
NIPPON ANTENNA

テレビ受信用機器総合カタログ

GENERAL CATALOGUE

2021年発行








アンテナ


アンテナアクセサリ／金具


混合器


ブースター


分配器／分波器／分岐器


直列ユニット／テレビ端子


AM ラジオ用機器


パーツ


ケーブル


レベルチェッカー


CATV ／ヘッドエンド


光伝送システム


OFDM


ギャップフィラー


電波時計用機器


セキュリティ機器

目　次

テレビ受信用機器総合カタログ

用途別目次 —— P.002

「日アンねっと」のご紹介 —— P.004

カタログ中で使用しているマークについて —— P.006

システム例 —— P.007

「M-AMP」のご紹介 —— P.012

「ギガチェン®」のご紹介 —— P.014

「時刻情報輻射器内蔵テレビ端子」のご紹介 —— P.016

分配器／分波器／分岐器
P.109



直列ユニット／テレビ端子
P.128



アンテナ
P.018



AMラジオ用機器
P.144



アンテナアクセサリ／金具
P.048



パーツ
P.149



混合器
P.074



ケーブル
P.167



ブースター
P.083



レベルチェッカー
P.182



NIPPON ANTENNA

CATV／ヘッドエンド
P.188



光伝送システム
P.239



OFDM
P.263



ギャップフィラー
P.268



電波時計用機器
P.274



セキュリティ機器
P.284




アンテナ P.018
アンテナアクセサリ／金具 P.048
混合器 P.074
ブースター P.083
分配器／分波器／分岐器 P.109
直列ユニット／テレビ端子 P.128
AMラジオ用機器 P.144
パーツ P.149
ケーブル P.167
レベルチェッカー P.182
CATV／ヘッドエンド P.188
光伝送システム P.239
OFDM P.263
ギャップフィラー P.268
電波時計用機器 P.274
セキュリティ機器 P.284

■参考資料 P.288
■索引 P.314
Q&A よくある質問 P.347


用途別目次

家庭用受信システムに必要な機器




1 アンテナ P.018
2 アンテナアクセサリ／金具 P.048
3 混合器 P.074
4 ブースター P.083
5 分配器／分波器／分岐器 P.109
6 直列ユニット／テレビ端子 P.128
7 パーツ P.149
8 ケーブル P.167

マンション向け共聴システムに必要な機器



1 アンテナ P.018
2 アンテナアクセサリ／金具 P.048
3 混合器 P.074
4 ブースター P.083
5 分配器／分波器／分岐器 P.109
6 直列ユニット／テレビ端子 P.128
7 パーツ P.149
8 ケーブル P.167
9 CATV／ヘッドエンド P.188

大規模マンション・ビル向け共聴システムに必要な機器




1	アンテナ	P.018
2	アンテナアクセサリ／金具	P.048
3	ブースター	P.083
4	分配器／分波器／分岐器	P.109
5	直列ユニット／テレビ端子	P.128
6	パーツ	P.149
7	ケーブル	P.167
8	CATV／ヘッドエンド	P.188
9	光伝送システム	P.239

※本ページに掲載のシステム例はイメージです。ご使用になられる環境に合わせてお選びください。

※より詳しいシステム例については P.8 のシステム例ページをご覧ください。

用途別目次からの商品検索方法について


❶ 用途別システム例の中でより詳しく知りたい商品とその近くに記載されている番号をご確認ください。



❷ 商品の番号と一致する目次の番号・ページ数を確認し各カテゴリページへお進みください。

1	アンテナ	P.018

❸ カテゴリーのトップページにて、対応周波数や設置箇所など用途・使用環境に応じた種類を検索いただけます。





今知りたい情報が見える。

コミュニケーションサイト
『日アンねっと』

NIPPON ANTENNA



本カタログと「日アンねっと」がリンクし
より詳しく商品情報をお探しいただけるようになりました！

「日アンねっと」はお客様とのコミュニケーションの場そして日々のお仕事をサポートする場としてお使いいただけるサイトです。

「日アンねっと」が日々のお困りごとを解決いたします。

■価格・納期・技術情報が分からない



お取引価格、納期、
製品仕様が
その場で確認できます！

■注文に時間がかかる



初めてのアクセスでも、
過去のご購入履歴から
ご注文が可能です。

■最新の業界動向が分からない



市場動向、業界動向などを
随時お知らせし
ビジネスチャンス創出の
お手伝いをします。

「日アンねっと」の特徴

どなたでもご利用いただけるサイトにリニューアルいたしました。



「日アンねっと」にアクセスしていただくことで
最新情報や商品・サービスの情報をお伝えします！



会員 ID でログインすることで、「日アンねっと」の
本領発揮！　在庫情報や価格の確認、お見積、
発注など様々なシーンでお手伝いします！

「日アンねっと」へのアクセス方法

本誌に掲載されているQRコードをスマートフォンで読み込んでいただき「日アンねっと」へアクセスしていただけます。

本誌からのアクセス方法

①TOPページ




見開き右ページ上部のQR
コードからはTOP ページへ

②商品詳細ページ



型名横 *のQRコードからは
各商品詳細ページへ



PC からのアクセス方法

「日アンねっと」と検索していただくか
下記 URL からアクセスしていただけます。

日アンねっと　検索

https://www.nichian.net

周波数マーク一覧

対応周波数マーク

AM　AM対応

FM　FM対応

V-Low　V-Low対応

UHF　UHF対応

CATV　CATV対応

CATV 00~0000 MHz　CATV対応
(70~770 / 90~770 / 10~1000MHz)

CS・BS　CS・BS対応

CS・BS 0000 MHz　CS・BS対応
(2072 / 2150 / 2602 / 2681 / 3224MHz)

CS　CS対応

BS　BS対応

BS 0000 MHz　BS対応
(1489 / 1500MHz)

増幅対応周波数マーク

AM 増幅　AM増幅

FM 増幅　FM増幅

V-Low 増幅　V-Low増幅

UHF 増幅　UHF増幅

CATV上り 増幅　CATV上り増幅

CATV下り 00~0000MHz 増幅　CATV下り増幅
(70~770 / 70~962 / 70~1000MHz)

CS・BS 0000MHz 増幅　CS・BS増幅
(2150 / 2602 / 3224MHz)

BS 増幅　BS増幅

摘要マーク一覧

HS JEITA　ハイシールドマーク
登録商品
▶一覧はP290

JEITA DH 710　デジタルハイビジョン
受信マーク710登録商品
▶一覧はP290

環境にやさしい RoHS対応　RoHs指定対応マーク

HD　ヘッダー品

高シールド　高シールドマーク品

SH JEITA　スーパーハイビジョン
受信マーク登録商品
▶一覧はP290

JB　優良住宅部品(BL部品)
▶一覧はP289

SP　スライドパック品

受　受注生産品 ※

JEITA DH　デジタルハイビジョン
受信マーク登録商品
▶一覧はP290


N　NHK共同受信施設
仕様準拠機器
▶一覧はP289

在　在庫限り

BP　ブリスターパック品


※数量がまとまらないと生産できない場合がございます。詳しくは最寄りの支店、営業所までお問い合わせください。

4K・8K放送(3224MHz)対応 FTTHシステム




※化粧プレートは別売

4K・8K放送(3224MHz)対応 HFCシステム




※化粧プレートは別売

UHF・AMラジオ受信システム




※化粧プレートは別売

家庭用受信システム




※1 ご使用になられるテレビに 4K・8K チューナーが内蔵されていない場合、外付けの 4K・8K チューナーが必要です。
※2 外付けの 4K・8K チューナーとの接続の場合のみ必要となります。

テレビコンセントからテレビへの接続例



3階建48世帯でのBS・110°CS+UHF受信システム系統図



IoT×電波をコントロール

先進のIoT技術と
電波をコントロールする技術の融合にて
既存のサービスの刷新 新たな価値を考えます。



ビル・マンション用ブースタ
モニタリング ソリューション【エムアンプ】


M-AMP（エムアンプ）
MONITORING AMPLIFIER

NIPPON ANTENNA

少子高齢化、人口減少による働き手不足、さらには働き方改革や新たな生活様式を取り入れた活動など社会に変革が求められるなか、より快適な暮らしの実現のため日本アンテナでは
「もしブースタが機能停止しテレビが視聴出来なくなってしまう前に、機能低下の兆候を先に捉えることが出来たなら、建物に居住されている方、対応される事業者様お互いが、時間にも気持ちにもゆとりがある状態で事態に対処することが出来るのではないだろうか」と考え「M-AMP（エムアンプ）」を開発しました。

「M-AMP」は当社が無線通信のインフラ実装に携わった経験から得られた特許技術を取り入れて、独自に開発した通信回線とつながり、機器の稼働状況を離れた場所から確認することが出来るテレビ共同受信用の新たなブースタです。

M-AMP のサービスイメージ



M-AMP の特徴

設置された M-AMPの管理

M-AMPにシリアル番号が割り当てられ、設置された物件や建物内の設置箇所を情報として登録し、管理します。



通信ネットワーク接続

通信回線にM-AMPが接続することにより、離れていてもM-AMPの機器動作データや伝送される信号状況を取得します。



クラウドを使ったサービス

M-AMPが取得したデータは弊社クラウドへ送られます。
保守事業者様や建物管理者様は現地へ赴かなくとも、弊社クラウドへアクセスし設置後の状況を確認することが出来ます。



不具合の遠隔検知が可能

設備や信号の異常を検知した際は、弊社サポートセンターがタイムリーにメールで保守事業者様や建物管理者様へお知らせし、その後の迅速な復旧対応へ繋げます。



設置時のレベルチェッカーが不要

M-AMPの設置に際し、電波を測定するレベルチェッカーは不要です。
専用の設定用アダプタを使い、PCやタブレットによる設定にて運用が出来ます。




設定情報を保存 次回交換時は設定作業が不要

設定された各設定値は本体に保存されます。
機器交換時は保存されたデータの読み込みで自動設定することで、交換作業の負担を大幅に減らします。



ブースタユニットが分離脱着し必要部分だけを交換

M-AMPは、動作をするユニット部が機能別に分離します。
不具合交換時には必要な部分だけを脱着交換します。
このため本体をすべて交換することが不要となります。



テレビの視聴を途切れさせずに機器交換が可能

M-AMPに採用した新たな技術により、テレビの視聴を途切れさせずに機器の交換作業を実施することが可能です。
※機器機能停止前の交換作業に限り



M-AMP の詳細について

日本アンテナでは、快適な社会の実現を目指しM-AMPにて取得したデータを活用した様々なソリューション・サービスの構築に皆さまと取り組んでいきます。



M-AMPについて詳しくは「日アンねっと」内でご紹介しております。

WEBサイトはこちら▶

ご不明な点やご興味をお持ちの方は右記よりお問い合わせいただけます。

問い合わせフォームはこちら▶

改修が難しい建物でも

4K8K放送の視聴を可能に!!

宅内工事不要　工事期間最短1日



4K8K ギガチェン®


既存設備を流用し、受信機器の交換や
マンション全体の改修工事を行わず
今の環境のまま 4K8K 視聴対応が可能に!!

NIPPON ANTENNA

機器交換だけでは、改修が困難な集合住宅用の周波数変換装置です。BSアンテナ直下で周波数変換を行い、4K8Kチューナー入力手前で周波数を元に戻して使用します。現在放送中の8波固定(BS左旋3波・CS左旋5波)まで伝送でき、ダウンコンバーターとアップコンバーターは1:nの運用が可能です。

※CATV 帯域に対応していないブースターをご使用中の場合は交換が必要です。※CATV を利用しテレビを視聴している建物では利用できません。

ギガチェン®(周波数変換装置) 導入システム例



■ダウンコンバーター(SLDN32C)





マンションに1台でOK!!
共用部に追加するだけ!!

■アップコンバーター(SLUN32C)




各世帯で簡単に設置可能!!
4Kテレビ・4Kチューナーの
手前に追加するだけ!!



追加・交換が必要な機器


BS・110°CS アンテナ
ダウンコンバーター / アップコンバーター

流用可能な既存の受信機器

BS・110°CS アンテナ / ブースター / 分岐・分配器
テレビ端子 / 同軸ケーブル (交換が必要なケースあり)


周波数変換時のイメージ

変換前




新4K8K衛星放送の周波数を
CATV下り帯域へダウンコンバート

伝送時



使用周波数90～2150MHz にて伝送

復元時



チューナー入力時に新4K8K
衛星放送の周波数にアップコンバート

ギガチェン®（周波数変換装置）

FM V-Low　UHF　CS・BS 3224 MHz

SLDN32C

共聴用



摘要				備考
型名	SLDN32C			
商品コード	2183306			
項目	UHF	BS-R,CS-R	BS-L,CS-L	
入力周波数範囲 (MHz)	470~710	1032~2071	2224~3224	8波固定
出力周波数範囲 (MHz)	470~710	1032~2071	112~466	8波固定
変換チャンネル数	–	–	8	
周波数変換チャンネル幅 (MHz)	–	–	34.5	1波
直流供給電圧 (V)	–	DC15(±10%)4W		BS・CS-IF入力端子
電源電圧 (V)	AC100V±10(50/60Hz)			
適正入力レベル (dBμV)	65～85			
出力レベル (dBμV)	70(9波)	70(24波)	70	
VSWR	2.5以下			
CINR (dB)	–	22以上		標準出力レベル時
不要放射 (dBμV/m)	34以下			3m法による
使用温度範囲 (℃)	−10～+40			
外形寸法 (mm)	193(H)×147(W)×65(D)			突起物含まず
質量 (kg)	1.3			
付属品	取付ねじ2本(1本は本体取付済)			

SLUN32C


共聴用



摘要				備考
型名	SLUN32C			
商品コード	2183307			
項目	UHF	BS-R,CS-R	BS-L,CS-L	
入力周波数範囲 (MHz)	470~710	1032~2071	112~466	8波固定
出力周波数範囲 (MHz)	470~710	1032~2071	2224~3224	8波固定
変換チャンネル数	–	–	8	
周波数変換チャンネル幅 (MHz)	–	–	34.5	1波
電源電圧 (V)	AC100V±(50/60Hz)			ACアダプター
入力レベル範囲(dBμV)	45～81			
入力レベル調整 (ATT)	0、−10			切替
最大出力レベル (dBμV)	81		–	
標準出力レベル(dBμV)	–		70±5	
VSWR	3.0以下	2.5以下		
CINR (dB)	–	22以上		
使用温度範囲 (℃)	0～+40			
外形寸法 (mm)	38(H)×121.5(W)×90(D)			突起物含まず
質量 (kg)	0.3			
付属品	TV接続ケーブル(2種3本)、ACアダプター			

時刻情報輻射器内蔵テレビ端子

テレビユニットが
電波時計の時間を守ります



WTUE7

NIPPON ANTENNA


マンション、ビル、大型の建造物内や地下など標準電波※が届かない場所でも、お手持ちの電波時計の時刻補正ができるようになります。本製品は地上デジタル放送のテレビ信号から時刻情報を取得しますので、通常の屋内テレビ配線と同様の工事で設置・使用が可能です。壁面埋込型であるため場所を取らず、微弱無線局であるため無線局免許は不要です。独自の時分割システムにより、本製品同士や標準電波との干渉による受信不良を防止します。

※日本標準時を供給する 40kHz または 60kHz の電波です。国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)運営の電波局(JJY)が送信しています。電波時計は通常この標準電波から時刻情報を受信して時刻補正をおこなっているため、標準電波が遮断されるビルや地下などでは電波時計の補正が困難になります。

動画での説明はこちら

時刻情報輻射器内蔵テレビ端子を使用したシステム例

地上デジタル放送に含まれる時刻情報を取得しテレビユニットに搭載された専用の輻射アンテナから半径5mに正しい時刻を輻射することで範囲内にある電波時計の時刻を補正します。




TOT・JJYユニット

FM V-Low　UHF　CATV 10〜770 MHz　CS・BS 3224 MHz

WTUE7

共聴用





摘要			RoHS対応					
型名			WTUE7					
標準価格			オープン					
商品コード			2183426					
JANコード			49 62736 83426 6					
時刻情報輻射部	受信チャンネル		13〜52ch（自動受信）					
	入力時刻精度	(ms)	±500以内（ARIB規格）					
	輻射範囲	(m)	半径約5					
	輻射モード		A/Bモード切換					
	輻射時刻精度	(ms)	±550					
テレビ端子部	周波数帯域	(MHz)	10〜76	76〜222	222〜770	770〜1489	1489〜2150	2150〜2681	2681〜3224
	挿入損失		2.0		3.0		5.0		6.5
外形寸法		(mm)	43.6（W）×68.3（H）×40.5（D）						
質量		(kg)	0.2						


分配器

FM V-Low　UHF　CATV 10〜770 MHz　CS・BS 3224 MHz

HKD4PSD

共聴用






HKD6PSD

共聴用






摘要			RoHS対応	
型名			HKD4PSD	HKD6PSD
標準価格			オープン	オープン
商品コード			2183431	2183432
JANコード			49 62736 83431 0	49 62736 83432 7
周波数帯域		(MHz)	10〜3224	
分配損失（dB以下）		10〜76	8.5	11.5
		76〜222	8.0	10.2
		222〜770	8.5	11.3
		770〜1489	9.8	13.0
		1489〜2150	11.5	15.5
		2150〜2681	14.0	17.5
		2681〜3224	16.0	20.0
外形寸法		(mm)	36（H）×134（W）×32（D）	
質量		(kg)	0.22	

ACアダプター

HKDAD

共聴用





摘要			RoHS対応
型名			HKDAD
標準価格			オープン
商品コード			2183437
JANコード			49 62736 83437 2
周波数		(Hz)	50/60
出力電圧		(V)	DC15±5%
仕様温度範囲		(℃)	0〜+40
外形寸法		(mm)	48.9（H）×33.8（W）×25.4（D）
質量		(kg)	0.066

アンテナ

01 BS・110°CSアンテナ

▸P25

02 融雪 BS・110°CSアンテナ

▸P28

03 高層用 BS・110°CSアンテナ


▸P29

04 CSアンテナ

▸P30

05 融雪CSアンテナ

▸P32

06 高層用CSアンテナ

▸P33

07 コンバーターユニット


▸P34


08 薄型UHFアンテナ


▸P35


09 室内用UHFアンテナ

▸P38

10 UHFアンテナ

▸P39

11 融雪UHFアンテナ

▸P43

12 高層用アンテナ

▸P44

13 FMアンテナ／ AMホイップアンテナ

▸P45

BS・110°CSアンテナのサイズごとの選び方

●BS・110°CS衛星放送を受信するためにはBS・110°CSアンテナが必要です。
使用する施設やエリア、放送の種類によって適切なサイズ・種類のアンテナをお選びください。

家庭用

種類 BS・110°CS受信用/CS受信用


45cm型


50cm型

共同受信用

種類 BS・110°CS受信用/CS受信用
用途 高層用/融雪装置付き/1衛星受信用/2衛星受信用


60cm型


75cm型



90cm型


120cm型

※家庭用の場合沖縄や北海道北部では50cm以上のアンテナをご使用ください。 ※共同受信施設の場合沖縄や北海道北部では75cm以上のアンテナをご使用ください。

UHFアンテナの選び方

●地上デジタル放送受信用アンテナ送信所から離れるほど高感度のアンテナが必要です。強電界・中電界・弱電界・微弱電界のどのエリアで受信するかをしっかり確認しご自宅周辺についているアンテナの大きさや形を参考にお選びください。



現在お住まいの地域が直近の放送局のエリア範囲かどうかを調べることができる外部ホームページがございます。


放送エリアのめやす http://tv-area.jp (一般社団法人 放送サービス高度化推進協会 A-PAB)

※受信エリアを調べる事が出来ますが、あくまで目安を調べるものとなります。

アンテナについて


UHF アンテナ 設置時の注意点

■アンテナの向きのポイント



アンテナは電波の来る方向に向きを合わせ正しく設置しビルなどの障害物を避けてください。


■アンテナの高さのポイント



アンテナは高さにより受信レベルが変わるので十分なレベルで受信できる高さに調節してください。

BS・110°CSアンテナ 設置時の注意点

■アンテナの向きのポイント




アンテナを向ける方向は南西で目安は、午後２～３時の太陽のある方向です。

■設置場所のポイント



衛星放送の電波は太陽の光に似ています。つまり午後２～３時（スカパーは1～2時）に日陰になる所には設置できません。また、大きな木の陰などでは、冬の時期には受信できる場所でも、夏になると葉が生い茂って受信できなくなる場合もあるのでご注意ください。

■方向場所のポイント




ご近所のアンテナ方向や取扱説明書を参考にして、上下（仰角）、左右（方位角）の順に調整します。デジタルチューナーなどのアンテナレベル表示機能を利用して、最もレベルの高くなるポイントでしっかり固定します。
（スカパー調整時は仰角、方位角の他に偏波角調整も必要）

注意※BS・110°CSアンテナはテレビ・レコーダーから電源を給電する事が必要です。テレビ･レコーダーの本体設定でBSアンテナに電源を給電してから方向調整をしてください。

水平偏波と垂直偏波の違い


UHF 放送では、混線を防ぐ為水平方向の電波（水平波）と垂直方向の電波（垂直波）の 2 種類があります。アンテナを取り付ける際には偏波を合わせる必要があります。各送信局によって使用する受信電波の偏波面が異なっておりますので、 受信する送信局がどちらの偏波を使っているかにつきましては、お住まいのエリアの送信局の情報をご確認ください。

水平偏波



水平方向に電波が振動

垂直偏波



垂直方向に電波が振動

スマホアプリで BSアンテナかんたん設置「BSコンパス」




BSアンテナの設置で「方位角・仰角」って何？どう調べればいいの？
という方でも、本アプリの画面に沿って操作していただければ安心して設置できます。また、BSアンテナ購入をお考えの方には、アンテナ設置可能かどうかの目安としてもお使いいただけます。

BSコンパスの使い方 設置前の確認


BS アンテナを設置・受信できる場所を確認できます。



①エリア選択
受信するエリアを選択してください。



②方向の確認
赤いサーチ上に衛星を合わせ、その方向にアンテナの設置ができるか確認してください。



③方向の確認
赤いサーチ方向にスマートフォンを向けその角度に障害物がないか確認してください。

④最終確認
②、③で確認した向きに建築物や樹木等の障害物がない場合、BS アンテナの設置が可能です。

BSコンパスの使い方 設置・方向調整

BS アンテナの向き・角度をかんたんに確認することができるので、BS アンテナを容易に設置することができます。



①アプリの起動
アプリケーションを起動してください。



②エリア選択
受信するエリアを選択してください。



③アンテナの設置
図のようにしてアンテナマストが垂直になっていることを確認します。



④仰角の設定
アンテナ側の仰角（ギョウカク）調整ネジを緩め、仰角を表示の角度に合わせてください。



⑤方位角の設定
赤いサーチ上に衛星を合わせ、その方向にアンテナの向きを調整してください。



⑥最終確認・設定
テレビのアンテナレベルゲージが最大になるようアンテナの角度を微調整してください。方向が定まったらアンテナが動かないように注意し左右交互にしっかり締めてください。



「BSコンパス」は下記より無料でダウンロードいただけます!!

ダウンロード無料

ANDROID アプリ Google play　Available on the iPhone App Store

QRコードから、または下記で検索

日本アンテナ BSコンパス 検索

家庭用アンテナ

No.	種別	型名	商品コード	口径	掲載ページ
01	BS・110°CSアンテナ	**45SRL**	2181680	45㎝型	25
		45SRLST	2181681	45㎝型	25
		45SRLB	2182237	45㎝型	25
		50SRL1	2182191	50㎝型	25

No.	種別	型名	商品コード	素子数	掲載ページ
08	薄型UHFアンテナ	**UDF85**	2181216	14素子相当	35
		UDF85B	2181134	14素子相当	35
		UDF90W	2181675	20素子相当	36
		UDF90C	2181827	20素子相当	36
		UDF90B	2181828	20素子相当	36
		UDF105	2181217	26素子相当	37

No.	種別	型名	商品コード	ブースター内蔵	掲載ページ
09	室内用UHFアンテナ	**ARL1(W)**	2013160	×	38
		ARL1(B)	2013162	×	38
		CRA10	2181266	×	38
		ARBL1(W)	2013161	○	38
		ARBL1(B)	2013163	○	38
		CRAB10	2181267	○	38

No.	種別	型名	商品コード	素子数	掲載ページ
10	UHFアンテナ	**AU5F-SP**	2011071	5素子	39
		AU8F	2011072	8素子	39
		AU5AX	2011075	5素子	39
		AU14FR	2181302	14素子	39
		AU20FR	2181303	20素子	39
		AUZ14FR	2183381	14素子	40
		AUZ20FR	2183382	20素子	40
		AUS14FR	2181304	14素子	40
		AUS20FR	2181305	20素子	40
		AU14XR	2181306	14素子	40
		AU14LXR	2181307	14素子	40
		AU20AX	2011054	20素子	40
		AU20LX	2011055	20素子	40
		AU27AX	2011056	27素子	40
		AU27LX	2011057	27素子	40
13	FMアンテナ	**AF-1-SP**	2010211	1素子	45
		AF-220	2010215	2素子	45
		AF-4	2010217	4素子	45
		AF5W	2181547	5素子	45

共聴用アンテナ

No.	種別	型名	商品コード	口径	掲載ページ
01	BS・110°CSアンテナ	60SRL	2181683	60cm型	26
		75SRL2	2182161	75cm型	26
		90SRL2	2182162	90cm型	26
		120SRL	2181889	120cm型	26
		BL75SRL1	2182163	75cm型	27
		BL90SRL1	2182164	90cm型	27
02	融雪 BS・110°CSアンテナ	75SRL3H	2183417	75cm型	28
		120SRL1H	2182067	120cm型	28
03	高層用 BS・110°CSアンテナ	75SRL2-KK	2182166	75cm型	29
		90SRL2-KK	2182167	90cm型	29
		120SRLKK	2181881	120cm型	29
04	CSアンテナ	60CSSK	2182240	60cm型	30
		75CSSK1	2182168	75cm型	30
		90CSSK1	2182169	90cm型	30
		120CSSK	2183332	120cm型	30
		75CSDK1	2182173	75cm型	31
		90CSDK1	2182174	90cm型	31
05	融雪CSアンテナ	75CSSK2H	2183419	75cm型	32
		120CSSKH	2183343	120cm型	32
06	高層用CSアンテナ	75CSSK1-KK	2182170	75cm型	33
		90CSSK1-KK	2182171	90cm型	33
		120CSSK-KK	2183344	120cm型	33

No.	種別	型名	商品コード	局発	掲載ページ
07	コンバーターユニット	FC-AKJ8	2181633	10.678GHz	34
		FC-AT8	2181626	11.2GHz	34
		FC-ASJ4	2011703	11.3GHz	34
		FC-ASJ4(J)	2011722	11.3GHz	34
		FC-AKJ9	2181634	10.678GHz	34
		FC-AT9	2181628	11.2GHz	34
		FC-ASJ5	2011706	11.3GHz	34
		FC-ASJ5(J)	2011723	11.3GHz	34
		FOC-AT8	2181825	水平偏波局発 11.2GHz 垂直偏波局発 11.2GHz	34
		FOC-AE8	2181627	水平偏波局発 10.678GHz 垂直偏波局発 11.2GHz	34
		FOC-AT9	2181629	水平偏波局発 11.2GHz 垂直偏波局発 11.2GHz	34
		FOC-AE9	2181635	水平偏波局発 10.678GHz 垂直偏波局発 11.2GHz	34
		FOC-ASJ5	2011714	水平偏波局発 11.3GHz 垂直偏波局発 11.3GHz	34

共聴用アンテナ

No.	種別	型名	商品コード	素子数	本体材質	掲載ページ
10	UHFアンテナ	BLKU20L	2014405	20素子	アルミタイプ	41
		BLKU20	2014406	20素子	アルミタイプ	41
		KU20L	2014407	20素子	アルミタイプ	41
		KU20	2014408	20素子	アルミタイプ	41
		KU27L	2014414	27素子	アルミタイプ	41
		KU27	2014415	27素子	アルミタイプ	41
		BLKU20LS	2014524	20素子	ステンレスタイプ	42
		KU20S	2014526	20素子	ステンレスタイプ	42
		BLKU20S	2014525	20素子	ステンレスタイプ	42
		KU27LS	2014527	27素子	ステンレスタイプ	42
		KU27S	2014528	27素子	ステンレスタイプ	42
11	融雪UHFアンテナ	KU20-H	2014416	20素子	アルミタイプ	43
		KU20L-H	2014417	20素子	アルミタイプ	43
12	高層用アンテナ	KF5KS	2181299	5素子	ステンレスタイプ	44
		KU20LKS	2181271	20素子	ステンレスタイプ	44
		KU20KS	2181270	20素子	ステンレスタイプ	44
		FM-5-KA2	2015643	5素子	ステンレスタイプ	44
		25U-L-KA2	2015640	20素子	ステンレスタイプ	44
		25U-A-KA2	2015639	20素子	ステンレスタイプ	44
		WH-025B	2015644	-	ステンレスタイプ	44
13	FMアンテナ	BLKF5WS	2181977	5素子	ステンレスタイプ	46
	AMホイップアンテナ	WH-025A(F)	2055514	-	ステンレスタイプ	47
		WH-2M(MIX)	2055524	-	ステンレスタイプ	47

CS・BS 3224 MHz

BS・110°CSアンテナ（右・左旋円偏波対応）

●BSデジタル放送と110°CSデジタル放送（右旋円偏波・左旋円偏波）に加え、新4K8K衛星放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
●アンテナはマスト中間にも取付可能です。

45SRL

家庭用　口径45cm型



45SRLB

家庭用　口径45cm型



50SRL1

家庭用　口径50cm型



セット
45SRLST



各種取付金具はP48～をご参照ください。

商品名	45cm型 BS・110°CSアンテナ	45cm型 BS・110°CSアンテナセット	45cm型 BS・110°アンテナ（ブラック）	50cm型 BS・110°CSアンテナ
摘要	SH JEITA　環境にやさしい RoHS対応			
型名	45SRL	45SRLST	45SRLB	50SRL1
標準価格	オープン	オープン	オープン	オープン
商品コード	2181680	2181681	2182237	2182191
JANコード	49 62736 81680 4	49 62736 81681 1	49 62736 82237 9	49 62736 82191 4
口径	45cm型			50cm型
アンテナ形式	オフセット型			
受信周波数（GHz）	11.70～12.75			
受信偏波	右旋/左旋円偏波			
アンテナ利得（dBi）	BS:34.0標準　110°CS:34.5標準			BS:34.5標準　110°CS:34.9標準
性能指数（G/T）（dB/K）	BS:14.8標準　110°CS:15.2標準			BS:15.2標準　110°CS:15.6標準
指向性 主偏波特性	JEITA　CPX-5130　指向性カーブAに適合			
指向性 交差偏波特性	JEITA　CPX-5130　交差偏波特性カーブBに適合			
コンバーター局部発振周波数（GHz）	右旋:10.678　左旋:9.505			
出力周波数（MHz）	右旋:1032～2072　左旋:2224～3224			
コンバーター総合利得（dB）	53±5			
雑音指数（dB）	0.5標準			
局部発振位相雑音（dBc/Hz）	−52以下（1kHz オフセット）、−70以下（5kHz オフセット）、−80以下（10kHz オフセット）			
出力構造	F型端子（C15形）			
電源電圧（V）	DC15（+13.5～+16.5）			
消費電力（W）	2.4以下（DC15V入力時）			
耐風速 20m/sec以下	受信可能（利得低下1dB以下）			
耐風速 40m/sec以下	再調整復元可能			
耐風速 60m/sec以下	非破壊			
受風面積（㎡）	0.17			0.23
適合マスト径（mm）	φ25～φ50			φ32～φ50
質量（kg）	1.3	2.8※	1.3	1.8
付属品	結束バンド（ℓ=200mm）1本、5C用F型接栓1セット、防水キャップ1個	結束バンド（ℓ=200mm）1本、同軸ケーブル（4C 15m 両端F型接栓・片側防水キャップ付）1巻、スパナ（M6、M8用）1個、ベランダ取付金具1セット	結束バンド（ℓ=200mm）1本、5C用F型接栓1セット、防水キャップ1個	結束バンド（ℓ=150mm）1本、5C用F型接栓1セット、防水キャップ1個
梱包数	4	2	4	2

※付属品（ベランダ取付金具、ケーブルなど）を含んだ質量です。
注意：スカパー!プレミアムサービスは受信できません。4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。45SRL、45SRLB、50SRL1にアンテナ取付金具は付属しておりません。

01 BS・110°CSアンテナ

BS・110°CSアンテナ（右・左旋円偏波対応）

CS・BS 3224 MHz

●BSデジタル放送と110°CSデジタル放送（右旋円偏波・左旋円偏波）に加え、新4K8K衛星放送も高効率で受信して低雑音コンバーターで出力します。
●アンテナはマスト中間にも取付可能です。

60SRL
共聴用　口径60cm型



75SRL2
共聴用　口径75cm型




90SRL2
共聴用　口径90cm型





120SRL
共聴用　口径120cm型




■ 外観寸法図（アンテナ仰角40°の場合）









注意：●アンテナ架台は価格に含まれておりません。　●120cm型のマスト取付金具は別梱包になります。
●120cm型は別途、梱包運搬費が発生いたします。

各種取付金具はP48～をご参照ください。

商品名		60cm型 BS・110°CSアンテナ	75cm型 BS・110°CSアンテナ	90cm型 BS・110°CSアンテナ	120cm型 BS・110°CSアンテナ
摘要		SH JEITA 環境にやさしい RoHS対応	環境にやさしい RoHS対応		環境にやさしい RoHS対応 受
型名		60SRL	75SRL2	90SRL2	120SRL
標準価格		¥89,000（税込価格¥97,900）	¥118,000（税込価格¥129,800）	¥190,000（税込価格¥209,000）	¥260,000（税込価格¥286,000）
商品コード		2181683	2182161	2182162	2181889
口径		60cm型	75cm型	90cm型	120cm型
アンテナ形式		オフセット型			
受信周波数	(GHz)	11.70～12.75			
受信偏波		右旋/左旋円偏波			
アンテナ利得	(dBi)	BS:36.0標準　110°CS:36.5標準	BS:37.8標準　110°CS:38.3標準	BS:39.4標準　110°CS:39.9標準	BS:41.2標準　110°CS:41.7標準
性能指数G／T	(dB/K)	BS:16.2標準　110°CS:16.7標準	BS:18.0標準　110°CS:18.5標準	BS:19.9標準　110°CS:20.2標準	BS:21.9標準　110°CS:22.4標準
指向性	主偏波特性	JEITA　CPX-5130　指向性カーブ'A'に適合	ITU-R勧告BO.1213に記載されたアンテナ特性に準拠		
	交差偏波特性	JEITA　CPX-5130　交差偏波特性カーブ'B'に適合			
コンバーター局部発振周波数	(GHz)	右旋:10.678　左旋:9.505			
出力周波数	(MHz)	右旋:1032～2072　左旋:2224～3224			
コンバーター総合利得	(dB)	53±5			
雑音指数	(dB)	0.5（標準）			
局部発振位相雑音	(dBc/Hz)	−52以下（1kHzオフセット）、−70以下（5kHzオフセット）、−80以下（10kHzオフセット）			
出力構造		F型端子（C15形）			
電源電圧	(V)	DC15（+13.5～+16.5）			
消費電力	(W)	2.4以下（DC15V入力時）			
耐風速	(m/s)	20以下（受信可能（利得低下1dB以下））、40以下（再調整復元可能）、60以下（非破壊）			
受風面積	(㎡)	0.31	0.52	0.76	1.26
適合マスト径	(mm)	φ38～φ89.1	φ48.6～φ89.1		φ114.3
質量	(kg)	4.2	6.9	11.0	25.8
付属品		結束バンド2種類3本、防水キャップ1個			
梱包数		1	1	1	1

注意：スカパー!プレミアムサービスは受信できません。4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。

CS・BS 3224 MHz

BS・110°CSアンテナ（右・左旋円偏波対応）

●BSデジタル放送と110°CSデジタル放送（右旋円偏波・左旋円偏波）に加え、新4K8K衛星放送も高効率で受信して低雑音コンバーターで出力します。
●アンテナはマスト中間にも取付可能です。

BL75SRL1

共聴用　口径75cm型





BL90SRL1

共聴用　口径90cm型



■ 外観寸法図（アンテナ仰角40°の場合）





注意：●アンテナ架台は価格に含まれておりません。

各種取付金具はP48～をご参照ください。

商品名		75cm型BS・110°CSアンテナ(BL)	90cm型BS・110°CSアンテナ(BL)
摘要		RoHS対応	
型名		BL75SRL1（BL型名:SHA-75）	BL90SRL1（BL型名:SHA-90）
標準価格		¥139,000（税込価格¥152,900）	¥215,000（税込価格¥236,500）
商品コード		2182163	2182164
口径		75cm型	90cm型
アンテナ形式		オフセット型	
受信周波数	(GHz)	11.70～12.75	
受信偏波		右旋/左旋円偏波	
アンテナ利得	(dBi)	37.4以上	39.0以上
性能指数G／T	(dB/K)	14.1以上	15.7以上
指向性	主偏波特性 交差偏波特性	ITU-R勧告BO.1213に基づき個別受信アンテナの主偏波成分及び交差偏波成分に適合すること	
コンバーター局部発振周波数	(GHz)	右旋:10.678　左旋:9.505	
出力周波数	(MHz)	右旋:1032～2072　左旋:2224～3224	
コンバーター総合利得	(dB)	BS帯域:52±4　CS帯域:52±6	
雑音指数	(dB)	受信帯域内(11.70～12.75GHz)で1.2以下	
局部発振位相雑音	(dBc/Hz)	−55以下(1kHzオフセット)、−73以下(5kHzオフセット)、−83以下(10kHzオフセット)	
出力構造		F型端子(C15形)	
電源電圧	(V)	DC15	
消費電力	(W)	4以下(DC15V入力時)	
耐風速	(m/s)	20以下(受信可能(利得低下1dB以下))、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)	
受風面積	(㎡)	0.52	0.76
適合マスト径	(mm)	φ48.6～φ89.1	
質量	(kg)	6.9	11.0
付属品		結束バンド2種類3本、防水キャップ1個	
梱包数		1	1

注意：スカパー!プレミアムサービスは受信できません。4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。

02 融雪BS・110°CSアンテナ

CS・BS 3224 MHz

融雪装置付 BS・110°CSアンテナ(右・左旋円偏波対応)

●BSデジタル放送と110°CSデジタル放送(右旋円偏波・左旋円偏波)に加え、新4K8K衛星放送も高効率で受信して低雑音コンバーターで出力します。反射鏡(リフレクター)及びコンバーターアームにヒーターを備えた雪害対策アンテナです。 ●アンテナはマスト中間にも取付可能です。


75SRL3H

共聴用 口径75cm型





■ 外観寸法図
(アンテナ仰角40°の場合)




120SRL1H

共聴用 口径120cm型





■ 外観寸法図
(アンテナ仰角40°の場合)



注意:●アンテナ架台は価格に含まれておりません。 ●120cm型のマスト取付金具は別梱包になります。
●120cm型は別途、梱包運搬費が発生いたします。

各種取付金具はP48～をご参照ください。

商品名		75cm型融雪装置付BS・110°CSアンテナ	120cm型融雪装置付BS・110°CSアンテナ
摘要		環境にやさしい RoHS対応 受	
型名		75SRL3H	120SRL1H
標準価格		オープン	オープン
商品コード		2183417	2182067
口径		75cm型	120cm型
アンテナ形式		オフセット型	
受信周波数	(GHz)	11.70～12.75	
受信偏波		右旋/左旋円偏波	
アンテナ利得	(dBi)	BS:37.8標準 110°CS:38.3標準	BS:41.2標準 110°CS:41.7標準
性能指数G/T	(dB/K)	BS:18.0標準 110°CS:18.5標準	BS:21.9標準 110°CS:22.4標準
指向性	主偏波特性 交差偏波特性	ITU-R勧告BO.1213に記載されたアンテナ特性に準拠	
コンバーター局部発振周波数	(GHz)	右旋:10.678 左旋:9.505	
出力周波数	(MHz)	右旋:1032～2072 左旋:2224～3224	
コンバーター総合利得	(dB)	53±5	
雑音指数	(dB)	0.5標準	
局発位相雑音	(dBc/Hz)	−52以下(1kHz オフセット)、−70以下(5kHz オフセット)、−80以下(10kHz オフセット)	
出力構造		F型端子(C15形)	
電源電圧	(V)	DC15(+13.5～+16.5)	
消費電力	(W)	2.4以下(DC15V入力時)	
耐風速	(m/s)	20以下(受信可能(利得低下1dB以下))、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)	
受風面積	(㎡)	0.52	1.26
適合マスト径	(mm)	φ48.6～89.1	φ114.3
質量	(kg)	8.6 ※1	31.3 ※1
付属品		結束バンド2種3本、防水キャップ1個、融雪ヒーター用電源供給器PS-800 1台	結束バンド2種3本、防水キャップ1個、融雪ヒーター用電源供給器PS-800 2台
梱包数		1	1

※1:アンテナ本体のみの質量を示す。 注意:スカパー!プレミアムサービスは受信できません。4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。

電源部(PS-800)		
1次電圧	(V)	AC100(50/60Hz)
2次電圧	(V)	AC29～31.5
2次電流	(A)	8以下
寸法	(mm)	144(D)×166(W)×245(H) (突起物含まず)
質量	(kg)	6.0

ヒーター部			
型名		75SRL3H	120SRL1H
融雪作動温度範囲	(℃)	+8以下	
電力(W)	アーム部及び給電部	22.4標準	
	反射鏡部	170標準	137.5×2標準
融雪ヒーター使用条件 (能力)※2	風速	10m/s以下	
	降雪量	8cm/h以下	

※2:本融雪装置は気象条件によっては十分に融雪できない場合があります。

高層用 BS・110°CSアンテナ（耐風速90m/s以下）（右・左旋円偏波対応）

CS・BS 3224 MHz

●BSデジタル放送と110°CSデジタル放送（右旋円偏波・左旋円偏波）に加え、新4K8K衛星放送も高効率で受信して低雑音コンバーターで出力します。
●最大風速90m/sに耐える強度を有する共同受信施設用アンテナです。　●アンテナはマスト中間にも取付可能です。

75SRL2-KK

共聴用　口径75cm型



90SRL2-KK

共聴用　口径90cm型




120SRL-KK

共聴用　口径120cm型




■ 外観寸法図（アンテナ仰角40°の場合）


反射鏡短径 780mm



反射鏡短径 945mm



反射鏡短径 1225mm



注意：●アンテナ架台は価格に含まれておりません。　●マスト取付金具は別梱包になります。
●120cm型は別途、梱包運搬費が発生いたします。

各種取付金具はP48～をご参照ください。

商品名	高層用75cm型BS・110°CSアンテナ	高層用90cm型BS・110°CSアンテナ	高層用120cm型BS・110°CSアンテナ
摘要	環境に配慮 RoHS対応　受		
型名	75SRL2-KK	90SRL2-KK	120SRL-KK
標準価格	オープン	オープン	オープン
商品コード	2182166	2182167	2181881
口径	75cm型	90cm型	120cm型
アンテナ形式	オフセット型		
受信周波数 (GHz)	11.70～12.75		
受信偏波	右旋/左旋円偏波		
アンテナ利得 (dBi)	BS:37.8標準　110°CS:38.3標準	BS:39.4標準　110°CS:39.9標準	BS:41.2標準　110°CS:41.7標準
性能指数G／T (dB/K)	BS:18.0標準　110°CS:18.5標準	BS:19.9標準　110°CS:20.2標準	BS:21.9標準　110°CS:22.4標準
指向性 主偏波特性／交差偏波特性	ITU-R勧告BO.1213に記載されたアンテナ特性に準拠		
コンバーター局部発振周波数 (GHz)	右旋:10.678　左旋:9.505		
出力周波数 (MHz)	右旋:1032～2072　左旋:2224～3224		
コンバーター総合利得 (dB)	53±5		
雑音指数 (dB)	0.5標準		
局部発振位相雑音 (dBc/Hz)	−52以下（1kHz オフセット）、−70以下（5kHz オフセット）、−80以下（10kHz オフセット）		
出力構造	F型端子（C15形）		
電源電圧 (V)	DC15（+13.5～+16.5）		
消費電力 (W)	2.4以下（DC15V入力時）		
耐風速 (m/s)	20以下（受信可能（利得低下1dB以下））、40以下（再調整復元可能）、90以下（非破壊）		
受風面積 (㎡)	0.52	0.76	1.26
適合マスト径 (mm)	φ114.3		φ139.8
質量 (kg)	22.6	25.8	53.0
付属品	結束バンド2種類3本、防水キャップ1個		
梱包数	1	1	1

注意：スカパー!プレミアムサービスは受信できません。4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。

04 CSアンテナ

CSアンテナ（1衛星受信）

CS

●各種CSコンバーターユニット（P34）との組合せにより使用できるタイプです。
●1衛星受信の場合は直接コンバーターユニットが取付けられます。

1衛星受信　通信サービス　スカパー!プレミアムサービス

60CSSK

共聴用　口径60cm型



75CSSK1

共聴用　口径75cm型



90CSSK1

共聴用　口径90cm型





120CSSK


共聴用　口径120cm型




■ 外観寸法図（アンテナ仰角45°の場合）









注意：●アンテナ架台は価格に含まれておりません。　●120cm型のマスト取付金具は別梱包になります。
●120cm型は別途、梱包運搬費が発生いたします。　●CSコンバーターユニットは別売です。

各種取付金具はP48～をご参照ください。

商品名		60cm型CSアンテナ	75cm型CSアンテナ（コンバーターユニット無）	90cm型CSアンテナ（コンバーターユニット無）	120cm型CSアンテナ（コンバーターユニット無）
摘要		環境にやさしい RoHS対応　受			
型名		60CSSK	75CSSK1	90CSSK1	120CSSK
標準価格		オープン	オープン	オープン	オープン
商品コード		2182240	2182168	2182169	2183332
口径		60cm型	75cm型	90cm型	120cm型
アンテナ形式		オフセット型			
受信周波数	(GHz)	12.20～12.75	12.20～12.75 ※		
受信偏波		直線偏波（水平または垂直偏波）※			
アンテナ利得	(dBi)	36.4標準	38.3標準　※	39.8標準　※	42.1標準　※
指向性	主偏波特性	JEITA CPR-5104C 指向性カーブA'に適合　※			JEITA CPR-5104D 指向性カーブA'に適合　※
	交差偏波特性	JEITA CPR-5104C 交差偏波特性カーブB'に適合　※			JEITA CPR-5104D 指向性カーブB'に適合　※
耐風速	(m/s)	20以下（受信可能（利得低下1dB以下））、40以下（再調整復元可能）、60以下（非破壊）			
受風面積	(㎡)	0.31	0.52	0.76	1.26
適合マスト径	(mm)	φ38～89.1	φ48.6～89.1		φ114.3
質量	(kg)	4.3	7.5	11.7	27.0
使用可能コンバーターユニット		FC-ASJ4、FC-ASJ4（J）、FC-AT8、FC-AKJ8 FOC-AT8、FOC-AE8	FC-AT9、FC-AKJ9、FC-ASJ5、FC-ASJ5（J）、FOC-AT9、FOC-AE9、FOC-ASJ5		
付属品		結束バンド（l=200mm2本 l=370mm1本）	結束バンド（l=200mm2本　l=380mm1本）		結束バンド（2種類3本（l=150mm2本 l=450mm1本））自己融着テープ1個
梱包数		1	1	1	1

※弊社製コンバーターユニット（雑音指数（NF）=0.6dB）を用いた場合の性能です。

CSアンテナ（2衛星受信）

●各種CSコンバーターユニット（P34）との組合せにより使用できるタイプです。
●JCSAT-3A号、JCSAT-4B号から送られる電波を受信する場合に使用します。

2衛星受信　スカパー!プレミアムサービス

75CSDK1

共聴用　口径75cm型




90CSDK1

共聴用　口径90cm型




■ 外観寸法図（アンテナ仰角45°の場合）

反射鏡短径
780mm



反射鏡短径
945mm



注意：●アンテナ架台は価格に含まれておりません。　●CSコンバーターユニットは別売です。

各種取付金具はP48～をご参照ください。

商品名		75cm型CSアンテナ（2衛星受信用）	90cm型CSアンテナ（2衛星受信用）
摘要		環境にやさしい RoHS対応　受	
型名		75CSDK1	90CSDK1
標準価格		オープン	オープン
商品コード		2182173	2182174
口径		75cm型	90cm型
アンテナ形式		オフセット型	
受信周波数	(GHz)	12.20～12.75　※	
受信偏波		直線偏波（水平または垂直偏波）　※	
2ビーム離角度	(度)	4.5±0.2　※	
アンテナ利得	(dBi)	37.5標準　※	39.2標準　※
指向性	主偏波特性	JEITA　CPR-5104C指向性カーブA'に適合　※	
	交差偏波特性	JEITA　CPR-5104C交差偏波特性カーブB'に適合　※	
耐風速	(m/s)	20以下（受信可能（利得低下1dB以下））、40以下（再調整復元可能）、60以下（非破壊）	
受風面積	(㎡)	0.52	0.76
適合マスト径	(mm)	φ48.6～89.1	
質量	(kg)	8.0	12.2
使用可能コンバーターユニット		FC-AT8、FC-ASJ4、FC-AKJ8、FC-ASJ4(J)、FOC-AT8、FOC-AE8	
付属品		結束バンド（2種類3本）	
梱包数		1	1

※弊社製コンバーターユニットを用いた場合の性能です。

05 融雪CSアンテナ

CS

融雪装置付 CSアンテナ(1衛星受信)

●反射鏡(リフレクター)及びコンバーターアームにヒーターを備えた雪害対策アンテナです。
●各種CSコンバーターユニット(P34)との組合せにより使用できるタイプです。

1衛星受信　通信サービス　スカパー!プレミアムサービス

75CSSK2H

共聴用　口径75cm型



●反射鏡全面ヒーター型も製作できます。(都度見積)

120CSSKH


共聴用　口径120cm型




●反射鏡全面ヒーター型も製作できます。(都度見積)

■ 外観寸法図 (アンテナ仰角45°の場合)

反射鏡短径
780mm



反射鏡短径
1225mm



注意：●アンテナ架台は価格に含まれておりません。　●120cm型のマスト取付金具は別梱包になります。
●120cm型は別途、梱包運搬費が発生いたします。　●CSコンバーターユニットは別売です。

各種取付金具はP48～をご参照ください。

商品名		75cm型融雪装置付CSアンテナ(コンバーターユニット別売)	120cm型融雪装置付CSアンテナ(コンバーターユニット別売)
摘要		環境にやさしい RoHS対応　受	
型名		75CSSK2H	120CSSKH
標準価格		オープン	オープン
商品コード		2183419	2183343
口径		75cm型	120cm型
アンテナ形式		オフセット型	
受信周波数	(GHz)	12.20～12.75　※1	
受信偏波		直線偏波(水平または垂直偏波)※1	
アンテナ利得	(dBi)	38.3標準　※1	42.1標準　※1
指向性	主偏波特性	JEITA　CPR-5104C　指向性カーブA'に適合　※1	JEITA　CPR-5104D　指向性カーブA'に適合　※1
	交差偏波特性	JEITA　CPR-5104C　交差偏波特性カーブB'に適合　※1	JEITA　CPR-5104D　交差偏波特性カーブB'に適合　※1
耐風速	(m/s)	20以下(受信可能(利得低下1dB以下))、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)	
受風面積	(㎡)	0.52	1.26
適合マスト径	(mm)	φ48.6～89.1	φ114.3
質量	(kg)	8.7　※2	33.5　※2
使用可能コンバーターユニット		FC-AT9、FC-AKJ9、FC-ASJ5、FC-ASJ5(J)、FOC-AT9、FOC-AE9、FOC-ASJ5	
付属品		結束バンド2種3本、防水キャップ1個、融雪ヒーター用電源供給器PS-800　1台	結束バンド2種類3本、自己融着テープ2巻、融雪ヒーター用電源供給器PS-800　2台
梱包数		1	1

※1：弊社製コンバーターユニット(雑音指数(NF)=0.6dB)を用いた場合の性能です。　※2：アンテナ本体のみの質量を示す。

電源部(PS-800)		
1次電圧	(V)	AC100V　(50/60Hz)
2次電圧	(V)	AC　29～31.5
2次電流	(A)	8以下
外観寸法	(mm)	144(D)×166(W)×245(H)(突起物含まず)
質量	(kg)	6.0

ヒーター部			
型名		75CSSK2H	120CSSKH
融雪作動温度範囲	(℃)	+8以下	
電力(W)	アーム部及び給電部	22.4標準	30
	反射鏡部	170標準	137.5×2標準
融雪ヒーター使用条件(能力)※3	風速	10m/s以下	
	降雪量	8cm/h以下	

※3：本融雪装置は気象条件によって十分に融雪できない場合があります。

高層用CSアンテナ

CS

●各種CSコンバーターユニット(P34)との組合せにより使用できるタイプです。
●最大風速90m/sに耐える強度を有する共同受信施設用アンテナです。

1衛星受信　スカパー!プレミアムサービス

75CSSK1-KK

共聴用　口径75cm型



90CSSK1-KK

共聴用　口径90cm型




120CSSK-KK

共聴用　口径120cm型




■ 外観寸法図 (アンテナ仰角45°の場合)


反射鏡短径
780mm



反射鏡短径
945mm



反射鏡短径
1225mm



注意：●アンテナ架台は価格に含まれておりません。 ●120cm型のマスト取付金具は別梱包になります。
●120cm型は別途、梱包運搬費が発生いたします。 ●CSコンバーターユニットは別売です。

各種取付金具はP48～をご参照ください。

商品名		高層用75cm型CSアンテナ (コンバーターユニット無)	高層用90cm型CSアンテナ (コンバーターユニット無)	高層用120cm型CSアンテナ (コンバーターユニット無)
摘要		環境にやさしい RoHS対応 受		受
型名		75CSSK1-KK	90CSSK1-KK	120CSSK-KK
標準価格		オープン	オープン	オープン
商品コード		2182170	2182171	2183344
口径		75cm型	90cm型	120cm型
アンテナ形式		オフセット型		
受信周波数	(GHz)	12.20～12.75 ※		
受信偏波		直線偏波(水平または垂直偏波) ※		
アンテナ利得	(dBi)	38.3標準 ※	39.8標準 ※	42.1標準 ※
指向性	主偏波特性	JEITA CPR-5104C 指向性カーブA'に適合 ※		JEITA CRP-5104D 指向性カーブA'に適合 ※
	交差偏波特性	JEITA CPR-5104C 交差偏波特性カーブB'に適合 ※		JEITA CRP-5104D 交差偏波特性カーブB'に適合 ※
耐風速	(m/s)	20以下(受信可能(利得低下1dB以下))、40以下(再調整復元可能)、90以下(非破壊)		
受風面積	(㎡)	0.52	0.76	1.26
適合マスト径	(mm)	φ114.3		φ139.8
質量	(kg)	22.5	25.9	53.5
使用可能コンバーターユニット		FC-AT9、FC-AKJ9、FC-ASJ5、FC-ASJ5(J)、FOC-AT9、FOC-AE9、FOC-ASJ5		
付属品		結束バンド(2種類3本)		
梱包数		1	1	1

※弊社製コンバーターユニット(雑音指数(NF)=0.6dB)を用いた場合の性能です。

07 コンバーターユニット

フィードホーン付シングルコンバーターユニット

CS

●フィードホーンとCSコンバーターがセットになっています。

FC-AKJ8／FC-AT8

局発 10.678 GHz ／ 局発 11.2 GHz



FC-ASJ4

局発 11.3 GHz



FC-ASJ4(J)

局発 11.3 GHz



FC-AKJ9／FC-AT9

局発 10.678 GHz ／ 局発 11.2 GHz



FC-ASJ5

局発 11.3 GHz



FC-ASJ5(J)

局発 11.3 GHz



摘要	受							
型名	FC-AKJ8	FC-AT8	FC-ASJ4	FC-ASJ4(J)	FC-AKJ9	FC-AT9	FC-ASJ5	FC-ASJ5(J)
標準価格	¥48,400 (税込価格¥53,240)	¥48,400 (税込価格¥53,240)	¥48,400 (税込価格¥53,240)	¥72,000 (税込価格¥79,200)	¥48,400 (税込価格¥53,240)	¥48,400 (税込価格¥53,240)	¥48,400 (税込価格¥53,240)	¥72,000 (税込価格¥79,200)
商品コード	2181633	2181626	2011703	2011722	2181634	2181628	2011706	2011723
備考	局発: 10.678GHz	局発: 11.2GHz	局発: 11.3GHz	局発:11.3GHz、局発安定度 ±500kHz	局発: 10.678GHz	局発: 11.2GHz	局発: 11.3GHz	局発:11.3GHz、局発安定度 ±500kHz
電源電圧 (V)	DC+9.5～+16.5			DC+12.0～+24.0	DC+9.5～+16.5			DC+12.0～+24.0
付属品	自己融着テープ		防水キャップ	—	自己融着テープ		防水キャップ	—
梱包数	1	1	1	1	1	1	1	1

フィードホーン付ダブルコンバーターユニット(偏波分波器付)

CS

●フィードホーンと偏波分波器、CSコンバーター2本がセットになっています。

FOC-AT8／FOC-AE8

水平偏波局発 11.2 GHz ／ 垂直偏波局発 11.2 GHz
水平偏波局発 10.678 GHz ／ 垂直偏波局発 11.2 GHz



FOC-AT9／FOC-AE9

水平偏波局発 11.2 GHz ／ 垂直偏波局発 11.2 GHz
水平偏波局発 10.678 GHz ／ 垂直偏波局発 11.2 GHz



FOC-ASJ5

水平偏波局発 11.3 GHz
垂直偏波局発 11.3 GHz



摘要	受				在
型名	FOC-AT8	FOC-AE8	FOC-AT9	FOC-AE9	FOC-ASJ5
標準価格	¥84,700 (税込価格¥93,170)	¥84,700 (税込価格¥93,170)	¥84,700 (税込価格¥93,170)	¥84,700 (税込価格¥93,170)	¥84,700 (税込価格¥93,170)
商品コード	2181825	2181627	2181629	2181635	2011714
備考	水平偏波局発:11.2GHz、垂直偏波局発:11.2GHz (偏波分波器付)	水平偏波局発:10.678GHz、垂直偏波局発:11.2GHz (偏波分波器付)	水平偏波局発:11.2GHz、垂直偏波局発:11.2GHz (偏波分波器付)	水平偏波局発:10.678GHz、垂直偏波局発:11.2GHz (偏波分波器付)	水平偏波局発:11.3GHz、垂直偏波局発:11.3GHz (偏波分波器付)
電源電圧 (V)	DC+9.5～+16.5				
付属品	自己融着テープ			自己融着テープ	防水キャップ
梱包数	1	1	1	1	1

薄型UHFアンテナ（屋内／屋外用）

UHF

●マルチ金具で様々な場所に設置できます。 ●前後比の特性に優れているので、壁面反射波などによる受信不良の問題が生じにくくなっています。
●水平・垂直偏波受信用 ※1

UDF85

家庭用 14素子相当の利得






マルチ金具

摘要		
型名		UDF85
標準価格		オープン
商品コード		2181216
JANコード		49 62736 81216 5
受信チャンネル	(ch)	13～52
受信周波数	(MHz)	470～710
アンテナ利得	(dB)	6.5～8.5
寸法	(mm)	435×265×67※2
質量	(kg)	1.7※2
受風面積	(㎡)	0.116
付属品		壁面マスト取付金具1セット、スタンド1個、防水キャップ1個、スパナ(M6、M8、接栓)1個、F型接栓1個
梱包数		4

※1：屋内設置時は水平受信専用。 ※2：寸法及び質量はアンテナ本体のみの数値です。


方向調整機能（上から見た図）



・左右60°方向調整可能。
・調整機能と半値幅の組み合わせにより180°の方向から電波受信可能。

アンテナの取付場所

マスト※1 ベランダ※2 壁面※3



※1：マスト径φ22～49mm。ステンレスバンド(市販品)を使用すれば鋼管柱にも設置できます。
※2：ベランダ設置に適合しない場合、別売品(P52 BKC-32)などをご使用ください。
※3：壁面に設置する場合、専門業者などにご相談ください。

薄型UHFアンテナ（屋内／屋外用）（ブースター内蔵タイプ）

UHF増幅 UHF

●マルチ金具で様々な場所に設置できます。 ●マルチ金具を取外せば室内にすっきりと設置できます。
●ブースターを内蔵しているので、アンテナからケーブルを長く配線する時などに有効です。
●前後比の特性に優れているので、壁面反射波などによる受信不良の問題が生じにくくなっています。 ●水平・垂直偏波受信用 ※1

UDF85B

家庭用 14素子相当の利得 +ブースター





マルチ金具



電源挿入器
2182200/PIUDFB




ACアダプター
2182201/ACAUDFB

摘要		
型名		UDF85B
標準価格		オープン
商品コード		2181134
JANコード		49 62736 81134 2
受信チャンネル	(ch)	13～52
受信周波数	(MHz)	470～710
アンテナ利得	(dB)	6.5～8.5
電源	(V/A)	DC15／0.03
寸法	(mm)	435×265×67※2
質量	(kg)	1.8※2
受風面積	(㎡)	0.116
付属品		壁面マスト取付金具1セット、スタンド1個、防水キャップ1個、スパナ(M6、M8、接栓)1個、電源挿入器1個、ACアダプター1個、F型接栓1個
梱包数		4

※1：屋内設置時は水平受信専用。 ※2：寸法及び質量はアンテナ本体のみの数値です。

UDF85B 使用例



摘要		電源部(電源挿入器・ACアダプター)
電源挿入器	周波数(MHz)	470～710
	挿入損失(dB)	1.0以下
	インピーダンス(Ω)	75(F型)
ACアダプター	入力(V)	AC100(50/60Hz)
	出力(V/A)	DC15/0.35
質量	(kg)	0.05(電源挿入器) 0.07(ACアダプター)

08 薄型UHFアンテナ

薄型UHFアンテナ（屋外用）

UHF

●マルチ金具で様々な場所に設置でき、取付も簡単です。　●水平受信専用

UDF90W

家庭用　20 素子相当の利得



ホワイト

UDF90B

家庭用　20 素子相当の利得



ブラック


UDF90C

家庭用　20 素子相当の利得



チャコール


方向調整機能（上から見た図）



左向き　中央　右向き

アンテナの取付場所

マスト※1　ベランダ※2　壁面※3



※1：マスト径φ22～49mm。ステンレスバンド（市販品）を使用すれば鋼管柱にも設置できます。
※2：ベランダ設置に適合しない場合、別売品（P52 BKC-32）などをご使用ください。
※3：壁面に設置する場合、専門業者などにご相談ください。

マルチ金具



●適合マスト径:φ22～49mm
●適合角柱:25×25mm～45×45mm
●マスト径がφ49mm以上はステンレスバンド（市販品〈バンド幅20mm以下〉）を使用してください。

摘要			
型名	UDF90W	UDF90B	UDF90C
標準価格	オープン	オープン	オープン
商品コード	2181675	2181828	2181827
JANコード	49 62736 81675 0	49 62736 81828 0	49 62736 81827 3
受信チャンネル (ch)	13～52		
受信周波数 (MHz)	470～710		
アンテナ利得 (dB)	7.8～9.7（実力値）　7.5以上（規格値）		
寸法 (mm)	550×230×105※		
質量 (kg)	2.2※		
受風面積 (㎡)	0.127		
付属品	壁面マスト取付金具1セット、防水キャップ1個、スパナ（M6・M8）1個、F型接栓（5Cケーブル用）1セット		
梱包数	3	3	3

※寸法及び質量はアンテナ本体（取付金具Aを含む）の数値です。

UHF

薄型UHFアンテナ（屋外用）

●イージースライドマルチ金具で様々な場所に設置でき、取付も簡単です。 ●前後比の特性に優れているので、壁面反射波などによる受信不良の問題が生じにくくなっています。
●水平受信専用

UDF105


家庭用 26 素子相当の利得



摘要		RoHS対応
型名		UDF105
標準価格		オープン
商品コード		2181217
JANコード		49 62736 81217 2
受信チャンネル	(ch)	13～52
受信周波数	(MHz)	470～710
アンテナ利得	(dB)	8.4～10.0
電力半値幅	(°)	80以下
前後比	(dB)	18以上
寸法	(mm)	633×275×142※
質量	(kg)	3.0※
受風面積	(㎡)	0.173
付属品		壁面マスト取付金具1セット、防水キャップ1個、スパナ(M6、M8)1個、F型接栓(5Cケーブル用)1セット
梱包数		2

※寸法及び質量はアンテナ本体(取付金具Aを含む)の数値です。


方向調整機能（上から見た図）



左向き　中央　右向き

アンテナの取付場所

マスト※1　ベランダ※2　壁面※3



※1：マスト径φ22～49mm。ステンレスバンド(市販品)を使用すれば鋼管柱にも設置できます。
※2：ベランダ設置に適合しない場合、別売品(P52 BKC-32)などをご使用ください。
※3：壁面に設置する場合、専門業者などにご相談ください。

イージースライドマルチ金具





サビに強い


取付はスライドさせて
ボルトを締めるだけ!

●適合マスト径:φ22～49mm　●適合角柱:25×25mm～45×45mm
●マスト径がφ49mm以上はステンレスバンド
（市販品〈バンド幅20mm以下〉）を使用してください。

平面アンテナ取付金具


UDFK85BC

家庭用



UDFK105BC

家庭用



商品名		UDF85･UDF85B用取付金具	UDF105用取付金具
摘要		RoHS対応	
型名		UDFK85BC	UDFK105BC
標準価格		オープン	オープン
商品コード		2182231	2182232
JANコード		49 62736 82231 7	49 62736 82232 4
付属品		M8ボルト1セット(金具取付済み)、Uボルト(M6)、M6ナット2個、スプリングワッシャ2個、平ワッシャ2個	方向調整ボルト1セット(金具取付済み)、マスト固定ボルト(M8)2個、平ワッシャ2個、スプリングワッシャ2個
梱包数		20	10

09 室内用UHFアンテナ

UHFアンテナ（室内用）

UHF

●テレビコンセントの無い場所でも配線工事不要で地デジが楽しめます。

出力ケーブル（75Ω）

CRA10

家庭用



ARL1（W）

家庭用



ホワイト

ARL1（B）

家庭用



ブラック

摘要			
型名	CRA10	ARL1（W）	ARL1（B）
標準価格	オープン	¥4,400（税込価格¥4,840）	¥4,400（税込価格¥4,840）
商品コード	2181266	2013160	2013162
JANコード	49 62736 81266 0	49 62736 13160 0	49 62736 13162 4
受信チャンネル (ch)	13～52		
梱包数	10	10	10

※電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは室内アンテナでは受信できない可能性があります。このような場所では、屋外アンテナをご使用ください。

UHFアンテナ（室内用）（ブースター内蔵タイプ）

UHF増幅 UHF

●テレビコンセントの無い場所でも配線工事不要で地デジが楽しめます。
●専用ACアダプター付属。

出力ケーブル（75Ω）

CRAB10

家庭用 ブースター内蔵



ARBL1（W）

家庭用 ブースター内蔵



ホワイト

ARBL1（B）

家庭用 ブースター内蔵



ブラック

摘要			
型名	CRAB10	ARBL1（W）	ARBL1（B）
標準価格	オープン	¥7,400（税込価格¥8,140）	¥7,400（税込価格¥8,140）
商品コード	2181267	2013161	2013163
JANコード	49 62736 81267 7	49 62736 13161 7	49 62736 13163 1
受信チャンネル (ch)	13～52		
ブースター利得 ※ (dB)	11～16	11～17	
付属品	ACアダプター1個		
梱包数	10	10	10

※電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは室内アンテナでは受信できない可能性があります。このような場所では、屋外アンテナをご使用ください。
※増幅はUHFのみです。


UHFアンテナ

UHF

●適合マスト径:φ10～38mm。(AU5F-SP)　●適合マスト径:φ22～32mm。(AU8F、AU5AX)
●給電部はネジ式(F型)を採用しています。　●水平・垂直偏波受信用

AU5F-SP

家庭用　5素子



AU8F

家庭用　8素子



AU5AX

家庭用　5素子



商品名	5素子UHFアンテナ	8素子UHFアンテナ	5素子高性能UHFアンテナ
摘要	環境にやさしい RoHS対応 (SP)	環境にやさしい RoHS対応	DH 環境にやさしい RoHS対応
型名	AU5F-SP	AU8F	AU5AX
標準価格	¥3,800(税込価格¥4,180)	¥3,300(税込価格¥3,630)	オープン
商品コード	2011071	2011072	2011075
JANコード	49 62736 11071 1	49 62736 11072 8	49 62736 11075 9
受信チャンネル (ch)	13～52		
素子数	5	8	5
動作利得 (dB)	4.5～6.1	4.2～8.4	7.1～10.1
外形寸法(mm)L×W×H	455×356×80	705×356×60	595×356×272
備考	給電部F型		
付属品	マスト取付金具1セット、木ネジ4本、防水キャップ1個、F型接栓(5C用)1個	防水キャップ1個、F型接栓(5C用)1個	
梱包数	10	10	5

UHFアンテナ

UHF

●2線式ダイポール給電部を採用していますので、広域帯にわたって前後比、利得、VSWRが優れ、高感度で受信できます。
●適合マスト径:φ22～48.6mm。　●給電部は、ネジ式(F型)を採用しています。　●水平・垂直偏波受信用


AU14FR

家庭用　14素子



AU20FR

家庭用　20素子



商品名	14素子UHFアンテナ	20素子UHFアンテナ
摘要	DH 環境にやさしい RoHS対応	
型名	AU14FR	AU20FR
標準価格	¥5,800(税込価格¥6,380)	¥7,200(税込価格¥7,920)
商品コード	2181302	2181303
JANコード	49 62736 81302 5	49 62736 81303 2
受信チャンネル (ch)	13～52	
素子数	14	20
動作利得 (dB)	8.0～12.0	8.5～13.5
外形寸法(mm)L×W×H	1093×356×534	1483×356×534
質量 (kg)	0.8	0.9
備考	給電部F型	
付属品	防水キャップ1個、F型接栓(5C用)1個	
梱包数	10	10

10 UHFアンテナ

各種取付金具はP48～をご参照ください。

UHFアンテナ

UHF

●AUZタイプは塩害に強いステンレス製の組み付けねじを採用し、防食性が向上しました。 ●AUSタイプは素子、ボルト、ビス類にステンレスを使用しています。で、塩害、雪害等の対策に効果的です。 ●適合マスト径はφ22～48.6mmです。 ●給電部は、ネジ式(F型)を採用しています。 ●水平・垂直偏波受信用

AUZ14FR

家庭用 14素子

AUS14FR


家庭用 14素子


AUZ20FR

家庭用 20素子

AUS20FR

家庭用 20素子





商品名	14素子UHFアンテナ塩害用	14素子UHFアンテナ 塩害・雪害用	20素子UHFアンテナ塩害用	20素子UHFアンテナ 塩害・雪害用
摘要	RoHS対応			
型名	AUZ14FR	AUS14FR	AUZ20FR	AUS20FR
標準価格	¥6,600(税込価格¥7,260)	¥11,000(税込価格¥12,100)	¥8,000(税込価格¥8,800)	¥13,900(税込価格¥15,290)
商品コード	2183381	2181304	2183382	2181305
JANコード	49 62736 83381 8	49 62736 81304 9	49 62736 83382 5	49 62736 81305 6
受信チャンネル (ch)	13～52			
素子数	14		20	
動作利得 (dB)	8.0～12.0		8.5～13.5	
外形寸法(mm)L×W×H	1093×356×534		1483×356×534	
質量 (kg)	0.8	1.0	0.9	1.1
備考	給電部F型			
付属品	防水キャップ1個、F型接栓(5C用)1個			
梱包数	10	10	10	10

高性能型UHFアンテナ

UHF

●電波の弱い地域に適した利得の高いアンテナです。 ●水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 ●適合マスト径:φ22～48.6mm。(AU14XR、AU14LXR) ●適合マスト径:φ22～50mm。(AU20AX、AU20LX、AU27AX、AU27LX) ●給電部はネジ式(F型)を採用しています。 ●水平・垂直偏波受信用

AU14XR

AU20AX

AU27AX

AU14LXR

家庭用 14素子

AU20LX

家庭用 20素子

AU27LX

家庭用 27素子







商品名	14素子高性能UHFアンテナ		20素子高性能UHFアンテナ		27素子高性能UHFアンテナ	
摘要	RoHS対応					
型名	AU14XR	AU14LXR	AU20AX	AU20LX	AU27AX	AU27LX
標準価格	¥12,400 (税込価格¥13,640)	¥12,400 (税込価格¥13,640)	¥13,900 (税込価格¥15,290)	¥13,900 (税込価格¥15,290)	¥17,400 (税込価格¥19,140)	¥17,400 (税込価格¥19,140)
商品コード	2181306	2181307	2011054	2011055	2011056	2011057
JANコード	49 62736 81306 3	49 62736 81307 0	49 62736 11054 4	49 62736 11055 1	49 62736 11056 8	49 62736 11057 5
受信チャンネル (ch)	13～52	13～34	13～52	13～34	13～52	13～34
素子数	14		20		27	
動作利得 (dB)	9.4～12.0	11.0～11.9	10.4～13.7	10.6～13.3	11.6～15.1	12.6～14.4
外形寸法(mm)L×W×H	1183×370×534	1183×410×534	1715×370×534	1715×400×534	2595×370×534	2595×400×534
備考	給電部F型					
付属品	防水キャップ1個	防水キャップ1個、F型接栓(5C用)1個		防水キャップ1個	防水キャップ1個、F型接栓(5C用)1個	防水キャップ1個
梱包数	5	5	5	5	5	5

UHF

UHFアンテナ（アルミタイプ）

●防雨機構の給電部は、耐候性、耐衝撃性などUHF共聴用アンテナとして、必要なすべての条件を備えています。
●コーナー型反射器で、よりすぐれた特性です。 ●素子とアームがアルミ製、素子支持物はステンレス製。
●同軸ケーブルの接続は、全機種F型接栓です。（接栓は別売）。 ●適合マスト径:φ38～60.5mm

BLKU20L

KU20L

KU27L

BLKU20

共聴用 20素子

KU20

共聴用 20素子

KU27


共聴用 27素子



国土交通省営繕仕様


国土交通省営繕仕様



■ 外観寸法図





BLKU20L

商品名	20素子 UHFアンテナ(BL)	20素子UHFアンテナ		27素子UHFアンテナ	
摘要					
型名	BLKU20L (BL型名:ULN-20)	BLKU20 (BL型名:UWN-20)	KU20L	KU20	KU27L	KU27
標準価格	¥30,500 (税込価格¥33,550)	¥30,500 (税込価格¥33,550)	¥28,000 (税込価格¥30,800)	¥17,000 (税込価格¥18,700)	¥35,400 (税込価格¥38,940)	¥35,400 (税込価格¥38,940)
商品コード	2014405	2014406	2014407	2014408	2014414	2014415
受信チャンネル (ch)	13～34	13～52	13～34	13～52	13～34	13～52
素子数	20				27	
動作利得 (dB)	9.0以上	8.0以上	9.0以上	10.2～12.3	8.6～12.4	12.6～14.1	11.2～15.0
受風面積 (㎡)	0.134	0.148		0.134	0.128	0.36	0.33
耐風圧 ※	風速45m/sに相当する風圧					
外形寸法(mm)L×W×H	1645×356×395	1850×356×520	1645×356×395	1645×350×395	2460×510×575	
質量 (kg)	2.2	2.4	1.9	1.8	3.3	3.1
付属品	防水キャップ1個					
梱包数	1	1	1	1	1	1

※風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事。

特性数値は優良住宅部品認定基準値です。

10 UHFアンテナ

各種取付金具はP48～をご参照ください。

UHFアンテナ（ステンレスタイプ）

UHF

●素子、アーム、ステー、ビス、ボルト金具類の材質はステンレス（SUS304）を使用し非常に耐久力に優れています。
●同軸ケーブルの接続は、全機種F型接栓です。（接栓は別売）　●適合マスト径:φ38～60.5mm

BLKU20LS




BLKU20S

共聴用　20素子

KU20S

共聴用　20素子


全帯域用



KU27LS


KU27S

共聴用　27素子



■ 外観寸法図

(mm)



KU27S

商品名	20素子UHFアンテナ（ステンレス製 BL）	20素子UHFアンテナ（ステンレス製 BL）	20素子UHFアンテナ（ステンレス製）	27素子UHFアンテナ(ステンレス製)	
摘要	BL N 環境にやさしい RoHS対応	BL N 環境にやさしい RoHS対応	環境にやさしい RoHS対応	環境にやさしい RoHS対応	
型名	**BLKU20LS (BL型名:ULN-20S)**	**BLKU20S (BL型名:UWN-20S)**	**KU20S**	**KU27LS**	**KU27S**
標準価格	**¥81,600** (税込価格¥89,760)	**¥87,600** (税込価格¥96,360)	**¥39,000** (税込価格¥42,900)	**¥68,000** (税込価格¥74,800)	**¥68,000** (税込価格¥74,800)
商品コード	2014524	2014525	2014526	2014527	2014528
受信チャンネル (ch)	13～34	13～52	13～52	13～34	13～52
素子数	20			27	
動作利得 (dB)	9.0以上	8.0以上	9.0以上	8.6～12.4	12.6～14.1	11.2～15.0
受風面積 (㎡)	0.134	0.148		0.128	0.36	0.33
耐風圧 ※	風速60m/sに相当する風圧	風速60m/sに相当する風圧		風速45m/sに相当する風圧	風速45m/sに相当する風圧	
外形寸法 (mm)L×W×H	1645×356×395	1850×356×520		1645×350×395	2460×510×575	
質量 (kg)	3.3	3.7		3.3	5.9	5.7
付属品	防水キャップ1個					
梱包数	1	1		1	1	1

※風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事。

特性数値は優良住宅部品認定基準値です。

融雪装置付UHFアンテナ

●素子及びアームにヒーターを備えた雪害対策アンテナです。 ●コーナー型反射器により、優れた特性を有し、共同受信アンテナとして最適です。
●同軸ケーブルの接続は、全機種F型接栓です。(接栓は別売)

KU20L-H

共聴用 20素子




KU20-H


共聴用 20素子



■ 外観寸法図

(mm)





●上記赤線にヒーターが入っております。
●全素子ヒーター付きアンテナも製作できます。 (KU20-AH、KU20L-AH)

KU20-H

商品名	20素子融雪装置付UHFアンテナ	20素子融雪装置付UHFアンテナ		
摘要	受			
型名	KU20L-H	KU20-H		
標準価格	オープン	オープン		
商品コード	2014417	2014416		
素子数	20			
受信チャンネル (ch)	13～34	13～30	31～44	45～52
インピーダンス (Ω)	75			
動作利得 (dB以上)	8.0	6.5	8.5	9.0
受風面積 (㎡)	0.225	0.223		
耐風圧 ※1	風速45m/sに相当する風圧			
適合マスト径φ(mm)	38～60.5			
質量 (kg)	4.3 ※2	4.2 ※2		
外形寸法L×W×H(mm)	1974×362×543			
備考	低帯域型	全帯域型		
付属品	防水キャップ1個、マスト取付用部品1セット、融雪アンテナ用電源供給機PS-800 1セット			
梱包数	1	1		

※1：風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事。 ※2：アンテナ本体のみの質量を示す。

電源部(PS-800)	
1次電圧 (V)	AC100 (50/60Hz)
2次電圧 (V)	AC 29～31.5
2次電流 (A)	8以下
外観寸法 (mm)	144(D)×166(W)×245(H) (突起物含まず)
質量 (kg)	6.0

ヒーター部		
融雪作動温度範囲 (℃)		+8以下
電力 (W)		150
融雪ヒーター使用気象条件 ※3	風速	10m/s以下
	降雪量	8cm/h以下

※3：本融雪装置は気象条件によって十分に融雪できない場合があります。

融雪イメージ



12 高層用アンテナ

各種取付金具はP48～をご参照ください。

高層用アンテナ（耐風速90m／s以下）

FM UHF

KF5KS　KU20LKS KU20KS

●最大風速90m/sに耐える強度を有する共同受信施設用アンテナです。
●全エレメント、アームに高品質ステンレスを使用し、接合部はねじ止め軽量設計です。
●給電部出力端子は全機種F型接栓です。（接栓は別売）　●適合マスト径:φ76～140mm



KF5KS

共聴用　5素子

KU20LKS

共聴用　20素子

KU20KS

共聴用　20素子

商品名	高層用5素子FMアンテナ	高層用20素子UHFアンテナ	
摘要	受		
型名	KF5KS	KU20LKS	KU20KS
標準価格	オープン	オープン	オープン
商品コード	2181299	2181271	2181270
素子数	5	20	
受信チャンネル (ch)	FM	13～34	13～52
動作利得 (dB以上)	3.6	9.9	7.6
前後比 (dB以上)	10	18	15
VSWR (以下)	3.0		
電力半値幅 (°以下)	71	42	53
受風面積 (㎡)	0.329	0.22	0.22
質量 (kg)	16.2	10.4	15.2
外形寸法(mm)L×W×H	2080×1950×785	1965×350×550	1965×455×550
備考	FM用	UHF用	
付属品	防水キャップ1個		
梱包数	1	1	1

高層用アンテナ（耐風速100m／s以下）

AM FM UHF

WH-025B　FM-5-KA2　25U-L-KA2 25U-A-KA2

●最大風速100m/sに耐える強度を有する共同受信施設用アンテナです。
●エレメント等の部材は厳選された高品質ステンレスを使用し、接合部はエレメントと溶接一体構造となっており（ステー除く）、給電部も完全密閉とし耐久性は抜群です。
●標準マスト径:φ114.3mm（100A）WH-025Bは、φ89.1mm（80A）が標準マスト径※それ以外は別途見積となります。
●梱包費用、運賃が別途必要になります。　●離島への発送ができない場合があります。必要な場合はご相談ください。

FM-5-KA2

共聴用　5素子

25U-L-KA2

共聴用　20素子




25U-L-KA2
25U-A-KA2

25U-A-KA2

共聴用　20素子

WH-025B

共聴用



WH-025B（取付金具付属）



WH-025B用取付金具

▶整合器RMC-7はP145

商品名	高層用5素子FMアンテナ	高層用20素子UHFアンテナ		高層用AMアンテナ
摘要	受			
型名	FM-5-KA2	25U-L-KA2	25U-A-KA2	WH-025B
標準価格	オープン	オープン	オープン	オープン
商品コード	2015643	2015640	2015639	2015644
素子数	5	20		—
受信チャンネル (ch)	FM	13～30	13～62	AM
動作利得 (dB以上)	4.7～5.8	9.3～11.3	7.4～12.3	—
VSWR (以下)	3.0	3.5	3.0	—
電力半値幅 (°以下)	62～68	32～43	26～53	—
前後比 (dB以上)	10.5	17	15.5	—
外形寸法(mm)L×W×H	2200×1950×653	1980×350×546	1965×350×546	φ70×3239
質量 (kg)	約21.9	約9.3	約9.1	約5.3
受風面積 (㎡)	0.399	0.235	0.227	0.083
備考	FM用	UHF用		AM用
付属品	防水キャップ1個、ケーブルバンド(小)2個、ケーブルバンド(中)1個、ケーブルバンド(大)2個	防水キャップ1個、ケーブルバンド(小)2個、ケーブルバンド(大)2個		WH-025B用取付金具
梱包数	1	1	1	1

FMアンテナ

FM

●優れた感度と指向性により、マルチパス（反射波による妨害）のない高音質で、FM放送を受信できます。
●AF-220は小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。
●FM補完放送対応です。(P.205参照)　●AF-220は水平・垂直偏波受信用、AF-4とAF5Wは水平受信専用。
●適合マスト径:φ25～32mm。
●適合マスト径:(AF-1-SP)φ10～38mm。

AF-1-SP

家庭用　1素子



AF-220

家庭用　2素子



AF-4

家庭用　4素子



AF5W

家庭用　5素子



商品名	1素子FMアンテナ	2素子FMアンテナ	4素子FMアンテナ	5素子FMアンテナ
摘要	環境にやさしい RoHS対応 SP		環境にやさしい RoHS対応	
型名	AF-1-SP	AF-220	AF-4	AF5W
標準価格	¥4,400(税込価格¥4,840)	¥6,100(税込価格¥6,710)	¥4,300(税込価格¥4,730)	オープン
商品コード	2010211	2010215	2010217	2181547
JANコード	49 62736 10211 2	49 62736 10215 0	49 62736 10217 4	49 62736 81547 0
素子数	1	2	4	5
受信周波数　(MHz)	76～95			
インピーダンス　(Ω)	75	75・300	75	
外形寸法(mm)L×W×H	245×1753×91	753×1307×85	989×1380×80	1955×1910×573
備　考	強電界軒先用	強電界用、位相差給電方式 小型2素子軒先用	強電界用、小型普及型	中電界用
付属品	防水キャップ1個			
梱包数	10	10	10	10

13 FMアンテナ／AMホイップアンテナ

各種取付金具はP48～をご参照ください。

FMアンテナ（5素子）

FM

●5素子のステンレス製FMアンテナです。 ●適合マスト径はφ38～60.5mmです。 ●FM補完放送対応です。※FM補完放送とは、AM放送局の放送区域で、難聴対応や災害対策の為にFMの周波数で補完的にAM番組を放送すること。(P.205参照)


BLKF5WS

共聴用　5素子



■ 外観寸法図

(mm)



BLKF5WS

摘要	
型名	BLKF5WS（BL型名:VS-FMWS）
標準価格	¥85,700（税込価格¥94,270）
商品コード	2181977
受信周波数 (MHz)	76～95
素子数	5
動作利得 (dB)	4.5～6.4 ※
受風面積 (㎡)	0.241
外形寸法L×W×H(mm)	2202×1956×649
質量 (kg)	6.1
付属品	防水キャップ1個
梱包数	1

※特性数値は優良住宅部品認定基準です。

FMアンテナ（業務用室内FM輻射アンテナ）

FM

AFT1

共聴用



摘要	
型名	AFT1
標準価格	オープン
商品コード	2181284
周波数 (MHz)	76～90
動作利得 (dB)	−15
VSWR	2.0
インピーダンス (Ω)	75（F型）
寸法 (mm)	60（H）×30（W）×18（D）※1
質量 (kg)	0.06

※1：本体のみ
※施工はシステム専門業者に依頼してください。

AM

AMホイップアンテナ

●AM帯より短波帯までの放送が、高感度で受信できる高性能ラジオ共聴用ホイップアンテナです。
●エレメントには、強靭なステンレス鋼を使用していますので耐久性に優れ、また本体は発錆、腐蝕防止が施されています。
●アンテナ基部の給電部は、F型接栓です。(接栓は別売)(WH-025A(F))
●取付金具(適合マスト径:φ40～60mmに適用)が付属されていますので、マストへの取付けは容易に行なえます。(WH-025A(F))
●WH-2Mは、FM・TV信号を混合でき、1本の同軸ケーブルで出力できます。

WH-025A(F)

共聴用



マスト取付金具(D-1型)


WH-2M

共聴用




摘要		受
型名	WH-025A(F)	WH-2M
標準価格	¥62,100(税込価格¥68,310)	¥21,000(税込価格¥23,100)
商品コード	2055514	2055524
使用周波数帯	中波・短波	
出力インピーダンス (Ω)	1000～10000	75
給電部接栓座	F-J型	5C-2V接続済
質量 (kg)	1.3	0.8
受風面積 (㎡)	0.056	0.03
備考	マスト取付金具D-1型	適合マスト径φ22～50mm
付属品	取付金具1セット、防水キャップ1個	取付ねじ2本、取付金具1セット、防水キャップ2個、F型接栓(5Cケーブル用)2セット
梱包数	1	1

■ アンテナ取付使用例




●取付金具 (mm)



●取付金具材料・処理


ボルトナット　SUS(ステンレス製)
取付板　SS400、
HDZ(溶融亜鉛メッキ)

■ 外観寸法図



WH-025A(F)

(mm)



WH-2M

アンテナアクセサリ／金具

01 アンテナ取付金具




▸P52

02 屋根馬



▸P53

03 サイドベース




▸P54

04 アンテナ取付パーツ



▸P55

05 衛星アンテナ取付金具




▸P62

06 UHF・FM・AM アンテナ取付金具




▸P68

アンテナ取付例




壁・ベランダ用取付金具


平面部取付用
PSK-32F
▶P52



コンクリート手すり壁取付用
CK-38WR
▶P52



ベランダ格子手すり用
BKC-32、BKC-32ZR、NBS-□□□J
▶P52



ラインナップ一覧

家庭用アンテナアクセサリ／金具

No.	種別	型名	商品コード	マスト径	掲載ページ
01	アンテナ取付金具	PSK-32F	1029940	φ32mm	52
		CK-38WR	2181945	φ38mm	52
		BKC-32	2018748	φ31.8mm	52
		BK-32ZR	2018749	φ31.8mm	52
		NBS-300J	2018701	φ38.1mm	52
		NBS-400J	1029935	φ38.1mm	52
		NBS-600J	1029936	φ38.1mm	52

No.	種別	型名	商品コード	適合マスト径	掲載ページ
02	屋根馬	NAT-1Z	2018791	φ32mm以下	53
		NAT-2Z	2018793	φ32mm以下	53
		NAT-3Z	2018795	φ32mm以下	53
		AT-5D	2016006	φ25~36mm	53
		NBS-100ZR	2018750	φ32mm以下	53
03	サイドベース（マストホルダー）	AT-25DR	2180010	φ25mm以下	54
		AT-27DR	2180011	φ27mm以下	54
		AT-32D	2018708	φ32mm以下	54
		SAT-32D	2016005	φ32mm以下	54

No.	種別	型名	商品コード	マスト径	長さ	仕上げ	掲載ページ
04	アンテナ取付パーツ（アンテナマスト）	M-12ZM	2018901	φ25mm	1.2m	高耐食溶融めっき鋼板	55
		M-18ZM	2018902	φ25mm	1.8m	高耐食溶融めっき鋼板	55
		M-18ZMA	2018903	φ25mm	1.8m	高耐食溶融めっき鋼板	55
		M-120D	2018767	φ25mm	1.2m	溶融亜鉛メッキ仕上	55
		M-180D	2018768	φ25mm	1.8m	溶融亜鉛メッキ仕上	55
		M-180D3	2018769	φ32mm	1.8m	溶融亜鉛メッキ仕上	55

▶その他のアンテナ取付パーツはP55～

共聴用アンテナアクセサリ／金具

No.	種別	型名	商品コード	適合マスト径	材質	掲載ページ
05	衛星アンテナ取付金具（マスト側面取付金具）	BSP-601	2018813	φ60.5mm(50A)	SS400	64
		BSP-602	2018814	φ60.5mm(50A)	SS400	64
		BSP-601S(M)	2018890	φ60.5mm(50A)	SUS304	64
		BSP-602S(M)	2018889	φ60.5mm(50A)	SUS304	64
		BSP-901	2018815	φ89.1mm(80A)	SS400	64
		BSP-902	2018816	φ89.1mm(80A)	SS400	64
		BSP-901S(M)	2018892	φ89.1mm(80A)	SUS304	64
		BSP-902S(M)	2018891	φ89.1mm(80A)	SUS304	64
		BSP-1141	2018817	φ114.3mm(100A)	SS400	64
		BSP-1142	2018818	φ114.3mm(100A)	SS400	64
		BSP-1141S(M)	2018736	φ114.3mm(100A)	SUS304	64
		BSP-1142S(M)	2018735	φ114.3mm(100A)	SUS304	64

No.	種別	型名	商品コード	マスト径	長さ	材質	掲載ページ
05	衛星アンテナ取付金具（アンテナマスト）	P-2550G(M)	2018863	φ60.5mm(50A)	2.5m	STPG	65
		P50A25S(M)	2018865	φ60.5mm(50A)	2.5m	SUS304	65
		P-2880K	2018774	φ89.1mm(80A)	2.8m	STK400	65
		P80A28S(M)	2018864	φ89.1mm(80A)	2.8m	SUS304	65
		P100A25K(M)	2180023	φ114.3mm(100A)	2.5m	STK400	65

No.	種別	型名	商品コード	適合マスト径	高さ	材質	掲載ページ
05	衛星アンテナ取付金具（マストベース（自立型））	B750A10(M)	2018878	φ60.5mm(50A)	1m	STK400	66
		B750A10S	2018880	φ60.5mm(50A)	1m	SUS304	66
		B780A12K(M)	2180020	φ89.1mm(80A)	1.2m	STK400	66
		B780A12S	2018881	φ89.1mm(80A)	1.2m	SUS304	66
		B7100A11K(M)	2180021	φ114.3mm(100A)	1.1m	STK400	66
		B7100A14K(M)	2180022	φ114.3mm(100A)	1.4m	STK400	66

共聴用アンテナアクセサリ／金具

No.	種別	型名	商品コード	適合マスト径	材質	掲載ページ
06	UHF・FM・AM アンテナ取付金具 (マスト側面取付金具)	SP-501	2018809	φ48.6mm(40A)	SS400相当	70
		SP-502	2018810	φ48.6mm(40A)	SS400相当	70
		SP-601	2018811	φ60.5mm(50A)	SS400相当	70
		SP-602	2018812	φ60.5mm(50A)	SS400相当	70
		SP-501S	2018896	φ48.6mm(40A)	SUS304	70
		SP-502S	2018895	φ48.6mm(40A)	SUS304	70
		SP-601S	2018894	φ60.5mm(50A)	SUS304	70
		SP-602S	2018893	φ60.5mm(50A)	SUS304	70
		P-101(M)	2181461	φ48.6mm(40A)	STK	70
		P-102(M)	2181462	φ48.6mm(40A)	STK	70
		P-201(M)	2181463	φ60.5mm(50A)	STK	70
		P-202(M)	2181464	φ60.5mm(50A)	STK	70

No.	種別	型名	商品コード	マスト径	長さ	材質	掲載ページ
06	UHF・FM・AM アンテナ取付金具 (側面用アンテナマスト)	5036K(M)	2018886	φ48.6mm(40A)	3.6m	STK400	71
		P40A36G	2018870	φ48.6mm(40A)	3.6m	STPG370	71
		P40A40	2018867	φ48.6mm(40A)	4.0m	STK400	71
		P40A40G	2018871	φ48.6mm(40A)	4.0m	STPG370	71
		P40A55K(M)	2018885	φ48.6mm(40A)	5.5m	STK400	71
		P40A36S	2018869	φ48.6mm(40A)	3.6m	SUS304	71
		P40A40S	2018868	φ48.6mm(40A)	4.0m	SUS304	71
		P50A40	2018866	φ60.5mm(50A)	4.0m	STK400	71

No.	種別	型名	商品コード	適合マスト径	高さ	材質	掲載ページ
06	UHF・FM・AM アンテナ取付金具 (マストベース(自立型))	B450A07(N)	2181220	φ48.6mm(40A)	0.7m	STK400	72
		B650A07(M)	2018875	φ48.6mm(40A)	0.7m	STPG370	72
		B750A07(M)	2018876	φ48.6mm(40A)	0.7m	STPG370	72
		B765A07(M)	2018764	φ60.5mm(50A)	0.7m	STPG370	72
		B450A07S	2018882	φ48.6mm(40A)	0.7m	SUS304	72
		B750A07S	2018883	φ48.6mm(40A)	0.7m	SUS304	72
		B765A07S(M)	2181387	φ60.5mm(50A)	0.7m	SUS304	72
		B440A12K(M)	2180015	—	1.2m	STK400	72
		B450A12K(M)	2180016	—	1.2m	STK400	72

No.	種別	型名	商品コード	マスト径	長さ	材質	掲載ページ
06	UHF・FM・AM アンテナ取付金具 (アンテナマスト(上部マスト))	5025G(M)	2018884	φ48.6mm(40A)	3.135m	STPG370	73
		5030G(M)	2018888	φ48.6mm(40A)	3.635m	STPG370	73
		P40A50K(M)	2018899	φ48.6mm(40A)	5.635m	STK400	73
		5025GS(M)	2018860	φ48.6mm(40A)	3.135m	SUS304	73
		5030GS(M)	2018861	φ48.6mm(40A)	3.635m	SUS304	73
		6025G(M)	2018887	φ60.5mm(50A)	2.5m	STPG370	73
		6025GS(M)	2018862	φ60.5mm(50A)	2.5m	SUS304	73
		PT50A25G(M)	2180017	φ60.5mm(50A)	3.135m	STPG370	73
		PT50A30G(M)	2180081	φ60.5mm(50A)	3.635m	STPG370	73
		PT50A30S(M)	2180082	φ60.5mm(50A)	3.635m	SUS304	73

01 アンテナ取付金具

アンテナ取付金具


寸法単位:(mm)

■ 平面部取付用

PSK-32F

家庭用






■ コンクリート手すり壁取付用

CK-38WR

家庭用





適合コンクリート手すり壁厚み:60～300


■ ベランダ格子手すり用

BKC-32

家庭用




薄型アンテナのベランダ設置に最適です。



BK-32ZR

家庭用






NBS-300J

家庭用






NBS-400J

家庭用






NBS-600J

家庭用






摘要			環境にやさしい RoHS対応				
型名	PSK-32F	CK-38WR	BKC-32	BK-32ZR	NBS-300J	NBS-400J	NBS-600J
標準価格	¥7,200 (税込価格¥7,920)	¥12,000 (税込価格¥13,200)	¥4,000 (税込価格¥4,400)	¥4,100 (税込価格¥4,510)	¥6,900 (税込価格¥7,590)	¥7,800 (税込価格¥8,580)	¥9,100 (税込価格¥10,010)
商品コード	1029940	2181945	2018748	2018749	2018701	1029935	1029936
JANコード	49 62736 29940 9	49 62736 81945 4	49 62736 18748 5	49 62736 18749 2	49 62736 18701 0	49 62736 29935 5	49 62736 29936 2
はさみ込み寸法 (mm)	—	60～300	15～95	20～100	20～80	20～100	
マスト径 (mm)	φ32	φ38	φ31.8		φ38.1		
質量 (kg)	1.7	2.8	1.0	1.7		2.1	2.2
備考	コーチボルト2本付	溶融亜鉛メッキ仕上	処理鋼板塗装仕上	溶融亜鉛メッキ仕上			
梱包数	8	5	10	10	6	4	6

屋根馬

寸法単位:(mm)


NAT-1Z

家庭用




NAT-2Z

家庭用




NAT-3Z

家庭用




AT-5D

家庭用



NBS-100ZR

家庭用



NBS-100ZRはφ38mm
マスト用の支線止め金具付属。


摘要					RoHS対応
型名	NAT-1Z	NAT-2Z	NAT-3Z	AT-5D	NBS-100ZR
標準価格	¥2,660 (税込価格¥2,926)	¥2,900 (税込価格¥3,190)	¥4,100 (税込価格¥4,510)	¥9,300 (税込価格¥10,230)	¥10,800 (税込価格¥11,880)
商品コード	2018791	2018793	2018795	2016006	2018750
JANコード	49 62736 18791 1	49 62736 18793 5	49 62736 18795 9	49 62736 16006 8	49 62736 18750 8
適合マスト径 (mm)	φ32以下			φ25～36	φ32以下
質量 (kg)	1.5	1.8	2.0	3.2	2.2
備考	普及型 (溶融亜鉛メッキ仕上)	長脚型 (溶融亜鉛メッキ仕上)	長脚型　補強ステー付 (溶融亜鉛メッキ仕上)	高荷重型 (溶融亜鉛メッキ仕上)	45cm型衛星アンテナ取付可 (溶融亜鉛メッキ仕上) (RoHS対応)
梱包数	10			5	4

03 サイドベース


サイドベース（マストホルダー）

AT-25DR

家庭用




（寸法単位:mm）




AT-27DR

家庭用




（寸法単位:mm）




AT-32D

家庭用




（寸法単位:mm）




SAT-32D

家庭用



（寸法単位:mm）



摘要				
型名	AT-25DR	AT-27DR	AT-32D	SAT-32D
標準価格	¥1,800（税込価格¥1,980）	¥1,600（税込価格¥1,760）	¥4,100（税込価格¥4,510）	¥8,160（税込価格¥8,976）
商品コード	2180010	2180011	2018708	2016005
JANコード	49 62736 80010 0	49 62736 80011 7	49 62736 18708 9	49 62736 16005 1
適合マスト径 (mm)	φ25以下	φ27以下	φ32以下	
備考	溶融亜鉛メッキ仕上　2段使用可能			溶融亜鉛メッキ仕上 2段使用可能　スライド式
梱包数	10			5

アンテナマスト

M-12ZM
家庭用

M-18ZM

M-18ZMA

M-120D
家庭用

M-180D
家庭用

M-180D3
家庭用




摘要						
型名	M-12ZM	M-18ZM	M-18ZMA	M-120D	M-180D	M-180D3
標準価格	¥1,600 (税込価格¥1,760)	¥2,150 (税込価格¥2,365)	¥2,200 (税込価格¥2,420)	¥2,000 (税込価格¥2,200)	¥2,400 (税込価格¥2,640)	¥3,600 (税込価格¥3,960)
商品コード	2018901	2018902	2018903	2018767	2018768	2018769
JANコード	49 62736 18901 4	49 62736 18902 1	49 62736 18903 8	49 62736 18767 6	49 62736 18768 3	49 62736 18769 0
適合マスト径 (mm)	φ25					φ32
長さ (m)	1.2	1.8		1.2	1.8	
備考	高耐食溶融めっき鋼板 ZAM®※使用		高耐食溶融めっき鋼板 ZAM®使用 (穴有り)	溶融亜鉛メッキ仕上		
梱包数	10	10	10	10	10	10

※1)「ZAM」は日鉄日新製鋼株式会社の登録商標です。 ※2)「ZAM」は日鉄日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

マスト継ぎ金具(マストジョイント)

MJZ25
家庭用

MJZ25-HD
家庭用

MJZ32
家庭用

MJZ32-HD
家庭用




摘要				
型名	MJZ25	MJZ25-HD	MJZ32	MJZ32-HD
標準価格	¥1,160(税込価格¥1,276)	¥1,160(税込価格¥1,276)	¥1,300(税込価格¥1,430)	¥1,300(税込価格¥1,430)
商品コード	2016756	2016757	2016758	2016759
JANコード	49 62736 16756 2	49 62736 16757 9	49 62736 16758 6	49 62736 16759 3
適合マスト径 (mm)	φ25		φ32	
備考	高耐食溶融めっき鋼板 ZAM®※使用			
梱包数	10	20	10	20

※1)「ZAM」は日鉄日新製鋼株式会社の登録商標です。 ※2)「ZAM」は日鉄日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

04 アンテナ取付パーツ

支線止め金具（ステーリング）

RZ25

家庭用



RZ25-HD

家庭用

RZ32

家庭用



RZ32-HD

家庭用

摘要	RoHS対応	RoHS対応 HD	RoHS対応	RoHS対応 HD
型名	RZ25	RZ25-HD	RZ32	RZ32-HD
標準価格	¥540（税込価格¥594）	¥540（税込価格¥594）	¥720（税込価格¥792）	¥720（税込価格¥792）
商品コード	2016726	2016727	2016728	2016729
JANコード	49 62736 16726 5	49 62736 16727 2	49 62736 16728 9	49 62736 16729 6
備考	φ25mmマスト用 高耐食溶融めっき鋼板 ZAM®※使用		φ32mmマスト用 高耐食溶融めっき鋼板 ZAM®※使用	
梱包数	20	20	20	20

※1）「ZAM」は日新製鋼株式会社の登録商標です。 ※2）「ZAM」は日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

インシュレーター／支線固定くぎ／ターンバックル

GB37R-HD

家庭用



HS-6-SP

家庭用



TB4R-SP

家庭用



摘要	RoHS対応 HD	RoHS対応 SP	
型名	GB37R-HD	HS-6-SP	TB4R-SP
標準価格	¥540（税込価格¥594）	¥1,300（税込価格¥1,430）	¥1,400（税込価格¥1,540）
商品コード	2180009	2016721	2016730
JANコード	49 62736 80009 4	49 62736 16721 0	49 62736 16730 2
備考	バンド式　3個入り	支線固定くぎ　4本入り	4本入り
梱包数	20	10	20

マスト垂直固定金具

UB-326-HD

家庭用



MK-2532-HD

家庭用



摘要	RoHS対応 HD	
型名	UB-326-HD	MK-2532-HD
標準価格	¥420（税込価格¥462）	¥460（税込価格¥506）
商品コード	2016766	2016767
JANコード	49 62736 16766 1	49 62736 16767 8
備考	φ25～32mm マスト用	
梱包数	20	20

カラーワイヤー(アンテナ支線用)・アンカー

CW-30
家庭用



AW200S14
家庭用




SW-140N(30M)ステン
SW-140N(200M)ステン
SW160N(30M)ステン
SW-160N(200M)ステン
家庭用

AWS-700SR
家庭用



WA6504-SP
家庭用





摘要	RoHS対応	RoHS対応 在					RoHS対応	RoHS対応 SP
型名	CW-30	AW200S14	SW-140N (30M)ステン	SW-140N (200M)ステン	SW160N (30M)ステン	SW-160N (200M)ステン	AWS-700SR	WA6504-SP
標準価格	¥1,760 (税込価格¥1,936)	¥10,200 (税込価格¥11,220)	¥2,440 (税込価格¥2,684)	¥10,300 (税込価格¥11,330)	¥2,900 (税込価格¥3,190)	¥13,500 (税込価格¥14,850)	¥740 (税込価格¥814)	¥2,360 (税込価格¥2,596)
商品コード	2018717	2018734	2018775	2018776	2018780	2018777	2018738	2018761
JANコード	49 62736 18717 1	49 62736 18734 8	49 62736 18775 1	49 62736 18776 8	49 62736 18780 5	49 62736 18777 5	49 62736 18738 6	49 62736 18761 4
備考	アンテナ支線ワイヤー φ1.6mm 30m巻 ビニール被フク(青)	ステンレスワイヤー φ1.4mm 200m巻	ステンレスワイヤー φ1.4mm 30m巻	ステンレスワイヤーφ 1.4mm 200m ボビン巻	ステンレスワイヤー φ1.6mm 30m巻	ステンレスワイヤー φ1.6mm 200mボビン巻	ステンレス製アンテナ支線止め(アンカー) φ2.0mm 長さ0.7m	ステンレス製アンテナ支線止め(アンカー) φ2.0mm 長さ0.67m 4本入り
梱包数	20	5	25	4	25	4	50	20

ケーブル止め(ケーブルクリップ)

CC-4-SP
家庭用



CC-5-SP
家庭用



CP-7-SP
家庭用



摘要	RoHS対応 SP		
型名	CC-4-SP	CC-5-SP	CP-7-SP
標準価格	¥1,000(税込価格¥1,100)	¥1,000(税込価格¥1,100)	¥640(税込価格¥704)
商品コード	2016717	2016718	2016720
JANコード	49 62736 16717 3	49 62736 16718 0	49 62736 16720 3
備考	4C同軸ケーブル用(20個入)	5C同軸ケーブル用(20個入)	4C・5C同軸ケーブル用(10個入)
梱包数	20	20	20

04 アンテナ取付パーツ

ケーブルクリップ


P-405S

共聴用



P-406S

共聴用




摘要		
型名	P-405S	P-406S
標準価格	¥580(税込価格¥638)	¥580(税込価格¥638)
商品コード	2018897	2018898
備考	40A用　同軸ケーブルマスト止め金具	50A用　同軸ケーブルマスト止め金具
材質	ステンレス	

タラップ金具

TPK12

家庭用






摘要	
型名	TPK12
標準価格	¥6,000(税込価格¥6,600)
商品コード	2016786
JANコード	49 62736 16786 9
取付マスト径　(mm)	ϕ25～32
取り付けタラップサイズ　(mm)	50×50
備考	溶融亜鉛メッキ
梱包数	10

※1組入りですが、マストに取り付ける場合、2組以上でご使用ください。(A1-HD)

Yステー金具


YST7

家庭用



YST12

家庭用



摘要		
型名	YST7	YST12
標準価格	¥1,500 (税込価格¥1,650)	¥2,400 (税込価格¥2,640)
商品コード	2010001	2010002
JANコード	49 62736 10001 9	49 62736 10002 6
備考	700mm型	1200mm型
梱包数	10	10

ステー金具(支線金具)

●支線止め穴の大きさが18mmとなっていますので、シンプルの挿入が可能です。 ●ステンレスボルトを使用していますので、耐食性に優れています。

ST-504(M)

共聴用



ST-604(M)


共聴用

摘要	受	
型名	ST-504(M)	ST-604(M)
標準価格	¥4,400(税込価格¥4,840)	¥6,650(税込価格¥7,315)
商品コード	2018806	2018808
備考	SS400(40A用)　4方支持	SS400(50A用)　4方支持
質量 (kg)	0.8	
表面処理	溶融亜鉛メッキ	

アンテナ固定金具


PC-12(小)

共聴用



PC-12(大)

共聴用




摘要		
型名	PC-12(小)	PC-12(大)
標準価格	¥3,600(税込価格¥3,960)	¥4,300(税込価格¥4,730)
商品コード	2016715	2016714
備考	アンテナ(家庭用アンテナ及びUHF共聴用アンテナ)をマストに取付ける金具	アンテナ(FM共聴)をマストに取付ける金具
表面処理	溶融亜鉛メッキ	

支柱取付金具

A-1


共聴用



A1-HD

共聴用


マストの先端に新たなマストを
取付ける時に使用する金具です。



マストに取付ける場合、
2組以上でご使用ください。

B-3

共聴用




摘要	A型	A型(HD)	B型
型名	A-1	A1-HD	B-3
標準価格	¥2,750(税込価格¥3,025)	オープン	オープン
商品コード	2058000	2180080	2058010
適合アンテナ径 (mm)	20~32		32~70
適合マスト径 (mm)	20~85		65~140
表面処理	溶融亜鉛メッキ		
梱包数	10		2

※A-1とB-3は2個セットでの販売となります。※A1-HDは1個入りですが、2個以上でご使用ください。

電源装置取付金具（壁面取付金具）

PSAカナグ（2ケ1組）

共聴用



摘要	
型名	PSAカナグ
標準価格	¥7,300（税込価格¥8,030）
商品コード	2026744
適合機種	PST303C、PST-576（P.221）
表面処理（材質）	溶融亜鉛メッキ

ブースター取付金具

SRBカナグ

共聴用




DAカナグ

共聴用



■ DAカナグ寸法（寸法単位：mm）



摘要		
型名	SRBカナグ	DAカナグ
標準価格	¥660（税込価格¥726）	¥3,200（税込価格¥3,520）
商品コード	2026748	2026743
適合機種	SRBシリーズ（P.101・106）	NC44U2（P.93）、NRA40（P.146）、SRT15E17（P.258）、SRT27C14（P.258）
表面処理（材質）	クロムめっき	アルミ

アンプ取付金具

18Aカナグ

共聴用



20Aカナグ

共聴用



21Aカナグ

共聴用




28Sカナグ


共聴用





■ 寸法図

（寸法単位：mm）









摘要				
型名	18Aカナグ	20Aカナグ	21Aカナグ	28Sカナグ
標準価格	¥9,700（税込価格¥10,670）	¥9,700（税込価格¥10,670）	¥9,700（税込価格¥10,670）	¥9,700（税込価格¥10,670）
商品コード	2026745	2026747	2026746	2026741
適合機種	NT3747EA（P.225）	NPSD5748（P.222）	GOM10（P.272）	NT37TBA（P.224）、NT37TDA（P.224）、NTEO5B715シリーズ（P.243）、GOM50（P.272）、NTOAシリーズ（P.250）
表面処理（材質）	溶融亜鉛メッキ			


CATV用タップオフ取付金具

HIカナグ

共聴用



（寸法単位：mm）



TK-HS

共聴用



摘要		
型名	HIカナグ	TK-HS
標準価格	¥1,600（税込価格¥1,760）	¥440（税込価格¥484）
商品コード	2026742	2028010
適合機種	CATVタップオフ、共聴混合器用、GTCシリーズ、GTDシリーズ、NPAシリーズ	CATVタップオフ用（TC・TDタイプ）
表面処理（材質）	アルミダイカスト	ステンレス

衛星アンテナ取付金具　対応表

■ 50A用(φ60.5mm)

マストベース(自立型)

型　名	備考1	備考2	ベース角寸法(mm)	掲載ページ
B750A10(M)		自立型	1000(H)×700(W)×700(D)	66
B750A10S	●			

注)備考1の●印のものは、ステンレス製です。

●自立型に対応するアンテナベース固定金具
B750A10(M)とB750A10Sには、ANKカナグ(M)
それぞれANKボルト(M)が4本必要です。(別売) 掲載ページ　P67

アンテナマスト+マスト側面取付金具の組合せ

型　名	備考1	備考3	マスト長	掲載ページ
P-2550G(M)		側面式マスト	約2.5m	65
P50A25S(M)	●			

＋

型　名	備考1	備考2	掲載ページ
BSP-601		マスト側面(中間用)取付金具	64
BSP-602		マスト側面(下部用)取付金具	
BSP-601S(M)	●	マスト側面(中間用)取付金具	
BSP-602S(M)	●	マスト側面(下部用)取付金具	

■ 80A用(φ89.1mm)

マストベース(自立型)

型　名	備考1	備考2	ベース角寸法(mm)	掲載ページ
B780A12K(M)		自立型	1200(H)×700(W)×700(D)	66
B780A12S	●			

注)備考1の●印のものは、ステンレス製です。

●自立型に対応するアンテナベース固定金具
B780A12K(M)とB780A12Sには、ANKカナグ(M)
それぞれANKボルト(M)が4本必要です。(別売) 掲載ページ　P67

アンテナマスト+マスト側面取付金具の組合せ

型　名	備考1	備考3	マスト長	掲載ページ
P-2880K		側面式マスト	約2.8m	65
P80A28S(M)	●			

＋

型　名	備考1	備考2	掲載ページ
BSP-901		マスト側面(中間用)取付金具	64
BSP-902		マスト側面(下部用)取付金具	
BSP-901S(M)	●	マスト側面(中間用)取付金具	
BSP-902S(M)	●	マスト側面(下部用)取付金具	

■ 100A用(φ114.3mm)

マストベース(自立型)

型　名	備考1	備考2	ベース角寸法(mm)	掲載ページ
B7100A11K(M)		自立型	1100(H)×700(W)×700(D)	66
B7100A14K(M)			1400(H)×700(W)×700(D)	

注)備考1の●印のものは、ステンレス製です。

●自立型に対応するアンテナベース固定金具
B7100A11K(M)とB7100A14K(M)には、ANKカナグ(M)
それぞれANKボルト(M)が4本必要です。(別売) 掲載ページ　P67

アンテナマスト+マスト側面取付金具の組合せ

型　名	備考1	備考2	マスト長	掲載ページ
P100A25K(M)		側面式マスト	約2.5m	65

＋

型　名	備考1	備考2	掲載ページ
BSP-1141		マスト側面(中間用)取付金具	64
BSP-1142		マスト側面(下部用)取付金具	
BSP-1141S(M)	●	マスト側面(中間用)取付金具	
BSP-1142S(M)	●	マスト側面(下部用)取付金具	

■ 125A用(φ139.8mm)

アンテナマスト+マスト側面取付金具の組合せ

型　名	備考1	備考2	マスト長	掲載ページ
ストレートマスト13925K		側面式マスト	約2.5m	–
ストレートマスト13930K			約3m	

※別途図面等はお問い合わせください。

＋

型　名	備考1	備考2	掲載ページ
I-1391		マスト側面(中間用)取付金具	–
I-1392		マスト側面(下部用)取付金具	

※別途図面等はお問い合わせください。

■ マスト寸法表

呼び径(A)	外径(φmm)
6	10.5
8	13.8
10	17.3
15	21.7
20	27.2
25	34.0

呼び径(A)	外径(φmm)
32	42.7
40	48.6
50	60.5
65	76.3
80	89.1
90	101.6


呼び径(A)	外径(φmm)
100	114.3
125	139.8
150	165.2
200	216.3
250	267.4
300	318.5

呼び径(A)	外径(φmm)
350	355.6
400	406.4
450	457.2
500	508.0


衛星アンテナ取付金具　設置例

■ 60 ～ 75cm型用（50A）

自立型




壁面設置型




【適合機種】
60SRL
75SRL2
60CSSK
75CSSK1
75CSDK1

■ 90cm型用（80A）

自立型




壁面設置型




【適合機種】
90SRL2
BL75SRL1
BL90SRL1
75SRL3H
90CSSK1
90CSDK1
75CSSK2H

■ 120cm型用（100A）

自立型



壁面設置型



【適合機種】
120SRL
120SRL1H
75SRL2-KK
90SRL2-KK
120CSSK
75CSSK1-KK
90CSSK1-KK

※B7100A14K(M)を使用時

注）運送費が別途発生する場合があります。
注）離島への発送ができない場合があります。

05 衛星アンテナ取付金具

マスト側面取付金具

■ 50A

BSP-601

BSP-602


BSP-601S(M)

BSP-602S(M)

共聴用

■ 詳細図

寸法単位(mm)



摘要			受	
型名	BSP-601	BSP-602	BSP-601S(M)	BSP-602S(M)
標準価格	¥18,400 (税込価格¥20,240)	¥18,400 (税込価格¥20,240)	¥98,900 (税込価格¥108,790)	¥105,800 (税込価格¥116,380)
商品コード	2018813	2018814	2018890	2018889
材質	SS400		SUS304	
適合マスト径 (mm)	(50A)60.5			
備考	マスト取付金具(上中用)	マスト取付金具(下部用)	マスト取付金具(上中用)	マスト取付金具(下部用)
質量 (kg)	2.2	2.3	2.2	
表面処理	溶融亜鉛メッキ		—	

■ 60A

BSP-901

BSP-902


BSP-901S(M)

BSP-902S(M)

共聴用

■ 詳細図

寸法単位(mm)



摘要			受	
型名	BSP-901	BSP-902	BSP-901S(M)	BSP-902S(M)
標準価格	¥21,300 (税込価格¥23,430)	¥21,300 (税込価格¥23,430)	¥116,200 (税込価格¥127,820)	¥120,800 (税込価格¥132,880)
商品コード	2018815	2018816	2018892	2018891
材質	SS400		SUS304	
適合マスト径 (mm)	(80A)89.1			
備考	マスト取付金具(上中用)	マスト取付金具(下部用)	マスト取付金具(上中用)	マスト取付金具(下部用)
質量 (kg)	2.6	2.7	2.5	2.6
表面処理	溶融亜鉛メッキ		—	

■ 100A

BSP-1141

BSP-1142


BSP-1141S(M)

BSP-1142S(M)

共聴用

■ 詳細図

寸法単位(mm)



※本取付金具には回転止め通しボルトが付属されております。不要な場合は、取外してご使用ください。

摘要			受	
型名	BSP-1141	BSP-1142	BSP-1141S(M)	BSP-1142S(M)
標準価格	¥29,500 (税込価格¥32,450)	¥29,500 (税込価格¥32,450)	¥225,400 (税込価格¥247,940)	¥225,400 (税込価格¥247,940)
商品コード	2018817	2018818	2018736	2018735
材質	SS400		SUS304	
適合マスト径 (mm)	(100A)114.3			
備考	マスト取付金具(上中用)	マスト取付金具(下部用)	マスト取付金具(上中用)	マスト取付金具(下部用)
質量 (kg)	7.3	7.5	7.2	
表面処理	溶融亜鉛メッキ		—	

注)購入品:WBS手配

アンテナマスト

注)運送費が別途発生する場合があります。
注)離島への発送ができない場合があります。

■ 50A

P-2550G(M)

共聴用

P50A25S(M)

共聴用

■ 80A

P-2880K

共聴用

P80A28S(M)

共聴用


■ 100A

P100A25K(M)

共聴用

■ 詳細図

寸法単位(mm)



摘要		受			受	
型名		P-2550G(M)	P50A25S(M)	P-2880K	P80A28S(M)	P100A25K(M)
標準価格		¥43,700 (税込価格¥48,070)	¥190,900 (税込価格¥209,990)	¥47,800 (税込価格¥52,580)	¥394,500 (税込価格¥433,950)	¥104,000 (税込価格¥114,400)
商品コード		2018863	2018865	2018774	2018864	2180023
寸法	(mm)	L=2500 t=3.9	L=2500 t=4.0	L=2800 t=3.2	L=2800 t=4.0	L=2500 t=4.5
材質		STPG	SUS304	STK400	SUS304	STK400
マスト径	(mm)	(50A)60.5		(80A)89.1		(100A)114.3
質量	(kg)	14.0	14.1	19	23.8	32
表面処理		溶融亜鉛メッキ	—	溶融亜鉛メッキ	—	溶融亜鉛メッキ

注)購入品:WBS手配(P100A25K(M))

05 衛星アンテナ取付金具

マストベース（自立型）

注）運送費が別途発生する場合があります。
注）離島への発送ができない場合があります。

■ 50A

B750A10（M） 共聴用

B750A10S 共聴用

■ 80A

B780A12K（M） 共聴用

B780A12S 共聴用


■ 100A

B7100A11K（M） 共聴用

B7100A14K（M） 共聴用

■ 詳細図

寸法単位（mm）




摘要		受					
型名		B750A10（M）	B750A10S	B780A12K（M）	B780A12S	B7100A11K（M）	B7100A14K（M）
標準価格		¥97,200（税込価格¥106,920）	¥496,800（税込価格¥546,480）	¥132,300（税込価格¥145,530）	¥565,800（税込価格¥622,380）	¥196,700（税込価格¥216,370）	¥228,900（税込価格¥251,790）
商品コード		2018878	2018880	2180020	2018881	2180021	2180022
ベース寸法	(mm)	1000（H）×700（W）×700（D）		1200（H）×700（W）×700（D）		1100（H）×700（W）×700（D）	1400（H）×700（W）×700（D）
マスト材質		STK400	SUS304	STK400	SUS304	STK400	
マスト径	(mm)	（50A）60.5		（80A）89.1		（100A）114.3	
質量	(kg)	44	43	48	49	56	59
表面処理		溶融亜鉛メッキ	—	溶融亜鉛メッキ	—	溶融亜鉛メッキ	

アンテナベース固定金具

注）運送費が別途発生する場合があります。
注）離島への発送ができない場合があります。


ANKカナグ（M）

共聴用




ANKカナグA（M）

共聴用



ANKボルト（M）

共聴用



（寸法単位：mm）

摘要		受		
型名		ANKカナグ（M）	ANKカナグA（M）	ANKボルト（M）
標準価格		¥12,300（税込価格¥13,530）	¥21,600（税込価格¥23,760）	¥3,300（税込価格¥3,630）
商品コード		2018762	2180019	2018763
寸法	(mm)	穴間隔500	穴間隔300	W5/8-φ16-L300
材質		SS400		
質量	(kg)	2.9	2.0	0.64
表面処理		—		溶融亜鉛メッキ

UHF・FM・AMアンテナ取付金具　対応表

■ 40A用(φ48.6mm)

アンテナマスト+マストベース(自立型)の組合せ

型　名	備考1	備考2	備考3	マスト長	掲載ページ
5025G(M)		■	側面式(上部用)マスト、アンテナベース用マスト	約3.1m(ツバ上:約2.5m)	73
5025GS(M)	●	□	側面式(上部用)マスト、アンテナベース用マスト	約3.1m(ツバ上:約2.5m)	
5030G(M)		■	側面式(上部用)マスト、アンテナベース用マスト	約3.6m(ツバ上:約3m)	
5030GS(M)	●	□	側面式(上部用)マスト、アンテナベース用マスト	約3.6m(ツバ上:約3m)	
P40A50K(M)		■	側面式マスト、アンテナベース用マスト	約5.6m(ツバ上:約5m)	
P40A55K(M)			側面式マスト、アンテナベース用マスト	約5.5m	71
P40A36G			側面式マスト、アンテナベース用マスト	約3.6m	
P40A40G			側面式マスト、アンテナベース用マスト	約4m	
P40A40			側面式マスト、アンテナベース用マスト	約4m	
P40A40S	●		側面式マスト、アンテナベース用マスト	約4m	
P40A36S	●		側面式マスト、アンテナベース用マスト	約3.6m	
5036K(M)			側面式マスト、アンテナベース用マスト	約3.6m	

注)備考1の●印のものは、ステンレス製です。
注)備考2の■印のものを▲に継ぎ足すことで、マスト長を長くすることができます。
注)備考2の□印のものを△に継ぎ足すことで、マスト長を長くすることができます。
(ステンレス製)

＋

型　名	備考1	備考2	備考3	ベース角寸法(mm)	掲載ページ
B750A07(M)			アンテナベース	700×700	72
B750A07S	●		アンテナベース		
B650A07(M)			アンテナベース	600×600	
B450A07(N)			アンテナベース	400×400	
B450A07S	●		アンテナベース		

●アンテナベース・自立型に対応するアンテナベース固定金具は
B750A07(M)とB750A07Sには、ANKカナグ(M)
B450A07(M)とB450A07SとB440A12K(M)には、ANKカナグA(M)
それぞれANKボルト(M)が4本必要です。(別売) 掲載ページ　P67

マストベース(自立型)

型　名	備考1	備考2	備考3	ベース角寸法(mm)	掲載ページ
B440A12K(M)			自立型	1200(H)×400(W)×400(D)	72

アンテナマスト+マスト側面取付金具の組合せ

型　名	備考1	備考2	備考3	マスト長	掲載ページ
P40A55K(M)			側面式マスト、アンテナベース用マスト	約5.5m	71
P40A36G			側面式マスト、アンテナベース用マスト	約3.6m	
P40A40G			側面式マスト、アンテナベース用マスト	約4m	
P40A40			側面式マスト、アンテナベース用マスト	約4m	
P40A40S	●		側面式マスト、アンテナベース用マスト	約4m	
P40A36S	●		側面式マスト、アンテナベース用マスト	約3.6m	
5036K(M)			側面式マスト、アンテナベース用マスト	約3.6m	

＋

型　名	備考1	備考2	備考3	掲載ページ
SP-501			マスト側面(中間用)取付金具	70
SP-502			マスト側面(下部用)取付金具	
P-101(M)			マスト側面(中間用)取付金具	
P-102(M)			マスト側面(下部用)取付金具	
SP-501S	●		マスト側面(中間用)取付金具	
SP-502S	●		マスト側面(下部用)取付金具	

■ 50A用(φ60.5mm)

アンテナマスト+アンテナベースの組合せ

型　名	備考1	備考2	備考3	マスト長	掲載ページ
PT50A25G(M)			アンテナベース用マスト	約3.1m(ツバ上:約2.5m)	73
PT50A30G(M)			アンテナベース用マスト	約3.6m(ツバ上:約3m)	
PT50A30S(M)	●		アンテナベース用マスト	約3.6m(ツバ上:約3m)	
P50A40			側面式マスト、アンテナベース用マスト	約4m	71
6025G(M)		▲	側面式(下部用)マスト、アンテナベース用マスト	約2.5m	73
6025GS(M)	●	△	側面式(下部用)マスト、アンテナベース用マスト	約2.5m	

＋

型　名	備考1	備考2	備考3	ベース角寸法(mm)	掲載ページ
B765A07(M)			アンテナベース	700×700	72
B765A07S(M)	●		アンテナベース		

●アンテナベース・自立型に対応するアンテナベース固定金具は
B765A07(M)とB765A07Sには、ANKカナグ(M)
B450A12K(M)には、ANKカナグA(M)
それぞれANKボルト(M)が4本必要です。(別売) 掲載ページ　P67

アンテナマスト+マスト側面取付金具の組合せ

型　名	備考1	備考2	備考3	マスト長	掲載ページ
P50A40			側面式マスト、アンテナベース用マスト	約4m	71
6025G(M)		▲	側面式(下部用)マスト、アンテナベース用マスト	約2.5m	73
6025GS(M)	●	△	側面式(下部用)マスト、アンテナベース用マスト	約2.5m	

＋

型　名	備考1	備考2	備考3	掲載ページ
SP-601			マスト側面(中間用)取付金具	70
SP-602			マスト側面(下部用)取付金具	
P-201(M)			マスト側面(中間用)取付金具	
P-202(M)			マスト側面(下部用)取付金具	
SP-601S	●		マスト側面(中間用)取付金具	
SP-602S	●		マスト側面(下部用)取付金具	

マストベース(自立型)

型　名	備考1	備考2	備考3	ベース角寸法(mm)	掲載ページ
B450A12K(M)			自立型	1200(H)×400(W)×400(D)	72


■ マスト寸法表

呼び径(A)	外径(φmm)	呼び径(A)	外径(φmm)	呼び径(A)	外径(φmm)	呼び径(A)	外径(φmm)
6	10.5	32	42.7	100	114.3	350	355.6
8	13.8	40	48.6	125	139.8	400	406.4
10	17.3	50	60.5	150	165.2	450	457.2
15	21.7	65	76.3	200	216.3	500	508.0
20	27.2	80	89.1	250	267.4		
25	34.0	90	101.6	300	318.5		


UHF・FMアンテナ取付金具　設置例

■ 取付参考図

〔壁面設置型〕



〔自立型〕



06 UHF・FM・AMアンテナ取付金具

マスト側面取付金具

注）運送費が別途発生する場合があります。

SP-501
共聴用

SP-501S
共聴用

SP-601
共聴用

SP-601S
共聴用

SP-502
共聴用

SP-502S
共聴用

SP-602
共聴用

SP-602S
共聴用




中間用
SP-501



中間用
SP-601

（寸法単位：mm）



SP-501　SP-501S　SP-601　SP-601S

摘要					受			
型名	SP-501	SP-502	SP-601	SP-602	SP-501S	SP-502S	SP-601S	SP-602S
標準価格	¥5,900 (税込価格¥6,490)	¥5,900 (税込価格¥6,490)	¥9,600 (税込価格¥10,560)	¥9,600 (税込価格¥10,560)	¥42,400 (税込価格¥46,640)	¥42,400 (税込価格¥46,640)	¥54,900 (税込価格¥60,390)	¥54,900 (税込価格¥60,390)
商品コード	2018809	2018810	2018811	2018812	2018896	2018895	2018894	2018893
材質	SS400相当				SUS304			
適合マスト径 (mm)	(40A)48.6		(50A)60.5		(40A)48.6		(50A)60.5	
備考	中間用	下部用	中間用	下部用	中間用	下部用	中間用	下部用
質量 (kg)	1.1		2.4		1.2		2.8	
表面処理	溶融亜鉛メッキ				—			


P-101(M)
共聴用

P-102(M)
共聴用


P-201(M)
共聴用

P-202(M)
共聴用


（寸法単位：mm）




P-101(M)



P-102(M)



P-201(M)



P-202(M)

摘要	受			
型名	P-101(M)	P-102(M)	P-201(M)	P-202(M)
標準価格	¥10,900 (税込価格¥11,990)	¥10,900 (税込価格¥11,990)	¥12,000 (税込価格¥13,200)	¥12,000 (税込価格¥13,200)
商品コード	2181461	2181462	2181463	2181464
パイプ材質	STK			
適合マスト径 (mm)	(40A)48.6		(50A)60.5	
備考	マスト取付金具(上中用)	マスト取付金具(下部用)	マスト取付金具(上中用)	マスト取付金具(下部用)
質量 (kg)	1.0		1.2	1.3
表面処理	溶融亜鉛メッキ			

※仕様書の品名欄の(　)は、本器に貼ってあるシールの表示。

側面用アンテナマスト


注）運送費が別途発生する場合があります。
注）離島への発送ができない場合があります。

5036K(M)
P40A36G
P40A40
P40A40G
P40A55K(M)
P40A36S
P40A40S
P50A40

共聴用

■ 詳細図

寸法単位(mm)



摘要		受			
型名		5036K(M)	P40A36G	P40A40	P40A40G
標準価格		¥28,800 (税込価格¥31,680)	¥41,400 (税込価格¥45,540)	¥42,400 (税込価格¥46,640)	¥46,000 (税込価格¥50,600)
商品コード		2018886	2018870	2018867	2018871
材質		STK400	STPG370	STK400	STPG370
寸法	(mm)	(40A) L=3.6m t=2.3mm	(40A) L=3.6m t=3.7mm	(40A) L=4.0m t=2.3mm	(40A) L=4.0m t=3.7mm
質量	(kg)	9.9	15.2	11.0	16.9
表面処理		溶融亜鉛メッキ			
商品詳細ページ					

摘要		受			
型名		P40A55K(M)	P40A36S	P40A40S	P50A40
標準価格		¥58,000 (税込価格¥63,800)	¥211,600 (税込価格¥232,760)	¥255,300 (税込価格¥280,830)	¥59,800 (税込価格¥65,780)
商品コード		2018885	2018869	2018868	2018866
材質		STK400	SUS304		STK400
寸法	(mm)	(40A) L=5.5m t=2.3mm	(40A) L=3.6m t=3.0mm	(40A) L=4.0m t=3.0mm	(50A) L=4.0m t=3.2mm
質量	(kg)	15.1	13.2	13.6	18.7
表面処理		溶融亜鉛メッキ	—		溶融亜鉛メッキ
商品詳細ページ					

06 UHF・FM・AMアンテナ取付金具

マストベース（自立型）

注）運送費が別途発生する場合があります。
注）離島への発送ができない場合があります。

B450A07（N）

共聴用

B650A07（M）

共聴用

B750A07（M）

共聴用

B765A07（M）

共聴用

B450A07S

共聴用


B750A07S

共聴用


B765A07S（M）

共聴用


（寸法単位：mm）




B450A07（N）（400角）



B650A07（M）（600角）



B750A07（M）（700角）



B765A07（M）（700角）

摘要		受			
型名		B450A07（N）	B650A07（M）	B750A07（M）	B765A07（M）
標準価格		¥75,400（税込価格¥82,940）	¥92,600（税込価格¥101,860）	¥103,000（税込価格¥113,300）	¥124,200（税込価格¥136,620）
商品コード		2181220	2018875	2018876	2018764
ベース寸法	(mm)	700（H）×400（W）×400（D）	700（H）×600（W）×600（D）	700（H）×700（W）×700（D）	
マスト材質		STK400	STPG370		
適合マスト径	(mm)	(40A)48.6			(50A)60.5
質量	(kg)	15.5	34	42	45
表面処理			溶融亜鉛メッキ		

摘要		受		
型名		B450A07S	B750A07S	B765A07S（M）
標準価格		¥417,500（税込価格¥459,250）	¥477,900（税込価格¥525,690）	¥539,400（税込価格¥593,340）
商品コード		2018882	2018883	2181387
ベース寸法	(mm)	700（H）×400（W）×400（D）	700（H）×700（W）×700（D）	
マスト材質		SUS304		
適合マスト径	(mm)	(40A)48.6		(50A)60.5
質量	(kg)	26	42	40.9
表面処理		—	—	—


B440A12K（M）


共聴用

B450A12K（M）

共聴用

（寸法単位：mm）





摘要		受	
型名		B440A12K（M）	B450A12K（M）
標準価格		¥116,200（税込価格¥127,820）	¥127,700（税込価格¥140,470）
商品コード		2180015	2180016
ベース寸法	(mm)	1200（H）×400（W）×400（D）	
マスト材質		STK400	
マスト径	(mm)	(40A)48.6	(50A)60.5
質量	(kg)	19	21
表面処理		溶融亜鉛メッキ	


アンテナマスト（上部マスト）

注）運送費が別途発生する場合があります。 注）離島への発送ができない場合があります。

5025G（M） 共聴用
5030G（M） 共聴用
P40A50K（M） 共聴用
5025GS（M） 共聴用
5030GS（M） 共聴用
6025G（M） 共聴用
6025GS（M） 共聴用
PT50A25G（M） 共聴用
PT50A30G（M） 共聴用
PT50A30S（M） 共聴用

詳細図

（寸法単位：mm）



摘要	受				
型名	5025G（M）	5030G（M）	P40A50K（M）	5025GS（M）	5030GS（M）
標準価格	¥40,500（税込価格¥44,550）	¥43,300（税込価格¥47,630）	¥60,400（税込価格¥66,440）	¥205,900（税込価格¥226,490）	¥215,100（税込価格¥236,610）
商品コード	2018884	2018888	2018899	2018860	2018861
材質	STPG370		STK400	SUS304	
寸法 (mm)	(40A) L=3.135m t=3.7mm ツバ上2.5m	(40A) L=3.635m t=3.7mm ツバ上3m	(40A) L=5.635m t=2.3mm ツバ上5.0m	(40A) L=3.135m t=3.0mm ツバ上2.5m	(40A) L=3.635m t=3.0mm ツバ上3.0m
備考	側面式（上部用）マスト				
質量 (kg)	14.1	16.2	16.0	13.1	15.2
表面処理	溶融亜鉛メッキ			—	
商品詳細ページ					

摘要	受				
型名	6025G（M）	6025GS（M）	PT50A25G（M）	PT50A30G（M）	PT50A30S（M）
標準価格	¥47,200（税込価格¥51,920）	¥165,100（税込価格¥181,610）	¥77,100（税込価格¥84,810）	¥78,200（税込価格¥86,020）	¥315,100（税込価格¥346,610）
商品コード	2018887	2018862	2180017	2180081	2180082
材質	STPG370	SUS304	STPG370		SUS304
寸法 (mm)	(50A) L=2.5m t=3.9mm 押しボトル付	(50A) L=2.5m t=4.0mm 押しボルト付	(50A) L=3.135m t=3.9mm ツバ上2.5m	(50A) L=3.635m t=3.9mm ツバ上3.0m	(50A) L=3.635m t=4.0mm ツバ上3.0m
備考	側面式（下部用）マスト		側面式（上部用）マスト		
質量 (kg)	14.3	14.4	18.0	21.0	21.8
表面処理	溶融亜鉛メッキ	—	溶融亜鉛メッキ		—
商品詳細ページ					

混合器

01 CS・BS／UV 混合器

▸P76



02 U／U 混合器

▸P77



03 CS・BS／FM・UHF（CATV）混合器

▸P79



04 UHF／VHF・FM 混合器

▸P81



05 特殊混合器


▸P82



屋外用混合器接続例


●異なる電波を1つの電波にまとめます。UHFとBS・110°CSの電波のようにそれぞれのアンテナで受信し、1本のケーブルにまとめる時に使います。

※一部のブースターには、混合回路が内蔵されている商品があります。その場合、混合器は必要ないことがあります。



※BS・110°CSアンテナやブースターを動作させるために電気（DC15V）を送る必要がありますので、途中にある分配器やテレビコンセントなどは電通する端子をお使いください。※ブースター（屋外用）の一部機種には、CS・BS/UV混合機能を備えているものもあります。（NSB42DSUE（▶P89）など）

屋内用混合器接続例



01 CS・BS／UV混合器

CS・BS/UV混合器（屋外用）

FM V-Low　UHF　CS・BS 3224 MHz


●HF・VHF・UHF帯域（10～770MHz）とBS・CS-IF帯域（1032～3224MHz）を混合するときに使用します。
●出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。（最大DC15V・0.8A/AC30V・1A）
●出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
●内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造になっています。
●防滴構造。　●適合マスト径:φ22～38mm。

MEUV

家庭用







摘要	SH 高シールド 環境にやさしい RoHS対応 BP
型名	MEUV
標準価格	¥5,300（税込価格¥5,830）
商品コード	2181906
JANコード	49 62736 81906 5

周波数帯域 (MHz)	10～76	76～222	222～770	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
通過帯域損失 (dB以下)	1.0		1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
阻止帯域減衰量 (dB以下)	30			25		20	18
VSWR (以下)	1.8			2.0		2.5	
入出力インピーダンス (Ω)	75（F型）						
使用温度範囲 (℃)	−10～+40						
寸法 (mm)	72.6（H）×80（W）×47（D）						
質量 (kg)	0.17						
付属品	防水キャップ3個、5C用F型接栓3セット、取付ねじ2本、マスト受け金具1セット（本体取付済）						
梱包数	20						

CS・BS/UV混合器（屋内用）

FM V-Low　UHF　CS・BS 3224 MHz


●HF・VHF・UHF帯域（10～770MHz）とBS・CS-IF帯域（1032～3224MHz）を混合するときに使用します。
●出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。（最大DC15V・0.8A/AC30V・1A）
●内部は亜鉛ダイカストケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造になっています。
●電通ランプで電源を出力端子から供給している際は赤色で点灯し、電通のチェックができます。

MXEUV

家庭用







摘要	SH 高シールド 環境にやさしい RoHS対応 BP
型名	MXEUV
標準価格	¥3,800（税込価格¥4,180）
商品コード	2181901
JANコード	49 62736 81901 0

周波数帯域 (MHz)	10～76	76～770	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
通過帯域損失 (dB以下)	1.5		2.0	2.5	3.0	3.5
阻止帯域減衰量 (dB以上)	10	15	20		18	
VSWR (以下)	1.8		2.0	2.5		
入出力インピーダンス (Ω)	75（F型）					
使用温度範囲 (℃)	−10～+40					
寸法 (mm)	47.7（H）×48（W）×20（D）					
質量 (kg)	0.05					
梱包数	20					

UU混合器(両端子電通切換式)


UHF ⊕ UHF

●異なるアンテナで受信したUHFの電波を1本のケーブルにまとめます。各入力端子の切換式ATTでそれぞれの入力端子でレベル調整が可能です。
●防滴構造。 ●適合マスト径:φ22～38mm。

M-UUF2-SP

家庭用





摘要	環境にやさしい RoHS対応 (SP)
型名	M-UUF2-SP
標準価格	¥5,600(税込価格¥6,160)
商品コード	2020109
JANコード	49 62736 20109 9
周波数帯域 (MHz)	UHF / UHF
	470～770
通過帯域損失 (dB以下)	4.5
切換式ATT減衰量 (dB)	−10
備考	各入力端子ー出力端子間電通(切換式) (最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)
付属品	5C用F型接栓3セット、防水キャップ3個、取付ねじ2本、 マスト取付金具1セット(本体取付済)
梱包数	20

UU混合器


UHF [FM V-Low] ⊕ UHF [FM V-Low]

●異なるアンテナで受信したFM・VHF・UHFの電波を1本のケーブルにまとめます。
●防滴構造。 ●適合マスト径:φ22～38mm。

M-UUF-SP

家庭用





摘要	環境にやさしい RoHS対応 (SP)		
型名	M-UUF-SP		
標準価格	¥4,600(税込価格¥5,060)		
商品コード	2020114		
JANコード	49 62736 20114 3		
周波数帯域 (MHz)	HF	FM・VHF	VHF・UHF
	10～76	76～222	222～770
挿入損失 (dB以下)	4.0		4.8
備考	入力1端子ー出力端子間電通 (最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)		
付属品	5C用F型接栓3セット、防水キャップ3個、取付ねじ2本、 マスト取付金具1セット(本体取付済)		
梱包数	20		

UHF地域向混合器


UHF ⊕ UHF

●特定地域のUHF帯とUHF帯を混合する時などに使用します。
●外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
●各入力端子と出力端子間電流通過(切換式)
(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)
●全端子F型接栓構造。 ●防滴構造。
●適合マスト径:φ22～38mm。

MJF(13-28/30-52)

家庭用





摘要	
型名	MJF(13-28/30-52)
標準価格	¥10,300(税込価格¥11,330)
商品コード	2020177
JANコード	49 62736 20177 8
混合チャンネル (ch)	13～28 / 30～52
通過帯域損失 (dB以下)	1.2
切替式ATT減衰量 (dB)	−10
阻止帯域減衰量 (dB以上)	20
入出力インピーダンス (Ω)	75
電圧定在波比 (以下)	3
付属品	5C用F型接栓 3セット、防水キャップ3個、取付ねじ 2本、 マスト取付金具 1セット(本体取付済)
梱包数	20

※この商品は在庫品ではありません。100個単位の注文品です。
※標準特性(隣々接chは4.5dB以下)

U・U混合器（屋外用）

UHF ⊕ UHF

●特定地域のUHFとUHFを混合します。
●全端子電流通過。（最大DC15V・0.5A/AC30V・1A）
●適合マスト径:φ20～63mm

MXC（トウキョウ／カントウ）

共聴用



摘要	受	
型名	MXC（トウキョウ/カントウ）	
標準価格	オープン	
商品コード	2026110	
受信チャンネル (ch)	13～16・20～28	18・30～62
通過帯域損失 (dB以下)	6	
切換式ATT減衰量 (dB)	−10	
阻止帯域減衰量 (dB以上)	20	
VSWR (以下)	3.0	
付属品	取付金具（HIカナグ等）1セット、取付ねじ2本、防水キャップ3個	
梱包数	10	

地域向U/U混合器

UHF UHF ⊕ UHF

●特定地域のUHFとUHFを混合します。
●本器はアルミケースを使用し、防滴構造となっておりますので耐候性に優れ、屋外でも安心してご使用いただけます。
●本器はポール取付、壁面取付どちらでも可能です。
●適合マスト径:φ22～50mm。

MXA（13-24／21-62）

共聴用



摘要		
型名	MXA（13-24／21-62）	
標準価格	オープン	
商品コード	2026204	
周波数帯域 (ch)	13～24	21～62
通過帯域損失 (dB以下)	9	
切換式ATT減衰量 (dB)	−10	
阻止帯域減衰量 (dB以上)	20	
入出力インピーダンス (Ω)	75	
電圧定在波比 (以下)	3	
使用温度範囲 (℃)	−20～+40	
備考	各入力端子と出力端子間電流通過 最大DC15V・0.5A/AC30V・1A	
付属品	取付金具（HIカナグ等）1セット、取付ねじ2本、防水キャップ3個	
梱包数	10	

CS・BS/FM・UHF（CATV）混合器（屋外用）

FM V-Low / UHF / CATV 10～770 MHz / CS・BS 3224 MHz

●HF・VHF・UHF帯域（10～770MHz）とBS・CS-IF帯域（950～3224MHz）を混合するときに使用します。
●出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。（最大DC15V・0.8A/AC30V・1A）
●出力端子とU・V入力端子間はスイッチ切換えで電流通過可能です。
●ケースは、耐蝕に優れたアルミ製です。

MXC-SWE

共聴用



摘要	SH JEITA 高シールド 環境にやさしい RoHS対応					
型名	MXC-SWE					
標準価格	¥12,900（税込価格¥14,190）					
商品コード	2181856					
周波数帯域 (MHz)	10～770	950～1000	1000～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
通過帯域損失 (dB以下)	1.3	2.5	1.5	2.5	3.0	3.5
阻止帯域減衰量 (dB以上)	25	20	25			
VSWR (以下)	1.6	2.5				
入出力インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (℃)	−20～+50					
寸法 (mm)	78（H）×135（W）×91.2（D）					
質量 (kg)	0.5					
付属品	取付金具（HIカナグ等）1セット、防水キャップ3個					
梱包数	10					

CS・BS/FM・UHF（CATV）混合器（屋内用）

FM V-Low / UHF / CATV 10～770 MHz / CS・BS 3224 MHz

●HF・VHF・UHF帯域（10～770MHz）とBS・CS-IF帯域（950～3224MHz）を混合するときに使用します。
●出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。（最大DC15V・0.8A/AC30V・1A）
●亜鉛ダイカストケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造になっています。

MX-SWE

共聴用



摘要	SH JEITA 高シールド 環境にやさしい RoHS対応			
型名	MX-SWE			
標準価格	¥5,900（税込価格¥6,490）			
商品コード	2181858			
周波数帯域 (MHz)	10～770	950～1000	1000～2150	2150～3224
通過帯域損失 (dB以下)	1.3	2.0	2.5	3.0
阻止帯域減衰量 (dB以上)	20	18	20	
VSWR (以下)	1.6	2.5		
入出力インピーダンス (Ω)	75			
使用温度範囲 (℃)	−10～+40			
寸法 (mm)	57（H）×76（W）×20.5（D）			
質量 (kg)	0.1			
付属品	取付ねじ2本（本体取付済）、機能アースねじ2本（本体取付済）			
梱包数	20			

03 CS・BS／FM・UHF（CATV）混合器

CS・BS/FM・UHF（CATV）混合器（屋外用）

FM V-Low / UHF / CATV 10～770 MHz / CS・BS 3224 MHz

●HF・VHF・UHF帯域（10～770MHz）とBS・CS-IF帯域（1000～3224MHz）を混合するときに使用します。
●HF・VU・BS・CS端子とBS・CS端子間で電流通過可能です。（最大DC15V・0.8A/AC30V・1A）
●ケースは、耐食に優れたアルミ製です。

BL-SHMC

共聴用



摘要			
型名	BL-SHMC（BL型名:SH-MC）		
標準価格	¥18,000（税込価格¥19,800）		
商品コード	2182080		
周波数帯域 (MHz)	10～770	1000～2681	2681～3224
通過帯域損失 (dB以下)	1.3	3.0	3.5
阻止帯域減衰量 (dB以上)	20	18	
VSWR (以下)	1.6	2.5	
漏洩電界強度 (dBμV/m以下)	34 ※	40.2 ※	
入出力インピーダンス (Ω)	75		
使用温度範囲 (℃)	−20～+40		
寸法 (mm)	78（H）×135（W）×91.2（D）		
質量 (kg)	0.5		
付属品	取付金具（HIカナグ等）1セット・防水キャップ3個		
梱包数	10		

※3mの距離において

CS・BS/FM・UHF（CATV）混合器（屋内用）

FM V-Low / UHF / CATV 10～770 MHz / CS・BS 3224 MHz

●HF・VHF・UHF帯域（10～770MHz）とBS・CS-IF帯域（1000～3224MHz）を混合するときに使用します。
●HF・VU・BS・CS端子とBS・CS端子間で電流通過可能です。（最大DC15V・0.8A/AC30V・1A）

BL-SHM

共聴用



摘要			
型名	BL-SHM（BL型名:SH-M）		
標準価格	¥12,000（税込価格¥13,200）		
商品コード	2182079		
周波数帯域 (MHz)	10～770	1000～2681	2681～3224
通過帯域損失 (dB以下)	1.3	3.0	3.5
阻止帯域減衰量 (dB以上)	20	18	
VSWR (以下)	1.6	2.5	
漏洩電界強度 (dBμV/m以下)	34 ※	40.2 ※	
入出力インピーダンス (Ω)	75		
使用温度範囲 (℃)	−10～+40		
寸法 (mm)	57（H）×76（W）×20.5（D）		
質量 (kg)	0.1		
付属品	取付ねじ2本（本体取付済）、機能アースねじ1本（本体取付済）		
梱包数	20		

※3mの距離において

UHF/VHF・FM混合器(屋外用)

FM V-Low UHF

●UHFとVHF・FMの屋外用混合器です。

BL-WMCE

共聴用



摘要	
型名	BL-WMCE(BL型名:MC-UV-7E)
標準価格	¥17,000(税込価格¥18,700)
商品コード	2182203
周波数帯域 (MHz)	FM・VHF: 76～222 / UHF: 470～770
通過帯域損失 (dB以下)	FM・VHF: 1.0 / UHF: 1.5
阻止帯域減衰量 (dB以上)	25
電圧定在波比 (以下)	FM・VHF: 1.5 / UHF: 1.8
漏洩電界強度 ※(dBμV/m以下)	34 ※
インピーダンス (Ω)	75
使用温度範囲 (℃)	−20～+40
質量 (kg)	0.515
付属品	取付金具(HIカナグ等)1セット、取付ねじ2本、防水キャップ3個
梱包数	20

※3mの距離において

UHF/VHF・FM混合器(屋内用)

FM V-Low UHF

●UHFとVHF・FMの屋内用混合器です。

BL-WME

共聴用



摘要	
型名	BL-WME(BL型名:M-UV-7E)
標準価格	¥12,200(税込価格¥13,420)
商品コード	2182202
周波数帯域 (MHz)	FM・VHF: 76～222 / UHF: 470～770
通過帯域損失 (dB以下)	FM・VHF: 1.0 / UHF: 1.5
阻止帯域減衰量 (dB以上)	25
電圧定在波比 (以下)	FM・VHF: 1.5 / UHF: 1.8
漏洩電界強度 ※(dBμV/m以下)	34 ※
入力・出力インピーダンス (Ω)	75
使用温度範囲 (℃)	−10～+40
質量 (kg)	0.16
付属品	取付ねじ2本(本体取付済)
梱包数	20

※3mの距離において

UHF/VHF・FM混合器（屋外用）

FM V-Low　UHF

●ケース及び取付金具は、耐蝕性に優れたアルミ製です。
●適合マスト径:φ22～50mm両入力端子―出力端子間電流通過可能。（最大DC15V-0.5A/AC30V-1A）

MXC-WP

共聴用



摘要		受	
型名		MXC-WP	
標準価格		¥9,800（税込価格¥10,780）	
商品コード		2026114	
周波数帯域	(MHz)	76～222	470～770
通過帯域損失	(dB以下)	1.0	1.5
阻止帯域減衰量	(dB以上)	25	
寸法	(mm)	81（H）×93（W）×103（D）	
質量	(kg)	0.36	
付属品		取付金具（TK-HS等）1セット、取付ねじ2本、防水キャップ3個	
梱包数		20	

特殊混合器（屋内用）

FM V-Low　UHF　CATV 10～770 MHz　CS・BS 2602 MHz

MX-455S

●ケースは、亜鉛ダイカスト製です。
●出力―U・BS・CS-IF入力端子間電流通過。（最大DC15V・0.5A/AC30V・1A）（MX-455S）
●電流通過はできません。（MX（73/76））

MX-455S

共聴用

MX（73/76）

共聴用



MX-455S

商品名		特殊混合器		HPNA/CATV混合分波器	
摘要		受			
型名		MX-455S		MX（73/76）	
標準価格		¥6,300（税込価格¥6,930）		オープン	
商品コード		2026282		2182113	
周波数帯域	(MHz)	10～450	470～2602	10～73	76～770
通過帯域損失	(dB以下)	2.5	3.0	3.0	3.0
阻止帯域減衰量	(dB以上)	20	20	25	25
VSWR	(以下)	2.5	3.0	2.5	2.5
寸法	(mm)	57（H）×76（W）×20.5（D）			
質量	(kg)	0.1			
備考		CS・BS・UHF/CATV混合器		HPNA/CATV混合分波器	
付属品		取付ねじ2本（本体取付済）			
梱包数		20			

ブースター

01 ラインブースター

▸P88

02 CS・BS／UHF ブースター

▸P89

03 UHF ブースター

▸P90

04 卓上型ブースター

▸P94

05 CATV ローノイズブースター

▸P96

06 CS・BS ブースター

▸P97

07 CS・BS／CATV ブースター

▸P99

08 CS・BS／UHF／V-Low・FM ブースター

▸P102

09 CATV ブースター

▸P104

10 UHF／FM ブースター


▸P107

11 前置増幅器

▸P108

屋外用ブースター接続例

●送信局から離れていてテレビの電波が弱い地域や、複数のテレビで番組を視聴するために電波を分ける時など、
電波を強くするために使います。



※ブースター増幅部を動作させるために、ブースター電源部から(電源部がない機種はチューナー等から)電気(DC15V)を送る必要がありますので、
途中にある分配器やテレビコンセントなどは電通する端子をお使いください。

卓上型ブースター接続例

●テレビの電波が弱い地域や、複数のテレビでを見るために電波を分ける時など、電波を強くするために使います。

33dB 型卓上ブースター


NAVB33SUE-BP（CS・BS/UHF 増幅）▶P94
NAVB33UE-BP（UHF 増幅）▶P94

2出力型なのでテレビやレコーダーなどに分配して接続可能!

22dB 型小型卓上ブースター


NAVBC22SUE-BP（CS・BS/UHF 増幅）▶P95
NAVBC22CSE-BP（CS・BS 増幅）▶P95
NAVBC22UE-BP（UHF 増幅）▶P95

■33dB型卓上ブースター接続例



※出力端子に空きがある場合は必ず付属のダミー抵抗を取付けてください。

■22dB型卓上ブースター接続例



ポイント

アンテナレベルのふしぎ

デジタルチューナーやデジタルテレビの画面に出てくる
アンテナレベル表示は、電波の品質を示しています。
あくまでもアンテナの方向を調節する時の目安として利用するためのもので、
ブースターを利用しても数値は上がるとは限りません。



画面イメージ

チューナーのアンテナレベルを上げるには、アンテナ方向の再調整かアンテナの交換が必要!

※ブースターを設置しても、適正入力レベルを超える受信環境で使用すると過入力になり、テレビ画面にブロック状のノイズが現れたり、黒くなって受信できなくなることがあります（ブラックアウト）。このような場合には、ブースターを設置しても効果はありません。※電源部と増幅部が一体型のブースターを卓上型ブースターと呼んでいますが、電源分離型・着脱型ブースター（P89、90、92）の電源部と形状が似ている場合があります。室内のブースター取替の際は、いずれのタイプを使用しているかご確認ください。一般に建物全体をカバーする場合は、電源分離型・着脱型ブースターを使い、同じ室内のテレビが増えた場合は、卓上型ブースターを使用します。また、卓上型ブースターは電源分離型・着脱型ブースターの電源部として使用できません。

家庭用ブースター

No.	種別	型名	商品コード	伝送周波数帯域	利得	掲載ページ
01	ラインブースター	CSBE25	2181854	CS・BS 3224MHz増幅	24	88
		CSBE25C-BP	2182206	CS・BS 3224MHz増幅	23	88
02	CS・BS/UHFブースター	NSB42DSUE	2181893	UHF増幅 / CS・BS 3224MHz増幅	42	89
		NSB42DSUE-BP	2181894	UHF増幅 / CS・BS 3224MHz増幅	42	89
03	UHFブースター	N42DU2	2182159	UHF増幅	42	90
		N42DU2-BP	2182160	UHF増幅	42	90
		UPA16	2023065	UHF増幅	18	91
		UPA16K	2023066	UHF増幅	18	92
04	卓上型ブースター	NAVB33SUE-BP	2182142	UHF増幅 / CS・BS 3224MHz増幅	33	94
		NAVB33UE-BP	2182144	UHF増幅	33	94
		NAVBC22SUE-BP	2182146	UHF増幅 / CS・BS 3224MHz増幅	22	95
		NAVBC22CSE-BP	2182148	CS・BS 3224MHz増幅	18	95
		NAVBC22UE-BP	2182150	UHF増幅	22	95

共聴用ブースター

No.	種別	型名	商品コード	伝送周波数帯域	利得	掲載ページ
03	UHFブースター	NC44U2	2181499	UHF増幅	44	93
05	CATVローノイズブースター	TEC-1GLF2	2182374	CATV下り 70~1000MHz増幅	23	96
06	CS・BSブースター	CSE452	2182138	CS・BS 3224MHz増幅	45	97
		CSBE25L	2182026	CS・BS 3224MHz増幅	23	97
		CSBE10(20)	2182205	CS・BS 3224MHz増幅	13	98
		BL45E	2182062	CS・BS 3224MHz増幅	45	98
07	CS・BS/CATVブースター	S40GSE(5)	2182070	CATV上り増幅 CATV下り 70~962MHz増幅 CS・BS 3224MHz増幅	45	99
		S35GSE(5)	2182069	CATV上り増幅 CATV下り 70~962MHz増幅 CS・BS 3224MHz増幅	45	99
		E407SS3	2182041	CATV上り増幅 CATV下り 70~770MHz増幅 CS・BS 3224MHz増幅	45	100
		BL387E	2182060	CATV上り増幅 CATV下り 70~770MHz増幅 CS・BS 3224MHz増幅	45	100
		SRB3020SEG(10)	2182071	CATV上り増幅 CATV下り 70~962MHz増幅 CS・BS 3224MHz増幅	31	101
		SRB30SEG(10)	2182072	CATV下り 70~962MHz増幅 CS・BS 3224MHz増幅	31	101
		FDB30S(10)	2181541	CATV下り 70~770MHz増幅 CS・BS 2150MHz増幅	30	102
08	CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター	E46FUSS2	2182103	FM増幅 V-Low増幅 UHF増幅 CS・BS 3224MHz増幅	50	102
		E37FUSL	2181988	FM増幅 V-Low増幅 UHF増幅 CS・BS 3224MHz増幅	40	103
		BL40UE	2182061	FM増幅 UHF増幅 CS・BS 3224MHz増幅	45	103
09	CATVブースター	S40G(5)	2181672	CATV上り増幅 CATV下り 70~1000MHz増幅	40	104
		S35G(5)	2181668	CATV上り増幅 CATV下り 70~1000MHz増幅	35	104
		NDBU60B(10)	2182008	CATV上り増幅	20	105
		BL7702W7E	2182230	CATV上り増幅 CATV下り 70~770MHz増幅	38	105
		SRB3020DG(10)	2181666	CATV上り増幅 CATV下り 70~770MHz増幅	30	106
10	UHF/FMブースター	S46UF2	2181491	FM増幅 UHF増幅	48	107
		T37UF2	2181494	FM増幅 UHF増幅	40	107
11	前置増幅器	CSEA25	2181880	CS・BS 3224MHz増幅	22	108
		NPA25U3	2181288	UHF増幅	25	108
		NPA30U3	2181289	UHF増幅	30	108
		NPA25FM5	2181500	FM増幅	27	108


※利得は最大を表しています。(UHF利得、CATV上り利得、CATV下り利得、FM利得、VHF利得とBS・CS利得混在)

01 ラインブースター

CS・BSラインブースター（屋内用）

CS・BS 3224MHz 増幅

●4K・8K放送（3224MHz）対応のラインブースターです。チューナーなどからの供給電源で動作します。
●スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。　●配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。
●亜鉛ダイカストケースを採用し、電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造になっています。
●スイッチ切換により、入力端子と出力端子間で電流通過可能です。（DC+10.0～16.5V/最大0.5A）

付属品一覧



CSBE25（UHF・VHFパスタイプ）

家庭用





■ 使用例



※ スカパー！プレミアムサービス受信の場合はチューナー1台に対してアンテナ1台になります。

摘要	HS JEITA 高シールド 環境にやさしい RoHS対応 BP	
型名	CSBE25	
標準価格	¥6,980（税込価格¥7,678）	
商品コード	2181854	
JANコード	49 62736 81854 9	
周波数帯域 (MHz)	FM・VHF・UHF・CATV	BS・CS-IF
	10～770	1000～3224
利得 (dB)	−3.5（パス）以上	14/24　※1
最大出力 (dBμV)	−	85/95（50波）　※1
雑音指数 (dB)	−	10以下
入出力インピーダンス (Ω)	75（F型）	
VSWR (以下)	2.5	
重畳電圧 (V/mA)	DC+10.0～16.5/最大75	
使用温度範囲 (℃)	−20～+50	
寸法 (mm)	27.4（H）×87.2（W）×18.4（D）	
質量 (kg)	0.07	
付属品	固定ベース1個、結束バンド1本、木ねじ2本	
梱包数	20	

※1：1000/3224MHz時

CS・BSラインブースター（屋外用）

CS・BS 3224MHz 増幅

●4K・8K放送（3224MHz）対応のラインブースターです。
●外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。
●チューナーなどからの供給電源で動作します。　●スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。
●出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。（DC9.5～16.5V/最大0.5A）
●出力端子とFM・U・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。


CSBE25C-BP

家庭用





■ 使用例　※UHFブースターにDC15Vを送る場合（必ず別売のDC電源を使用してください）



※ スカパー！プレミアムサービス受信の場合はチューナー1台に対してアンテナ1台になります。

摘要	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	
型名	CSBE25C-BP	
標準価格	オープン	
商品コード	2182206	
JANコード	49 62736 82206 5	
周波数帯域 (MHz)	FM・VHF・UHF	BS・CS-IF
	10～770	1032～3224
利得 (dB)	−3.0（パス）以上	18/23　※1
利得調整 (dB)	−	0、−10　※4
定格出力レベル (dBμV)	−	90/95　※1
雑音指数 (dB)	−	8
CINR (dB)	−	28以上
不要放射 (dBμV/m)	−	34以下　※3
入出力インピーダンス (Ω)	75	
VSWR (以下)	2.5	
受電電圧/電流 (V/A)	DC10.5～16.5/0.07	
電通容量 (V/A)	DC16.5/最大0.8　※2	
外形寸法 (mm)	82.5（H）×83（W）×47（D）	
質量 (kg)	0.25	
使用温度範囲 (℃)	−20～+50	
付属品	防水キャップ2個、取付ねじ2本（本体取付済）、マスト受け金具1セット、Uボルト1個（本体取付済）、蝶ナット2個（本体取付済）	
梱包数	20	

※1：1032/3224MHzの値　※2：入力端子合計　※3：3m法による　※4：スイッチ切換

CS・BS/UHFブースター（利得切換式・電源着脱型）

UHF増幅 | CS・BS 3224MHz増幅

●4K・8K放送（3224MHz）に対応した、低雑音で高出力の電源着脱型ブースターです。電源部着脱可能な為アンテナ受信の従来設置だけでなく、戸建内や情報ボックス内への設置も可能です。受信環境、設置環境に幅広く対応しているブースターです。
●BS・110°CS入力側とUHF入力側の電通切換スイッチ付です。ケースを開けなくても電源ランプを確認できます。
●出力モニター端子付。　●適合マスト径:φ22～50mm。

NSB42DSUE

NSB42DSUE-BP

家庭用　最大利得 42dB

■増幅部





摘要	NSB42DSUE	NSB42DSUE-BP
型名	NSB42DSUE/NSB42DSUE-BP	
標準価格	¥33,000（税込価格¥36,300）	
商品コード	2181893/2181894	
JANコード	49 62736 81893 8/49 62736 81894 5	
周波数帯域 (MHz)	UHF	BS・110°CS
	470～710	1032～3224
利得 (dB)	42 ※5	25/35 ※2 ※5
	32 ※5	15/25 ※2 ※5
	27 ※5	
利得調整範囲 (dB)	0～−10（連続）	
適正入力レベル (dBμV)	40～86	45～88（48波）
定格出力レベル (dBμV)	103（9波）	93/103（48波） ※2
雑音指数 (dB)	2.5以下 ※1 ※3	10以下 ※3
入出力インピーダンス (Ω)	75（F型）	
VSWR (以下)	3	2.5
電源電圧/電流 (V/A)	DC15/0.15 （増幅部）	
消費電力 (W)	3.5	
入力端子送電時 (W)	9.6 ※4	
通電容量 (V/A)	DC15/0.33（入力端子合計で）	
使用温度範囲 (℃)	−20～+50	
寸法 (mm)	136（H）×121（W）×48（D）	
質量 (kg)	0.6 （電源部含む）	
付属品	5C用F型接栓5セット、防水キャップ3個、取付ねじ5本（本体取付済）、マスト受け金具1セット、モニター用メタルキャップ1個（本体取付済）、空端子キャップ1個（本体取付済）	
梱包数	10	

※1：490～680MHzは2.0以下　※2：1032/3224MHzの値　※3：利得最大：2入力（ヘッド）
※4：地デジブースター：0.06A、BS・110°CSアンテナ：0.27A送電時　※5：切換式、基準値（入力レベル調整）

NSB5PSE

家庭用

■電源部



摘要	NSB5PSE
型名	NSB5PSE
商品コード	2181920
JANコード	49 62736 81920 1
周波数帯域 (MHz)	10～770 / 770～3224
挿入損失 (dB以下)	1.5 / 3.0
入出力インピーダンス (Ω)	75（F型）
VSWR (以下)	1.5 / 2.5
電圧 (V/W)	AC100（50/60Hz）/10
重畳電圧 (V/mA)	DC15/最大500
使用温度範囲 (℃)	−20～+50
寸法 (mm)	32（H）×110（W）×58（D）
質量 (kg)	0.21

UHF帯域：42・32・27dB

電源着脱+3段階利得切換 4K・8K対応ブースター！！

●電源部が一体式でも分離でも使用可能！！
●ブースター利得も42dB、32dB、27dBをスイッチひとつで切換え可能！！（UHF帯域）



着脱



※フタを開けた状態

増幅部背面



●設置は、マストに対して垂直の他に水平が可能になりました。（適合マスト径φ22～50mm）

増幅部下面



●出力モニター端子付


電源部

●接続状態をLEDで確認できます。






●従来の電源分離型ブースターのように、屋外へ増幅部を設置して屋内へ電源部を設置することも可能！



●電源部一体型になるから屋内設備で電源部が邪魔にならない！



UHFブースター（利得切換式・電源分離型）

UHF 増幅

●動作確認のためのLED点灯状態が、ケースを開けなくても機器本体外部から確認出来ます。
●新型取付金具を採用。（マスト取付金具を外すことなく、壁面に取り付け可能。また、従来の垂直マストに加え、水平マストにも取り付けられます。）
●防水キャップの材質にエクストラマーを採用しているため、気温が低くても硬くならず作業性が向上します。接栓付きケーブルも挿入可能です。
●新型付属電源<NPS150A>。　●適合マスト径:φ22～50mm。
※BS・110°CS アンテナには電源供給できませんのでご注意ください

N42DU2

N42DU2-BP

家庭用　最大利得 42dB

■増幅部





摘要		備考
型名	N42DU2/N42DU2-BP	
標準価格	¥12,800（税込価格¥14,080）	
商品コード	2182159 / 2182160	
JANコード	49 62736 82159 4 / 49 62736 82160 0	
周波数帯域 (MHz)	UHF	
	470～710(13-52ch)	
利得 (dB)	42	切換式、標準値（入力レベル調整）
	32	
	27	
利得調整範囲 (dB)	0～−10	連続
適正入力レベル (dBμV)	40～86	
定格出力レベル (dBμV)	103(9波)	
雑音指数 (dB)	1.5　※1	利得最大
ハム変調 (dB)	−50以下	
出力モニター結合量 (dB)	−20	標準
受電電圧/電流 (V/A)	DC15/0.07	増幅部
消費電力 (W)	3.0	
入力端子送電時 (W)	4.8	※2
給電容量 (V/A)	DC15/0.06	入力端子
使用温度範囲 (℃)	−10～+40	本体周囲温度
寸法 (mm)	82.5(H)×83(W)×47(D)	
質量 (kg)	0.25	
付属品	5C用F型接栓4セット、防水キャップ2個、取付ねじ4本（本体取付済）、マスト受け金具1セット、Uボルト1個（本体取付済）、蝶ナット2個（本体取付済）	
梱包数	10	

・適正入力レベル範囲はチャンネル数及び各チャンネルのレベル差などにより多少異なります。
・入力端子へ15Vの給電が可能です。(入・切　切換スイッチ、確認ランプ付)
※1：470～490MHz、680～710MHzは2.5以下
※2：地デジブースター：0.06A

NPS150A

家庭用

■電源部




摘要		備考
型名	NPS150A	
商品コード	2182153	
JANコード	49 62736 81935 5	
周波数帯域 (MHz)	10~1000	
挿入損失 (dB以下)	1.2	
電圧 (V/W)	AC100(50/60Hz)/5	
重畳電圧 (V/mA)	DC15/最大150	
使用温度範囲 (℃)	−10～+40	本体周辺温度
外形寸法 (mm)	57.5(H)×90(W)×38(D)	
質量 (kg)	0.34	電源部単体

LED点灯で動作確認！



※画像はイメージです。

新型金具で垂直マスト・水平マスト両方に対応！





UHFブースター

UHF 増幅

●低雑音設計にて受信アンテナ(出力端子はF型タイプ)直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。
●ケーブル及びシステムのレベル損失による、地デジ信号のレベル低下をブースターで補償し、地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
●シールド構造になっていますので、電波の漏洩や飛込み防止に効果があります。
●DC15V動作のため、BS・CS/U・V混合器(※1)でBS・110°CS放送と混合が可能です。
※1:出力端子からUHF入力端子に通電できる機器をご使用ください。

UPA16

家庭用　最大利得 18dB






摘要	環境にやさしい RoHS対応
型名	UPA16
標準価格	オープン
商品コード	2023065
JANコード	49 62736 23065 5
周波数帯域	UHF
受信チャンネル (ch)	13~52
利得 (dB)	14~18
適正入力レベル (dBμV)	40~76
定格出力レベル (dBμV)	93(9波)
雑音指数 (dB)	1.5
入出力インピーダンス (Ω)	75(F型)
VSWR (以下)	3
重畳電源 (V/A)	DC15/0.03
使用温度範囲 (℃)	−10~+40
寸法 (mm)	形状(六角) 12×48.6
質量 (kg)	0.02
付属品	防水キャップ1個
梱包数	20

注)強電界地域や、既にブースターを使用している場合、ビルなどの反射波や電波が混信している地域では、十分な効果が得られない場合があります。

■ 使用例(UPA16) 地デジ/BS・110°CSを受信する場合



03 UHFブースター

UHFブースター（電源分離型）

UHF増幅

●地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます。
●低雑音設計にて受信アンテナ（出力端子はF型タイプ）直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。
●ケーブル及びシステムのレベル損失による、地デジ信号のレベル低下をブースターで補償し、地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
●増幅部、電源部はシールド構造になっていますので、電波の漏洩や飛込み防止に効果があります。
●ブースター本体はDC15V動作のため、BS・CS/U・V混合器（※1）でBS・110°CS放送と混合が可能です。
※1：出力端子からUHF入力端子に通電できる機器をご使用ください。下図使用例参照

UPA16K

家庭用　最大利得 18dB

■増幅部





摘要	環境にやさしい RoHS対応 BP
型名	UPA16K
標準価格	オープン
商品コード	2023066
JANコード	49 62736 23066 2
周波数帯域	UHF
受信チャンネル　(ch)	13～52
利得　(dB)	14～18
適正入力レベル(dBμV)	40～76
定格出力レベル(dBμV)	93(9波)
雑音指数　(dB)	1.5
入出力インピーダンス　(Ω)	75(F型)
VSWR　(以下)	3
重畳電源　(V/A)	DC15/0.03
消費電力　(W)	1.2
使用温度範囲　(℃)	−10～+40
寸法　(mm)	形状(六角)　12×48.6
質量　(kg)	0.02
付属品	防水キャップ1個
梱包数	10

注.強電界地域や、既にブースターを使用している場合、ビルなどの反射波や電波が混信している地域では、十分な効果が得られない場合があります。

UPS03


家庭用

■電源部




摘要	環境にやさしい RoHS対応
型名	UPS03
挿入損失　(dB以下)	1.0
入出力インピーダンス　(Ω)	75(F型)
重畳電源　(V/A)	DC15/0.03
使用電圧/消費電力(V)/(W)	AC100(50/60Hz)/1.2
寸法　(mm)	77(H)×50(W)×35(D)
質量　(kg)	0.17

■使用例1〈地デジのみを受信する場合〉





■使用例2〈CS・BSと地デジを混合して受信する場合〉（電源部を使用しない）



※1：CS・BS入力（出力）端子に電通できる機器をご使用ください。
※2：CS・BS入力（出力）端子とUHF・VHF入力（出力）端子に電通できる機器をご使用ください。

■使用例3〈CS・BSと地デジを混合して受信する場合〉（電源部を使用）





UHFブースター（屋外用）


UHF 増幅

●FM補完放送対応。

NC44U2

共聴用　最大利得 44dB





※マストに取付ける場合は、DAカナグ(P.60)をご使用ください。

摘要			備考
型名	NC44U2		
標準価格	¥52,000（税込価格¥57,200）		
商品コード	2181499		
項目	FM	UHF	
周波数帯域 (MHz)	76～95	470～710	
利得 (dB)	—	40～44	
挿入損失 (dB)	3以下	—	
利得調整範囲 (dB)	—	0～−10	連続可変
入力レベル調整[ATT] (dB)	—	0、−10	切換
適正入力レベル(dBμV)	—	67～77	
標準出力レベル(dBμV)	—	107(9波)	
雑音指数 (dB)	—	4.5以下	最大利得時
VSWR	2.0以下	2.5以下	
使用温度範囲 (℃)	−10～+40		本体周囲温度
電源電圧 (V)	AC100/AC22～30V (50/60Hz)		
消費電力	AC100V	5.5W	
	AC30V	10VA以下	
寸法 (mm)	228(H)×178(W)×68(D)		
質量 (kg)	1.6		
付属品	取付ねじ3本、防水キャップ3個		
梱包数	5		

04 卓上型ブースター

卓上型CS・BS/UHFブースター（屋内用）

UHF増幅　CS・BS 3224MHz増幅

●縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。
●内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
●2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。

NAVB33SUE-BP

家庭用





業界初!! 卓上ブースターからBS・110°CSアンテナに電源供給可能です。(DC15V/0.27A)

摘要		
型名	NAVB33SUE-BP	
標準価格	オープン	
商品コード	2182142	
JANコード	49 62736 82142 6	
周波数帯域 (MHz)	UHF	BS・110°CS
	470～710(13～52ch)	1032～3224
利得 (dB)	25～33	20～30
利得調整範囲 (dB)	0～−10	0～−10
適正入力レベル (dBμV)	40～72	45～75
定格出力レベル (dBμV)	95(9波)	95(50波)
雑音指数 (dB)	4以下 ※1	10以下
入出力インピーダンス(Ω)	75	
電源電圧 (V/A)	DC15／0.16	
消費電力 (W)	3.3	
入端子送電時	8.0 ※2	
使用温度範囲 (℃)	0～+40	
寸法 (mm)	33(H)×121(W)×90(D)	
質量 (kg)	0.27	
付属品	専用ACアダプター、ダミー抵抗	
梱包数	10	

※性能表の値は別入力・最大利得の時です。
※適正入力レベル範囲はチャンネル数及び各チャンネルのレベル差などにより多少異なります。
※1　別入力時
※2　BS・110°CSアンテナ：0.27A送電時

卓上型UHFブースター（屋内用）

UHF増幅

●縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。
●内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
●2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。

NAVB33UE-BP

家庭用





業界初!! 卓上ブースターからBS・110°CSアンテナに電源供給可能です。(DC15V/0.27A)

摘要		
型名	NAVB33UE-BP	
標準価格	オープン	
商品コード	2182144	
JANコード	49 62736 82144 0	
周波数帯域 (MHz)	UHF	BS・CS
	470～710(13～52ch)	1032～3224
利得 (dB)	25～33	−12以上
利得調整範囲 (dB)	0～−10	—
適正入力レベル (dBμV)	40～72	—
定格出力レベル (dBμV)	95(9波)	—
雑音指数 (dB)	4以下	—
入出力インピーダンス(Ω)	75	
電源電圧 (V/A)	DC15／0.07	
消費電力 (W)	1.6	
入端子送電時	6.4 ※1	
使用温度範囲 (℃)	0～+40	
寸法 (mm)	33(H)×121(W)×90(D)	
質量 (kg)	0.26	
付属品	専用ACアダプター、ダミー抵抗	
梱包数	10	

※性能表の値は別入力・最大利得の時です。
※適正入力レベル範囲はチャンネル数及び各チャンネルのレベル差などにより多少異なります。
※1　BS・110°CSアンテナ：0.27A送電時

小型卓上型CS・BS/UHFブースター（屋内用）

UHF増幅 / CS・BS 3224MHz増幅

●内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
●デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)

NAVBC22SUE-BP

家庭用





卓上型ブースターで業界最小サイズ。
※2019年4月現在、当社調べ　※ACアダプタは除く

摘要	
型名	NAVBC22SUE-BP
標準価格	オープン
商品コード	2182146
JANコード	49 62736 82146 4
周波数帯域 (MHz)	UHF: 470～710(13～52ch) / BS・CS: 1032～3224
利得 (dB)	17～22 / 12／18 ※1
適正入力レベル (dBμV)	40～73 / 45～77
定格出力レベル (dBμV)	95(9波) / 95(50波)
雑音指数 (dB)	4以下 / 8以下
入出力インピーダンス (Ω)	75
消費電力 (W)	1.5
使用温度範囲 (℃)	0～+40
寸法 (mm)	33(H)×89.5(W)×50(D)
質量 (kg)	0.1
付属品	専用ACアダプター
梱包数	10

※適正入力レベル範囲はチャンネル数及び各チャンネルのレベル差などにより多少異なります。
※入力-出力端子間　電通(DC15V・0.5A)　※1　1032／3224MHzの値

小型卓上型CS・BSブースター（屋内用）

CS・BS 3224MHz増幅

●内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
●デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)

NAVBC22CSE-BP

家庭用





卓上型ブースターで業界最小サイズ。
※2019年4月現在、当社調べ　※ACアダプタは除く

摘要	
型名	NAVBC22CSE-BP
標準価格	オープン
商品コード	2182148
JANコード	49 62736 82148 8
周波数帯域 (MHz)	UHF: 470～710(13～52ch) / BS・CS: 1032～3224
利得 (dB)	−4以上(パス) / 12／18 ※1
適正入力レベル (dBμV)	— / 45～77
定格出力レベル (dBμV)	— / 95(50波)
雑音指数 (dB)	— / 8以下
入出力インピーダンス (Ω)	75
消費電力 (W)	1.0
使用温度範囲 (℃)	0～+40
寸法 (mm)	33(H)×89.5(W)×50(D)
質量 (kg)	0.1
付属品	専用ACアダプター
梱包数	10

※適正入力レベル範囲はチャンネル数及び各チャンネルのレベル差などにより多少異なります。
※入力-出力端子間　電通(DC15V・0.5A)　※1　1032／3224MHzの値

小型卓上型UHFブースター（屋内用）

UHF増幅

●内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
●デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)

NAVBC22UE-BP

家庭用





卓上型ブースターで業界最小サイズ。
※2019年4月現在、当社調べ　※ACアダプタは除く

摘要	
型名	NAVBC22UE-BP
標準価格	オープン
商品コード	2182150
JANコード	49 62736 82150 1
周波数帯域 (MHz)	UHF: 470～710(13～52ch) / BS・CS: 1032～3224
利得 (dB)	17～22 / −6以上(パス)
適正入力レベル (dBμV)	40～73 / —
定格出力レベル (dBμV)	95(9波) / —
雑音指数 (dB)	4以下 / —
入出力インピーダンス (Ω)	75
消費電力 (W)	0.7
使用温度範囲 (℃)	0～+40
寸法 (mm)	33(H)×89.5(W)×50(D)
質量 (kg)	0.1
付属品	専用ACアダプター
梱包数	10

※適正入力レベル範囲はチャンネル数及び各チャンネルのレベル差などにより多少異なります。
※入力-出力端子間　電通(DC15V・0.5A)

ブースター取替時の注意

電源部と増幅部が一体型のブースターを卓上型ブースターと呼んでいますが、電源分離型・着脱型ブースター(P89、90、92)の電源部(室内に設置)と形状が似ている場合があります。室内のブースター取替の際は、いずれのタイプを使用しているかをご確認ください。一般に建物全体をカバーする場合は電源分離型・着脱型ブースターを使い、同じ室内のテレビが増えた場合は卓上型ブースターを使用します。
注）卓上型ブースターは、電源分離型・着脱型ブースターの電源部として使用できません。

04 卓上型ブースター/05 CATVローノイズブースター

■電源部

VB33EAD

家庭用



VBC22EAD

家庭用



摘要		環境にやさしい RoHS対応	
型名		VB33EAD	VBC22EAD
標準価格		オープン	
商品コード		2183411	2183412
JANコード		49 62736 83411 2	49 62736 83412 9
電圧	(V/VA)	AC100(50/60Hz) /19	AC100(50/60Hz) /13
出力電圧	(V/A)	DC15/最大0.5	DC5/最大1.0
使用温度範囲	(℃)	0～+40	
外形寸法	(mm)	62(H)×26(W) ×38(D)	
質量	(kg)	0.06	


ローノイズ ブースター

ケーブル施設における多チャンネル伝送時の屋内・屋外兼用CATV双方向低雑音ブースターです。
●上り出力ATT機能搭載(3dBステップ)　●電源着脱式　●防滴構造(本体ケース)　●高耐候性本体ケース(AES材)採用　●チルト調整機能(2dBステップ)

TEC-1GLF2

共聴用





型名	TEC-1GLF2		備考
標準価格	¥33,000(税込価格¥36,300)		
商品コード	2182374		
伝送周波数帯域(MHz)	上り 10～60	下り 70～1000	
伝送容量 (波)	ー	FM+デジタル143 ※	
定格出力レベル(dBμV)	ー	90	パイロットレベル
標準利得 (dB)	−3.0以下	20～23	上り切換通過時
阻止帯域減衰量(dB以上)	35		上り切換カット時
入力レベル調整範囲 (dB)	ー	ATT: 0, 2.5, 5	スイッチ切換
出力レベル調整範囲 (dB)	ATT:0～15(3ステップ)	チルト:0～−16(2ステップ)	スイッチ切換
帯域内利得偏差(dB以内)	ー	±1.5	
出力モニタ (dB)	ー	−20±1.5以内	
BER (以下)	ー	1.0e−9	定格出力時
C/N (dB以上)	ー	51	定格出力時
ハム変調 (dB以下)	ー	−60	最大利得時
雑音指数 (dB以下)	ー	70～90(MHz) 4	最大利得時
		90～550(MHz) 3	
		550～770(MHz) 3.5	
		770～1000(MHz) 5	
入出力インピーダンス (Ω)	75		F型
入出力電圧定在波比(以下)	2.0		
利得安定度 (dB以内)	ー	±1.0	
不要放射(dBμV/m以下)	34		
耐雷性	15kv(1.2×50μs)のサージ電圧		入出力、電源端子(正負)
使用温度範囲 (℃)	−20～+40		機器周囲温度
電源電圧 (V)	AC100±10%		50/60Hz
	DC+15±5%		同軸重畳時
消費電力 (W)/(VA)	約3.2/約7.0		AC100V時
消費電流 (mA)	約140		DC15V時
寸法 (mm)	141(H)×109(W)×56.5(D)		
質量 (kg)	約0.5		
付属品	木ねじ5本(防水ケース・電源部に付属)、防水キャップ2個		
梱包数	10		

※PG3波、FM12波、デジタル111波(PGレベルから−10dB)、192MHzデジタル1波(32波相当)(PGレベルから−6dB)

■電源部(屋内専用)

摘要	下り増幅、上がりパス	備考
型名	BPS-15D	
入力電圧	AC100V±10V	50/60Hz
最大消費電力	10W/20VA	電源の消費電力含む
出力電圧・電流容量	DC15V.500mA	
RF 入出力インピーダンス	75Ω	F形接栓座
RF 通過周波数域帯	10～3224MHz	
RF 挿入損失	2.0db 以下	
使用温度範囲	−10～40℃	

CS・BSブースター


CS・BS 3224MHz 増幅

●4K・8K放送(3224MHz)に対応したブースター。
●不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。

CSE452

共聴用　最大利得 45dB





摘要	高シールド RoHS対応		備考
型名	CSE452		
標準価格	¥83,500(税込価格¥91,850)		
商品コード	2182138		
周波数帯域 (MHz)	FM・VHF・UHF・CATV	BS・CS-IF	
	10～770	1000～3224	
標準利得 (dB)	—	35/40/45 (1000/2150/3224MHz)	
挿入損失 (dB)	5以下	—	
利得調整範囲 (dB)	—	0～−10	連続可変
帯域内周波数特性 (dB)	—	5.0以内	
利得安定度 (dB)	—	±3.0	
入力レベル調整[ATT] (dB)	—	−12(6dBステップ)	切換
周波数等化器 (dB) EQ	—	−8(4dBステップ)【1000MHz】	切換
周波数等化器 (dB) チルト	—	0～−8【1000MHz】	連続可変
適正入力レベル (dBμV)	—	68～78(50波)	
標準出力レベル (dBμV)	—	103/108/113(50波) (1000/2150/3224MHz)	
雑音指数 (dB)	—	10以下	最大利得時
入出力インピーダンス (Ω)	75		F型
CINR (dB)	—	22以上 ※1	標準出力レベル時
ハム変調 (dB)	—	−60以下	標準出力レベル時
入力モニター (dB)	—	−20±3.0	
出力モニター (dB)	−20±1.5	−20±2.5	
耐雷性 (kV)	±25(1.2/50μs)		
不要放射 (dBμV/m)	34以下		3m法による
直流供給電圧 (V)	—	DC15(±10%)6W	BS・CS-IF入力端子
電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)		
消費電力 (W)	8.5(送電時16)		
使用温度範囲 (℃)	−10～+40		本体周囲温度
外形寸法 (mm)	193(H)×147(W)×65(D)		
質量 (kg)	1.3		
付属品	取付ねじ2本(1本は本体取付済)		
梱包数	5		

※1：当社測定系による

CS・BSラインブースター(ローノイズタイプ)

CS・BS 3224MHz 増幅

●4K・8K放送(3224MHz)対応改修等により宅内でのレベル不足を補えます。
●低雑音タイプなので信号劣化が少なく高品質での伝送が可能です。
●チューナーなどからの供給電源(DC+10.0～16.5V)で動作します。
●不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。

CSBE25L

共聴用　最大利得 23dB　CINR 28dB



摘要	高シールド RoHS対応	
型名	CSBE25L	
標準価格	¥8,400(税込価格¥9,240)	
商品コード	2182026	
周波数帯域 (MHz)	FM・VHF・UHF・CATV	BS・CS-IF
	10～770	1032～3224
利得 (dB)	−3.5(パス)以上	18～23
最大出力 (dBμV)	—	90(50波)
雑音指数 (dB)	—	6以下
入出力インピーダンス (Ω)	75(F型)	
VSWR	2.5以下	
CINR (dB)	—	28以上
受電電圧/電流 (V/mA)	DC+15.0/最大75(出力端子受電)	
使用温度範囲 (℃)	−20～+50	
寸法 (mm)	27.4(H)×87.2(W)×18.4(D)	
質量 (kg)	約0.065	
付属品	固定ベース1個、結束バンド1本、木ねじ2本	
梱包数	20	

※仕様および外観は、予告なく変更することがあります。

CS・BSラインブースター（低利得タイプ）

CS・BS 3224MHz 増幅

●4K・8K放送（3224MHz）に対応した低利得のラインブースターです。
●チューナーなどからの供給電源（DC+10.5～16.5V）で動作します。
●不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。

CSBE10（20）

共聴用　最大利得 13dB　CINR 28dB



摘要			備考
型名	CSBE10（20）		
標準価格	¥8,400（税込価格¥9,240）		
商品コード	2182205		
項目	FM・VHF・UHF・CATV	BS・CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10～770	1032～3224	
利得 (dB)	−3.5（パス）以上	3/13　※1	
最大出力レベル (dBμV)	―	90/100（50波）　※1	
CINR (dB)	―	28	
不要放射 (dBμV/m)	―	34	3m法による
入出力インピーダンス (Ω)	75		
VSWR	2.5以下		
受電電圧/電流電圧 (V)	DC+10.5～16.5/最大75		
電通容量 (V/A)	DC+16.5/最大0.5		
使用温度範囲 (℃)	−20～+50		本体周囲温度
外形寸法 (mm)	27.4（H）×87.2（W）×18.4（D）		
質量 (kg)	0.07		
付属品	固定ベース1個、結束バンド1本、木ねじ2本		
梱包数	20		

入出力間電流通過（スイッチ切換方式）
※1：1032/3224MHz時

CS・BSブースター


CS・BS 3224MHz 増幅

●4K・8K放送（3224MHz）に対応したブースター。

BL45E

共聴用　最大利得 45dB





摘要		備考
型名	BL45E（BL型名:SH-1）	
標準価格	¥218,000（税込価格¥239,800）	
商品コード	2182062	
項目	BS・CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	1000～3224	
最大伝送容量 (Ch)	BS・CS 50	
標準入力レベル (dBμV)	68	
標準利得 (dB)	35/45以上（1000/3224MHz）	
利得調整範囲 (dB)	10以上	
伝送帯域内周波数特性偏差 (dB)	任意の34.5MHz±1.0以内 チルト直線に対し全帯域で±2.5以内	
入力レベル調整[ATT] (dB)	−12（6dBステップ）	切換
周波数等化器 (dB) EQ	−8（4dBステップ）【1000MHz】	切換
周波数等化器 (dB) チルト	0～−8【1000MHz】	連続可変
定格出力レベル (dBμV)	103/113（1000/3224MHz）	
雑音指数 (dB)	10以下	最大利得時
入出力インピーダンス (Ω)	75	F型
VSWR	2.5以下	
CIN (dB)	−22以下	定格出力レベル時
利得安定度 (dB)	±3.0以内	
耐衝撃波 (kV)	±15（1.2/50μs）	
漏洩電界強度 (dBμV/m)	40.2以下	3mの距離において
電源電圧 (V)	AC100（50/60Hz）	
消費電力 (W)	11（DC15V 送電時18）	
コンバーター供給電源 (V)	DC15（±10%）6W	
使用温度範囲 (℃)	−10～+40	本体周囲温度
外形寸法 (mm)	193（H）×147（W）×65（D）	
質量 (kg)	1.3	
付属品	取付ねじ2本（1本は本体取付済）	
梱包数	5	

CS・BS/CATVブースター


CATV上り増幅 | CATV下り 70~962MHz 増幅 | CS・BS 3224MHz 増幅

●4K・8K放送(3224MHz)に対応したブースター。
●不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。

S40GSE(5)

共聴用 | 最大利得 45dB





摘要					備考
型名		S40GSE(5)			
標準価格		¥280,000(税込価格¥308,000)			
商品コード		2182070			
項目		CATV上り	CATV下り	BS・CS-IF	
周波数帯域	(MHz)	10~60 帯域切換時(30~60)	70~962	1030~3224	
標準利得	(dB)	35	40	35/40/45 (1030/2150/3224MHz)	
阻止減衰量	(dB)	30以上	—	—	上りカット時
利得調整範囲	(dB)	0~−10			連続可変
入力レベル調整[ATT]	(dB)	−25(5dBステップ)	−16(2dBステップ)	−12(6dBステップ)	切換
出力レベル調整[ATT]	(dB)	−10(5dBステップ)	—	—	切換
周波数等化器(dB)	EQ	—	−14(2dBステップ)【70MHz】	−8(4dBステップ)【1030MHz】	切換
	逆EQ	—	−14(2dBステップ)【962MHz】	—	切換
	チルト	0~−6【10MHz】	0~−14【70MHz】	0~−8【1030MHz】	連続可変
適正入力レベル	(dBμV)	75~85	73~83	70~80(50波)	
標準出力レベル	(dBμV)	110	113 ※1	105/110/115(50波) (1030/2150/3224MHz)	
雑音指数	(dB)	9以下	10以下		最大利得時
入出力インピーダンス	(Ω)	75			F型
VSWR		2.0以下		2.5以下	
CINR	(dB)	—	—	22以上 ※2	標準出力レベル時
耐雷性	(kV)	±20(1.2/50μs)			
不要放射	(dBμV/m)	34以下			3mの距離において
電源電圧	(V)	AC100(50/60Hz)			
消費電力	(W)	22(送電時27.5)			
使用温度範囲	(℃)	−10~+50			本体周囲温度
外形寸法	(mm)	193(H)×147(W)×65(D)			
質量	(kg)	1.3			
付属品		取付ねじ2本(1本は本体取付済)			
梱包数		5			

※1：PGレベルでの規定　70~962MHz：FM12チャンネル、デジタル6MHz×143ch伝送 -10dB運用
※2：当社測定系による

CS・BS/CATVブースター


CATV上り増幅 | CATV下り 70~962MHz 増幅 | CS・BS 3224MHz 増幅

●4K・8K放送(3224MHz)に対応したブースター。
●不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。

S35GSE(5)

共聴用 | 最大利得 45dB





摘要					備考
型名		S35GSE(5)			
標準価格		¥185,000(税込価格¥203,500)			
商品コード		2182069			
項目		CATV上り	CATV下り	BS・CS-IF	
周波数帯域	(MHz)	10~60 帯域切換時(30~60)	70~962	1030~3224	
標準利得	(dB)	35		35/40/45 (1030/2150/3224MHz)	
阻止減衰量	(dB)	30以上	—	—	上りカット時
利得調整範囲	(dB)	0~−10			連続可変
入力レベル調整[ATT]	(dB)	−25(5dBステップ)	−16(2dBステップ)【70MHz】	−12(6dBステップ)	切換
出力レベル調整[ATT]	(dB)	−10(5dBステップ)	—	—	切換
周波数等化器(dB)	EQ	—	−14(2dBステップ)【70MHz】	−8(4dBステップ)【1030MHz】	切換
	逆EQ	—	−14(2dBステップ)【962MHz】	—	切換
	チルト	0~−6【10MHz】	0~−14【70MHz】	0~−8【1030MHz】	連続可変
適正入力レベル	(dBμV)	75~85	73~83	65~75(50波)	
標準出力レベル	(dBμV)	110	108 ※1	100/105/110(50波) (1030/2150/3224MHz)	
雑音指数	(dB)	9以下	10以下		最大利得時
入出力インピーダンス	(Ω)	75			F型
VSWR		2.0以下		2.5以下	
CINR	(dB)	—	—	22以上 ※2	標準出力レベル時
耐雷性	(kV)	±20(1.2/50μs)			
不要放射	(dBμV/m)	34以下			3mの距離において
電源電圧	(V)	AC100(50/60Hz)			
消費電力	(W)	19(送電時24)			
使用温度範囲	(℃)	−10~+50			本体周囲温度
外形寸法	(mm)	193(H)×147(W)×65(D)			
質量	(kg)	1.3			
付属品		取付ねじ2本(1本は本体取付済)			
梱包数		5			

※1：PGレベルでの規定　70~962MHz：FM12チャンネル、デジタル6MHz×143ch伝送 -10dB運用
※2：当社測定系による

07 CS・BS／CATVブースター

CS・BS/CATVブースター


CATV上り増幅 | CATV下り70~770MHz増幅 | CS・BS 3224MHz増幅


●4K・8K放送(3224MHz)に対応した高出力ブースター。
●定格出力117dB(3.2GHz)のハイパワーを実現。
●高出力のため「省スペース」・「省電力」の設計が可能。(ブースターの増設が抑えられます)
●不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。

E407SS3

共聴用 | 最大利得 45dB | 定格出力 117dB







摘要				備考
型名	E407SS3			
標準価格	¥320,000(税込価格¥352,000)			
商品コード	2182041			
項目	CATV上り	CATV下り	BS・CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10~60 帯域切換時(30~60)	70~770	1000~3224	
標準利得 (dB)	35	40	35/40/45 (1000/2150/3224MHz)	
利得調整範囲 (dB)	0~−10			連続可変
入力レベル調整[ATT] (dB)	−25(5dBステップ)	−16(2dBステップ)[70MHz]	−12(6dBステップ)	切換
出力レベル調整[ATT] (dB)	−10(5dBステップ)	−		切換
周波数等化器(dB) EQ	−	−14(2dBステップ)[70MHz]	−8(4dBステップ)[1000MHz]	切換
周波数等化器(dB) 逆EQ	−	−6(2dBステップ)[770MHz]	−	切換
周波数等化器(dB) 450MHzEQ	−	−4	−	切換
周波数等化器(dB) チルト	0~−6【10MHz】	0~−10【70MHz】	0~−8【1000MHz】	連続可変
適正入力レベル (dBμV)	80~90(2波) 75~85(4波)	70~82(EQ−4dB) 70~80(フラット)	72~82(50波)	
標準出力レベル (dBμV)	115(2波) 110(4波)	108/112(EQ−4dB) ※1 110(フラット) デジタル信号−10dB運用	107/112/117(50波) (1000/2150/3224MHz)	
雑音指数 (dB)	8以下	10以下		最大利得時
入出力インピーダンス (Ω)	75			F型
VSWR	2.0以下		2.5以下	
CINR (dB)	−		22以上 ※2	標準出力レベル時
耐雷性 (kV)	±25(1.2/50μs)			
不要放射 (dBμV/m)	34以下			3mの距離において
電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)			
消費電力 (W)	22(送電時27.5)			
使用温度範囲 (℃)	−10~+40			本体周囲温度
外形寸法 (mm)	193(H)×147(W)×65(D)			
質量 (kg)	1.3			
付属品	取付ねじ2本(1本は本体取付済)			
梱包数	5			

※1：74波時　上記70/770MHzの　※2：当社測定系による

CS・BS/CATVブースター


CATV上り増幅 | CATV下り70~770MHz増幅 | CS・BS 3224MHz増幅


●4K・8K放送(3224MHz)に対応したブースター。

BL387E

共聴用 | 最大利得 45dB







摘要				備考
型名	BL387E(BL型名:CATV・SH-1)			
標準価格	¥444,000(税込価格¥488,400)			
商品コード	2182060			
項目	CATV上り	CATV下り	BS・CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10~55	70~770	1000~3224	上り帯域切換時30~55
最大伝送容量 (Ch)	TV2 DATA	TV74 デジタル	BS・CS 50	
標準入力レベル (dBμV)	80	72	68	
標準利得 (dB)	30以上	38以上	35/45以上 (1000/3224MHz)	
利得調整範囲 (dB)	10以上			連続可変
伝送帯域内周波数特性偏差 (dB)	帯域内で±1.0以内	帯域内で±2.0以内	任意の34.5MHz ±1.0以内チルト直線に対し全帯域で±2.5以内	
入力レベル調整[ATT] (dB)	−25(5dBステップ)	−16(2dBステップ)	−12(6dBステップ)	切換
出力レベル調整[ATT] (dB)	−10(5dBステップ)	−		切換
周波数等化器(dB) EQ	−	−14(2dBステップ)[70MHz]	−8(4dBステップ)[1000MHz]	切換
周波数等化器(dB) 逆EQ	−	−6(2dBステップ)[770MHz]	−	切換
周波数等化器(dB) 450MHzEQ	−	−4	−	切換
周波数等化器(dB) チルト	0~−6【10MHz】	0~−10【70MHz】	0~−8【1000MHz】	連続可変
定格出力レベル (dBμV)	110(フラット出力)		103/113 (1000/3224MHz)	全電力±20dBm以下で運用の事
雑音指数 (dB)	10以下			最大利得時
入出力インピーダンス (Ω)	75			F型
VSWR	2.0以下		2.5以下	定格出力レベル時
CIN (dB)	−		−22以下	定格出力レベル時
利得安定度 (dB)	±2.0以内		±3.0以内	
直読端子	出力	−		
耐衝撃波 (kV)	±15(1.2/50μs)			
漏洩電界強度 (dBμV/m)	−	34以下	40.2以下	3mの距離において
電源電圧 (V)	AC100(50/60Hz)			
消費電力 (W)	20(DC15V 送電時27.5)			
コンバーター供給電源 (V)	−		DC15(±10%)6W	
使用温度範囲 (℃)	−10~+40			本体周囲温度
外形寸法 (mm)	193(H)×147(W)×65(D)			
質量 (kg)	1.3			
付属品	取付ねじ2本(1本は本体取付済)			
梱包数	5			

CS・BS/CATVブースター（電源着脱型）


CATV上り増幅 / CATV下り70～962MHz増幅 / CS・BS 3224MHz増幅

●4K・8K放送（3224MHz）に対応したブースター。
●不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。

SRB3020SEG（10）

共聴用　最大利得 31dB





電源部	
型名	NSB5PSC
商品コード	2182076

▶P.259

摘要				備考
型名	SRB3020SEG（10）			
標準価格	¥36,000（税込価格¥39,600）			
商品コード	2182071			
項目	CATV上り ※1	CATV下り	BS・CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10～60	70～962	1030～3224	
標準利得 (dB)	15～21	25～31	15/25 ※2	
出力信号周波数偏差 (dB)	±3以内	±3以内	–	
阻止減衰量 (dB)	40以上 ※3	–	–	
利得調整範囲 (dB)	0～–10以上		–	連続可変
入力レベル調整[ATT] (dB)	–	–	0, 6	切換
周波数等化器(dB) EQ	–	0, 6【70MHz】	–	切換
適正入力レベル(dBμV)	90～100	68～78	78～88(50波)	
標準出力レベル(dBμV)	110	98 ※5	93/103(50波) ※4	
雑音指数 (dB)	10以下			最大利得時
入出力インピーダンス (Ω)	75			F型
VSWR	2.5以下			
CN比 (dB)	–	51以上	–	標準出力レベル時
BER (dB)	1.0e-9以下			標準出力レベル時
CINR (dB)	–	–	22以上	標準出力レベル時
ハム変調 (dB)	–60以下			
出力モニター統合量 (dB)	–	–20		
耐雷性 (kV)	±15(1.2/50μs)			
不要放射 (dBμV/m)	34以下			3mの距離において
直流供給電圧 (V)	–	–	DC15(±10%)4W	入力端子
電源電圧 (V)	AC100(50/60Hz)またはDC15			
消費電力 (W)	AC100V 4.6W(DC15V送電時9.5W) DC15V 200mA(DC15V送電時470mA)			
使用温度範囲 (℃)	–20～+50			本体周囲温度
使用湿度範囲 (%)	20～90			結露なき事
外形寸法 (mm)	136(H)×121(W)×48(D)			
質量 (kg)	0.6			
付属品	取付ねじ 5本(本体 3本　電源部 2本)、モニター用メタルキャップ1個			本体取付済
梱包数	10			

※1：上り増幅・カット切換スイッチ付　※2：標準値(1030/3224MHzの値)
※3：上りカット時　※4：1030/3224MHzの値
※5：PGレベルでの規定　70～962MHz：FM12ch,デジタル6MHz×143ch伝送,-10dB運用

CS・BS/CATVブースター（電源着脱型）


CATV下り70～962MHz増幅 / CS・BS 3224MHz増幅

●4K・8K放送（3224MHz）に対応したブースター。
●不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。

SRB30SEG(10)

共聴用　最大利得 31dB





電源部	
型名	NSB5PSC
商品コード	2182076

▶P.259

摘要				備考
型名	SRB30SEG（10）			
標準価格	¥31,500（税込価格¥34,650）			
商品コード	2182072			
項目	CATV上り ※1	CATV下り	BS・CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10～60	70～962	1030～3224	
標準利得 (dB)	-3.0(パス)	25～31	15/25 ※2	
出力信号周波数偏差 (dB)	–	±3以内	–	
阻止減衰量 (dB)	30以上 ※3	–	–	
利得調整範囲 (dB)	–	0～–10以上	–	連続可変
入力レベル調整[ATT] (dB)	–	–	0, 6	切換
周波数等化器(dB) EQ	–	0, 6【70MHz】	–	切換
適正入力レベル(dBμV)	–	68～78	78～88(50波)	
標準出力レベル(dBμV)	–	98 ※5	93/103(50波) ※4	
雑音指数 (dB)	–	10以下		最大利得時
入出力インピーダンス (Ω)	75			F型
VSWR	2.5以下			
CN比 (dB)	–	51以上	–	標準出力レベル時
BER (dB)	–	1.0e-9以下		標準出力レベル時
CINR (dB)	–	–	22以上	標準出力レベル時
ハム変調 (dB)	–60以下			
出力モニター統合量 (dB)	–	–20		
耐雷性 (kV)	±15(1.2/50μs)			
不要放射 (dBμV/m)	34以下			3mの距離において
直流供給電圧 (V)	–	–	DC15(±10%)4W	入力端子
電源電圧 (V)	AC100(50/60Hz)またはDC15			
消費電力 (W)	AC100V 3.7W　(DC15V送電時8.6W) DC15V 150mA(DC15V送電時420mA)			
使用温度範囲 (℃)	–20～+50			本体周囲温度
使用湿度範囲 (%)	20～90			結露なき事
外形寸法 (mm)	136(H)×121(W)×48(D)			
質量 (kg)	0.6			
付属品	取付ねじ　5本(本体　3本　電源部　2本)、モニター用メタルキャップ1個			本体取付済
梱包数	10			

※1：上り増幅・カット切換スイッチ付　※2：標準値(1030/3224MHzの値)　※3：上りカット時　※4：1030/3224MHzの値
※5：PGレベルでの規定　70～962MHz：FM12ch,デジタル6MHz×143ch伝送　-10dB運用

CS・BS/CATVブースター


CATV下り 70~770MHz 増幅　CS・BS 2150MHz 増幅

●FTTH用端末補償型。
●FTTH施設の端末に使用する屋内用の増幅器です。
●下り帯域、BS・110°CS帯域は、固定チルトと利得調整器が付いていますので、各帯域ともにレベル調整が簡単にできます。
●ケースは横置き、縦置き可能な構造になっています。
●壁面取付けも可能です。

FDB30S(10)（端末補償用）

共聴用　最大利得 30dB　電源コード長 1.5m





摘要	RoHS対応		備考
型名	FDB30S(10)		
標準価格	¥15,000(税込価格¥16,500)		
商品コード	2181541		
周波数帯域 (MHz)	CATV下り	BS・CS	
	70~770	1032~2150	
標準利得 (dB)	22/25 ※1	25/30 ※2	
利得調整範囲 (dB)	0~−10以上		連続可変
利得安定度 (dB)	±1.0以内	±2.0以内	−10~+40℃
適正入力レベル(dBμV)	72~82		
標準出力レベル(dBμV)	94/97 ※1	97/102(24波) ※2	
雑音指数 (dB)	8以下		最大利得時
入出力インピーダンス (Ω)	75		F型
VSWR	2.5以下		
ハム変調 (dB)	−60以下		標準出力レベル時
不要放射 (dBμV/m)	-34以下	−	3m法による
電源電圧 (V)	AC100V(50/60Hz)		
消費電力 (W)	3.2		
使用温度範囲 (℃)	−10~+40		
寸法 (mm)	90(H)×41(W)×115(D)		
質量 (kg)	0.4		
付属品	取付ねじ2本、パネルシール1枚、スタンド1個		
梱包数	10		

※1　70/770MHzの値・波数74波時、デジタル信号−10dB運用
※2　1032/2150MHzの値
注) 価格は1台の値段です。
　　バルク商品については梱包単位の販売となります。

CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター


FM 増幅　V-Low 増幅　UHF 増幅　CS・BS 3224MHz 増幅

●4K・8K放送(3224MHz)に対応した高出力ブースター。
●定格出力117dB(3.2GHz)のハイパワーを実現。
●不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。

E46FUSS2

共聴用　最大利得 50dB　定格出力 117dB





摘要	RoHS対応			備考
型名	E46FUSS2			
標準価格	¥203,000(税込価格¥223,300)			
商品コード	2182103			
項目	FM・V-Low	UHF	BS・CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	76~108	470~710	1000~3224	
利得 (dB)	33~38 ※1	43~48	35~40/40~45/45~50 (1000/2150/3224MHz)	
利得調整範囲 (dB)	0~−10	0~−10	0~−10	連続可変
帯域内周波数特性 (dB)	2.0以内	4.0以内	5.0以内	
利得安定度 (dB)	±1.5以内	±2.0以内	±3.0以内	
入力レベル調整[ATT] (dB)	−10	−10、−15	−12(6dBステップ)	切換
周波数特性等化器 (dB) EQ	−	−	−8(4dBステップ) 【1000MHz】	切換
周波数特性等化器 (dB) チルト	−	−	0~−8【1000MHz】	連続可変
適正入力レベル(dBμV)	62~72	72~82	72~82	
標準出力レベル(dBμV)	95(10波 +V-Low)	115(9波)	107/112/117(50波) (1000/2150/3224MHz)	
雑音指数 (dB)	4.5以下	8以下	10以下	最大利得時
入出力インピーダンス (Ω)	75			F型
VSWR	2.5以下			
CINR (dB)	−	−	22以上 ※2	標準出力レベル時
耐雷性 (kV)	±25(1.2/50μs)			
不要放射 (dBμV/m)	34以下			3m法による
直流供給電圧 (V)	−	−	DC15(±10%) 6W	BS・CS-IF 入力端子
電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)			
消費電力 (W)	15(送信時 22)			
使用温度範囲 (℃)	−10~+40			本体周辺温度
外形寸法 (mm)	193(H)×147(W)×65(D)			
質量 (kg)	1.3			
付属品	取付ねじ2本(1本は本体取付済)			
梱包数	5			

※1：カット機能付
※2：当社測定法による

CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター


FM増幅 V-Low増幅 UHF増幅 CS・BS 3224MHz増幅

●4K・8K放送（3224MHz）に対応した中規模・小規模向けのFM・V-Low・UHFブースター。
●不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。

E37FUSL

共聴用 最大利得 40dB CINR 28dB





摘要				備考
型名	E37FUSL			
標準価格	¥65,600（税込価格¥72,160）			
商品コード	2181988			
項目	FM·V-Low	UHF	BS·CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	76～108	470～710	1000～3224	
利得 (dB)	33～38 ※1	35～40	28～33/32～37/35～40 (1000/2150/3224MHz)	
利得調整範囲 (dB)	0～−10	0～−10	0～−10	連続可変
入力レベル調整[ATT] (dB)	−10	−10、−15	−12(6dBステップ)	切換
周波数特性等化器[EQ] (dB)	−	−	−8(4dBステップ)【1000MHz】	切換
適正入力レベル (dBμV)	62～72	70～80	70～80	
標準出力レベル (dBμV)	95(10波+V-Low)	105(9波)	98/102/105(50波) (1000/2150/3224MHz)	
雑音指数 (dB)	5以下	4以下	10以下	最大利得時
入出力インピーダンス (Ω)	75			F型
VSWR	2.5以下			
CINR (dB)	−	−	28以上 ※2	標準出力レベル時
耐雷性 (kV)	±25(1.2/50μs)			
不要放射 (dBμV/m)	34以下			3mの距離において
直流供給電圧 (V)	−	DC15(±10%)1.5W FM·V-Low·UHF入力端子	DC15(±10%)4W BS·CS-IF入力端子	
電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)			
消費電力 (W)	6 DC15V(4W)送電時 11 DC15V(5.5W)送電時 13 ※3			
使用温度範囲 (℃)	−10～+40			本体周囲温度
外形寸法 (mm)	191(H)×127(W)×65(D)			
質量 (kg)	1.0			
付属品	取付ねじ2本(1本は本体取付済)			
梱包数	5			

※1：カット機能付
※2：当社測定による
※3：FM·V-Low·U入力端子(1.5W)+BS·CS-IF入力端子(4W)

CS・BS/UHF/FMブースター


FM増幅 UHF増幅 CS・BS 3224MHz増幅

●4K・8K放送（3224MHz）に対応したブースター。

BL40UE

共聴用 最大利得 45dB





摘要				備考
型名	BL40UE（BL型名:SH·UF-1）			
標準価格	¥288,000（税込価格¥316,800）			
商品コード	2182061			
周波数帯域 (MHz)	76～95	470～710	1000～3224	
最大伝送容量 (Ch)	10(FM)	9(デジタル)	BS·CS 50(デジタル)	
標準入力レベル (dBμV)	65		68	
標準利得 (dB)	30以上	40以上	35/45以上(1000/3224MHz)	
利得調整範囲 (dB)	10以上			連続可変
伝送帯域内周波数特性偏差 (dB)	帯域内で±3.0以内	任意の6MHz ±1.0以内 任意の100MHz ±2.0以内	任意の34.5MHz ±1.0以内 チルト直線に対し全帯域で±2.5以内	
入力レベル調整[ATT] (dB)	−10	−10、−15	−12(6dBステップ)	切換
周波数等化器 (dB) EQ	−	−	−8(4dBステップ)【1000MHz】	切換
周波数等化器 (dB) チルト	−	−	0～−8【1000MHz】	連続可変
定格出力レベル (dBμV)	95	105	103/113 (1000/3224MHz)	全電力±20dBm以下で運用の事
雑音指数 (dB)	10以下	8以下	10以下	最大利得時
入出力インピーダンス (Ω)	75			F型
VSWR	3.0以下		2.5以下	
CIN (dB)	−		−22以下	定格出力レベル時
利得安定度 (dB)	±3.0以内			
耐衝撃波 (kV)	±15(1.2/50μs)			
漏洩電界強度 (dBμV/m)	34以下		40.2以下	3mの距離において
電源電圧 (V)	AC100(50/60Hz)			
消費電力 (W)	15(送電時22)			
コンバーター供給電源 (V)	−	−	DC15(±10%)6W	
使用温度範囲 (℃)	−10～+40			本体周囲温度
外形寸法 (mm)	193(H)×147(W)×65(D)			
質量 (kg)	1.3			
付属品	取付ねじ2本(1本は本体取付済)			
梱包数	5			

CATVブースター


CATV上り増幅　CATV下り70~1000MHz増幅

●不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。

S40G(5)

共聴用　最大利得 40dB





摘要	RoHS対応		備考
型名	S40G(5)		
標準価格	オープン		
商品コード	2181672		
項目	CATV上り	CATV下り	
周波数帯域 (MHz)	10~60 帯域切換時(30~60)	70~1000	
標準利得 (dB)	35	40	
阻止減衰量 (dB)	30以上	—	上りカット時
利得調整範囲 (dB)	0~−10		連続可変
帯域内周波数特性 (dB)	±2.0	±3.0	
入力レベル調整[ATT] (dB)	−25(5dBステップ)	−16(2dBステップ)	切換
出力レベル調整[ATT] (dB)	−10(5dBステップ)	—	切換
周波数特性等化器(dB) EQ	—	−14(2dBステップ)【70MHz】	切換
周波数特性等化器(dB) 逆EQ	—	−14(2dBステップ)【1000MHz】	切換
周波数特性等化器(dB) チルト	0~−6【10MHz】	0~−14【70MHz】	連続可変
適正入力レベル (dBμV)	75~85	73~83	
標準出力レベル (dBμV)	110	113 ※1	
雑音指数 (dB)	9以下	10以下	最大利得時
入出力インピーダンス (Ω)	75		F型
VSWR	2.0以下		
耐雷性 (kV)	±20(1.2／50μs)		
不要放射 (dBμV/m)	34以下		3m法による
電源電圧 (V)	AC100±10(50／60Hz)		
消費電力 (W)	13.5		
使用温度範囲 (℃)	−10~+50		本体周囲温度
寸法 (mm)	166(H)×127(W)×65(H)		
質量 (kg)	1.0		
付属品	取付ねじ2本(1本は本体取付済)		
梱包数	5		

※1　PGレベルでの規定
70~1000MHz：FM12ch、デジタル6MHz×143ch伝送、−10dB運用

CATVブースター


CATV上り増幅　CATV下り70~1000MHz増幅

●不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。

S35G(5)

共聴用　最大利得 35dB





摘要	RoHS対応		備考
型名	S35G(5)		
標準価格	オープン		
商品コード	2181668		
項目	CATV上り	CATV下り	
周波数帯域 (MHz)	10~60 帯域切換時(30~60)	70~1000	
標準利得 (dB)	35		
阻止減衰量 (dB)	30以上	—	上りカット時
利得調整範囲 (dB)	0~−10		連続可変
帯域内周波数特性 (dB)	±2.0	±3.0	
入力レベル調整[ATT] (dB)	−25(5dBステップ)	−16(2dBステップ)	切換
出力レベル調整[ATT] (dB)	−10(5dBステップ)	—	切換
周波数特性等化器(dB) EQ	—	−14(2dBステップ)【70MHz】	切換
周波数特性等化器(dB) 逆EQ	—	−14(2dBステップ)【1000MHz】	切換
周波数特性等化器(dB) チルト	0~−6【10MHz】	0~−14【70MHz】	連続可変
適正入力レベル (dBμV)	75~85	73~83	
標準出力レベル (dBμV)	110	108 ※1	
雑音指数 (dB)	9以下	10以下	最大利得時
入出力インピーダンス (Ω)	75		F型
VSWR	2.0以下		
耐雷性 (kV)	±20(1.2／50μs)		
不要放射 (dBμV/m)	34以下		3m法による
電源電圧 (V)	AC100±10(50／60Hz)		
消費電力 (W)	8.5		
使用温度範囲 (℃)	−10~+50		本体周囲温度
寸法 (mm)	166(H)×127(W)×65(H)		
質量 (kg)	0.9		
付属品	取付ねじ2本(1本は本体取付済)		
梱包数	5		

※1　PGレベルでの規定
70~1000MHz：FM12ch、デジタル6MHz×143ch伝送、−10dB運用


CATVブースター

CATV上り増幅

NDBU60B(10)

共聴用　最大利得 20dB





摘要			備考
型名	NDBU60B(10)		
標準価格	¥14,300(税込価格¥15,730)		
商品コード	2182008		
項目	上り	CATV下り	
周波数帯域 (MHz)	10～60	70～1000	
標準利得 (dB)	20	−2.5	
帯域内利得偏差 (dB)	2以内	—	
利得安定度 (dB)	±1以下	—	
入力レベル調整[ATT] (dB)	0,5,10	—	切換
標準出力レベル (dBμV)	128(1波)	—	
適正入力レベル (dBμV)	95～108	—	
雑音指数 (dB)	10以下	—	
入出力インピーダンス (Ω)	75		F型
VSWR	2.5以下		
2次高調波比 (dB)	−60以下	—	標準出力レベル時
ハム変調 (dB)	−60以下		標準出力レベル時
使用温度範囲 (℃)	−10～+40		本体周辺温度
耐雷性 (KV)	±15(1.2/50μs)		入力・出力端子
不要放射 (dBμV/m)	34以下		3m法による
電源電圧 (V)	AC100(5/60Hz)		
消費電力 (W)	AC100V 1.7		
寸法 (mm)	90(H)×41(W)×115(D)		
質量 (kg)	0.4		
付属品	パネルシール1枚		
梱包数	10		

CATVブースター


CATV上り増幅　CATV下り 70～770MHz 増幅

- 本器は、CATVの上り(10～55MHz)、下り(70～770MHz)を増幅する広帯域・高性能ブースターです。
- 上り帯域は、システムに応じて増幅、カットの2タイプにスイッチ操作で切換えられます。
- 流合雑音対策として、上り帯域を30～55MHzに切換可能です。

BL7702W7E

共聴用　最大利得 38dB





摘要				備考
型名	BL7702W7E (BL型名:CATV-1E)			
標準価格	¥292,000(税込価格¥321,200)			
商品コード	2182230			
項目	CATV上り ※		CATV下り	上り帯域切換時
周波数帯域 (MHz)	10～55		70～770	30～55
最大伝送容量 (ch)	TV2 DATA		TV74 デジタル	デジタル(550～770MHz)は−10dB運用
標準入力レベル (dBμV)	75		69	
標準利得 (dB)	30以上		38以上	
定格出力レベル (dBμV)	105(フラット出力)		107(フラット出力)	全電力が+20dBm以下で運用の事
利得調整範囲 (dB)	10以上			連続可変
入力レベル調整[ATT] (dB)	−25(5dBステップ)		−16(2dBステップ)	切換
チルト特性(dB) EQ	—		−14(2dBステップ)(70MHz)	切換
チルト特性(dB) 逆EQ	—		−6(2dBステップ)(770MHz)	切換
チルト特性(dB) 450MHz EQ	—		−4	切換
チルト特性(dB) チルト	0～−6(10MHz)		0～−10(70MHz)	連続可変
伝送帯域内周波数特性偏差 (dB)	全帯域で±1.0以内		全帯域で±2.0以内	
利得安定度 (dB)	±2.0以内			−10～+40℃
雑音指数 (dB)	10以下			最大利得時
電圧定在波比	2.0以下			
入出力インピーダンス (Ω)	75			F型
相互変調[IM2] (dB)	−55以下		−63以下	定格出力レベル時
CTB (dB)	—		−60以下	定格出力レベル時
ハム変調 (dB)	−60以下			定格出力レベル時
入力モニター (dB)	−20±1.5(切換)		−20±2.0	
出力モニター (dB)			−20±1.5	
直読端子	出力		—	
耐衝撃波試験	入出力・電源端子とも正負各15kV(1.2/50μs)のサージ電圧に耐える			
漏洩電界強度 (dBμV)	—		34以下	3mの距離において
電源電圧 (V)	AC100(50/60Hz)			
消費電力 (W)	13.5			
使用温度範囲 (℃)	−10～+40			本体周囲温度
外形寸法 (mm)	166(H)×127(W)×65(D)			
質量 (kg)	1.0			
付属品	取付ねじ2本(1本は本体取付済)			
梱包数	5			

※増幅・カット切換式

CATVブースター


CATV上り増幅　CATV下り70~1000MHz増幅

●CATV上り(10~60MHz)、下り(70~1000MHz)を増幅するブースターです。
●上り帯域は切換スイッチにより、増幅、カット(流合雑音対策)を選択できます。
●電源部を本体ケースから取り出して、電源分離型ブースターとしても使用できます。

SRB3020DG(10)

共聴用　最大利得 30dB





摘要	RoHS対応		備考
型名	SRB3020DG(10)		
標準価格	オープン		
商品コード	2181666		
項目	上り　※1	下り	
周波数帯域 (MHz)	10~60	70~1000	
利得 (dB)	15~20	25~30	
阻止帯域減衰量 (dB)	50以上	—	上りカット時
利得調整範囲 (dB)	0~−10以上		連続可変
周波数特性等化器(EQ) (dB)	—	0.6(70MHz)	切換
適正入力レベル (dBμV)	90~100	68~78	
標準出力レベル (dBμV)	110	98　※2	
雑音指数 (dB)	10以下		最大利得時
入力・出力インピーダンス(Ω)	75		F型
電圧定在波比	2.5以下		
CN比 (dB)	—	51以上　※2	標準出力レベル時
BER (dB)	1.0e−9以下		標準出力レベル時
ハム変調 (dB)	−60以下		
出力モニター統合量 (dB)	—	−20	
耐雷性 (kV)	±20(1.2/50μs)		
不要放射 (dBμV/m)	34以下		3m法による
電源電圧	AC100V(50/60Hz)又はDC15V		
消費電力	AC100V 4.7W　DC15V 150mA		上り増幅時
使用温度範囲 (℃)	−20~+50		本体周囲温度
使用湿度範囲 (%)	20~90		結露なき事
外形寸法 (mm)	150(H)×105(W)×62(D)		
質量 (kg)	0.7		
付属品	取付ねじ6本(本体取付済)		
梱包数	10		

※1：上り増幅・カット切替スイッチ付。
※2：PGレベルでの規定
　70~770MHz：FM12ch、デジタル111ch伝送、-10dB運用
　770~1000MHz：デジタル192MHz×1ch伝送、-6dB運用

CATVブースター用電源部

FM　UHF　CS・BS 2610 MHz

●本器はSRBシリーズ専用の電源供給器です。
●ブースターへDC15Vを供給できます。

SRB5PS2

共聴用



摘要	RoHS対応　在	
型名	SRB5PS2	
標準価格	¥10,600(税込価格¥11,660)	
商品コード	2181504	
周波数帯域 (MHz)	10~770	770~2610
挿入損失 (dB以下)	1.5	2.5
電圧定在波比 (以下)	1.5	2.5
電圧 (V/W)	AC100(50/60Hz)/10	
入力・出力インピーダンス(Ω)	75(F型)	
重畳電圧 (V/mA)	DC15/最大500	
使用温度範囲 (℃)	※　−20~+50	
質量 (kg)	0.21	
付属品	取付ねじ3本(1本は本体取付済)	
梱包数	10	

※本体周囲温度

UHF/FMブースター


FM増幅 UHF増幅

●FM･UHF増幅に対応したブースターです。
●UHF前置ブースター用にDC15V(1.5W)を送電でき、弱電界地区でも対応可能です。(UHF前置ブースター:UPA16)
●ブースター上面に穴が無いため、結露、水滴等による動作不良を軽減します。
●電源プラグにトラッキング対策用絶縁キャップを装着。
●FM補完放送対応。

S46UF2

共聴用 最大利得 48dB





摘要	環境にやさしい RoHS対応		備考
型名	S46UF2		
標準価格	¥93,000(税込価格¥102,300)		
商品コード	2181491		
項目	FM	UHF	
周波数帯域 (MHz)	※2	470～710	
利得 (dB)	33～38 ※1	43～48	
利得調整範囲 (dB)	0～−10		連続可変
入力レベル調整[ATT] (dB)	−10	−10、−15	切換
適正入力レベル(dBμV)	62～72	72～82	
標準出力レベル (dBμV)	95(5波)	115(9波)	
雑音指数 (dB)	4.5以下	8以下	最大利得時
VSWR	2.5以下		
使用温度範囲 (℃)	−10～+40		本体周囲温度
直流供給電圧 (V)	−	DC15(±10%)1.5W 入力端子	
電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)		
消費電力 (W)	5.5 DC15V(1.5W)送電時 7.5		
寸法 (mm)	166(H)×120(W)×69(D)		
質量 (kg)	1.0		
付属品	取付ねじ2本(1本は本体取付済)		
梱包数	5		

※1 カット機能付
※2 S46UF：76～90MHz、S46UF2：76～95MHz

UHF/FMブースター


FM増幅 UHF増幅

●FM･UHF増幅に対応したブースターです。
●UHF前置ブースター用にDC15V(1.5W)を送電でき、弱電界地区でも対応可能です。(UHF前置ブースター:UPA16)
●ブースター上面に穴が無いため、結露、水滴等による動作不良を軽減します。
●電源プラグにトラッキング対策用絶縁キャップを装着。
●FM補完放送対応。

T37UF2

共聴用 最大利得 40dB





摘要	環境にやさしい RoHS対応		備考
型名	T37UF2		
標準価格	¥57,000(税込価格¥62,700)		
商品コード	2181494		
項目	FM	UHF	
周波数帯域 (MHz)	76～95	470～710	
利得 (dB)	20～25 ※1	35～40	
利得調整範囲 (dB)	0～−10		連続可変
入力レベル調整[ATT] (dB)	−10	−10、−15	切換
適正入力レベル(dBμV)	70～80		
標準出力レベル (dBμV)	90(5波)	105(9波)	
雑音指数 (dB)	5以下	4以下	最大利得時
VSWR	2.5以下		
使用温度範囲 (℃)	−10～+40		本体周囲温度
直流供給電圧 (V)	−	DC15(±10%)1.5W 入力端子	
電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)		
消費電力 (W)	3.5 DC15V(1.5W)送電時 5.0		
寸法 (mm)	178(H)×135(W)×42(D)		
質量 (kg)	0.7		
付属品	取付ねじ3本		
梱包数	10		

※1 カット機能付

CS・BS前置増幅器

FM増幅 UHF増幅

- 受信増幅器と受信アンテナを接続する場合、受信増幅器の適正入力レベル範囲より受信レベルが低いときに使用する、4K・8K放送(3224MHz)に対応した前置増幅器です。
- 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。
- 出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
- ケース及び取付金具は、耐蝕性に優れたアルミ製で、電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。

CSEA25

共聴用 最大利得 22dB CINR 28dB



摘要	高シールド 環境にやさしい RoHS対応	
型名	CSEA25	
標準価格	オープン	
商品コード	2181880	
周波数帯域 (MHz)	FM・VHF・UHF	BS・CS-IF
	10～770	1000～3224
利得 (dB)	−3.0(パス)以上	17/22 ※1
定格出力レベル (dBμV)	−	90/95 ※1
雑音指数 (dB)	−	7以下 ※2
入出力インピーダンス (Ω)	75(F型)	
VSWR	2.5以下	
CINR (dB)	−	28以上
受電電圧/電流 (V/mA)	DC15/0.08	
電通容量 (V/A)	最大DC15/0.8 ※3	
使用温度範囲 (℃)	−20～+40	
寸法 (mm)	78(H)×135(W)×91.2(D)	
質量 (kg)	0.6	
付属品	取付金具(HIカナグ等)1セット、防水キャップ3個	
梱包数	10	

※1：1000/3224MHzの値
※2：1000～1032MHzまでは8dB以下
※3：入力端子合計

UHF前置増幅器、FM前置増幅器

FM増幅 UHF増幅

- 受信増幅器と受信アンテナを接続する場合、受信増幅器の適正入力レベル範囲より受信レベルが低いとき使用します。
- 雑音指数(NF)が優れており、微弱電界地域でのC/Nの改善に最適です。
- 入力及び出力端子には、避雷回路を内蔵しています。
- 出力モニター端子(−20dB)が設けてありますので、レベルチェックが容易に行なえます。
- 電源の供給は、AC20V～30Vを出力側同軸ケーブルに重畳して給電します。アンテナマスト、壁面のいずれにも、取付可能な構造です。

NPA25U3

共聴用 最大利得 25dB以上

NPA30U3

共聴用 最大利得 30dB以上

NPA25FM5

共聴用 最大利得 27dB



商品名	UHF前置増幅器(25dB型)	UHF前置増幅器(30dB型)
摘要	N 受	N 受
型名	NPA25U3	NPA30U3
標準価格	¥41,000 (税込価格¥45,100)	¥42,000 (税込価格¥46,200)
商品コード	2181288	2181289
周波数帯域 (MHz)	470～710	
利得 (dB)	25以上	30以上
最大出力レベル (dBμV)	90(9波)	95(9波)
利得調整範囲 (dB)	0～−10(連続可変)	
利得安定度 (dB)	±2以内	
帯域内周波数特性 (dB)	±1以内(任意の30MHzにて)	
雑音指数 (dB)	1.5以下(最大利得時)	
VSWR	2.5以下	
ハム変調 (dB)	−60以下	
電源電圧 (V)	AC20～30(50/60Hz)(ケーブル給電)	
消費電力 (VA)	4.0	
外形寸法 (mm)	70.5(H)×151(W)×109(D)	
質量 (kg)	0.8	
付属品	取付金具(TK-HS等)1セット、取付ねじ2本、防水キャップ2個	

商品名	FM前置増幅器(25dB型)
摘要	受
型名	NPA25FM5
標準価格	¥30,500(税込価格¥33,550)
商品コード	2181500
周波数帯域 (MHz)	76～95
利得 (dB)	23～27
最大出力レベル (dBμV)	85
利得調整範囲 (dB)	0～−10以下(連続)
利得安定度 (dB)	±2以内
帯域内周波数特性 (dB)	2以内
雑音指数 (dB)	4以下
VSWR	2以下
ハム変調 (dB)	−60以下
電源 (V)	AC20～30 (50/60Hz ケーブル給電)
消費電力 (VA)	2.5 (AC30Vにおいて)
質量 (kg)	0.8
付属品	取付金具(TK-HS等)1セット、取付ねじ2本、防水キャップ2個

分配器／分波器／分岐器

01 分配器（屋外用）



▸P114

02 分配器（屋内用）



▸P116

03 ケーブル付き分配器



▸P124

04 ケーブル付き分波器



▸P125

05 分岐器（屋内用）




▸P126

分配器/分波器/分岐器について

分配器と分波器の違い

分配器とは

入力された電波を複数の部屋や機器に送ります



分波器とは

入力された電波を
BS・110°CS の電波と地デジの電波に切り分け
それぞれの端子から出力します




分波器のプラグの種類について


●混合器でまとめられたテレビの電波を、UHFとBS・110°CSのように、それぞれの放送別に分ける時に使います。
入力ケーブルのあり・なしと出力ケーブルのプラグの形状の異なる4種類の分波器があります。

抜けにくいスクリュー式プラグ

NASUESL ▶P125




NASUES15L ▶P125




手軽なプッシュ式プラグ

NASCUESL ▶P125



NASCUES15L ▶P125



分配器接続例

●テレビの電波を均等に分けます。電波を複数の部屋に分けたい時や、テレビの台数を増やしたい時に使います。

※分配する数が増えるほど電波は弱くなるので、分ける数に応じた分配器をご使用ください。

■屋外用


全端子電通型

DME□P-BP ▶P115

1 端子電通型

DME□-BP ▶P114

※□には分配数が入ります。



■屋内用


全端子電通型

EDG□P（樹脂ケース） ▶P121
D□EP-BP（ダイカストケース） ▶P118
NAED2L/ED215L（出力ケーブル付き） ▶P124
FPD2PE（コンセント差し込み型） ▶P120

1 端子電通型

D□E-BP（ダイカストケース） ▶P116
ED215（入力ケーブル付き） ▶P124
FPD2E（コンセント差し込み型） ▶P120

※□には分配数が入ります。




端子間の電通について

全端子電通型

入力と全ての出力（出力 1/ 出力 2）の間に電流が流れます。

BS・110°CSアンテナにどちらのテレビからでも電気が送れます。どちらのテレビでもBS・110°CS放送を視聴することができます。複数のお部屋でテレビを視聴する場合は、こちらの分配器をお使いください。


（両方のテレビから同時に電気を送っても問題ありません。）



1 端子電通型

入力と全ての出力 1 の間だけ電流が流れます。

BS・110°CSアンテナに出力1のテレビからだけ電気が送れます。出力1のテレビの電源を切ると出力2のテレビでBS・110°CS放送を視聴することができなくなります。決まった部屋でだけBS放送を視聴する場合などは、こちらの分配器をお使いください。



ラインナップ一覧

家庭用分配器

No.	種別	型名	商品コード	電通	梱包形態	掲載ページ
01	分配器（屋外用）	DME2-BP	2181993	1端子電通型	ブリスターパック	114
		DME3-BP	2181994	1端子電通型	ブリスターパック	114
		DME4-BP	2181995	1端子電通型	ブリスターパック	114
		DME2P-BP	2181996	全端子電通型	ブリスターパック	115
		DME3P-BP	2181997	全端子電通型	ブリスターパック	115
		DME4P-BP	2181998	全端子電通型	ブリスターパック	115
02	分配器（屋内用）	D2E-BP	2181873	1端子電通型	ブリスターパック	116
		D3E-BP	2181874	1端子電通型	ブリスターパック	116
		D4E-BP	2181875	1端子電通型	ブリスターパック	116
		D2EP-BP	2181870	全端子電通型	ブリスターパック	118
		D3EP-BP	2181871	全端子電通型	ブリスターパック	118
		D4EP-BP	2181872	全端子電通型	ブリスターパック	118
		FPD2E	2181954	1端子電通型	スライドパック	120
		FPD2PE	2181904	全端子電通型	ブリスターパック	120
		EDG2P	2181900	全端子電通型	ブリスターパック	121
		EDG3P	2181902	全端子電通型	ブリスターパック	121
		EDG4P	2181903	全端子電通型	ブリスターパック	121
03	ケーブル付き分配器	ED215	2181955	1端子電通型	ブリスターパック	124
		NAED215L	2181849	全端子電通型	ブリスターパック	124
		NAED2L	2181846	全端子電通型	ブリスターパック	124
		ED2L(20)	2181923	全端子電通型	バルク仕様20個入	124

家庭用分波器

No.	種別	型名	商品コード	電通	梱包形態	掲載ページ
04	ケーブル付き分波器	NASCUESL	2181834	入力端子とBS・CS出力間電通	ブリスターパック	125
		SCUESL(20)	2181921	入力端子とBS・CS出力間電通	バルク仕様20個入	125
		NASUESL	2181840	入力端子とBS・CS出力間電通	ブリスターパック	125
		SUESL(20)	2181922	入力端子とBS・CS出力間電通	バルク仕様20個入	125
		NASCUES15L	2181837	入力端子とBS・CS出力間電通	ブリスターパック	125
		NASUES15L	2181843	入力端子とBS・CS出力間電通	ブリスターパック	125

共聴用分配器

No.	種別	型名	商品コード	電通	梱包形態	掲載ページ
05	分配器（屋内用）	D2E	2181601	1端子電通型		117
		D2E(10)	2181618	1端子電通型	バルク仕様10個入	117
		D3E	2181602	1端子電通型		117
		D3E(10)	2181619	1端子電通型	バルク仕様10個入	117
		D4E	2181603	1端子電通型		117
		D4E(10)	2181620	1端子電通型	バルク仕様10個入	117
		D5E	2181604	1端子電通型		117
		D6E	2181605	1端子電通型		117
		D6E(10)	2181621	1端子電通型	バルク仕様10個入	117
		D8E	2181606	1端子電通型		117
		D8E(10)	2181622	1端子電通型	バルク仕様10個入	117
		D2EP	2181936	全端子電通型		119
		D3EP	2181937	全端子電通型		119
		D4EP	2181938	全端子電通型		119
		D5EP	2181939	全端子電通型		119
		D6EP	2181940	全端子電通型		119
		D8EP	2181941	全端子電通型		119
		HKD4	2181891	1端子電通型		122
		HKD5	2181990	1端子電通型		122
		HKD6	2181892	1端子電通型		122
		HKD8	2181991	1端子電通型		122
		BL-DE2	2182084			123
		BL-DE4	2182085			123
		BL-DE6	2182086			123
		BL-DE8	2182087			123

共聴用分岐器

No.	種別	型名	商品コード	電通	梱包形態	掲載ページ
05	分岐器（屋内用）	B101E	2181607	1端子電通型		126
		B101E(10)	2181623	1端子電通型	バルク仕様10個入	126
		B102E	2181608	1端子電通型		126
		B102E(10)	2181624	1端子電通型	バルク仕様10個入	126
		B104E	2181609	1端子電通型		126
		B104E(10)	2181625	1端子電通型	バルク仕様10個入	126
		BL-CE1	2182081			127
		BL-CE2	2182082			127
		BL-CE4	2182083			127

01 分配器(屋外用)

分配器

FM V-Low | UHF | CATV 10~770 MHz | CS・BS 3224 MHz

●外観は樹脂ケースの防滴構造。内部はダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩、飛び込み防止に効果があります。
●適合マスト径:φ22 ～ 50mm。
●入力端子と1出力端子間電流通過型。(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)



DME2-BP

家庭用 | 1端子電通型





DME3-BP

家庭用 | 1端子電通型





DME4-BP

家庭用 | 1端子電通型





商品名		2分配器(屋外用)	3分配器(屋外用)	4分配器(屋外用)
摘要		SH 屋シールド 環境にやさしい RoHS対応 BP		
型名		DME2-BP	DME3-BP	DME4-BP
標準価格		オープン	オープン	オープン
商品コード		2181993	2181994	2181995
JANコード		49 62736 81993 5	49 62736 81994 2	49 62736 81995 9
周波数帯域	(MHz)	10～3224		
分配損失(dB以下)	10～76	4.7	7.5	8.5
	76～222	4.0	6.5	8.0
	222～770	4.3	7.5	8.5
	770～1489	5.0	8.0	9.8
	1489～2150	6.5	10.0	11.5
	2150～2681	8.0	12.5	14.5
	2681～3224	9.5	14.0	16.5
寸法(mm)H×W×D		38.5×92×42	38.5×136×42	
質量	(kg)	0.2	0.26	0.28
梱包数		20	20	20

FM V-Low | UHF | CATV 10~770 MHz | CS・BS 3224 MHz

分配器

●外観は樹脂ケースの防滴構造。内部はダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩、飛び込み防止に効果があります。
●適合マスト径:φ22 ～ 50mm。
●全出力端子→入力端子間電流通過型。(最大DC15V・0.8A)



DME2P-BP

家庭用 全端子電通型





DME3P-BP

家庭用 全端子電通型





DME4P-BP

家庭用 全端子電通型






商品名		2分配器(屋外用)	3分配器(屋外用)	4分配器(屋外用)
摘要		SH 高シールド 環境にやさしい RoHS対応 BP		
型名		DME2P-BP	DME3P-BP	DME4P-BP
標準価格		オープン	オープン	オープン
商品コード		2181996	2181997	2181998
JANコード		49 62736 81996 6	49 62736 81997 3	49 62736 81998 0
周波数帯域	(MHz)	10~3224		
分配損失 (dB以下)	10~76	4.7	7.5	8.5
	76~222	4.0	6.5	8.0
	222~770	4.3	7.5	8.5
	770~1489	5.0	8.0	9.8
	1489~2150	6.5	10.0	11.5
	2150~2681	8.0	12.5	14.5
	2681~3224	9.5	14.0	16.5
寸法(mm)H×W×D		38.5×92×42	38.5×136×42	
質量	(kg)	0.2	0.26	0.28
梱包数		20	20	20

分配器（屋内用）

FM V-Low | UHF | CATV 10～770 MHz | CS・BS 3224 MHz

●ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩、飛び込み防止に効果があります。
●接栓は付属しておりません。
●入力端子と1出力端子間電流通過型。（最大DC15V・0.8A/AC30V・1A）



D2E-BP

家庭用 | 1端子電通型





D3E-BP

家庭用 | 1端子電通型





D4E-BP

家庭用 | 1端子電通型





商品名		2分配器	3分配器	4分配器
摘要		SH 高シールド 環境にやさしい RoHS対応 BP		
型名		D2E-BP	D3E-BP	D4E-BP
標準価格		オープン	オープン	オープン
商品コード		2181873	2181874	2181875
JANコード		49 62736 81873 0	49 62736 81874 7	49 62736 81875 4
周波数帯域	(MHz)	10～3224		
分配損失（dB以下）	10～76	4.3	7.0	8.5
	76～222	4.0	6.0	8.0
	222～770	4.3	6.5	8.2
	770～1489	5.0	7.5	9.4
	1489～2150	6.0	9.0	11.0
	2150～2681	6.5	11.0	12.0
	2681～3224	7.3	11.8	13.3
寸法（mm）H×W×D		47.7×55.5×20.5		47.7×77.5×20.5
質量	(kg)	0.04		0.06
付属品		取付ねじ2本（本体取付済）、機能アースねじ1本（本体取付済）		
梱包数		20	20	20

分配器(屋内用)

FM V-Low | UHF | CATV 10~770 MHz | CS・BS 3224 MHz

●ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
●バルク仕様にF型接栓は付属しておりません。
●入力端子と1出力端子間電流通過型(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)

D2E

D2E(10)

共聴用 1端子電通型



D3E

D3E(10)

共聴用 1端子電通型



D4E

D4E(10)

共聴用 1端子電通型



D5E

共聴用 1端子電通型



D6E

D6E(10)

共聴用 1端子電通型



D8E

D8E(10)

共聴用 1端子電通型




商品名		2分配器	3分配器	4分配器	5分配器	6分配器	8分配器
摘要		SH 高シールド RoHS対応					
型名		D2E [D2E(10)]	D3E [D3E(10)]	D4E [D4E(10)]	D5E	D6E [D6E(10)]	D8E [D8E(10)]
標準価格		¥3,250 (税込価格¥3,575) [オープン]	¥3,900 (税込価格¥4,290) [オープン]	¥4,650 (税込価格¥5,115) [オープン]	¥5,400 (税込価格¥5,940)	¥6,500 (税込価格¥7,150) [オープン]	¥12,500 (税込価格¥13,750) [オープン]
商品コード		2181601 [2181618]	2181602 [2181619]	2181603 [2181620]	2181604	2181605 [2181621]	2181606 [2181622]
周波数帯域	(MHz)	10~3224					
分配損失 (dB以下)	10~76	4.3	7.0	8.5	10.0	11.0	12.5
	76~222	4.0	6.0	8.0	9.5	10.2	12.0
	222~770	4.3	6.5	8.2	9.8	11.0	13.0
	770~1489	5.0	7.5	9.4	10.5	12.0	13.5
	1489~2150	6.0	9.0	11.0	12.5	15.0	17.0
	2150~2681	6.5	11.0	12.0	14.0	16.5	18.0
	2681~3224	7.3	11.8	13.3	16.3	17.8	19.3
寸法(mm)H×W×D		47.7×55.5×20.5		47.7×77.5×20.5		56.2×121.5×20.5	
質量	(kg)	0.04		0.06		0.085	0.09
付属品		取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)、5C用F型接栓端子数分					
梱包数		20[10]	20[10]	20[10]	20	20[10]	20[10]

商品コードの[ ]内はバルク仕様(10個入り)のコードです。

分配器（屋内用）

FM V-Low | UHF | CATV 10～770 MHz | CS・BS 3224 MHz

●ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩、飛び込み防止に効果があります。
●接栓は付属しておりません。
●全出力端子→入力端子間電流通過型。（最大DC15V・0.8A）



D2EP-BP

家庭用 | 全端子電通型



D3EP-BP

家庭用 | 全端子電通型



D4EP-BP

家庭用 | 全端子電通型



商品名		2分配器	3分配器	4分配器
摘要		SH 高シールド 環境にやさしい RoHS対応 BP		
型名		D2EP-BP	D3EP-BP	D4EP-BP
標準価格		オープン	オープン	オープン
商品コード		2181870	2181871	2181872
JANコード		49 62736 81870 9	49 62736 81871 6	49 62736 81872 3
周波数帯域	(MHz)	10～3224		
分配損失（dB以下）	10～76	4.7	7.5	8.5
	76～222	4.0	6.5	8.0
	222～770	4.3	7.5	8.5
	770～1489	5.0	8.0	9.8
	1489～2150	6.0	10.0	11.5
	2150～2681	7.0	12.0	13.0
	2681～3224	9.0	13.5	15.0
寸法（mm）H×W×D		47.7×55.5×20.5		47.7×77.5×20.5
質量	(kg)	0.04		0.06
付属品		取付ねじ2本（本体取付済）、機能アースねじ1本（本体取付済）		
梱包数		20	20	20

分配器(屋内用)

FM V-Low | UHF | CATV 10~770 MHz | CS・BS 3224 MHz

●ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
●全出力端子→入力端子間電流通過型(最大DC15V・0.8A)

D2EP

共聴用 全端子電通型



D3EP

共聴用 全端子電通型



D4EP

共聴用 全端子電通型



D5EP

共聴用 全端子電通型




D6EP

共聴用 全端子電通型



D8EP

共聴用 全端子電通型



商品名		2分配器	3分配器	4分配器	5分配器	6分配器	8分配器
摘要							
型名		D2EP	D3EP	D4EP	D5EP	D6EP	D8EP
標準価格		¥4,300 (税込価格¥4,730)	¥5,350 (税込価格¥5,885)	¥6,700 (税込価格¥7,370)	¥8,450 (税込価格¥9,295)	¥10,500 (税込価格¥11,550)	¥15,800 (税込価格¥17,380)
商品コード		2181936	2181937	2181938	2181939	2181940	2181941
周波数帯域	(MHz)	10~3224					
分配損失 (dB以下)	10~76	4.7	7.5	8.5	10.5	11.5	13.0
	76~222	4.0	6.5	8.0	10.0	10.2	12.0
	222~770	4.3	7.5	8.5	10.5	11.0	13.0
	770~1489	5.0	8.0	9.8	11.5	13.0	14.0
	1489~2150	6.0	10.0	11.5	13.5	15.0	17.0
	2150~2681	7.0	12.0	13.0	15.0	17.0	18.5
	2681~3224	9.0	13.5	15.0	17.5	20.0	21.5
寸法(mm)H×W×D		47.7×55.5×20.5		47.7×77.5×20.5		56.2×121.5×20.5	
質量	(kg)	0.04		0.06		0.085	0.09
付属品		取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)、5C用F型接栓端子数分					
梱包数		20	20	20	20	20	20

分配器（屋内用）（コンセント差し込み型）

FM V-Low | UHF | CATV 10～770 MHz | CS・BS 3224 MHz

- 接続端子は、金メッキ仕様。（FPD2PE）
- 入力側に電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。（FPD2PE）
- 全出力端子→入力端子間電流通過型。（最大DC15V・0.8A）（FPD2PE）
- 入力端子と1出力端子間電通型。（最大DC15V・0.8A）（FPD2E）

FPD2E（コンセント差し込み型）

家庭用 | 1端子電通型





FPD2PE（コンセント差し込み型）

家庭用 | 全端子電通型





摘要		HS JEITA 高シールド 環境にやさしい RoHS対応 (SP)	HS JEITA 高シールド 環境にやさしい RoHS対応 (BP)
型名		FPD2E	FPD2PE
標準価格		オープン	¥2,540（税込価格¥2,794）
商品コード		2181954	2181904
JANコード		49 62736 81954 6	49 62736 81904 1
周波数帯域	(MHz)	10～3224	
分配損失（dB以下）	10～76	4.7	4.7
	76～222	4.0	4.0
	222～770	4.5	4.5
	770～1489	5.3	5.3
	1489～2150	6.5	6.5
	2150～2681	8.0	8.0
	2681～3224	9.5	9.5
寸法（mm）H×W×D		33×55×16	34.7×55×20
質量	(kg)	0.045	
梱包数		20	20

分配器(屋内用)

FM V-Low | UHF | CATV 10~770 MHz | CS・BS 3224 MHz

●接続端子は、金メッキ仕様。
●入力側に電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。
●全出力端子→入力端子間電流通過型。(最大DC15V・0.8A)



EDG2P

家庭用 全端子電通型





EDG3P

家庭用 全端子電通型





EDG4P

家庭用 全端子電通型





商品名		2分配器	3分配器	4分配器
摘要		SH JEITA 高シールド 環境にやさしい RoHS対応 BP		
型名		EDG2P	EDG3P	EDG4P
標準価格		オープン	オープン	オープン
商品コード		2181900	2181902	2181903
JANコード		49 62736 81900 3	49 62736 81902 7	49 62736 81903 4
周波数帯域	(MHz)	10~3224		
分配損失 (dB以下)	10~76	4.7	7.5	8.5
	76~222	4.0	6.5	8.0
	222~770	4.3	7.5	8.5
	770~1489	5.0	8.0	9.8
	1489~2150	6.0	10.0	11.5
	2150~2681	7.0	12.0	13.0
	2681~3224	9.0	13.5	15.0
寸法(mm)H×W×D		47.7×48×20		47.7×70×20
質量	(kg)	0.05	0.055	0.075
梱包数		20	20	20

分配器（屋内用）（本体可動式）

FM V-Low　UHF　CATV 10～770 MHz　CS・BS 3224 MHz

●ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
●入力・出力端子が同一方向なので配線が容易におこなえます。
●入力端子と1出力端子間電流通過型（最大DC15V・0.8A/AC30V・1A）

入力端子を黄色表示で視認性アップ!



HKD4

共聴用　1端子電通型




HKD5

共聴用　1端子電通型



90°本体可動!



HKD6

共聴用　1端子電通型



HKD8

共聴用　1端子電通型




商品名		4分配器（本体可動式）	5分配器（本体可動式）	6分配器（本体可動式）	8分配器（本体可動式）
摘要		SH JEITA　RoHS対応			
型名		HKD4	HKD5	HKD6	HKD8
標準価格		¥5,200（税込価格¥5,720）	¥6,000（税込価格¥6,600）	¥7,200（税込価格¥7,920）	¥14,500（税込価格¥15,950）
商品コード		2181891	2181990	2181892	2181991
周波数帯域	(MHz)	10～3224			
分配損失（dB以下）	10～76	8.5	10.0	11.5	12.5
	76～222	8.0	9.5	10.2	12.0
	222～770	8.2	9.8	11.0	13.0
	770～1489	9.4	11.0	12.0	14.0
	1489～2150	11.0	13.0	15.0	16.0
	2150～2681	12.0	14.5	16.5	18.0
	2681～3224	13.5	16.8	19.5	20.0
寸法(mm) H×W×D		38.5×80.4×26.5	38.5×104.4×26.5		38.5×128.4×26.5
質量	(kg)	0.13	0.15		0.2
付属品		取付ねじ2本（本体取付済）、機能アースねじ2本（本体取付済）			
梱包数		10	10	10	10

分配器(屋内用)

FM V-Low | UHF | CATV 10~770 MHz | CS・BS 3224 MHz

●ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
●F型接栓は付属しておりません。

入力端子を黄色表示で視認性アップ!



BL-DE2

共聴用



BL-DE4

共聴用



BL-DE6

共聴用



BL-DE8

共聴用



商品名		2分配器(BL)	4分配器(BL)	6分配器(BL)	8分配器(BL)
摘要					
型名		BL-DE2 (BL型名:SH-D2)	BL-DE4 (BL型名:SH-D4)	BL-DE6 (BL型名:SH-D6)	BL-DE8 (BL型名:SH-D8)
標準価格		¥5,200 (税込価格¥5,720)	¥7,000 (税込価格¥7,700)	¥10,500 (税込価格¥11,550)	¥16,900 (税込価格¥18,590)
商品コード		2182084	2182085	2182086	2182087
周波数帯域	(MHz)	10~770、1000~3224			
分配損失 (dB以上)	10~76	4.3	8.0	11.0	12.5
	76~300	3.8	7.5	10.0	12.0
	300~770	4.0	8.0	11.0	12.5
	1000~1489	4.5	9.0	12.0	13.5
	1489~2150	5.5	10.5	14.0	17.0
	2150~2681	6.5	11.5	16.0	18.5
	2681~3224	7.5	13.0	18.0	20.0
漏洩電界強度※ (dBμV/m以下)	10~76	ー			
	76~300	34			
	300~770				
	1000~1489	40.2			
	1489~2150				
	2150~2681				
	2681~3224				
寸法(mm)H×W×D		47.7×55.5×20.5	47.7×77.5×20.5	56.2×121.5×20.5	
質量	(kg)	0.04	0.06	0.085	0.09
付属品		取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)			
梱包数		10	10	10	10

※3mの距離において

03 ケーブル付き分配器

分配器(屋内用)(ケーブル付き)

FM V-Low | UHF | CATV 10~770 MHz | CS・BS 3224 MHz

- ●接続端子は、金メッキ仕様。(ED215は除く)
- ●入力側に電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。(ED215は除く)
- ●全出力端子→入力端子間電流通過型。(最大DC15V・0.8A)(ED215は除く)
- ●入力端子と1出力端子間電流通過型。(最大DC15V・0.8A)(ED215)

ED215

家庭用 | 1端子電通型





NAED2L

ED2L(20)


家庭用 | 全端子電通型





NAED215L

家庭用 | 全端子電通型





商品名		2分配器	2分配器	2分配器
摘要		高シールド 環境にやさしい RoHS対応 BP	HS JEITA 高シールド 環境にやさしい RoHS対応 BP	
型名		ED215	NAED2L [ED2L(20)]	NAED215L
標準価格		オープン	¥3,810(税込価格¥4,191) [オープン]	¥5,090(税込価格¥5,599)
商品コード		2181955	2181846 [2181923]	2181849
JANコード		49 62736 81955 3	49 62736 81846 4 [49 62736 81923 2]	49 62736 81849 5
周波数帯域	(MHz)	10~3224		
分配損失(db)	10~76	4.7	4.4	4.6
	76~222	4.5	4.0	4.5
	222~770	5.3	4.5	5.3
	770~1489	6.2	5.0	6.2
	1489~2150	7.5	6.0	7.5
	2150~2681	9.5	7.0	9.5
	2681~3224	11.5	8.5	11.5
寸法(mm)H×W×D		1536.2×40×16	552×37×18	2043×37×18
質量	(kg)	0.11	0.07	0.11
梱包数		20	20[20]	20

※商品コードの[ ]内はバルク仕様の(20個入り)のコードです。
注意:バルク商品については、梱包単位の販売となります。

分波器(ケーブル付き)

FM V-Low | UHF | CATV 10~770 MHz | CS・BS 3224 MHz

●地デジとBSなどが混合されている場合に、それぞれを分波(電波を分ける)する製品です。
●入力側に電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 ●入力端子とBS・CS出力端子間電通。(最大DC15V・0.8A)

NASCUESL
SCUESL(20)

家庭用





NASUESL
SUESL(20)


家庭用





NASCUES15L


家庭用





NASUES15L

家庭用





摘要		HS JEITA 高シールド 環境にやさしい RoHS対応 BP	SH JEITA 高シールド 環境にやさしい RoHS対応 BP	HS JEITA 高シールド 環境にやさしい RoHS対応 BP	
型名		NASCUESL [SCUESL(20)]	NASUESL [SUESL(20)]	NASCUES15L	NASUES15L
標準価格		¥3,490(税込価格¥3,839) [オープン]	¥3,810(税込価格¥4,191) [オープン]	¥4,770(税込価格¥5,247)	¥5,090(税込価格¥5,599)
商品コード		2181834 [2181921]	2181840 [2181922]	2181837	2181843
JANコード		49 62736 81834 1 [49 62736 81921 8]	49 62736 81840 2 [49 62736 81922 5]	49 62736 81837 2	49 62736 81843 3
周波数帯域	(MHz)	10~3224			
挿入損失 (dB以下)	10~76	1.0	1.0	1.9	1.9
	76~770	1.5	1.5	2.3	2.3
	1032~1489	2.0	2.0	3.1	3.1
	1489~2150	2.5	2.5	3.9	3.9
	2150~2681	3.0	3.0	4.5	4.5
	2681~3224	3.5	3.5	5.5	5.5
阻止帯減衰量 (dB以上)	10~76	10	10	10	10
	76~770	20	20	20	20
	1032~1489	20	20	18	18
	1489~2150	18	18		
	2150~2681				
	2681~3224				
寸法(mm)H×W×D		337.5×29×14	552×37×18	1,826×29×14	2,043×37×18
梱包数		20[20]	20[20]	20	20

※商品コードの[ ]内はバルク仕様の(20個入り)のコードです。
注意:バルク商品については、梱包単位の販売となります。

分岐器（屋内用）

FM V-Low | UHF | CATV 10～770 MHz | CS・BS 3224 MHz

- ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
- バルク仕様にF型接栓は付属しておりません。
- 入力端子と出力端子間電流通過型（最大DC15V・0.8A/AC30V・1A）



B101E
B101E(10)

共聴用 | 1端子電通型



B102E
B102E(10)

共聴用 | 1端子電通型



B104E
B104E(10)

共聴用 | 1端子電通型



商品名		1分岐器	2分岐器	4分岐器
摘要		高シールド 環境にやさしい RoHS対応		
型名		B101E [B101E(10)]	B102E [B102E(10)]	B104E [B104E(10)]
標準価格		¥3,600 (税込価格¥3,960) [オープン]	¥4,500 (税込価格¥4,950) [オープン]	¥5,900 (税込価格¥6,490) [オープン]
商品コード		2181607 [2181623]	2181608 [2181624]	2181609 [2181625]
周波数帯域	(MHz)	10～3224		
挿入損失 (dB以下)	10～76	1.5	2.5	4.5
	76～222			4.0
	222～770	2.0		5.0
	770～1489	2.5	3.0	5.5
	1489～2150	3.0	4.0	6.0
	2150～2681	3.5	5.0	6.5
	2681～3224	4.3	6.3	7.5
結合損失 (dB以下)	10～76	11.5	11.5	12.0
	76～222			
	222～770	12.0	12.0	12.5
	770～1489	12.5	12.5	13.0
	1489～2150	13.5	13.5	15.0
	2150～2681	14.5	14.5	17.0
	2681～3224	15.8	16.3	18.3
寸法(mm) H×W×D		47.7×55.5×20.5		47.7×77.5×20.5
質量	(kg)	0.04		0.06
付属品		取付ねじ2本（本体取付済）、機能アースねじ1本（本体取付済）、5C用F型接栓端子数分		
梱包数		20[10]	20[10]	20[10]

商品コードの[ ]内はバルク仕様(10個入り)のコードです。

分岐器(屋内用)

FM V-Low | UHF | CATV 10~770 MHz | CS・BS 3224 MHz

●ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
●F型接栓は付属しておりません。

入力端子を黄色表示で視認性アップ!



BL-CE1

共聴用



BL-CE2

共聴用



BL-CE4

共聴用




商品名		1分岐器(BL)	2分岐器(BL)	4分岐器(BL)
摘要				
型名		BL-CE1 (BL型名:SH-C1)	BL-CE2 (BL型名:SH-C2)	BL-CE4 (BL型名:SH-C4)
標準価格		¥6,000 (税込価格¥6,600)	¥6,700 (税込価格¥7,370)	¥9,200 (税込価格¥10,120)
商品コード		2182081	2182082	2182083
周波数帯域	(MHz)	10~770、1000~3224		
挿入損失 (dB以下)	10~76	1.6	2.5	4.5
	76~300	1.3	2.0	3.5
	300~770	1.5	2.5	4.5
	1000~1489	2.0	3.0	5.5
	1489~2150	3.0	4.5	6.0
	2150~2681	4.0	6.0	6.5
	2681~3224	4.5	6.5	7.5
結合損失 (dB以下)	10~76	12.0	12.0	12.0
	76~300	11.0	11.0	11.0
	300~770	12.0	12.0	12.0
	1000~1489	13.0	13.0	13.0
	1489~2150	14.0	14.0	15.0
	2150~2681	14.5	15.0	16.5
	2681~3224	15.5	16.5	18.5
漏洩電界強度※ (dBμV/m以下)	10~76	—	—	—
	76~300	34		
	300~770			
	1000~1489	40.2		
	1489~2150			
	2150~2681			
	2681~3224			
寸法(mm)H×W×D		47.7×55.5×20.5		47.7×77.5×20.5
質量	(kg)	0.04		0.06
付属品		取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)		
梱包数		10	10	10

※3mの距離において


直列ユニット／テレビ端子

01 スイッチ付き直列ユニット・テレビ端子



▸P131

02 スイッチ無し直列ユニット・テレビ端子



▸P136

03 テレビ端子パーツ



▸P141

直列ユニット 中間型と端末型の違い

●アンテナから同軸ケーブルで送られてきた電波を室内で取り出す時に使います。

中間型 テレビの電波を取り出すとともに次のユニットへ電波を送ります。

LKE7P ▶P138
（入力-テレビ出力間電通）


LKEW7PSP(プレート付き) ▶P138
（入力-テレビ出力間電通）

端末型 テレビの電波を取り出します。


WKE7-7 ▶P137
（入力-出力間電通）

WKE7-7P ▶P137
（入力-テレビ出力間電通）


■直列ユニットの中間型・端末型の使用例



■端末型から電気を送る場合




■中間型から電気を送る場合



流合雑音とは

●各家庭などで発生した雑音(妨害電波・ノイズ)を指し、それらは全て幹線に集まることになります。
●家庭内の電化製品による雑音や電波増幅器の故障、宅内配線不良・コネクタの接続不良などがあります。
●流合雑音には軽度のものから重度のものまで存在し、発生したエリア周辺での通信速度が下がり、最悪の場合には通信ができなくなってしまいます。



家庭用テレビ端子

No.	種別	型名	商品コード	電通／非電通	タイプ	梱包形態	掲載ページ
02	スイッチ無し直列ユニット・テレビ端子	WKE7-7SP	2181928	入力-出力間電通	中間用	スライドパック	137
		WKE7-7PSP	2181929	電源挿入型 入力-TV間電通	中間用	スライドパック	137
		LKE7PSP	2181930	電源挿入型 入力-TV間電通	テレビ端子	スライドパック	138
		LKEW7PSP	2181944	電源挿入型 入力-TV間電通	テレビ端子	スライドパック	138

共聴用テレビ端子

No.	種別	型名	商品コード	電通／非電通	タイプ	梱包形態	掲載ページ
01	スイッチ付き直列ユニット・テレビ端子	WSUE77-7BE	2181660	入力-出力間電通	中間用		131
		WSUE77-7B(20)	2181659	入力-出力間電通	中間用	バルク仕様 20個入	131
		WSUE77-RBE	2181662	—	端末用		131
		WSUE77-RB(20)	2181661	—	端末用	バルク仕様 20個入	131
		WSUE77BE	2181615	—	テレビ端子		131
		WSUE77B(20)	2181614	—	テレビ端子	バルク仕様 20個入	131
		WSKE7-7	2181640	入力-出力間電通	中間用		132
		WSKE7-R	2181641	—	端末用		132
		WSKE7	2181613	—	テレビ端子		132
		MSUE7B	2181981	—	テレビ端子		133
		MSUE7B(20)	2181980	—	テレビ端子	バルク仕様 20個入	133
		MSKE7-7	2181899	入力-出力間電通	中間用		134
		MSKE7	2181898	—	テレビ端子		134
		BL77FSE	2182092	—			135
		BL7FSE(3)	2182091	—			135
		BL7FSE(1)	2182090	—			135
02	スイッチ無し直列ユニット・テレビ端子	WUE77-7BE	2181651	入力-出力間電通	中間用		136
		WUE77-RBE	2181653	—			136
		WUE77BE	2181617	—			136
		WUE77B(20)	2181616	—		バルク仕様 20個入	136
		WKE7-7	2181637	入力-出力間電通	中間用		137
		WKE7-7P	2181638	電源挿入型 入力-TV間電通	中間用		137
		LKE7-R	2181612	—	端末用		138
		LKE7	2181610	—	テレビ端子		138
		LKE7P	2181611	電源挿入型 入力-TV間電通	テレビ端子		138
		MUE7-7B	2181983	入力-出力間電通	中間用		139
		MUE7-RB	2181984	—	テレビ端子		139
		MUE7B	2181982	—	テレビ端子		139
		MKE7-7	2181897	入力-出力間電通	中間用		140
		MKE7	2181895	—	テレビ端子		140
		MKE7P	2181896	電源挿入型 入力-TV間電通	テレビ端子		140
		BL77FE	2182089	—			141
		BL7FE	2182088	—			141

FM V-Low | UHF | CATV 10~770 MHz | CS・BS 3224 MHz

直列ユニット/テレビ端子(2端子型)


●テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能。
●ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
●取付パーツは着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。
●スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
●バルク仕様に付属品はありません。 ●標準端子台色はホワイト。(M620) ●テレビ端子台(交換用)についてはP.142をご参照ください。


WSUE77-7BE
WSUE77-7B(20)
共聴用

WSUE77-RBE
WSUE77-RB(20)
共聴用

WSUE77BE
WSUE77B(20)
共聴用







商品名		3.2GHz対応 中間用スイッチ付 2端子型直列ユニット							3.2GHz対応 端末用スイッチ付 2端子型直列ユニット							3.2GHz対応 スイッチ付 2端子型テレビ端子						
摘要		高シールド 環境にやさしい RoHS対応 中間用							高シールド 環境にやさしい RoHS対応 端末用							高シールド 環境にやさしい RoHS対応 テレビ端子						
型名		WSUE77-7BE [WSUE77-7B(20)]							WSUE77-RBE [WSUE77-RB(20)]							WSUE77BE [WSUE77B(20)]						
標準価格		¥8,300(税込価格¥9,130) [オープン]							¥8,000(税込価格¥8,800) [オープン]							¥7,700(税込価格¥8,470) [オープン]						
商品コード		2181660[2181659]							2181662[2181661]							2181615[2181614]						
周波数帯域	(MHz)	10~60	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	10~60	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	10~60	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失	(dB以下)	1.8		2.0	2.5	3.5	4.0	4.5	—							—						
分配損失(dB以下)	片方向	—							—							40以上	7.0	6.0	6.5	8.0	9.0	9.8
	双方向	—							—							5.0			6.0	7.0	8.0	8.8
結合損失(dB以下)	片方向	40以上	17		19	20	21	22.5	40以上	15	14	15	16	17	18	—						
	双方向	15		16	18	19	20	22	13			15	16	17	18	—						
寸法(mm)H×W×D		110×43.6×35.5[69×43.6×35.5]																				
質量	(kg)	0.09[0.085]																				
付属品		取付パーツ2個、取付ねじ2本 5C用F型接栓2個(バルク仕様:なし)							取付パーツ2個、取付ねじ2本、5C用F型接栓1個(バルク仕様:なし)													
梱包数		20[20]							20[20]							20[20]						

商品コードの[ ]内はバルク仕様(20個入り)のコードです。


01 スイッチ付き直列ユニット・テレビ端子

直列ユニット/テレビ端子（1端子型）


FM V-Low　UHF　CATV 10～770 MHz　CS・BS 3224 MHz

●スイッチ切換により、上り回線帯域の10～60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70～3224MHzを通過させます。
●市販の取付枠に取付可能です。
●ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
●本商品はバルク仕様（20個入り）のみで、梱包単位の販売となります。付属品はありません。
●標準端子台色はホワイト。(M200)
●テレビ端子台（交換用）についてはP.142をご参照ください。

切換スイッチの操作方法



●テレビ端子台を本体より取り外し、スイッチ操作をおこなってください。
（本体下側からでもスイッチ操作可能です。）



TV：上りカット 片方向伝送 70～3224MHz（10～60MHzカット）　TV：上りパス 双方向伝送 10～3224MHz

●スライドスイッチは止まるまで確実に操作してください。
●工場出荷時は上りカット（片方向）になっています。

WSKE7-7

共聴用



WSKE7-R

共聴用



WSKE7

共聴用


商品名		3.2GHz対応 中間用スイッチ付直列ユニット							3.2GHz対応 端末用スイッチ付直列ユニット							3.2GHz対応 スイッチ付小型テレビ端子						
摘要		高シールド 環境にやさしい RoHS対応 中間用							高シールド 環境にやさしい RoHS対応 端末用							高シールド 環境にやさしい RoHS対応 テレビ端子						
型名		WSKE7-7							WSKE7-R							WSKE7						
標準価格		¥2,900（税込価格¥3,190）							¥2,900（税込価格¥3,190）							¥2,800（税込価格¥3,080）						
商品コード		2181640							2181641							2181613						
周波数帯域	(MHz)	10～60	70～90	90～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	10～60	70～90	90～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	10～60	70～90	90～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
挿入損失（dB以下）	片方向	2.0		2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	–							–	3.5	2.0		2.5	3.0	3.5
	双方向															1.0				1.5	2.0	2.5
結合損失（dB以下）	片方向	–	14.0	13.0	13.5	15.0	16.0	17.0	–	11.5	10.0		11.5	12.0	12.5	–						
	双方向	11.5		12.0	12.5	14.0	15.0	16.5	8.0		9.0		10.0	11.0	11.5							
寸法(mm)H×W×D		29.3×43.6×32.5																				
質量	(kg)	0.04							0.039							0.039						
梱包数		20							20							20						

テレビ端子（1端子型）


FM V-Low | UHF | CATV 10〜770 MHz | CS・BS 3224 MHz

- 入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。
- 市販の取付枠に取付可能です。
- スイッチ切換により、上り回線帯域の10〜60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70〜3224MHzを通過させます。
- 亜鉛ダイカストを使用し、信頼性・シールド性が高く、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
- バルク仕様に付属品はありません。

切換スイッチの操作方法



※イラストはWSKE7



TV:上りカット 片方向伝送 70〜3224MHz（10〜60MHzカット）

TV:上りパス 双方向伝送 10〜3224MHz

- テレビ端子台を本体より取り外し、スイッチ操作をおこなってください。（本体下側からでもスイッチ操作可能です。）
- スライドスイッチは止まるまで確実に操作してください。
- 工場出荷時は上りカット（片方向）になっています。

MSUE7B

MSUE7B(20)

共聴用



摘要		テレビ端子						
型名		MSUE7B [MSUE7B(20)]						
標準価格		¥5,200（税込価格¥5,720）［オープン］						
商品コード		2181981 [2181980]						
周波数帯域	(MHz)	10〜60	70〜90	90〜770	770〜1489	1489〜2150	2150〜2681	2681〜3224
挿入損失 (dB以下)	片方向	—	3.8	2.0		2.5	3.5	
	双方向	1.0				1.5	2.5	3.0
寸法(mm)H×W×D		69×43.6×36						
質量	(kg)	0.055						
付属品		5C用F型接栓1個 (バルク仕様:なし)						
梱包数		20						

商品コードの[　]内はバルク仕様(20個入り)のコードです。


01 スイッチ付き直列ユニット・テレビ端子


直列ユニット/テレビ端子（1端子型）

FM V-Low　UHF　CATV 10〜770 MHz　CS・BS 3224 MHz

●入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。
●市販の取付枠に取付可能です。
●スイッチ切換により、上り回線帯域の10〜60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70〜3224MHzを通過させます。
●亜鉛ダイカストを使用し、信頼性・シールド性が高く、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
●本商品はバルク仕様（20個入り）のみで、梱包単位の販売となります。付属品はありません。
●テレビ端子台（交換用）についてはP.142をご参照ください。

切換スイッチの操作方法





●テレビ端子台を本体より取り外し、スイッチ操作をおこなってください。
（本体下側からでもスイッチ操作可能です。）

●スライドスイッチは止まるまで確実に操作してください。
●工場出荷時は上りカット（片方向）になっています。


MSKE7-7

MSKE7

共聴用







商品名		直列ユニット 上りカットSW付							テレビ端子 上りカットSW付						
摘要		高シールド 環境にやさしい RoHS対応 中間用							高シールド 環境にやさしい RoHS対応 テレビ端子						
型名		MSKE7-7							MSKE7						
標準価格		¥4,500（税込価格¥4,950）							¥3,500（税込価格¥3,850）						
商品コード		2181899							2181898						
周波数帯域	(MHz)	10〜60	70〜90	90〜770	770〜1489	1489〜2150	2150〜2681	2681〜3224	10〜60	70〜90	90〜770	770〜1489	1489〜2150	2150〜2681	2681〜3224
挿入損失（dB以下）	片方向	2.0		2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	ー	3.8	2.0		2.5	3.5	
	双方向								1.0				1.5	2.5	3.0
結合損失（dB以下）	片方向	ー	14.5	13.0	13.5	15.0	16.0	17.4	ー						
	双方向	11.5		12.2	12.5	14.0	15.0	16.5							
寸法(mm) H×W×D		28.4×43.6×36													
質量	(kg)	0.045							0.04						
梱包数		20							20						


テレビ端子（2端子型）

FM V-Low / UHF / CATV 10〜770 MHz / CS・BS 3224 MHz

●切換スイッチにより上り帯域のパス/カット切換可能。
●テレビ端子台（交換用）についてはP.142をご参照ください。
●F型接栓は付属しておりません。

BL77FSE

共聴用



摘要	RoHS対応						
型名	BL77FSE（BL型名:SH-77FS）						
標準価格	¥8,300（税込価格¥9,130）						
商品コード	2182092						
周波数帯域 (MHz)	10〜55	70〜300	300〜770	1000〜1489	1489〜2150	2150〜2681	2681〜3224
挿入損失（片方向） (dB以下)	40以上	7.0			8.0	9.0	10.0
挿入損失（双方向） (dB以下)	5.0		6.0	7.0		9.0	10.0
漏洩電界強度 ※1 (dBμV/m以下)	—	34		40.2			
寸法 (mm)	110（H）×43.6（W）×35.5（D）						
質量 (kg)	0.09						
付属品	取付パーツ2個						
梱包数	20						

※1：3mの距離において


テレビ端子（1端子型）

FM V-Low / UHF / CATV 10〜770 MHz / CS・BS 3224 MHz

●切換スイッチにより上り帯域のパス/カット切換可能。 ●テレビ端子台（交換用）についてはP.142をご参照ください。 ●付属品はありません。

BL7FSE（3）

共聴用



BL7FSE（1）

共聴用



商品名	SW付1端子型テレビ端子（BL）							SW付1端子型テレビ端子（BL）						
摘要	RoHS対応													
型名	BL7FSE（3）（BL型名:SH-7FS（3））							BL7FSE（1）（BL型名:SH-7FS（1））						
標準価格	¥6,700（税込価格¥7,370）							¥4,600（税込価格¥5,060）						
商品コード	2182091							2182090						
周波数帯域 (MHz)	10〜55	70〜300	300〜770	1000〜1489	1489〜2150	2150〜2681	2681〜3224	10〜55	70〜300	300〜770	1000〜1489	1489〜2150	2150〜2681	2681〜3224
挿入損失（片方向） (dB以下)	40以上	3.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.5	40以上	3.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.5
挿入損失（双方向） (dB以下)	1.0			1.5	2.0	3.0	4.0	1.0			1.5	2.0	3.0	4.0
漏洩電界強度 ※1 (dBμV/m以下)	—	34		40.2				—	34		40.2			
寸法 (mm)	69（H）×43.6（W）×36（D）							29.3（H）×43.6（W）×32.5（D）						
質量 (kg)	0.055							0.039						
梱包数	20							20						


※1：3mの距離において

02 スイッチ無し直列ユニット・テレビ端子

直列ユニット/テレビ端子（2端子型）

FM V-Low | UHF | CATV 10~770 MHz | CS・BS 3224 MHz

- テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能。
- ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
- 取付パーツは着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。
- バルク仕様に付属品はありません。
- 標準端子台色はホワイト。(M620)
- テレビ端子台(交換用)についてはP.142をご参照ください。



WUE77BE

WUE77-7BE


共聴用

WUE77-RBE

共聴用

WUE77B(20)

共聴用



商品名	3.2GHz対応 中間用2端子型直列ユニット							3.2GHz対応 端末用2端子型直列ユニット							3.2GHz対応 2端子型テレビ端子						
摘要	SH JEITA 高シールド RoHS対応 環境にやさしい 中間用							SH JEITA 高シールド RoHS対応 環境にやさしい 端末用							SH JEITA 高シールド RoHS対応 環境にやさしい テレビ端子						
型名	WUE77-7BE							WUE77-RBE							WUE77BE [WUE77B(20)]						
標準価格	¥6,000(税込価格¥6,600)							¥5,400(税込価格¥5,940)							¥4,800(税込価格¥5,280) [オープン]						
商品コード	2181651							2181653							2181617 [2181616]						
周波数帯域 (MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
挿入損失 (dB以下)	2.2	1.8	2.0	2.5	3.0	3.4	4.0	–							–						
分配損失 (dB以下)	–							–							4.0	4.3	4.8	6.0	6.5	8.0	
結合損失 (dB以下)	15.0		16.0	17.0	17.5	18.5	19.0	12.0		13.0	14.0	15.0		16.0	–						
寸法(mm)H×W×D	110×43.6×35.5							110×43.6×35.5							110×43.6×35.5[69×43.6×35.5]						
質量 (kg)	0.09							0.09							0.09[0.085]						
付属品	取付パーツ2個 取付ねじ2本 5C用F型接栓2個							取付パーツ2個 取付ねじ2本 5C用F型接栓1個							取付パーツ2個 取付ねじ2本 5C用F型接栓1個 (バルク仕様:なし)						
備考	入力-出力間 電通 最大 DC15V・0.8A/ AC30V・1A							–							–						
梱包数	20							20							20[20]						

商品コードの[　]内はバルク仕様(20個入り)のコードです。

FM V-Low | UHF | CATV 10~770 MHz | CS・BS 3224 MHz

直列ユニット/テレビ端子(1端子型)

●市販の取付枠に取付可能です。 ●ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
●WKE7-7、WKE7-7Pはバルク仕様(20個入り)のみで、梱包単位の販売となります。
●標準端子台色はホワイト。(M200) ●テレビ端子台(交換用)についてはP.142をご参照ください。 ●最大DC15V・0.8A/AC30V・1A。

WKE7-7

共聴用



WKE7-7P

共聴用



商品名	3.2GHz対応 中間用小型直列ユニット							3.2GHz対応 入力-TV間 電通 中間用小型直列ユニット						
摘要	SH 裏シールド 環境にやさしい RoHS対応 中間用													
型名	WKE7-7							WKE7-7P						
標準価格	¥2,300(税込価格¥2,530)							¥2,300(税込価格¥2,530)						
商品コード	2181637							2181638						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB以下)	1.5		1.8	2.0	3.0		4.0	1.5		1.8	2.0	3.0		4.0
結合損失 (dB以下)	11.0		11.5	12.0	13.5	14.0		11.0		11.5	12.0	13.5	14.0	
寸法(mm)H×W×D	29.3×43.6×32.5													
質量 (kg)	0.04													
備考	入力-出力間 電通 最大DC15V・0.8A/AC30V・1A							電源挿入型 入力-TV間 電通 最大DC15V・0.8A/AC30V・1A						
梱包数	20							20						

WKE7-7SP

家庭用



WKE7-7PSP

家庭用




商品名	テレビコンセント(中間用)							テレビコンセント(中間用電源挿入型)						
摘要	SH 裏シールド 環境にやさしい RoHS対応 SP 中間用													
型名	WKE7-7SP							WKE7-7PSP						
標準価格	¥2,300(税込価格¥2,530)							¥2,300(税込価格¥2,530)						
商品コード	2181928							2181929						
JANコード	49 62736 81928 7							49 62736 81929 4						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB以下)	1.5		1.8	2.0	3.0		4.0	1.5		1.8	2.0	3.0		4.0
結合損失 (dB以下)	11.0		11.5	12.0	13.5	14.0		11.0		11.5	12.0	13.5	14.0	
寸法(mm)H×W×D	29.3×43.6×32.5													
質量 (kg)	0.04													
備考	入力-出力間 電通							電源挿入型 入力-TV間 電通						
梱包数	20							20						

02 スイッチ無し直列ユニット・テレビ端子

直列ユニット/テレビ端子（1端子型）

FM V-Low　UHF　CATV 10~770 MHz　CS・BS 3224 MHz

●入力端子が左右に最大30°回転するので、ケーブルの取り回しがスムーズにできます。
●市販の取付枠に取付可能です。
●LKE7-R、LKE7、LKE7Pは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
●LKE7-R、LKE7、LKE7Pはバルク仕様（20個入り）のみで、梱包単位での販売となります。
●標準端子台色はホワイト。（M200）　●テレビ端子台（交換用）についてはP.142をご参照ください。
●最大DC15V・0.8A/AC30V・1A。



LKE7-R

共聴用



LKE7

共聴用



LKE7P

共聴用



商品名	3.2GHz対応 端末用小型直列ユニット							3.2GHz対応 小型テレビ端子							3.2GHz対応 入力-TV間 電通 小型テレビ端子						
摘要	SH 高シールド 環境にやさしい RoHS対応 端末用							SH 高シールド 環境にやさしい RoHS対応 テレビ端子													
型名	LKE7-R							LKE7							LKE7P						
標準価格	¥2,100（税込価格¥2,310）							¥1,300（税込価格¥1,430）							¥1,300（税込価格¥1,430）						
商品コード	2181612							2181610							2181611						
周波数帯域 (MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
挿入損失 (dB以下)	—							0.3		0.4			0.5		0.2			0.3		0.4	0.5
結合損失 (dB以下)	8.0		9.0	10.0	10.5	11.0		—							—						
寸法(mm)H×W×D	26×44×30.5																				
質量 (kg)	0.02																				
備考	—							—							電源挿入型入力-TV間電通 最大DC15V・0.8A/AC30V・1A						
梱包数	20							20							20						

LKE7PSP

家庭用






LKEW7PSP

家庭用







商品名	テレビコンセント（端末用電源挿入型）							プレート付きテレビ端子						
摘要	SH 高シールド 環境にやさしい RoHS対応 SP テレビ端子													
型名	LKE7PSP							LKEW7PSP						
標準価格	¥1,300（税込価格¥1,430）							¥3,000（税込価格¥3,300）						
商品コード	2181930							2181944						
JANコード	49 62736 81930 0							49 62736 81944 7						
周波数帯域 (MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
挿入損失 (dB以下)	0.2			0.3		0.4	0.5	0.2			0.3		0.4	0.5
寸法(mm)H×W×D	26×44×30.5							120×70×30.5						
質量 (kg)	0.02							0.054						
備考	電源挿入型入力-TV間電通													
梱包数	20							20						

直列ユニット/テレビ端子(1端子型)

FM V-Low | UHF | CATV 10~770 MHz | CS・BS 3224 MHz

- 入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。
- 市販の取付枠に取付可能です。
- 亜鉛ダイカストを使用し、信頼性・シールド性が高く、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
- テレビ端子台(交換用)についてはP.142をご参照ください。

MUE7-7B

共聴用

MUE7-RB

共聴用

MUE7B

共聴用




商品名	小型直列ユニット(大角1端子プレート)							小型直列ユニット(大角1端子プレート)							小型壁面端子(大角1端子プレート)						
摘要	SH 3DBTA 高シールド 環境にやさしい RoHS対応 中間用							SH 3DBTA 高シールド 環境にやさしい RoHS対応 テレビ端子													
型名	MUE7-7B							MUE7-RB							MUE7B						
標準価格	¥5,200(税込価格¥5,720)							¥4,700(税込価格¥5,170)							¥4,100(税込価格¥4,510)						
商品コード	2181983							2181984							2181982						
周波数帯域 (MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	10～60	70～90	90～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	10～60	70～90	90～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
挿入損失 (dB以下)	1.5		1.8	2.0	3.0	3.5	4.5	—							0.3		0.4		0.6	0.8	1.0
結合損失 (dB以下)	11.0		11.8	12.0	13.5	14.5	15.5	8.0		9.0	10.0	10.5	11.0		—						
寸法(mm)H×W×D	69×43.6×36																				
質量 (kg)	0.06							0.055													
付属品	—																				
備考	入力-出力間 電通最大DC15V・0.8A/AC30V・1A							—													
梱包数	20							20							20						

02 スイッチ無し直列ユニット・テレビ端子

テレビ端子（1端子型）

FM V-Low　UHF　CATV 10～770 MHz　CS・BS 3224 MHz

●入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。
●市販の取付枠に取付可能です。
●亜鉛ダイカストを使用し、信頼性・シールド性が高く、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
●本商品はバルク仕様（20個入り）のみで、梱包単位の販売となります。付属品はありません。
●テレビ端子台（交換用）についてはP.142をご参照ください。



MKE7-7

共聴用



MKE7

共聴用



MKE7P

共聴用



入力端子を黄色表示で視認性アップ!



商品名	テレビ端子 中間用							テレビ端子							テレビ端子						
摘要	SH 高シールド RoHS対応 中間用							SH 高シールド RoHS対応 テレビ端子													
型名	MKE7-7							MKE7							MKE7P						
標準価格	¥2,400（税込価格¥2,640）							¥1,500（税込価格¥1,650）							¥1,500（税込価格¥1,650）						
商品コード	2181897							2181895							2181896						
周波数帯域 (MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
挿入損失 (dB以下)	1.5		1.8	2.0	3.0	3.5	4.5	0.3		0.4		0.6	0.8	1.0	0.3		0.4		0.6	0.8	1.0
結合損失 (dB以下)	11.0		11.8	12.0	13.5	14.5	15.5	—							—						
寸法(mm) H×W×D	28.4×43.6×36																				
質量 (kg)	0.045							0.04													
備考	入力ー出力間 電通 最大DC15V・0.8A/AC30V・1A							—							電源挿入型 入力-TV間 電通 最大DC15V・0.8A/AC30V・1A						
梱包数	20							20							20						

テレビ端子（2端子型/1端子型）

FM V-Low | UHF | CATV 10~770 MHz | CS・BS 3224 MHz

●直列ユニットテレビ端子台（交換用）についてはP.142をご参照ください。
●F型接栓は付属しておりません。

BL77FE

共聴用



BL7FE

共聴用



商品名	2端子型テレビ端子（BL）							1端子型テレビ端子（BL）						
摘要	RoHS対応							RoHS対応						
型名	BL77FE（BL型名:SH-77F）							BL7FE（BL型名:SH-7F）						
標準価格	¥6,400（税込価格¥7,040）							¥5,200（税込価格¥5,720）						
商品コード	2182089							2182088						
周波数帯域 (MHz)	10～55	70～300	300～770	1000～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	10～55	70～300	300～770	1000～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
挿入損失 (dB以下)	4.5	4	4.5	5	6	7	8	0.5	0.3	0.5	0.8	1.0	1.5	
漏洩電界強度 ※1 (dBμV/m以下)	ー	34		40.2				ー	34		40.2			
寸法 (mm)	110(H)×43.6(W)×35.5(D)							69(H)×43.6(W)×36(D)						
質量 (kg)	0.085							0.055						
付属品	取付パーツ2個							ー						
梱包数	20							20						

※1：3mの距離において

直列ユニット取付パーツ・端子カバー

●直列ユニットWUE・WSUEシリーズに取付けるパーツです。市販プレートに取付ける際に取付位置によって2段階に高さの調整が可能です。
●1つの直列ユニットに対しトリツケパーツMは2個必要です。

トリツケパーツM（100）

共聴用



タンシカバー

共聴用







商品名	直列ユニット用取付パーツ	端子カバー（保護キャップE）
摘要	RoHS対応 受	
型名	トリツケパーツM（100）	タンシカバー
標準価格	¥130（税込価格¥143）※	オープン
商品コード	2181326	2181255
適合機種	WUEシリーズ/WSUEシリーズ	全ての直列ユニット対応
備考	透明	

※価格は1個の値段です

03 テレビ端子パーツ

テレビ端子台（オプション品）（他社プレート近似色）







●数量がまとまらないと生産できない場合があります。

商品名	テレビ端子台（ホワイト 1個口用）	テレビ端子台（ミルキーホワイト 1個口用）	大角テレビ端子台（ホワイト 3個口用 2端子）	大角テレビ端子台（ミルキーホワイト 3個口用 2端子）	大角テレビ端子台（ホワイト 1個口用 1端子）	大角テレビ端子台（ホワイト 2個口用 2端子）
摘要	RoHS対応 受			RoHS対応 在	RoHS対応 受	
型名						
	M200 ホワイト（パナソニック色）	**M201** ミルキーホワイト（パナソニック色）	**M520** ホワイト（パナソニック色）	**M521** ミルキーホワイト（パナソニック色）	**M610** ホワイト（パナソニック色）	**M620** ホワイト（パナソニック色）
標準価格	オープン					
商品コード	2181444	2181445	2181446	2181447	2181487	2181448
端子形状	テレビ端子台		大角テレビ端子台（3個口用）		大角テレビ端子台（1・2個口用）	
適合機種 WSUE77-7BE			○	○		●※
WSUE77-7B（20）			○	○		●※
WSUE77-RBE			○	○		●※
WSUE77-RB（20）			○	○		●※
WSUE77BE			○	○		●※
WSUE77B（20）			○	○		●※
WSKE7-7	●	○				
WSKE7-R	●	○				
WSKE7	●	○				
WUE77-7BE			○	○		●※
WUE77-RBE			○	○		●※
WUE77BE			○	○		●※
WUE77B（20）			○	○		●※
WKE7-7	●	○				
WKE7-7P	●	○				
LKE7-R	●	○				
LKE7	●	○				
LKE7P	●	○				
MSUE7B					●※	
MSUE7B（20）					●※	
MSKE7-7	●	○				
MSKE7	●	○				
MUE7-7B					●※	
MUE7B					●※	
MUE7-RB					●※	
MKE7-7	●	○				
MKE7	●	○				
MKE7P	●	○				
BL77FSE			○	○		●※
BL77FE			○	○		●※
BL7FE					●※	
BL7FSE（1）	●	○				
BL7FSE（3）					●※	
商品詳細ページ						

●標準端子台　※はブランクパネル付　○交換用端子台

テレビ端子台（オプション品）（他社プレート近似色）

●数量がまとまらないと生産できない場合があります。

商品名	直列ユニット端子台1端子アドバンス	直列ユニット端子台1端子利休色	直列ユニット端子台1端子ベージュ色	直列ユニット端子台1端子グレー色	直列ユニット端子台2端子アドバンス	直列ユニット端子台2端子利休色	直列ユニット端子台2端子ベージュ色	直列ユニット端子台2端子グレー色
摘要	環境にやさしい RoHS対応 受							
型名								
	M202 アドバンス	**M203** 利休色	**M204** ベージュ色	**M206** グレー色	**M522** アドバンス	**M523** 利休色	**M524** ベージュ色	**M526** グレー色
標準価格	**オープン**							
商品コード	2183401	2183402	2183403	2183404	2183397	2183398	2183399	2183400
端子形状	直列ユニット端子台1端子				直列ユニット端子台2端子			
適合機種 WSUE77-7BE					○	○	○	○
WSUE77-7B(20)					○	○	○	○
WSUE77-RBE					○	○	○	○
WSUE77-RB(20)					○	○	○	○
WSUE77BE					○	○	○	○
WSUE77B(20)					○	○	○	○
WSKE7-7	○	○	○	○				
WSKE7-R	○	○	○	○				
WSKE7	○	○	○	○				
WUE77-7BE					○	○	○	○
WUE77-RBE					○	○	○	○
WUE77BE					○	○	○	○
WUE77B(20)					○	○	○	○
WKE7-7	○	○	○	○				
WKE7-7P	○	○	○	○				
LKE7-R	○	○	○	○				
LKE7	○	○	○	○				
LKE7P	○	○	○	○				
MSUE7B								
MSUE7B(20)								
MSKE7-7	○	○	○	○				
MSKE7	○	○	○	○				
MUE7-7B								
MUE7B								
MUE7-RB								
MKE7-7	○	○	○	○				
MKE7	○	○	○	○				
MKE7P	○	○	○	○				
BL77FSE					○	○	○	○
BL77FE					○	○	○	○
BL7FE								
BL7FSE(1)	○	○	○	○				
BL7FSE(3)								
商品詳細ページ								

●標準端子台　※はブランクパネル付　○交換用端子台

AMラジオ用機器

01 AM用整合器



▸P145

02 AM用混合器



▸P145

03 AM用ブースター



▸P146

04 AMパスユニット



▸P146

05 AM用分岐器



▸P147

06 AM用分配器



▸P147

07 AM用直列ユニット



▸P148

AM用整合器（屋外用）

●AMラジオ帯の電波を低損失で、TV帯のインピーダンスに変換します。
●適合マスト径:φ22～50mm

RMC-7

共聴用



摘要		屋外用
型名		RMC-7
標準価格		¥9,600（税込価格¥10,560）
商品コード		2022700
周波数帯域	(MHz)	0.5～2(AM)
インピーダンス(Ω)	入力	標準 1000～10000
	出力	標準 75
挿入損失	(dB以下)	2
寸法(mm)H×W×D		108×150×59
付属品		取付ねじ2本、取付金具1セット、 防水キャップ2個、 F型接栓(5Cケーブル用)2セット
梱包数		1

AMラジオ用整合器

AM

RM-70

共聴用



摘要	ー
型名	RM-70
標準価格	¥2,200（税込価格¥2,420）
商品コード	2022714
備考	75Ωのラジオ信号を 1KΩ～10KΩの信号に変換
梱包数	20

AM用混合器

AM ⊕ FM V-Low UHF CS・BS 2150 MHz CS・BS 2602 MHz
RS-MXC7 RS-MX

●AM帯のラジオ信号とFMからBS・CS-IF帯までを混合します。
●入出力インピーダンス75Ω RS-MXC7は、電源供給端子装備(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)V・U・BS側に電源を供給することが出来ます。
●適合マスト径:φ20～63mm(RS-MXC7)

RS-MXC7

共聴用



RS-MX

共聴用



摘要		屋外用				屋内用		
型名		RS-MXC7				RS-MX		
標準価格		¥14,300（税込価格¥15,730）				¥7,100（税込価格¥7,810）		
商品コード		2022719				2022742		
周波数帯域	(MHz)	0.5～30	76～770	770～1489	1489～2150	0.5～30	76～1500	1500～2602
通過帯域損失	(dB以下)	1.0	2.0	2.5	3.5	1.0	2.0	2.5
阻止帯域減衰量	(dB以下)	30			25	30		25
寸法(mm)H×W×D		69×93×89				57×76×20.5		
質量	(kg)	0.4				0.1		
付属品		取付金具(HIカナグ)1個、 取付ねじ2本、防水キャップ3個				取付ねじ2本(本体取付済)、 機能アースねじ2本		
梱包数		20				20		

03 AM用ブースター /04 AMパスユニット

AM用ブースター

AM増幅

●AM帯及び短波帯(500KHz～10MHz)の信号を増幅します。
●アルミケースの使用により軽量で、耐蝕性、耐候性に優れています。
●安定化電源回路の採用で、電源電圧が変化しても性能は変わりません。
●出力モニター端子(−20dB)が付いていますので、放送を中断することなく、レベルチェックや利得調整ができます。
●適合マスト径:φ20～50mm(DAカナグが別途必要)

NRA40

共聴用



摘要	屋外用
型名	NRA40
標準価格	¥93,200(税込価格¥102,520)
商品コード	2023191
周波数帯域 (MHz)	0.5～10
利得 (dB)	40以上
利得調整範囲 (dB)	0～−10以下連続可変 固定ATT−10(0、−10)
標準出力 (dBμV)	110
雑音指数 (dB以下)	5
使用電圧 消費電力	AC100V 50/60Hz 3W
寸法(mm)H×W×D	228×178×68
質量 (kg)	1.6
付属品	取付ねじ3本、防水キャップ2個
梱包数	5

AMパスユニット

AM ⊕ FM V-Low UHF CS・BS 2602 MHz

●AMラジオ帯とTV帯の共聴システムで、AMラジオ帯をパスさせてFM～BS・CS-IF帯のみを取り出すときに使用します。
注意：電流通過はできません。

RS-RP7B

共聴用



摘要	屋内用			
型名	RS-RP7B			
標準価格	¥6,800(税込価格¥7,480)			
商品コード	2181293			
周波数帯域 (MHz)	0.5～30	70～1489	1489～2150	2150～2602
通過帯域損失 (dB以下)	1.5	2.0	3.0	5.0
阻止帯域減衰量 (dB以下)	40	50		
寸法(mm)H×W×D	57×76×20.5			
質量 (kg)	0.1			
付属品	取付ねじ2本(本体取付済)、 F型接栓(5Cケーブル用)4セット			
梱包数	20			

AM用分岐器

AM FM V-Low UHF BS

●AM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。
注意：電流通過はできません。

RS-101C

共聴用



RS-102C

共聴用



RS-104C

共聴用



商品名	AM用1分岐器						AM用2分岐器						AM用4分岐器					
摘要	屋内用																	
型名	RS-101C						RS-102C						RS-104C					
標準価格	¥5,100（税込価格¥5,610）						¥6,600（税込価格¥7,260）						¥8,700（税込価格¥9,570）					
商品コード	2022730						2022731						2022732					
周波数帯域 (MHz)	0.5〜3	3〜10	10〜30	30〜222	222〜770	770〜1489	0.5〜3	3〜10	10〜30	30〜222	222〜770	770〜1489	0.5〜3	3〜10	10〜30	30〜222	222〜770	770〜1489
挿入損失 (dB以下)	3.0	2.0	1.7	1.5	2.0	2.8	3.5	2.5	2.2	2.0	2.6	3.2	5.0	4.0			4.7	5.2
結合損失 (dB以下)	12.5	12			13	14	12.5	12			13	14	12.5	12			13	14
寸法(mm)H×W×D	57×54×20.5												57×76×20.5					
質量 (kg)	0.075						0.08						0.105					
付属品	F型接栓(5Cケーブル用)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本																	
梱包数	20						20						20					

AM用分配器

AM FM V-Low UHF BS

●AM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。
注意：電流通過はできません。

RS-2D

共聴用



RS-3D

共聴用



RS-4D

共聴用



RS-6D

共聴用



商品名	AM用2分配器						AM用3分配器						AM用4分配器						AM用6分配器					
摘要	屋内用																							
型名	RS-2D						RS-3D						RS-4D						RS-6D					
標準価格	¥5,100（税込価格¥5,610）						¥6,700（税込価格¥7,370）						¥7,200（税込価格¥7,920）						¥10,400（税込価格¥11,440）					
商品コード	2022720						2022721						2022722						2022723					
周波数帯域 (MHz)	0.5〜3	3〜10	10〜30	30〜222	222〜770	770〜1489	0.5〜3	3〜10	10〜30	30〜222	222〜770	770〜1489	0.5〜3	3〜10	10〜30	30〜222	222〜770	770〜1489	0.5〜3	3〜10	10〜30	30〜222	222〜770	770〜1489
分配損失 (dB以下)	4.5	4.0		4.3	4.8		7.8	7.0	6.5	6.3	7.0	8.5	8.2	8.0		8.5	9.8		13	11	10.5	10	11	12.5
寸法(mm)H×W×D	57×54×20.5												57×76×20.5						57×120×20.5					
質量 (kg)	0.075						0.08						0.1						0.135					
付属品	F型接栓(5Cケーブル用)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本																							
梱包数	20						20						20						20					

07 AM用直列ユニット

AM用直列ユニット(テレビ端子台色交換タイプ)

AM FM V-Low UHF BS

●入出力端子は、F型接栓座、テレビ端子もねじ加工していますので、F型接栓が取付け可能です。
●ワイドシリーズのカラープレートにも対応できます。(上下部分の脱着構造によりワイドシリーズ用取付枠に取付け可能)

RFU-77-R

RFU-77-7

共聴用



RFU-7

RFU-77

共聴用




商品名	直列ユニット(2端子 中間用)						直列ユニット(2端子 端末用)						壁面端子(1端子)						壁面端子(2端子)					
摘要	受																							
型名	RFU-77-7						RFU-77-R						RFU-7						RFU-77					
標準価格	¥5,800(税込価格¥6,380)						¥5,800(税込価格¥6,380)						¥3,400(税込価格¥3,740)						¥5,200(税込価格¥5,720)					
商品コード	2022792						2022793						2022790						2022791					
周波数帯域 (MHz)	0.5～3	3～10	10～30	30～222	222～770	770～1489	0.5～3	3～10	10～30	30～222	222～770	770～1489	0.5～3	3～10	10～30	30～222	222～770	770～1489	0.5～3	3～10	10～30	30～222	222～770	770～1489
損入損失 (dB以下)	3.5	2.5	2.2	2.0	2.8	3.8	—						0.8	0.5			1.0	1.2	—					
結合損失(分配損失) (dB以下)	13				14	15	13				14	15	—						4.3	4.0			4.8	5.3
備考	2端子 中間用						2端子 端末用						1端子 壁面端子						2端子 壁面端子					
付属品	F型接栓(5Cケーブル用)入出力端子数分、取付ねじ2本																							
梱包数	20						20						20						20					

パーツ

01 テレビプラグ

▸P151

02 パーツ・アクセサリ

▸P153

03 アッテネーター


▸P160

04 電源供給アダプター

▸P162

05 フィルター

▸P162

06 イコライザー


▸P164

07 CATV 上り帯域モニター


▸P164

08 レベル調整器

▸P164

09 切換器


▸P165

10 雷サージプロテクタ



▸P166

ケーブル加工と接線の取り付け方法

●ケーブルを加工し、F型接栓やプラグを取り付け、テレビコンセントやテレビ、その他の分配器等の機器に接続します。

ケーブル加工と接栓の取付方法 動画で解説▶

ケーブルの加工方法



①カッターナイフなどで点線の部分をカットします。(深さ1mm程度)

②外皮から少し程度はなして編組線を丁寧に切り取ってください。

③編組線をめくりあげます。




④編組線から少しはなして絶縁体を切り、回しながら抜き取ります。

⑤完成

F型接栓を取り付ける場合は接栓加工後、芯線をカットしますので調整できるよう**外皮を多めに向き芯線を長めに残して**ください。

※加工の際、切りくずや工具の使用には十分ご注意ください。思わぬケガの原因となります。

F型接栓の取付方法



①加工したケーブルにアルミリングを差し込みます。


②F型接栓をアルミ箔と編組線の間に挿入しアルミリングをペンチでしっかりつぶして固定してください。



③芯線の先端を1~2mm斜めにカットしてください。

推奨機種：F-4-SP/F-5-SP ▶P153

F型プラグの取付方法




①両側の凸部を内側へ押すとふたが上へ開きます。

②ねじをゆるめ加工したケーブルをプラグ本体(スリーブ部)にしっかり挿入します。

③ゆるめたねじを締めてケーブル固定金具をペンチなどではさんでください。最後にふたを閉めて完了です。

推奨機種：FP7EW-SP/FP7EB-SP ▶P151

かんたんF型接栓の取付方法



①カッターナイフなどでカットし絶縁体を抜き取り芯線を出します。

②接栓を右に回しながら取付ます。

アルミリング不要 繰り返し使える

推奨機種：F-4S-SP/F-5S-SP ▶P153

中継接栓の取付方法

ケーブルを延長するときに使います。

■F型中継接栓


接栓・プラグを取り付けてあるケーブルどうしをつなぐことができます。



推奨機種：F-F-SP ▶P156

■中継接栓

接栓・プラグを使用せずにケーブルどうしをつなぐことができます。



推奨機種：HFFEW-SP/HFFEB-SP ▶P157

※同軸ケーブルの太さ(4C・5C)にあった接栓・プラグをご使用ください。※ケーブルの加工寸法は機種ごとに違う場合があります。正確な寸法は商品の台紙をご確認ください。

テレビプラグ

FM V-Low | UHF | CS・BS 3224 MHz

●アンテナケーブルの先端に取付け、テレビやテレビコンセントの接続端子につなぎます。

FP7EW-SP

家庭用 | 4C・5C兼用



ニッケルメッキ仕様

FP7EB-SP

家庭用 | 4C・5C兼用



ニッケルメッキ仕様

FP7EW2-SP

家庭用 | 4C・5C兼用



ニッケルメッキ仕様

FP7EB2-SP

家庭用 | 4C・5C兼用



ニッケルメッキ仕様

FP7EW(バラ)

家庭用 | 4C・5C兼用



4C・5C兼用



4C・5C兼用





ケーブル加工に便利な実寸加工サイズを刻印

摘要								
型名		FP7EW-SP	FP7EB-SP	FP7EW2-SP	FP7EB2-SP	FP7EW(バラ)		
標準価格		オープン	オープン	オープン	オープン	オープン		
商品コード		2182027	2182028	2182029	2182030	2182031		
JANコード		49 62736 82027 6	49 62736 82028 3	49 62736 82029 0	49 62736 82030 6	49 62736 82031 3		
インピーダンス(Ω)	入力	75						
	出力	75(プラグ)						
周波数帯域	(MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
挿入損失	(dB以下)	0.5			0.8	1.0	1.5	2.0
VSWR※	(以下)	1.4		1.6	1.8		2.0	2.5
使用温度範囲	(℃)	-10～+40						
質量	(kg)	0.022						
備考		ホワイト シールド構造 4C・5C兼用 ニッケルメッキ仕様	ブラック シールド構造 4C・5C兼用 ニッケルメッキ仕様	ホワイト2個入り シールド構造 4C・5C兼用 ニッケルメッキ仕様	ブラック2個入り シールド構造 4C・5C兼用 ニッケルメッキ仕様	ホワイト シールド構造 4C・5C兼用 ニッケルメッキ仕様		
梱包数		20	20	20	20	100		

※S-4C-FBまたはS-5C-FBを10cm接続時

01 テレビプラグ

テレビプラグ

FM V-Low　UHF　CS・BS 3224 MHz

●アンテナケーブルの先端に取付け、テレビやテレビコンセントの接続端子につなぎます。

FP4S(N)-SP

家庭用　4C専用



ニッケルメッキ仕様

FP5S(N)-SP

家庭用　5C専用



ニッケルメッキ仕様

FP4S-SP

家庭用　4C専用



金メッキ仕様

FP5S-SP

家庭用　5C専用



金メッキ仕様

4C専用　5C専用





摘要								
型名		FP4S(N)-SP		FP5S(N)-SP		FP4S-SP		FP5S-SP
標準価格		オープン		オープン		¥700 (税込価格¥770)		¥700 (税込価格¥770)
商品コード		2181966		2181967		2026750		2026751
JANコード		49 62736 81966 9		49 62736 81967 6		49 62736 26750 7		49 62736 26751 4
インピーダンス(Ω)	入力	75						
	出力	75(プラグ)						
周波数帯域	(MHz)	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
挿入損失	(dB以下)	0.5			0.8	1.0	1.5	2.0
VSWR	(以下)	1.4		1.6	1.8		2.0	2.5
備考		シールド構造 4C用 ニッケルメッキ仕様		シールド構造 5C用 ニッケルメッキ仕様		シールド構造 4C用 金メッキ仕様		シールド構造 5C用 金メッキ仕様
使用温度範囲	(℃)	−10～+40						
質量	(kg)	0.02						
梱包数		20		20		20		20

F型接栓

FM V-Low | UHF | CS・BS 3224 MHz

●F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクターです。同軸ケーブルの太さ(4C、5C、7C)に合わせてお選びください。


F-4

共聴用 | 4C専用



F-5

共聴用 | 5C専用



FT-7(F-7)

共聴用 | 7C専用



FP-5FB-15(K)

共聴用 | 5C専用



FP-7FB-15(K)

共聴用 | 7C専用



商品名	F型接栓			F型接栓 ピン付(C15型)	
摘要	環境にやさしい RoHS対応		ー		
型名	F-4	F-5	FT-7(F-7)	FP-5FB-15(K)	FP-7FB-15(K)
標準価格	¥200 (税込価格¥220)	¥200 (税込価格¥220)	¥240 (税込価格¥264)	¥540 (税込価格¥594)	¥600 (税込価格¥660)
商品コード	2026719	2026701	2026702	2018744	2018745
備考	4C用F型接栓	5C用F型接栓	7C用F型接栓	S-5C-FB用ピン付F型接栓(C15型)	S-7C-FB用ピン付F型接栓(C15型)
梱包数	100	100	100	100	100

F-4-SP

家庭用 | 4C専用





F-5-SP

家庭用 | 5C専用





F410

家庭用 | 4C専用



F510

家庭用 | 5C専用



商品名	F型接栓(2個入)		F型接栓(10個入)	
摘要	JEITA 高シールド RoHS対応 SP		JEITA 高シールド 環境にやさしい RoHS対応	
型名	F-4-SP	F-5-SP	F410	F510
標準価格	¥400 (税込価格¥440)	¥400 (税込価格¥440)	¥1,870 (税込価格¥2,057)	¥1,870 (税込価格¥2,057)
商品コード	2026765	2026764	2026706	2026707
JANコード	49 62736 26765 1	49 62736 26764 4	49 62736 26706 4	49 62736 26707 1
備考	4C用F型接栓(2個入)	5C用F型接栓(2個入)	F型接栓4C用(10個入)	F型接栓5C用(10個入)
梱包数	20	20	10	10


F型接栓中継接栓セット

FM V-Low | UHF | CS・BS 3224 MHz

●F型接栓と中継接栓がひとつになった便利なセットです。


F-4コネクタセットSP

家庭用 | 4C専用



F-5コネクタセットSP

家庭用 | 5C専用



摘要	高シールド 環境にやさしい RoHS対応 (SP)	
型名	F-4コネクタセットSP	F-5コネクタセットSP
標準価格	¥860(税込価格¥946)	¥860(税込価格¥946)
商品コード	2026732	2026734
JANコード	49 62736 26732 3	49 62736 26734 7
備考	F型接栓4C用(2個入)と中継接栓のセット品	F型接栓5C用(2個入)と中継接栓のセット品
梱包数	20	20

かんたんF型接栓

FM V-Low | UHF | CS・BS 3224 MHz

●かしめ用のアルミリングが不要なので、従来のF型接栓と比べかんたんにケーブル加工が行えます。加工に失敗しても取外して再利用可能です。

F-4S-SP

家庭用 | 4C専用



F-5S-SP

家庭用 | 5C専用



F410S

家庭用 | 4C専用




F510S

家庭用 | 5C専用



かしめ不要のかんたん加工



先端加工したケーブルにまわしながら挿入するだけ

商品名	かんたんF型コネクター(2個入)		かんたんF型コネクター(10個入)	
摘要	高シールド 環境にやさしい RoHS対応 (SP)		高シールド 環境にやさしい RoHS対応	
型名	F-4S-SP	F-5S-SP	F410S	F510S
標準価格	¥550 (税込価格¥605)	¥550 (税込価格¥605)	¥2,100 (税込価格¥2,310)	¥2,100 (税込価格¥2,310)
商品コード	2026780	2026779	2026726	2026781
JANコード	49 62736 26780 4	49 62736 26779 8	49 62736 26726 2	49 62736 26781 1
備考	4C-FB用(2個入り)	5C-FB用(2個入り)	4C-FB用(10個入り)	5C-FB用(10個入り)
梱包数	20	20	10	10

F型接栓用アルミリング（チューリップリング）

R405-SP
家庭用 | 4C専用

R410-SP
家庭用 | 4C専用

R505-SP
家庭用 | 5C専用

R510-SP
家庭用 | 5C専用






商品名	4C用アルミリング（5個入り）	4C用アルミリング（10個入り）	5C用アルミリング（5個入り）	5C用アルミリング（10個入り）
摘要	環境にやさしい RoHS対応 (SP)			
型名	R405-SP	R410-SP	R505-SP	R510-SP
標準価格	¥500 (税込価格¥550)	¥620 (税込価格¥682)	¥500 (税込価格¥550)	¥620 (税込価格¥682)
商品コード	2028486	2028487	2028488	2028489
JANコード	49 62736 28486 3	49 62736 28487 0	49 62736 28488 7	49 62736 28489 4
備考	4C用（5個入）	4C用（10個入）	5C用（5個入）	5C用（10個入）
梱包数	20	20	20	20

アルミリング

R4
共聴用 | 4C専用

R5
共聴用 | 5C専用




防水接栓

FM V-Low | UHF | CS・BS 3224 MHz

●防水性能を高めたF型コネクターです。屋外で接続時に使用します。

TVF-15-SP
家庭用 | 4C専用

F-5FB-15-SP
家庭用 | 5C専用







商品名	アルミリング		防水接栓	
摘要	環境にやさしい RoHS対応		HS JEITA 黒シールド 環境にやさしい RoHS対応 (SP)	
型名	R4	R5	TVF-15-SP	F-5FB-15-SP
標準価格	¥33 (税込価格¥36)	¥33 (税込価格¥36)	¥1,100 (税込価格¥1,210)	¥1,100 (税込価格¥1,210)
商品コード	2028491	2028492	2026767	2026768
JANコード	—	—	49 62736 26767 5	49 62736 26768 2
備考	F型接栓4C用	F型接栓5C用	S4CFB　防水型(C15)（1個入り）	S5CFB　防水型(C15)（1個入り）
梱包数	100	100	20	20

防水キャップ

ボウスイキャップR

家庭用



ボウスイキャップ100

ボウスイキャップ120

家庭用



WC-L(15)

共聴用



商品名	防水キャップ	防水キャップ 100mm	防水キャップ 120mm	防水キャップ
摘要	環境にやさしい RoHS対応			
型名	ボウスイキャップR	ボウスイキャップ100	ボウスイキャップ120	WC-L(15)
標準価格	¥320 (税込価格¥352)	¥110 (税込価格¥121)	¥140 (税込価格¥154)	オープン
商品コード	2016390	2028483	2028482	2028481
JANコード	49 62736 16390 8	49 62736 28483 2	49 62736 28482 5	49 62736 28481 8
備考	長さ85mm、径φ17mm 材質:塩化ビニール(1個入り)	長さ100mm、径φ19.4mm 材質:エラストマー	長さ120mm、径φ19.4mm 材質:エラストマー	長さ148mm、径φ20.5mm
梱包数	20	500	500	15

F型中継接栓

FM V-Low　UHF　CS・BS 3224 MHz

●アンテナケーブルを延長する時に使います。

F-FG-SP

家庭用



F-F

共聴用



F-F-SP

家庭用



F-F10-HD

家庭用



商品名	F型中継接栓(金メッキ仕様)	F型中継接栓	F型中継接栓	F型中継接栓(10個入)
摘要	高シールド 環境にやさしい RoHS対応 SP	高シールド 環境にやさしい RoHS対応	高シールド 環境にやさしい RoHS対応 SP	
型名	F-FG-SP	F-F	F-F-SP	F-F10-HD
標準価格	¥660(税込価格¥726)	¥470(税込価格¥517)	¥520(税込価格¥572)	¥4,600(税込価格¥5,060)
商品コード	2016708	2026715	2026736	2026714
JANコード	49 62736 16708 1	49 62736 26715 6	49 62736 26736 1	49 62736 26714 9
備考	金メッキ仕様(1個入り)	F型とF型の中継用	1個入り	10個入り
梱包数	20	10	20	20

中継接栓

CV-FR

共聴用



中継接栓

FM V-Low / UHF / CS・BS 3224 MHz

●アンテナケーブルを延長する時に使います。

HFFEW-SP

家庭用 4C・5C兼用



HFFEB-SP

家庭用 4C・5C兼用





ケーブル加工に便利な実寸加工サイズを刻印

商品名	中継コネクター	中継接栓	
摘要	ー		
型名	CV-FR	HFFEW-SP	HFFEB-SP
標準価格	¥940(税込価格¥1,034)	オープン	オープン
商品コード	2026713	2182032	2182033
JANコード	49 62736 26713 2	49 62736 82032 0	49 62736 82033 7
備考	FT型-F型変換(FTはプラグ、Fはジャック)	ホワイト	ブラック
梱包数	50	20	20

L型接栓

FM V-Low / UHF / CS・BS 3224 MHz

●F型接栓やストレートプラグの先端に着けてからテレビコンセントに接続すればすっきり配線できます。

LP-P

共聴用



LP-P-SP

家庭用



LP-F

共聴用



商品名	L型接栓		
摘要			
型名	LP-P	LP-P-SP	LP-F
標準価格	¥740(税込価格¥814)	¥740(税込価格¥814)	¥740(税込価格¥814)
商品コード	2026759	2026766	2026760
JANコード	49 62736 26759 0	49 62736 26766 8	49 62736 26760 6
備考	プッシュプラグ-F型端子		F型ーF座L型接栓
梱包数	100	20	100

02 パーツ・アクセサリ

終端抵抗（ダミー抵抗電流阻止型）

ND75

共聴用



DTF-75B

共聴用



LDF-75C

共聴用



摘要	RoHS対応	—	受
型名	ND75	DTF-75B	LDF-75C
標準価格	¥500（税込価格¥550）	¥1,900（税込価格¥2,090）	¥940（税込価格¥1,034）
商品コード	2026716	2026727	2026761
備考	CS対応F型用（小型タイプ）	FT型用	ロック機構付F型用
梱包数	100	10	10

終端抵抗（ダミー抵抗）

FM V-Low　UHF　CS・BS 3224 MHz

●分配器やテレビコンセントの空端子に接続して電波の安定を図ります。

DF-75C

共聴用



DF-75C-SP

家庭用





防水補助テープ（自己融着テープ）

GKY10-HD

家庭用



商品名	ダミー抵抗		防水補助テープ
摘要	RoHS対応	高シールド RoHS対応 SP	RoHS対応 HD
型名	DF-75C	DF-75C-SP	GKY10-HD
標準価格	¥680（税込価格¥748）	¥880（税込価格¥968）	¥700（税込価格¥770）
商品コード	2026718	2026738	2016788
JANコード	49 62736 26718 7	49 62736 26738 5	49 62736 16788 3
備考	CS対応F型用	1個入り	1m巻
梱包数	10	20	20

整合器 F型⇔ミニプラグ（屋内用）

FM V-Low　UHF


PJ35B-SP

家庭用





■ 接続例



摘要	RoHS対応 SP	
型名	PJ35B-SP	
標準価格	¥900（税込価格¥990）	
商品コード	2020004	
JANコード	49 62736 20004 7	
インピーダンス（Ω） 入力	75（F型）	
インピーダンス（Ω） 出力	75（φ3.5mmミニプラグ）	
周波数帯域（MHz）	10～470	470～770
挿入損失（dB以下）	0.5	1.0
VSWR（以下）	2.0	2.5
梱包数	20	

ロックコネクター・工具

LCNF

共聴用



LCF5

共聴用



LC(コウグ)

共聴用



商品名	ロックコネクター		ロックコネクター工具
摘要	ー		
型名	LCNF	LCF5	LC(コウグ)
標準価格	¥320(税込価格¥352)	¥320(税込価格¥352)	¥3,700(税込価格¥4,070)
商品コード	2026710	2026711	2026709
備考	NF用	F-5用	ロックコネクター締付工具
梱包数	100	100	100

同軸ケーブルストリッパー

●同軸ケーブルストリッパーです。
●同軸ケーブルを挟み込んで回転させるだけでF型コネクター用に加工ができます。

CCS04-SP

家庭用





ケーブルの加工方法


①同軸ケーブルをカット後、先端を円形に整えてください。同軸ケーブルが潰れているなど変形していると正しく加工できません。




②本品の手前側をにぎって、図の向き(矢印のマーク)から同軸ケーブルを挿入します。




③同軸ケーブルを挿入時、ケーブルの先端は図の様に端位置に合わせます。




④ケーブルを挟んでいる箇所を指でしっかり押さえて1~2回転してください。



⑤同軸ケーブルを持ち、矢印の方向に10回以上回転させます。
※ケーブルにより回転数は前後する場合がございます。



⑥同軸ケーブルと本品をしっかり押さえながら本品をまっすぐ引き抜きます。
※外被が残った場合は手で取り除いてください。



⑦加工した同軸ケーブルに別売のF型コネクタを取付けます。

〈ケーブルカット寸法〉



摘要	環境にやさしい RoHS対応 (SP)
型名	CCS04-SP
標準価格	オープン
商品コード	2183342
JANコード	49 62736 83342 9
梱包数	25

03 アッテネーター

アッテネーター

V-Low FM UHF CATV CS・BS 3224 MHz

●3.2GHz対応のアッテネーターです。
●10～3224MHzをフラットに減衰させます。
●F型用電流通過型です。

FAT3PE

共聴用



FAT6PE

共聴用



FAT10PE

共聴用



FAT15PE

共聴用



FAT6PE-SP

共聴用





FAT10PE-SP

共聴用





商品名	アッテネーター (3dB用 電流通過型)	アッテネーター (6dB用 電流通過型)	アッテネーター (10dB用 電流通過型)	アッテネーター (15dB用 電流通過型)
摘要	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応			
型名	FAT3PE	FAT6PE	FAT10PE	FAT15PE
標準価格	¥2,600 (税込価格¥2,860)	¥2,600 (税込価格¥2,860)	¥2,600 (税込価格¥2,860)	¥2,600 (税込価格¥2,860)
商品コード	2182132	2182133	2182134	2182135
備考	3dB用　10～3224MHz 形状(六角)12×48.6mm F型電流通過型	6dB用　10～3224MHz 形状(六角)12×48.6mm F型電流通過型	10dB用　10～3224MHz 形状(六角)12×48.6mm F型電流通過型	15dB用　10～3224MHz 形状(六角)12×48.6mm F型電流通過型
梱包数	100	100	100	100

商品名	アッテネーター (6dB用 電流通過型)	アッテネーター (10dB用 電流通過型)
摘要	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 SP	
型名	FAT6PE-SP	FAT10PE-SP
標準価格	オープン	オープン
商品コード	2183386	2183387
備考	6dB用　10～3224MHz　形状(六角)12×48.6mm F型電流通過型	10dB用　10～3224MHz　形状(六角)12×48.6mm F型電流通過型
梱包数	20	20

CATV CS・BS 2602 MHz

アッテネーター

■ 上り減衰用ケーブルモデム用ブロックアッテネーター (CS対応)

BAT-3L3

共聴用



BAT-6L3

共聴用



BAT-10L3

共聴用



BAT-15L3

共聴用



BAT-20L3

共聴用



商品名	ブロックアッテネーター (3dB用 電流阻止型 上り減衰用)	ブロックアッテネーター (6dB用 電流阻止型 上り減衰用)	ブロックアッテネーター (10dB用 電流阻止型 上り減衰用)	ブロックアッテネーター (15dB用 電流阻止型 上り減衰用)	ブロックアッテネーター (20dB用 電流阻止型 上り減衰用)
摘要	—				
型名	BAT-3L3	BAT-6L3	BAT-10L3	BAT-15L3	BAT-20L3
標準価格	¥3,400 (税込価格¥3,740)	¥3,400 (税込価格¥3,740)	¥3,400 (税込価格¥3,740)	¥3,400 (税込価格¥3,740)	¥3,400 (税込価格¥3,740)
商品コード	2026961	2026962	2026963	2026964	2026965
備考	3dB用	6dB用	10dB用	15dB用	20dB用
	5～60/70～2602MHz 形状(六角)12×40.5mm F型用電流阻止型 上り減衰用				
梱包数	100	100	100	100	100

電流阻止型

■ 下り減衰用ケーブルモデム用ブロックアッテネーター (CS対応)

BAT-3H3

共聴用



BAT-6H3

共聴用



BAT-10H3

共聴用



BAT-15H3

共聴用



BAT-20H3

共聴用



商品名	ブロックアッテネーター (3dB用 電流阻止型 下り減衰用)	ブロックアッテネーター (6dB用 電流阻止型 下り減衰用)	ブロックアッテネーター (10dB用 電流阻止型 下り減衰用)	ブロックアッテネーター (15dB用 電流阻止型 下り減衰用)	ブロックアッテネーター (20dB用 電流阻止型 下り減衰用)
摘要	—				
型名	BAT-3H3	BAT-6H3	BAT-10H3	BAT-15H3	BAT-20H3
標準価格	¥3,400 (税込価格¥3,740)	¥3,400 (税込価格¥3,740)	¥3,400 (税込価格¥3,740)	¥3,400 (税込価格¥3,740)	¥3,400 (税込価格¥3,740)
商品コード	2026966	2026967	2026968	2026969	2026970
備考	3dB用	6dB用	10dB用	15dB用	20dB用
	5～60/70～2602MHz 形状(六角)12×40.5mm F型用電流阻止型 下り減衰用				
梱包数	100	100	100	100	100

電流阻止型

電源供給アダプター

FT-TA-2

共聴用



FT-TA-3

共聴用



摘要	—	
型名	FT-TA-2	FT-TA-3
標準価格	¥2,400(税込価格¥2,640)	¥6,800(税込価格¥7,480)
商品コード	2026729	2026720
備考	NT3747EA(P.225)	NT37TDA、NT37TBA(P.224)
梱包数	50	1

電流阻止フィルター

FCT30E

共聴用



摘要	環境にやさしい RoHS対応
型名	FCT30E
標準価格	¥2,600(税込価格¥2,860)
商品コード	2183308
JANコード	49 62736 83308 5
寸法(形状六角) (mm)	12×33
梱包数	100

流合雑音阻止フィルター(CS対応)

CTF55E

共聴用



CTF-15S

共聴用



CTF-25S

共聴用



商品名	CATV流合雑音阻止ハイパスフィルター						CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター(20-2150MHz通過)				CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター(25-2150MHz通過)			
摘要	環境にやさしい RoHS対応						受							
型名	CTF55E						CTF-15S				CTF-25S			
標準価格	オープン						¥1,900(税込価格¥2,090)				¥1,900(税込価格¥2,090)			
商品コード	2182131						2026373				2026374			
周波数帯域 (MHz)	10～55	70～90	90～770	770～2150	2150～2681	2681～3224	0～15	20～70	70～770	770～2150	0～25	30～70	70～770	770～2150
挿入損失 (dB以下)	–	3.5	1.5		2.0	2.5	–	2.5	1.0	2.5	–	2.5	1.0	2.5
阻止帯域減衰量 (dB以上)	45	–					40	–			40	–		
VSWR (以下)	–	2.0			2.2	2.5	–	2.0			–	2.0		
寸法(形状六角) (mm)	12×33						12×40.5							
梱包数	100						100				100			

電流阻止型

ローパスフィルター

LPF-1489S

共聴用



LPF2070S

共聴用



商品名	2.1GHz ローパスフィルター				ローパスフィルター	
摘要	–				環境にやさしい RoHS対応	
型名	LPF-1489S				LPF2070S	
標準価格	¥3,900(税込価格¥4,290)				¥5,760(税込価格¥6,336)	
商品コード	2026323				2181971	
周波数帯域 (MHz)	DC～800	800～1489	1613～1640	1640～2150	DC～1000	1000～2070
挿入損失 (dB以下)	0.8	3.0	–		1.5	3.0
阻止帯域減衰量 (dB以上)	–		25	40	20	
VSWR (以下)	2.5		–		2.5	
寸法(形状六角) (mm)	12×48.6					
梱包数	100				100	

電流通過型(DC15V・0.5A)

イコライザー

CATV 10～770 MHz

BEQ-6UV

共聴用



BEQ-10UV

共聴用



FEQ-6PC

共聴用



商品名	CATV用イコライザー(6dB)		CATV用イコライザー(10dB)		イコライザー
摘要	―				在
型名	BEQ-6UV		BEQ-10UV		FEQ-6PC
標準価格	¥2,400(税込価格¥2,640)		¥2,400(税込価格¥2,640)		オープン
商品コード	2026397		2026398		2026353
項目	CATV上り	CATV下り	CATV上り	CATV下り	―
周波数帯域 (MHz)	10～55	70～770	10～55	70～770	950～2150
通過帯域減衰量 (dB)	2.0以下	0.8±0.5(770MHz)	2.5以下	0.8±0.5(770MHz)	―
イコライザー特性 (dB)	―	770MHzに対して70MHzにて−6dB	―	770MHzに対して70MHzにて−10dB	2150MHzに対し950MHzにて-6dB
VSWR (以下)	1.8				―
寸法 (mm)	12×48.6				13×49.4
梱包数	100		100		100

CATV上り帯域モニター

CATV 10～770 MHz

NUM770

共聴用



摘要	受	
型名	NUM770	
標準価格	オープン	
商品コード	2181597	
周波数帯域 (MHz)	10～60	70～770(1000)
通過帯域損失 (dB以下)	2.8 ※1 2.2 ※2	2.2
モニター結合量 (dB以上)	10±1.0 ※3	―
阻止帯域減衰量 (dB)	40	30
寸法 (mm)	57(H)×76(W)×20.5(D)	
付属品	取付ねじ2本(本体取付済)	
梱包数	20	

※1 CATV上り入力下り出力→上り出力
※2 上り入力→CATV上り出力下り出力
※3 上りモニター結合量は上り出力に対しての値

CATVレベル調整器(イコライザー特性)

CATV 10～770 MHz

SEQ-16

共聴用



摘要	―	
型名	SEQ-16	
標準価格	¥7,900(税込価格¥8,690)	
商品コード	2026352	
周波数帯域 (MHz)	10～55	70～770
通過帯域減衰量 (dB)	2.5以下	※1 6.5～2.5
通過帯域減衰量 (dB以下)	―	―
チルト調整範囲 (dB)	―	−4～−16(4dBステップ)
BON調整範囲 (dB)	―	―
下りモニター端子 (dB)	―	−20±2.0
寸法 (mm)	57(H)×54(W)×25.3(D)	
付属品	取付ねじ2本(本体取付済) 5C用F型接栓2セット、F型メタルキャップ1個	
梱包数	20	

※1 4dBチルト(出荷時)

電波切換器（屋内用）

FM V-Low　UHF　CS・BS 3224 MHz

●面倒なコネクターの差換えをすることなく2系統のテレビ信号の接続、切換ができます。
●切換側入力端子と出力端子間で電流通過可能です。（最大DC15V・0.5A）
●逆に接続すれば出力の切換としても使用できます。


SW7FE-BP

家庭用





■ 接続例



摘要	高シールド　環境にやさしい RoHS対応　BP
型名	SW7FE-BP
標準価格	オープン
商品コード	2182126
JANコード	49 62736 82126 6

周波数帯域 (MHz)	DC〜222	222〜770	770〜1489	1489〜2681	2681〜3224
挿入損失 (dB以下)	0.5	1.0	1.0	1.5	2.0
端子間阻止量 (dB以下)	60	60	50	40	30
VSWR (以下)	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5

入出力インピーダンス (Ω)	75
使用温度範囲 (℃)	−10〜+40
寸法 (mm)	57(H)×54(W)×24(D)
質量 (kg)	0.074
付属品	取付ねじ2本（本体取付済）、機能アースねじ1本（本体取付済）
梱包数	20

衛星アンテナ切換器（屋内用）


●スカパー!プレミアムサービス（JCSAT-4）とスカパー!プレミアムサービス（JCSAT-3）が別々に配線されているときに使用します。
●スカパー!プレミアムサービス用チューナーより送られる衛星切換信号に対応していますので、チューナーリモコンでのサービス切換（衛星切換）が可能です。

SW50

家庭用　スカパー!プレミアムサービス



■ 接続例




型名	SW50
標準価格	¥7,100（税込価格¥7,810）
商品コード	2020051
JANコード	49 62736 20051 1
周波数帯域 (MHz)	950〜2150
挿入損失 (dB以下)	4
電源電圧 (V)	DC9.5〜16.5
消費電流 (mA)	35
寸法 (mm)	57(H)×76(W)×20.5(D)
質量 (kg)	0.1
付属品	取付ねじ2本（本体取付済） 機能アースねじ1本（本体取付済）
梱包数	20

10 雷サージプロテクタ

テレビライン・電源ライン　雷サージプロテクタ

- 落雷により発生する雷サージから、テレビ、BDレコーダーなどの電子機器を保護します。
- バイパス回路により電子機器を保護する方式（バイパスアレスタ方式）ですので、保護性能が優れています。
- 電源線とアンテナ線の2つの経路の接地線を相互接続しており、危険な雷過電圧の発生を抑制できます。
- 誘導雷サージが一方の経路から侵入した場合、防護素子を経由して別の経路に放流されます。
- バイパス回路間にある電子機器は雷サージの侵入が軽減され、絶縁破壊による故障を防ぐことができます。
- 専用アース線に接地しなくても耐雷効果があります。
- 2.6GHz対応。

接続例



W テレビライン・電源ライン ダブルブロック

雷サージとは落雷時に発生する異常電圧・異常電流のことで電源ラインやテレビラインを伝わって、テレビ・BDレコーダーなどの電子機器を破壊する原因となります。

TGS2T（W）

家庭用



TGS2T（B）

家庭用



TGS4T（W）


家庭用



雷サージ保護のしかた


アンテナ線に雷サージ発生

■ アンテナ線（同軸線_内部導体/外部導体）



電源線に雷サージ発生

■ アンテナ線（同軸線_内部導体/外部導体）




摘要					
型名		TGS2T（W）	TGS2T（B）	TGS4T（W）	
標準価格		¥3,200（税込価格¥3,520）	¥3,200（税込価格¥3,520）	¥4,800（税込価格¥5,280）	
商品コード		2180078	2180066	2180079	
JANコード		49 62736 80078 0	49 62736 80066 7	49 62736 80079 7	
定格		AC125V 15A			
許容サージ電圧	(kV)	±15（1.2/50μS）			
許容サージ電流	(kA)	±5（8/20μS）			
雷防護方法		バイパスアレスタ法			
パイロットランプ		点灯（保護）/消灯（無保護）			
避雷用アース端子		M4ねじ			
AC入力端子		ACプラグ（壁面用）		ACプラグ（1.5m）	
AC出力端子		2極（2口）		2極（4口）	
TV側共通仕様					
TV端子		F型			
周波数帯域	(MHz)	HF・FM・VHF・UHF	UHF・BS-IF	CS-IF	
		0～770	770～1489	1489～2150	2150～2602
挿入損失	(dB以下)	1.0	1.5	2.0	5.5
VSWR	(以下)	1.8	2.0	2.5	4.0
寸法	(mm)	92.5（H）×48.2（W）×26.0（D）※1		214（H）×55.4（W）×29.0（D）※1	
質量	(kg)	0.1		0.3	

※1:端子含めず

ケーブル

01 スキマケーブル



▸P172

02 テレビ接続ケーブル



▸P173

03 テレビ配線ケーブル



▸P178

04 ドラム巻きケーブル



▸P180

05 同軸ケーブル（箱入り）



▸P180

06 HDMI ケーブル




▸P181

ケーブルについて

ケーブルとプラグの種類について


●テレビの電波をテレビやレコーダー等に送る時に使います。プラグの形状や長さが異なるので状況に応じて使い分けてください。

■L型プラグ




狭いところやテレビコンセントに
取り付けるときはこちらがおすすめ！

■ストレート型プラグ



テレビやレコーダーなどはこちらを
ご使用ください！

■スクリュー型プラグ




※F型の端子のみ使用できます。

しっかり固定したいときはこのプラグで
決まり！


ケーブルと
プラグの
種類について
動画で解説▶

■S4Cダブルシールド


テレビの電波のレベルが落ちにくく、室内のメイン配線におすすめです。

L型プラグ×ストレート型プラグ	型 番	長 さ
	NA4GLS1B	1m
	NA4GLS2B	2m
	NA4GLS3B	3m
	NA4GLS5B	5m
	NA4GLS7B	7m
	NA4GLS10B	10m


▶P173

ストレート型プラグ×ストレート型プラグ	型 番	長 さ
	NA4GSS1B	1m
	NA4GSS2B	2m
	NA4GSS3B	3m
	NA4GSS5B	5m
	NA4GSS7B	7m
	NA4GSS10B	10m

▶P174

L型プラグ×L型プラグ	型 番	長 さ
	NA4GLL1B	1m
	NA4GLL2B	2m
	NA4GLL3B	3m
	NA4GLL5B	5m
	NA4GLL7B	7m
	NA4GLL10B	10m


▶P174

L型プラグ×スクリュー型プラグ	型 番	長 さ
	NA4GLRS1B	1m
	NA4GLRS2B	2m
	NA4GLRS3B	3m
	NA4GLRS5B	5m


▶P175

■S2Cトリプルシールド


ケーブルが細いので、狭い場所での取り回しに便利です。

L型プラグ×ストレート型プラグ	型 番	長 さ
	NA2GLS1B	1m
	NA2GLS2B	2m
	NA2GLS3B	3m
	NA2GLS5B	5m


▶P176

ストレート型プラグ×ストレート型プラグ	型 番	長 さ
	NA2GSS1B	1m
	NA2GSS2B	2m
	NA2GSS3B	3m
	NA2GSS5B	5m

▶P177

L型プラグ×スクリュー型プラグ	型 番	長 さ
	NA2GLRS1B	1m
	NA2GLRS2B	2m
	NA2GLRS3B	3m
	NA2GLRS5B	5m

▶P178


スクリュー型プラグ×スクリュー型プラグ	型 番	長 さ
	NA2GRSW1B	1m
	NA2GRSW2B	2m
	NA2GRSW3B	3m
	NA2GRSW5B	5m

▶P177

ケーブルの種類と太さごとの使用方法


■屋内の配線に

ケーブル太さ2C




ケーブル直径 約4mm

テレビ・レコーダー間や
チューナー間など短い距離の
接続に使用




■屋内・屋外の配線に

ケーブル太さ4C



ケーブル直径 約6mm

テレビコンセントと
テレビやチューナーとの接続など
室内のメイン配線に使用




■屋外の配線に

ケーブル太さ5C




ケーブル直径 約7.7mm

一戸建てのアンテナから
テレビコンセントへの配線や
各部屋間の分配などに使用



テレビプラグの使い分け


■プラグの形状




このタイプは
4K・8K放送視聴の際にはご使用いただけません。

■テレビ端子の形状ごとの適合プラグ

・F型端子には




・プッシュ型端子には




畳数ごとのケーブル長さの説明

4.5畳 (約2.7×2.7m)




①2〜3m ②2〜3m ③4〜5m

6畳 (約2.7×3.6m)



①2〜3m ②4〜5m ③6〜7m

8畳 (約3.6×3.6m)



①4〜5m ②4〜5m ③10m

テレビ接続ケーブル

No.	種別	型名	商品コード	長さ	規格	プラグの形状	梱包形状	掲載ページ
02	テレビ接続ケーブル	**NA4GLS1B**	2181748	1m	4C	Lプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	173
		NA4GLS2B	2181749	2m	4C	Lプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	173
		4GLS2(20)	2181855	2m	4C	Lプッシュ-Sプッシュ	バルク仕様20個入	173
		NA4GLS3B	2181750	3m	4C	Lプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	173
		NA4GLS5B	2181751	5m	4C	Lプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	173
		NA4GLS7B	2181752	7m	4C	Lプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	173
		NA4GLS10B	2181753	10m	4C	Lプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	173
		4GLS07B(20)	2183339	0.7m	4C	Lプッシュ-Sプッシュ	バルク仕様20個入	173
		4GLS2B(20)	2183340	2m	4C	Lプッシュ-Sプッシュ	バルク仕様20個入	173
		NA4GSS1B	2181754	1m	4C	Sプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	174
		NA4GSS2B	2181755	2m	4C	Sプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	174
		NA4GSS3B	2181756	3m	4C	Sプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	174
		NA4GSS5B	2181757	5m	4C	Sプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	174
		NA4GSS7B	2181758	7m	4C	Sプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	174
		NA4GSS10B	2181759	10m	4C	Sプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	174
		NA4GLL1B	2181760	1m	4C	Lプッシュ-Lプッシュ	ブリスターパック	174
		NA4GLL2B	2181761	2m	4C	Lプッシュ-Lプッシュ	ブリスターパック	174
		NA4GLL3B	2181762	3m	4C	Lプッシュ-Lプッシュ	ブリスターパック	174
		NA4GLL5B	2181763	5m	4C	Lプッシュ-Lプッシュ	ブリスターパック	174
		NA4GLL7B	2181764	7m	4C	Lプッシュ-Lプッシュ	ブリスターパック	174
		NA4GLL10B	2181765	10m	4C	Lプッシュ-Lプッシュ	ブリスターパック	174
		NA4GLRS1B	2181744	1m	4C	Lプッシュ-Sローレット	ブリスターパック	175
		NA4GLRS2B	2181745	2m	4C	Lプッシュ-Sローレット	ブリスターパック	175
		NA4GLRS3B	2181746	3m	4C	Lプッシュ-Sローレット	ブリスターパック	175
		NA4GLRS5B	2181747	5m	4C	Lプッシュ-Sローレット	ブリスターパック	175
		NA4NLS1B	2181766	1m	4C	Lプッシュ-Sプッシュ	ヘッダー	175
		NA4NLS2B	2181767	2m	4C	Lプッシュ-Sプッシュ	ヘッダー	175
		NA4NLS3B	2181768	3m	4C	Lプッシュ-Sプッシュ	ヘッダー	175
		NA4NLS5B	2181769	5m	4C	Lプッシュ-Sプッシュ	ヘッダー	175
		NA4NRSW1B	2181770	1m	4C	Sローレット-Sローレット	ヘッダー	176
		NA4NRSW2B	2181771	2m	4C	Sローレット-Sローレット	ヘッダー	176
		NA4NRSW3B	2181772	3m	4C	Sローレット-Sローレット	ヘッダー	176
		NA4NRSW5B	2181773	5m	4C	Sローレット-Sローレット	ヘッダー	176
		NA2GLS1B	2181732	1m	2C	Lプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	176
		NA2GLS2B	2181733	2m	2C	Lプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	176
		NA2GLS3B	2181734	3m	2C	Lプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	176
		NA2GLS5B	2181735	5m	2C	Lプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	176
		NA2GSS1B	2181736	1m	2C	Sプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	177
		NA2GSS2B	2181737	2m	2C	Sプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	177
		NA2GSS3B	2181738	3m	2C	Sプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	177
		NA2GSS5B	2181739	5m	2C	Sプッシュ-Sプッシュ	ブリスターパック	177
		NA2GRSW1B	2181774	1m	2C	Sローレット-Sローレット	ブリスターパック	177
		NA2GRSW2B	2181775	2m	2C	Sローレット-Sローレット	ブリスターパック	177
		NA2GRSW3B	2181776	3m	2C	Sローレット-Sローレット	ブリスターパック	177
		NA2GRSW5B	2181777	5m	2C	Sローレット-Sローレット	ブリスターパック	177
		NA2GLRS1B	2181740	1m	2C	Lプッシュ-Sローレット	ブリスターパック	178
		NA2GLRS2B	2181741	2m	2C	Lプッシュ-Sローレット	ブリスターパック	178
		NA2GLRS3B	2181742	3m	2C	Lプッシュ-Sローレット	ブリスターパック	178
		NA2GLRS5B	2181743	5m	2C	Lプッシュ-Sローレット	ブリスターパック	178

テレビ配線ケーブル

No.	種別	型名	商品コード	長さ	規格	備考	梱包形状	掲載ページ
03	テレビ配線ケーブル	S4FBAL10W-RP	2182210	10m	4C	白	ラップ巻き	178
		S4FBAL15W-RP	2182211	15m	4C	白	ラップ巻き	178
		S4FBAL20W-RP	2182213	20m	4C	白	ラップ巻き	178
		S4FBAL10FW-RP	2182214	10m	4C	白 接栓加工+接栓付属	ラップ巻き	178
		S4FBAL15FW-RP	2182215	15m	4C	白 接栓加工+接栓付属	ラップ巻き	178
		S4FBAL20FW-RP	2182216	20m	4C	白 接栓加工+接栓付属	ラップ巻き	178
		S5FBAL10W-RP	2182217	10m	5C	白	ラップ巻き	179
		S5FBAL15W-RP	2182218	15m	5C	白	ラップ巻き	179
		S5FBAL20W-RP	2182219	20m	5C	白	ラップ巻き	179
		S5FBAL10B-RP	2182220	10m	5C	黒	ラップ巻き	179
		S5FBAL15B-RP	2182221	15m	5C	黒	ラップ巻き	179
		S5FBAL20B-RP	2182222	20m	5C	黒	ラップ巻き	179
		S5FBAL30B-RP	2182223	30m	5C	黒	ラップ巻き	179
		S5FBAL10FB-RP	2182224	10m	5C	黒 接栓加工+接栓付属	ラップ巻き	179
		S5FBAL15FB-RP	2182225	15m	5C	黒 接栓加工+接栓付属	ラップ巻き	179
		S5FBAL20FB-RP	2182226	20m	5C	黒 接栓加工+接栓付属	ラップ巻き	179

01 スキマケーブル

スキマケーブル

FM V-Low　UHF　CS・BS 3224 MHz

●4K・8K放送（3224MHz）対応のスキマケーブルです。サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができます。
●最大DC15V・0.5A/AC30V・1A電流通過可能です。
●CF75E（20）はバルク仕様（20個入り）で、梱包単位の販売となります。

CF75E

CF75E（20）


家庭用





摘要	高シールド 環境にやさしい RoHS対応 BP					高シールド 環境にやさしい RoHS対応 受				
型名	CF75E					CF75E（20）				
標準価格	¥6,000（税込価格¥6,600）					オープン				
商品コード	2181859					2181942				
JANコード	49 62736 81859 4					49 62736 81942 3				
周波数帯域 (MHz)	DC～770	770～1489	1489～2150	2150～2602	2602～3224	DC～770	770～1489	1489～2150	2150～2602	2602～3224
挿入損失 (dB以下)	1.5	2.5	3.0	4.0	5.0	1.5	2.5	3.0	4.0	5.0
VSWR (以下)	1.5	1.8	2.0		2.5	1.5	1.8	2.0		2.5
入出力インピーダンス (Ω)	75（F型）									
寸法（mm）H×W×D	500（H）×35（W）×20.5（D）									
付属品	防水キャップ1個、取付ねじ4本、両面テープ1シート									
梱包数	20					20				

ラインブースターCSBE25との組合せ例



最大 24dB アップ



※お持ちのテレビが4K・8K放送チューナー内蔵でない場合は別途専用受信機が必要です。
※CSBE25についてはP88をご覧ください。
※高密閉タイプのサッシには取付けできない場合もあります。

テレビ接続ケーブル（S4Cダブルシールド）

FM V-Low / UHF / CS・BS 3224 MHz

●S4CFBホワイト。

NA4GLS1B

NA4GLS2B

4GLS2（20）

家庭用

NA4GLS3B

NA4GLS5B

家庭用

NA4GLS7B


NA4GLS10B

家庭用





両端子 金メッキ 仕様



商品名	テレビ接続ケーブル 1m	テレビ接続ケーブル 2m	テレビ接続ケーブル 3m	テレビ接続ケーブル 5m	テレビ接続ケーブル 7m	テレビ接続ケーブル 10m
摘要	環境にやさしい RoHS対応 BP					
型名	NA4GLS1B	NA4GLS2B [4GLS2（20）]	NA4GLS3B	NA4GLS5B	NA4GLS7B	NA4GLS10B
標準価格	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
商品コード	2181748	2181749[2181855]	2181750	2181751	2181752	2181753
JANコード	49 62736 81748 1	49 62736 81749 8 [49 62736 81855 6]	49 62736 81750 4	49 62736 81751 1	49 62736 81752 8	49 62736 81753 5
長さ (m)	1.0	2.0 [2.0]	3.0	5.0	7.0	10.0
備考	片側L型プラグ×片側ストレートプラグ					
梱包数	50	50[20]	50	50	30	30

商品コードの[　]内はバルク仕様（20個入り）のコードです。

テレビ接続ケーブル（S4Cダブルシールド）

FM V-Low / UHF / CS・BS 3224 MHz

●S4CFBブラック。

4GLS07B（20）


家庭用

4GLS2B（20）

家庭用







商品名	テレビ接続ケーブル 0.7m ブラック(バルク仕様)	テレビ接続ケーブル 2m ブラック(バルク仕様)
摘要	環境にやさしい RoHS対応	
型名	4GLS07B（20）	4GLS2B（20）
標準価格	¥1,600（税込価格¥1,760）	¥1,840（税込価格¥2,024）
商品コード	2183339	2183340
JANコード	49 62736 83339 9	49 62736 83340 5
長さ (m)	0.7m	2m
備考	片側L型プラグ×片側ストレートプラグ	
梱包数	20	20

02 テレビ接続ケーブル

テレビ接続ケーブル（S4Cダブルシールド）

FM V-Low　UHF　CS・BS 3224 MHz

●S4CFBホワイト。

NA4GSS1B　**NA4GSS2B**　**NA4GSS3B**


NA4GSS5B　**NA4GSS7B**　**NA4GSS10B**

家庭用





両端子 金メッキ 仕様



商品名	テレビ接続ケーブル 1m	テレビ接続ケーブル 2m	テレビ接続ケーブル 3m	テレビ接続ケーブル 5m	テレビ接続ケーブル 7m	テレビ接続ケーブル 10m
摘要	環境にやさしい RoHS対応 BP					
型名	NA4GSS1B	NA4GSS2B	NA4GSS3B	NA4GSS5B	NA4GSS7B	NA4GSS10B
標準価格	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
商品コード	2181754	2181755	2181756	2181757	2181758	2181759
JANコード	49 62736 81754 2	49 62736 81755 9	49 62736 81756 6	49 62736 81757 3	49 62736 81758 0	49 62736 81759 7
長さ (m)	1.0	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0
備考	両端ストレートプラグ					
梱包数	50	50	50	50	30	30

テレビ接続ケーブル（S4Cダブルシールド）

FM V-Low　UHF　CS・BS 3224 MHz

●S4CFBホワイト。

NA4GLL1B　**NA4GLL2B**　**NA4GLL3B**


NA4GLL5B　**NA4GLL7B**　**NA4GLL10B**

家庭用





両端子 金メッキ 仕様



商品名	テレビ接続ケーブル 1m	テレビ接続ケーブル 2m	テレビ接続ケーブル 3m	テレビ接続ケーブル 5m	テレビ接続ケーブル 7m	テレビ接続ケーブル 10m
摘要	環境にやさしい RoHS対応 BP					
型名	NA4GLL1B	NA4GLL2B	NA4GLL3B	NA4GLL5B	NA4GLL7B	NA4GLL10B
標準価格	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
商品コード	2181760	2181761	2181762	2181763	2181764	2181765
JANコード	49 62736 81760 3	49 62736 81761 0	49 62736 81762 7	49 62736 81763 4	49 62736 81764 1	49 62736 81765 8
長さ (m)	1.0	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0
備考	両端L型プラグ					
梱包数	50	50	50	50	30	30

テレビ接続ケーブル(S4Cダブルシールド)

FM V-Low / UHF / CS・BS 3224 MHz

●S4CFBホワイト。

NA4GLRS1B

NA4GLRS2B

NA4GLRS3B


NA4GLRS5B

家庭用





両端子 金メッキ 仕様



商品名	テレビ接続ケーブル 1m	テレビ接続ケーブル 2m	テレビ接続ケーブル 3m	テレビ接続ケーブル 5m
摘要	環境にやさしい RoHS対応 BP			
型名	NA4GLRS1B	NA4GLRS2B	NA4GLRS3B	NA4GLRS5B
標準価格	オープン	オープン	オープン	オープン
商品コード	2181744	2181745	2181746	2181747
JANコード	49 62736 81744 3	49 62736 81745 0	49 62736 81746 7	49 62736 81747 4
長さ (m)	1.0	2.0	3.0	5.0
備考	片側スクリュープラグ×片側L型プラグ			
梱包数	50	50	50	50

テレビ接続ケーブル(S4Cダブルシールド)

FM V-Low / UHF / CS・BS 3224 MHz

●S4CFBホワイト。

NA4NLS1B

NA4NLS2B

NA4NLS3B


NA4NLS5B

家庭用





両端子 ニッケル 仕様



商品名	テレビ接続ケーブル 1m	テレビ接続ケーブル 2m	テレビ接続ケーブル 3m	テレビ接続ケーブル 5m
摘要	環境にやさしい RoHS対応 HD			
型名	NA4NLS1B	NA4NLS2B	NA4NLS3B	NA4NLS5B
標準価格	オープン	オープン	オープン	オープン
商品コード	2181766	2181767	2181768	2181769
JANコード	49 62736 81766 5	49 62736 81767 2	49 62736 81768 9	49 62736 81769 6
長さ (m)	1.0	2.0	3.0	5.0
備考	片側L型プラグ×片側ストレートプラグ			
梱包数	50	50	50	30

02 テレビ接続ケーブル

テレビ接続ケーブル（S4Cダブルシールド）

FM V-Low　UHF　CS・BS 3224 MHz

●S4CFBホワイト。

NA4NRSW1B

NA4NRSW2B

NA4NRSW3B


NA4NRSW5B

家庭用





両端子 ニッケル 仕様



商品名	テレビ接続ケーブル 1m	テレビ接続ケーブル 2m	テレビ接続ケーブル 3m	テレビ接続ケーブル 5m
摘要	環境にやさしい RoHS対応　HD			
型名	NA4NRSW1B	NA4NRSW2B	NA4NRSW3B	NA4NRSW5B
標準価格	オープン	オープン	オープン	オープン
商品コード	2181770	2181771	2181772	2181773
JANコード	49 62736 81770 2	49 62736 81771 9	49 62736 81772 6	49 62736 81773 3
長さ (m)	1.0	2.0	3.0	5.0
備考	両端スクリュープラグ			
梱包数	50	50	50	30

テレビ接続ケーブル（S2Cトリプルシールド）

FM V-Low　UHF　CS・BS 3224 MHz

●S2CFBTNLホワイト。

NA2GLS1B

NA2GLS2B

NA2GLS3B


NA2GLS5B

家庭用





両端子 金メッキ 仕様



商品名	テレビ接続ケーブル 1m	テレビ接続ケーブル 2m	テレビ接続ケーブル 3m	テレビ接続ケーブル 5m
摘要	HS JEITA　環境にやさしい RoHS対応　BP			
型名	NA2GLS1B	NA2GLS2B	NA2GLS3B	NA2GLS5B
標準価格	オープン	オープン	オープン	オープン
商品コード	2181732	2181733	2181734	2181735
JANコード	49 62736 81732 0	49 62736 81733 7	49 62736 81734 4	49 62736 81735 1
長さ (m)	1.0	2.0	3.0	5.0
備考	片側L型プラグ×片側ストレートプラグ			
梱包数	50	50	50	50

テレビ接続ケーブル（S2Cトリプルシールド）

FM V-Low　UHF　CS・BS 3224 MHz

●S2CFBTNLホワイト。

NA2GSS1B

NA2GSS3B

家庭用




NA2GSS2B

NA2GSS5B

家庭用



両端子 金メッキ 仕様



商品名	テレビ接続ケーブル 1m	テレビ接続ケーブル 2m	テレビ接続ケーブル 3m	テレビ接続ケーブル 5m
摘要	HS JEITA　環境にやさしい RoHS対応　BP			
型名	NA2GSS1B	NA2GSS2B	NA2GSS3B	NA2GSS5B
標準価格	オープン	オープン	オープン	オープン
商品コード	2181736	2181737	2181738	2181739
JANコード	49 62736 81736 8	49 62736 81737 5	49 62736 81738 2	49 62736 81739 9
長さ (m)	1.0	2.0	3.0	5.0
備考	両端ストレートプラグ			
梱包数	50	50	50	50

テレビ接続ケーブル（S2Cトリプルシールド）

FM V-Low　UHF　CS・BS 3224 MHz

●S2CFBTNLホワイト。

NA2GRSW1B

NA2GRSW3B

家庭用




NA2GRSW2B

NA2GRSW5B

家庭用



両端子 金メッキ 仕様



商品名	テレビ接続ケーブル 1m	テレビ接続ケーブル 2m	テレビ接続ケーブル 3m	テレビ接続ケーブル 5m
摘要	HS JEITA　環境にやさしい RoHS対応　BP			
型名	NA2GRSW1B	NA2GRSW2B	NA2GRSW3B	NA2GRSW5B
標準価格	オープン	オープン	オープン	オープン
商品コード	2181774	2181775	2181776	2181777
JANコード	49 62736 81774 0	49 62736 81775 7	49 62736 81776 4	49 62736 81777 1
長さ (m)	1.0	2.0	3.0	5.0
備考	両端スクリュープラグ			
梱包数	50	50	50	50

テレビ接続ケーブル（S2Cトリプルシールド）

FM V-Low　UHF　CS・BS 3224 MHz

●S2CFBTNLホワイト。


NA2GLRS1B
NA2GLRS2B
NA2GLRS3B
NA2GLRS5B

家庭用





両端子 金メッキ 仕様



商品名	テレビ接続ケーブル 1m	テレビ接続ケーブル 2m	テレビ接続ケーブル 3m	テレビ接続ケーブル 5m
摘要	JEITA　環境にやさしい RoHS対応　BP			
型名	NA2GLRS1B	NA2GLRS2B	NA2GLRS3B	NA2GLRS5B
標準価格	オープン	オープン	オープン	オープン
商品コード	2181740	2181741	2181742	2181743
JANコード	49 62736 81740 5	49 62736 81741 2	49 62736 81742 9	49 62736 81743 6
長さ (m)	1.0	2.0	3.0	5.0
備考	片側スクリュープラグ×片側L型プラグ			
梱包数	50	50	50	50

テレビ配線ケーブル（S4CFB）

FM V-Low　UHF　CS・BS 3224 MHz

●全てのテレビ放送に対応。　●銅被覆アルミ芯線/アルミ箔テープ/アルミ編組。

S4FBAL10W-RP
S4FBAL15W-RP
S4FBAL20W-RP
S4FBAL10FW-RP
S4FBAL15FW-RP
S4FBAL20FW-RP

家庭用



家庭用



商品名	テレビ配線ケーブル 4C 白	テレビ配線ケーブル 4C 白	テレビ配線ケーブル 4C 白	テレビ配線ケーブル 4C 白 接栓加工+接栓付属	テレビ配線ケーブル 4C 白 接栓加工+接栓付属	テレビ配線ケーブル 4C 白 接栓加工+接栓付属
摘要	JEITA　環境にやさしい RoHS対応					
型名	S4FBAL10W-RP	S4FBAL15W-RP	S4FBAL20W-RP	S4FBAL10FW-RP	S4FBAL15FW-RP	S4FBAL20FW-RP
標準価格	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
商品コード	2182210	2182211	2182213	2182214	2182215	2182216
JANコード	49 62736 82210 2	49 62736 82211 9	49 62736 82213 3	49 62736 82214 0	49 62736 82215 7	49 62736 82216 4
長さ (m)	10	15	20	10	15	20
備考	S4CFBケーブル（白）			S4CFBケーブル（白）片側接栓加工+防水キャップ		
付属品	ー			4C用F型接栓		
商品詳細ページ						
梱包数	10	10	10	10	10	10

テレビ配線ケーブル(S5CFB)

FM V-Low UHF CS・BS 3224 MHz

●全てのテレビ放送に対応。 ●軟銅線/アルミ箔テープ/アルミ編組。

S5FBAL10W-RP
S5FBAL15W-RP
S5FBAL20W-RP

家庭用



S5FBAL10B-RP
S5FBAL15B-RP
S5FBAL20B-RP
S5FBAL30B-RP

家庭用



S5FBAL10FB-RP
S5FBAL15FB-RP
S5FBAL20FB-RP

家庭用



商品名	テレビ配線ケーブル 5C 白	テレビ配線ケーブル 5C 白	テレビ配線ケーブル 5C 白
摘要	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応		
型名	S5FBAL10W-RP	S5FBAL15W-RP	S5FBAL20W-RP
標準価格	オープン	オープン	オープン
商品コード	2182217	2182218	2182219
JANコード	49 62736 82217 1	49 62736 82218 8	49 62736 82219 5
長さ (m)	10	15	20
備考	S5CFBケーブル(白)		
付属品	―		
商品詳細ページ			
梱包数	10	10	10

商品名	テレビ配線ケーブル 5C 黒	テレビ配線ケーブル 5C 黒	テレビ配線ケーブル 5C 黒	テレビ配線ケーブル 5C 黒
摘要	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応			
型名	S5FBAL10B-RP	S5FBAL15B-RP	S5FBAL20B-RP	S5FBAL30B-RP
標準価格	オープン	オープン	オープン	オープン
商品コード	2182220	2182221	2182222	2182223
JANコード	49 62736 82220 1	49 62736 82221 8	49 62736 82222 5	49 62736 82223 2
長さ (m)	10	15	20	30
備考	S5CFBケーブル(黒)			
付属品	―			
商品詳細ページ				
梱包数	10	10	10	5

商品名	テレビ配線ケーブル 5C 黒 接栓加工+接栓付属	テレビ配線ケーブル 5C 黒 接栓加工+接栓付属	テレビ配線ケーブル 5C 黒 接栓加工+接栓付属
摘要	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応		
型名	S5FBAL10FB-RP	S5FBAL15FB-RP	S5FBAL20FB-RP
標準価格	オープン	オープン	オープン
商品コード	2182224	2182225	2182226
JANコード	49 62736 82224 9	49 62736 82225 6	49 62736 82226 3
長さ (m)	10	15	20
備考	S5CFBケーブル(黒) 片側接栓加工+防水キャップ		
付属品	5C用F型接栓		
商品詳細ページ			
梱包数	10	10	10

04 ドラム巻きケーブル /05 同軸ケーブル（箱入り）

ドラム巻きケーブル

FM V-Low　UHF　CS・BS 3224 MHz

●残りメートル数が一目で分かる「残量目盛表示付（1m毎）」なので、切り売りや在庫管理が容易に行えます。

S4CFB（I）100Mドラム

S4CFB（クロ）100Mドラム

家庭用　S4CFB



S5CFB（クロ）100Mドラム


S5CFB（H）100Mドラム

家庭用　S5CFB



摘要	RoHS対応			
型名	S4CFB（I）100Mドラム	S4CFB（クロ）100Mドラム	S5CFB（クロ）100Mドラム	S5CFB（H）100Mドラム
標準価格	¥25,200（税込価格¥27,720）	オープン	オープン	オープン
商品コード	2016099	2018984	2018960	2018964
JANコード	49 62736 16099 0	49 62736 18984 7	49 62736 18960 1	49 62736 18964 9
長さ (m)	100			
備考	S4CFBケーブル、アイボリー	S4CFBケーブル、ブラック	S5CFBケーブル、ブラック	S5CFBケーブル、ウスハイ
梱包数	2	2	2	2

●残量目盛表示（1m毎）



■ 75Ω同軸ケーブルの性能表（参考値）

種　別	20℃における標準減衰量（dB/km）							
	90MHz	220MHz	470MHz	710MHz	1489MHz	2071MHz	2671MHz	3224MHz
S-4C-FB	76	121	182	228	346	418	487	543
S-5C-FB	58.8	95	145	183	284	347	408	459

注記 ： 減衰量の規格値は標準値の115%以下

同軸ケーブル100m（箱入り）

FM V-Low　UHF　CS・BS 3224 MHz

●100m巻き箱入りケーブル。低損失同軸ケーブル。すずメッキ編組。

S4C-FB（ウスハイ）

家庭用　S4CFB



S5C-FB（クロ）

S5C-FB（ウスハイ）

家庭用　S5CFB



摘要	RoHS対応		
型名	S4C-FB（ウスハイ）	S5C-FB（クロ）	S5C-FB（ウスハイ）
標準価格	オープン	オープン	オープン
商品コード	1028937	1028938	1028939
JANコード	49 62736 28937 0	49 62736 28938 7	49 62736 28939 4
長さ (m)	100		
備考	S4CFBケーブル	S5CFBケーブル	
梱包数	5	3	3

プレミアムHDMIケーブル

●Premium High Speed HDMI CablesとしてHDMI Licensingの認証を取得しています。
●4K放送などの高画質な映像が、ありのまま伝送可能なHDMIケーブルです。
●ハイダイナミックレンジ(HDR)対応で、明暗差がはっきりした、よりリアルな映像を伝送できます。
●HEC対応機器同士に使用するとイーサネット接続ができます。
●オーディオリターンチャンネル(ARC)対応で、TVの音声をAVアンプやホームシアターシステムへ伝送できます。
●18Gbpsの高速伝送が可能で、高画質で滑らかな映像を伝送できます。(4K/60P対応)
●ケーブル部はアルミ箔、編組線による3重シールド、コネクタ部は銅箔テープ。

PHM10-BP

家庭用

PHM15-BP

家庭用



PHM20-BP

家庭用

商品名	プレミアムHDMIケーブル 1m	プレミアムHDMIケーブル 1.5m	プレミアムHDMIケーブル 2m
摘要	RoHS対応 BP		
型名	PHM10-BP	PHM15-BP	PHM20-BP
標準価格	オープン	オープン	オープン
商品コード	2182243	2182244	2182245
JANコード	49 62736 82243 0	49 62736 82244 7	49 62736 82245 4
長さ (m)	1.0	1.5	2.0
備考	解像度:4K(3840×2160) 60p、伝送速度:18Gbps、HDR色域・BT2020音域・ARC・HEC・3D映像・Deep Color対応		
梱包数	50	50	50

HDMI、HDMIロゴ、High-Defintion Mulutimedia Interfaceは、米国およびその他の国々における、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

HDMIケーブル

●HDMI端子付きのテレビ・ディスプレイとAV機器・ゲーム機・PCおよびPC周辺機器間を1本のケーブルでつなぎます。(映像／音声／ 100Mbpsのデータ通信が伝送可能)
●映像信号と音声信号を劣化させずにデジタルのまま伝送できるだけでなく、制御信号も双方向で送ることができるので、各AV機器間の連携操作も可能です。
●HIGH SPEED with Ethernet認証取得。(イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル)
●オーディオ・リターンチャンネル、3D映像、4K解像度(1080pの約4倍)対応。
●色深度24/30/36/48bitまで対応、豊かな色彩が表現可能。 ●両端子24金メッキ仕様。

HM10B

家庭用

HM15B

家庭用



HM20B

家庭用

商品名	HDMIケーブル 1m	HDMIケーブル 1.5m	HDMIケーブル 2m
摘要	RoHS対応 BP 在		
型名	HM10B	HM15B	HM20B
標準価格	オープン	オープン	オープン
商品コード	2180091	2180092	2180093
JANコード	49 62736 80091 9	49 62736 80092 6	49 62736 80093 3
長さ (m)	1.0	1.5	2.0
備考	イーサネット対応 ハイスピードHDMIケーブル		
梱包数	50	50	50

HDMI、HDMIロゴ、High-Defintion Mulutimedia Interfaceは、米国およびその他の国々における、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

レベルチェッカー

01 簡易チェッカー



▸P183

02 レベルチェッカー



▸P184

03 測定器



▸P185

04 信号発生器



▸P186

UHF BS

簡易BS／UHFチェッカー

●UHF電波やBS電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。
●UHFアンテナおよびBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。
●BS電波を確認する際は、テレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。

NL30S

家庭用






摘要		
	環境にやさしい RoHS対応 BP	
型名	NL30S	
標準価格	¥7,200(税込価格¥7,920)	
商品コード	2022602	
JANコード	49 62736 22602 3	
受信チャンネル(ch)	13～52	BS1～23
表示レベル範囲(dBμV)	45～80※	65～95
電源	単4形乾電池2本	DC15V 30mA(BS供給端子受電)
寸法H×W×D (mm)	109×50×20	
質量 (kg)	0.06	
付属品	単4形乾電池2本、ストラップ1本	
梱包数	20	

※チャンネル数などにより変動する場合があります。

■ チェッカーランプ(赤)の点灯イメージ




受信状況が悪いと点灯しない

受信した電波に反応して点灯

受信状態に応じて点灯数が増える！

■ 使用例



ハンディレベルチェッカー

UHF　CS・BS 3224 MHz

●4K・8Kの測定が可能! BS/110°CSデジタル放送の右・左旋円偏波のレベル測定C/N測定が可能です。※
●液晶表示部の大型化により、受信レベル・MER(C/N)/BERが同時に表示可能です。
●全波一括測定可能 地上デジタル放送・BSデジタル放送(右旋・左旋)
●110°CSデジタル放送(右旋・左旋)が同時に測定可能です。
(※ALLチャンネル⇔選択チャンネル設定可能)
●チャンネル登録可能 登録チャンネルをリスト表示とグラフ表示が可能です。
※左旋円偏波は帯域外をノイズポイントとして測定する簡易C/Nになります。



HDLC1

共聴用

型名	HDLC1
標準価格	オープン
商品コード	2181992
測定チャンネル	UHF(地上デジタル放送):ch.13～52 CS(110°CS):ch.2～26(偶数チャンネル) BS :ch.1～23(奇数チャンネル) CS-L(110°CS左旋円偏波):ch.1～25(奇数チャンネル) BS-L(BS左旋円偏波):ch.2～24(偶数チャンネル) LTE(携帯電話サービス):700MHz帯
周波数範囲 (MHz)	UHF(地上デジタル放送):470～710 CS(110°CS):1532.75～2070.25 BS:1032.23～1488.69 CS-L(110°CS左旋円偏波):2708.75～3223.25 BS-L(BS左旋円偏波):2224.41～2680.87 LTE(携帯電話サービス上り):718～748 LTE(携帯電話サービス下り):773～803
入力インピーダンス (Ω)	75(F型)
測定レベル表示範囲 (dBμV)	UHF(地上デジタル放送):18～115 BS・BS-L(BS左旋円偏波):40～110 CS(110°CS)・CS-L(110°CS左旋円偏波):40～110 LTE(携帯電話サービス):40～110
測定レベル確度 (dB)	±2.5以内 UHF(地上デジタル放送) :35～105dBμVのレベルにおいて ※1 BS :45～105dBμVのレベルにおいて CS(110°CS) :45～105dBμVのレベルにおいて BS-L(BS左旋円偏波) :45～105dBμVのレベルにおいて CS-L(110°CS 左旋円偏波) :45～105dBμVのレベルにおいて LTE(携帯電話サービス) :40～110dBμVのレベルにおいて (測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります)
MER・BER測定 入力レベル範囲 (dBμV)	40～115　※1[UHF(地上デジタル放送)　※2]
MER表示範囲 (dB)	0～32[UHF(地上デジタル放送)]
BER表示範囲	2.2E-2～0.0[UHF(地上デジタル放送)]
C/N・BER測定 入力レベル範囲 (dBμV)	45～100[BS・110°CS　※3]
C/N表示範囲 (dB)	0～30[BS・110°CS]
BER表示範囲	7.7E-2～0.0[BS・110°CS]
使用電池	単3形電池×4本　電池寿命(目安)　アルカリ乾電池:約14時間　※4　ニッケル水素電池:約18時間　※5
消費電力 (W)	UHF(地上デジタル放送):約0.8　CS(110°CS):約0.8　BS :約0.8　CS-L(110°CS左旋円偏波):約0.5 BS-L(BS左旋円偏波):約0.5　LTE(携帯電話サービス):約0.7
使用温度範囲 (℃)	−10～+40
カードスロット	microSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)
インターフェース	USB端子(microB端子)
外観寸法 (mm)	218(H)× 91(W)×28(D)[入力端子を含む]
質量 (kg)	約0.36(単3形ニッケル水素電池4本使用時)、本器のみ約0.24
付属品	ストラップ1本、ソフトケース(本器に装着済)1個、USBケーブル(50cm、Aコネクター −microBコネクター)1本、 microSDカード(4GB、本器に挿入済)1枚

※1:UHF(地上デジタル放送)は、すべてのチャンネルの入力レベルを115dBμV以下にしてください。チャンネル間のレベル差が15dB以上ある場合、入力レベルが低いチャンネルのレベル、MER、BERが正確に測定できないことがあります。
※2:(一社)電波産業会 ARIB TR-B14階層パターン1、3において、地上デジタルテレビジョン放送でのモード、ガードインターバル長に準拠しているものが測定できます。
※3:BSではTC8PSK、110°CSではQPSKの変調方式の信号が測定できます。
※4:パナソニック製アルカリ乾電池　LR6EJ使用時(UHF測定、バックライト不使用、非給電時。+25℃で連続作動)
※5:パナソニック製ニッケル水素電池　BK-3HCD使用時(UHF測定、バックライト不使用、非給電時。+25℃で連続作動)

FM UHF CATV 10~770 MHz CS・BS 3224 MHz

シグナルレベルメーター

●高度広帯域衛星デジタル放送(4K・8K放送)、BS/CS衛星(2K)、地上波、CATVのデジタル放送に対応しました。
●受信レベル、BER、MER(C/N)の同時測定が可能。
●地上波/CATVは受信周波数上限を1002MHzと拡張し、FMラジオやパイロット信号から広帯域のCATVまで測定が可能です。
●BS/CS放送のマルチチャンネル表示時もチャンネル毎にC/N表示が可能です。



LF965

共聴用

摘要		リーダー電子(株)製
型名		**LF965**
商品コード		1323339
周波数範囲	(MHz)	10~1002 ／ 950~3300
レベル範囲	(dBμV)	地上波・CATV アナログ20~120／デジタル35~120 BSデジタルCATVパススルー40~120 新2軸共同受信システム 45~100(JCSAT-3) 40~120(JCSAT-4) BS・CS高度広帯域BS/CS(BPSK、QPSK、8PSK、16APSK、32APSK)、BS(TC8PSK)、広帯域CSデジタル／CSデジタル(BPSK、QPSK)、CSデジタルハイビジョン(QPSK、8PSK) 45~100
レベル確度	(dB)	地上波・CATV アナログ±4(0~40℃)／デジタル±3(0~40℃) BSデジタルCATVパススルー±3(0~40℃) 新2軸共同受信システム±3(0~40℃) BS・CS±3(0~40℃)
電源		ACアダプター、リチウムイオンバッテリーパックまたは、単2乾電池6本
寸法	(mm)	99(H)X194(W)X208(D)
質量	(kg)	1.6kg(バッテリーパックを含まず)
付属品		乾電池ケース 電池スナップ キャリングケース ネームプレート 取扱説明書
機能の違い		高度広帯域衛星デジタル放送(4K/8K)の測定に対応 地上デジタル放送、CATVデジタル放送、 衛星デジタル放送のBER、MER測定 CATV1002MHz対応 レベル、BER、MERの同時測定 コンスタレーション表示 スカパーHD(DVB-S2)対応 簡易スペクトラム表示 衛星放送共聴システムのC／N測定 2600MHzシステム対応 チルト測定機能 BS／CS110°のマルチチャンネルC/N表示機能 LTE(700MHz帯)測定
梱包数		1

※リチウムイオンバッテリーパック及びACアダプタは含まれません。

■ 別売アクセサリー

RC60M-12D

共聴用



MP-500A

共聴用



商品名	ACアダプター	リチウムイオンバッテリーパック
型名	**RC60M-12D**	**MP-500A**
商品コード	1317026	1323340

CS・BS 3224 MHz

信号発生器・レベルチェッカーセット

●3周波数対応:2070MHz/2681MHz/3223MHzの信号を出力することができます。
●オートステップ出力:2070MHz/2681MHz/3223MHzの信号を自動的に切換えて出力します。
●30dB ATT機能:基準の送信レベルで100dBμVをアッテネーター切換スイッチで30dBレベルを下げることができます。

SGLC32

共聴用




信号発生器



レベルチェッカー

摘要	在	備考
型名	SGLC32	
標準価格	オープン	
商品コード	42000503	
信号発生器 性能表		
送信周波数 (MHz)	2070/2681/3223	左記のうち1波
送信レベル (dBμV)	100/70※	※ATT30dB使用時
出力レベル確度 (dB)	±3.0以内	
出力インピーダンス (Ω)	75	F型
電源	単3形アルカリ乾電池4本	
乾電池寿命 (時間)	12以上	参考値(連続運転)
使用温度範囲 (℃)	0～40	本体周囲温度
寸法 H×W×D (mm)	165×80×27	突起物は含まず
質量 (kg)	0.2以下	電池は含まず
レベルチェッカー 性能表		
受信周波数 (MHz)	2070/2681/3223	左記のうち1波
表示レベル範囲 (dBμV)	50～110	1dBステップ/1波
表示レベル確度 (dB)	±3.0以内	
入力インピーダンス (Ω)	75	F型
表示方法	7セグLED表示	3個
電源	単3形アルカリ乾電池4本	
乾電池寿命 (時間)	12以上	参考値(連続運転)
使用温度範囲 (℃)	0～40	本体周囲温度
寸法 (mm)	165(H)×80(W)×27(D)	突起物は含まず
質量 (kg)	0.2以下	電池は含まず
付属品	ストラップ用キーリング2個 F型中継用JJアダプター2個、F型中継用PPアダプター2個	

■ 使用例(集合住宅の場合)



上り信号発生器

●上り周波数2波(20MHz、50MHz)を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。
(NSG1050A:10MHz・50MHz、NSG1555A:15MHz・55MHz、NSG2050A:20MHz・50MHz)
●2波を同時に出力できます(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です)。
●出力レベルは1波ずつ個別に調整できます。

NSG1050A

共聴用



NSG1555A

共聴用



NSG2050A

共聴用



商品名	上り信号発生器 (10MHz、50MHz)	上り信号発生器 (15MHz、55MHz)	上り信号発生器 (20MHz、50MHz)	備考
摘要	受			
型名	NSG1050A	NSG1555A	NSG2050A	
標準価格	¥60,000 (税込価格¥66,000)	¥60,000 (税込価格¥66,000)	¥60,000 (税込価格¥66,000)	
商品コード	2183349	2183347	2183348	
JANコード	49 62736 53349 7	49 62736 83347 4	49 62736 83348 1	
出力周波数 (MHz)	10、50	15、55	20、50	別々出力可
出力周波数偏差 (kHz)	±5以内			
最大出力レベル (dBμ)	105			
出力レベル安定度 (dB)	±1以内			
出力レベル調整範囲 (dB)	0～−10以上			個別に連続可変
出力インピーダンス (Ω)	75			F型
出力VSWR	2.5以下			10～770MHz
スプリアス (dB)	60以上			10～770MHz
電源 (V)	9			006P形アルカリ乾電池
消費電流 (mA)	約70			2波時
連続動作時間 (分)	約360			2波時 東芝製アルカリ乾電池
外形寸法 (mm)	H96×W64×D22			突起物含まず
質量 (g)	約120			乾電池内蔵時
付属品	同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M)			

CATV ／ヘッドエンド

01 アクティブ レベルセッター

▸P189

02 地上デジタル 放送用ヘッドアンプ

▸P196

03 シグナルプロセッサー／ パイロット信号発生器

▸P201

04 CATV 下り増幅器／ 監視装置／ RF 機器

▸P208

05 高密度形補償ブースター

▸P212

06 インフィニット 分配器／混合器

▸P213

07 高密度形ヘッドエンド 分配器／混合器

▸P216

08 高密度形ヘッドエンド レベル調整器／ラック

▸P218

09 電源供給器／ 電源降圧器／ 電源挿入器

▸P221

10 電波障害対策用増幅器／ 無停電電源供給器

▸P224

11 CATV 分配器／分岐器／保安器


▸P228

12 避雷器／ 自動復旧ブレーカー

▸P237

衛星放送用アクティブレベルセッター（ラックマウント型）

■ システム例



■ 背面配線図

01 アクティブレベルセッター

衛星放送用アクティブレベルセッター（ラックマウント型）

●BSデジタル放送波（BS-IF信号）、および110°CSデジタル放送波（110°CS-IF信号）を受信し、チャンネル毎に不要な信号の除去・レベル調整を行った後再送信します。
・ALS-30S-BS:BS-IF信号（最大12波）
・ALS-30S-CS:110度CS-IF信号（最大12波）
●AGC機能により常に安定した出力レベルでの再送信が可能です。
●内蔵のスケルチ回路によって放送終了後も隣のチャンネルに妨害を与えません。
●CATV混合回路を内蔵しておりますので、70～770MHzのシステムも混合することが可能です。
●ALS-30S-BSは入力端子から、BS・110°CSコンバーターにDC15V給電ができます。
●電源ユニットは2台の冗長運用ができますので信頼度の高いシステム構築が可能です。
●電源ユニットの不具合時にアラーム信号を出力します。
●チャンネルユニット、アンプユニット、電源ユニットは独立した構造になっていますので、メンテナンス時のユニット交換が容易です。
注：ALS-30S-CSは、単体で使用する事は出来ません。必ず、ALS-30S-BSとセットで使用してください。

・前面パネルを開けた状態



LSU-BS□

共聴用



ALS-30S-BS用
チャンネルユニット

LSU-CSND□


共聴用



ALS-30S-CS用
チャンネルユニット

ALS-30S-BS-PS2

共聴用



BSデジタル（右旋）放送用

ALS-30S-CS-PS2

共聴用



110°CSデジタル（右旋）放送用

ALS31S-BSL

共聴用



BSデジタル（左旋）放送用

■ 型名の読み方

BS対応アクティブレベルセッター
電源ユニット2台実装
ALS-30S-BS-PS2
└ 電源ユニット数

CS対応アクティブレベルセッター
電源ユニット2台実装
ALS-30S-CS-PS2
└ 電源ユニット数

商品名	BSアクティブレベルセッター（ラックマウント型）	110°CSアクティブレベルセッター（ラックマウント型）	BS(左旋)アクティブレベルセッター	備考
摘要	受		環境にやさしい RoHS対応 受	
型名	**ALS-30S-BS-PS2**	**ALS-30S-CS-PS2**	**ALS31S-BSL**	
商品コード	2024602	2024604	2182189	
受信チャンネル	BS-IF（右旋）指定のチャンネル	110°CS-IF（右旋）指定のチャンネル	BS-IF（左旋）のチャンネル	最大12波
送信チャンネル	受信チャンネルと同じ			
入力レベル範囲 (dBμV)	55～75			
最大出力レベル (dBμV)	100 ※1	100 ※2	100 ※3	
最大利得 (dB)	45以上 ※1	45以上 ※2	34以上 ※3	
VSWR	2.5以下			
入力レベル調整【ATT】	−10、−15			スイッチ切換
出力レベル調整範囲 (dB) アンプユニット / チャンネルユニット	0～−10以上			連続可変
帯域内偏差 (dBp-p)	4.0以内			
AGC特性 (dB)	±1.5以内			65dBμV±10dBに対して
出力レベル安定度 (dB)	±2.0以内			0～+40℃
スケルチ	入力信号がない時に動作			
外部混合入力損失 (dB)	3.5以下	ー	ー	76～770MHz
アラーム出力 接続形式	フォトカプラ絶縁NPNオープンコレクタ（DC30V 10mA MAX）通常時:ショート、アラーム動作時:オープン			ALS31S-BSL:RJ-45型モジュラージャック
アラーム出力 動作条件	電源電圧断（ALS-30SPS）		電源電圧断、スケルチ動作、出力異常 ※4	
アラーム出力 使用可能電線範囲	単線:φ0.4mm（AWG26）～φ1.2mm（AWG16）より線:0.2㎟（AWG24）～1.25㎟（AWG16）		ー	剥き線長11mm
雑音指数 (dB)	16以下			最大利得時
直流供給電圧 (V)	DC15（±10%）6W	ー	DC15（±10%）6W（入力端子）	
電源 (V)	AC100		AC100±10%	50/60Hz
消費電力 (W)	42（送電時49）	42	78（送電時85）	12波時（2電源時）
使用温度範囲 (℃)	0～+40			本体周囲温度
寸法 (mm)	221.5（H）×482.6（W）×169.5（D）		132.5（H）×482.6（W）×360（D）	突起物含まず
質量 (kg)	14	13	15	
付属品	共通:ACコード（数量は仕様による）、予備ヒューズ（数量は仕様による）、調整棒1本 ALS-30S-BS:同軸ケーブル（30cm）1本、ダミー抵抗2個、防水メタルキャップ3個 ALS-30S-CS:同軸ケーブル（30cm）1本、同軸ケーブル（150cm）2本 ALS31S-BSL:同軸ケーブル（40cm）2本、同軸ケーブル（150cm）4本、ダミー抵抗2個			

※1:本体混合出力端子をアンプユニットBS-IF入力端子に付属の同軸ケーブルにて接続時の性能
※2:本体混合出力端子をALS-30S-BSのアンプユニット110° CS-IF入力端子に付属の同軸ケーブルにて接続時の性能
※3:本体混合出力端子をALS31S-BSLのアンプユニットBS-IF(L)入力端子に付属の同軸ケーブルにて接続時の性能
※4:スケルチ非動作時に出力レベルが低下した状態、またはスケルチ動作時に出力レベルが低下していない状態

保守用部品（受注生産品）

商品名	ALS-30S用アンプユニット	ALS-30S用電源ユニット
型名	**ALS-30SA**	**ALS-30SPS**
商品コード	2024606	2024605
商品詳細ページ		

商品名	ALS31S-BSL用アンプユニット	ALS31S-BSL用電源ユニット
型名	**ALS31S-A**	**ALS31S-PS**
商品コード	2182247	2182246

01 アクティブレベルセッター

UHF用アクティブレベルセッター（ラックマウント型）（チャンネル固定）

- ●地上デジタル放送波を受信し、各チャンネル間のレベル調整を行います。
- ●AGC機能により出力レベルを一定に保ちます。（最大出力100dBμV）
- ●各チャンネルごとに独立したユニット構造になっていますので、メンテナンス時のユニット交換や増局が容易です。
  （増局ユニットは別売品、地上デジタル12波まで、FMユニット付の場合は地上デジタル11波+FM）
- ●入力12波のうち4波はライン/ヘッド切換式ですので、県域放送波への対応が可能です。
- ●ビル・マンション等の共同受信施設での使用に最適です。
- ●外部入出力端子を装備。
- ●外部分配出力と外部混合入力を装備しているためバックアップ機器の入出力のために別途混合器や分配器を用意する必要がなく容易に接続が可能です。
- ●電源ユニットは2台の冗長運用ができますので信頼性の高いシステム構築が可能です。
- ●電源ユニットは不具合時にアラーム信号を出力します。

ALS-30U□PS1

共聴用

ALS-30U□PS1-FM□

共聴用

ALS-30U□PS2

共聴用

ALS-30U□PS2-FM□

共聴用



写真はALS-30U12PS2



LSU-□

共聴用



LSU-FM□

共聴用



■ 型名の読み方

電源ユニット1台実装

ALS-30U□PS1
- 電源ユニット数
- 波数

ALS-30U□PS1-FM□
- FMの周波数 1:76～86MHz 2:76～90MHz
- FMユニット付き
- 電源ユニット数
- 波数

電源ユニット2台実装

ALS-30U□PS2
- 電源ユニット数
- 波数

ALS-30U□PS2-FM□
- FMの周波数 1:76～86MHz 2:76～90MHz
- FMユニット付き
- 電源ユニット数
- 波数

●保守用部品（受注生産品）

チャンネルユニット:LSU-□

■ 型名の読み方

LSU-□
- UHF指定のチャンネル

※ALS-20U・ALS-22U・ALS-30Uのユニットは共通です。

ALS用FMユニット

LSU-FM□

■ 型名の読み方

LSU-FM□
- FMの周波数 1:76～86MHz 2:76～90MHz

チャンネルユニット:LSU-□（2025210）

ALS用FMユニット:LSU-FM1（2027600）

:LSU-FM2（2027601）

電源ユニット:ALS-30PS（2025624）

ブランクパネル:ALS-30BP（2025625）

商品名	UHF用アクティブレベルセッター	UHF用アクティブレベルセッター	備考
摘要	受		
型名	ALS-30U□PS□	ALS-30U□PS□-FM□	
商品コード	2025626～2025649	2027614～2027635	
項目	地上デジタル	FM	
受信チャンネル	UHF13～62chの内、指定のチャンネル	FM1、またはFM2の周波数指定　※3	ALS-30U□ ※1 ALS-30U□-FM□ ※2
送信チャンネル	受信チャンネルと同じ		
入力レベル範囲　(dBμV)	50～70　※4	50～70(FM5波)	標準入力60dBμV
最大出力レベル　(dBμV)	100	100(FM5波)	
最大利得　(dB)	50以上		
VSWR	2.0以下		
入力レベル調整【ATT】(dB) ライン入力	0、−10	ー	スイッチ切換
入力レベル調整【ATT】(dB) チャンネルユニット	0、−10		スイッチ切換
出力レベル調整範囲　(dB)	0～−10以上		連続可変
帯域内偏差　(dB)	±2.0以内　※5	3.0以内　※6	
AGC特性　(dB)	±1.5以内		標準入力±10dBに対して
出力レベル安定度　(dB)	±1.5以内		0～+40℃
スケルチ	入力信号がない時に動作	40dBμV以下で動作(1波入力時)	
アラーム出力 接続形式	フォトカプラ絶縁オープンコレクタ　正常:ショート　異常:オープン		TTLレベル
アラーム出力 動作条件	電源電圧断		ALS-30PSにて
アラーム出力 使用可能電線範囲	単線:φ0.4mm(AWG26)～φ1.2mm(AWG16) より線:0.2㎟(AWG24)～1.25㎟(AWG16)		剥き線長11mm
雑音指数　(dB)	10以下		最大利得時
電源　(V)	AC100		50/60Hz
消費電力　(W)	1電源時　30以下、2電源時　34以下		12ユニット実装時
使用温度範囲　(℃)	0～+40		本体周囲温度
寸法　(mm)	221.5(H)×482.6(W)×151.5(D)		突起物含まず
質量　(kg)	10以下		最大
付属品	ACコード(数量は仕様による)、予備ヒューズ(数量は仕様による)、 ダミー抵抗(数量は仕様による)、調整棒1本、防水メタルキャップ4個		

※1　最大12ユニット(地上デジタル12波)、12ユニットのうち4ユニット分はライン／ヘッド切換式
※2　最大12ユニット(地上デジタル11波+FM)、12ユニットのうち4ユニット分はライン／ヘッド切換式
　　FMはライン/ヘッド切換式の1ユニット分をヘッド入力で使用
※3　FM1：76～86MHz,FM2：76～90MHz
※4　隣接チャンネル入力の場合、上下隣接チャンネルとのレベル差±10dB以内(隣接以外でも受信状況によりフィルターが必要になる場合があります。)
※5　fo±2.79MHz、fo:各チャンネルの中心周波数+1/7MHz(オフセット)
※6　FM1：76～86MHz、またはFM2：76～90MHzの範囲
※FMユニットは76～95MHzも製作できます。

商品詳細ページ▶

ALS-30U□PS1

型名	商品コード	消費電力 (W)
ALS-30U1PS1	2025626	8
ALS-30U2PS1	2025627	10
ALS-30U3PS1	2025628	12
ALS-30U4PS1	2025629	14
ALS-30U5PS1	2025630	16
ALS-30U6PS1	2025631	18
ALS-30U7PS1	2025632	20
ALS-30U8PS1	2025633	22
ALS-30U9PS1	2025634	24
ALS-30U10PS1	2025635	26
ALS-30U11PS1	2025636	28
ALS-30U12PS1	2025637	30

ALS-30U□PS2

型名	商品コード	消費電力(W)
ALS-30U1PS2	2025638	12
ALS-30U2PS2	2025639	14
ALS-30U3PS2	2025640	16
ALS-30U4PS2	2025641	18
ALS-30U5PS2	2025642	20
ALS-30U6PS2	2025643	22
ALS-30U7PS2	2025644	24
ALS-30U8PS2	2025645	26
ALS-30U9PS2	2025646	28
ALS-30U10PS2	2025647	30
ALS-30U11PS2	2025648	32
ALS-30U12PS2	2025649	34

ALS-30U□PS1-FM□　(LSU-□×波数分＋LSU-FM□実装時)

型名	商品コード	消費電力 (W)
ALS-30U1PS1-FM□	2027614	10
ALS-30U2PS1-FM□	2027615	12
ALS-30U3PS1-FM□	2027616	14
ALS-30U4PS1-FM□	2027617	16
ALS-30U5PS1-FM□	2027618	18
ALS-30U6PS1-FM□	2027619	20
ALS-30U7PS1-FM□	2027620	22
ALS-30U8PS1-FM□	2027621	24
ALS-30U9PS1-FM□	2027622	26
ALS-30U10PS1-FM□	2027623	28
ALS-30U11PS1-FM□	2027624	30

ALS-30U□PS2-FM□　(LSU-□×波数分＋LSU-FM□実装時)

型名	商品コード	消費電力(W)
ALS-30U1PS2-FM□	2027625	14
ALS-30U2PS2-FM□	2027626	16
ALS-30U3PS2-FM□	2027627	18
ALS-30U4PS2-FM□	2027628	20
ALS-30U5PS2-FM□	2027629	22
ALS-30U6PS2-FM□	2027630	24
ALS-30U7PS2-FM□	2027631	26
ALS-30U8PS2-FM□	2027632	28
ALS-30U9PS2-FM□	2027633	30
ALS-30U10PS2-FM□	2027634	32
ALS-30U11PS2-FM□	2027635	34

UHF用アクティブレベルセッター（棟内用）（チャンネル固定）

●入力12波のうち4波はライン/ヘッド切換式ですので、県域放送波への対応が可能です。
●ビル・マンション等の共同受信施設での使用に最適です。
●各チャンネルごとに独立したユニット構造になっていますので、メンテナンス時のユニット交換や増局が容易です。
（増局ユニットは別売品、地上デジタル12波まで、FMユニット付きの場合は地上デジタル11波+FM）
●AGC機能により出力レベルを一定に保ちます。（最大出力 100dBμV）
●地上デジタル放送波を受信し、各チャンネル間のレベル調整を行います。

ALS-22U□

共聴用



写真はALS-22U12

ALS-22U□-FM□

共聴用

・前面パネルを開けた状態



LSU-□

共聴用



LSU-FM□

共聴用



■ 型名の読み方

ALS-22U□
└ 波数

ALS-22U□-FM□
- FMの周波数 1:76～86MHz 2:76～90MHz
- FMユニット付き
- 波数

●保守用部品（受注生産品）
チャンネルユニット：LSU-□

■ 型名の読み方

LSU□
└ UHF指定のチャンネル

※ALS-20U・ALS-22U・ALS-30Uのユニットは共通です。

ALS用FMユニット
LSU-FM□

■ 型名の読み方

LSU□
└ FMの周波数 1:76～86MHz 2:76～90MHz

商品名	UHF用アクティブレベルセッター	UHF用アクティブレベルセッター	備考
摘要	受		
型名	ALS-22U□	ALS-22U□-FM□	
商品コード	2025402～2025413	2027603～2027613	
項目	地上デジタル	FM	
受信チャンネル	UHF13～62chの内、指定のチャンネル	FM1、またはFM2の周波数指定 ※3	ALS-22U□ ※1、ALS-22U□-FM□ ※2
送信チャンネル	受信チャンネルと同じ		
入力レベル範囲 (dBμV)	50～70 ※4	50～70（FM5波）	標準入力60dBμV
最大出力レベル (dBμV)	100	100（FM5波）	
最大利得 (dB)	50以上		
VSWR	2.0以下		
入力レベル調整【ATT】(dB) (ラインユニット入力)	0、−10	−	スイッチ切換
入力レベル調整【ATT】(dB) (chユニット)	0、−10		スイッチ切換
出力レベル調整範囲 (dB)	0～−10以上		連続可変
帯域内偏差 (dB)	±2.0以内 ※5	3.0以内 ※6	
AGC特性 (dB)	±1.5以内		標準入力±10dBに対して
出力レベル安定度 (dB)	±1.5以内		-10～+40℃
スケルチ	入力信号がない時に動作	40dBμV以下で動作 ※7	
雑音指数 (dB)	10以下		最大利得時
電源 (V)	AC100		50/60Hz
消費電力 (W)	30以下		12ユニット実装時
使用温度範囲 (℃)	−10～+40		本体周囲温度
寸法 (mm)	324（H）×294（W）×73（D）		突起物含まず
質量 (kg)	6.0以下		最大
付属品	予備ヒューズ1個、ダミー抵抗（数量は仕様による）、調整棒1本、防水メタルキャップ4個		

※1 最大12ユニット（地上デジタル12波）、12ユニットのうち4ユニット分はライン／ヘッド切換式
※2 最大12ユニット（地上デジタル11波+FM）、12ユニットのうち4ユニット分はライン／ヘッド切換式
FMはライン/ヘッド切換式の1ユニット分をヘッド入力で使用
※3 FM1:76～86MHz, FM2:76～90MHz
※4 隣接チャンネル入力の場合、上下隣接チャンネルとのレベル差±10dB以内（隣接以外でも受信状況によりフィルターが必要になる場合があります。）
※5 fo±2.79MHz、fo:各チャンネルの中心周波数+1/7MHz(オフセット)
※6 FM1:76～86MHz、またはFM2:76～90MHzの範囲
※7 1波入力時
※FMユニットは76～95MHzも製作できます。

商品詳細ページ▶

ALS消費電力表

ALS-22U□

型名	商品コード	消費電力（W）
ALS-22U1	2025402	8
ALS-22U2	2025403	10
ALS-22U3	2025404	12
ALS-22U4	2025405	14
ALS-22U5	2025406	16
ALS-22U6	2025407	18
ALS-22U7	2025408	20
ALS-22U8	2025409	22
ALS-22U9	2025410	24
ALS-22U10	2025411	26
ALS-22U11	2025412	28
ALS-22U12	2025413	30

ALS-22U□-FM□
（LSU-□×波数分+LSU-FM□実装時）

型名	商品コード	消費電力（W）
ALS-22U1-FM□	2027603	10
ALS-22U2-FM□	2027604	12
ALS-22U3-FM□	2027605	14
ALS-22U4-FM□	2027606	16
ALS-22U5-FM□	2027607	18
ALS-22U6-FM□	2027608	20
ALS-22U7-FM□	2027609	22
ALS-22U8-FM□	2027610	24
ALS-22U9-FM□	2027611	26
ALS-22U10-FM□	2027612	28
ALS-22U11-FM□	2027613	30

単チャンネルアンプ（ハーフラック型）（チャンネル可変）

●入力、出力チャンネル可変型
サブラックタイプチャンネル固定と1Uチャンネル可変を組み合わせ、低予算にてバックアップを考慮したシステムを構築可能です。
●ラックマウント型アクティブレベルセッターALS-30U□PS□の外部分配・混合端子に接続することで、容易にバックアップ用予備機としての使用が可能です（最大2台まで接続可能）。ALS-30U□PS□と組み合わせた際の混合出力レベルは100dBμVとなります。
●機器不具合アラームを接点出力
電源不具合、スケルチ動作時、出力レベル異常時にアラーム信号を接点出力します。
●1Uサイズのシャーシに2台のユニットを取付けることができます。
●1台のユニットを取付ける場合に使用するブランクパネルもあります。（本体シャーシ:HCOP-HRS、ブランクパネル:HRCOPBP P.206）

HRLS-20RU

共聴用



UHF変換タイプ


		備考
商品名	アクティブレベルセッター(ch可変型U-U ハーフラック型)	
摘要	受	
型名	HRLS-20RU	
商品コード	2025671	
受信チャンネル	UHF 13～62chの内、任意のチャンネル	
送信チャンネル	UHF 13～62chの内、任意のチャンネル	
入力レベル範囲 (dBμV)	50～70 ※1	標準入力60dBμV
最大出力レベル (dBμV)	92	
最大利得 (dB)	42以上	
VSWR	2.0以下	
出力レベル調整範囲 (dB)	0～−10以上	連続可変
帯域内偏差 (dBp-p)	4.0以内	fo±2.79MHz ※2
AGC特性 (dB)	±1.5以内	標準入力±10dBに対して
出力レベル安定度 (dB)	±1.5以内	0～+40℃
スケルチ	入力信号がない時に動作	
アラーム出力 接続形式	フォトカプラ絶縁オープンコレクタ 正常:ショート 異常:オープン	TTLレベル
アラーム出力 動作条件	電源電圧断、スケルチ、出力レベル	
アラーム出力 使用可能電線範囲	単線:φ0.4mm（AWG26）～φ1.2mm（AWG16） より線:0.2㎟（AWG24）～1.25㎟（AWG16）	剥き線長11mm
電源 (V)	AC100	50/60Hz
消費電力 (W)	6	
使用温度範囲 (℃)	0～+40	本体周囲温度
寸法 (mm)	43.7（H）×214.6（W）×350（D）	突起物含まず
質量 (kg)	3.0以下	最大
付属品	ACコード1本、予備ヒューズ1個	

※1：隣接チャンネル入力場合、上下隣接チャンネルとのレベル差±10dB以内
※2：fo:各チャンネルの中心周波数+1/7MHz(オフセット)

02 地上デジタル放送用ヘッドアンプ

地上デジタル放送用ヘッドアンプ　最大出力レベル100dBμVタイプ

基本構成



＋

LSU-10RU　※
：ユニット
U-U(ch可変)



→

HALS-10U□R

受信チャンネル：UHF 13～62chの
うち任意のチャンネル

送信チャンネル：UHF 13～62chの
うち任意のチャンネル



写真はHALS-10U9R

＋

LSU-10M　※
：ユニット
U-V(ch可変)
U-MID(ch可変)
U-SHB(ch可変)



→

HALS-10U□MR

受信チャンネル：UHF 13～62chの
うち任意のチャンネル

送信チャンネル：VHF 1～12ch
MID C13～C22ch
SHB C23～C26chの
うち任意のチャンネル



写真はHALS-10U9MR

※　各チャンネルごとに独立したカセット構造になっていますので、メンテナンス時のユニット交換や増局が容易です。(増局ユニットは別売品、最大9波まで)
注：組合せが多様化していますので、仕様をご確認ください。PGは451.25MHz、246MHz、148MHzのいずれかを選択できます。
● HALS-10U□R-PG□(2025564 ～ 2025572)：HALS-10U□Rのアンプユニットのかわりに、PG内蔵アンプユニット(別売品)
LSA-10PG148又はLSA-10PG246又はLSA-10PG451を実装したものです。
● HALS-10U□MR-PG□(2025582 ～ 2025590)：HALS-10U□MRのアンプユニットのかわりに、PG内蔵アンプユニット(別売品)
LSA-10PG148又はLSA-10PG246又はLSA-10PG451を実装したものです。

それぞれの機種にFMユニットを付けた場合(地デジのユニットは最大8波までになります。)
HALS-10U□R-FM□(2025955 ～ 2025962)　　HALS-10U□R-PG□-FM□(2025963 ～ 2025970)
HALS-10U□MR-FM□(2025971 ～ 2025978)　　HALS-10U□MR-PG□-FM□(2025979 ～ 2025986)

■ 型名の読み方

HALS-10U□R
└ 波数

HALS-10U□MR
└ 波数

HALS-10U□R-FM□
└ FMの周波数
1:76～86MHz
2:76～90MHz
└ FMユニット付き

HALS-10U□MR-FM□
└ FMの周波数
1:76～86MHz
2:76～90MHz
└ FMユニット付き

HALS-10U□R-PG□
└ PG内蔵アンプユニット実装
□の中はユニットの種類により
148又は246又は451
└ 波数

HALS-10U□MR-PG□
└ PG内蔵アンプユニット実装
□の中はユニットの種類により
148又は246又は451
└ 波数

HALS-10U□R-PG□-FM□
└ FMの周波数
1:76～86MHz
2:76～90MHz
└ FMユニット付き

HALS-10U□MR-PG□-FM□
└ FMの周波数
1:76～86MHz
2:76～90MHz
└ FMユニット付き

HALS-10U9

共聴用



●UHF任意のチャンネル（最大9波、FM対応の機種は最大8波+FM）を受信し、チャンネルごとに不要な信号の除去、レベル調整を行った後、UHFの任意のチャンネルにて送信します。
（HALS-10U□R、HALS-10U□R-FM□）
●UHF任意のチャンネル（最大9波、FM対応の機種は最大8波+FM）を受信し、チャンネルごとに不要な信号の除去、レベル調整を行った後、VHF1～12ch、MID C13～C22ch、SHB C23～C26の任意のチャンネルにて送信します。（HALS-10U□MR、HALS-10U□MR-FM□）
●AGC機能により、季節フェージング等のレベル変動に対しても、常に安定した出力レベルでの再送信が可能です。（最大出力100dBμV）
●内蔵のスケルチ回路により、放送終了後も隣のチャンネルに妨害を与えません。
●入力部のライン/ヘッド切換スイッチにより、多方向受信時のシステム構築に柔軟に対応できます。
（入力9ユニットのうち4ユニットで切換可能）
●各チャンネルごとに独立したユニット構造になっておりますので、メンテナンス時のユニット交換や増局が容易です。チャンネルユニット前面、チャンネル設定スイッチの操作で送受信チャンネルを任意に設定できますので、将来チャンネルリパッキングに短時間で対応することが可能です。
（HALS-10U□R、HALS-10U□R-FM□、HALS-10U□MR、HALS-10U□MR-FM□）
●動作電源は、AC100Vのほか同軸給電によりAC60V、AC30Vの3電源切換方式ですので、設置するシステムに応じて動作電圧が選択できます。
※AC100V用電源コードは別売です。
●防滴構造になっていますので、付属の取付金具を使い屋外のポール、壁面どちらにも取付が可能です。また、筐体の外側に遮熱板を設けてあり、温度上昇を抑えるようになっております。
●ヘッド・ラインの各端子からプリアンプ等に、AC30Vを送電することができます。
（全入力端子の合計で0.5Aまで）
●JCTEA STD-012-1.0準拠。

摘要		受				備考
型名		HALS-10U□R	HALS-10U□R-FM□	HALS-10U□MR	HALS-10U□MR-FM□	
商品コード		2025555～2025563	2025955～2025962	2025573～2025581	2025971～2025978	
受信チャンネル		ユニットによる				※1　最大9ユニット
送信チャンネル		ユニットによる				
入力レベル範囲	(dBμV)	50～70　※2　※3				標準入力60dBμV
最大出力レベル	(dBμV)	100　※3				入力F型、出力FT型
最大利得	(dB)	50以上				
入出力VSWR		2.0以下				
入力レベル調整【ATT】(dB)	ライン入力	0、−10				スイッチ切換
	ﾁｬﾝﾈﾙﾕﾆｯﾄ	0、−10				
出力レベル調整範囲(dB)	アンプユニット	0～−10以上				連続可変
	ﾁｬﾝﾈﾙﾕﾆｯﾄ	0～−10以上				
帯域内偏差	(dBp-p)	4.0以内　※4　〔3.0以内　※5〕				
ｽﾌﾟﾘｱｽ妨害比	(dB)	−50以下				10～770MHz
AGC特性	(dB)	±1.5以内				標準入力±10dBに対して
出力レベル安定度	(dB)	±1.5以内				−20～+40℃
スケルチ		入力信号がない時に動作　※6				
周波数偏差	(kHz)	±20以内				ch変換の場合
電源	(ACV)	30、60、100				50/60Hz
使用温度範囲	(℃)	−20～+40				本体周囲温度
外形寸法	(mm)	496(H)×315(W)×142(D)				突起物含まず
質量	(kg)	19.0				最大9ユニット時
付属品		取付金具2個、ステンレスバンド2本、取付ねじ4本、ダミー抵抗（数量は仕様による）、防水キャップ5本、防水メタルキャップ4個、調整用ドライバー1本、予備ヒューズ（3A）1本、予備ヒューズ（8A）1本、無地chシール5枚（HALS-10U□には付属しません）				

※1：9ユニットのうち4ユニットはライン/ヘッド切換式（通常の機種は最大地上デジタル9波、FM対応機種は最大地上デジタル8波+FM）　※2：隣接チャンネル入力の場合、上下隣接チャンネルとのレベル差±10dB以内（FMユニットの規定は除く）　※3：FMの入力レベル範囲、最大出力レベルは5波で規定　※4：fo±2.79MHz…各チャンネルの中心周波数+1/7MHz（オフセット）　※5：FM1：76～86MHzまたはFM2：76～90MHzの範囲　※6：FMは40dBμV以下で動作（1波時）　※電波受信状況によりフィルターが必要になる場合があります。　※FMユニットは76～95MHzも製作できます。

■保守用部品（受注生産品）

商品名	100V電源コード	ﾁｬﾝﾈﾙﾕﾆｯﾄ(UHF-VHF・MID・SHBの一部・可変)	チャンネルユニット(UHF-UHF・可変)	HALS用FMユニット		アンプユニット	PG付出力増幅ユニット(451.25MHz)	電源ユニット
型名	HALS-10U(デンゲンコード)	LSU-10M	LSU-10RU	LSU-10FM1	LSU-10FM2	LSU-10A	LSA-10PG451	LSU-10PA
商品コード	2025297	2025249	2025254	2025936	2025937	2025250	2025253	2025299
商品詳細ページ								

■ 型名の読み方

LSU-10U□ ——— 送受信チャンネル：UHF指定のチャンネル

02 地上デジタル放送用ヘッドアンプ

商品詳細ページ▶

■HALS消費電力表

注：従来のHALS-10Nタイプは消費電力が異なります。

●HALS-10U□R、UHF→UHFチャンネル変換仕様（LSU-10RU×波数分＋LSU-10A実装時）

型名	電源電圧 AC100V (W)		電源電圧 AC60V (VA)		電源電圧 AC30V (VA)	
	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)
HALS-10U1R	13	29	18	34	15	32
HALS-10U2R	17	33	22	38	19	36
HALS-10U3R	21	37	25	41	22	39
HALS-10U4R	25	41	28	44	26	43
HALS-10U5R	29	45	32	48	30	47
HALS-10U6R	32	48	36	52	34	51
HALS-10U7R	36	52	40	56	38	55
HALS-10U8R	40	57	44	60	42	59
HALS-10U9R	44	60	47	63	46	63

※30V送電(有)の値は入力側にAC30V 0.5Aを送電した場合の参考値です。

●HALS-10U□R-PG□、UHF→UHFチャンネル変換仕様、PG有り（LSU-10RU×波数分＋LSA-10PG□実装時）

型名	電源電圧 AC100V (W)		電源電圧 AC60V (VA)		電源電圧 AC30V (VA)	
	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)
HALS-10U1R-PG□	14	30	19	35	16	33
HALS-10U2R-PG□	18	34	23	39	20	37
HALS-10U3R-PG□	22	38	26	42	23	40
HALS-10U4R-PG□	26	42	29	45	27	44
HALS-10U5R-PG□	30	46	33	49	31	48
HALS-10U6R-PG□	33	49	37	53	35	52
HALS-10U7R-PG□	37	53	41	57	39	56
HALS-10U8R-PG□	41	58	45	61	43	60
HALS-10U9R-PG□	45	61	48	64	47	64

※30V送電(有)の値は入力側にAC30V 0.5Aを送電した場合の参考値です。

●HALS-10U□MR、UHF→VHFまたはミッドバンドチャンネル変換仕様（LSU-10M×波数分＋LSU-10A実装時）

型名	電源電圧 AC100V (W)		電源電圧 AC60V (VA)		電源電圧 AC30V (VA)	
	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)
HALS-10U1MR	12	28	16	31	14	30
HALS-10U2MR	16	32	19	34	17	33
HALS-10U3MR	19	35	22	37	20	36
HALS-10U4MR	23	38	24	40	23	39
HALS-10U5MR	26	41	27	43	26	42
HALS-10U6MR	28	44	31	47	30	46
HALS-10U7MR	31	47	34	50	33	49
HALS-10U8MR	34	50	37	53	36	52
HALS-10U9MR	37	53	40	56	39	55

※30V送電(有)の値は入力側にAC30V 0.5Aを送電した場合の参考値です。

●HALS-10U□MR-PG□、UHF→VHFまたはミッドバンドチャンネル変換仕様、PG有り（LSU-10M×波数分＋LSA-10PG□実装時）

型名	電源電圧 AC100V (W)		電源電圧 AC60V (VA)		電源電圧 AC30V (VA)	
	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)
HALS-10U1MR-PG□	13	29	17	32	15	31
HALS-10U2MR-PG□	17	33	20	35	18	34
HALS-10U3MR-PG□	20	36	23	38	21	37
HALS-10U4MR-PG□	24	39	25	41	24	40
HALS-10U5MR-PG□	27	42	28	44	27	43
HALS-10U6MR-PG□	29	45	32	48	31	47
HALS-10U7MR-PG□	32	48	35	51	34	50
HALS-10U8MR-PG□	35	51	38	54	37	53
HALS-10U9MR-PG□	38	54	41	57	40	56

※30V送電(有)の値は入力側にAC30V 0.5Aを送電した場合の参考値です。

●HALS-10U□R-FM□、UHF→UHFチャンネル変換仕様（LSU-10RU×波数分＋LSU-10A＋LSU-10FM実装時）

型名	電源電圧 AC100V (W)		電源電圧 AC60V (VA)		電源電圧 AC30V (VA)	
	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)
HALS-10U1R-FM□	15	31	19	35	17	34
HALS-10U2R-FM□	19	35	23	39	20	37
HALS-10U3R-FM□	23	39	27	43	24	41
HALS-10U4R-FM□	27	43	31	47	28	45
HALS-10U5R-FM□	31	47	35	51	32	49
HALS-10U6R-FM□	35	51	38	54	36	53
HALS-10U7R-FM□	39	56	42	58	40	57
HALS-10U8R-FM□	42	58	46	62	44	61

※30V送電(有)の値は入力側にAC30V 0.5Aを送電した場合の参考値です。

●HALS-10U□R-PG□-FM□、UHF→UHFチャンネル変換仕様、PG有り（LSU-10RU×波数分＋LSA-10PG□＋LSU-10FM実装時）

型名	電源電圧 AC100V (W)		電源電圧 AC60V (VA)		電源電圧 AC30V (VA)	
	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)
HALS-10U1R-PG□-FM□	16	32	20	36	18	35
HALS-10U2R-PG□-FM□	20	36	24	40	21	38
HALS-10U3R-PG□-FM□	24	40	28	44	25	42
HALS-10U4R-PG□-FM□	28	44	32	48	29	46
HALS-10U5R-PG□-FM□	32	48	36	52	33	50
HALS-10U6R-PG□-FM□	36	52	39	55	37	54
HALS-10U7R-PG□-FM□	40	57	43	59	41	58
HALS-10U8R-PG□-FM□	43	59	47	63	45	62

※30V送電(有)の値は入力側にAC30V 0.5Aを送電した場合の参考値です。

●HALS-10U□MR-FM□、UHF→VHFまたはミッドバンドチャンネル変換仕様（LSU-10M×波数分＋LSU-10A＋LSU-10FM実装時）

型名	電源電圧 AC100V (W)		電源電圧 AC60V (VA)		電源電圧 AC30V (VA)	
	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)
HALS-10U1MR-FM□	14	30	18	33	16	32
HALS-10U2MR-FM□	18	34	21	36	19	35
HALS-10U3MR-FM□	22	37	24	40	23	39
HALS-10U4MR-FM□	25	40	27	43	26	42
HALS-10U5MR-FM□	28	44	31	47	29	45
HALS-10U6MR-FM□	30	46	34	50	32	48
HALS-10U7MR-FM□	33	49	37	53	35	51
HALS-10U8MR-FM□	36	52	39	55	38	54

※30V送電(有)の値は入力側にAC30V 0.5Aを送電した場合の参考値です。


●HALS-10U□MR-PG□-FM□、UHF→VHFまたはミッドバンドチャンネル変換仕様、PG有り（LSU-10M×波数分＋LSA-10PG□＋LSU-10FM実装時）

型名	電源電圧 AC100V (W)		電源電圧 AC60V (VA)		電源電圧 AC30V (VA)	
	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)
HALS-10U1MR-PG□-FM□	15	31	19	34	17	33
HALS-10U2MR-PG□-FM□	19	35	22	37	20	36
HALS-10U3MR-PG□-FM□	23	38	25	41	24	40
HALS-10U4MR-PG□-FM□	26	41	28	44	27	43
HALS-10U5MR-PG□-FM□	29	45	32	48	30	46
HALS-10U6MR-PG□-FM□	31	47	35	51	33	49
HALS-10U7MR-PG□-FM□	34	50	38	54	36	52
HALS-10U8MR-PG□-FM□	37	53	40	56	39	55

※30V送電(有)の値は入力側にAC30V 0.5Aを送電した場合の参考値です。

地上デジタル放送用ヘッドアンプ　最大出力レベル90dBμVタイプ

基本構成



＋

LSU-10MK-□-□　※:ユニット
U-V(ch固定)
U-MID(ch固定)
U-SHB(ch固定)



→

HALS-10NK□MK

受信チャンネル：UHF指定のチャンネル

送信チャンネル：VHF 1～12ch
MID C13～C22ch
SHB C23～C26chの
うち指定のチャンネル



写真はHALS-10NK9MK

※　各チャンネルごとに独立したカセット構造になっていますので、メンテナンス時のユニット交換や増局が容易です。
（増局ユニットは別売品、最大9波まで）
注：組合せが多様化していますので、仕様をご確認ください。
PGは451.25MHz、246MHz、148MHZのいずれかを選択できます。

● HALS-10NK□MK-PG□(2025376～2025384)：HALS-10NK□MKにPGユニット(別売品)LSK-10PG148又は
LSK-10PG246又はLSK-10PG451を実装したもの。

■ 型名の読み方

HALS-10NK□MK
└ 波数

HALS-10NK□MK-PG□
└ PGユニット実装
□の中はユニットの種類により
148又は246又は451
└ 波数

これらの機器は、電源コード[HALS-10U(デンゲンコード)]が別売品です。(AC100V使用時)

●UHF指定のチャンネル（最大9波）を受信し、チャンネルごとに不要な信号の除去、レベル調整を行った後、VHF1～12ch、MID C13～C22ch、SHB C23～C26の指定のチャンネルにて送信します。
●AGC機能により、季節フェージング等のレベル変動に対しても、常に安定した出力レベルでの再送信が可能です。
（最大出力90dBμV）
●内蔵のスケルチ回路により、放送終了後も隣のチャンネルに妨害を与えません。
●入力部のライン/ヘッド切換スイッチにより、多方向受信時のシステム構築に柔軟に対応できます。
（入力9波のうち4波で切換可能）
●各チャンネルごとに独立したカセット構造になっておりますので、メンテナンス時のユニット交換や増局が容易です。
●動作電源は、AC100Vのほか同軸給電によりAC60V、AC30Vの3電源切換方式ですので、設置するシステムに応じて動作電圧が選択できます。
※AC100V用電源コードは別売です。
●防滴構造になっていますので、付属の取付金具を使い屋外のポール、壁面どちらにも取付が可能です。また、筐体の外側に遮熱板を設けてあり、温度上昇を抑えるようになっております。
●ヘッド・ラインの各端子からプリアンプ等に、AC30Vを送電することができます。
（全入力端子の合計で0.5Aまで）
●JCTEA STD-012-1.0準拠

HALS-10NK9MK

共聴用



02 地上デジタル放送用ヘッドアンプ

摘要		受	備考
型名		HALS-10NK□MK	
商品コード		2025367～2025375	
受信チャンネル		UHF13～62chの内、指定のチャンネル	最大9波　※1
送信チャンネル		VHF1～12ch、MID C13～C22ch、SHB C23～C26chの内、指定のチャンネル	
入力レベル範囲	(dBμV)	50～70	標準入力60dBμV
最大出力レベル	(dBμV)	90　※2	入力F型、出力FT型
最大利得	(dB)	40以上	
入出力VSWR		2.0以下	
入力レベル調整【ATT】(dB)	ライン入力	0、−10	スイッチ切換
	チャンネルユニット	0、−10	
出力レベル調整範囲(dB)	チャンネルユニット	0～−10以上	連続可変
帯域内偏差	(dBp-p)	4.0以内	fo±2.79MHz　※3
スプリアス妨害比	(dB)	−50以下	10～770MHz
AGC特性	(dB)	±1.5以内	標準入力±10dBに対して
出力レベル安定度	(dB)	±1.5以内	−20～+40℃
スケルチ		入力信号がない時に動作	
周波数偏差	(kHz)	±20以内	
電源	(ACV)	30、60、100	50/60Hz
使用温度範囲	(℃)	−20～+40	本体周囲温度
外形寸法	(mm)	496(H)×315(W)×142(D)	突起物含まず
質量	(kg)	19.0	最大
付属品		取付金具2個、ステンレスバンド2本、取付ねじ4本、ダミー抵抗(数量は仕様による)、防水キャップ5本、防水メタルキャップ4個、調整用ドライバー1本、予備ヒューズ(3A)1本、予備ヒューズ(8A)1本	

※1：9波のうち4波はライン/ヘッド切換式
※2：隣接チャンネル入力の場合、上下隣接チャンネルとのレベル差±10dB以内
　(隣接以外でも受信状況によりフィルターが必要になる場合があります。)
※3：fo…各チャンネルの中心周波数+1/7MHz(オフセット)
※電波受信状況によりフィルターが必要になる場合があります。

■HALS消費電力表

商品詳細ページ▶

●HALS-10NK□MK、UHF→VHFまたはミッドバンドチャンネル変換仕様
(LSU-10MK-□-□×波数分実装時)

型名	電源電圧 AC100V (W)		電源電圧 AC60V (VA)		電源電圧 AC30V (VA)	
	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)
HALS-10NK1MK	12	28	16	31	14	30
HALS-10NK2MK	16	32	19	34	17	33
HALS-10NK3MK	19	35	22	37	20	36
HALS-10NK4MK	23	38	24	40	23	39
HALS-10NK5MK	26	41	27	43	26	42
HALS-10NK6MK	28	44	31	47	30	46
HALS-10NK7MK	31	47	34	50	33	49
HALS-10NK8MK	34	50	37	53	36	52
HALS-10NK9MK	37	53	40	56	39	55

※30V送電(有)の値は入力側にAC30V 0.5Aを送電した場合の参考値です。

●HALS-10NK□MK-PG□、UHF→VHFまたはミッドバンドチャンネル変換仕様、PG有り (LSU-10MK□-□×波数分+LSK-10PG□実装時)

型名	電源電圧 AC100V (W)		電源電圧 AC60V (VA)		電源電圧 AC30V (VA)	
	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)	30V送電(無)	30V送電(有)
HALS-10NK1MK-PG□	13	29	17	32	15	31
HALS-10NK2MK-PG□	17	33	20	35	18	34
HALS-10NK3MK-PG□	20	36	23	38	21	37
HALS-10NK4MK-PG□	24	39	25	41	24	40
HALS-10NK5MK-PG□	27	42	28	44	27	43
HALS-10NK6MK-PG□	29	45	32	48	31	47
HALS-10NK7MK-PG□	32	48	35	51	34	50
HALS-10NK8MK-PG□	35	51	38	54	37	53
HALS-10NK9MK-PG□	38	54	41	57	40	56

※30V送電(有)の値は入力側にAC30V 0.5Aを送電した場合の参考値です。

■保守用部品（受注生産品）

品名	100V電源コード	アンプユニット (UHF-VHF・MID・SHBの一部・固定)	PG出力ユニット (148MHz)	PG出力ユニット (246MHz)	PG出力ユニット (451.25MHz)	電源ユニット
型名	HALS-10U (デンゲンコード)	LSU-10MK-□-□	LSK-10PG148	LSK-10PG246	LSK-10PG451	LSU-10PA
商品コード	2025297	2025388	2025385	2025386	2025387	2025299
商品詳細ページ						

■ 型名の読み方

LSU-10MK-□-□

- 送信チャンネル:VHF 1～12ch
  MID C13～C22ch
  SHB C23～C26chの
  うち指定のチャンネル
- 受信チャンネル:UHF指定のチャンネル

地上デジタル放送用シグナルプロセッサー（サブラック型）


シグナルプロセッサー用サブラックシステム

アラーム出力

- FM放送や地上デジタル放送の1チャンネルを受信し、指定のチャンネルに変換して再送信します。
- AGC機能により出力レベルを一定に保ちます。
- 高性能SAWフィルターを採用しており周波数特性及び群遅延時間特性が良好です。
- 内部には低位相雑音特性及び周波数安定度に優れた局部発振器を使用しています。
- ユニットは電源ユニット1台の場合、最大9台（9波分）、電源ユニット2台の場合、最大8台（8波分）まで実装可能です。
- シャーシ、電源ユニット、シグナルプロセッサーユニットの組合わせにより構成されています。

● シャーシ、電源ユニット、シグナルプロセッサーユニットの組合せにより構成されています。

サブラックシャーシ
HE31SRS



＋

電源ユニット
HE31PS



＋

ブランクパネル
HE31BP



又は

電源ユニット
HE31PS



＋

電源ユニット
HE31PS



＋

＋

シグナルプロセッサーユニット
HOSP31U□
受信チャンネル:U13～62の指定の1波
送信チャンネル:受信チャンネルと同じ
(同一ch固定)



→

＋

シグナルプロセッサーユニット
HOSP31UU□-□
受信チャンネル:U13～62の指定の1波
送信チャンネル:U13～62の指定の1波
(ch固定)



→

＋

シグナルプロセッサーユニット
HOSP31UV□-□
受信チャンネル:U13～62の指定の1波
送信チャンネル:V1～12、C13～C63の指定の1波
(ch固定)



→

＋

シグナルプロセッサーユニット
HESP32FU
受信チャンネル:FM任意の1チャンネル
送信チャンネル:FM任意の1チャンネル



→



電源ユニット
1台実装




電源ユニット
2台実装

※ユニットは最大9台(9波分)まで実装可能です。
上記4種類のユニットより選定してください。



電源ユニット・
シグナルプロセッサー
ユニット実装写真

■ システム例



シグナルプロセッサー シャーシHE31SRS

共聴用



ブランクパネル HE31BP

共聴用



サブラックシャーシ▶P202

■ サブラックシャーシ

HE31SRS

共聴用



■ シグナルプロセッサーシャーシ・サブラックシャーシ

摘要	受
型名	**HE31SRS**
商品コード	2181260
寸法H×W×D (mm)	222(H)×483(W)×417(D)(突起物含まず)
梱包数	1

■ ブランクパネル

HE31BP

共聴用



■ シグナルプロセッサーシャーシ・ブランクパネル

摘要	受
型名	**HE31BP**
商品コード	2181262
梱包数	1

■ シグナルプロセッサーユニット

※ HESP32FU以外は、JCTEA STD-011-1.0準拠しております。

HOSP31U□

共聴用



HOSP31UU□-□

共聴用



HOSP31UV□-□

共聴用



商品名		地上デジタルシグナルプロセッサー(サブラック型)	地上デジタルシグナルプロセッサー(サブラック型)	地上デジタルシグナルプロセッサー(サブラック型)	FM放送用シグナルプロセッサー	備考
摘要		受				
型名		HOSP31U□	HOSP31UU□-□	HOSP31UV□-□	HESP32FU	
商品コード		2181256	2181257	2181258	2181862	
受信チャンネル		U13～62の内指定の1波			FM任意の1チャンネル※5	
送信チャンネル		受信チャンネルと同じ	U13～62の内指定の1波	V1～12、C13～C63内指定の1波	FM任意の1チャンネル※5	
入力レベル範囲	(dBμV)	50～80				標準入力65dBμV
最大出力レベル	(dBμV)	110				
最大利得	(dB)	60以上				
入出力VSWR		1.5以下			2.0以下	
出力レベル調整範囲	(dB)	0～−10以上			0～−15以上	連続可変
帯域内偏差	(dBp-p)	2.0以内　※1			2.0以内　※3	
群遅延時間特性	(ns)	±200以内　※1			−	
帯域外減衰量	(dB)	−40以下　※2			40以上　※4	
スプリアス妨害比	(dB)	−55以下			−60以下	10～770MHz
AGC特性	(dB)	±1.0以内			±0.5以内	入力50～80dBμV
出力レベル安定度	(dB)	±1.5以内				0～+40℃
スケルチ設定範囲	(dBμV)	45～55				
スタンバイキャリア		スケルチ動作時に出力			−	スイッチ切換によりON/OFF
雑音指数	(dB)	10以下			−	最大利得時
周波数偏差	(kHz)	±10以内				周波数変換時
入力モニター	(dB)	−10±1.5				
出力モニター	(dB)	−20±1.5以内				
動作モニター出力レベル	(mVrms)	−			530±10(開放端電圧)	
アラーム出力	接続形式	フォトカプラ絶縁NPNオープンコレクタ(DC30V　10mA　MAX) 通常時:ショート　アラーム動作時:オープン				
	動作条件	スケルチ動作、出力異常			RF出力、スケルチ動作、出力異常	
	使用可能電線範囲	単線:φ0.4mm(AWG26)～φ1.2mm(AWG16) より線:0.2mm²(AWG24)～1.25mm²(AWG16)				剥き線長11mm
電源電圧	(DCV)	+12				
消費電流	(A)	0.5以下				
使用温度範囲	(℃)	0～+40				本体周囲温度
寸法	(mm)	210(H)×42(W)×360(D)				突起物含まず
質量	(kg)	約2.2				

※1　fo±2.79MHz【fo：中心周波数+1/7MHz(オフセット)】
※2　fo±3.2MHz【fo：中心周波数+1/7MHz(オフセット)】
※3　fo±100kHz【fo：中心周波数】
※4　fo±400kHz【fo：中心周波数】
※5　76～95MHz

■ HOSP31シリーズ　消費電力

電源ユニット(HE31PS)　1台実装	消費電力(W)
ユニット1台実装(1波)	13
ユニット2台実装(2波)	20
ユニット3台実装(3波)	27
ユニット4台実装(4波)	34
ユニット5台実装(5波)	41
ユニット6台実装(6波)	48
ユニット7台実装(7波)	55
ユニット8台実装(8波)	62
ユニット9台実装(9波)	69

電源ユニット(HE31PS)　2台実装	消費電力(W)
ユニット1台実装(1波)	16
ユニット2台実装(2波)	23
ユニット3台実装(3波)	30
ユニット4台実装(4波)	37
ユニット5台実装(5波)	44
ユニット6台実装(6波)	51
ユニット7台実装(7波)	58
ユニット8台実装(8波)	65

■ 電源ユニット

HE31PS

共聴用



摘要		受	備考
型名		HE31PS	
商品コード		2181259	
入力電圧範囲	(V)	AC100±10%(50/60Hz)	
出力電圧	(V)	DC12±5%	
出力電流	(A)	4.5	最大
アラーム出力	接続形式	フォトカプラ絶縁NPNオープンコレクタ (DC30V　10mA max) 通常時:ショート アラーム動作時:オープン	
	動作条件	出力電圧断	
	使用可能電線範囲	単線:φ0.4mm(AWG26)～φ1.2mm(AWG16) より線:0.2mm²(AWG24)～1.25mm²(AWG16)	剥き線長11mm
電圧変動	(%)	±5	
使用温度範囲	(℃)	0～+40	本体周囲温度
寸法	(mm)	210(H)×42(W)×360(D)	突起物含まず
質量	(kg)	約1.5	
付属品		ACコード1本	

■ ファンユニット

HE21FAN

共聴用



摘要		受	備考
型名		HE21FAN	
商品コード		2181261	
電源電圧	(V)	AC100±10%(50/60Hz)	
消費電力	(W)	12以下	定常時
ファンモータ期待寿命	(h)	40,000	
アラーム出力	接続形式	フォトカプラ絶縁NPNオープンコレクタ (DC30V　10mA MAX) 通常時:ショート アラーム動作時:オープン	
	動作条件	回転数低下時	前面赤色LED点灯
	使用可能電線範囲	単線:φ0.4mm(AWG26)～φ1.2mm(AWG16) より線:0.2mm²(AWG24)～1.25mm²(AWG16)	剥き線長11mm
使用温度範囲	(℃)	0～+40	本体周囲温度
外形寸法	(mm)	44(H)×483(W)×350(D)	突起物含まず
質量	(kg)	約4.0	
付属品		ACコード1本、予備ヒューズ1個	

FM用シグナルプロセッサー（ハーフラック型）（チャンネル可変）

FM補完放送対応
放送法により故障検出に関する設備の構築が必要になった場合、バックアップとしてご使用頂けます。

アラーム出力

●接点出力機能を搭載しておりますので、監視装置と組合わせることにより、遠隔監視が容易に行えます。
●前面にPHONE端子が付いているのでスピーカー等接続し受信状況確認を取ることができます。
●1Uサイズのシャーシに2台のユニットを取付けることができます。
●1台のユニットを取付ける場合に使用するブランクパネルもあります。（本体シャーシ:HCOP-HRS、ブランクパネル:HRCOPBP）(P.206)

HRSP21FU

共聴用




摘要		受	備考
型名		HRSP21FU	
商品コード		2181598	
受信チャンネル		FM任意の1チャンネル	76～95MHz（100kHzステップ）
送信チャンネル		FM任意の1チャンネル	76～95MHz（100kHzステップ）
入力レベル範囲	(dBμV)	50～80	標準入力65dBμV
最大出力レベル	(dBμV)	110	
最大利得	(dB)	60以上	
入出力VSWR		2.0以下	
出力レベル調整範囲	(dB)	0～−15以上	連続可変
帯域内偏差	(dBp-p)	2.0以内	fo±100kHz ※1
帯域外減衰量	(dB)	40以上	fo±400kHz ※1
スプリアス妨害比	(dB)	−60以下	10～770MHz
AGC特性	(dB)	±0.5以内	標準入力±15dBに対して
出力レベル安定度	(dB)	±1.5以内	0～+40℃
スケルチ設定範囲	(dBμV)	45～55	※2
周波数偏差	(kHz)	±10以内	周波数変換時
アラーム出力	接続形式	フォトカプラ絶縁NPNオープンコレクタ（DC30V 10mA MAX）通常時:ショート アラーム動作時:オープン	RJ-45型 モジュラージャック
アラーム出力	動作条件	RF出力、スケルチ作動、出力異常 ※3	
使用温度範囲	(℃)	0～+40	本体周囲温度
電源電圧	(V)	AC100±10%	50/60Hz
消費電力	(W)	8以下	最大
外形寸法	(mm)	43.7(H)×214.6(W)×350(D)	突起物含まず
質量	(kg)	2.5以下	
付属品		ACコード1本、予備ヒューズ1個	
梱包数		1	

※1　fo：中心周波数
※2　ボリューム最小にてスケルチ機能OFF
※3　スケルチ非動作時に出力レベルが低下した状態、またはスケルチ動作時に出力レベルが低下していない状態


FM補完放送について

2011年に放送が終了した地上アナログテレビジョン放送の跡地を活用し、AMラジオ放送の難視聴対策と防災対策を同時に進めています。
FM補完中継局が使用する周波数帯はV-Low帯の一部(90.1MHz～95MHz)。



出典:総務省V-Low帯域等に関する周波数割当ての基本方針より抜粋・編集

●FM7波+予備1波のシステム例



分配混合ユニット▶P.215

ハーフラック用取付金具

●1Uサイズのシャーシに2台のハーフラック機器を取付けることができます。
●1台のユニットを取付ける場合に使用するブランクパネルもあります。

HCOP-HRS

共聴用



■ 本体シャーシ

摘要		受
型名		HCOP-HRS
商品コード		2025719
寸法	(mm)	44(H)×483(W)×220(D)
質量	(kg)	1.6

HRCOPBP

共聴用



■ ブランクパネル

摘要		受
型名		HRCOPBP
商品コード		2025718
寸法	(mm)	44(H)×214.6(W)×2(D)
質量	(kg)	0.15

取付例



電源端子盤

HEPB-20A

共聴用



〔標準品：JIS規格　1H〕

摘要		受
型名		HEPB-20A
商品コード		2025750
入力電源	(V)	AC100±10%(50/60Hz)
NFB 電流容量	(A)	メイン:15 サ　ブ:10
出力 分配数	(分配)	メイン:1 サ　ブ:2
寸法	(mm)	49(H)×480(W)×250(D)
質量	(kg)	約3.3
梱包数		1

●EIA規格でご使用になる場合は、別売のEIAパネルをご使用ください。
●EIA規格品もあります(2U)
●アラーム出力タイプも制作できます。

パイロット信号発生器（ラックマウント型）

- 冗長性を持たせる為、電源ユニットをカセット式として二重にしてあります。よってメンテナンスや交換時も容易にすることが可能です。
- 信号周波数は、451.25MHzもしくは771.25MHzです。
- MAIN側の発振ユニットが異常時に自動でSUB側の発振ユニットに切替を行います。また自動切替以外にフロントスイッチでの手動切替および接点コントロール入力（RJ45）からの外部切替も可能です。
- 接点アラーム出力（RJ45）を搭載しておりますので監視装置にて監視が可能です。

HEPG20B

共聴用



摘要		受	備考
型名		HEPG20B	
商品コード		2181414	
出力周波数	(MHz)	451.25/771.25	2周波切替式
出力インピーダンス	(Ω)	75	F型接栓
最大出力レベル	(dBμV)	120	
出力レベル調整範囲	(dB)	0～−10以上	連続可変
出力VSWR		1.5以下	
出力レベル安定度	(dB)	±0.5以内	
出力周波数偏差	(kHz)	±10以内	
出力切替レベル	(dB)	±1.0以上	予備切替時
スプリアス妨害比	(dB)	−60以下	10～2602MHz
出力モニター結合量	(dB)	−20±1.0以内	
コントロール入力	接続対象	外部接点出力機器 （無電圧接点出力、オープンコレクタ出力）	
コントロール入力	接続形式	フォトカプラ入力 （DC12V駆動　短絡電流10mA　max）	
コントロール入力	動作条件	オープン:発振ユニットA ショート:発振ユニットB	
アラーム出力	接続形式	フォトカプラ絶縁NPNオープンコレクタ （DC30V　10mA　max） 通常時:ショート、アラーム動作時:オープン	
アラーム出力	動作条件	各発振ユニット異常 各電源ユニット異常 本体回路異常	
電源電圧	(V)	AC100±10%	50/60Hz
消費電力	(W)	8.0	最大
使用温度範囲	(℃)	0～+40	本体周囲温度
寸法	(mm)	44（H）×483（W）×350（D）	突起物含まず
質量	(kg)	約4.5	
付属品		予備ヒューズ2個、電源コード2本	
梱包数		1	

■ HEPG20B保守用PG交換ユニット

HEPG20BU

共聴用



摘要		受	備考
型名		HEPG20BU	
商品コード		2181415	
出力周波数	(MHz)	451.25/771.25	2周波切替式
出力インピーダンス	(Ω)	75	F型接栓
最大出力レベル	(dBμV)	100	
出力レベル調整範囲	(dB)	0～−10以上	連続可変
出力VSWR		2.0以下	
出力レベル安定度	(dB)	±0.5以内	
出力周波数偏差	(kHz)	±10以内	
電源電圧	(V)	DC12/3.3	
消費電流	(A)	0.08（DC12V）　0.10（DC3.3V）	最大
使用温度範囲	(℃)	0～+40	本体周囲温度
寸法	(mm)	44（H）×146.5（W）×124.5（D）	突起物含まず
質量	(kg)	約0.6	

■ HEPG20B保守用電源交換ユニット

H-PSU12

共聴用



摘要		受	備考
型名		H-PSU12	
商品コード		2181416	
入力電圧範囲	(V)	AC100±10%	
電源周波数	(Hz)	50/60	
出力電圧	(V)	DC12±5%	
出力電流	(A)	0.5	最大
使用温度範囲	(℃)	0～+40	本体周囲温度
外形寸法	(mm)	34.5（H）×86（W）×114（D）	突起物含まず
質量	(kg)	約0.4	

ラックマウント型CATV下り増幅器

●ラックマウント型のCATV下り帯域用増幅器です。 ●ATT・チルト調整が内蔵されてるので、調整が簡単にできます。
●フロントパネルはJISとEIAが共用できる構造になっています。 ●電源部はユニットタイプなので、簡単に交換ができます。
●電源電圧が異常のときに、アラーム出力とLEDで異常を知らせます。 ●別売りの電源ユニットを追加することにより、冗長運転が可能です。

HEA104A

共聴用



摘要		受	備考
型名		HEA104A	
商品コード		2183331	
周波数帯域	(MHz)	CATV下り　70～1000	
標準利得	(dB)	35	
利得調整範囲	(dB)	0～-6	連続可変
帯域内周波数特性	(dB)	±1.5	最大利得時
利得安定度	(dB)	±1.0	
入力レベル調整(ATT)	(dB)	-10(5dBステップ)	切換
出力レベル調整(ATT)	(dB)	-10(5dBステップ)	切換
チルト特性 (dB)	入力	-8(1dBステップ)(70MHz)	切換
	出力	-8(1dBステップ)(70MHz)	切換
適正入力レベル	(dBμV)	70～80	
標準入力レベル	(dBμV)	105(74波) 103(110波)	デジタル信号-10運用
雑音指数	(dB)	7以下	最大利得時
入力・出力インピーダンス	(Ω)	75	F型
電圧定在波比	(VSWR)	1.8以下	
複合2次歪(CSO)	(dB)	-75以下(74波)/-70以下(110波)	標準出力レベル時
複合3次歪(CTB)	(dB)	-75以下(74波)/-70以下(110波)	標準出力レベル時
ハム変調	(dB)	-60以下	標準出力レベル時
入力モニター	(dB)	-20±1.5	
出力モニター	(dB)	-20±1.0	
耐雷性	(kV)	±15(1.2/50μs)	
不要放射	(dBμV/m)	34以下	3m法による
電源電圧	(V)	AC100±10(50/60Hz)	
消費電力	(W)	22.0	
使用温度範囲	(℃)	0～+40	本体周囲温度
外形寸法	(mm)	約3.0(3.6)	( )内は電源冗長時
質量	(kg)	44(H)×480(W)×300(D)	突起物含まず
付属品		電源コード(2m)1本、コードクランプ1個	
梱包数		1	

■ HEA104A用電源ユニット

H-PSU24T1

共聴用



摘要			受	備考
型名			H-PSU24T1	
商品コード			2183351	
入力電圧	(V)		AC100±10	50/60Hz
出力電圧	(V)		DC24±0.5	
電源電流	(A)		0.9以下	
アラーム出力	接続形式		無電圧接点出力 (ADC30V、0.5A MAX)	正常時メイク (ショート)
	動作条件(V)		25±0.4以上、23±0.4以下	
	使用可能電線範囲		単線:φ0.4mm(AWG26)～φ1.2mm(AWG16) より線:0.2mm²(AWG24)～1.25mm²(AWG16)	剥き線長11mm
外形寸法	(mm)		36.8(H)×138(W)×185(D)	突起物含まず
質量	(kg)		約0.65	

接点監視装置（ラックマウント型）

●本器はDI（接点入力）端子にて接点情報を監視し、監視した情報をメールやSNMP-Trapで送信、DO（接点出力）端子を操作する装置です。
●DI端子、DO端子にはRJ-45端子を採用しているので、接点接続が容易です。
●DI接点数は7×24=168ポート、DO接点数は2×12=24ポートと多数設けてあり、様々な機器の監視が可能です。
●webブラウザに対応した監視装置ソフト（内蔵webサーバ）を搭載しており、別途制御ソフトウェアは不要です。
●SNMPに対応しているのでマネージャソフトとの連携で、大規模な監視システムの一部として運用可能です。
●電源部はユニット構造で2台冗長運用が可能ですので、信頼性の高いシステムが構築可能です。

HESTM

共聴用



摘要		受	備考
型名		HESTM	
商品コード		2181501	
接点入力	接続対象	無電圧接点機器	
	DI端子数	24	RJ-45
	DI端子仕様	1～7pin:DI、8pin GND	
接点出力	DO端子数	12	RJ-45
	DO端子仕様	1～2pin:DO、3～8pin GND	
	DO端子接続形式	フォトモスリレー（DC30V　30mA max）	
LANインターフェイス		10/100BASE-TX	RJ-45
監視方式		内蔵webサーバ、SNMPv1 v2c	
Eメール送信先設定数		5	
SNMP-Trap通知先設定数		5	
耐雷性	(kV)	±15（1.2/50μs）	電源端子
電源電圧	(V)	AC100±10%（50/60Hz）	2電源冗長 H-PS2U5
消費電力	(W)	4	最大
使用温度範囲	(℃)	0～+40	本体周囲温度
外形寸法	(mm)	88（H）×483（W）×350（D）	突起物含まず
質量	(kg)	約5.0	
付属品		電源ケーブル2本、予備ヒューズ2個、データCD1枚	
梱包数		1	

■ 保守用電源交換ユニット

H-PS2U5

共聴用



摘要		受	備考
型名		H-PS2U5	
商品コード		2181502	
入力電圧範囲	(V)	AC100±10%	
電源周波数	(Hz)	50/60 Hz	
出力電圧	(V)	DC5±5%	
出力電流	(A)	1.8	最大
使用温度範囲	(℃)	0～+40	本体周囲温度
外形寸法	(mm)	82（H）×45（W）×200（D）	突起物含まず
質量	(kg)	約0.6	

RF切換器（ラックマウント型）（8混合内蔵）

●本器は現用（MAIN）系と予備（SUB）系を自動的に切り替える装置で、システムの冗長化の際に使用することができます。
●前面トグルスイッチにて、各RFスイッチ電源ON/OFFが可能です。MANUAL動作時･･･前面照光式プッシュスイッチにてMAIN/SUB切替可能。
AUTO動作時･･･外部アラーム状態に応じて、MAIN/SUB切替可能。（前面照光式プッシュスイッチ無効）
●各RFスイッチ毎に、アラーム入力（RJ45）、アラーム分岐出力及びRFスイッチ状態出力（RJ45）、外部コントロール入力（RJ45）があります。
●シグナルプロセッサーからEQP-ALMとSQ-ALMを接続することによりMAIN/SUB自動バックアップシステムの構築が可能です。
●冗長性を持たせる為、電源ユニットをカセット式として二重にしてあります。よってメンテナンスや交換時も容易にすることが可能です。

HESWM8B

共聴用



							備考
商品名		8混合器内蔵RF切替器					
摘要		受					
型名		HESWM8B					
商品コード		2181437					
切替選択		AUTO/MANUAL（強制MAIN/SUB）					スイッチ切換
周波数帯域	(MHz)	70～470	470～770	770～2150	2150～2602		
挿入損失	(dB)	14以下	17以下	26以下	28以下		8混合器含む
アイソレーション	(dB)	60以上	50以上	30以上			MAIN-SUB端子間
入出力VSWR		2.0以下		2.5以下			
最大入力レベル	(dBμV)	110		100			
入出力インピーダンス	(Ω)	75					C15型F型接栓座
混合出力モニター結合量	(dB)	−20±2.0					
切替表示		MAIN時:緑点灯、SUB時:赤点灯、OFF時:消灯					前面照光式プッシュスイッチ
接点入力	接続対象	外部接点出力機器（無電圧接点出力、オープンコレクタ出力）					
	接続形式	フォトカプラ入力（DC12V駆動　短絡電流10mA max）					RJ-45型モジュラージャック
	入力接点数	6					
	入力分岐接点数	4					
	AUTO時RF切替器動作条件1 MAIN側	CONTROL（MAIN）:クローズ、CONTROL（SUB）:クローズ CONTROL（MAIN）:クローズ、CONTROL（SUB）:オープン					※1
	AUTO時RF切替器動作条件1 SUB側	CONTROL（MAIN）:オープン、CONTROL（SUB）:クローズ					
	AUTO時RF切替器動作条件2 MAIN側	EQP（MAIN）:クローズ、SQ（MAIN）:クローズ、SQ（SUB）:クローズ EQP（MAIN）:クローズ、SQ（MAIN）:クローズ、SQ（SUB）:オープン EQP（MAIN）:クローズ、SQ（MAIN）:オープン、SQ（SUB）:オープン					※2
	AUTO時RF切替器動作条件2 SUB側	EQP（MAIN）:オープン、SQ（MAIN）:クローズ、SQ（SUB）:クローズ EQP（MAIN）:オープン、SQ（MAIN）:クローズ、SQ（SUB）:オープン EQP（MAIN）:クローズ、SQ（MAIN）:オープン、SQ（SUB）:クローズ EQP（MAIN）:オープン、SQ（MAIN）:オープン、SQ（SUB）:クローズ EQP（MAIN）:オープン、SQ（MAIN）:オープン、SQ（SUB）:オープン					
接点出力	接続形式	フォトカプラ絶縁NPNオープンコレクタ（DC30V　10mA max）					RJ-45型モジュラージャック
	RF SW STATUS動作条件	MAIN時:ショート、SUB時:オープン、電源断時:オープン					
	PS ALM OUT動作条件	正常時:ショート、電源断時:オープン					PS1、PS2
電源電圧	(V)	AC100±10%（50/60Hz）					
消費電力	(W)	7					最大
使用温度範囲	(℃)	0～+40					本体周囲温度
寸法	(mm)	88（H）×483（W）×350（D）					突起物含まず
質量	(kg)	約8					
付属品		ACコード2本、予備ヒューズ2個					
梱包数		1					

※1 AUTO時RF切替動作条件1は、EQP（MAIN）、SQ（MAIN）、SQ（SUB）の状態に関わらず切替動作を行う。（外部強制切替）
※2 AUTO時RF切替動作条件2は、CONTROL IN（MAIN）:オープン、かつCONTROL IN（SUB）:オープンの場合。

RF信号切換器

212A-SW

共聴用



商品名	RF信号切換器			
摘要	受			
型名	212A-SW			
商品コード	2182438			
伝送周波数帯域 (MHz)	10～770	770～1500	1500～2150	2150～2681
挿入損失 (dB)	3.0以下	4.0以下	5.0以下	6.0以下
端子間損失 (dB)	65以上	60以上	55以上	50以上
入出力リターンロス (dB)	12以上	7.5以上		
IN1、IN2 TP 結合度 (dB)	−20±1.5以内	−20±3.0以内		
入出力インピーダンス (Ω)	75 F形			
ALARM端子接点容量	ADC30V 0.3A以下			
ALARM端子適合電線	単線:φ0.32～φ0.65(AWG28～22) 撚線:0.08㎟～0.32㎟(AWG28～22) 標準むき線長さ:9～10mm			
ALARM端子操作工具	マイナスドライバー(軸径φ3mm、刃先巾2.6mm)			
電源 (V)	DC+12(専用電源)			
消費電流 (mA)	110以下(DC+12V時)			
検知周波数 (MHz)	451.25(70～1500:相談可)			
検知レベル (dBμV)	約75:相談可			
外形寸法 (mm)	H82.5×W23×D181(突起物含まず)			
使用温度範囲 (℃)	−10～+40			
スロット数	1			

※電力検値タイプも対応可

RF信号切換器

- 1Uラックマウントタイプの CATV用RF信号切換器です。
- 入力信号の変調方式、波数、入力レベル、切換レベルを登録すると機器の設定が完了します。
- 入力信号検知による自動切換、スイッチによる手動切換、外部接点出力機器からの切換が可能です。
- 電源ユニットは冗長運転が可能です。(2台目はオプション)
- Webブラウザから設定、監視ができます。
- SNMPから設定、監視ができます。また本体の状態が変化したとき、トラップを出力します。

HESW207

共聴用



商品名	RF信号切換器			
摘要	受			
型名	HESW207			
商品コード	2183445			
伝送周波数帯域 (MHz)	10～770	770～1500	1500～2150	2150～3224
挿入損失 (dB)	3.0以下	4.0以下	5.0以下	6.0以下
端子間損失 (dB)	65以上	60以上	55以上	50以上
入出力リターンロス (dB)	12以上	7.5以上		
IN1 TP 結合度 (dB)	−20±1.5以内	−20dB±3.0以内		
IN2 TP 結合度 (dB)	−20±1.5以内	−20dB±3.0以内		
入出力インピーダンス (Ω)	75 F形			
ALARM端子	無電圧接点出力(DC30V 0.5A以下)			
検知周波数 (MHz)	70～1500			
検知レベル (dBμV)	70～95			
最大入力レベル(dBμV)	105			
外部接点入力	外部接点出力機器(無電圧接点出力、オープンコレクタ出力) DC 約3V出力:短絡電流 最大 5mA			
切替時間 (ms)	約10(内部信号検出による自動切換時)			
使用温度範囲 (℃)	−10～+40			
電源ユニット	H-PSU12T1(専用電源)1又は2台 AC100V±10%(50/60Hz)			
消費電力 (W)	4.5(1電源)/6(2電源)			
質量 (kg)	約3.7(電源1台)/約0.4(電源ユニット、H-PSU12T1)			
外形寸法 (mm)	44(H)×480(W)×300(D) (突起物含まず)			

■ HESW207用電源交換ユニット

H-PSU12T1

共聴用



商品名	RF信号切換器
摘要	受
型名	H-PSU12T1
商品コード	2183446
入力電圧 (V)	AC100V±10%(50/60Hz)
出力電圧 (V)	DC+11.4～12.1
出力電流 (A)	0.6以下
電源電圧アラーム (V)	13以上、11以下 偏差±0.4以内
ALARM端子	無電圧接点出力(DC30V 0.5A以下)
質量 (kg)	約0.4
外形寸法 (mm)	36.9(H)×76(W)×166(D) (突起物含まず)

高密度形補償ブースター

本器は、ヘッドエンド内のラックに実装するEIA規格2U（JIS規格 2H）のサブラックを中心とした機器で、補償ブースターや他機能ユニットが実装でき拡張性があります。ヘッドエンド内のノード分割、信号二重化の際にコンパクトなシステム構築が可能です。
サブラックには1スロットタイプユニットを12本実装可能で、別に電源ユニットを2本搭載することにより電源の冗長運用が可能です。

- ●高密度なユニット構造：2Uサイズに上りブースターユニット、下りブースターユニット、RF信号切換ユニットを最大12ユニット搭載可能です。
- ●冗長運転対応：電源ユニット（オプション）を追加することにより、冗長運転が可能です。
- ●モニタ端子付：高密度でありながら必要なモニタ端子を搭載しておりますので、無停波でレベル確認が可能です。
- ●自動切換：ブースターユニット2台と、RF信号切換ユニット1台で系統を組むことにより、自動切換運転が可能です。

TIA-212A(G) 共聴用　**TIA-212A(R)** 共聴用　**212A-PSU** 共聴用



商品名	212A-FUG×12・電源ユニット×1	212A-RU×12・電源ユニット×1
摘要	受	
型名	TIA-212A(G)	TIA-212A(R)
商品コード	2183421	2183422
上りユニット		212A-RU
下りユニット	212A-FUG	
サイズ	2U	
ユニット数	12	
警報端子出力	無電圧接点出力（メイク正常:ADC30V、0.5A以下） ※1	
電源	冗長ユニット×2 ※2	
電源電圧 (V)	AC100±10%(50/60Hz)	
消費電力 (W)/(VA)	35/60以下	17/30以下
外形寸法 (mm)	H88×W482.6×D205	
質量 (kg)	約9 ※2	

※1 電源部に装備　※2 電源ユニット（オプション）追加時

■ 電源ユニット（オプション）

摘要	受
型名	212A-PSU
商品コード	2182325

■ サブラックシャーシー

摘要	受
型名	212A-SR
商品コード	2182328

212A-FUG 共聴用　**212A-28FU** 共聴用　**212A-35FHU** 共聴用　**212A-RU** 共聴用　**212A-25RU** 共聴用　**212A-25BCU** 共聴用　**212A-SR** 共聴用


■ ユニット仕様

商品名	下りブースターユニット	下りブースターユニット	下りブースターユニット	上りブースターユニット	上りブースターユニット	BS・CSブースターユニット	備考
摘要	受						
型名	212A-FUG	212A-28FU	212A-35FHU	212A-RU	212A-25RU	212A-25BCU	
商品コード	2182332	2182449	2182451	2182327	2182448	2182450	
伝送周波数帯域 (MHz)	70～1000	70～1000	70～1000	10～60	10～60	1000～2610	
伝送容量 (波)	74+デジタル(36)	74+デジタル(36)、110	74+デジタル(36)、110	–	–	36	デジタル(36)は−10dB運用
定格出力レベル (dBμV)	95 ※1	95、90	102、97	115(1)、110(2)、106(4)、103(6)	115(1)、112(2)、110(4)、107(6)	100	( )内は伝送チャンネル数
標準利得 (dB)	20以上	28±2.0以内	35±2.0以内	15以上	25±1.5以内	25±3.0以内	
帯域内利得偏差 (dB)	±1.0以内	±1.5以内	±1.5以内	±1.0以内	±1.0以内	±2.5以内	使用温度範囲内
利得安定度 (dB)	±1.5以内	±1.0以内	±1.0以内	±1.5以内	±1.5以内	±1.5以内	使用温度範囲内
複合2次歪(CSO) (dB)	−65以下	−68以下	−70以下	−60以下(4、6)	−60以下(4、6)	–	定格出力時 ( )内は伝送チャンネル数
複合3次歪(CTB) (dB)	−60以下	−65以下	−80以下	−60以下(4、6)	−60以下(4、6)	–	
相互変調歪(IM2) (dB)	–	–	–	−60以下(2)	−60以下(2)	−38以下	
相互変調歪(IM3) (dB)	–	–	–	–	–	−77以下	
3次高調波歪 (dB)	–	–	–	−60以下(1)	−60以下(1)	–	
雑音指数 (dB)	※3	7以下	8以下	7以下	7以下	10以下	最大利得時
入力レベル調整範囲 (dB)	–	0～−15 (ATT:1dBステップ)	0、−5、−10(ATT) 0～−8(チルト:1dBステップ)	0～9 (ATT:1dBステップ)	–	0～−15 (ATT:1dBステップ)	
出力レベル調整範囲 (dB)	0～−9 (GC:1dBステップ)	0～−7 (チルト:1dBステップ)	0、−5、−10(ATT) 0～−6(GC 連続可変) 0～−8(チルト:1dBステップ)	–	0～−9 (GC:1dBステップ)	0～−10以上 (チルト 連続可変)	
モニタ端子結合度 (dB)	−10±1.0以内	−20±1.0以内	−20±1.0以内 ※4	−10±1.0以内	−20±1.0以内	−20±2.0以内	出力端子に対して
AUX入力端子結合度 (dB)	−11±1.5以内	–	–	−11±1.0以内	−11±1.0以内	–	入力端子に対して
入出力インピーダンス (Ω)	75						F形
入出力電圧定在波比	2.0以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	1.5以下	2.5以下	
ハム変調 (dB)	−70以下	−60以下	−60以下	−70以下	−60以下	−60以下	最大利得時(212A-PSU使用)
耐雷性	15kV 1.2×50μsのサージ電圧に正負 3回耐える						RF入出力端子
電源電圧 (V)	DC+12V ※2						
消費電流 (mA)	約170	約150	約800	約110	約110	約150	DC+12V
使用温度範囲 (℃)	−10+40	0～+40	0～+40	−10+40	0～+40	0～+40	結露無きこと
質量 (kg)	約0.35		約1	約0.35			
スロット数	1	1	5	1	1	1	
外形寸法 (mm)	82.5(H)×23(W)×181(D)		82.5(H)×123(W)×181(D)	82.5(H)×23(W)×181(D)			突起部含まず

※1 212A-FUG の定格出力レベルは伝送チャンネル数によって異なります。102(16)、104(8)、107(4) ※2 212A-PSU 使用 ※3 5 以下/70～770MHz 7 以下/770～1000MHz ※4 入出力モニタ

高密度分配器（サブラック型）

●2U（2H）サイズのヘッドエンド用分配、混合ユニットです。
●分配、混合ユニットをサブラックシャーシに最大18ユニット分実装でき、いろいろなシステムに対応できます。



質量:3.5kg

HE20SRS

共聴用



写真はサブラックシャーシに、2、4、6、8の分配ユニットと混合ユニットを実装した場合です。

■ サブラックシャーシ


摘要	受
型名	HE20SRS
商品コード	2181315
寸法 (mm)	88(H)×483(W)×349(D)　※1 ※2
質量 (kg)	3.5

※1 取付金具の位置を変更すると、奥行きを短くする事ができます。　88(H)×483(W)×250(D)　※2 突起物含まず

■ 分配ユニット


HE2D

共聴用




HE4D

共聴用




HE6D

共聴用



HE8D

共聴用



商品名		高密度2分配ユニット(サブラック型)	高密度4分配ユニット(サブラック型)	高密度6分配ユニット(サブラック型)	高密度8分配ユニット(サブラック型)
摘要		受			
型名		HE2D	HE4D	HE6D	HE8D
商品コード		2181316	2181318	2181320	2181322
周波数帯域	(MHz)	10～2602			
分配損失 (dB以下)	10～76	6	11	14	17
	76～222				
	222～770				
	770～1489	8	14	16	18
	1489～2150	10	17	21	23
	2150～2602	13	20	23	25
入力モニター結合量	(dB)	−10±2.0以内			
使用温度範囲	(℃)	0～+40			
最大ユニット数		1	1.5	3	3
寸法	(mm)	84(H)×22(W)×80(D)	84(H)×33.5(W)×80(D)	84(H)×67(W)×80(D)	
質量	(kg)	0.25	0.3	0.45	


入力端子と出力1端子間電流通過型　最大DC15V　0.5A／AC30V 1A

高密度混合器（サブラック型）

■ 混合ユニット


HE2C

共聴用




HE4C

共聴用




HE6C

共聴用



HE8C

共聴用



商品名		高密度2混合ユニット(サブラック型)	高密度4混合ユニット(サブラック型)	高密度6混合ユニット(サブラック型)	高密度8混合ユニット(サブラック型)
摘要		受			
型名		HE2C	HE4C	HE6C	HE8C
商品コード		2181317	2181319	2181321	2181323
周波数帯域	(MHz)	10～2602			
分配損失（dB以下）	10～76	6	11	14	17
	76～222				
	222～770				
	770～1489	8	14	16	18
	1489～2150	10	17	21	23
	2150～2602	13	20	23	25
出力モニター結合量	(dB)	−10±2.0以内			
使用温度範囲	(℃)	0～+40			
最大ユニット数		1	1.5	3	3
寸法	(mm)	84(H)×22(W)×80(D)	84(H)×33.5(W)×80(D)	84(H)×67(W)×80(D)	
質量	(kg)	0.25	0.3	0.45	

入力端子と出力1端子間電流通過型
最大DC15V　0.5A／AC30V 1A

インフィニット分配器／混合器ユニット

近日発売予定 CS・BS 3224 MHz

●1U(1H)サイズのヘッドエンド取付用、分配・混合ユニットです。
●内蔵しているユニットの組み合わせ次第で様々な使用方法が可能になります。また、本機を2台利用することで16分配・16混合ユニットとしても使用できます。

HEINF08E

共聴用




型名		HEINF08E						
内蔵ユニット	(MHz)	10～76	76～300	300～770	1000～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
分配損失・混合損失 (dB)	2分配・2混合	4.3	3.8	4.0	4.5	5.5	6.5	7.5
	4分配・4混合	8.0	7.5	8.0	9.0	10.5	11.5	13.0
	1分岐(挿入)	1.6	1.3	1.5	2.0	3.0	4.0	4.5
	1分岐(結合)	12.0	11.0	12.0	13.0	14.0	14.5	15.5
寸法	(mm)	44(H)×483(W)×300(D)						


※本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

■ HEINF08E使用例

CATV局社での使用例 組み合わせ次第で多彩な使用方法が選択可能です。



ホテル・病院での使用例 将来用の拡張も視野に入れ、使用頻度の多い2・4分配を採用し本器の2台使用で16混合や16分配として利用できます。



高密度形ヘッドエンド分配器／混合器（伝送周波数帯域5MHz～1000MHz）

本器は、RF系統の集線において省スペース化を図る事を目的に開発した機器です。
EIA規格2U（JIS規格 2H）に1スロットタイプのユニットを最大18ユニット実装可能な設計となっています。
豊富な機能ユニットのラインナップより必要に応じたシステムを省スペースで構築することが可能です。

- サブラックシャーシーは2U（2H）のサイズです。
- サブラックシャーシーには最大で18ユニットまで収納可能です。（C1,D2タイプ、D4-SPTA,MITA）。
- 16種類のユニットがありますので、いろいろなシステムに対応できます。
- 混合、分配の系統を変更する場合、変更する系統のみの接続変更が容易に行えます。




写真は、サブラックHES18-2UAに4混合D4-MITAを9ユニット、6混合D6-MITAを6ユニット実装した場合です。
- 使用温度範囲：−10℃～+40℃

■ 外形寸法図

■サブラックシャーシー


単位: mm



■ 外形寸法図

■ユニット

単位: mm



■ サブラックシャーシー

HES18-2UA
共聴用

HES18C-2UA
共聴用

HES18-2HA
共聴用

商品名	スライド形、EIA	センター取付形	スライド形、JIS
摘要	受		
型名	HES18-2UA	HES18C-2UA	HES18-2HA
商品コード	2182320	2182321	2182322

■ ユニット（伝送周波数帯域5MHz～1000MHz）

D2-SPTA
D4-SPTA
D6-SPTA
D8-SPTA
D2-MITA
D4-MITA
D6-MITA
D8-MITA
C1-SPA
D4-SPT2A
D6-SPT2A
D8-SPT2A
C1-SMTA
D4-MIT2A
D6-MIT2A
D8-MIT2A

共聴用　共聴用　共聴用　共聴用


商品名	2分配ユニット	4分配ユニット（入出力両面タイプ）	6分配ユニット（入出力両面タイプ）	8分配ユニット（入出力両面タイプ）
摘要	受			
型名	D2-SPTA	D4-SPTA	D6-SPTA	D8-SPTA
商品コード	2182309	2182310	2182311	2182312

商品名	2混合ユニット	4混合ユニット（入出力両面タイプ）	6混合ユニット（入出力両面タイプ）	8混合ユニット（入出力両面タイプ）
摘要	受			
型名	D2-MITA	D4-MITA	D6-MITA	D8-MITA
商品コード	2182305	2182306	2182307	2182308

商品名	1分岐ユニット	4分配ユニット（入出力背面タイプ）	6分配ユニット（入出力背面タイプ）	8分配ユニット（入出力背面タイプ）
摘要	受			
型名	C1-SPA	D4-SPT2A	D6-SPT2A	D8-SPT2A
商品コード	2182313	2182317	2182318	2182319

商品名	混合分岐ユニット	4混合ユニット（入出力背面タイプ）	6混合ユニット（入出力背面タイプ）	8混合ユニット（入出力背面タイプ）
摘要	受			
型名	C1-SMTA	D4-MIT2A	D6-MIT2A	D8-MIT2A
商品コード	2182323	2182314	2182315	2182316

■ ブロック図



高密度形ヘッドエンド用レベル調整器（アッテネーター・イコライザー）


ヘッドエンドより送出される信号を効率よく運用するために開発した機器です。
RF系統の集線・分配により系統毎にレベルのバラツキが発生するため、送出装置の入力にバラツキがでてしまいます。系統毎のレベル補正を行うことにより効率的運用が可能となります。また、上り系統にATT実装することにより不意な流合雑音の対策で、一時的に信号を減衰させシステム性能低下の抑制に効果あります。

HES20ATT

共聴用

■ 外形寸法図

商品名	2U パネル
摘要	受
型名	HES20ATT
商品コード	89084507
寸法H×W×D (mm)	88×480×32



外形寸法：H88mm×W480mm×D32mm（突起部含まず）
質　　量：約2.5kg（TSA-25YGまたはTEQ-5YGまたはTEQ-5Y7 20台実装時）

TSA-25YG

共聴用



商品名	ステップアッテネーター	備考
摘要	受	
型名	TSA-25YG	
商品コード	2182681	
周波数帯域 (MHz)	5～1000	
挿入損失 (dB)	1.8以下	0dB設定時
減衰量 (dB)	1～25 (スイッチ式:1dB ステップ)	1～25まで ±1.0
入出力電圧定在波比	1.5以下	
入出力インピーダンス (Ω)	75	F形接栓座
使用温度範囲 (℃)	−10～+40	機器周囲温度
外形寸法 (mm)	20(H)×62(W)×37.5(D)	
質量 (g)	約70	

TEQ-5YG

共聴用




商品名	ステップイコライザー	備考
摘要	受	
型名	TEQ-5YG	
商品コード	2182683	
周波数帯域 (MHz)	70～1000	
挿入損失 (dB)	1.5以下	0dB設定時
イコライザー調整量 (dB)	1dB±0.3以内	1000MHz-70MHzの値 (1000MHz基準)
	2dB±0.3以内	
	3dB±0.5以内	
	4dB±0.5以内	
入出力電圧定在波比	2.0以下	
入出力インピーダンス (Ω)	75	F形接栓座
使用温度範囲 (℃)	−10～+40	機器周囲温度
外形寸法 (mm)	20(H)×62(W)×37.5(D)	
質量 (g)	約70	

ラック


RKE8100

共聴用




RKE8120

共聴用




RKE8160

共聴用




RKE8180

共聴用




RKE8200

共聴用



RKE8200D

共聴用




■ラック本体

商品名	ラック 1m	ラック 1.2m	ラック 1.6m	ラック 1.8m	ラック 2m	ラック 2mドア付
摘要	受					
ドアの有無	ドア無し					ドア付き
高さ(H) (m)	1.0	1.2	1.6	1.8	2.0	
型名	RKE8100	RKE8120	RKE8160	RKE8180	RKE8200	RKE8200D
商品コード	2181402	2181403	2181404	2181405	2181406	2181407
ファクトラインコンセント数	10		14	18	22	
パネル数(最大)	19U	24U	33U	37U	42U	


RKL81

共聴用




RKT81

共聴用




RKT82

共聴用



RKS

共聴用



■ラックオプション

商品名	L型レール	棚板(1U)	棚板(2U)
摘要	受		
型名	RKL81	RKT81	RKT82
商品コード	2181408	2181409	2181410
付属品	取付ねじ(M5×10) 4本	無し	無し

※その他のラックオプション等については最寄りの支店・営業所にお問い合わせください。


■ラック用部品

当社標準仕様の収入ラック以外は、
取り付かない場合がございます。

商品名	ラック用化粧ねじ
摘要	受
型名	RKS
商品コード	2180007
備考	W-5S材質 ナイロン 色 ナチュラル +バインドコネジ M5×12材質 SUS


RKB10

共聴用




RKB20

共聴用




RKB15

共聴用



RKB25

共聴用




■ラック用部品

商品名	1Hブランクパネル（放熱穴アリ）	2Hブランクパネル（放熱穴アリ）	1Uブランクパネル（放熱穴アリ）	2Uブランクパネル（放熱穴アリ）
摘要	環境にやさしい RoHS対応 受			
型名	RKB10	RKB20	RKB15	RKB25
商品コード	2025740	2025741	2025742	2025743
仕様	JIS 1H 板厚2mm	JIS 2H 板厚2mm	EIA 1U 板厚2mm	EIA 2U 板厚2mm
寸法 (mm)	49(H)×480(W)	99(H)×480(W)	44(H)×483(W)	88(H)×483(W)


RKB100

共聴用




RKB200

共聴用




RKB115

共聴用



RKB225

共聴用



■ラック用部品

商品名	1Hブランクパネル（放熱穴ナシ）	2Hブランクパネル（放熱穴ナシ）	1Uブランクパネル（放熱穴ナシ）	2Uブランクパネル（放熱穴ナシ）
摘要	環境にやさしい RoHS対応 受			
型名	RKB100	RKB200	RKB115	RKB225
商品コード	2025744	2025745	2025746	2025747
仕様	JIS 1H 板厚2mm	JIS 2H 板厚2mm	EIA 1U 板厚2mm	EIA 2U 板厚2mm
寸法 (mm)	49(H)×480(W)	99(H)×480(W)	44(H)×483(W)	88(H)×483(W)

※その他のラックオプション等については最寄りの支店・営業所にお問い合わせください。

電源供給器

●CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。
●各出力容量(VA):出力電圧(V)×出力電流(A)

※PST303C、PST-576：壁面に取付ける場合は、PSAカナグ(P.60)をご使用ください。

PST-576

共聴用 AC 57/48/30V 入力コード長 3m



摘要		N
型名	(NHK型名)	PST-576
標準価格		¥331,000(税込価格¥364,100)
商品コード		2026039
入力電圧	(V)	AC100
出力電圧	(V)	AC57,48,30(無負荷時:切換)
出力電流	(A)以下	6
入力電力	(VA)以下	400(全負荷時)
周波数	(Hz)	50/60
絶縁耐圧	(kV)以上	AC10(入力～出力間)1分間 AC3(出力～接地間)1分間
耐雷性	(kV)	1.2/50μsサージ電圧30以上(入力～接地間)
サージ減衰量	(dB以上)	平衡30(接地間)　不平衡20(線間)
効率	(%)以上	85
電圧変動率	(%)以下	8(2次電圧)
質量	(kg)	8.5
付属品		予備ヒューズ1個、ステンバンド2個
梱包数		1

PST303C

共聴用 AC 30V 入力コード長 3m



摘要		N 受
型名		PST303C
標準価格		¥92,000(税込価格¥101,200)
商品コード		2029535
入力電圧	(V)	AC100※1
出力電圧	(V)	AC30
出力電流	(A)以下	0～3
入力電流	(A)以下	1
周波数	(Hz)	50/60
絶縁耐圧	(kV)以上	AC10(入力～出力・接地間) AC3(出力～接地間)
耐雷性	(kV)	1.2/50μsサージ電圧30以上(入力～接地間)
サージ減衰量	(dB以上)	平衡30(接地間) 不平衡20(線間)
効率	(%)以上	85
電圧変動率	(%)以下	8(2次電圧)
質量	(kg)	6.0
付属品		予備ヒューズ1個、ステンバンド2個
梱包数		1

※1：90V、100V、110Vタップ切換。

PS-101D

共聴用



摘要		
型名		PS-101D
標準価格		¥26,400(税込価格¥29,040)
商品コード		2182238
周波数帯域	(MHz)	10～710
挿入損失	(dB)	1.0以下
VSWR		1.5以下
入力電圧	(V)	AC100(50/60Hz)
入力電流	(A)	0.35(35VA)以下
出力電圧	(V)	AC30
出力電流	(A)	1max
耐雷性	(kV)	±15(1.2/50μs)
外形寸法	(mm)	143(H)×100(W)×66(D)
不要放射	(dBμV/m)	34以下　(3m法による)
使用温度範囲	(℃)	−10～+40
質量	(kg)	1.3
梱包数		1

電源降圧器


FM V-Low　UHF　CATV 70～770 MHz

NPSD5748

共聴用



■ 使用例



摘要	N 受	
型名	NPSD5748	
標準価格	¥140,000（税込価格¥154,000）	
商品コード	2026001	
周波数帯域 (MHz)	70～230	230～770
挿入損失 (dB)	0.5	1.0
入力電圧 (V)	AC57/48	
出力電圧 (V)	AC30	
出力電流 (A)	3	
定格負荷 (VA)	90	
効率 (%)	85以上	
耐雷性 (kV)	±15（1.2×50μS）	
使用温度範囲 (℃)	−20～+40	
寸法 (mm)	105（H）×241（W）×206（D）	
質量 (kg)	5.0	
梱包数	1	

CATV用電源挿入器

CATV 10～1000 MHz


●本器はCATV用として設計されたAC60V 7.5Aの電源挿入器です。
●適合マスト径:φ22～63mm

PI-1MF

共聴用



■ 使用例



摘要	屋外用 受					
型名	PI-1MF					
標準価格	¥31,500（税込価格¥34,650）					
商品コード	2026047					
周波数帯域 (MHz)	10～50	50～300	300～450	450～550	550～770	770～1000
挿入損失 (dB以下)	1.0			1.2	1.4	2.0
送電電圧 (V)	AC60（最大）					
送電電流 (A)	7.5（2端子）（最大）					
寸法（mm）H×W×D	76.5×210×109					
質量 (kg)	0.95					
付属品	取付金具（HI金具・Uボルト等）1セット、取付ねじ2本					
梱包数	10					


電源挿入器

FM V-Low / UHF / CATV 70~770 MHz / CS・BS 2150 MHz

PS-310　PI-303F　PI-310

- ケーブルは全て横方向に取付けできる薄型高性能電源挿入器です。(PI-310は除く)
- 漏洩に対して優れた遮蔽性能を有しています。
- 電源入力端子が左右2端子型ですので、どちらからでも電源を接続することができ、ケーブル処理もコンパクトにできます。(PI-310は除く)
- 屋外用タイプの適合マスト径:φ22~50mm
- 2台の電源供給器を本器に接続でき、入力側と出力側へそれぞれ単独にAC30V、3Aを供給することができます。(PI-310は除く)

■ PI-310使用例



PI-310

共聴用



PI-303

共聴用



PI-303F

共聴用

商品名	電源挿入器			電源挿入器(FT端子)			電源挿入器(FT端子)		
摘要	屋内用 受			屋外用			屋外用 受		
型名	PI-310			PI-303			PI-303F		
標準価格	¥4,000(税込価格¥4,400)			¥21,000(税込価格¥23,100)			¥28,700(税込価格¥31,570)		
商品コード	2026049			2026041			2026042		
周波数帯域 (MHz)	10~300	300~1035	1035~2150	10~300	300~470	470~770	10~300	300~470	470~770
挿入損失 (dB以下)	0.5	1.0	1.3	0.5	0.8	1.0	0.5	0.8	1.0
送電電圧 (V)	AC30/DC15			AC30					
送電電流 (A)	AC1/DC0.5			3(2端子)					
寸法(mm)H×W×D	57×54×20.5			76.5×151×109			76.5×210×109		
質量 (kg)	0.075			0.7			1.0		
付属品	F型接栓(5Cケーブル用)3セット、取付ねじ2本(本体取付済)			取付金具(TK-HS)1個、取付ねじ2本					
備考	接栓F型 IN←→PS-IN 間電通			接栓FT型			接栓FT型 (FT座付)		
梱包数	20			1			1		

770MHz　電波障害対策用増幅器


CATV 70～770 MHz

●動作電源はAC30V、AC60Vのどちらでも切換なしで使用できます。
●現行250MHzシステムのケーブルスパン（アンプ取付位置）を変更することなく770MHzシステムへグレードアップする事ができる増幅器です。
●BR出力をOFFすることでTA（幹線増幅器）として使用できます。
●取付金具（28SカナグP.61）は、別売です。

広帯域・多チャンネル伝送仕様になっていますので、入・出力運用レベル及び電源設計に十分注意してください。
特に既設改修の場合、電圧降下(消費電力参照)により機器の動作電圧不足になることがありますので、電源重畳ルート見直しを含む電源系の再設計(使用ケーブルの線種の変更、電源の増設及び設置箇所変更等)が必要となります。

NT37TDA

共聴用



NT37TBA

共聴用



摘要		在				備考
型名		NT37TDA		NT37TBA		
商品コード		2181273		2181272		
項目		幹線増幅部	分配増幅部	幹線増幅部	分岐増幅部	
周波数帯域	(MHz)	70～770		70～770		
利得	(dB)	11/37 (90/770MHz)	5.5/18.5 (90/770MHz)	11/37 (90/770MHz)	26/40 (90/770MHz)	
利得調整範囲	(dB)	–	0～−3以下	–	0～−3以下	連続可変
利得安定度	(dB)	±1以内	±1.5以内	±1以内	±1.5以内	
帯域内 周波数特性	(dB)	±1以内 (ケーブル特性等化を含む) ±0.5以内 (各チャンネルにおいて)	±1.5以内 (ケーブル特性等化を含む) ±1以内 (各チャンネルにおいて)	±1以内 (ケーブル特性等化を含む) ±0.5以内 (各チャンネルにおいて)	±1.5以内 (ケーブル特性等化を含む) ±1以内 (各チャンネルにおいて)	
入力レベル調整【ATT】	(dB)	6(3dBステップ)		6(3dBステップ)		切換
疑似線路回路網【BON】	(dB)	15dB(1dBステップ)【770MHz】		15dB(1dBステップ)【770MHz】		切換
周波数特性等化器(dB)	逆EQ	0～−8【770MHz】	0～−3【770MHz】	0～−8【770MHz】	0～−3【770MHz】	連続可変
適正入力レベル	(dBμV)	75(アナログ) 70(パイロット信号) 60(UHFデジタル)		75(アナログ) 70(パイロット信号) 60(UHFデジタル)		アナログは 70～250MHz
標準出力レベル	(dBμV)	86/107 (90/770MHz)　※1	80.5/88.5 (90/770MHz)　※1	86/107 (90/770MHz)　※1	101/110 (90/770MHz)　※1	
AGC特性	(dB)	入力70dBμV±3で出力97dBμV±0.5以内				パイロット信号:451.25MHz
自動切換機構		パイロット信号停波時に自動的にMGCに切換				
雑音指数	(dB)	12以下 (70～90MHzは13以下)	16以下	12以下(70～90MHzは13以下)		
VSWR		1.8以下		1.8以下		
複合2次歪【CSO】	(dB)	−73以下		−73以下	−66以下	標準出力レベル時
複合3次歪【CTB】	(dB)	−78以下		−78以下	−63以下	標準出力レベル時
使用温度範囲	(℃)	−20～+40				本体周囲温度
電源電圧	(V)	AC20～30又はAC40～60(50/60Hz)				
消費電力(VA)	BR出力ON	22以下(20～30V) 26以下(40～60V)		26以下(20～30V) 30以下(40～60V)		
	BR出力OFF	13以下(20～30V) 17以下(40～60V)	–	13以下(20～30V) 17以下(40～60V)	–	
寸法	(mm)	200(H)×310(W)×141(D)				
質量	(kg)	5.5				
付属品		短絡プラグ6個、FT終端器4個(本体取付済)				
梱包数		1		1		

※1　VHFアナログ：11波、UHFデジタル：9波、パイロット：1波の21波伝送時　デジタル−10dB運用

CATV 70～770 MHz

770MHz　電波障害対策用増幅器

●現行250MHzシステムのケーブルスパン(アンプ取付位置)を変更することなく770MHzシステムへグレードアップする事が出来る増幅器です。
また、切換により222MHzシステムの改修にも使用出来ます。
●動作電源はAC30V、AC60Vのどちらでも切換なしで使用できます。
●取付金具(18AカナグP.61)は、別売です。

広帯域・多チャンネル伝送仕様になっていますので、入・出力運用レベル及び電源設計に十分注意してください。
特に既設改修の場合、電圧降下(消費電力参照)により機器の動作電圧不足になることがありますので、電源重畳ルート見直しを含む電源系の再設計(使用ケーブルの線種の変更、電源の増設及び設置箇所変更等)が必要となります。

NT3747EA

共聴用



注意：●同軸給電を行う場合、
電源供給アダプター FT-TA-2(別売品)
(P.162) が必要になります。

摘要	受		備考
型名	NT3747EA		
商品コード	2181189		
項目	37dB仕様	47dB仕様	
周波数帯域 (MHz)	70～770		
利得 (dB)	26/40 (90/770MHz)	29.5/35/50 (90/222/770MHz)	
利得調整範囲 (dB)	0～−10		連続可変
利得安定度 (dB)	±1.5以内		
帯域内 周波数特性 (dB)	±1.5以内 (ケーブル特性等化を含む) ±1以内 (各チャンネルにおいて)		
入力レベル調整 【ATT】 (dB)	−6(2dBステップ)		切換
疑似線路回路網 【BON】 (dB)	−6(2dBステップ)【770MHz】		切換
周波数特性等化器 (dB) 逆EQ	0～−10【770MHz】		連続可変
周波数特性等化器 (dB) チルト	0～−12.5【90MHz】		連続可変
適正入力 レベル (dBμV)	75(アナログ) 70(パイロット信号) 60(UHFデジタル)	74(アナログ) 64(パイロット信号) 64(UHFデジタル)	アナログは 70～250MHz
最大出力 レベル (dBμV)	101/110 (90/770MHz)　※1	103.5/109/114 (90/222/770MHz)　※2	
雑音指数 (dB)	12以下(70～90MHzは13以下)		
VSWR	2.0以下		
相互変調 【IM2】 (dB)	—	−55以下 (70～222MHz帯域内)	最大出力レベル時
複合2次歪 【CSO】 (dB)	−67以下	—	最大出力レベル時
複合3次歪 【CTB】 (dB)	−65以下	—	最大出力レベル時
使用温度範囲 (℃)	−20～+40		本体周囲温度
電源電圧 (V)	AC20～30又はAC40～60(50/60Hz)		
消費電力 (VA)	12以下(20～30V)　15以下(40～60V)		
寸法 (mm)	157(H)×244(W)×96.5(D)		
質量 (kg)	2.3		
付属品	短絡プラグ2個		
梱包数	1	1	

※1　アナログ：11波、UHFデジタル：9波、パイロット：1波の21波伝送時　デジタル−10dB運用
※2　アナログ：10波、UHFデジタル：9波、パイロット：1波の20波伝送時

無停電電源供給器（AC60Vタイプ）

●大規模CATV施設用として用いることができる無停電電源供給器。
●停電時には自動的にバッテリーに切換わり、共聴施設にAC60Vを供給します。
●STM出力端子（接点出力端子）を装備。
●制御部故障時は無停波にて修理が可能です。
●負荷電流確認用の測定端子を装備していますので、保守・点検が容易です。
●2時間以上の停電、あるいは不測の事態に備えて100Vの非常用入力コネクターを設けてあります。
●ステンレス製防滴ケース採用。
●設置する鋼管柱はφ140～350mmをお選びください。（電力会社の承諾が得られれば、配電柱へのバンド取付も可能です）
●非常用入力コード（別売品:型番:WCH0001）を使用し発電機からAC100Vを給電して使用できます。

壁面・ポール取付方法については最寄り支店・営業所へお問合せください。

NMPS606A

共聴用　AC60V 5.3A 1出力型



NMPS615A

共聴用　AC60V 7.5A 2出力型



商品名		無停電電源供給器(AC60Vタイプ)	無停電電源供給器(AC60Vタイプ)	備考
摘要		在 受		
型名		NMPS606A	NMPS615A	
商品コード		2026063	2026064	
出力容量	(VA)	320	900	
入力	電源電圧 (V)	AC100±10　単相(50/60Hz)		AC95V 100V 107V 入力切換タップ付
入力	消費電力 (VA)	充電初期時400以下	充電初期時1300以下	AC100V入力時
入力	消費電力 (VA)	充電完了時360以下	充電完了時1000以下	AC100V入力時
出力	出力電圧 (V)	商用時AC57～60	商用時AC60±3	AC100V入力時・負荷0～100%
出力	出力電圧 (V)	停電時AC53～61	停電時AC54～64	蓄電池動作時・負荷0～100%
出力	出力電圧 (V)	停電時無負荷初期AC33以下	—	
出力	出力波形	停電時・矩形波		商用時・入力波形と同じ
出力	出力電流 (A)	5.3以下	15以下(2出力合計)	
出力	出力方式	フィッティングコネクター	フィッティングコネクターにて2出力	
出力	停電時出力周波数 (Hz)	50又は60(±2%)	60±2%	商用時は電源周波数と同じ
出力	切換時間 (ms)	15以内		
出力	アラーム出力	停電時にONとなる無電圧接点出力		フィッティングコネクター出力
蓄電池		小型シール鉛蓄電池×4	小型シール鉛蓄電池×8	DC12V24Ah(20HR)
無停電補償時間	(h)	2以上	2以上※1	納入初期値(25℃)
充電所要時間	(h)	約50	約36	
耐雷性	(kV)	±15(1.2×50μs)		入力・出力～接地間(FTを除く)
絶縁耐圧	(kV)	AC1以上　1分間		入力・出力～接地間(FTを除く)
保護回路		ノーヒューズブレーカーによる充電器は過電圧保護 蓄電池過放電保護		
使用温度範囲	(℃)	−10～+40℃		本体周囲温度
使用湿度範囲	(%)	30～90		但し、氷結しない事
寸法	(mm)	602(H)×300(W)×390(D)	736(H)×432(W)×430(D)	取付金具を含む／吊り金具は除く
質量	(kg)	75	150	蓄電池を含む
梱包数		1	1	

※1：負荷80%

無停電電源供給器（AC30V・AC100Vタイプ）

●停電時には自動的にバッテリーに切換わり、共聴施設に供給します。
●制御部故障時は無停波にて修理が可能です。
●負荷電流確認用の測定端子を装備していますので、保守・点検が容易です。
●STM出力端子（接点出力端子）を装備。ステンレス製防滴ケース採用。
●設置する鋼管柱はφ140～350mmをお選びください。（電力会社の承諾が得られれば、配電柱へのバンド取付も可能です）

■ NMPST303B
■ NMPST1001

●耐雷機能を備えた無停電電源装置なので、誘導雷等の多い地域に最適です。
●非常用入力コード（別売品:型番:WCH0001）を使用し発電機からAC100Vを給電して使用できます。

壁面・ポール取付方法については最寄り支店・営業所へお問合せください。

NMPST303B

共聴用 | AC30V 3.0A 1出力型



NMPS303A

共聴用 | AC30V 3.0A 1出力型



NMPST1001

共聴用 | AC100V 1A 1出力型



商品名		無停電電源供給器(耐雷型)	無停電電源供給器(AC30Vタイプ)	無停電電源供給器(耐雷型)	備考
摘要		受			
型名		NMPST303B	NMPS303A	NMPST1001	
商品コード		2026084	2026061	2026067	
出力容量	(VA)	90		100	
入力	電源電圧 (V)	AC100±10　単相(50/60Hz)			AC95V 100V 107V 入力切換タップ付
	消費電力 (VA)	充電初期時130以下	充電初期時200以下	充電初期時141以下	AV100V入力時
		充電完了時115以下	充電完了時130以下	充電完了時126以下	AV100V入力時
出力	出力電圧 (V)	商用時AC27～30※1	商用時AC26～30※2	商用時AC100±3※1	AC100V入力時 ※1 負荷50～100%・※2 負荷30～100%
		停電時AC27～30※3	停電時AC25～31※4	停電時AC100±10※3	蓄電池動作時 ※3 負荷0～100%・※4 負荷30～100%
		—	停電時　無負荷初期　AC33以下	—	
	出力波形	停電時・矩形波			商用時・入力波形と同じ
	出力電流 (A)	3以下		1以下	
	出力方式	フィッティングコネクター	フィッティングコネクター※5	コネクター接続	※5　ケーブル出力型はオプション
	停電時出力周波数 (Hz)	60(±2)	50又は60(±2)	60(±2)	商用時は電源周波数と同じ
	切換時間 (ms)	80以内	50以内	80以内	
	アラーム出力	※7	停電時にONとなる無電圧接点出力※6	※7	※6　フィッティングコネクター出力
蓄電池		小形シール鉛蓄電池×2			DC12V24Ah(20HR)
無停電補償時間	(h)	4以上		※8	納入初期値(25℃にて)
充電所要時間	(h)	約40	約20	約40	
耐雷性	(kV)	±30(1.2×50μs)※9	±15(1.2×50μs)※10	±30(1.2×50μs)※9	
サージ減衰率	(dB)	平衡　−30以上	—	—	入力～接地間(FTを除く)
		不平衡　−20以上	—	—	入力～線間
絶縁耐圧	(kV)	AC10　1分間※11	AC1以上　1分間※10	AC10　1分間	
保護回路		入力、出力:ノーヒューズブレーカーによる 充電器過電圧保護　蓄電池過放電保護	出力:ノーヒューズブレーカーによる 入力・蓄電池:ヒューズによる 充電器過電圧保護　蓄電池過放電保護		
使用温度範囲	(℃)	−10～+40℃			本体周囲温度
使用湿度範囲	(%)	30～90			但し、氷結しない事
寸法	(mm)	400(H)×300(W)×300(D)	440(H)×300(W)×370(D)		取付金具を含む/吊り金具は除く
質量	(kg)	45	42	44	蓄電池を含む
付属品				コネクタ1個	
梱包数		1	1	1	

※7：停電時にONとなる無電圧接点出力、F型(48V0.5A at 25℃)　※8：30VA出力時10以上、60VA出力時5以上、100VA出力時3以上
※9：入力～接地間　※10：入力・出力～接地間(FTを除く)　※11：入力・出力～接地間　※12：入力

CATV分配器（屋外用）（1000MHz）

FM V-Low　UHF　CATV 10～1000 MHz

●小型軽量な防水アルミハウジングケースを使用しています。
●シールドメッシュ材を使用していますので、漏洩に対して優れた遮蔽性能を発揮します。
●銘板色で分配ロスが確認出来ますので、交換作業が円滑に行えます。
※マストや壁面に取付ける場合は、HIカナグ(P.61)をご使用ください。
※梱包はバルク仕様で1箱10個入りです。
※防水キャップはP.156をご参照ください。



GTD-772F(10)(シン)

共聴用　入力FT型　出力F型



GTD-774F(10)

共聴用　入力FT型　出力F型



GTD-778F(10)

共聴用　入力FT型　出力F型



商品名		1GHz CATV2分配器 (双方向 入力端子FT型)	1GHz CATV4分配器 (双方向 入力端子FT型)	1GHz CATV8分配器 (双方向 入力端子FT型)
摘要			N 受	
型名 [銘板色]		**GTD-772F(10) (シン) [赤]**	**GTD-774F(10) [オレンジ]**	**GTD-778F(10) [黄]**
標準価格		**¥9,100**(税込価格¥10,010)	**¥9,900**(税込価格¥10,890)	**¥14,300**(税込価格¥15,730)
商品コード		2021572	2021566	2021567
分配数		2	4	8
周波数帯域	(MHz)		10～1000	
分配損失 (dB以下)	10～30	4.0	7.3	10.8
	30～300		7.5	
	300～450			11.5
	450～550	4.3	8.0	12.0
	550～770	4.6	8.5	12.5
	770～1000	5.0	9.5	13.0
電流容量			—	
寸法(mm)H×W×D			71.5×132.8×91.2	
質量	(kg)	0.40	0.41	0.45
付属品			取付金具1個(本体取付済)	
梱包数		10	10	10

CATV分配器（屋外用）（1000MHz）

FM V-Low　UHF　CATV 10~1000 MHz

●軽量な防水アルミハウジングケースを使用しています。
●入・出力端子が横方向に設けられていますから、ケーブル処理を含めて、コンパクトにメッセンジャーワイヤーなどへ吊下げることができます。
●上部ケースの下側に、シャーシが組付けられた構造ですから、防水性に優れ、また、漏洩に対しても十分考慮された優れた遮蔽性能を発揮します。
※マストや壁面に取付ける場合は、TK-HSまたはHIカナグ(P.61)をご使用ください。

TD-2W772FF

共聴用　全端子 FT型



商品名	1GHz CATV用2分配器(双方向 全端子FT型)
摘要	N 受
型名	TD-2W772FF
標準価格	¥19,700(税込価格¥21,670)
商品コード	2021503
分配数	2
周波数帯域 (MHz)	10～30 / 30～300 / 300～450 / 450～550 / 550～770 / 770～1000
分配損失 (dB以下)	4.0 / 4.1 / 4.3 / 4.8 / 5.6
電流容量	全端子間最大AC60V・7.5A電通
寸法(mm)H×W×D	72.5×208×109
質量 (kg)	0.90
付属品	取付金具1個(本体取付済)
梱包数	10

CATV分配器（屋外用）（1000MHz）

FM V-Low　UHF　CATV 10~1000 MHz

●小型軽量な防水アルミハウジングケースを使用しています。
●上部ケースの下側に、シャーシが組み付けられていますので、防水性に優れ、また、漏洩に対しても十分考慮された構造となっており、優れた遮蔽性能を発揮します。
※マストや壁面に取付ける場合は、TK-HSまたはHIカナグ(P.61)をご使用ください。

TD-2W772

共聴用　全端子 F型



TD-2W774

共聴用　全端子 F型



商品名	1GHz CATV用2分配器(双方向)	1GHz CATV用4分配器(双方向)
摘要	N 受	
型名	TD-2W772	TD-2W774
標準価格	¥9,900(税込価格¥10,890)	¥11,500(税込価格¥12,650)
商品コード	2021510	2021511
分配数	2	4
周波数帯域 (MHz)	10～30 / 30～300 / 300～450 / 450～550 / 550～770 / 770～1000	10～30 / 30～300 / 300～450 / 450～550 / 550～770 / 770～1000
分配損失 (dB以下)	4.1 / 4.0 / 4.1 / 4.3 / 4.7 / 5.0	7.3 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.5
電流容量	全端子間最大AC30V・1A電通	—
寸法(mm)H×W×D	81×107×89	
質量 (kg)	0.38	0.40
付属品	取付金具1個(本体取付済)、防水キャップ 分配端子数分	
梱包数	20	20

CATV分岐器（屋外用）（1000MHz）

FM V-Low　UHF　CATV 10～1000 MHz

●軽量な防水アルミハウジングケースを使用しています。
●入・出力端子が横方向に設けられていますから、ケーブル処理を含めて、コンパクトにメッセンジャーワイヤーなどへ吊下げることができます。
●上部ケースの下側に、シャーシが組付けられた構造ですから、防水性に優れ、また、漏洩に対しても十分考慮された優れた遮蔽性能を発揮します。
※マストや壁面に取付ける場合は、TK-HSまたはHIカナグ(P.61)をご使用ください。



TC-2W081FF

共聴用　全端子FT型



TC-2W111FF

共聴用　全端子FT型



TC-2W082FF

共聴用　全端子FT型



TC-2W112FF

共聴用　全端子FT型



商品名		1GHz CATV1分岐器(全端子FT型)	1GHz CATV1分岐器(全端子FT型)	1GHz CATV2分岐器(全端子FT型)	1GHz CATV2分岐器(全端子FT型)
摘要		受			
型名		TC-2W081FF	TC-2W111FF	TC-2W082FF	TC-2W112FF
標準価格		¥18,700(税込価格¥20,570)		¥22,400(税込価格¥24,640)	
商品コード		2021964	2021965	2021966	2021967
分岐数		1		2	
周波数帯域	(MHz)	10～1000			
挿入損失(dB以下)	10～30	2.2	1.7	4.0	2.2
	30～300	2.0	1.5		2.0
	300～450	2.2	1.7	4.3	2.2
	450～550	2.4	2.0	4.7	2.4
	550～770	2.9	2.2	5.2	2.7
	770～1000	3.4	2.5	5.6	3.0
結合損失(dB)	10～30	8.0±1.0	11.0±1.0	8.0±1.0	11.5±1.0
	30～300				
	300～450				
	450～550				
	550～770	8.0±1.5	11.0±1.5	8.5±1.5	11.5±1.5
	770～1000			9.0±1.5	12.0±1.5
電流容量		全端子間最大AC60V・7.5A電通			
寸法(mm)H×W×D		72.5×208×109			
質量	(kg)	0.90		1.01	
付属品		取付金具1個(本体取付済)			
梱包数		10	10	10	10

CATV分岐器（屋外用）（1000MHz）3dBステップ

FM V-Low　UHF　CATV 10~1000 MHz

●幹線ケーブルを取付けた状態で、電流通過や高周波信号を遮断することなく、シャーシ部を交換することができる無停波構造です。タップロス変更や分岐数変更を容易に行えます。
●小型軽量な防水アルミハウジングケースを使用しています。
●シールドメッシュ材を使用していますので、漏洩に対して優れた遮蔽性能を発揮します。
●銘板色で分岐ロスが確認出来ますので、交換作業が円滑に行えます。
※マストや壁面に取付ける場合は、HIカナグ(P.61)をご使用ください。　※防水キャップはP.156をご参照ください。



GTC-081F(10)

共聴用　BR出力 F型　入出力 FT型



GTC-111F(10)

共聴用　BR出力 F型　入出力 FT型



GTC-141F(10)

共聴用　BR出力 F型　入出力 FT型



GTC-171F(10)

共聴用　BR出力 F型　入出力 FT型



GTC-201F(10)

共聴用　BR出力 F型　入出力 FT型



商品名		1GHz CATV1分岐器（双方向 入出力端子FT型）	1GHz CATV1分岐器（双方向 入出力端子FT型）	1GHz CATV1分岐器（双方向 入出力端子FT型）	1GHz CATV1分岐器（双方向 入出力端子FT型）	1GHz CATV1分岐器（双方向 入出力端子FT型）
摘要		N 受				
型名［銘板色］		GTC-081F(10)［オレンジ］	GTC-111F(10)［黄］	GTC-141F(10)［青］	GTC-171F(10)［青緑］	GTC-201F(10)［黄緑］
標準価格		¥9,100（税込価格¥10,010）	¥9,100（税込価格¥10,010）	¥9,100（税込価格¥10,010）	¥9,100（税込価格¥10,010）	¥9,100（税込価格¥10,010）
商品コード		2021941	2021942	2021943	2021944	2021945
分岐数		1				
周波数帯域	(MHz)	10~1000				
挿入損失（dB以下）	10~30	2.0	1.5	1.0	1.0	0.8
	30~300				1.0 ※1	
	300~450	2.2	1.8	1.5	1.2	1.0
	450~550	2.6	2.0	1.8	1.7	1.7
	550~770	2.8	2.5	2.2	2.0	1.8
	770~1000	3.2	2.8	2.6	2.4	2.4
結合損失（dB）	10~30	8.0±1.0	11.0±1.0	14.0±1.0	17.0±1.0	20.0±1.0
	30~300					
	300~450					
	450~550				17.0±1.5	20.0±1.5
	550~770	8.0±1.5	11.0±1.5	14.0±1.5		
	770~1000	9.0±1.5				
電流容量		入力端子 | 出力端子間最大AC60V・7.5A電通				
寸法(mm)H×W×D		71.5×130.4×91.2				
質量	(kg)	0.36				
付属品		取付金具1個（本体取付済）				
梱包数		10	10	10	10	10

※1：222~300MHzは1.2dB以下

GTC-082F(10)

共聴用　BR出力 F型　入出力 FT型



GTC-112F(10)

共聴用　BR出力 F型　入出力 FT型



GTC-142F(10)

共聴用　BR出力 F型　入出力 FT型



GTC-172F(10)

共聴用　BR出力 F型　入出力 FT型



GTC-202F(10)

共聴用　BR出力 F型　入出力 FT型



GTC-232F(10)

共聴用　BR出力 F型　入出力 FT型



商品名		1GHz CATV2分岐器 (双方向 入出力端子FT型)	1GHz CATV2分岐器 (双方向 入出力端子FT型)	1GHz CATV2分岐器 (双方向 入出力端子FT型)	1GHz CATV2分岐器 (双方向 入出力端子FT型)	1GHz CATV2分岐器 (双方向 入出力端子FT型)	1GHz CATV2分岐器 (双方向 入出力端子FT型)
摘要		N 受					受
型名 [銘板色]		GTC-082F(10) [オレンジ]	GTC-112F(10) [黄]	GTC-142F(10) [青]	GTC-172F(10) [青緑]	GTC-202F(10) [黄緑]	GTC-232F(10) [グレー]
標準価格		¥9,200 (税込価格¥10,120)	¥9,200 (税込価格¥10,120)	¥9,200 (税込価格¥10,120)	¥9,200 (税込価格¥10,120)	¥9,200 (税込価格¥10,120)	¥9,200 (税込価格¥10,120)
商品コード		2021900	2021901	2021902	2021903	2021904	2021905
分岐数		2					
周波数帯域	(MHz)	10～1000					
挿入損失 (dB以下)	10～30	4.0	2.0	1.5	1.0	1.0	0.8
	30～300						
	300～450	4.4	2.4	1.9	1.6	1.5	1.0
	450～550	4.7	2.6	2.0	1.9	1.8	1.8
	550～770	5.2	2.8	2.5	2.3	2.2	
	770～1000	5.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.6
結合損失 (dB)	10～30	8.0±1.0	11.0±1.0	14.0±1.0	17.0±1.0	20.0±1.0	23.0±1.0
	30～300						
	300～450						
	450～550						23.0±1.5
	550～770	8.0±1.5	11.0±1.5	14.0±1.5	17.0±1.5	20.0±1.5	
	770～1000	9.0±1.5	11.5±1.5	15.0±1.5	17.5±2.0	20.0±2.0	22.0±2.0
電流容量		入力端子 | 出力端子間最大AC60V・7.5A電通					
寸法(mm) H×W×D		71.5×130.4×91.2					
質量	(kg)	0.37					
付属品		取付金具1個(本体取付済)					
梱包数		10	10	10	10	10	10

GTC-114F(10)

共聴用 BR出力 F型 入出力 FT型



GTC-144F(10)

共聴用 BR出力 F型 入出力 FT型



GTC-174F(10)

共聴用 BR出力 F型 入出力 FT型



GTC-204F(10)

共聴用 BR出力 F型 入出力 FT型



GTC-234F(10)

共聴用 BR出力 F型 入出力 FT型



商品名		1GHz CATV4分岐器 (双方向 入出力端子FT型)	1GHz CATV4分岐器 (双方向 入出力端子FT型)	1GHz CATV4分岐器 (双方向 入出力端子FT型)	1GHz CATV4分岐器 (双方向 入出力端子FT型)	1GHz CATV4分岐器 (双方向 入出力端子FT型)
摘要		N 受				受
型名 [銘板色]		GTC-114F(10) [黄]	GTC-144F(10) [青]	GTC-174F(10) [青緑]	GTC-204F(10) [黄緑]	GTC-234F(10) [グレー]
標準価格		¥10,600 (税込価格¥11,660)	¥10,600 (税込価格¥11,660)	¥10,600 (税込価格¥11,660)	¥10,600 (税込価格¥11,660)	¥10,600 (税込価格¥11,660)
商品コード		2021906	2021907	2021908	2021909	2021910
分岐数		4				
周波数帯域	(MHz)	10~1000				
挿入損失 (dB以下)	10~30	4.0	2.2	1.5	1.2	0.9
	30~300		2.0※1	1.5※2		1.2
	300~450	4.4	2.7	1.9	1.5	1.5
	450~550	4.7	3.0	2.3	1.8	1.8
	550~770	5.2	3.5	2.5	2.0	2.0
	770~1000	5.5	4.0	2.8	2.8	2.5
結合損失 (dB)	10~30	11.0±1.0	14.0±1.0	17.0±1.0	20.0±1.0	23.0±1.0
	30~300					
	300~450					
	450~550					23.0±1.5
	550~770		14.0±1.5	17.0±1.5		
	770~1000	12.0±2.0	14.5±1.5	17.5±2.0	19.5±2.0	22.5±2.0
電流容量		入力端子 | 出力端子間最大AC60V・7.5A電通				
寸法(mm)H×W×D		71.5×130.4×91.2				
質量	(kg)	0.38				
付属品		取付金具1個(本体取付済)				
梱包数		10	10	10	10	10

※1：222～300MHzは2.5　※2：222～300MHzは1.7

GTC-148F(10)

共聴用　BR出力 F型　入出力 FT型



GTC-178F(10)

共聴用　BR出力 F型　入出力 FT型



GTC-208F(10)

共聴用　BR出力 F型　入出力 FT型



GTC-238F(10)

共聴用　BR出力 F型　入出力 FT型



商品名		1GHz CATV8分岐器（双方向 入出力端子FT型）	1GHz CATV8分岐器（双方向 入出力端子FT型）	1GHz CATV8分岐器（双方向 入出力端子FT型）	1GHz CATV8分岐器（双方向 入出力端子FT型）
摘要		N 受			受
型名［銘板色］		GTC-148F(10)［青］	GTC-178F(10)［青緑］	GTC-208F(10)［黄緑］	GTC-238F(10)［グレー］
標準価格		¥15,900（税込価格¥17,490）	¥15,900（税込価格¥17,490）	¥15,900（税込価格¥17,490）	¥15,900（税込価格¥17,490）
商品コード		2021911	2021912	2021913	2021914
分岐数		8			
周波数帯域	(MHz)	10～1000			
挿入損失（dB以下）	10～30	4.0	2.3	2.0	1.5
	30～300		2.0	1.8	
	300～450	4.3	2.5	2.0	
	450～550	4.5	3.5	2.5	2.0
	550～770	5.2		3.0	2.5
	770～1000	5.5	4.6	3.8	3.3
結合損失（dB）	10～30	14.0±1.0	17.0±1.0	20.0±1.0	23.0±1.0
	30～300				
	300～450				
	450～550				
	550～770	14.0±1.5	17.0±1.5	20.0±1.5	23.0±1.5
	770～1000	15.5±2.0	18.0±2.0	21.0±2.0	23.0±2.0
電流容量		入力端子 | 出力端子間最大AC60V・7.5A電通			
寸法(mm)H×W×D		71.5×130.4×91.2			
質量	(kg)	0.42			
付属品		取付金具1個(本体取付済)			
梱包数		10	10	10	10

FM V-Low UHF

共聴用分岐器（屋外用）（770MHz）

●小型軽量な防水アルミハウジングケースを使用しています。
※マストや壁面に取付ける場合は、TK-HSまたはHIカナグ（P.61）をご使用ください。

NTC-151

共聴用 全端子F型



NTC-202

共聴用 全端子F型



NTC-204

共聴用 全端子F型



商品名	1分岐器（全端子F型）		2分岐器（全端子F型）		4分岐器（全端子F型）	
摘要	N 在					
型名	NTC-151		NTC-202		NTC-204	
標準価格	¥7,500（税込価格¥8,250）		¥8,000（税込価格¥8,800）		¥10,100（税込価格¥11,110）	
商品コード	2021761		2021765		2021768	
分岐数	1		2		4	
周波数帯域 (MHz)	76～250	470～770	76～250	470～770	76～250	470～770
挿入損失 (dB以下)	1.0	1.5	0.8	1.5	1.2	1.8
結合損失 (dB)	15±1.5		20±1.5		20±1.5	
電流容量	入力端子 | 出力端子間最大AC30V・1A電通					
寸法（mm）H×W×D	81×115×89					
質量 (kg)	0.38				0.41	
付属品	取付金具1個（本体取付済）、 防水キャップ 分岐端子数分					
梱包数	10		10		10	

CATV保安器

CATV 10～770 MHz | CS・BS 2150 MHz

NHS-G1

●本体ケース、カバーはステンレス製。 ●アレスター式。
●NHC-K1F、NHD-K2Fは上りカットフィルター内蔵。(IN-TV間)

NH-K1 (Fナシ)

共聴用



NH-K1 (NH-77)

共聴用



NH-G2

共聴用



NH-G4

共聴用



NHS-G1M

共聴用



商品名	CATV保安器(F型接栓付属なし)			CATV保安器			CATV保安器	CATV保安器	CATV保安器		
摘要	N 環境にやさしい RoHS対応						環境にやさしい RoHS対応				
型名	NH-K1 (Fナシ)			NH-K1			NH-G2	NH-G4	NHS-G1M		
標準価格	¥3,800 (税込価格¥4,180)			¥4,000 (税込価格¥4,400)			¥4,400 (税込価格¥4,840)	¥4,400 (税込価格¥4,840)	¥5,300 (税込価格¥5,830)		
商品コード	2020319			2020320			2020311	2020355	2183341		
周波数帯域 (MHz)	10～300	300～470	470～770	10～300	300～470	470～770	70～770	30～770	10～770	770～1489	1489～2150
挿入損失 (dB以下)	0.5		0.8	0.5		0.8	2.0	1.5	1.0	1.5	2.0
阻止帯域減衰量 (dB以上)	—						50(5～55MHz)	40(10～20MHz)	—		
絶縁耐圧 (V)	AC1000(1分間)								DC500V 1MΩ以上		
耐雷性	正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える ※										
質量 (kg)	0.1								0.124		
付属品	取付ねじ3本、防水キャップ2個			取付ねじ3本、防水キャップ2個、5C用F型接栓2個			取付ねじ3本、防水キャップ 端子数分		取付ねじ3本、防水キャップ2個		
梱包数	10			10			10	10	10		

※ 入力端子において

CATV保安器

CATV 10～770 MHz | CS・BS 2150 MHz

NHS-G1

●本体ケース、カバーはステンレス製。 ●アレスター式。
●NHC-K1F、NHD-K2Fは上りカットフィルター内蔵。(IN-TV間)

NHC-K1

共聴用



NHC-K1F

共聴用



NHD-K1

共聴用



NHD-K2F

共聴用



(2分配1端子フィルター入り)

商品名		CATV保安器			CATV保安器(上りカットフィルター内蔵)		CATV保安器			CATV保安器(上りカットフィルター内蔵)	
摘要		環境にやさしい RoHS対応									
型名		NHC-K1			NHC-K1F		NHD-K1			NHD-K2F	
標準価格		¥5,400 (税込価格¥5,940)			¥5,900 (税込価格¥6,490)		¥4,500 (税込価格¥4,950)			¥5,100 (税込価格¥5,610)	
商品コード		2020323			2020324		2020321			2020322	
周波数帯域	(MHz)	10～300	300～470	470～770	10～55	70～770	10～300	300～470	470～770	10～55	70～770
挿入損失 (dB以下)	IN-TV	1.5	1.8	2.0	—	2.5	—			—	
	IN-DATA										
分配損失(結合損失) (dB以下)	IN-TV	(12)			—		4.0	4.5	5.0	—	5.0
	IN-DATA				(12)					4.5	
阻止帯域減衰量	(dB以上)	—			50	—	—			50	—
絶縁耐圧	(V)	AC1000(1分間)									
耐雷性		正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える									
寸法	(mm)	74(H)×64.6(W)×70.3(D)									
質量	(kg)	0.12								0.1	
付属品		取付ねじ3本、防水キャップ 端子数分									
梱包数		10			10		10			10	

避雷器(電流通過型)

CATV 10～770 MHz | CS・BS 2150 MHz

●CS・BSアンテナへ電源供給が可能な電流通過型避雷器です。(最大DC15V・0.5A)(電源供給が不要な場合はNHS-G1(保安器)をご利用下さい)
●保安用アレスターを組み込んでおりますので誘導雷等の異常高圧からテレビシステムを守ります。

HPC-75P

共聴用



摘要		
型名		HPC-75P
標準価格		¥8,600(税込価格¥9,460)
商品コード		2020399
周波数帯域	(MHz)	10～30 / 30～2150
挿入損失	(dB以下)	1.5 / 2.0
耐雷性		正負各々5kV(10/200μsec)のサージ電圧に耐える
寸法	(mm)	74(H)×64.6(W)×70.3(D)
質量	(kg)	0.1
梱包数		10

自動復帰型ブレーカー

●誘導雷や過電流により遮断された電気回路のブレーカーをマイコン制御により自動復帰させる装置です。

■ 特徴

●自動復帰機能※ブレーカーが異常により遮断した場合5・30・60・180・300秒後より選定。
●待機時における消費電力は1.3W以下です。
●永久遮断機能(瞬時間欠設定の場合)
※本器は、初回トリップから間欠判定時間30分以内に3回を超えトリップすると、間欠異常と判定し、自動投入動作を停止します。
●永久遮断リセット及び異常停止「E」表示リセット
※①切換スイッチを「点検」にしてください。
②負荷異常を点検し、安全を確かめた後ハンドルをONしてください。警報出力が停止し、表示部に「r」が表示された状態がリセットされます。
③ブレーカーがトリップしないことを確認した後、切換スイッチを「自動」にしてください。
●カウンタはブレーカーの復帰回数を表示します。10回以上は「L」を表示します。
●電柱ポールへの取付※付属取付金具の他に別売取付バンドが必要になります。
●壁面への取付※別売取付金具が必要となります。最寄りの支店、営業所までお問合せください。

NRB5□

共聴用



※本器はマスト取付金具が付属されています。
※壁面用金具は別売です。

■型名　ご注文の際は、下記により型名をご指定ください。
N　RB　5　□
└ ブレーカー定格(100V)
05:5A
10:10A
15:15A
20:20A
30:30A

摘要		受	備考
型名		NRB5□	
商品コード		2029514ー2029518	
供給電源	(V)	AC100(50/60Hz)	
標準遮断電流	(A)	5・10・15・20・30より選択	
消費電力	(W)	1.3以下(待機時)、80以下(復帰動作時)	
復帰待ち時間	(秒)	5、30、60、180、300	切換
瞬時判定時間	(秒)	3	
間欠動作回数	(回)	3	
間欠判定時間	(分)	30	
性能保証温度範囲	(℃)	−10〜+40	本体周囲温度
耐雷性	(kV)	±15(1.2/50μs)	
絶縁耐圧	(V)	AC1000　1分間	
絶縁抵抗	(Ω)	DC500V 100M以上	
動作耐久性	(回)	10000	
寸法	(mm)	320(H)×204(W)×123(D)	突起物含まず
質量	(kg)	5.0	
付属品		鍵1本、ヒューズ2個	
梱包数		1	

※種別　漏電ブレーカー

光伝送システム

01 遠隔制御装置

▸P240

02 光送信機

▸P241

03 光アイソレーター


▸P245

04 光伝送機器（サブラック型）

▸P246

05 光増幅器


▸P249

06 光カプラー

▸P251

07 光サブラック（カプラー）

▸P254

08 光受信端末

▸P256

09 光受信機

▸P260

10 光アッテネーター


▸P262

11 光終端器

▸P262

01 遠隔制御装置

遠隔制御装置


●遠隔制御対応光受信端末のRF出力をON/OFF制御できます。
●1台で最大50万台の光受信端末を制御することができます。
●装置にWebサーバ機能を内蔵しているため、ソフトのインストールが不要です。
●SMS連携モードを搭載しており、FTPによる連携が可能です。
●冗長電源部はホットスワップ対応で、また保守電源としてH-PSU12をご使用頂けます。

HRC755B

共聴用




背面



① 出力端子
② 電源ユニット 1（H-PSU12）
③ 電源ユニット 2（H-PSU12）


前面



① LAN ポート 1（顧客管理用）
② LAN ポート 2
③ FSK STATUS ランプ
④ 電源ランプ
⑤ USB 端子
⑥ 出力モニター

摘要		受	備考
型名		HRC755B	
商品コード		2182034	
搬送波信号	変調方式	FSK	
	符号方式	NRZ	
	データ伝送速度 (kbps)	19.2±0.5%	
	搬送波周波数 (MHz)	75.5	
	周波数確度 (ppm)	±50	
	占有帯域幅 (kHz)	±250	
	定格最大出力レベル (dBμV)	110	
	出力インピーダンス (Ω)	75	C15型F型接栓座
	出力モニター (dB)	−20	
制御方法		内蔵Webサーバ	
LANインターフェイス		100BASE-TX	RJ-45
使用温度範囲 (℃)		0〜+40	本体周囲温度
使用湿度範囲 (%)		20〜90	
電源電圧 (V)		AC100±10(50/60Hz)	2電源(冗長構成)
外形寸法 (mm)		44(H)×483(W)×350(D)	突起物含まず
梱包数		1	

■ システム例



光送信機（ラックマウント型）


CATV 70~770 MHz | CS・BS 3224 MHz

HEO5732B


共聴用 | 光波長1550nm | アラーム出力



前面



背面



① 光出力端子
② 電源ランプ(POWER)
③ 電源アラームランプ
④ 変調度モニター
⑤ アラーム出力
⑥ 光出力アラームランプ
⑦ CATV RF入力アラームランプ
⑧ BS・CS-IF RF入力アラームランプ
⑨ CATV変調度調整ボリューム
⑩ BS・CS-IF変調度調整ボリューム
⑪ 取付ねじ
⑫ AC100Vインレット
⑬ ヒューズホルダー
⑭ 電源コード抜け防止機構
⑮ 電源スイッチ
⑯ RF入力

摘要			受		備考
型名			HEO5732B		
商品コード			2182078		
周波数帯域		(MHz)	70~770	1032~3224	
伝送波数		(波)	74	50	
光特性	光出力レベル	(dBm)	+6.5±0.5		
	光波長	(nm)	1540~1560		
	RIN	(dB/Hz)	-150以下		
	光出力コネクター		SC-APC		
電気特性	RF入力レベル	(dBμV)	75		
	帯域内周波数特性	(dB)	4以内	6以内	※1
	入力インピーダンス	(Ω)	75		C15 F型接栓座
	入力VSWR		2以下	2.5以下	
	変調度モニター	(dB)	指示値		
	CSO	(dB)	-48以下	ー	※1
	CTB	(dB)	-50以下	ー	※1
	光出力ALM LED		光出力レベル+3dBm以下で点灯		LED赤
	入力信号ALM LED		RF信号断で点灯		LED赤
	電源ALM LED		電源ユニット異常時点灯		LED赤
	アラーム出力	接続形式	無電圧接点出力(DC30V 30mA MAX) 通常時:ショート　アラーム動作時:オープン		RJ-45型 モジュラージャック
		出力内容	光出力ALM、入力信号ALM(CATV、BS・CS-IF)、電源ALM(PS1、PS2)		
	不要放射	(dBμV/m)	34以下		3m法による
	電源電圧	(V)	AC100±10(50/60Hz)		2電源(冗長構成)
	消費電力	(W)	15以下		
	耐雷性	(kV)	±25(1.2/50μs)		ACライン間、RF入力端子
使用温度範囲		(℃)	−10~+40		本体周囲温度
外形寸法		(mm)	483(W)×44(H)×382(D)		突起物含まず
質　量		(kg)	約4.5		


光送信機（棟内用）

CATV 70~770 MHz | CS・BS 3224 MHz

NEO5732

共聴用 | 光波長1550nm | アラーム出力





① 光出力端子
② アラーム出力端子
③ 変調度モニター
④ 予備ヒューズ
⑤ RF 入力

摘要			高シールド 受		備考
型名			NEO5732		
商品コード			2181888		
周波数帯域		(MHz)	70~770	1032~3224	
伝送波数		(波)	74	50	
光特性	光出力レベル	(dBm)	+6.5±0.5		
	光波長	(nm)	1540~1560		
	RIN	(dB/Hz)	-150以下		
	光出力コネクター		SC-APC		
電気特性	RF入力レベル	(dBμV)	75		
	帯域内周波数特性	(dB)	4以内	6以内	※1
	入力インピーダンス	(Ω)	75		C15 F型接栓座
	入力VSWR		2以下	2.5以下	
	変調度モニター	(dB)	指示値		
	CSO	(dB)	-48以下	ー	※1
	CTB	(dB)	-50以下	ー	※1
	光出力ALM LED		光出力レベル+3dBm以下で点灯		LED赤
	アラーム出力	接続条件	無電圧接点出力 (DC30V 30mA max) 正常時:ショート 異常時、電源断時:オープン		RJ-45
		動作条件	光出力レベル+3dBm以下及び電源電圧断		
	不要放射	(dBμV/m)	34以下		3m法による
	電源電圧	(V)	AC100±10(50/60Hz)		
	消費電力	(W)	9以下		
	耐雷性	(kV)	±25(1.2/50μs)		ACライン間、RF入力端子
使用温度範囲		(℃)	−10~+40		本体周囲温度
外形寸法		(mm)	215(W)×264(H)×49.5(D)		突起物含まず
質　量		(kg)	約2.0		

02 光送信機

光送信機（屋外用）

CATV 70～770 MHz　CS・BS 2150 MHz　／　CATV 90～770 MHz　BS 1500 MHz

●NKEO5-7S-10/NKEO5-7S-10-Aは、UV入力端子からAC30V送電できます。（最大3A・AC30V動作時のみ）
●NKEO5-7S-10-60/NKEO5-7S-10-60-Aは、UV入力端子からAC60V送電できます。（最大3A・AC60V動作時のみ）
●BS・CS-IF入力端子からDC15V送電できます。（最大4W）　●φ64以上のマスト径の場合は、別途ステンレスバンドをご用意ください。


NKEO5-7S-10
NKEO5-7S-10-A

共聴用　光波長1550nm　伝送距離5km

NKEO5-7S-10-60
NKEO5-7S-10-60-A

共聴用　光波長1550nm　伝送距離5km





① UHF・VHF 入力端子　④ 電源受電コネクター　⑦ アラームランプ
② BS・CS-IF 入力端子　⑤ 光ケーブル導入口　⑧ 機能アース端子
③ 変調度モニター端子　⑥ 電源ランプ　⑨ 電源コード

商品名		屋外用光送信機（+10.5dBm）/屋外用光送信機（SC-APC）		屋外用光送信機（SC-UPC）/屋外用光送信機（SC-APC）		備考
摘要		受				
型名		NKEO5-7S-10/NKEO5-7S-10-A		NKEO-7S-10-60/NKEO-7S-10-60-A		
商品コード		2023788/2181225		2180109/2181292		
周波数帯域	(MHz)	70～770※1	950～2150※1	90～770※2	1000～1500※2	
伝送波数		アナログ9波※3 デジタル9波※4	CS・BS-IF　24波※5	OFDM　9波	BS-IF　12波	
光特性	光出力レベル (dBm)	+10.5以上		+10.5以上		
	光波長 (nm)	1540～1560		1540～1560		※6
	光出力コネクター	NKEO5-7S-10:SC-UPC、NKEO5-7S-10-A:SC-APC NKEO5-7S-10-60:SC-UPC、NKEO5-7S-10-60-A:SC-APC				
	適合光ケーブル (mm)	φ11～13		φ11～13		他径はオプション
電気特性	RF入力レベル (dBμV)	70～80	60～70	67※11		
	RF入力レベル調整【ATT】 (dB)	10		10		
	帯域内周波数特性 (dB)	4以下※1	6以下※1	4以下※2	6以下※2	
	入力インピーダンス (Ω)	75（FT型）※7	75（F型）※8	75（FT型）※7	75（F型）※8	
	入力VSWR	2以下	2.5以下	2以下	2.5以下	
	相互変調【IM2】 (dB)	VHF:−53以下※1	−	−	−	
	相互変調【IM3】 (dB)	UHF:−64以下※1	−59以下※1	−71以下※2	−53以下※2	
	混変調　【XM】	VHF:−46以下※1	−	−	−	
	アラーム機能	光出力レベル+6dBm以下でLED点灯				
	使用温度範囲 (℃)	−20～+40				本体周囲温度
	電源電圧 (V)	NKEO5-7S-10/NKEO5-7S-10-A:AC100±10/AC20～30（50/60Hz） NKEO5-7S-10-60/NKEO5-7S-10-60-A:AC100±10/AC40～60（50/60Hz）				切替式※9
	消費電力	NKEO5-7S-10/NKEO5-7S-10-A:AC100V:21W（26W）AC30V:30VA（38VA） NKEO5-7S-10-60/NKEO5-7S-10-60-A:AC100V:21W（26W）AC60V:39VA（46VA）				※10
寸法	(mm)	333（H）×220（W）×108（D）				突起物含まず
質量	(kg)	3.0				
付属品		取付ねじ3本、光ファイバー保持具6個、防水キャップ1個				
梱包数		1				

※光ケーブル導入口φ11～φ13光ケーブルが標準となっております。オプションにて口径変更及びノードケーブル対応コネクターへの変更が可能です。
※下記内容については、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。
・チャンネルプランによって伝送距離やRF入力レベルが変わります。仕様以外のチャンネルプランで使用する場合は、都度ご相談ください。

※1　弊社標準光受信機との対向性能
　●使用光ファイバー：シングルモード　光ファイバー
　●弊社測定系による
※2　光受信機（SRT15L17）との対向性能
　●使用光ファイバー：シングルモード　光ファイバー
　●弊社測定系による
※3　変調度　9%時
※4　VHF帯域アナログに対してUHF帯域デジタルは-10dB運用
※5　変調度　2.9%時
※6　ITU-TG.694.1グリッドの波長指定可能
※7　NKEO5-7S-10／NKEO5-7S-10-AはAC30V動作時のみAC30V最大3A送電可能
　NKEO5-7S-10-60、NKEO5-7S-10-60-AはAC60V動作時のみAC60V最大3A送電可能
※8　DC15V最大4W送電可能
※9　電源受電コネクタはFT型
※10　（　）内DC+15V(4W)送電時
※11　変調度6.4%／波

CATV 90～770 MHz | BS 1500 MHz

光送信機（屋外用）

●UHF・VHF帯域及びBS-IF帯域に入力モニター(-10dB)機能が付いています。
(NTEO5B715-6-2060-A、NTEO5B715-6-2060-U、NTEO5B715-3-2060-A、NTEO5B715-3-2060-Uのみ)

NTEO5B715-6-2060-A

NTEO5B715-6-2060-U

NTEO5B715-3-2060-A

共聴用　光波長1550nm

NTEO5B715-3-2060-U

共聴用　光波長1550nm



商品名		NTEO5B715-6-2060-A:屋外用光送信機(SC-APC +6.5dBm)、NTEO5B715-6-2060-U:屋外用光送信機(SC-UPC+6.5dBm) NTEO5B715-3-2060-A:屋外用光送信機(SC-APC +3.5dBm)、NTEO5B715-3-2060-U:屋外用光送信機(SC-UPC +3.5dBm)		備考
摘要		受		
型名		NTEO5B715-6-2060-A/NTEO5B715-6-2060-U/ NTEO5B715-3-2060-A/NTEO5B715-3-2060-U		
商品コード		NTEO5B715-6-2060-A:2181526、NTEO5B715-6-2060-U:2181528 NTEO5B715-3-2060-A:2181527、NTEO5B715-3-2060-U:2181529		
周波数帯域 (MHz)		90～770	1000～1500	
伝送波数		OFDM 9波	BS-IF 12波	
光特性	光出力レベル (dBm)	NTEO5B715-6-2060-A/NTEO5B715-6-2060-U:+6.5以上 NTEO5B715-3-2060-A/NTEO5B715-3-2060-U:+3.5以上		
光特性	光出力レベル安定度 (dB)	±0.5以内		
光特性	光波長 (nm)	1550±5		
光特性	光コネクター	NTEO5B715-6-2060-A:SC-APC、NTEO5B715-6-2060-U:SC-UPC NTEO5B715-3-2060-A:SC-APC、NTEO5B715-3-2060-U:SC-UPC		
光特性	推奨光ケーブル	コネクター付ノードケーブル、丸ケーブル(φ9mm～φ14mm)		
電気特性	RF入力レベル (dBμV)	60	70	変調度6.4%/波
電気特性	RF入力レベル調整[ATT] (dB)	10		
電気特性	変調度レベル調整範囲 (dB)	0～−10以上		
電気特性	帯域内周波数特性 (dB)	4以下	3以下	※1
電気特性	入力インピーダンス (Ω)	75(FT型) ※2	75(F型) ※3	
電気特性	VSWR	2以下	2.5以下	
電気特性	相互変調【IM3】 (dB)	−71以下	−53以下	※1
電気特性	アラーム機能	光出力レベル+3dBm以下で点灯		
電気特性	使用温度範囲 (℃)	−20～+40		
電気特性	電源電圧 (V)	AC20～60(50/60Hz)		
電気特性	消費電力 (VA)	16(送電時27)		
寸法 (mm)		200(H)×310(W)×141(D)		
質量 (kg)		約5.5		
付属品		FTブランク栓1個、F型メタルキャップ1個		
梱包数		1		


※壁面ポール取付金具(別売)28Sカナグ(2026741)

※1　光受信機(SRT1517)との対向性能　※2　動作電圧にて最大3A送電可能(PASS回路内蔵)　(注)AC送電時、必ず受電機器の電源電圧を確認後、送電してください。
※3　DC15V最大4W送電可能　・光伝送損失:23.5dB(最大)　・使用光ファイバー　シングルモード光ファイバー　・弊社測定系による

ノードケーブル10U

ノードケーブル10A

共聴用



コネクタ付ノードケーブル外観図

コネクター付ノードケーブル(別売)

商品名	コネクタ付ノードケーブル(SC-UPC)	コネクタ付ノードケーブル(SC-APC)
摘要	受	
型名	ノードケーブル10U	ノードケーブル10A
商品コード	2181234	2181233
芯数	2	
コネクタ	SC-UPC	SC-APC
ケーブル長 (m)	10	
分岐長 (m)	0.5	

02 光送信機

光送信機（ラックマウント型）[SNMPに対応]

CATV 70～770 MHz　CS・BS 2602 MHz


●SNMPとは、TCP/IPネットワークにおいて、ルータやコンピュータ、端末など様々な機器をネットワーク経由で監視・制御するためのプロトコルです。

HEO5-DS28


共聴用　光波長1550nm　伝送距離20km



前面



背面



① CATV 入力モニター端子
② BS・CS-IF 入力モニター端子
③ 状態表示用 LED
④ LCD パネル
⑤ 設定用操作ボタン
⑥ 光出力端子
⑦ AC インレット
⑧ イーサネットインターフェイス
⑨ USB インターフェイス
⑩ RS485 インターフェイス
⑪ BS・CS-IF 入力端子
⑫ CATV 入力端子
⑬ I/O ポート

摘要		受		備考
型名		HEO5-DS28		
商品コード		2181188		
周波数帯域	(MHz)	70～770	950～2602	
伝送波数		デジタル80波	36波	
光特性	光出力レベル (dBm)	+10		
	光波長 (nm)	1550～1560		
	光出力コネクター	SC-APC		
電気特性	RF入力レベル (dBμV)	80（3.2%）	80（1.5%）	AGC-OFF ※1
	帯域内周波数特性 (dB)	1.5以内	4以内	
	入力インピーダンス (Ω)	75（F型）		
	VSWR	2以下		
SBS抑制能力		+20dBm以上/25km		入力電力による
監視制御		SNMP		
LANインターフェイス		10BASE-T/100BASE-TX		RJ-45
使用温度範囲	(℃)	0～+45		本体周囲温度
電源電圧	(V)	AC85～240（50/60Hz）		2電源（冗長構成）
消費電力	(W)	33以下		AC100V時
寸法	(mm)	44.5（H）×482.6（W）×504（D）		突起物含まず
質量	(kg)	約10		
梱包数		1		

※1　標準受信端末(CATV帯3.2%/衛星帯1.5%品)との対向仕様
・使用光ファイバー　シングルモード光ファイバー
・弊社測定系による

光送信機（ラックマウント型）直接変調型


●一芯ファイバーにて、CATVならびに衛星放送パススルー伝送が可能です。
●光波長1550nm、伝送距離の目安は～20kmです。

HEO5DS33


共聴用　光波長1550nm　伝送距離20km



前面



背面



① CATV 入力端子
② BS・CS-IF 入力端子
③ 状態表示用 LED
④ 設定用操作ボタン
⑤ 光出力端子
⑥ CATV 入力モニター端子
⑦ BS・CS-IF 入力モニター端子
⑧ LCD パネル
⑨ 電源ユニット
⑩ AC インレット
⑪ I/O ポート
⑫ RS485 インターフェイス
⑬ イーサネットインターフェイス

摘要		受		備考
型名		HEO5DS33		
商品コード		2183415		
周波数帯域	(MHz)	70～770	1000～3224	
光特性	伝送波数	デジタル80波	50波	
	光出力レベル (dBm)	+8～+10.5		固定
	光波長 (nm)	1550～1560		※2
	RIN (dB/Hz)	−155以下		
	光出力コネクター	SC-APC		
電気特性	RF入力レベル (dBμV)	80	80	AGC-OFF ※1
	帯域内周波数特性 (dB)	1.5以内	4以内	
	スロープ調整範囲 (dB)	−2～+8	0～+3	ステップ可変
	利得調整範囲 (dB)	−17～+7	−10～+6	ステップ可変、AGC-OFF時
	入力インピーダンス (Ω)	75		C15形F型
	入力VSWR	1.5以下	2.5以下	
	RF入力モニター (dB)	−20±1	−20±3	
SBS抑制能力		+18dBm以上/25km		入力電力による
消費電力	(W)	30以下		AC100V時
監視制御		SNMP		
LANインターフェイス		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		RJ-45
使用温度範囲	(℃)	0～+45		本体周囲温度
使用湿度範囲	(%)	5～85		
電源電圧	(V)	AC85～240（50/60Hz）		2電源（冗長構成）
寸法	(mm)	43.6（H）×482.6（W）×428（D）		突起物含まず 0mmオフセット金具装着時
質量	(kg)	約9		
梱包数		1		

※1　光変調度　70～770MHz：3.2%、1000～3224MHz：1.5%　時
・使用光ファイバー　シングルモード光ファイバー
・弊社測定系による
※2　標準光波長：1557.36nm(±100GHz可変(50GHzステップ))
上記以外の光波長は、ITU-T G.694.1グリッドの光波長指定可能
※3　オフセット金具3種類同梱　下記より選択し、取り付けてご使用ください。
・0mm、50mm、100mm


光送信機（ラックマウント型）外部変調型

●一芯ファイバーにて、CATVならびに衛星放送パススルー伝送が可能です。
●光波長1550nm、伝送距離の目安は～65kmです。

HEO5ES33

共聴用　光波長1550nm　伝送距離65km





① CATV 入力端子
② BS・CS-IF 入力端子
③ 状態表示用 LED
④ 設定用操作ボタン
⑤ 光出力端子
⑥ CATV 入力モニター端子
⑦ BS・CS-IF 入力モニター端子
⑧ LCD パネル
⑨ 電源ユニット
⑩ AC インレット
⑪ I/O ポート
⑫ RS485 インターフェイス
⑬ イーサネットインターフェイス

摘要		受		備考
型名		HEO5ES33		
商品コード		2183416		
周波数帯域	(MHz)	70～770	1000～3224	
光特性	伝送波数	デジタル80波	50波	
	光出力レベル (dBm)	+8.5以上		
	光波長 (nm)	1550～1560		※2
	RIN (dB/Hz)	−158以下		
	光出力ポート数	2		
	光出力コネクター	SC-APC		
電気特性	RF入力レベル (dBμV)	80		AGC-OFF ※1
	帯域内周波数特性 (dB)	1.5以内	4以内	
	スロープ調整範囲 (dB)	−2～+8	0～+3	ステップ可変
	利得調整範囲 (dB)	−17～+1	−12～+4	ステップ可変、AGC-OFF時
	入力インピーダンス (Ω)	75		C15形F型
	入力VSWR	1.5以下	2以下	
	RF入力モニター (dB)	−20±1	−20±2.5	
SBS抑制能力		+17dBm以上/65km		入力電力による
消費電力 (W)		56以下		AC100V時
監視制御		SNMP		
LANインターフェイス		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		RJ-45
使用温度範囲 (℃)		0～+45		本体周囲温度
使用湿度範囲 (%)		5～85		
電源電圧 (V)		AC85～240（50/60Hz）		2電源（冗長構成）
寸法 (mm)		43.6（H）×482.6（W）×428（D）		突起物含まず 0mmオフセット金具装着時
質量 (kg)		約9		
梱包数		1		

※1　光変調度　70～770MHz：3.2%、1000～3224MHz：1.5%　時
・使用光ファイバー　シングルモード光ファイバー
・弊社測定系による
※2　標準光波長：1557.36nm（±100GHz可変（50GHzステップ））
上記以外の光波長は、ITU-T G.694.1グリッドの光波長指定可能
※3　オフセット金具3種類同梱　下記より選択し、取り付けてご使用ください。
・0mm、50mm、100mm

光アイソレーター（ハーフラック型）

●光送信機の出力に光アイソレーターを挿入することによって、光多重反射の影響を軽減し、伝送線路の品質を向上させる効果があります。
●低挿入損失となっておりますので、長距離、広範囲伝送が可能です。
●1Uサイズのシャーシに2台のユニットを取付けることができます。
●1台のユニットを取付ける場合に使用するブランクパネルもあります。（本体シャーシ:HCOP-HRS、ブランクパネル:HRCOPBP　P.206）

HRISO5

共聴用　光波長1550nm





① 光入力端子
② 光出力端子

摘要	受	備考
型名	HRISO5	
商品コード	2029449	
光コネクター	SC-UPC	
光波長範囲	1550±10	
挿入損失 (dB)	1.1以下	※1
アイソレーション (dB)	46以上	※2
最大光入力レベル (dBm)	24以下	
寸法 (mm)	44（H）×214.6（W）×243（D）	
質量 (kg)	1.2	
使用温度・湿度 (℃・%)	−5～60、40～85	※3

※1　コネクタロスを含む　※2：23℃時　※3：結露なきこと

04 光伝送機器（サブラック型）

光伝送機器（サブラック型）


●サブラックシャーシに監視ユニット、光送信ユニット、光増幅ユニット、光スイッチユニットなど最大16ユニット分を実装できます。
●組み合わせによりさまざまなシステムに対応できます。
●電源ユニットは2台使用します。（冗長化構成の為）




実装写真
※写真は、SR19-Eに各ユニットを実装したものです。

■ サブラックシャーシ・ブランクパネル


SR19-E
共聴用



SR19-E用SRCOP カプラーケース
共聴用



SR19-BP
共聴用



品名	サブラックシャーシ	SR19-E用COPカプラーケース	ブランクパネル
摘要	受		
型名	SR19-E	SR19-E用SRCOPカプラーケース	SR19-BP
商品コード	2181511	2183391	2181514

■ 光送信ユニット

ET28XL-100-FA
共聴用　光波長1550nm



OTSDW27X07-FA
共聴用　光波長1550nm



商品名		SR19-E用外部変調型光送信ユニット		SR19-E用直接輝度変調型光送信ユニット		備考
摘要		受 外部変調型光送信ユニット		受 直接輝度変調型光送信ユニット		
型名		ET28XL-100-FA		OTSDW27X07-FA		
商品コード		2181515		2181516		
周波数帯域	(MHz)	70～770	950～2602	70～770	950～2681	
伝送波数		デジタル80波	36波	デジタル80波	37波	
光特性	光出力レベル (dBm)	10.0以上		7.0以上		
	光波長 (nm)	1550～1560		1550～1560		※1
	RIN (dB/Hz)	−158以下		−155以下		
	SBS抑制能力	+13～19dBm以上　※2		+18dBm以上/25km		
	光出力コネクター	SC-APC		SC-APC		
電気特性	帯域内周波数特性 (dB)	1.5以内	4以内	1.5以内	4以内	
	RF入力レベル (dBμV)	80　※3		80　※5	95　※4※5	
	入力インピーダンス (Ω)	75（F型）		75（F型）		
	利得調整範囲 (dB)	−12～+5	−10～+6	—		
	スロープ調整範囲 (dB)	−2～+8	—	−3～+16	—	
	入力モニター (dB)	−20±1	−20±2.5	—		
	入力モニター（TP1） (dB)	—		−20±1	—	
	変調度モニター（TP2） (dB)	—		指示値±2　※6	—	
消費電力	(W)	40以下		12以下		
電源電圧	(V)	DC24		DC24		
使用スロット数		4		1		
質量	(kg)	5		1.5		

※1　標準品は光波長1557.36nm、ITU-TG694.1グリッドチャンネル25ch標準受信端末（70～770MHz3.2%/950～2602MHz1.5%）との対向仕様
・使用光ファイバー　シングルモード光ファイバー
弊社測定系による
※2　光ファイバーに入力するレベルと伝送波数によって伝送距離が変わります。
●全ユニットの使用温度範囲は0℃～+40℃（本体周囲温度）
※3　AGC−OFF時
※4　AGC−OFF　変調度1.5%時のRF入力レベルを本体記載
※5　推奨値
※6　AGC−OFF
変調度3.2%時の変調度モニター指示値を本体に記載

■ 光増幅ユニット

OAB1170-FA
OAB1210S-FA
OAB1210D-FA

共聴用　光波長1550nm



OAB4200-FA

共聴用　光波長1550nm



OA8200-FA
OA16200-FA

共聴用　光波長1550nm



商品名		光増幅ユニット（シングルポート型）	光増幅ユニット（シングルポート型）	光増幅ユニット（シングルポート型）2段励起型	光増幅ユニット（マルチポート型）（4ポート出力）	光増幅ユニット（マルチポート型）（8ポート出力）	光増幅ユニット（マルチポート型）（16ポート出力）
摘要		受					
型名		OAB1170-FA	OAB1210S-FA	OAB1210D-FA	OAB4200-FA	OA8200-FA	OA16200-FA
商品コード		2183354	2183355	2183444	2183420	2181522	2181523
光特性	光波長 (nm)	1540～1560（1波）				1545～1565（1波）	
	光入力レベル (dBm)	−4～+10				−5～+10	
	光出力レベル (dBm)	+17	+21		+20（4ポート出力）	+20（8ポート出力）	+20（16ポート出力）
	雑音指数 (dB)	4.8以下（1550nm、0dBm入力時）				5.5以下（0dBm入力時）	
	光出力レベル安定度 (dB)	±0.8				±0.5	
	光コネクター	SC-APC			入力:SC-APC　出力:SC-APC		入力:SC-APC 出力:LC-APC
監視項目		LDバイアス電流、マイクロプロセッサー、内部電圧、機器温度、LDクーラー電流、光入力レベル、光出力レベル/利得　（監視ユニットECE-FA経由で出力）					
使用温度範囲 (℃)		0～+45（本体周囲温度）				0～+40（本体周囲温度）	
仕様湿度範囲 (%)		5～85				—	
電源電圧 (V)		DC+24　※1					
消費電力 (W)		8以下		20以下(2段励起)	20以下	36以下	
使用スロット数		1				2	
外形寸法 (mm)		164.8（H）×25.8（W）×312（D）（突起物含まず）				164.8（H）×53.2（W）×312（D）	
質量 (kg)		2.0				2.5	

・使用光ファイバー シングルモード光ファイバー　・弊社測定系による　※1　サブラックシャーシはSR19-E 経由

光伝送機器（サブラック型）

■ 光スイッチユニット

OS212-FA

共聴用　光波長1550nm　光波長1310nm



OS8R1-FA

共聴用　光波長1550nm



商品名	光スイッチユニット(SP-APC)	光スイッチユニット(LC-APC)	備考
摘要	受		
型名	OS212-FA	OS8R1-FA	
商品コード	2181518	2181869	
動作光波長 (nm)	1310±20/1550±20	1550±20	
光入力レベル(最大) (dBm)	−25〜+23	+24	
最大挿入損失 (dB)	1.5	1.5以下　※3	光コネクタ損失含む
光入出力コネクター	SC-APC　※1	LC-APC　※2	
消費電力 (W)	0.3以下	1.5以下	
電源電圧 (V)	DC24		
使用スロット数	1		
質量 (kg)	1.5	2.0	

※1 入力ポート数：2 出力ポート数：1　※2 入力ポート数：9 出力ポート数：8　※3 予備入力系統 1.8dB以下

■ 監視ユニット

ECE-FA

共聴用



商品名	監視ユニット	備考
摘要	受	
型名	ECE-FA	
商品コード	2181513	
監視可能ユニット数	46	最大サブラック3シャーシ
監視制御	SNMP　v1	Webブラウザにて監視制御可能
LANインターフェイス	10BASE-T/100BASE-TX	RJ-45
消費電力 (W)	2.5以下	
電源電圧 (V)	DC24	
使用スロット数	2	
質量 (kg)	2.4	

■ 電源ユニット（サブラック背面に取付）

PMAC

共聴用



商品名	AC電源ユニット SR19用	備考
摘要	受	
型名	PMAC	
商品コード	2181512	
入力電圧 (V)	100±10(50/60Hz)	標準入力AC100V
出力電圧 (V)	24	
寸法 (mm)	86(H)×186(W)×142(D)	
質量 (kg)	2.5	

●全ユニットの使用温度範囲は、0℃〜+40℃(本体周囲温度)


光増幅器（棟内用）

●光入力レベルT-P端子を設け、テスターにて光入力レベルを光コネクターを取り外すことなく確認できます。

NOA4C222

共聴用　光波長1550nm　アラーム出力





① 光入力端子　③ 予備ヒューズ
② 光出力端子　④ 機能アース端子

摘要			受	備考
型名			NOA4C222	
商品コード			2180035	
光特性	光波長	(nm)	1540～1560	1波
	光入力レベル	(dBm)	0～+10	
	光出力レベル	(dBm)	+22±0.5/+20±0.5/+19±0.5	切換
	光出力レベル安定度	(dB)	±0.5	
	雑音指数	(dB)	1550～1560(nm)　6.5以下 上記波長範囲以外は　7.0以下	0dBm入力時
	光入力コネクター		SC-UPC	
	光コネクター反射減衰量	(dB)	40以上	
電気特性	アラーム機能		光入力レベル−3dBm以下 光出力レベル−3dB低下時LD動作異常、温度異常、 光出力反射異常のいずれかでLED点灯	光出力レベルの設定は、切換スイッチによる
	光出力安全機能		光出力反射検出時、光出力レベル7dBm以下	
	シャットダウン機能		光入力レベル−3dB以下、温度異常時	
	使用温度範囲	(℃)	−10～+40	本体周囲温度
	電源電圧	(V)	AC100±10(50/60Hz)	
	消費電力	(W)	11.0以下	
	アラーム出力 接続形式		フォトカプラー絶縁オープンコレクタ (DC30V 10mA max) ノーマルクローズ(N.C)	
	アラーム出力 動作条件		光入力レベル−3dBm以下 光出力レベル−3dB低下時 LD動作異常、温度異常、光出力反射異常、 電源電圧断のいずれかの場合	
	アラーム出力 使用可能電線範囲		単線:φ0.4㎜(AWG26)～φ1.2㎜(AWG16) より線:φ0.2㎟(AWG24)～φ1.25㎟(AWG16)	剥き線長11mm
寸法		(mm)	228(H)×160(W)×46(D)	
質量		(kg)	1.2	
梱包数			1	


※光出力コネクターをSC-APCに変更する場合、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。

光増幅器（棟内用）

NOA4C152

共聴用　光波長1550nm　アラーム出力





① 光入力端子　④ 機能アース端子
② 光出力端子　⑤ 電源コード
③ 予備ヒューズ

摘要			受	備考
型名			NOA4C152	
商品コード			2023605	
光波長		(nm)	1540～1560	1波
光入力レベル		(dBm)	0～+10	
光出力レベル		(dBm)	+15±0.5	
光特性	雑音指数	(dB)	1550～1560[nm]　6.3以下 上記波長範囲以外は　6.8以下	0dBm入力時
	光コネクター		SC-UPC	
	アラーム機能		光入力レベル−3dBm以下 光出力レベル+12dBm以下 LD動作異常、温度異常のいずれかでLED点灯	
電気特性	アラーム出力 接続形式		フォトカプラー絶縁　オープンコレクタ 正常:ショート　異常:オープン	TTLレベル
	アラーム出力 動作条件		光入力レベル−3dBm以下 光出力レベル+12dBm以下 LD動作異常、温度異常、電源電圧断のいずれかの場合	
	アラーム出力 使用可能電線範囲		単線:φ0.4mm(AWG26)～φ1.2mm(AWG16) より線:φ0.2㎟(AWG24)～φ1.25㎟(AWG16)	剥き線長11mm
	使用温度範囲	(℃)	-10～+40	本体周囲温度
	電源電圧	(V)	AC100(50/60Hz)	
	消費電力	(W)	6以下	
寸法		(mm)	134(H)×178(W)×42(D)	突起物含まず
質量		(kg)	約0.8	
梱包数			1	

※光出力コネクターをSC-APCに変更する場合、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。

05 光増幅器

光増幅器（屋外用）

NTOA15B-2060-A

NTOA20B-2060-A

共聴用　光波長1550nm



壁面・ポール取付金具（別売）

28Sカナグ（2026741）▶P61

商品名		屋外用光増幅器（SC-APC +15dBm）	屋外用光増幅器（SC-APC +20dBm）	備考
摘要		受		
型名		NTOA15B-2060-A	NTOA20B-2060-A	
商品コード		2181451	2181452	
光特性	光波長	1540～1560		
	光入力レベル範囲（dBm）	−3～+10		
	光出力レベル（dBm）	+15以上	+20以上	
	雑音指数（dB）	5.0以下		0dBm入力時
	光コネクター	SC-APC		
	推奨光ケーブル	コネクタ付ノードケーブル、丸ケーブル（φ9mm～φ14mm）		
電気特性	アラーム機能	LD動作異常、温度異常のいずれかで下部LED点灯		※1
	シャットダウン機能（dBm）	光入力レベル−6以下		
	使用温度範囲（℃）	−20～+40		本体周囲温度
	電源電圧（V）	AC20～60（50/60Hz）		
	消費電力（VA）	16		
寸法（mm）		200（H）×310（W）×141（D）		突起物含まず
質量（kg）		約5.5		
梱包数		1	1	

・当社測定系による

※1　本器は、過入力アラーム機能はありませんので、光入力レベル範囲に合わせてから入力してください。

設置状況	推奨光ケーブル	備考
架空	コネクター付ノードケーブル（別売品）	—
支柱	丸ケーブル（別売品）	丸ケーブル（φ9mm～φ14mm）用変換コネクター（付属品）取付金具28Sカナグ（別売品）


光増幅器（ハーフラック型）

- 光入力レベルT-P端子を設け、テスターにて光入力レベルを光コネクターを取り外すことなく確認できます。
- 1Uサイズのシャーシに2台のユニットを取付けることができます。
- 1台のユニットを取付ける場合に使用するブランクパネルもあります。（本体シャーシ:HCOP-HRS、ブランクパネル: HRCOPBP　P.206）

HROA4C222

共聴用　光波長1550nm　アラーム出力





① 光入力端子
② 光出力端子
③ 出力レベルスイッチ
④ アラームランプ
⑤ 電源ランプ
⑥ 入力レベル T.P 端子
⑦ 出力レベル T.P 端子
⑧ GND 端子
⑨ アラーム出力端子
⑩ ヒューズホルダー
⑪ 電源スイッチ
⑫ 電源コード抜け防止機構
⑬ AC100V インレット

摘要			受	備考
型名			HROA4C222	
商品コード			2180034	
光特性	光波長（nm）		1540～1560	1波
	光入力レベル（dBm）		0～+10	
	光出力レベル（dBm）		+22±0.5/+20±0.5/+19±0.5	切換
	光出力レベル安定度（dB）		±0.5	
	雑音指数（dB）		1550～1560（nm）　6.5以下 上記波長範囲以外は　7.0以下	0dBm入力時
	光入力コネクター		SC-UPC	
	光コネクター反射減衰量（dB）		40以上	
電気特性	アラーム機能		光入力レベル−3dBm以下 光出力レベル−3dB低下時LD動作異常、温度異常、光出力反射異常のいずれかでLED点灯	光出力レベルの設定は、切換スイッチによる
	光出力安全機能		光出力反射検出時、光出力レベル7dBm以下	
	シャットダウン機能		光入力レベル−3dBm以下、温度異常時	
	使用温度範囲（℃）		−10～+40	本体周囲温度
	電源電圧（V）		AC100±10（50/60Hz）	
	消費電力（W）		11.0以下	
	アラーム出力	接続形式	フォトカプラー絶縁オープンコレクタ（DC30V 10mA max）ノーマルクローズ（N.C）	
		動作条件	光入力レベル−3dBm以下 光出力レベル−3dB低下時　LD動作異常、温度異常、光出力反射異常、電源電圧断のいずれかの場合	
		使用可能電線範囲	単線:φ0.4㎜（AWG26）～φ1.2㎜（AWG16） より線:φ0.2㎟（AWG24）～φ1.25㎟（AWG16）	剥き線長11mm
寸法（mm）			44（H）×214.6（W）×243（D）	突起物含まず
質量（kg）			1.4	
梱包数			1	

光カプラー（コード入出力コネクター付き）

●低挿入損失で、長距離、広範囲伝送が可能です。各種（2、4、6、8分岐）ありますので、多彩なシステム設計が可能です。

■ SC-APCタイプ

COP-2D

共聴用
光波長1550nm
光波長1310nm



COP-4D

共聴用
光波長1550nm
光波長1310nm



COP-6D

共聴用
光波長1550nm
光波長1310nm



COP-8D

共聴用
光波長1550nm
光波長1310nm




商品名	光2分岐カプラー（SC-APC）	光4分岐カプラー（SC-APC）	光6分岐カプラー（SC-APC）	光8分岐カプラー（SC-APC）
摘要	受			
型名	COP-2D	COP-4D	COP-6D	COP-8D
商品コード	2029456	2029457	2029458	2029459
使用ファイバー	シングルモード光ファイバーφ3.0mm　PVCケーブル			
光入出力コネクター	SC-APC（斜め8°PC研磨）			
適用波長範囲 (nm)	1310±40&1550±40			
挿入損失 (dB)	3.7以下　※1	7.0以下　※1	9.5以下　※1	10以下　※1
寸法 (mm)	16（H）×90（W）×9（D）	76（H）×106（W）×10（D）	96（H）×125（W）×15（D）	
使用温度・湿度 (℃、%)	−20〜75、5〜85	−25〜75、5〜85		−20〜75、5〜85
梱包数	1	1	1	1

※1　コネクタロスを含む

■ SC-UPCタイプ


COP-2DU

共聴用
光波長1550nm
光波長1310nm



COP-4DU

共聴用
光波長1550nm
光波長1310nm



COP-6DU

共聴用
光波長1550nm
光波長1310nm



COP-8DU

共聴用
光波長1550nm
光波長1310nm



商品名	光2分岐カプラー(SC-UPC)	光4分岐カプラー(SC-UPC)	光6分岐カプラー(SC-UPC)	光8分岐カプラー(SC-UPC)
摘要	受			
型名	COP-2DU	COP-4DU	COP-6DU	COP-8DU
商品コード	2029463	2029464	2029465	2029466
使用ファイバー	シングルモード光ファイバーφ3.0mm　PVCケーブル			
光入出力コネクター	SC-UPC			
適用波長範囲 (nm)	1310±40&1550±40			
挿入損失 (dB)	3.7以下　※1	7.0以下　※1	9.5以下　※1	10以下　※1
寸法 (mm)	16（H）×90（W）×9（D）	76（H）×106（W）×10（D）	96（H）×125（W）×15（D）	
使用温度・湿度 (℃、%)	−20〜75、5〜85	−25〜75、5〜85		−20〜75、5〜85%

※1　コネクタロスを含む

06 光カプラー

光カプラー（ラックマウント型）

HCOPA32DU

共聴用　光波長1550nm　光波長1310nm

HCOPA32DU2

共聴用　光波長1550nm　光波長1310nm



※画像はHCOPA32DU2
（HCOP32DUは形状が異なります。）

商品名	光32分岐カプラ（ラックマウント型）	光32分岐カプラ（ラックマウント型）
摘要	受	
型名	HCOPA32DU	HCOPA32DU2
商品コード	2025737	2025738
光入力・出力コネクター	SC-UPC	
適用波長範囲 (nm)	1310±40&1550±40	
挿入損失 (dB)	16.7以下※1	
寸法 (mm)	44（H）×483（W）×275（D）	44（H）×483（W）×343（D）
質量 (kg)	2.2	3.8
使用温度・湿度 (℃、%)	−10～60、40～85　※2	

※1　コネクターロスを含む　　※2　結露なきこと

光カプラー（ハーフラック型）

●1310・1550nmの両波長に対応しているため、どちらのシステムにも使用できます。
●低挿入損失となっておりますので、長距離、広範囲伝送が可能です。
●1Uサイズのシャーシに2台の光カプラーを取付けることができます。
●1台のユニットを取付ける場合に使用するブランクパネルもあります。（本体シャーシ:HCOP-HRS、ブランクパネル:HRCOPBP　P.206）

HRCOP2DU

共聴用
光波長1550nm
光波長1310nm

HRCOP4DU

共聴用
光波長1550nm
光波長1310nm

HRCOP8DU

共聴用
光波長1550nm
光波長1310nm

HRCOPA16DU

共聴用
光波長1550nm
光波長1310nm









商品名	2分岐光カプラー	4分岐光カプラー	8分岐光カプラー	16分岐光カプラー
摘要	受			
型名	HRCOP2DU	HRCOP4DU	HRCOP8DU	HRCOPA16DU
商品コード	2025714	2025715	2025716	2025736
光入力・出力コネクター	SC-UPC			
適用波長範囲 (nm)	1310±40&1550±40			
挿入損失 (dB)	3.7以下※1	7.0以下※1	10.0以下※1	13.4以下※1
寸法 (mm)	44（H）×214.6（W）×243（D）			
質量 (kg)	1.2			
使用温度・湿度 (℃、%)	−10～60、40～85※2			

※1　入力・出力コネクターロスを含む　　※2　結露なきこと

光カプラー（ハーフラック型）

●1310・1550nmの両波長に対応しているため、どちらのシステムにも使用できます。
●低挿入損失となっておりますので、長距離、広範囲伝送が可能です。
●1Uサイズのシャーシに2台の光カプラーを取付けることができます。
●1台のユニットを取付ける場合に使用するブランクパネルもあります。（本体シャーシ:HCOP-HRS、ブランクパネル:HRCOPBP P.206）

HRCOP2D

共聴用
光波長1550nm
光波長1310nm



HRCOP4D

共聴用
光波長1550nm
光波長1310nm



HRCOP8D

共聴用
光波長1550nm
光波長1310nm



HRCOPA16D

共聴用
光波長1550nm
光波長1310nm



商品名	ハーフラック型2分岐 光カプラー(SC-APC)	ハーフラック型4分岐 光カプラー(SC-APC)	ハーフラック型8分岐 光カプラー(SC-APC)	ハーフラック型16分岐 光カプラー(SC-APC)
摘要	受			
型名	HRCOP2D	HRCOP4D	HRCOP8D	HRCOPA16D
商品コード	2181349	2181350	2181351	2181352
光入力・出力コネクター	SC-APC			
適用波長範囲 (nm)	1310±40&1550±40			
挿入損失 (dB)	3.7以下※1	7.0以下※1	10.0以下※1	13.7以下※1
寸法 (mm)	44(H)×214.6(W)×243(D)			
質量 (kg)	1.2			
使用温度・湿度 (℃、%)	−10～60℃・40～85%※2			

※1　コネクターロスを含む　　※2　結露なきこと

光カプラー（棟内用）

●金具を取り外せばHCOP-SRS/HCOP-SRS-HLに取付可能です。

NCOP16DU

共聴用
光波長1550nm
光波長1310nm



NCOP32DU

共聴用
光波長1550nm
光波長1310nm



NCOP□DU付属品

共聴用





壁取付イメージ

商品名	光カプラー 棟内用(16分岐型)	光カプラー 棟内用(32分岐型)
摘要	受	
型名	NCOP16DU	NCOP32DU
商品コード	2020500	2020501
光入出力コネクター	SC-SPC	
適用波長範囲 (nm)	1260～1650	1260～1600
挿入損失 (dB)	13.4以下　※1	16.7以下　※1
寸法 (mm)	140(H)×208.2(W)×50(D)	140(H)×208.2(W)×67(D)
質量 (kg)	約0.5	約0.8
使用温度・湿度 (℃、%)	−10～60、40～85　※2	

※1　コネクタロスを含む　　※2　結露なきこと

07 光サブラック（カプラー）

光カプラー（サブラック型）

●3Uサイズのシャーシに最大24台の光カプラーユニットを取付けることができます。（ハーネスリフタ付シャーシ:HCOP-SRS-HL、サブラックシャーシ:HCOP-SRS　P.255）
●1310・1550nmの両波長に対応しているため、どちらのシステムにも使用できます。　●低挿入損失となっておりますので、長距離、広範囲伝送が可能です。


SRCOP2DU
SRCOP2D
SRCOP4DU
SRCOP4D
SRCOP8DU
SRCOP8D

共聴用　光波長1550nm　光波長1310nm


SRCOP2DUW
SRCOP2DW
SRCOP4DUW
SRCOP4DW

共聴用　光波長1550nm　光波長1310nm

取付イメージ




※写真はハーネスリフタ付シャーシHCOP-SRS-HLに取り付けたもの。
サブラックシャーシHCOP-SRSも使用可能です。



① 光出力端子
② ブランクパネル
③ 光入力端子

SRCOP2DU
SRCOP2D



① 光出力端子 (B 系統)
② 光出力端子 (A 系統)
③ ブランクパネル
④ 光入力端子 (B 系統)
⑤ 光入力端子 (A 系統)

SRCOP2DUW
SRCOP2DW

商品名	2分岐光カプラー（サブラック型 SC-UPC）	4分岐光カプラー（サブラック型 SC-UPC）	8分岐光カプラー（サブラック型 SC-UPC）	2分岐光カプラー（サブラック型 SC-UPC）	4分岐光カプラー（サブラック型 SC-UPC）
摘要	受				
型名	**SRCOP2DU**	**SRCOP4DU**	**SRCOP8DU**	**SRCOP2DUW**	**SRCOP4DUW**
商品コード	2029428	2029429	2029430	2180111	2180112
光入出力コネクター	SC-SPC				
適用波長範囲　(nm)	1310±50、1490±10 1550±40、1610±10	1260～1650		1310±50、1490±10 1550±40、1610±10	1260～1650
挿入損失　(dB)	4.1以下※1	7.1以下※1	10.2以下※1	4.1以下 4.3以下（1610nmのみ）　※1	7.1以下　※1
寸法　(mm)	100（H）×16.4（W）×163.5（D）				
質量　(kg)	0.14	0.17	0.20	0.17	0.21
使用温度・湿度（℃、%）	−10～60、40～85※2				
商品詳細ページ					

※1　入力・出力コネクターロスを含む　　※2　結露なきこと

商品名	サブラック型2分岐光カプラー(SC-APC)	サブラック型4分岐光カプラー(SC-APC)	サブラック型8分岐光カプラー(SC-APC)	サブラック型2分岐光カプラー(SC-APC)	サブラック型4分岐光カプラー(SC-APC)
摘要	受				
型名	**SRCOP2D**	**SRCOP4D**	**SRCOP8D**	**SRCOP2DW**	**SRCOP4DW**
商品コード	2181344	2181345	2181346	2181347	2181348
光入力・出力コネクター	SC-APC				
適用波長範囲　(nm)	1310±50、1490±10 1550±40、1610±10	1260～1650		1310±50、1490±10 1550±40、1610±10	1260～1650
挿入損失　(dB)	4.3以下※1 4.5以下（1610nmのみ）	8.2以下※1	11.0以下※1	4.3以下※1 4.5以下（1610nmのみ）	8.2以下※1
寸法　(mm)	100（H）×16.4（W）×163.5（D）				
質量　(kg)	0.14	0.17	0.20	0.17	0.21
使用温度・湿度（℃、%）	−10～60、40～85　※2				
商品詳細ページ					

※1　コネクターロスを含む　※2　結露なきこと


サブラックシャーシ

●3Uサイズのシャーシに最大24台の光カプラーユニットを取付けることができます。
●ハーネスリフタを標準装備しており、ケーブルのスペーシングとクランプの2つの機能を有しております。(HCOP-SRS-HLのみ)
●ハーネスリフタ付シャーシを使用する場合は、下にケーブルの余長を収納する整端ユニットが、必要になります。(HCOP-SRS-HL)

HCOP-SRS

共聴用






サブラックシャーシ

HCOP-SRS-HL

共聴用







ハーネスリフタ付シャーシ

商品名	サブラックシャーシ	サブラックシャーシ
摘要	受	
型名	HCOP-SRS	HCOP-SRS-HL
商品コード	2029431	2180113
寸法 (mm)	132.6(H)×482.6(W)×283.5(D)	
質量 (kg)	2.7	

■ ハーネスリフタ付シャーシの特長





SRCOPカナグ(2020504)

この金具に取り付ければ、壁面取付が可能です。

08 光受信端末


光受信端末（V-ONU）（遠隔制御対応）

CATV 70〜770 MHz　CS・BS 3224 MHz


SRT32CW

共聴用　光波長1550nm





① 光入出力
② カバー固定ねじ
③ RF 出力ランプ（CATV）
④ RF 出力ランプ（BS・CS）
⑤ 電源ランプ
⑥ アラームランプ
⑦ 出力接栓
⑧ 出力モニター接栓
⑨ LED 銘板
⑩ 木ねじ
⑪ 電源コードスライドカバー




電源部:
NSB5PSC▶P.259


摘要				備考
型名		SRT32CW		
商品コード		2182182		
周波数帯域	(MHz)	VHF・UHF (CATV)	BS・CS-IF	
		70〜770	1032〜3224	
光特性	光入力レベル (dBm)	-14〜-2		
	光波長 (nm)	1540〜1560		
	光入力コネクター	SC-SPC		適用ファイバーはシングルモード
電気特性	伝送波数 (波)	デジタル80	50	
	出力レベル (dBμV)	85±4	85±5	※1
	帯域内周波数特性 (dBp-p)	4以内	6以内	
	出力インピーダンス (Ω)	75		C15型 F型接栓座
	出力VSWR	2.5以下		
	出力レベル調整【ATT】 (dB)	15		スイッチ切換
	出力モニター (dB)	-20±2.5	-20±3.0	
	CN比 (dB)	30以上	16以上	※1
	RF出力ランプ	視聴可:点灯 視聴不可:消灯	視聴可:点灯 視聴不可:消灯	LED緑
	アラーム機能	光入力レベル断時LED点灯		LED赤
	不要放射 (dBμV/m)	34以下		3m法による
	電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)		※2
	消費電力 (W)	5.5以下		※2
	耐雷性 (kV)	±25(1.2/50μs)		RF出力端子
使用温度範囲	(℃)	-20〜+40		本体周囲温度
使用湿度範囲	(%)	20〜90		結露無きこと
防水性		JIS C 0920 保護等級4		
外形寸法	(mm)	本体:187(H)×119(W)×59(D) 電源部:32(H)×110(W)×58(D)		
質量	(kg)	本体:約0.6 電源部:約0.21		
付属品		専用電源部		
梱包数		10		

・RF遠隔制御対応可能
　70〜770MHz・1032〜3224MHzの帯域別視聴制御、制御受信周波数　75.5MHz
※1 弊社光送信機との対向性能
　●CN比帯域換算値　70〜770MHz：5.6MHz　1032〜3224MHz：33.7561MHz
　●変調度　70〜770MHz：3.2%　1032〜3224MHz：1.5%
　●弊社測定系による
※2 専用電源(NSB5PSC)▶P.259
　●同軸給電方式
※電源部は本体への内蔵はできません。

マンションでの設置イメージ



戸建での設置イメージ



★…レベルが足りない時は

4K・8K放送では減衰が著しいため、
別売のブースターを使用することで、
最適なレベルにすることができます！



ラインブースター
CSBE10(20)▶P.98

本体と電源部の間にラインブースター「CSBE10(20)」を使用すると、3LDKに最適なレベルに！

CATV 70~770 MHz | CS・BS 2681 MHz


光受信端末（V-ONU）（遠隔制御対応）

●RF遠隔制御対応可能。70～770MHz／1032～2681MHzの帯域別視聴制御、制御受信周波数75.5MHz。

SRT27CW

共聴用　光波長1550nm






① ドロップケーブル導入口
② RF 出力ランプ（CATV）
③ RF 出力ランプ（BS・CS）
④ 電源ランプ
⑤ アラームランプ
⑥ 出力接栓
⑦ 出力モニター接栓
⑧ 電源コードスライドカバー
⑨ LED 銘板
⑩ 木ねじ

摘要		受		備考
型名		SRT27CW		
商品コード		2182209		
周波数帯域	(MHz)	VHF・UHF (CATV)	BS・CS-IF	
		70～770	1032～2681	
光特性	光入力レベル (dBm)	-14～-2		
	光波長 (nm)	1540～1560		
	光入力コネクター	SC-SPC		適用ファイバーはシングルモード
電気特性	伝送波数 (波)	デジタル80	37	
	出力レベル (dBμV)	85±4	85±4	※1
	帯域内周波数特性 (dBp-p)	4以内	5以内	
	出力インピーダンス (Ω)	75		C15型F型接栓座
	出力VSWR	2.5以下		
	出力レベル調整[ATT] (dB)	15		スイッチ切換
	出力モニター (dB)	-20		
	CN比 (dB)	30以上	16以上	※1
	RF出力ランプ	視聴可:点灯 視聴不可:消灯	視聴可:点灯 視聴不可:消灯	LED緑
	アラーム機能	光入力レベル断時LED点灯		LED赤
	不要放射 (dBμV/m)	34以下		3m法による
	電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)		※2
	消費電力 (W)	5.5以下		※2
	耐雷性 (kV)	±25(1.2/50μs)		ACライン間、RF出力端子 電源部ONU端子
使用温度範囲	(℃)	-20～+40		本体周囲温度
使用湿度範囲	(%)	20～90		結露無きこと
防水性		JIS C 0920 保護等級4		
外形寸法	(mm)	180(H)×121(W)×65(D)		
質量	(kg)	約0.6		
梱包数		10		

・RF遠隔制御対応可能
　70～770MHz・1032～2681MHzの帯域別視聴制御、制御受信周波数　75.5MHz
※1 弊社光送信機との対向性能
　・CN比帯域換算値　70～770MHz：5.6MHz　1032～2681MHz：28.9MHz
　・変調度　70～770MHz：3.2%　1032～2681MHz：1.5%
　・弊社測定系による
※2 専用電源(SRTPS3)
　・電源着脱可

新形状ファイバートレイ



新形状で作業性向上！

光受信端末（V-ONU）（遠隔制御対応）


CATV 70～770 MHz　CS・BS 2681 MHz

●RF遠隔制御対応可能。70～770MHz・1032～2681MHzの帯域別視聴制御、制御受信周波数75.5MHz。

SRT27C14

共聴用　光波長1550nm





① 光入出力部
② 電源コードスライドカバー
③ RF出力ランプ（CATV）
④ RF出力ランプ（BS・CS）
⑤ 電源ランプ
⑥ アラームランプ
⑦ RF出力端子
⑧ 出力モニター端子
⑨ 電源コード

摘要		在		備考
型名		SRT27C14		
商品コード		2181829		
周波数帯域	(MHz)	VHF・UHF（CATV）	BS・CS-IF	
		70～770	1032～2681	
伝送波数		デジタル　80波	37波	
光特性	光入力レベル (dBm)	−14～−6		
	光波長 (nm)	1540～1560		
	光入力コネクター	SC-SPC		
電気特性	RF出力レベル (dBμV)	85±4	85±4	※1
	出力インピーダンス (Ω)	75（F型）		
	出力VSWR	2.5以下		
	出力レベル調整【ATT】 (dB)	15		スイッチ切換
	出力モニター (dB)	−20		
	CN比 (dB)	30以上	16以上	※1
	ハム変調 (dB)	−60以下		
	RF出力ランプ	視聴可:点灯 視聴不可:消灯	視聴可:点灯 視聴不可:消灯	LED緑
	アラーム機能	光入力レベル断時LED点灯		LED赤 −20±2dBm
	使用温度範囲 (℃)	−20～+40		本体周囲温度
	電源電圧 (V)	AC100±10（50/60Hz）		※2
	消費電力 (W)	4.8以下		※2
寸法	(mm)	187（H）×119（W）×59（D）		
質量	(kg)	約0.6		
梱包数		10		

※1 弊社光送信機との対向性能
・CN比帯域換算値
70～770MHz：5.6MHz
1032～2681MHz：28.9MHz
・変調度
70～770MHz：3.2%
1032～2681MHz：1.5%
・弊社測定系による

※2 専用電源（SRTPS2）▶P.259
・電源着脱可


光受信端末（屋内用）

CATV 90～770 MHz　BS 1489 MHz

SRT15E17

共聴用　光波長1550nm





① 光入出力部
② 電源コードスライドカバー
③ アラームランプ（Lo）
④ アラームランプ（Hi）
⑤ 電源ランプ
⑥ ＲＦ出力端子
⑦ 出力モニター端子
⑧ 電源コード

※1 弊社光送信機との対向性能
・CN比帯域換算値
90～770MHz:5.6MHz
1000～1500MHz:28.9MHz
・変調度
90～770MHz:6.4%
1000～1500MHZ:6.4%
・弊社測定系による

※2 専用電源（SRTPS2）
・電源着脱可
※3 適用光ファイバーはシングルモード

（本カタログの掲載性能は1550nm仕様の値です。1310nmで使用の際は異なります。）

摘要		受		備考
型名		SRT15E17		
商品コード		2181830		
周波数帯域	(MHz)	90～770	1000～1500	
伝送波数	(波)	デジタル　9	12	
光特性	光入力レベル (dBm)	−17～−7		
	光波長 (nm)	1550±20		
	光入力コネクター	SC-SPC		※3
電気特性	RF出力レベル (dBμV)	85	90	※1
	AGC特性 (dB)	±3以内		
	帯域内周波数特性 (dB)	±2以内		
	周波数特性等化器【逆EQ】 (dB)	−	0～−5（1500MHz）	連続可変
	出力インピーダンス (Ω)	75		F型
	出力VSWR	2.5以下		
	出力レベル調整【ATT】 (dB)	15		スイッチ切換
	出力モニター (dB)	−20		
	CN比 (dB)	30以上	23以上	※1
	相互変調【IM3】 (dB)	−71以下	−53以下	※1
	ハム変調 (dB)	−50以下		※1
	アラーム機能	光入力レベル −5dBm以上LED点灯（Hi表示部） 光入力レベル −20dBm以下LED点灯（Lo表示部）		LED赤
	使用温度範囲 (℃)	−20～+40		本体周囲温度
	電源電圧 (V)	AC100±10（50/60Hz）		※2
	消費電力 (W)	4以下（DC15V動作時） 5以下（AC100V動作時）		※2
JCTEA漏えい電界評価試験確認番号		−		
寸法	(mm)	187（H）×119（W）×59（D）		突起物含まず
質量	(kg)	約0.6		
梱包数		10		

光受信端末専用電源部（屋内用）

CATV 90〜770 MHz | BS 1489 MHz

SRTPS2
SRTPS3

共聴用



摘要					
型名		SRTPS2		SRTPS3	
商品コード		2181946		2182229	
周波数帯域	(MHz)	10〜770	770〜2681	10〜770	770〜3224
挿入損失	(dB以下)	1.5	2.5	1.5	3.0
VSWR	(以下)	1.5	2.5	1.5	2.5
送電電圧	(V)	AC100(50/60Hz)		AC100(50/60Hz)	
重畳電圧	(V/A)	DC15		DC15	
外形寸法	(mm)	59(H)×110(W)×28(D)		59(H)×110(W)×28(D)	
質量	(kg)	0.2		0.2	

光受信端末SRTシリーズ用室内スタンド

対応機種
SRT27C14(P.258)、SRT15E17(P.258)

SRTスタンド

共聴用





使用例

摘要		受
型名		SRTスタンド
商品コード		2181335
寸法	(mm)	45(H)×125(W)×100(D)
質量	(kg)	約0.2
付属品		取付ねじ2、本ゴムパット4ヶ

保守電源供給器（光受信端末用）

CATV 10〜770 MHz | CS・BS 3224 MHz

NSB5PSC

共聴用



摘要		環境にやさしい RoHS対応	
型名		NSB5PSC	
標準価格		オープン	
商品コード		2182076	
周波数帯域	(MHz)	10〜770	770〜3224
挿入損失	(dB以下)	1.5	3.0
VSWR	(以下)	1.5	2.5
電圧	(V/W)	AC100(50/60Hz)/10	
入出力インピーダンス	(Ω)	75(F型)	
重畳電圧	(V/mA)	DC15/最大500	
使用温度範囲	(℃)	−20〜+50 ※	
外形寸法	(mm)	32(H)×110(W)×58(D)	
質量	(kg)	0.21	
梱包数		10	

※本体周囲温度


CATV 70~770 MHz　CS・BS 3224 MHz

光受信機（棟内用）

NRT732

共聴用　光波長1550nm





① 光入力端子
② RF 出力
③ 出力モニター

摘要		受		備考
型名		NRT732		
商品コード		2181886		
周波数帯域	(MHz)	70～770	1032～3224	
伝送波数	(波)	74	50	
光特性	光入力レベル (dBm)	−8～−2		
	光波長 (nm)	1540～1560		
	光入力コネクター	SC-SPC		
電気特性	出力レベル (dBμV)	85±4	97±4	※1
	AGC特性 (dB)	±3以内	±3以内	
	帯域内周波数特性 (dB)	4以内	6以内	
	出力インピーダンス (Ω)	75		C15 F型接栓座
	出力VSWR	2.5以下		
	レベル調整【ATT】 (dB)	−	10	スイッチ切換
	出力【ATT】 (dB)	10		スイッチ切換
	出力モニター (dB)	-20±2	-20±2.5	
	CN比 (dB)	35以上	28以上　※2	※1
	CSO (dB)	-48以下	−	※1
	CTB (dB)	-50以下	−	※1
	光入力ALM LED	光出力レベル+1dBm以上 LED点灯 光入力レベル　断時		LED赤
	不要放射 (dBμV/m)	34以下		3m法による
	電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)		
	消費電力 (W)	6以下		
	耐雷性 (kV)	±25(1.2/50μs)		ACライン間、RF出力端子
使用温度範囲	(℃)	−10～+40		本体周囲温度
外形寸法	(mm)	130(W)×178(H)×42(D)		突起物含まず
質量	(kg)	約0.8		

※1 弊社光送信機との対向性能
●CN比帯域換算値　70～770MHz：5.6MHz　1032～3224MHz：33.7561MHz
●使用光ファイバー　シングルモード光ファイバー　●弊社測定による
※2 相互変調歪を含む

ランプでの状態確認と出力調整機能

電源 / 接続状態をランプでお知らせ



電源が入っている状態で点灯(緑)します。

光入力レベルが+1dBm以上で点灯(赤)します。

光入力レベルが断時に点灯(赤)します。

出力レベル調整機能





BS・CS-IFのみ、または、全帯域の出力レベルを−10dBダウン調整する事が可能です。調整することにより光受信機からブースターへ直接の入力が可能となります。


光受信機

NOMR-103

共聴用




背面



⑥ CATVモニター端子
⑦ CATV出力端子
⑧ BS・CSモニター端子
⑨ BS・CS出力端子
⑩ AC100Vインレット
⑪ ヒューズホルダー

前面



① LANケーブルコネクタ
② RS-232Cコネクタ
③ 電源状態ランプ
④ STATEランプ
⑤ 電源ランプ(P.L)

摘要		受		備考
型名		NOMR-103		
商品コード		2183365		
光特性	光波長 (nm)	1310±10.1550±10		
	光入力レベル (dBm)	−6~+3		
	探知レベル (dBm)	約−7以下		
	光コネクター	SC-APC		
電気特性	伝送帯域 (MHz)	70~770	1000~3224	
	伝送波数 (波)	A11/D80	50	
	出力レベル (dBμV)	A95/D85	85	※1
	帯域内周波数特性 (dBp-p)	4	5	
	出力レベル調整範囲 (dB)	−18以上	−18以上	
	出力VSWR (dB)	2.0以下	2.5以下	
	RF出力モニター (dB)	−20±2	−20±3	
	CN比 (dB)	A45以上/D35以上	ー	※1
	CINR (dB)	ー	27以上	
	検知周波数 (MHz)	70~1500		
	検知レベル (dBμV)	約A85/D75±5(初期値)		A11波/D80波時
	出力インピーダンス (Ω)	75		
	適合コネクター	C15形F型		
保守用シリアルポート		RS-232C D-SUB 9ピン(オス)		
LAN仕様	通信速度	10Base-T/100Base-TX		
	コネクター	RJ45		
	IPバージョン	IPV4(IPV6非対応)		
入力電圧 (V)		AC100±10%		50/60Hz
消費電力 (W)		16W±10%		
使用温度範囲 (℃)		−10~+40		本体周囲温度
外形寸法 (mm)		44(H)×480(W)×450(D)		突起物含まず
質量 (kg)		約7.0		

※1：弊社光送信機との対向性
●CN比帯域換算値70~770MHz：5.6MHz　1032~3200MHz：28.9MHz
●70~770MHz：A7%/D2.2%, 1000~3224MHz·2.2%
●弊社測定系による

光受信機(ラックマウント型)3.2GHz対応

近日発売予定

●本機は1Uラックマウントタイプの光受信機です。
●下りは70~770MHz、BS·CS-IF帯域は1032~3224MHzまで対応しています。
●電源ユニットは冗長運転が可能です。
●LED表示でステータスの確認が容易に行えます。(電源、光入力レベル)
●光入力断、または電源が供給されなくなった場合ALARMを出力します。
●EIA、JISどちらのラックにも取り付け可能です。

光アッテネーター

●プラグ型タイプなので、パネルにマウントされたアダプターを介しての接続に適しています。
●型名中の□には減衰量が入ります。1～15dB（1dBステップ）、20dB　●受注生産品

HSC-AT11CS-A□ （SC-APCタイプ 斜め8°PC研磨）

共聴用　光波長1550nm　光波長1310nm



■ 型名
HSC-AT11CS-A□
減衰量:1～15dB（1dBステップ）及び20dB

HSC-AT11U-A□ （SC-UPCタイプ）

共聴用　光波長1550nm　光波長1310nm



■ 型名
HSC-AT11U-A□
減衰量:1～15dB（1dBステップ）及び20dB

摘要	受	
商品名	光アッテネータ(SC-APC)	光アッテネータ(SC-UPC)
型名	**HSC-AT11CS-A□**	**HSC-AT11U-A□**
商品コード	2026622	2026621
梱包数	1	1

光終端器

●光空端子に使用し光反射の影響を抑えます。　●最適化された金属イオンドープファイバーを使用しています。
●優れた耐ハイパワー光特性です。　●低発熱量で、高い信頼性があります。　●受注生産品

ATN-0713-A （SC-APCタイプ 斜め8°PC研磨）

共聴用　光波長1550nm　光波長1310nm



ATN-0713-U （SC-UPCタイプ）

共聴用　光波長1550nm　光波長1310nm




摘要	受	
商品名	光終端器(SC-APC)	光終端器(SC-UPC)
型名	**ATN-0713-A**	**ATN-0713-U**
商品コード	2026791	2026790
梱包数	1	1

■注意

肉眼では見えないコネクタ端面のコアの走り傷、汚れが障害を引き起こします。
●光送信のパワーダウン。
●伝送特性を劣化させます。
●高出力の光パワー機器では端面焼の原因。

必ず、光コネクタ接続直前に専用の光コネクタクリーナで清掃をしてください。


清浄な光コネクタ端面


汚れが付着した光コネクタ端面

OFDM

01 OFDM 送信機



▶P264

02 OFDM 受信機



▶P264

03 OFDM 変調器



▶P265

04 逆送変換装置




▶P266


01 OFDM送信機 /02 OFDM受信機

OFDM IP送信機

HOR770IP







① 前面パネル　② 電源スイッチ　③ FAN吸気口　④ AC100V電源入力
⑤ ヒューズホルダー　⑥ RF入力端子　⑦ VoIP出力端子
⑧ リセットスイッチ　⑨ LAN制御端子　⑩ FAN


摘要		環境にやさしい RoHS対応 受	備考
型名		HOR770IP	
商品コード		2181918	
入力 RF	入力信号	地上デジタルテレビジョン放送信号	
	受信チャンネル	VHF、UHF、CATVの内任意の1ch	90～770MHz
	入力レベル (dBμV)	40～85	75Ω F型
入力 IP TS	通信インターフェイス	IEEE802.3/イーサネット準拠	10BASE－T 100BASE－TX 1000BASE－T
	プロトコル	RTP/UDP、TS over IP	RJ-45
	FEC	Pro－MPEG COP＃3対応	
インターフェイス制御	通信インターフェイス	IEEE802.3/イーサネット準拠	10BASE－T 100BASE－TX
	プロトコル	TCP/IP UDP/IP	RJ-45
耐雷性 (kV)		15(1.5/50μs)	電源端子
電源電圧 (V)		AC100　50/60Hz	±10%
消費電力 (W)		15以下	
使用温度範囲 (℃)		0～+40	本体周囲温度
外形寸法 (mm)		44(H)×210(W)×300(D)	突起物含まず
質量 (kg)		1.2以下	
梱包数		1	


※本器は改良の為、予告なく仕様変更することがあります。

OFDM IP受信機

HOM770IP







① 前面パネル　② 電源スイッチ　③ FAN 吸気口　④ AC100V 電源入力
⑤ ヒューズホルダー　⑥ VoIP 入力端子　⑦ リセットスイッチ
⑧ LAN 制御端子　⑨ ASI 出力端子　⑩ FAN　⑪ RF 出力端子

摘要		環境にやさしい RoHS対応 受	備考
型名		HOM770IP	
商品コード		2181919	
出力 RF	出力信号	地上デジタルテレビジョン放送信号	
	送信チャンネル	VHF、UHF、CATVの内任意の1ch	90～770MHz
	出力レベル (dBμV)	80～110	75Ω F型
出力 ASI	出力信号	MPEG－2トランスポートストリーム	
	出力インターフェイス	DVB－ASI準拠	75Ω BNC(メス)
入力 IP TS	通信インターフェイス	IEEE802.3/イーサネット準拠	100BASE－TX
	プロトコル	RTP/UDP、TS over IP	RJ-45
	FEC	Pro－MPEG COP＃3対応	
インターフェイス制御	通信インターフェイス	IEEE802.3/イーサネット準拠	10BASE－T 100BASE－TX
	プロトコル	TCP/IP UDP/IP	RJ-45
耐雷性 (kV)		15(1.5/50μs)	電源端子
電源電圧 (V)		AC100　50/60Hz	±10%
消費電力 (W)		25以下	
使用温度範囲 (℃)		0～+40	本体周囲温度
外形寸法 (mm)		44(H)×210(W)×300(D)	突起物含まず
質量 (kg)		1.3以下	
梱包数		1	

※本器は改良の為、予告なく仕様変更することがあります。

OFDM変調器（HDMI/SDI入力・HD/SD 1波）


- 入力インターフェイスはHDMI・SDIより選択可能です。
- 可変ビットレートを採用し、符号化時の処理が高速になり画像品質を一定に保てます。
- 映像フォーマットに1080pを追加して、様々な入力素材に対応できます。
- BMLデータシステム（ペイテレビや館内案内）との連携が可能です。
- 簡易版視聴制御ソフトが付属しております。
- 1Uサイズに2台のユニットを取り付けることができます。
  （1台用取付金具:HOM-RS1、2台用取付金具:HOM-RS2）

※HDCP対応品となっておりますが、著作権保護の観点から、使用同意書を取り交わし後の出荷となります。

HOM770E

HD対応　SD対応





① 表示パネル　② 操作ボタン　③ パイロットランプ　④ RF 出力端子
⑤ HDMI 入力端子　⑥ SDI 入力端子　⑦ microSD スロット
⑧ LAN インターフェイス　⑨ USB Control 端子
⑩ USB FirmUP 端子　⑪ AC100V 電源　⑫ ヒューズホルダー


摘要		RoHS対応	備考
型名		HOM770E	
商品コード		2182188	
入力信号方式	HDMI	HDMI1.4	TypeA
	SDI	SMPTE 259M/292M	75Ω　BNC
エンコーダ符号化方式	映像符号化方式	MPEG2 MP@ML/MP@HL	
	映像フォーマット (HDMI)	1920×1080p, 1920×1080i 1280×720p, 720×480p	
	映像フォーマット (SDI)	1920×1080i, 1280×720p, 720×480i	
	映像符号化レート (Mbps)	2～20	可変ビットレート方式
	音声符号化方式	MPEG2 AAC LC-profile	2ch（STDU）、1ch（MONO）
RF出力	出力チャンネル	C13～UHF62ch (108～770MHz)	+1/7MHz オフセット有
	出力レベル (dBμV)	80～110	75Ω F型1dB ステップ可変
	コピー制御	コピーネバー/コピーフリー/コピーワンス	
OFDM伝送パラメータ	伝送モード	Mode3	
	キャリア変調方式	64QAM	
	ガードインターバル比	1/16	
	周波数セグメント	13	
	時間インターリーブ	I=0,1,2,4	自動切換
	内符号符号化率	5/6	
インターフェース制御	LANインターフェイス	10/100BASE-TX	RJ-45
	プロトコル	TCP/IP UDP/IP	
電源電圧 (V)		AC100 50/60Hz	±10%
消費電力 (W)		15以下	
使用温度範囲 (℃)		0～+40	本体周囲温度
外形寸法 (mm)		44.0（H）×210.0（W）× 203.5（D）	突起物含まず
質量 (kg)		約1.1	
梱包数		1	

※本器は改良の為、予告なく仕様変更することがあります。


■ HOM770E取付金具

1Uサイズのラックスペースに HOM770Eを取付ける金具です。1台用取付金具がHOM-RS1、2台用取付金具がHOM-RS2です。

HOM-RS1




HOM-RS2



商品名	1台用ラックマウントシャーシ	2台用ラックマウントシャーシ
摘要	受	
型名	HOM-RS1	HOM-RS2
商品コード	2180064	2180065
寸法 (mm)	44（H）×483（W）×340（D）	44（H）×483（W）×340（D）

逆送変換装置


システム例



逆送変換装置（ダウンコンバーター）

HDDC





① RF 出力 GC ボリューム　② パイロットランプ　③ RF 入力端子
④ RF 入力モニター　⑤ RF 出力モニター　⑥ RF 出力端子
⑦ ヒューズホルダー　⑧ 電源コード　⑨ 機能アース端子


摘要		受	備考
型名		HDDC	
商品コード		2180049	
入力周波数		470～488	13～15ch
出力周波数	(MHz)	ch13→30～36	
		ch14→36～42	
		ch15→42～48	
入力レベル	(dB)	90～100	
最大出力レベル	(dBμV)	100	3波
出力レベル安定度	(dB)	±1.5以内	
スプリアス妨害比	(dB)	−50以下	10～770MHz
利得	(dB)	0	
利得調整範囲	(dB)	0～−10以上	連続可変
帯域内偏差	(dB)	±2以内	全帯域
VSWR		2.0以下	
発振周波数範囲	(kHz)	±15以内	
使用温度範囲	(℃)	0～+40	本体周囲温度
電源電圧	(V)	AC100(50/60Hz)	
消費電力	(W)	4.5以下	
寸法	(mm)	39(H)×172(W)×199(D)	突起物含まず
質量	(kg)	約1.8	
梱包数		5	

※周波数　26ch→30～36MHz
27ch→36～42MHz
28ch→42～48MHz
上記、周波数仕様の商品もご用意できます。最寄りの支店・営業所までお問い合わせください。

逆送変換装置（アップコンバーター）

HDUC





① RF 出力 GC ボリューム　② パイロットランプ　③ RF 入力端子
④ RF 入力モニター　⑤ RF 出力モニター　⑥ RF 出力端子
⑦ ヒューズホルダー　⑧ 電源コード　⑨ 機能アース端子

摘要		受	備考
型名		HDUC	
商品コード		2180050	
入力周波数		30～36・36～42・42～48	
出力周波数	(MHz)	30～36→ch13	
		36～42→ch14	
		42～48→ch15	
入力AGC範囲	(dB)	75～100	
最大出力レベル	(dBμV)	100	3波
出力レベル安定度	(dB)	±1.5以内	
スプリアス妨害比	(dB)	−50以下	10～770MHz
出力レベル調整範囲	(dB)	0～−10以上	
帯域内偏差	(dB)	±2以内	全帯域
VSWR		2.0以下	
発振周波数範囲	(kHz)	±15以内	
使用温度範囲	(℃)	0～+40	本体周囲温度
電源電圧	(V)	AC100(50/60Hz)	
消費電力	(W)	6以下	
寸法	(mm)	39(H)×172(W)×199(D)	突起物含まず
質量	(kg)	約1.8	
梱包数		5	

※周波数　30～36MHz→26ch
36～42MHz→27ch
42～48MHz→28ch
上記、周波数仕様の商品もご用意できます。最寄りの支店・営業所までお問い合わせください。

ギャップフィラー

01 ヘッドアンプ



▸P270

02 ギャップフィラー送信機



▸P272

03 電力分配器



▸P272

04 送信アンテナ



▸P273

地上デジタル放送用ギャップフィラーシステム

共聴組合様や市町村主体でのギャップフィラーシステムが容易に構築できます。

ギャップフィラーシステムメリット


- 経済的かつ迅速に置局可能。
- ケーブル共聴と異なり、同軸ケーブルが接続されたご家庭内だけでなく、サービスエリア内は車両搭載テレビなどの移動体や携帯受信機でのワンセグ放送の受信が可能。
- 一般市販・量販されているデジタルテレビ、デジタルチューナで受信可能。
- 再送信エリアに再々送信設備を構築することにより、エリア拡大が可能。
- 当社は「工事設計認証」を、一部のシステムで取得。これにより、免許申請手続きの簡略化が図れます。

電波の届きにくい山間部の地形難視地区や、都市部のビル陰や地下街の電波不感地域には、まず電波を良好に受信できる地点にアンテナを設置し、光ケーブルや同軸ケーブルで、直接電波の届きにくい地域まで敷設して電波を再送信します。


工事設計の認証書▶



■地形難視地区システム例



■ビル難視地区システム例



01 ヘッドアンプ

地上デジタルヘッドアンプ

HGEO-11U□R

HGEO-11U□RT



摘要		受		備考
型名		HGEO-11U□R	HGEO-11U□RT	
商品コード		2025283～2025291	2025389～2025397	
受信チャンネル		UHF13～62chの内、指定のチャンネル		最大9波　※1
送信チャンネル		UHF13～62chの内、指定のチャンネル		
光特性	光出力レベル (dBm)	+10		
光特性	光波長 (nm)	1540～1560		
光特性	光出力コネクタ	SC-UPC		
電気特性	入力インピーダンス (Ω)	75		F型
電気特性	入力レベル範囲 (dBμV)	50～70　※2		標準入力60dBμV
電気特性	スケルチ機能 (dBμV)	46以下で動作		チャンネル毎に動作
電気特性	シャットダウン機能 (dBμV)	－	80以上で動作	全チャンネル停止
出力変動		±50%以下		※3
電源	(V)	AC30、AC60、AC100		50/60Hz
消費電力		AC30V･58VA、AC60V･58VA、AC100V･54W		最大
外形寸法	(mm)	525(H)×473(W)×142(D)		突起物含まず
質量	(kg)	約21	約22	最大
梱包数		1	1	

※1　9波のうち4波はライン／ヘッド切換式
※2　隣接チャンネル入力の場合、上下隣接チャンネルとのレベル差±10dB以内
※3　GOM□□との対向性能、AGC･温度特性を含む

商品詳細ページ▶

落成検査対応

摘要	型名	商品コード
受	HGEO-11U1R	2025283
受	HGEO-11U2R	2025284
受	HGEO-11U3R	2025285
受	HGEO-11U4R	2025286
受	HGEO-11U5R	2025287
受	HGEO-11U6R	2025288
受	HGEO-11U7R	2025289
受	HGEO-11U8R	2025290
受	HGEO-11U9R	2025291

技術基準適合証明対応

摘要	型名	商品コード
受	HGEO-11U1RT	2025389
受	HGEO-11U2RT	2025390
受	HGEO-11U3RT	2025391
受	HGEO-11U4RT	2025392
受	HGEO-11U5RT	2025393
受	HGEO-11U6RT	2025394
受	HGEO-11U7RT	2025395
受	HGEO-11U8RT	2025396
受	HGEO-11U9RT	2025397

地上デジタルヘッドアンプ

HGRM10-11U□R
HGRM10-11U□RT



摘要		受		備考
型名		HGRM10-11U□R	HGRM10-11U□RT	
商品コード		—	—	
受信チャンネル		UHF13～62chの内、指定のチャンネル		最大9波　※1
送信チャンネル		UHF13～62chの内、指定のチャンネル		MNF対応可
入力	入力インピーダンス (Ω)	75		F型
	入力レベル範囲 (dBμV)	50～70　※2		
	入力VSWR	2.0以下		
	入力レベル調整[ATT] (dB) ラインユニット	0、−10		スイッチ切替
	入力レベル調整[ATT] (dB) チャンネルユニット	0、−10		スイッチ切替
	入力モニター結合量 (dB)	−10		F型、75Ω
	スケルチ機能 (dBμV)	46以下で動作		チャンネル毎に動作
	シャットダウン機能 (dBμV)	—	80以上で動作	全チャンネル停止
出力	出力インピーダンス (Ω)	50		N-J型
	定格出力レベル (dBm)	10(OFDM9波)		
	出力VSWR	2.0以下		
	出力モニター結合量 (dB)	−30		N-J型、50Ω
相互変調[IM] (dB)		40以上(OFDM9波)		
周波数偏差 (Hz)		±10以内(SFN時)、±20k以内(MFN時)		
占有帯域幅 (MHz)		5.7以内		
スプリアス発射 (μW)		100以下		
不要発射 (μW)		25以下		
スペクトルマスク (dB)		30		
出力変動		±50%以下		※3
副次的に発する電波等の限度 (nW)		4以下		
耐雷性 (kV)		±15(1.2/50μs)		
電源 (V)		AC30、AC60、AC100		50/60Hz
消費電力		AC30V 52VA、AC60V 51VA　AC100V 51W		最大
性能保証温度範囲 (℃)		−20～+40		本体周囲温度
外形寸法 (mm)		525(H)×473(W)×142(D)		突起物含まず
質量 (kg)		約21	約22	最大
梱包数		1	1	

※1　9波のうち4波はライン／ヘッド切換式
※2　隣接チャンネル入力の場合、上下隣接チャンネルとのレベル差±10dB以内
※3　AGC・温度特性を含む空中線電力の偏差

商品詳細ページ▶

落成検査対応

摘要	型名	商品コード
受	HGRM10-11U1R	2025914
受	HGRM10-11U2R	2025915
受	HGRM10-11U3R	2025916
受	HGRM10-11U4R	2025917
受	HGRM10-11U5R	2025918
受	HGRM10-11U6R	2025919
受	HGRM10-11U7R	2025920
受	HGRM10-11U8R	2025921
受	HGRM10-11U9R	2025922

技術基準適合証明対応

摘要	型名	商品コード
受	HGRM10-11U1RT	2025925
受	HGRM10-11U2RT	2025926
受	HGRM10-11U3RT	2025927
受	HGRM10-11U4RT	2025928
受	HGRM10-11U5RT	2025929
受	HGRM10-11U6RT	2025930
受	HGRM10-11U7RT	2025931
受	HGRM10-11U8RT	2025932
受	HGRM10-11U9RT	2025933

ギャップフィラー送信機

GOM10



GOM50



商品名		UHFギャップフィラー用送信機(10mW)	UHFギャップフィラー用送信機(50mW)	備考
摘要		受		
型名		GOM10	GOM50	
商品コード		2025270	2025271	
周波数帯域	(MHz)	470～770　OFDM9波		
入力 光入力レベル	(dBm)	−12～−4		
入力 光波長	(nm)	1540～1560		
出力 定格出力レベル	(mW)	10(OFDM9波)	17(OFDM9波)	
出力 出力インピーダンス	(Ω)	50		N-J型
出力変動		±50%以下　※2		
電源	(V)	AC90～110		50／60Hz
消費電力	(W)	11	31	
外形寸法	(mm)	198(H)×270(W)×136(D)	200(H)×310(W)×141(D)	突起物含まず
質量	(kg)	約4.5	約5.5	
梱包数		1	1	

※1　変調度9%/ch　※2　HGEO-11U□R、HGEO-11□RTとの対向性能
注：壁面、ポール取付金具は別売です

電力分配器

DM2B-600



DM3B-600



DM4B-600




商品名		ギャップフィラー用電力2分配器	ギャップフィラー用電力3分配器	ギャップフィラー用電力4分配器	備考
摘要		受			
型名		DM2B-600	DM3B-600	DM4B-600	
商品コード		−	−	−	
周波数帯域	(MHz)	470～710			
入出力インピーダンス	(Ω)	50			N-J型
分配損失	(dB)	IN～各OUT端子間にて3.2以下	IN～各OUT端子間にて5.1以下	IN～各OUT端子間にて6.4以下	
寸法	(mm)	134(H)×240(W)×28(D)	240(H)×240(W)×28(D)	240(H)×240(W)×134(D)	突起物含まず
質量	(kg)	約0.6	約0.7	約0.8	
梱包数		1	1	1	

平面型送信アンテナ


GFTA060SF





GFTA082S





商品名		ギャップフィラー用平面型送信アンテナ				
摘要		受				
型名		GFTA060SF		GFTA082S		
商品コード		ー	2056931	2056932	2056933	2056934
アンテナ型式		平面型アンテナ	平面型アンテナ			
対応チャンネル	(ch)	13～52	13～40		25～52	
入力インピーダンス	(Ω)	公称50	公称50			
偏波方向		垂直 / 水平	垂直	水平	垂直	水平
VSWR		帯域内2以下	帯域内1.8以下			
利得	(dBd)	6以上	7.5以上		8.2以上	
水平面半値幅	(°)	72以下	75以下	72以下	73以下	70以下
垂直面半値幅	(°)	72以下	45以下		42以下	
前方対後方比	(dB)	12以上	14以上			
耐風速	(m/s)	瞬間最大風速にて60	瞬間最大風速にて60			
外形寸法	(mm)	347(H)×347(W)×90(D)	686(H)×346(W)×86(D)			
質量	(kg)	約4.2	約7.0			
梱包数		1	1			

※表中の寸法には取付金具部品は含まれません。

電波時計用機器

01 JJY 機器



▸P275

02 NTP リピーター



▸P279


03 NTP サーバー




▸P282

システム例(JJY)

●標準周波数局より送信されている標準電波(時刻情報をのせた電波コールサイン:JJY)を受信し、FM変調後、ビル共聴(MATV)ラインに重畳し端末に設けた輻射アンテナで再輻射するシステムです。
●ビル内や地下街等の標準電波が遮蔽され受信が難しい場所の電波時計でも日本標準時を表示できるようになります。
●既設の共聴システムがFM帯域まで伝送していれば、標準電波受信用アンテナ、機器類、簡単な設置工事費用だけで導入できるので、新たに標準電波受信専用設備を導入する場合よりもコストダウンが図れます。
●受信周波数により機器の仕様が異なります。福島県おおたかどや山送信周波数:40kHz　佐賀県・はがね山送信周波数:60kHz
※再輻射する電波は電波法第4条で定められた免許のいらない無線局(発射する電波が著しく微弱な無線局)に該当します。





01 JJY機器

受信アンテナ

●標準電波を受信するアンテナ。
●40kHz受信用と60kHz受信用があります。(ご注文の際はご指定ください)
●簡易高層用
●無指向性


STA-41

STA-61




■ 取付金具

STA-41B金具



商品名	JJY向け40KHzアンテナ	JJY向け60KHzアンテナ
摘要	在	
型名	STA-41	STA-61
商品コード	2029552	2029563
受信部構成	受信部プリアンプ一体型	
受信周波数 (kHz)	40	60
受信信号種別	長波標準電波	
受信適応電界強度 (dBμV/m)	60～90	
受信出力レベル (dBμV)	90(75dBμV/m時)	
出力インピーダンス (Ω)	75(F型)	
電源受電部	出力端子(電源重畳)	
電源	受信用変調器から供給	
使用温度範囲 (℃)	−30～+60	
寸法 (mm)	2100(H)×110(W)×110(D)	1695(H)×110(W)×110(D)
質量 (kg)	4.6	4
取付金具	取付金具　別売　STA-41B金具(2029567)	
材質	本体:φ38(t=3)グラスファイバー製パイプ 防滴カバー:ステンレス	
付属品	防水キャップ1個	
梱包数	1	1



摘要	環境にやさしい RoHS対応
型名	STA-41B金具
商品コード	2029567
備考	表面処理:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)

小型受信アンテナ

●標準電波を受信するアンテナ。
●40kHz受信用と60kHz受信用があります。(ご注文の際はご指定ください)
●有指向性

STA-42

STA-62



商品名	40KHz JJY 小型受信アンテナ	60KHz JJY 小型受信アンテナ
摘要	受	
型名	STA-42	STA-62
商品コード	2029565	2029566
受信部構成	受信部プリアンプ一体型	
受信周波数 (kHz)	40	60
受信信号種別	長波標準電波	
受信適応電界強度 (dBμV/m)	60～90	
受信出力レベル (dBμV)	90(75dBμV/m時)	
出力インピーダンス (Ω)	75(F型)	
電源受電部	出力端子(電源重畳)	
電源	受信用変調器から供給	
使用温度範囲 (℃)	−20～+40	
寸法 (mm)	300(H)×200(W)×100(D)	
質量 (kg)	3.3(金具含まず)	
材質	本体FRP樹脂	
付属品	取付金具1セット	
梱包数	1	1

受信用(FM)変調器

●標準電波をFM変調する機器です。
●出力周波数は75MHz(標準)です。
●40kHz受信用と60kHz受信用があります。
(ご注文の際はご指定ください)

STM-43

STM-63




商品名		JJY受信用FM変調器	JJY受信用FM変調器
摘要		受	
型名		STM-43	STM-63
商品コード		2029553	2029564
入力周波数	(kHz)	40	60
入力レベル	(dBμV)	85±12(AGC追従)	
アンテナ電源送り		DC18V 30mA(入力端子重畳)	
RF出力周波数	(MHz)	75(標準)	
RF変調方式	(kHz)	FM変調　偏移±50	
RF出力レベル	(dBμV)	110	
出力レベル調整範囲	(dB)	0～−10(連続可変)	
入出力インピーダンス	(Ω)	75(F型)	
入力モニター	(dB)	−6(75Ω終端時)	
出力モニター	(dB)	−20	
LED表示1		アンテナ電源送り(緑)	
LED表示2		JJYデータ受信信号確認(緑点滅)	
電源電圧	(V)	AC100	
消費電力	(W)	12	
寸法	(mm)	342(H)×213(W)×63(D)	
質量	(kg)	3	
付属品		F座キャップ2個、取付ねじ5本	
梱包数		1	1

復調器

●FM変調された標準電波の信号を40kHzまたは60kHzに復調。
(40kHz、60kHz共用)
●輻射アンテナへの出力端子を2系統装備。
●輻射アンテナへの接続は同軸ケーブルを使用します。
●輻射アンテナSTR1F、または輻射ループアンテナとマッチングBOX
(STC-03)のセットで使用します。

STD1F



摘要		受
型名		STD1F
商品コード		2029561
入力周波数	(MHz)	75(標準周波数)
入力信号形式	(kHz)	FM変調　偏移±50
入力レベル	(dBμV)	40～80
入力インピーダンス	(Ω)	75
出力数		2回路
出力信号	(kHz)	40または60
出力レベル	(VP-P)	2(開放値最大)
出力レベル調整	(dB)	0～−25(連続可変)
出力インピーダンス	(Ω)	5(F型)
負荷インピーダンス	(Ω)	5以上
電源電圧	(V)	AC100
消費電力	(W)	6
使用温度範囲	(℃)	−10～+40 本体周囲温度
寸法	(mm)	133(H)×138(W)×43(D)
質量	(kg)	0.8
付属品		取付ねじ4本
梱包数		1

JJYマッチングボックス

●輻射ループアンテナを40kHzまたは60kHzに共振させるための機器です。
●出力レベル調整ができます。

STC-03



摘要		受
型名		STC-03
商品コード		2181193
周波数帯域	(kHz)	30～100
入力端子		同軸端子(直付)　※1
出力端子		ねじ式端子台　※2
出力レベル調整範囲	(dB)	0～−25(連続)
入出力インピーダンス	(Ω)	5以上
外形寸法	(mm)	83.6(H)×118(W)×47(D)
質量	(kg)	0.12
付属品		圧着端子2個、取付ねじ2本


※1 同軸ケーブル　※2 2芯ケーブル

01 JJY機器

輻射ループアンテナ

●建物の構造によって長さなどの仕様が変ります。
（既存建物へ導入の場合は現地調査が必要になります）

■ システムイメージ



輻射ループアンテナ部：0.75mm² 4芯ケーブル
給電線：0.75mm² 2芯ケーブル

小型輻射アンテナ

●室内に設置して電波時計用の標準電波を再輻射。
●半径約8m以内の電波時計に対応。
●室内でじゃまにならない小型・縦置きデザイン。
●復調器STD1Fとセットで使用します。

STR1F



摘要	受
型名	**STR1F**
商品コード	2022680
アンテナ出力 (kHz)	40/60共用
輻射信号	長波標準電波
接続ケーブル	75Ω同軸ケーブル(最大約100m)
LED	JJY輻射信号確認用(点滅)
輻射可能範囲 (m)	半径約8
アンテナ指向性 (°)	360
入力端子	F型端子(STD1Fに接続)
設置形態	縦置き
取付方法	縦置き、壁面、天井 アンカーボルト(φ5～φ13)等
寸法 (mm)	147(H)×118(W)×38(D)
質量 (kg)	0.28
付属品	取付金具1セット(本体取付済)、 保護シール1枚、取付ねじ2本
梱包数	20

輻射ユニット(復調器内蔵)

●室内に設置して電波時計用の標準電波を再輻射。
●復調器内蔵型で、室内でじゃまにならない小型・縦置きデザイン。
●40kHz用と60kHz用があります。(ご注文の際はご指定ください)
●半径約5m以内の電波時計に対応。
●電源部NPS-15F(J)(付属品)とセットで使用します。

STG40F



商品名	JJY用復調器内蔵輻射アンテナ	
摘要	受	
型名	**STG40F**	
商品コード	2026471	
アンテナ出力 (kHz)	40	
輻射信号	長波標準電波	
輻射可能範囲 (m)	半径約5	
アンテナ指向性 (°)	360	
LED	JJY輻射信号確認用(点滅)	
入力周波数 (MHz)	75(標準)	
入力信号形式 (kHz)	FM偏移±50	
入力レベル (dBμV)	45～85	
入力インピーダンス(Ω)	75(F型)	
入力端子	F型端子	
重畳電源 (V/mA)	DC15/100	
消費電力 (W)	3.5 ※	
取付方法	縦置き・壁面等	
設置形態	縦置き	
寸法 (mm)	147(H)×118(W)×38(D)	
質量 (kg)	0.35	
付属品	取付金具1セット、取付サドル1セット、 取付ねじ4本	
梱包数	10	10


※電源部NPS-15F(J)接続時の値

システム例(インターネット接続型)


●電波時計用NTPリピータはインターネットに接続されたLANケーブルに接続するだけでNTPサーバ(ntp.nict.jp)(※1)から時刻情報を自動取得し、電波時計用の信号として輻射します。これにより、電波時計の受信環境を大きく改善します。
●日本の電波時計(40kHz/60kHz)に利用できます。
●インターネットが使用できる環境であれば、どこでも利用可能です。
●パソコンを使わずに、そのままEthernet端子(LAN端子)に接続するだけで使用できます。
●微弱無線局なので無線局免許が必要ありません。
●本体に内蔵されたアンテナから輻射します。

※1　ntp.nict.jp：独立行政法人情報通信研究機構による日本標準時直接接続のNTPサーバ

■ システムイメージ



■ 複数箇所での輻射イメージ



NTPLFR



商品名		電波時計用NTPリピータ
摘要		RoHS対応
型名		NTPLFR
商品コード		2180094
出力周波数	(kHz)	40/60(スイッチ切替式)
入力端子		Ethernet(RJ-45)
電源電圧	(V)	DC12※
同期精度	(ms)	10(0.01秒)以下
消費電力	(W)	4.5以下(付属ACアダプター使用時)
輻射可能範囲	(m)	半径10(微弱無線局)
寸法	(mm)	162(H)×39.5(W)×103(D) (スタンド含まず)
質量	(kg)	0.26
付属品		ACアダプター1個、LANケーブル(2m)1本、 取付スタンド1個、取付ねじ4本

※付属ACアダプター(AC100V／DC12V・最大1A)

本器は、独立行政法人情報通信研究機構(NICT)との共同開発製品です。


02 NTPリピーター

電波時計用NTPリピータ(出力端子付き)

●NTPLFR(アンテナ内蔵タイプ)の出力端子型タイプです。
●出力端子(F座)を輻射ループアンテナに接続すると、広範囲に電波を輻射することができます。
●輻射ループアンテナを接続する場合は、NTPLFR(F)を使用します。(本体からは輻射されません。)

※本機にはアンテナは内蔵されていません。
※輻射ループアンテナは建物の構造により、長さなどの仕様が変わります。

■ システムメージ



NTPLFR(F)




摘要	RoHS対応 受
型名	NTPLFR(F)
商品コード	2180095
出力周波数 (kHz)	40/60(スイッチ切替)
出力端子	F型
出力レベル (Vp-p)	2.5~4(開放値最大)
入力端子	Ethernet(RJ-45)
同期精度 (ms)	10以下
電源電圧 (V)	DC12 ※
消費電力 (W)	4.5以下(付属ACアダプター使用時)
寸法 (mm)	162(H)×39.5(W)×103(D) (スタンド含まず)
質量 (kg)	0.23
付属品	ACアダプター1個、LANケーブル(2m)1本、 取付スタンド1個、取付用木ねじ2本、 スタンド固定ねじ2本、簡単接続ガイド1部

※付属ACアダプター(AC100V／DC12V・最大1A)

JJY分配器

■ 2箇所でのシステムイメージ



●信号を2分配する際に使用します。
(NTPリピータの分配数は最大2分配まで)


HFD-2



商品名	JJY用2分配器
摘要	
型名	HFD-2
商品コード	2181194
周波数帯域 (kHz)	30~100
分配損失 (dB)	約6
入出力インピーダンス(Ω)	4~16
外形寸法 (mm)	57(H)×76(W)×20.5(D)
質量 (kg)	0.09
付属品	取付ねじ2本

電波時計用リピータ（無線LAN接続タイプ）

■ システムイメージ



NRW40




摘要		環境にやさしい RoHS対応
型名		NRW40
商品コード		2181450
無線LAN	無線規格	IEEE802.11b/g/n
	通信周波数	2.4GHz帯
	セキュリティ方式	WPA2-PSK（AES、TKIP）、WPA-PSK（AES、TKIP）　※1
対応国		日本
出力周波数 (kHz)		40
輻射信号		電波時計受信用
輻射範囲		半径5m以内　（微弱無線局）
同期精度 (s)		±1.0
ステータスLED		緑点滅:正常動作時　緑点灯:待機中、黄点灯:設定中　赤点灯:接続エラー
接続設定		WPSモード:3秒以上長押し、APモード:ボタンを押しながらACアダプタを接続　※2
リセット機能(出荷設定に戻す)		ボタンを押しながらACアダプタを接続　※3
電源電圧 (V)		DC5　※4
消費電力 (W)		2.2以下
使用温度範囲 (℃)		0～40　（本体周囲温度）
寸法 (mm)		162（H）×39.5（W）×103（D）　（スタンド含まず）
質量 (kg)		約0.28
付属品		ACアダプター1個、取付スタンド1個、取付ねじ4本

※付属ACアダプター（AC100V／DC12V・最大1A）
※1　WPA-PSK（AES、TKIP）、WPA2-PSK（AES、TKIP）以外のセキュリティ方式は非対応になります。
※2　WPS/APボタン
※3　リセットボタン
※4　付属品（DC5V/1A）

NTP用アッテネーター

■ TV共聴ラインを利用したシステムイメージ



●JJY受信用（FM）変調器（STM-43/STM-63）とNTPLFR（F）の間に取付ける専用アッテネータです。

FAT-NTPM



商品名		NTP用アッテネーター
摘要		
型名		FAT-NTPM
商品コード		2181195
周波数帯域 (kHz)		30～100
外形寸法 (mm)		形状（六角）12×40.5
質量 (kg)		0.017


03 NTPサーバー

システム例(地上デジタル放送受信型)

●本器は、地上デジタル放送に含まれる時刻情報を取得して外部機器の時刻を合わせるためのNTP(Network Time Protocol)サーバーです。
●時刻基準源として地上デジタル放送のSI情報に含まれるTOT(Time Offset Table)を用いており、±500ms以下の精度で時刻情報取得が可能です。
●地上デジタル放送を受信できる環境であれば、どこでも利用可能です。別途、インターネット工事・FMやGPSアンテナ工事は必要ありません。
●自主放送用OFDM変調器が、設置されている放送室などの外部ネットワークより時刻情報の取得が困難な施設向きです。
●小型でありながら1台で複数機器の時刻補正が可能。(別途HUBが必要となります。)
●設定や動作状態は本体内蔵のWebサーバーで確認でき、専用ソフトは必要ありません。
●本器と電波時計用NTPリピータ(型番:NTPLFR)を組み合わせることで電波時計の時刻修正が可能です。


※地上デジタル放送波に含まれるTOTは、受信機に入力された時点で日本標準時(JST)の時刻に合うように送信し、その精度は±500msの誤差範囲と決められています。(ARIB TR-B14)

RFNTPS



■ システム例

◎ネットワーク上のパソコンや電波時計の時刻を補正します。
◎外部ネットワークとの接続が必要ないため、セキュリティ面でも安心安全。



※テレビ共聴施設内設置イメージ


商品名		地上波受信型NTPサーバー	備考
摘要			
型名		**RFNTPS**	
商品コード		2181975	
RF入力	入力信号	地上デジタル放送信号	フルセグ/ワンセグ自動認識
	受信チャンネル	U13~62chの内、任意の1ch	470~770MHz
	入力レベル (dBμV)	50~85	75Ω F型
	入力時刻精度 (ms)	±500	ARIB規格 ※
制御インターフェイス	LANインターフェイス	10/100BASE-TX	RJ-45
	プロトコル	NTPv3、SNTPv4	
本体遅延 (ms)		30以内	
電源電圧 (V)		AC100±10	50/60Hz
消費電力 (W)		4.0以下	
外形寸法 (mm)		77.5(W)×52.5(H)×96.5(D)	突起物含まず
質量 (kg)		約0.3	
使用温度範囲 (℃)		0~40	本体周囲温度

※地上デジタルテレビジョン放送に含まれる時間情報TOTは、ARIBの運用規格により、受信機に入力された時点で日本標準時(JST)の時刻に合うよう送信され、その精度は±500msとなっています。


システム例(GPS受信型)

●本器はLAN回線を通じて外部機器を正確な時刻に合わせるためのNTP(Network Time Protocol)サーバーです。
●時刻基準源としてGPSを用いており、±10ms以下の精度で時刻情報取得が可能です。
●GPS衛星から時刻情報を得るため、外部ネットワークより時刻情報取得が困難な施設向きです。
●モードの切替でGPSアンテナ設置状態が確認でき、ファイヤーウォールによりNTP(プロトコル)が遮られているシステムでも時刻情報の取得が可能です。
●設定や動作状態は本体内蔵のWebサーバーで確認でき、専用ソフトは必要ありません。
●本器と電波時計向けNTPリピータ(型番:NTPLFR)を組み合わせることで電波時計の時刻修正が可能です。
●別売りでGPSアンテナ取付金具、GPSアンテナ延長ケーブル(10m)、保守用GPSアンテナの用意もございます。
●GPSアンテナケーブルの延長は最大25m(付属ケーブル5m+延長ケーブル×2)まで可能です。
2181440 GPSNTPS用GPSアンテナ／2181441 GPSNTPS用アンテナ延長ケーブル(10m)／2181442 GPSNTPS用アンテナ取付金具

■ システム例1 ネットワーク上のパソコンや電波時計の時刻を補正します



■ システム例2 ファイヤーウォールにより通信が制限されているネットワーク環境上の時刻を補正します



GPSNTPS



GPSアンテナ



摘要			環境にやさしい RoHS対応 在	備考
型名			GPSNTPS	
商品コード			2181439	
NTPサーバー	時刻修正方式		GPS	
	動作状態		GPS受信状態確認モード NTPサーバー(GPS受信)モード NTPサーバー(HTTP受信)モード	スイッチ切替
	時刻精度	(ms)	±10以内	ネットワーク通信状態による
	計算時間間隔	(s)	32以下	
	ネットワークインターフェース		10/100BASE-TX	RJ-45
	対応プロトコル		NTPv3,SNTPv4	※1
	寸法	(mm)	178(H)×134(W)×42(D)	
GPSアンテナ	受信周波数	(MHz)	1575.42±1.023	
	利得	(dBi)	26±6	LNA・ケーブルロス含む
	電源電圧	(V)	DC5	
	寸法	(mm)	35.5(H)×30.4(W)×11.7(D)	アンテナ部
	ケーブル長	(m)	5±0.1	1.5D同軸ケーブル、黒
	耐水性		JIS-D-0203 S1	アンテナ部
	固定方法		マグネット固定式	※2
耐雷性		(kV)	±15(1.2/50μs)	電源端子
電源電圧		(V)	AC100±10(50/60Hz)	
消費電力		(W)	3	
使用温度範囲		(℃)	−10〜+40	本体周囲温度
質量		(kg)	0.7	
付属品			GPSアンテナ(ケーブル長5m)1個、GPSアンテナ固定用両面テープ1個、取付ねじ2本	

※1 NTPサーバー(GPS受信)モードでは、httpプロトコルでも時刻情報が通知可能
※2 GPSアンテナ固定用両面テープ付属

オーバーフローについて

・本器内蔵のGPS制御ICは2032/2/22を過ぎると日付が1024週間前(2012/7/8)に戻ってしまう仕様になっています。
・本器で使用されているOS(Linux)は、2038/1/19を超えるとオーバーフローを起こし、正常に起動しない可能性があります。
また、一部のNTPクライアント側のソフトは2036/2/7を超えるとオーバーフローを起こし、正常に時刻を取得できないものがあります。

セキュリティ機器

01 セキュリティ機器


▸P285



ドコでもeye Security
Wireless camera and touch panel display

安心の工事設計認証品

FHD 1080p Full High Definition




外から
カメラ映像を
チェック!!

※1 ACアダプタおよび電源接続部分は防水ではありません。屋外で電源接続する場合は市販の"防水ボックス"等をご利用頂き、水が掛からないように設置してください。※2 付属ACアダプター接続が必要です。

ワイヤレスセキュリティカメラ

■ カメラ角度調整可動範囲



大画面10.1インチ·タッチパネルモニター
大画面で映像が確認しやすく、
タッチパネル式でより感覚的な操作が可能です。

200万画素 FHDフルハイビジョンカメラ
1080P(1920×1080)高解像度で撮影することで、より細部まで鮮明に記録することができます。(モニター部解像度:1024×600)

大型テレビに接続可能
HDMI出力端子搭載で、ご自宅の大画面テレビに映せます。
(HDMIケーブルは付属しておりません)

録画機能(外付HDD·SDカード)
外付ハードディスク(別売)と接続可能で長時間の録画が可能です(最大2TB対応)。SDカードスロット搭載で、SDカード(別売)に動画を録画する事も可能です。

スマートフォン·タブレット対応
モニターをネットワーク回線に接続すれば、無料アプリでスマートフォン·タブレットで外出先から映像を確認できます。(IOS 6.0以降、Android 4.0以降対応)

タイムスタンプ
録画した動画に日付·時刻が自動で記録されます。
確認したい瞬間の日付や時刻が分かるので便利です。

暗闇も撮影可能 20mナイトビジョン※1
周囲が暗くなるとセンサーが自動感知して、赤外線撮影に切り替わります。暗い場所でもご利用頂けます。夜間撮影距離が最大20m、従来モデルより2倍の撮影距離が可能になりました。

動体検知※2
モニター画面の変化を感知したら、モニターおよびスマートフォン·タブレットにお知らせします。
●被写体の動作により検知しにくい場合がございます。

通信可能距離
カメラとモニターのワイヤレス通信距離は水平見通し最大300mです※3
●設置環境や障害物の有無、天候または周囲の状況などにより電波の到達距離は変化します。電波到達距離はあくまでも目安です。

IP66防塵·防水カメラ※4
IP66防塵·防水カメラだから屋外·屋内のどちらにも設置が可能です。
●完全防水構造ではありません。カメラを屋外に設置する場合は、雨水などのかかりにくい軒下などに設置してください。

カメラ最大4台接続※5
モニターにカメラを最大で4台まで接続することができます。
4台同時録画も可能です。

自動時刻合わせ(NTP機能)
インターネット接続時に自動で時刻合わせが可能です。

※1 使用環境によって赤外線投光距離が異なる場合がございます。動体検知距離とは異なります。※2 使用環境によって感知しない場合もございますので、常時録画をおすすめ致します。※3 使用の電波環境によって通信距離が著しく短くなる場合がございます。
※4 完全防水ではありません。雨が直接あたりにくい軒下などでご使用ください。※5 本製品はモニター1台とカメラ1台のセット品になります。複数のカメラで接続される場合は、別売の増設カメラSCWP06FHDをお買い求めください。

ご使用になる前に

1. 設置にあたっては、事前に通信テストを行って下さい。
○良好な受信環境の受信レベル(最大5本)は、4本以上が目安となります。
○通信距離の目安は障害物のない見通し環境ですと最大300m以内となります。ただし、カメラを設置される建物の構造により大幅に通信距離が短くなる可能性がございます。

通信距離の目安:木造構造 10m～40m

※別売のアンテナ移設ケーブル (SC05-RF05M) をご使用いただくことで通信状況が改善する場合がございます。

2. 録画機能には一部制約がございます。
○HDD/SD カードのフォーマット形式は FAT32 となっております。必ず本商品モニターからフォーマットしてご使用ください。
○解像度と接続するカメラの数によってフレームレート (1秒あたりに処理される画像数) が異なり、動画のなめらかさに影響が出ます。
○録画可能時間はカメラ表示台数の設定によって変わります。また、解像度·画質の設定によっても変わります。
○録画データファイルは約5分単位で生成されます。また録画したファイル間において約1秒程度録画されない場合がございます。
○設定メニュー操作中や、録画データ再生中は録画をすることができません。

3. スマートフォンで視聴の際にはIPv6環境でご使用になれません。
○上り回線速度は、スマートフォン1台当たり安定した3Mbps以上の回線をご使用ください。
(複数台で同時視聴される場合は台数分必要となります。3台の場合は、9Mbps以上必要となります。)
○プロバイダのP2P制限等がかかっている場合はご使用になれません。

4. 取扱説明書は当社HP上に改訂版を随時提供いたしております。
○右記の QR コードより商品ページへアクセスしページ下部よりご覧ください。

5. 本商品の取付け·取外しの設置に関わる費用はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

FHDワイヤレスセキュリティカメラ　タッチパネルモニターセット

セット

SC05ST



・200万画素
フルハイビジョン高解像度カメラ

・大画面10.1インチ
タッチパネルでカンタン操作

増設用ワイヤレスカメラ(別売)

SCWP06FHD



標準価格:**オープン**　JANコード:4962736819874

本商品はカメラ×1、モニター×1のセットになります。
本商品のモニターにカメラは最大4台まで接続可能です。カメラを増設する場合は、弊社ワイヤレスカメラSCWP06FHDをお買い求めください。
※本商品に含まれるカメラと同一製品になります。

商品名	ワイヤレスセキュリティカメラセット
型名	**SC05ST**
標準価格	**オープン**
商品コード	2181986
JANコード	49 62736 81986 7

カメラ部	
画素数	約200万画素(1920×1080 フルハイビジョン)
最低被写体照度	0ルクス(赤外線撮影時)
赤外線投光距離	最大約20m
防水/防塵レベル	IP66
視野角	垂直約63度／水平約90度
内蔵マイク	あり
イメージセンサー	1/2.7",CMOS
電源	DC+12V/1A(専用ACアダプターケーブル長約1.5m)
消費電流	最大600mA
電源ケーブル長	カメラ部約3.5m(専用ACアダプター接続時、全長約5m)
質量	約500g
外形寸法	約φ66×奥行252mm
動作温度範囲	−10〜+50℃
録画部	
録画保存	外付ハードディスク(最大2TB)※別売 SDカード(最大128GB SDHC/SDXC)※別売
フォーマット形式	FAT32
録画モード	動体検知、スケジュール、マニュアル
録画ファイル形式	AVI
複数カメラ同時録画	最大4台
上書き録画	可能
再生	モニター、PC、スマートフォン、タブレット
無線通信部	
使用周波数帯域	2403MHz〜2478MHz
スペクトラム拡散	周波数ホッピング方式(FHSS)
データレート	4.4Mbps
通信距離	最大300m(使用環境により異なります)
工事設計認証番号	モニター:204-720114,カメラ:204-720096

無料の専用アプリをダウンロード

FHD eye cam

●Google Play、App Storeでダウンロードできます。
●ダウンロードに関わる通信料はお客様のご負担になります。
●スマートフォン・タブレットは付属していません。

ANDROID アプリ Google play
Available on the iPhone App Store

液晶モニター部	
モニターサイズ	10.1インチ
モニター解像度	約61万画素(1024×600 WSVGA)
タッチパネル	加圧式(抵抗膜圧式)
カメラ受信可能数	最大4台
分割表示	2分割表示(カメラ2台接続時) 4分割表示(カメラ3〜4台接続時)
フレームレート(最大)	カメラ1台 20fps／カメラ4台 15fps
明るさ調整	4段階
HDMI出力端子	タイプA
LAN端子	RJ45
USB端子	USB-A(外付ハードディスク用 最大2TB)
SDカードスロット	最大128GB(SDXC/SDHC対応)
動作温度範囲	0〜40℃
電源	DC+12V/2A(専用ACアダプターケーブル長約1.5m)
消費電流	最大920mA
質量	約840g
外形寸法	約 幅255×高さ173×奥行37mm
スマートフォン・タブレット	
対応OS	iOS 6.0以降、Android 4.0以降
専用アプリ	FHD eye cam

付属品


液晶モニター用ACアダプター×1(コード長約1.5m、DC12V/2A)、
カメラ用ACアダプター×1(コード長約1.5m、DC12V/1A)、
カメラ用アンテナ×1、液晶モニター用アンテナ×1、
LANケーブル×1(コード長約1.5m)、カメラ固定用クッション×1、リモコン×1、
カメラ設置位置決めシール×1、液晶モニター用ネジ・アンカー×各2、
カメラ用ネジ・アンカー×各3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付)×1

FHDワイヤレスセキュリティカメラ　アンテナ移設ケーブル

●モニター用アンテナ、カメラ用アンテナのどちらでも使用できるアンテナ移設ケーブルです。取付金具は幅10mmのステンレスバンドをご使用いただけます。(別売)
●ケーブル径　約5.5mm、接続部　約11mm

SC05-RF05M





商品名	SC05STアンテナ 移設ケーブル
摘要	
型名	SC05-RF05M
標準価格	オープン
商品コード	2182183
JANコード	49 62736 82183 9
本体寸法/質量 (mm/kg)	長さ5m/約0.21
パッケージ寸法/質量 (mm/kg)	幅200×高さ240×奥行30/0.24
付属品	L型取付金具、 取付ネジ×2

注意:ドコでもeye Security FHD との組み合わせにて工事設計認証を取得しています。

FHDワイヤレスセキュリティカメラ　カメラ用マスト取付金具

●直径32～140mm程度のマストに取付可能です。

SC05-MK






商品名	SC05ST カメラ用マスト取付金具
摘要	
型名	SC05-MK
標準価格	オープン
商品コード	2182053
JANコード	49 62736 82053 5
本体寸法/質量 (mm/kg)	幅80×高さ120×奥行15/0.05
パッケージ寸法/質量 (mm/kg)	幅200×高さ240×奥行25/0.13
付属品	ステンレスバンド×2、 木ネジ×3

FHDワイヤレスセキュリティカメラ　カメラ用電源延長ケーブル

●カメラ専用の電源延長ケーブルです。ケーブル径　約3.5mm、接続部約12mm

SC05-AC10M





商品名	SC05STカメラ用電源 延長ケーブル
摘要	
型名	SC05-AC10M
標準価格	オープン
商品コード	2182052
JANコード	49 62736 82052 8
本体寸法/質量 (mm/kg)	長さ10/約0.23
パッケージ寸法/質量 (mm/kg)	幅200×高さ240×奥行35/0.24

注意:ドコでもeye Security FHD カメラ専用です。

参考資料

01 各種マーク 対応機器

▶P289

■優良住宅部品一覧、NHK共同受信施設仕様準拠機器一覧
▶P.289
■ハイシールドマーク登録機器一覧、
スーパーハイビジョン受信マーク登録機器一覧、
デジタルハイビジョン受信マーク登録機器一覧
▶P.290

02 地上デジタル放送チャンネル

▶P291

■北海道…P.291
■東　北…P.291-293
■関　東…P.293-294
■信　越…P.295
■北　陸…P.295
■東　海…P.295-296
■近　畿…P.296-297
■中　国…P.297-299
■四　国…P.299-300
■九　州…P.300-302
■沖　縄…P.302

03 各種周波数、BS・CS 放送チャンネル

▶P303

■VHF放送バンド、ミッドバンド、スーパーハイバンド、UHF放送バンド
▶P.303
■衛星放送チャンネル、通信衛星チャンネル
▶P.304
■BS・CS-IF周波数配列表、BS・CS放送テレビ番組チャンネル一覧
▶P.306

04 その他資料

▶P308

■楕円面積算出、仰角と方位角について、主な都市の仰角と方位角(BS・110°CS)、主な都市の方位角、仰角、偏波角
▶P.308
■テレビアンテナ共聴機器シンボルマーク一覧
▶P.309
■75Ω同軸ケーブルの性能表、共聴用UHFアンテナの用途と材質、減衰器の種類
▶P.310
■用語集
▶P.311

優良住宅部品一覧

BL：優良住宅部品

一般財団法人ベターリビングが優良住宅部品認定制度によって、品質、性能、アフターサービスなどに優れた住宅部品を厳重な審査に基づき認定した住宅部品です。さらに保証責任保険と賠償責任保険が制度化されていますので、安心してご利用できます。

保険

・当社の定める施工説明を逸脱しない据付工事に不具合（瑕疵）が生じ、施工者が無償修理や損害賠償を行った場合、BL マーク証紙の貼付（又は刻印等）がされている部品については、一般財団法人ベターリビングの BL 保険制度に基づき保険金が支給されます。
・BL マーク証紙の貼付（又は刻印等）がされている部品については、万一、当社又は設置工事施工者による瑕疵保証責任等が行えない場合、これに代わる措置が同財団から受けられます。
・BL 保険制度については、同財団のホームページ（http://www.cbl.or.jp/）をご覧ください。なお、BL 保険制度に関する質問は、同財団（TEL 03-5211-0680）でもお受け致します。

テレビ共同受信機器における特定機能対象機器

特定機能	保証期間
アンテナ（衛星放送用）のコンバータ、ブースター	2年
アンテナ（地上放送用）	3年
アンテナ（衛星放送用）、分岐器、分配器、直列ユニット、テレビ端子、混合（分波）器〈ただし、アンテナ（衛星放送用）のコンバーターを除く〉	5年

分類1	分類2	分類3	分類4	分類5	BL型式	日本アンテナ型式	掲載ページ
地上放送用アンテナ	UHF低域用	470～602(13～34ch)	アルミニウム		ULN-20	BLKU20L	41
	UHF全帯域用	470～710(13～52ch)			UWN-20	BLKU20	41
	FM放送帯域用	76～95MHz	ステンレス		VS-FMWS	BLKF5WS	46
	UHF低域用	470～602(13～34ch)			ULN-20S	BLKU20LS	42
	UHF全帯域用	470～710(13～52ch)			UWN-20S	BLKU20S	42
衛星放送用アンテナ	BS・110度CS受信用	パラボラ型コンバータ付き	右左旋共用	75cm型	SHA-75	BL75SRL1	27
				90cm型	SHA-90	BL90SRL1	27
受信機器	ブースター	CATV	770MHz分配用		CATV-1E	BL7702W7E	105
		CS・BS-IF・UHF・FM			SH・UF-1	BL40UE	103
		CS・BS-IF			SH-1	BL45E	98
		CATV・CS・BS-IF			CATV・SH-1	BL387E	100
	混合(分波)器	屋内用	U/V型		M-UV-7E	BL-WME	81
			CS・BS/UV型		SH-M	BL-SHM	80
		屋外用	U/V型		MC-UV-7E	BL-WMCE	81
			CS・BS/UV型		SH-MC	BL-SHMC	80
	分配器	3224 MHz用	2分配器		SH-D2	BL-DE2	123
			4分配器		SH-D4	BL-DE4	123
			6分配器		SH-D6	BL-DE6	123
			8分配器		SH-D8	BL-DE8	123
	分岐器	3224 MHz用	1分配器		SH-C1	BL-CE1	127
			2分配器		SH-C2	BL-CE2	127
			4分配器		SH-C4	BL-CE4	127
	テレビ端子	3224 MHz用	1端子	―	SH-7F	BL7FE	141
			2端子	―	SH-77F	BL77FE	141
		3224 MHz用 上り信号カット機能付	1端子	1個口用	SH-7FS(1)	BL7FSE(1)	135
				3個口用	SH-7FS(3)	BL7FSE(3)	135
			2端子	3個口用	SH-77FS	BL77FSE	135

※国土交通省　公共建築工事標準仕様書対応機器および公共住宅建設工事共通仕様書対応機器は、優良住宅部品と同じ機器を使用します。(60cmのBS・CSアンテナは除く)

NHK共同受信施設仕様準拠機器一覧

N：NHK仕様準拠品

NHK共同受信施設仕様に準拠した機器です。

種別	仕様	NHK仕様準拠型名	日本アンテナ型名	掲載ページ
■ UHFアンテナ				
UHF(13～34ch)	UHF低域用	NH-UL	BLKU20L	41
			BLKU20LS	42
UHF(13～52ch)	UHF全域用	NH-UA	BLKU20	41
			BLKU20S	42
■ 前置増幅器				
前置増幅器	UHF帯域用	NH-BSTU	NPA25U3	108
			NPA30U3	108
■ 電源供給器				
電源供給器		NH-PST-303	PST-303C	221
		NH-PST-576	PST-576	221
■ 電源降圧器				
電源降圧器		NH-PSD-33	NPSD5748	222
■ 分岐器（F型）				
分岐器(F型)	1分岐器(10dB)	NH-DC101	NTC-101	235
	1分岐器(15dB)	NH-DC151	NTC-151	235
	2分岐器(20dB)	NH-DC202	NTC-202	235
	4分岐器(20dB)	NH-DC204	NTC-204	235

種別	仕様	NHK仕様準拠型名	日本アンテナ型名	掲載ページ
■ 分岐器（FT型）				
分岐器(FT型)	1分岐器(20dB)	NTC-DC201T	GTC-201F	231～234
	2分岐器(20dB)	NTC-DC202T	GTC-202F	
	4分岐器(20dB)	NTC-DC204T	GTC-204F	
	8分岐器(20dB)	NH-DC208T	GTC-208F	
	1分岐器(8dB)	NH-DC081T	GTC-081F	
	2分岐器(8dB)	NH-DC082T	GTC-082F	
	1分岐器(11dB)	NH-DC111T	GTC-111F	
	2分岐器(11dB)	NH-DC112T	GTC-112F	
	4分岐器(11dB)	NH-DC114T	GTC-114F	
	1分岐器(14dB)	NH-DC141T	GTC-141F	
	2分岐器(14dB)	NH-DC142T	GTC-142F	
	4分岐器(14dB)	NH-DC144T	GTC-144F	
	8分岐器(14dB)	NH-DC148T	GTC-148F	
	1分岐器(17dB)	NH-DC171T	GTC-171F	
	2分岐器(17dB)	NH-DC172T	GTC-172F	
	4分岐器(17dB)	NH-DC174T	GTC-174F	
	8分岐器(17dB)	NH-DC178T	GTC-178F	
分配器(F型)	2分配器	NH-D2	TD-2W772	229
	4分配器	NH-D4	TD-2W774	229
分配器(FT型)	2分配器	NH-D2T	GTD-772F	228
	4分配器	NH-D4T	GTD-774F	228
	8分配器	NH-D8T	GTD-778F	228
	2分配器		TD-2W772FF	229
■ 保安器				
保安器	アレスター型	NH-77	NH-K1	236

ハイシールドマーク登録機器一覧

:HSマーク(ハイシールドマーク)は、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。

ブースター

種別	掲載ページ
CSBE25C-BP	88
NAVB33UE-BP	94
NAVB33SUE-BP	94
CSBE25	88

分配器

種別	掲載ページ
FPD2E	120
FPD2PE	120
NAED2L	124
ED2L(20)	124
NAED215L	124

分波器

種別	掲載ページ
NASCUESL	125
SCUESL(20)	125
NASCUES15L	125
NASUES15L	125

テレビプラグ

種別	掲載ページ
FP7EW-SP	151
FP7EB-SP	151
FP7EW2-SP	151
FP7EB2-SP	151
FP7EW(ﾊﾞﾗ)	151

コネクタ

種別	掲載ページ
F-4-SP	153
F410	153
F-5-SP	153
F510	153
FP4S-SP	152
FP4S(N)-SP	152
FP5S-SP	152
FP5S(N)-SP	152
HFFEW-SP	157
HFFEB-SP	157
F-5FB-15-SP	155
LP-P-SP	157
TVF-15-SP	155

終端抵抗（ダミー抵抗）

種別	掲載ページ
DF-75C-SP	158

アッテネーター

種別	掲載ページ
FAT3PE	160
FAT6PE	160
FAT6PE-SP	160
FAT10PE	160
FAT10PE-SP	160
FAT15PE	160

ケーブル

種別	掲載ページ
S4FBAL10FW-RP	178
S4FBAL10W-RP	178
S4FBAL15FW-RP	178
S4FBAL15W-RP	178
S4FBAL20FW-RP	178
S4FBAL20W-RP	178
S5FBAL10B-RP	179
S5FBAL10FB-RP	179
S5FBAL10W-RP	179
S5FBAL15B-RP	179
S5FBAL15FB-RP	179
S5FBAL15W-RP	179
S5FBAL20B-RP	179
S5FBAL20FB-RP	179
S5FBAL20W-RP	179
S5FBAL30B-RP	179
NA2GLRS1B	178
NA2GLRS2B	178
NA2GLRS3B	178
NA2GLRS5B	178
NA2GLS1B	176
NA2GLS2B	176
NA2GLS3B	176
NA2GLS5B	176
NA2GRSW1B	177
NA2GRSW2B	177
NA2GRSW3B	177
NA2GRSW5B	177
NA2GSS1B	177
NA2GSS2B	177
NA2GSS3B	177
NA2GSS5B	177

スーパーハイビジョン受信マーク登録機器一覧

:SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。

アンテナ

種別	掲載ページ
45SRL	25
45SRLST	25
45SRLB	25
50SRL1	25
60SRL	26

混合器

種別	掲載ページ
MEUV	76
MXEUV	76
MXC-SWE	79
MX-SWE	79

ブースター

種別	掲載ページ
NSB42DSUE	89
NSB42DSUE-BP	89

分配器

種別	掲載ページ
DME2-BP	114
DME3-BP	114
DME4-BP	114
DME2P-BP	115
DME3P-BP	115
DME4P-BP	115
EDG2P	121
EDG3P	121
EDG4P	121

分配器

種別	掲載ページ
D2E-BP	116
D3E-BP	116
D4E-BP	116
D2EP-BP	118
D3EP-BP	118
D4EP-BP	118
D2E	117
D2E(10)	117
D3E	117
D3E(10)	117
D4E	117
D4E(10)	117
D5E	117
D6E	117
D6E(10)	117
D8E	117
D8E(10)	117
D2EP	119
D3EP	119
D4EP	119
D5EP	119
D6EP	119
D8EP	119
HKD4	122
HKD6	122
HKD5	122
HKD8	122

分波器

種別	掲載ページ
NASUESL	125
SUESL(20)	125

直列ユニット・テレビ端子

種別	掲載ページ
LKE7PSP	138
LKEW7PSP	138
WKE7-7SP	137
WKE7-7PSP	137
WUE77-7BE	136
WUE77-RBE	136
WUE77BE	136
WUE77B(20)	136
WKE7-7	137
WKE7-7P	137
LKE7-R	138
LKE7	138
LKE7P	138
MUE7-7B	139
MUE7B	139
MUE7-RB	139
MKE7-7	140
MKE7	140
MKE7P	140

デジタルハイビジョン受信マーク登録機器一覧

:DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、一般社団法人　電子情報技術産業協会で、審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

:DHマーク710(デジタルハイビジョン受信マーク710)は、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録された一定以上の性能を有する機器のうち、UHF帯域(ch13～ch52)に対応したブースターに付与されるシンボルマークです。
(表の※印の機器のみ対応)

アンテナ

型名	掲載ページ
UDF85	35
UDF90W	36
UDF90C	36
UDF90B	36
UDF105	37
AU5AX	39
AU14FR	39
AU20FR	39
AUZ14FR	40
AUZ20FR	40
AUS14FR	40
AUS20FR	40

型名	掲載ページ
AU14XR	40
AU14LXR	40
AU20AX	40
AU20LX	40
AU27AX	40
AU27LX	40


ブースター

型名	掲載ページ
N42DU2※	89
N42DU2-BP※	89

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

- ●2020年4月1日現在の開局済みの地上デジタル放送の中継局です。(一部予定を含みます。また変更される場合があります。)
- ●青字は親局を示します。(但し、NHK教育は東京スカイツリーのみ)
- ●垂直偏波は【V】(一部垂直偏波:【※V】)の記号が送信塔欄に表示されております。この表示がない所は水平偏波です。
- ●放送局チャンネル変更(リパック)中継局は変更前のチャンネルをカッコ( )内に表示しております。(一部予定を含みます)
- ●総務省、各地方総合通信局の報道資料をもとに作成しております。

■ 表の見方



北海道

都道府県	北海道						
リモコン番号	1	2	3	5	6	7	8
放送局 / 放送塔	北海道放送	NHK教育	NHK総合	札幌テレビ放送	北海道テレビ	テレビ北海道	北海道文化放送
札幌	19	13	15	21	23	14	25
函館	17	14	18	15	23	19	25
旭川	19	13	15	23	14	21	25
帯広	19	13	15	21	23	17	25
釧路	45	29	33	31	36	41	43
網走	22	13	18	16	20	14	24
室蘭	22	16	24	31	20	26	33
渡島	–	–	29	–	–	–	–
北見	32	23	30	29	31	25	33
小樽	32	29	31	33	20	30	22
苫小牧	41	43	24	45	38	42	40
歌志内	44	38	42	46	48	40	50
和寒	16	18	38	36	35	17	34
定山渓	41	33	31	43	45	49	47
簾舞	42	40	38	44	46	50	48
宮の沢【V】	34	29	16	33	20	30	22
札幌藻岩下	34	18	16	26	20	24	22
置戸	47	37	45	39	41	43	48
白糠西(白糠)	44	37	35	46	48	39	50
洞爺	47	43	41	49	35	17	27
上川	29	20	31	32	22	30	24
忠類	42	40	38	44	46	50	48
広尾	20	14	16	22	24	18	26
名寄	29	20	28	32	22	30	31
上富良野	29	48	31	32	50	36	49
足寄	20	14	16	22	24	18	26
銀山都	34	24	28	36	20	26	22
大沼	44	42	40	30	32	46	38
ニセコ	19	13	15	21	23	14	25
芦別【V】	19	13	15	21	20	14	22
中標津	28	47	32	30	34	25	37
江差	29	13	31	16	20	33	37
岩内	19	13	15	21	23	14	25
遠軽	32	23	30	29	31	25	33
登別	15	13	21	25	17	23	27
宮の森	34	29	16	26	20	24	22
紋別	32	23	30	29	31	25	33
奥尻大成	17	14	18	15	41	19	47
深川	45	41	31	51	43	47	49
上士別	19	13	15	23	14	21	25
浦河	15	13	18	28	14	19	30
静内	41	32	50	35	39	42	37
振内【V】	34	16	18	28	36	26	30
留萌	48	46	44	32	42	30	34
富良野	16	20	28	18	22	26	24
知駒	41	46	48	36	39	38	34
稚内	16	20	44	32	42	33	18
幌加内	45	41	31	51	43	47	49
札幌西野	34	29	16	26	20	30	22
上砂川	29	24	16	30	20	26	22
阿寒	19	15	17	21	23	27	25
厚沢部	34	46	42	36	48	52	50
本別	40	49	51	37	30	–	28
佐呂間	19	23	15	29	17	26	21
佐呂間知来	19	23	15	29	17	26	21
若佐	22	13	18	16	20	14	24
新得	40	30	28	42	44	50	46
豊浦	19	13	15	21	23	14	25
根室	44	29	33	38	27	35	40
喜茂別	44	42	40	46	50	48	52
南喜茂別	20	18	16	22	24	28	26
札幌山元	34	29	16	26	20	24	22
平取	44	49	51	46	48	47	52
富良野麓郷	16	20	27	18	22	17	24

都道府県	北海道						
リモコン番号	1	2	3	5	6	7	8
放送局 / 放送塔	北海道放送	NHK教育	NHK総合	札幌テレビ放送	北海道テレビ	テレビ北海道	北海道文化放送
羅臼	45	29	33	31	27	35	43
富良野東山	29	46	31	43	41	47	49
留辺蘂	19	37	15	39	17	38	21
幾寅	29	35	31	43	41	47	49
札幌円山	34	29	16	26	20	24	22
江差新栄	39	48	43	30	32	45	28
江差円山	39	48	43	30	32	45	28
訓子府	19	49	15	51	17	34	21
弟子屈	19	15	17	21	23	27	26
津別	32	23	30	29	31	25	33
滝上	22	13	18	16	20	14	24
小平	19	13	15	23	14	21	25
阿寒湖畔	44	50	52	48	40	46	42
川湯	46	50	52	32	37	30	44
北檜山	44	42	45	43	23	46	25
空知金山	29	51	31	43	41	47	49
余市	18	29	31	41	43	16	51
陸別	19	13	15	21	23	17	25
日高銀嶺	22	48	46	32	20	29	24
丸瀬布	47	42	45	44	46	43	48
夕張清水沢	32	45	47	41	43	51	49
苫前	16	20	28	18	22	26	24
渡島福島	44	42	46	30	32	40	38
幌延	27	47	45	23	21	43	25
西稚内	16	20	44	32	42	33	18
霧多布	20	13	42	21	22	24	23
日高	45	43	41	31	39	37	33
寿都	34	28	18	41	47	51	49
様似	27	17	21	38	23	36	25
西様似	47	51	50	49	48	45	52
羽幌	16	20	28	18	22	26	24
黒松内	19	13	15	21	23	14	25
礼文	52	17	27	37	47	35	49
仙法志	16	45	44	32	42	30	49
白符	17	14	18	15	23	19	24
藻南	34	18	16	26	20	24	22
えりも	35	34	50	33	48	46	52
庶野	22	16	18	28	20	14	27
室蘭陣屋【V】	19	13	15	21	23	14	25
和寒西和	48	43	44	46	40	49	42
小平港	16	20	28	18	22	26	24
小平本町【V】	20	16	18	22	24	28	26
本別沢	43	47	41	45	39	–	35
豊頃茂岩	42	40	38	44	46	37	48
広尾丸山	42	40	38	44	35	37	46
厚内	46	49	48	37	35	39	44
真谷地	36	45	47	41	43	34	49
登別東	48	44	46	42	38	40	36
小樽見晴	44	38	42	46	48	40	50
小樽桂岡	44	38	42	46	48	40	50
夕張新千代田	28	46	44	30	32	36	34
江差鰊川	39	35	43	49	41	45	47
苫小牧宮の森	51	49	50	46	48	47	52
古平	44	47	42	37	43	45	49
抜海	45	46	48	36	43	40	34
浦河柏【V】	47	43	41	48	39	45	37
知内小谷石	33	31	29	37	39	43	41
函館蛾眉野	–	31	29	–	–	–	–
上勇知	28	30	31	32	29	24	26
えりも沢町【V】	22	17	16	21	20	23	25
三笠幌内	33	47	37	41	43	45	39
羅臼緑町	42	49	16	46	48	13	24
興部	27	36	35	28	17	26	34
美唄我路	33	47	37	41	43	45	39
国富	41	33	31	43	45	48	47
鷲別【V】	34	32	36	28	38	40	30
枝幸	19	26	28	49	51	44	52

都道府県	北海道						
リモコン番号	1	2	3	5	6	7	8
放送局 / 放送塔	北海道放送	NHK教育	NHK総合	札幌テレビ放送	北海道テレビ	テレビ北海道	北海道文化放送
標茶ルルラン	22	13	16	14	18	24	20
根室花咲	20	14	16	18	22	48	24
温根別	45	42	40	47	43	51	49
北洞爺	34	44	46	32	50	42	52
南羊蹄	28	36	34	29	18	26	37
中標津西町	45	41	33	49	39	42	43
網走新町	44	39	42	41	43	47	45
由仁	37	33	31	39	41	45	43
布伏内	18	14	16	20	22	26	24
壮瞥	47	43	41	49	35	17	27
船泊	28	30	47	32	45	26	43
北見若葉	19	49	15	51	17	27	21
壮瞥滝之町	19	13	15	21	23	14	18
占冠	22	26	24	20	18	34	16
北稚内	16	20	31	32	29	33	18
松前	17	14	18	15	20	19	21
旭川台場	52	43	45	42	50	17	27
今金住中	–	40	48	–	–	–	–
赤井川	42	39	37	41	43	47	45
室蘭母恋	15	13	21	25	17	23	27
常呂【V】	42	37	40	39	41	38	43
幌別【V】	15	13	21	25	17	23	27
西芦別	34	32	30	36	38	42	40
赤平	29	18	16	30	20	34	22
室蘭輪西	34	32	36	28	38	40	30
室蘭知利別	15	13	21	25	17	23	27
北芦別	24	18	16	26	28	35	33
北見仁頃	40	36	38	42	44	48	46
三石本町	38	34	36	40	44	51	49

東北

都道府県	青森				
リモコン番号	1	2	3	5	6
放送局 / 放送塔	青森放送	NHK教育	NHK総合	青森朝日放送	青森テレビ
青森	28	13	16	32	30
上北(上北鳥帽子)	26	21	23	36	25
八戸	22	14	20	24	18
深浦	26	18	19	36	25
大鰐	20	40	36	18	19
風合瀬	28	13	16	32	30
大戸瀬	26	18	24	36	25
岩崎	43	41	39	47	45
むつ	43	47	42	41	45
大畑	34	38	36	32	30
西十和田	22	26	20	24	18
東十和田	40	35	39	47	52
大間	43	20	31	33	26
三戸南部	22	14	20	24	18
今別	28	13	16	32	30
佐井	51	40	36	22	48
浅虫	44	48	46	40	42
小泊	22	26	20	24	18
十和田湖	22	26	20	24	18
木野部【V】	34	38	36	32	30
平内山口	15	17	18	14	19
平内外童子	15	17	18	14	19
平内内童子	15	17	18	14	19
大鰐虹貝	52	51	49	47	45
深浦追良瀬	43	41	39	47	40
八戸南郷	43	41	39	47	45
鰺ヶ沢中村	22	26	20	24	18
鰺ヶ沢赤石	21	23	41	19	47

02 地上デジタル放送チャンネル

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

都道府県	青森				
リモコン番号	1	2	3	5	6
放送局 / 放送塔	青森放送	NHK教育	NHK総合	青森朝日放送	青森テレビ
裏部	48	46	44	52	50
深浦長慶平	28	31	29	32	30
竜飛帯島	34	22	24	36	26
田子	47	35	39	49	45
片貝	42	40	39	46	44
津軽上小国	22	19	20	24	18
道仏	40	35	48	49	52
西津軽舞戸	28	13	16	32	30
鰺ヶ沢一ツ森	27	35	29	31	33
七戸	40	42	39	47	52
白糠	28	16	26	32	30
深浦舳作	43	41	39	47	45
中里今泉	22	26	20	24	18
竜飛宇鉄	34	22	24	36	26
津軽小国【V】	22	19	20	24	18
細越	47	51	49	52	50
脇野沢	42	40	39	46	44
久栗坂	44	48	46	40	42
上北外ヶ浜(補完局)	ー	ー	35	ー	ー

都道府県	秋田				
リモコン番号	1	2	4	5	6
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	秋田放送	秋田朝日放送	秋田テレビ
秋田	48	50	35	29	21
大館	15	14	17	20	18
大曲	23	19	25	33	26
能代	42	45	44	40	46
鷹巣	24	22	26	43	39
花輪	25	23	27	31	29
湯沢	16	14	18	22	20
本荘	43	41	45	49	47
阿仁	25	23	27	30	28
森吉	38	29	36	31	37
東成瀬	40	39	41	43	42
八森	43	47	49	51	52
森吉合川	47	45	49	52	51
大森	39	35	24	27	28
二ツ井	52	36	30	38	18
矢島鳥海	36	24	38	40	39
戸賀	26	25	28	33	30
十二所	30	28	32	35	34
寒風山	28	14	30	ー	ー
五城目	42	34	39	40	41
山内	51	49	24	27	28
田沢湖	30	28	32	36	34
角館	24	14	18	22	20
西木	30	28	32	36	34
湯沢東	23	19	25	33	26
本荘西目	28	51	30	46	39
象潟	43	41	45	49	47
横堀秋ノ宮	36	39	38	41	35
院内	45	44	46	48	47
雄物川大沢	30	49	29	36	38
鳥海	28	39	35	31	37
大湯	37	36	38	41	39
小坂濁川	16	13	19	22	21
由利前郷	16	14	18	22	20
東由利	24	34	50	31	52
東由利黒渕	44	42	46	49	48
合川根田	21	31	28	20	29
比内	21	19	22	ー	ー
小坂	37	36	38	35	34
本荘石沢	28	34	30	33	32
藤里粕毛	14	13	15	17	16
合川三木田	15	14	17	13	16
湯瀬	47	45	39	43	41
院内西	36	27	38	34	32
仁賀保院内	43	41	45	44	42
亀田	42	41	43	45	44
伊岡	36	34	32	38	30
井内	38	36	44	33	46
平鹿馬鞍【V】	46	49	40	44	42
大館長走	24	23	25	36	27
阿仁荒瀬	45	44	46	48	47
男鹿安全寺	24	22	33	38	36
五里合	42	31	44	40	46

都道府県	岩手					
リモコン番号	1	2	4	5	6	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	テレビ岩手	岩手朝日テレビ	岩手放送	岩手めんこいテレビ
盛岡	14	13	18	22	16	20
二戸	23	21	17	19	15	50
一関	23	37	27	43	15	29
谷地山	25	26	32	36	28	34
遠野	24	21	17	30	15	19
大槌新山	25	23	29	52	27	47
室根【V】	51	49	27	30	15	29
釜石	14	13	22	18	20	16
宮古	14	13	17	18	15	16
大船渡	14	28	22	18	20	16
久慈	32	13	35	48	25	46
野田	33	31	35	48	25	46
大槌	14	13	17	18	15	16
西根松尾	25	26	32	36	28	34
岩泉	23	21	24	22	25	20
陸前高田	24	21	17	19	47	45
新里	28	30	24	22	26	20
雫石	46	48	42	50	44	40
普代田野畑	14	13	17	18	15	16
山田	14	13	17	18	15	16
湯田	25	26	38	32	36	42
岩手沼宮内	25	26	32	36	28	34
二戸堀野	31	33	44	48	40	46
陸中大野	28	13	38	16	30	34
種市本町	28	13	38	16	30	34
花巻湯口	45	46	48	50	47	49
久慈大川目	30	34	26	38	36	28
大槌桜木	39	40	42	44	41	43
宮古女遊戸	23	21	24	22	25	20
大船渡船河原	36	49	42	48	46	44
平泉要害	39	40	50	48	41	46
宮古花輪	46	47	49	36	48	35
田老	23	21	24	22	25	20
一関小山【V】	36	38	35	31	33	44
一関上大桑	50	52	42	38	44	40
大東前畑【V】	17	19	24	22	21	20
大東京津畑	40	38	47	45	41	39
大東丑石	38	37	46	36	39	48
岩泉惣畑	36	37	44	46	38	45
岩泉中島	46	47	49	51	48	50
盛岡川目	24	27	37	51	29	38
湯田湯本	52	45	43	34	40	44
千厩	51	49	27	43	15	29
盛岡浅岸	24	27	37	30	29	38
大東下内野	38	39	41	43	40	42
沢内	14	13	18	22	16	20
岩泉小川	36	42	44	46	38	40
大東猿沢	41	36	40	30	39	38
山田豊間根	22	24	26	45	32	38
岩手東山	26	36	40	30	50	38
田老大平	26	27	29	31	28	30
一関釣山	45	47	27	43	15	29
大東遅沢	26	43	47	30	45	49
岩泉小成	36	37	39	41	38	40
陸前島部	18	16	14	22	26	20
大東内野	26	36	18	22	16	20
沢内川舟	25	23	27	39	37	29
花泉	23	25	27	43	15	29
山田関谷	31	32	34	36	33	35
山田関口	26	27	29	25	28	30
北上口内	41	40	35	31	39	33

都道府県	宮城					
リモコン番号	1	2	3	4	5	8
放送局 / 放送塔	東北放送	NHK教育	NHK総合	宮城テレビ	東日本放送	仙台放送
仙台	19	13	17	24	28	21
涌谷【V】	19	14	17	24	28	21
気仙沼	23	13	15	27	30	25
白石	22	16	18	30	20	23
栗駒	22	30	26	18	20	16
志津川	18	26	22	14	16	20
鳴子	27	23	25	41	43	29
蔵王遠刈田	44	40	42	48	50	46
秋保	44	40	42	48	50	46
村田	45	41	43	49	51	47
石巻	41	37	39	45	47	43
小野田宮崎	44	38	42	48	49	46
登米	40	46	51	44	49	42
白石越河	44	40	42	48	51	46
気仙沼鹿折	18	16	17	20	21	19
小原七ヶ宿	44	40	42	48	50	46
鳴子鬼首	42	38	40	46	48	44
唐桑早馬	32	44	41	35	39	34
女川	31	52	29	35	50	33
東和米川	22	34	26	18	20	16
牡鹿	44	40	42	48	50	46
花山	44	40	42	48	50	46
唐桑大沢	23	13	52	27	50	25
岩沼志賀	44	40	42	48	49	46
岩沼上志賀	44	40	42	48	49	46
女川清水	22	16	18	30	20	23
歌津港【V】	46	41	48	34	32	40
歌津田の浦	46	42	44	34	32	36
石巻祝田	45	42	44	47	48	46
丸森石神	41	37	39	45	47	43
丸森五反田	42	38	40	46	48	44
羽出庭	22	16	18	30	20	23
大張	22	16	18	30	20	23
気仙沼八瀬	42	38	40	46	48	44
東鳴子	46	44	45	48	49	47
嵯峨立南	22	30	26	18	20	16
津山横山	42	40	44	50	48	46
津山石貝【V】	45	43	44	47	48	46
津山入沢	45	43	44	47	48	46
気仙沼前木	35	31	33	41	45	39
小野田青野	33	31	32	35	40	34
箆岳東	40	46	39	44	47	42
東和嵯峨立【V】	45	43	44	47	48	46
柴田船迫	22	16	18	30	20	23
松島高城	40	36	38	44	48	42
栗駒沼倉	41	39	40	43	44	42

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

都道府県	福島					
リモコン番号	1	2	4	5	6	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	福島中央テレビ	福島放送	テレビユー福島	福島テレビ
福島	15	14	27	29	26	25
会津若松	16	14	22	30	20	18
飯舘	16	23	22	36	20	18
滝根【V】	41	37	46	47	44	42
原町	15	14	27	29	26	25
白河	16	13	17	19	20	18
富岡	16	33	22	35	20	18
いわき南(いわき)	16	13	17	28	26	21
月舘	16	23	22	49	20	18
石川	28	13	22	23	24	21
磐梯熱海	28	13	40	38	51	49
郡山田村	16	13	22	37	20	18
田島	15	13	27	29	26	25
塙	30	13	17	19	20	18
柳津三島	15	13	27	29	26	25
東只見	16	14	22	30	20	18
東金山	45	49	27	28	24	25
いわき北(水石)	15	14	27	29	24	25
双葉川内	16	13	17	19	20	18
荒海	28	24	17	19	23	21
南郷	15	13	17	19	23	21
昭和	31	32	27	28	24	25
逢田	16	13	22	19	20	18
東裏磐梯	34	43	32	28	24	39
只見	34	50	32	36	47	31
三春	44	13	40	38	46	42
天栄	16	13	22	19	20	18
東塙	30	13	32	23	24	21
表郷	16	13	22	23	20	21
川俣	16	37	22	47	20	18
長沼	16	13	22	19	20	18
船引	21	17	22	19	20	18
西古殿	16	13	22	19	20	18
棚倉富岡	30	13	17	19	20	18
いわき遠野	15	14	43	19	45	29
磐城西郷	28	37	33	36	31	40
東常葉	40	38	50	43	45	48
福島信夫	16	23	22	49	20	18
小野	40	38	50	17	52	48
浪江津島	16	37	22	23	20	18
岩代	40	38	34	36	32	42
いわき湯本	15	23	22	19	20	18
古殿	41	43	46	45	44	42
大久	45	43	40	36	37	34
福島大波	30	32	40	38	24	34
犬神	21	23	17	19	20	18
郡山河内【V】	40	38	43	47	49	45
保原富沢	16	23	22	48	20	18
西金山	15	13	17	23	19	21
高玉	16	13	22	37	20	18
伊南	34	24	32	30	26	28
東昭和	16	14	22	30	20	18
土湯	28	37	40	38	24	39
金山	15	13	17	23	19	21
裏磐梯	16	13	22	23	20	18
南川俣	28	13	17	19	24	21
南伊南	16	14	22	25	20	18
南伊南耻風	15	13	17	19	23	21
西郷長坂	30	32	34	23	24	39
西郷虫笠	30	32	34	23	24	28
西郷谷地中【V】	30	32	28	23	24	39
矢祭	41	37	43	45	44	39
大里	42	37	40	46	48	44
古殿松川	30	32	35	36	37	34
白河南	30	32	43	45	46	42
小野浮金	43	45	34	36	31	42
鹿島栃窪	40	38	46	48	44	42
西郷羽太	37	38	35	36	40	39
いわき窪田	49	50	48	31	32	34

都道府県	山形					
リモコン番号	1	2	4	5	6	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	山形放送	山形テレビ	テレビユー山形	さくらんぼテレビジョン
山形	14	13	16	18	20	22
鶴岡	34	32	16	18	20	27
新庄	17	15	19	21	23	33
小国	27	25	31	38	33	45
米沢天元台	28	24	32	34	37	40
西白鷹(白鷹長井)	29	27	31	33	35	39
朝日	42	41	43	44	45	46
山寺	14	13	16	18	20	22
関山	14	13	41	43	45	47
東沢	14	13	16	18	20	22
尾花沢	35	31	37	39	40	48
温海	25	22	16	18	20	14
羽前金山	17	15	19	21	23	33
高畠	17	15	21	23	19	25
蔵王温泉【V】	25	23	16	18	20	22
東天童	52	50	31	39	49	－
飯豊中津川	48	43	49	42	44	46
東山形	27	25	29	31	35	37
白鷹下山	29	27	31	33	35	26
白鷹佐野原	29	27	31	33	35	26
高畠時沢	27	25	29	31	33	39
鶴岡三瀬	42	41	43	44	45	46
飯豊	43	42	44	46	48	49
銀山	17	15	19	21	23	25
戸沢	44	42	38	46	－	－
最上前森	42	41	43	44	45	46
朝日東岩本	42	41	43	44	45	46
米沢館山	29	27	26	35	－	－
簗沢	34	32	37	－	－	－
真室川高坂	34	32	35	37	39	－
白鷹黒鴨	42	41	43	44	45	－
尾花沢牛房野	17	13	16	18	20	－

関東

都道府県	千葉							
リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	千葉テレビ	日本テレビ	テレビ朝日	TBS	テレビ東京	フジテレビ
千葉	－	－	30	－	－	－	－	－
銚子	51	39	30	33	43	36	45	42
東金	34	26	29	25	24	22	23	21
大多喜	34	26	30	25	24	22	23	21
君津【V】	34	26	30	25	24	22	23	21
長南	32	13	30	33	17	15	18	19
市原加茂	37	39	30	33	43	41	31	35
勝浦	34	26	30	25	24	22	23	21
館山【V】	34	26	30	25	24	22	23	21
小見川	34	26	30	25	24	22	23	21
佐原	34	39	30	33	43	36	45	42
下総光【V】	34	26	30	25	24	22	23	21
丸山	44	38	29	33	43	41	31	35
勝浦総野	37	39	29	33	43	41	31	35
鴨川	50	52	30	44	32	48	31	38
富山【V】	37	26	30	25	24	22	23	21
白浜【V】	39	13	29	14	17	15	33	19
上総大原	20	13	30	14	17	15	18	19
千倉大貫	32	38	16	14	17	15	18	19
いすみ	50	52	48	44	40	41	45	42
鋸山【V】	34	26	30	25	24	22	23	21
富津【V】	44	39	29	33	40	41	31	38
上総湊【V】	34	26	30	25	24	22	23	21
岬【V】	20	13	30	14	17	15	18	19
館山竜岡【V】	35	49	48	52	43	45	51	42
富浦	44	39	29	33	40	41	31	38
和田	37	39	49	47	42	48	45	46
鴨川宮	36	39	49	33	40	41	45	46
鴨川平塚	36	39	49	33	40	41	45	46
市原牛久【V】	37	39	29	46	47	36	45	42
館山南【V】	39	49	32	44	40	47	31	46
大多喜三条	20	13	49	14	17	15	18	19
富津豊岡	42	45	13	14	17	15	20	19
君津長谷川	51	47	49	52	46	44	50	48
山武日向	51	52	47	44	40	38	46	35
富津浜金谷	42	45	29	33	39	35	31	37
東金城跡	51	52	47	44	40	38	46	35

都道府県	東京							
リモコン番号	1	2	4	5	6	7	8	9
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	日本テレビ	テレビ朝日	TBS	テレビ東京	フジテレビ	東京MX
東京スカイツリー	27	26	25	24	22	23	21	16
新島【V】	35	48	52	43	45	51	42	50
伊豆大島	35	39	41	43	45	51	37	30
八丈	40	38	30	37	32	39	34	41
青梅沢井	27	26	25	24	22	23	21	17
八王子	27	26	25	24	22	23	21	20
新島本村【V】	27	26	25	24	22	23	21	20
八王子上恩方	29	31	35	39	36	40	37	－
鶴川	13	15	36	43	39	44	41	34
永山	13	15	36	43	39	44	41	17
三宅	40	38	30	37	32	39	34	41
奥多摩	29	31	35	39	36	40	37	33
波浮	37	31	41	40	33	44	38	29
八丈末吉	16	13	14	17	15	18	19	20
八丈洞輪沢	16	13	14	17	15	18	19	20
青梅	27	26	25	24	22	23	21	20
青梅小曾木	29	39	33	43	36	45	37	40
小仏城山	35	47	37	43	42	44	41	14

都道府県	東京					
リモコン番号	1	2	4	5	6	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	静岡第一テレビ	静岡朝日テレビ	静岡放送	テレビ静岡
伊豆東海岸	33	13	29	20	15	17

都道府県	埼玉							
リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	テレビ埼玉	日本テレビ	テレビ朝日	TBS	テレビ東京	フジテレビ
浦和	－	－	32	－	－	－	－	－
児玉【V】	13	26	32	25	24	22	23	21
秩父	13	26	32	25	24	22	23	21
小鹿野	19	17	52	41	43	36	45	51
鬼石【V】	13	17	－	18	34	20	44	31
神泉【V】	－	－	15	－	－	－	－	－
秩父定峰【V】	19	17	15	30	48	39	50	51
秩父栃谷【V】	19	17	15	30	48	39	50	51
風布	33	26	36	25	24	22	23	21
飯能上赤工	13	17	15	33	40	36	44	42
横瀬根古谷【V】	19	17	15	30	48	36	50	51
飯能原市場	13	17	15	33	40	36	44	42
東秩父	－	－	15	－	－	－	－	－
飯能唐竹	13	17	15	33	40	36	44	42
名栗	－	－	49	－	－	－	－	－
吾野	－	－	41	－	－	－	－	－
小川	13	26	49	25	24	22	23	21
本庄【V】	52	－	－	－	－	－	－	－

02 地上デジタル放送チャンネル

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

都道府県	群馬							
リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	群馬テレビ	日本テレビ	テレビ朝日	TBS	テレビ東京	フジテレビ
前橋	37	39	19	33	43	36	45	42
沼田	37	26	19	25	24	22	23	21
利根【V】	20	26	29	25	24	22	23	21
吾妻	20	13	18	14	24	22	29	21
下仁田【V】	37	26	19	25	24	22	23	21
桐生	37	26	19	25	24	22	23	21
草津【V】	35	13	30	38	17	15	18	29
片品	30	32	44	34	38	14	18	16
川場	49	26	51	25	24	22	23	21
沼田発知	29	13	16	14	17	27	18	15
桐生梅田【V】	28	39	46	33	43	31	40	38
嬬恋田代	42	39	31	33	34	36	44	32
沼田沼須	29	13	16	14	46	27	18	44
倉渕	20	13	44	14	17	15	18	29
鬼石【V】	–	–	19	–	–	–	–	–
妙義	20	13	31	14	32	30	38	29
横川	35	26	31	25	24	22	23	21
嬬恋干俣【V】	37	39	19	25	34	36	44	32
片品東小川	20	26	17	25	24	22	23	21
子持小川原	20	13	21	14	17	15	18	16
利根大原【V】	20	26	16	25	24	22	23	21
太田金山	41	–	19	–	–	–	–	–
太田	31	–	34	–	–	–	–	–
白沢	29	13	16	14	30	20	18	41
松井田上増田	20	13	29	14	17	15	18	16
嬬恋三原	37	40	–	–	–	–	–	–
長野原	51	46	–	–	–	–	–	–
三波川	20	39	–	–	–	–	–	–
安中遠丸【V】	20	13	34	14	17	15	18	16
子持伊熊	20	49	47	14	17	15	18	16
渋川金井【V】	35	38	41	14	46	44	18	20
行幸田【V】	35	13	41	14	46	44	18	20
黒保根	44	47	29	41	46	40	38	35
藤岡鬼石【V】	37	–	–	–	–	–	–	–

都道府県	栃木							
リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	とちぎテレビ	日本テレビ	テレビ朝日	TBS	テレビ東京	フジテレビ
宇都宮	47	39	29	34	17	15	18	35
矢板	47	39	29	19	17	15	18	35
足利【V】	46	26	29	25	24	22	23	21
今市	47	26	29	25	24	22	23	21
馬頭【V】	20	26	14	25	24	22	23	21
日光清滝【V】	32	34	30	36	42	38	44	40
葛生【V】	46	39	29	33	43	36	45	42
鹿沼	20	13	46	14	36	33	37	19
足尾	33	35	31	37	43	39	45	41
那須伊王野	16	26	14	25	24	22	23	21
岩舟【V】	46	39	14	33	43	36	45	42
日光広久保	20	13	32	14	28	16	30	19
黒羽中野内【V】	16	26	13	25	24	22	23	21
烏山神長【V】	16	26	13	25	24	22	23	21
南那須志鳥	16	26	13	25	24	22	23	21
黒羽川上	37	38	45	33	42	36	43	40
黒羽前田	16	26	13	25	24	22	23	21
黒羽須賀川	37	38	41	48	51	49	52	50
黒羽須賀川下	16	13	20	14	17	15	18	19
那須芦野【V】	37	38	41	32	51	46	52	50
鹿沼板荷【V】	32	39	38	34	17	15	18	35
烏山向田【V】	20	38	14	48	51	49	52	50
那須稲沢	37	38	43	48	51	49	52	50
益子上大羽【V】	16	26	13	25	24	22	23	21
那須寄居	37	38	41	48	51	49	52	50
那須成沢	16	26	13	25	24	22	23	21
喜連川【V】	20	26	14	25	24	22	23	21
鬼怒藤原	20	26	14	25	24	15	23	19
中禅寺湖	33	35	31	37	43	39	45	41
足利名草	46	26	29	25	24	22	23	21
日光所野	46	43	31	36	42	33	45	40
塩谷船生	46	43	41	48	51	49	52	50
上河内	46	43	41	48	51	49	52	50
閑馬	44	40	41	48	38	49	37	35
閑馬宮内	44	40	41	48	38	49	37	35
那須高原	44	38	41	48	51	49	52	50
都賀大柿	44	38	41	48	43	31	45	42
益子【V】	44	38	41	48	51	49	40	50
足利五十部	47	26	44	25	24	22	23	21
葛生牧町	44	40	41	48	38	49	37	35

都道府県	栃木							
リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	とちぎテレビ	日本テレビ	テレビ朝日	TBS	テレビ東京	フジテレビ
みかも山	44	–	–	–	–	–	–	–
足利西	47	–	–	–	–	–	–	–
葛生仙波	44	40	41	48	38	49	37	35
栃木大森	44	38	41	48	51	31	40	50
鴻野山	44	38	41	48	51	49	40	50
刈生田	44	38	41	48	51	49	40	50
足利月谷	47	38	40	33	43	36	45	42
日光山口	37	43	31	36	42	33	45	40
新塩原	51	49	–	–	–	–	–	–
足利西宮	47	38	41	48	51	49	40	50
名草上町	47	38	40	33	43	36	45	42

都道府県	茨城						
リモコン番号	1	2	4	5	6	7	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	日本テレビ	テレビ朝日	TBS	テレビ東京	フジテレビ
水戸	20	13	14	17	15	18	19
十王	47	39	38	44	41	46	35
日立	20	52	14	37	15	18	19
山方	20	26	34	24	22	23	21
常陸鹿島	20	26	25	24	22	23	21
日立神峰	20	13	25	24	22	23	21
竜神平【V】	16	39	41	24	22	23	21
筑波【V】	49	–	–	–	–	–	–
北茨城	42	40	14	44	15	46	19
奥久慈男体【V】	31	26	25	24	22	23	21
大子	20	13	14	17	15	18	19
里美	20	13	14	17	15	18	19
御前山	16	26	25	24	22	23	21
水府	20	13	14	17	15	18	19
笠間【V】	31	39	34	37	33	43	35
岩瀬	52	26	25	24	22	23	21
那珂湊	31	26	25	24	22	23	21
八郷【V】	20	13	14	17	15	18	19
筑波神郡【V】	31	39	14	17	15	18	35
八郷南【V】	20	13	33	43	36	37	41
筑西【V】	52	–	–	–	–	–	–
神栖	44	–	–	–	–	–	–
古河	52	–	–	–	–	–	–
大洗サンビーチ【V】	47	48	50	40	38	46	41
笠間上郷	31	48	50	40	38	46	41
石岡真家	31	48	50	40	38	46	41
かすみがうら【V】	31	48	50	40	38	46	41
日立北	47	–	–	–	–	–	–

都道府県	山梨			
リモコン番号	1	2	4	6
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	山梨放送	テレビ山梨
甲府	21	23	25	27
富士吉田	21	23	25	27
身延	26	28	22	24
都留	41	43	39	37
大月	15	13	17	19
上野原	29	31	36	40
穴山	40	52	39	42
南部	41	46	47	44
初狩	29	32	38	40
富沢	30	32	–	–
市川大門	40	42	51	48
道志	33	35	32	34
笹子	41	43	39	37
芦川	36	38	41	44
秋山【V】	15	13	17	14
本栖	40	42	–	–
桐原	30	43	–	–
西原	38	40	–	–
山中湖	15	13	17	19
丹波山	34	36	–	–
武川真原	43	45	36	33
白州横手	26	28	31	24
大月藤崎	47	32	38	49

都道府県	神奈川							
リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	テレビ神奈川	日本テレビ	テレビ朝日	TBS	テレビ東京	フジテレビ
横浜	–	–	18	–	–	–	–	–
平塚【V】	19	26	18	25	24	22	23	21
小田原	19	34	31	52	47	36	49	38
南足柄	30	34	35	32	40	36	44	38
湯河原【V】	30	34	37	32	40	36	44	38
愛川	13	15	17	32	40	45	50	48
箱根湯本【V】	30	34	47	32	40	36	44	38
横須賀武【V】	13	15	17	32	40	36	44	38
相模湖	19	47	18	37	43	42	44	41
仙石原【V】	30	45	35	29	39	36	44	37
山北	19	26	18	25	24	22	23	21
津久井【V】	39	15	17	29	31	45	44	38
久里浜(北側:H)	13	15	17	32	40	36	52	38
久里浜(西側:V)	13	15	17	32	40	36	52	38
逗子(西側:H)	13	15	17	32	40	36	44	38
逗子(東側:V)	13	15	17	32	40	36	44	38
秦野【V】	13	15	17	32	40	36	44	38
横須賀鴨居	13	15	18	29	31	50	44	48
湯の沢	13	15	17	29	20	14	28	16
笹下	19	26	17	25	24	22	23	21
釜利谷【V】	13	15	17	33	43	45	41	35
城ヶ島【V】	13	15	–	–	–	–	–	–
衣笠	13	15	17	32	40	36	44	38
厚木飯山	13	15	–	–	–	–	–	–
秦野菩提	33	45	35	41	43	29	39	37
大船【V】	13	15	17	32	40	36	44	38
大矢部	13	15	–	–	–	–	–	–
粟山芳ヶ久保【V】	46	45	–	–	–	–	–	–
中井	13	15	17	32	40	36	44	38
根岸岡村	13	15	–	–	–	–	–	–
鎌倉笛田	19	34	–	–	–	–	–	–
青野原	–	–	33	–	–	–	–	–
戸塚	19	26	17	25	24	22	23	21
鎌倉	13	15	17	32	40	36	44	38
大道六浦	13	15	–	–	–	–	–	–
箱根強羅	33	41	35	29	39	46	43	37
藤野	51	34	33	32	46	45	50	38
小田原東	30	34	31	52	47	46	49	37
相模原	–	–	33	–	–	–	–	–
みなとみらい(北西:H)	51	47	49	52	46	45	50	48
みなとみらい(南西:V)	51	47	49	52	46	45	50	48

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

信越

都道府県	新潟					
リモコン番号	1	2	4	5	6	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	テレビ新潟	新潟テレビ21	新潟放送	新潟総合テレビ
新潟	15	13	26	23	17	19
高田	16	14	31	39	18	25
相川	38	41	32	34	36	40
小出	22	20	30	32	24	28
糸魚川	16	14	25	31	18	24
津南	16	14	25	31	18	24
越後湯沢	15	13	26	23	17	19
松代	24	22	34	36	28	32
高柳	33	31	39	41	37	38
守門	16	14	36	38	18	34
関川	41	39	47	49	43	45
六日町	16	14	36	38	18	34
越後川口	15	13	26	23	17	19
青海	16	14	25	31	18	20
三川	27	25	45	49	39	43
越後大和	16	14	36	38	18	34
府屋	30	28	36	37	31	33
勝木	16	14	24	25	18	20
両津	46	41	51	49	36	40
高千	46	41	26	43	45	19
安塚	24	22	34	36	28	32
新井	43	42	47	49	44	45
外海府	22	18	32	34	24	30
糸魚川早川	28	22	36	38	32	34
朝日塩野町	30	28	36	37	32	34
新発田赤谷	32	28	42	44	34	40
村松	48	40	45	49	39	43
湯之谷	22	20	30	32	24	28
鹿瀬日出谷	15	13	26	23	17	19
栃尾	41	39	47	49	43	45
越後黒川	16	14	31	33	18	25
塩沢	33	49	47	31	37	45
妙高高原	43	42	47	49	44	45
津南田中	15	13	26	23	17	19
津南上郷	16	14	25	22	18	24
津南中津	16	14	25	31	18	24
小千谷真人[V]	33	32	38	39	36	37
津川	27	25	45	49	39	43
土樽	31	28	37	38	32	33
糸魚川大野	16	14	25	31	18	24
柏崎山口	22	20	30	32	24	28
関川女川	27	22	37	38	28	36
村上	16	14	31	33	18	25
越路	33	32	41	43	37	39
鯖石	16	14	22	24	18	20
牛野尾谷	42	40	48	50	44	46
新津[V]	41	28	47	34	36	37
津南中里[V]	43	42	49	50	45	47
牧[V]	41	38	47	49	43	45
下相川	15	13	26	23	17	19
中郷	41	36	50	52	46	48
柿崎	24	22	32	34	28	30
宮古木	16	14	24	30	20	22

都道府県	長野					
リモコン番号	1	2	4	5	6	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	テレビ信州	長野朝日放送	信越放送	長野放送
長野	17	13	14	18	16	15
善光寺平	28	32	22	24	36	34
八千穂	17	13	14	18	16	15
佐久	50	27	22	21	51	49
飯山[V]	25	27	47	33	51	49
戸倉上山田	25	27	35	33	23	29
信州新町	31	29	39	21	37	19
山ノ内	17	13	14	18	16	15
真田	25	27	48	46	23	49
南牧	25	27	31	33	23	29
中条	31	49	39	21	37	19
軽井沢	25	27	35	41	23	44
望月	50	47	48	46	23	45
牟礼	31	46	39	33	37	41
須坂東	20	30	19	–	40	38
戸隠陣場平	28	32	22	24	36	34
松代東条	25	27	35	33	23	26

都道府県	長野					
リモコン番号	1	2	4	5	6	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	テレビ信州	長野朝日放送	信越放送	長野放送
坂城	45	32	22	24	36	34
飯田	46	48	35	33	36	49
岡谷諏訪	47	38	44	41	51	49
松本	28	32	22	24	23	26
岡谷川岸	25	27	22	24	23	26
辰野	25	39	29	45	37	47
高遠	25	31	29	21	32	34
木曽福島	28	32	35	24	38	26
明科	25	27	35	33	37	39
大町	52	45	43	41	51	38
上松	17	13	14	18	16	15
倉本	27	34	48	52	23	50
麻績	43	45	49	41	36	34
白馬	25	27	22	24	23	26
駒ケ根中沢	25	31	29	–	37	43
飯田阿智	22	19	29	24	31	26
伊那	28	27	22	24	23	26
富士見	17	13	14	18	16	15
塩尻東	36	19	34	21	37	39
飯田川路	28	27	32	–	23	34
白樺湖	28	34	22	–	32	26
車山	37	39	35	–	36	40
西裾花台	28	32	22	24	36	34
大岡西	28	32	22	24	36	34
信濃町[V]	31	27	39	33	37	41
菅平	28	32	–	–	–	–
望月城山	25	27	29	21	31	45
飯山愛宕	28	32	22	24	36	34
飯山奈良沢	28	32	22	24	36	34
山ノ内湯ノ原	35	43	29	21	23	26
長野西	25	27	19	21	23	26
木曽妻籠	46	44	–	–	–	–
中軽井沢	25	27	35	41	23	44
飯綱湖	31	32	39	33	36	34

北陸

都道府県	石川					
リモコン番号	1	2	4	5	6	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	テレビ金沢	北陸朝日放送	北陸放送	石川テレビ放送
金沢	15	13	17	23	14	16
七尾	52	44	30	42	20	39
輪島	24	31	32	26	27	28
珠洲	33	31	37	25	14	16
羽咋	29	31	36	26	21	38
山中	19	20	21	30	28	18
舳倉	45	31	43	41	49	47
大聖寺	24	34	36	26	27	38
富来	19	18	32	22	27	28
東門前	24	31	32	29	27	28
能登鹿島[V]	24	18	32	22	27	28
小松金平	19	20	21	22	27	18
小松尾小屋	30	29	31	35	27	28
塩屋	15	13	17	23	14	16
粟津	15	13	17	23	14	16
輪島町野	24	31	32	34	27	28
鳥越	19	20	21	22	27	28
尾口	19	20	21	22	27	28
白峰	19	20	21	22	27	28
鶴来	19	20	21	22	27	28
加賀東谷口	40	39	46	48	42	44
白山下	15	13	17	23	14	16
津幡竹橋	29	31	35	39	27	28
片山津	35	39	43	41	45	47

都道府県	福井			
リモコン番号	1	2	7	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	福井放送	福井テレビ
福井(足羽山)	19	21	20	22
敦賀	24	27	28	26
小浜	29	36	47	31
大野	41	43	44	42
美浜	24	27	28	26
勝山	32	34	28	30
武生南[V]	38	34	36	32
鯖江河和田	46	48	44	42
三国[V]	29	26	30	31
上中	32	34	35	33
武生新宮	24	26	28	30
越前	46	50	48	51
高浜	38	40	44	42
福井国見[V]	19	21	48	22
下宇坂	24	26	28	30
福井池田	24	26	28	30
福井川西[V]	24	34	35	32
大野阪谷	49	45	47	51
越廼[V]	24	26	28	30
上宇坂	38	34	36	32
羽生	24	26	28	30
今庄	46	40	44	42
金津細呂木	46	48	44	42
鯖江北	38	40	36	32
三国北	49	45	47	51
芦原浜坂	43	45	47	41
東美浜	37	40	39	41
小浜口名田	32	34	–	–
南条	49	51	–	–
小浜中名田	37	40	–	–
勝山平泉寺	24	26	35	36

都道府県	富山				
リモコン番号	1	2	3	6	8
放送局 / 放送塔	北日本放送	NHK教育	NHK総合	チューリップテレビ	富山テレビ
富山	28	24	27	22	18
福光	29	30	39	21	20
宇奈月	46	49	48	51	50
高岡二上	38	37	36	47	40
細入	38	30	36	42	40
大山小見	38	30	36	42	40
氷見[V]	28	24	27	22	18
氷見論田	28	24	27	22	18
細入猪谷	28	24	27	22	18
宇奈月大原	28	24	27	22	18

東海

都道府県	愛知						
リモコン番号	1	2	3	4	5	6	10
放送局 / 放送塔	東海テレビ	NHK教育	MHK総合	中京テレビ	中部日本放送	名古屋テレビ	テレビ愛知
名古屋(瀬戸タワー)	21	13	20	19	18	22	23
豊橋	15	24	29	17	16	14	26
蒲郡田原[V]	15	24	29	17	16	14	26
鳳来大野	21	13	20	19	18	22	23
二川	15	24	29	17	16	14	26
設楽	–	43	41	–	–	–	–
常滑	–	39	34	–	–	–	26
犬山南	–	49	48	–	–	–	51
知多内海	–	39	42	–	–	–	38
稲武東	15	24	27	17	16	14	26
稲武西	21	13	20	19	18	22	23
名駅	–	49	50	–	–	–	26
国際センター[V]	–	–	–	–	–	–	26
足助東	–	24	29	–	–	–	–
本宿	42	40	37	38	39	41	43
三河一宮[V]	–	27	20	–	–	–	–
幡豆[V]	43	24	29	37	41	45	26
赤羽根	38	46	44	40	36	42	32
藤岡	–	31	32	–	–	–	–
山海	–	39	42	–	–	–	38
大高	–	–	–	–	–	–	26

02 地上デジタル放送チャンネル

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

都道府県	三重						
リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7
放送局 / 放送塔	東海テレビ	NHK教育	NHK総合	中京テレビ	中部日本放送	名古屋テレビ	三重テレビ
津	–	44	28	–	–	–	27
伊勢	15	13	29	17	16	14	24
名張	21	33	47	19	18	37	27
尾鷲	15	13	32	17	16	14	31
熊野	21	33	29	19	18	22	31
磯部	21	30	28	19	18	22	27
鳥羽	21	44	28	19	18	22	27
伊賀	21	33	47	19	18	48	27
南勢	21	13	23	19	18	22	24
北勢	21	44	32	19	18	22	24
紀宝成川	21	33	29	19	18	22	31
紀宝神ノ内	37	47	45	41	35	39	43
桑名	–	–	32	–	–	–	27
菰野	–	–	32	–	–	–	27
大王船越北	–	52	50	–	–	–	–
島ヶ原	–	44	39	–	–	–	–
志摩	–	48	–	–	–	–	–

都道府県	岐阜						
リモコン番号	1	2	3	4	5	6	8
放送局 / 放送塔	東海テレビ	NHK教育	NHK総合	中京テレビ	中部日本放送	名古屋テレビ	岐阜放送
岐阜	–	–	29	–	–	–	30
中濃	15	31	24	17	16	14	32
中津川	15	31	24	17	16	14	32
長良	15	31	29	17	16	14	30
高山	15	31	29	17	16	14	30
土岐南	15	31	29	17	16	14	30
下呂	15	31	29	17	16	14	30
郡上八幡	15	31	29	17	16	14	30
神岡	15	31	29	17	16	14	30
神岡流葉	21	13	24	19	18	22	32
坂下	21	13	24	19	18	22	32
付知	21	13	24	19	18	22	32
明智	21	13	29	19	18	22	30
多治見【V】	15	31	24	17	16	14	30
土岐【V】	15	31	24	17	16	14	30
瑞浪	15	31	24	17	16	14	30
加子母	15	39	24	17	16	14	37
中野方	15	31	29	17	16	14	30
白鳥	21	13	24	19	18	22	32
岐阜芥見	15	34	29	17	16	14	30
美濃	–	34	29	–	–	–	30
各務原(各務原鵜沼)	21	44	46	19	18	22	42
多治見姫【V】	15	31	24	17	16	14	30
関ヶ原	–	31	24	–	–	–	–
多治見旭ヶ丘	–	50	47	–	–	–	–
駄知【V】	–	33	24	–	–	–	–
鵜沼宝積寺	36	31	24	38	40	34	32

都道府県	静岡					
リモコン番号	1	2	4	5	6	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	静岡第一テレビ	静岡朝日テレビ	静岡放送	テレビ静岡
静岡	20	13	19	18	15	17
浜松	20	13	25	23	21	22
島田	16	14	19	18	15	17
富士宮	24	14	25	23	21	22
伊豆長岡	20	13	19	18	15	17
三島	24	16	25	23	21	22
藤枝	20	13	36	29	21	22
熱海	33	13	29	14	15	17
下田	32	13	47	14	15	17
下田稲梓	32	13	46	14	15	17
小笠	16	14	25	23	21	22
秋葉	16	14	19	27	15	17
東伊豆	40	36	29	44	38	31
御殿場	20	13	29	14	15	17
三ケ日	32	36	45	49	40	38
富士川	26	16	43	37	28	38
佐久間	20	13	25	23	21	22
中川根	52	45	31	33	24	35
修善寺	43	39	29	14	37	38
玉川	16	14	25	23	21	22
芝川柚野【V】	26	40	51	42	28	38
河津	28	16	19	18	39	17
川根	40	26	47	27	29	41

都道府県	静岡					
リモコン番号	1	2	4	5	6	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	静岡第一テレビ	静岡朝日テレビ	静岡放送	テレビ静岡
中伊豆【V】	34	39	29	36	28	41
藤枝葉梨	37	47	25	23	27	32
清沢	52	45	25	23	21	22
水窪	43	45	48	33	47	31
芝川内房	26	40	51	42	28	38
藤枝堀之内	37	47	25	23	27	32
本川根	41	37	47	39	48	43
春野	40	37	42	39	41	38
岡部【V】	37	47	25	23	27	32
井川	16	14	25	23	21	22
下賀茂	20	16	19	18	39	37
南春野	44	32	48	46	51	49
中川根徳山	16	14	29	27	30	26
静岡大原	16	14	27	29	24	26
湯ヶ島大滝	30	16	47	49	45	34
森	16	14	19	18	15	17
相良【V】	32	39	36	43	41	45
天竜横山	16	14	19	18	15	17
白糸【V】	26	16	30	36	28	38
東佐久間	50	45	29	26	47	52
十里木	44	40	48	50	39	38
天竜船明	16	14	19	18	15	17
南伊東	40	46	–	–	–	–
島田伊太	40	42	36	49	47	38
熱海錦ケ浦	40	37	–	–	–	–
清水興津	36	37	–	–	–	–
掛川原谷	27	31	–	–	–	–
竜山	43	32	48	33	35	31
中伊豆地蔵堂【V】	44	45	52	51	46	47
浜岡	40	42	–	–	–	–
伊東荻	31	34	–	–	–	–
河津見高浜	32	13	–	–	–	–
掛川家代	27	31	36	33	37	35
湯ヶ島矢熊	33	41	47	49	45	35
中伊豆姫之湯【V】	40	35	49	42	37	38
静岡丸子	30	34	–	–	–	–
松崎	52	47	–	–	–	–
静岡籠上	30	34	–	–	–	–
伊東池	40	46	–	–	–	–
小山須走	34	39	30	32	51	52
伊東宇佐美【V】	35	37	50	36	38	48
伊東小室山	40	46	50	44	32	48
熱海網代	40	13	42	44	39	48
湖西	31	33	30	43	35	34
袋井	42	44	48	46	40	38
三ヶ日都筑	37	39	47	44	41	42
伊豆東海岸	33	13	29	20	15	17

近畿

都道府県	大阪						
リモコン番号	1	2	4	6	7	8	10
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	毎日放送	朝日放送	テレビ大阪	関西テレビ	読売テレビ
大阪(生駒山)	24	13	16	15	18	17	14
枚方(向谷山)	–	–	–	–	27	–	–
太子河南	–	–	–	–	21	–	–
池田【V】	–	–	–	–	28	–	–
柏原	24	13	16	15	18	17	14
川西池田【V】	24	13	–	–	–	–	–
中能勢	50	52	16	15	36	17	14
西能勢	27	29	16	15	21	17	14
豊能吉川	42	44	–	–	18	–	–
岬深日	29	33	16	15	21	17	14
天見【V】	24	13	16	15	18	17	14
河内長野清見台【V】	49	48	38	44	47	40	42
河内長野寺元	46	48	38	44	47	40	42
枚方蓮延寺【V】	37	39	45	44	47	43	41
貝塚木積	49	48	51	44	47	43	41
箕面千里丘	41	36	–	–	–	–	–

都道府県	京都						
リモコン番号	1	2	4	5	6	8	10
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	毎日放送	京都放送	朝日放送	関西テレビ	読売テレビ
京都(比叡山)	25	40	33	23	38	42	35
福知山	25	13	16	23	15	17	14
舞鶴	25	13	16	23	15	17	14
宮津	25	13	16	23	15	17	14
峰山	25	13	16	23	15	17	14
亀岡	25	13	16	23	15	17	14
山城田辺	45	–	–	43	–	–	–
中舞鶴【V】	19	21	27	28	31	29	30
久美浜【V】	25	13	–	23	–	–	–
野田川【V】	19	21	27	28	31	29	30
山科	47	49	39	30	37	42	22
伏見桃山	25	13	–	30	–	–	–
和束	30	–	–	28	–	–	–
宇治田原	39	13	–	37	–	–	–
久美浜東	19	21	–	–	–	–	–
舞鶴寿【V】	25	13	16	23	15	17	14
宇治志津川	25	13	16	30	15	17	14
京都八瀬	29	13	16	30	15	17	14
京都八幡	52	–	–	50	–	–	–
京都大原【V】	38	40	–	42	–	–	–
上夜久野	38	36	–	40	–	–	–
京都大岩山	25	–	–	23	–	–	–
丹波	27	29	–	21	–	–	–
丹波豊田【V】	28	30	–	–	–	–	–
田辺大住【V】	52	13	16	50	15	17	14
将軍塚	25	28	–	–	–	–	–
京都松ヶ崎	45	49	–	–	–	–	–
宇治白川	52	49	–	–	–	–	–
四ノ宮小金塚	46	–	–	–	–	–	–

都道府県	奈良						
リモコン番号	1	2	4	6	8	9	10
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	毎日放送	朝日放送	関西テレビ	奈良テレビ放送	読売テレビ
奈良	31	–	–	–	–	29	–
生駒奈良北	31	36	–	–	–	–	–
栃原	52	50	39	37	41	21	35
三郷立野【V】	27	28	42	38	44	46	40
宇陀	30	13	–	–	–	–	–
五条丹原【V】	26	13	16	15	17	22	19
生駒あすか野【V】	31	20	33	49	47	41	35
都祁	25	20	–	–	–	–	–
三郷南畑	31	20	42	38	44	46	40
香芝関屋【V】	27	20	–	–	–	–	–
桜井慈恩寺【V】	30	13	16	15	17	32	14
高取	48	–	–	–	–	51	–
朝倉台	–	–	–	–	–	34	–
奈良西	44	–	–	–	–	–	

都道府県	兵庫						
リモコン番号	1	2	3	4	6	8	10
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	サンテレビ	毎日放送	朝日放送	関西テレビ	読売テレビ
神戸(摩耶山)	22	–	26	–	–	–	–
神戸(摩耶山)	–	13	–	16	15	17	14
北阪神【V】	22	–	26	–	–	–	–
姫路	22	13	26	16	15	17	14
北淡垂水【V】	22	13	26	16	15	17	14
三木【V】	22	13	26	16	15	17	14
神戸兵庫	22	13	26	16	15	17	14
西宮山口	22	13	26	16	15	17	14
香住	22	13	26	16	15	17	14
城崎	22	13	26	16	15	17	14
竜野	22	13	26	16	15	17	14
福崎	22	13	26	16	15	17	14
西脇	22	13	26	16	15	17	14
川西北	46	48	26	38	32	40	30
姫路西【V】	22	13	26	16	15	17	14
市島	46	48	29	32	31	34	20
篠山	22	13	26	16	15	17	14
氷上	22	13	26	16	15	17	14
兵庫日高	19	21	18	27	31	29	20
八鹿【V】	22	13	18	27	31	29	20
和田山【V】	22	13	26	16	15	17	14
山崎	24	30	18	21	20	29	32

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

都道府県	兵庫						
リモコン番号	1	2	3	4	6	8	10
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	サンテレビ	毎日放送	朝日放送	関西テレビ	読売テレビ
一宮安積	22	19	48	42	40	34	38
神戸妙法寺【V】	25	29	26	37	35	39	33
神戸長田	22	29	26	37	35	39	33
中町	18	20	21	25	24	32	23
山芦屋【V】	40	－	38	－	－	－	－
相生	22	13	26	16	15	17	14
赤穂【V】	22	13	26	16	15	17	14
神崎	22	13	46	42	40	44	38
神戸生田	22	－	26	－	－	－	－
淡路三原【V】	22	13	26	－	－	－	－
川西けやき坂	34	36	26	16	15	17	14
宝塚	29	－	31	－	－	－	－
浜坂	32	30	34	40	38	42	36
青垣	46	48	18	32	31	34	20
赤穂高雄	34	38	36	42	40	44	46
豊岡戸牧【V】	22	13	26	16	15	17	14
豊岡栄【V】	22	13	26	16	15	17	14
明石朝霧	22	13	26	16	15	17	14
村岡高津	22	13	26	16	15	17	14
佐用	20	30	18	42	40	34	38
相生若狭野	29	13	25	16	15	17	14
神戸明泉寺	25	29	27	37	35	39	33
宝塚中山台【V】	29	21	31	49	27	51	25
川西湯山台	34	36	26	38	32	40	30
篠山浜谷【V】	22	13	26	16	15	17	14
篠山福井	22	13	26	16	15	17	14
猪名川ひばりケ丘【V】	22	13	26	16	15	17	14
神戸高座	22	13	26	16	15	17	14
川西一ノ鳥居	34	36	43	16	15	17	14
宝塚玉瀬【V】	34	36	26	38	32	40	30
南淡【V】	22	13	26	16	15	17	14
津名	29	35	28	－	－	－	－
西宮名塩【V】	37	39	35	－	－	－	－
西宮青葉台【V】	21	13	23	－	－	－	－
猪名川北	34	42	－	－	－	－	－
豊岡高屋【V】	22	13	26	16	15	17	14
相生古池	47	19	－	－	－	－	－
出石町分	22	13	26	16	15	17	14
豊岡西戸牧【V】	46	44	34	40	38	42	36
太子	24	19	－	－	－	－	－
竹野	32	30	28	27	31	29	24
豊岡江野【V】	46	44	34	40	38	42	36
相生鰯浜【V】	22	13	26	16	15	17	14
相生佐方	22	13	26	16	15	17	14
相生大谷	34	38	36	42	40	44	46
西脇合山	40	42	30	46	44	34	38
柏原東奥【V】	47	48	29	27	31	24	25
市川東川辺【V】	22	13	26	16	15	17	14
丹南当野	22	13	26	16	15	17	14
淡路一宮【V】	25	35	－	－	－	－	－
三木志染	22	13	26	16	15	17	14
神戸楠谷	22	13	－	16	15	17	14
丹南古市【V】	22	13	26	16	15	17	14
猪名川木津	34	42	－	－	－	－	－
市川鶴居【V】	22	13	－	－	－	－	－
播磨新宮	25	27	－	－	－	－	－
川西南【V】	－	－	26	－	－	－	－
篠山立町	27	20	－	－	－	－	－
今田新田【V】	22	13	26	16	15	17	14
姫路出屋敷【V】	22	13	26	16	15	17	14
姫路石倉【V】	22	13	26	16	15	17	14
姫路西脇	22	13	26	16	15	17	14
神戸灘	46	25	－	－	－	－	－
神戸灘山手	－	－	－	48	44	39	33
神戸白川	22	46	－	－	－	－	－
神戸住吉川	46	35	37	42	44	39	33
姫路東播磨	50	52	－	－	－	－	－

都道府県	和歌山						
リモコン番号	1	2	4	5	6	8	10
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	毎日放送	テレビ和歌山	朝日放送	関西テレビ	読売テレビ
和歌山	23	13	16	20	15	17	14
海南	23	13	16	20	15	17	14
那賀【V】	23	13	16	20	15	17	14
御坊	21	13	47	24	15	17	14
有田吉備	23	13	16	20	15	17	14
有田箕島	23	13	16	20	15	17	14
橋本【V】	28	32	42	46	36	44	34
九度山	23	13	－	20	－	－	－
橋本東	－	－	－	30	－	－	－
槇山(田辺北)	42	13	47	24	15	48	14
田辺	23	13	47	24	15	17	14
由良	23	26	39	20	37	48	35
印南切目	29	27	39	33	37	41	35
南部川	21	19	40	31	38	48	34
下津	22	13	16	26	15	17	14
新宮	44	46	16	34	38	42	14
串本	44	46	16	34	38	42	14
御坊富安【V】	21	13	16	20	15	17	14
海南木津【V】	47	41	39	33	37	28	35
橋本柱本【V】	28	32	42	46	36	44	34
野上緑ケ丘	23	13	16	20	15	17	14
美浜三尾	23	13	16	20	15	17	14
海南小野田【V】	23	13	16	20	15	17	14
下津大崎【V】	23	13	16	20	15	17	14
粉河秋葉下【V】	28	24	25	48	26	29	22
上富田生馬【V】	23	13	47	24	15	48	14
白浜庄川【V】	42	13	47	24	15	48	14
高野富貴	23	13	－	20	－	－	－
古座	39	41	－	－	－	－	－
海南孟子	47	41	－	－	－	－	－
下津西ノ浦【V】	23	27	29	24	21	28	25
高野山	49	51	39	48	37	33	35
高野山東	49	51	42	48	36	44	38
新宮佐野【V】	44	46	－	－	－	－	－
下万呂【V】	42	13	－	－	－	－	－
海南小野田南	47	41	39	20	37	28	35
海南大谷【V】	23	13	16	20	15	17	14
貴志川丸栖【V】	28	38	25	40	36	29	34
那智勝浦	30	32	－	－	－	－	－
潮岬	26	28	－	－	－	－	－
海南坂井	21	27	－	－	－	－	－
印南	25	27	39	33	37	41	35
和歌山東【V】	47	41	－	－	－	－	－
紀ノ川橋本	43	－	－	－	－	－	－

都道府県	滋賀						
リモコン番号	1	2	3	4	6	8	10
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	びわ湖放送	毎日放送	朝日放送	関西テレビ	読売テレビ
大津	26	13	20	16	15	17	14
彦根	26	31	29	16	15	17	14
甲賀	26	31	29	16	15	17	14
大津石山	21	13	20	44	27	48	19
大津藤尾	26	13	20	－	－	－	－
八日市	39	37	48	－	－	－	－
甲賀大原	39	31	29	28	30	36	32
大津山中	－	－	20	－	－	－	－
信楽	26	50	52	44	27	48	32
高月高野【V】	47	49	45	40	38	43	36
大津比叡平【V】	47	49	－	－	－	－	－
マキノ海津【V】	39	37	35	40	38	32	36
菩提寺	47	43	45	44	37	48	41
土山鮎河	26	31	－	－	－	－	－
土山大河原【V】	26	13	－	－	－	－	－
日野鎌掛【V】	26	31	29	16	15	17	14
朽木葛川	26	13	－	－	－	－	－
葛川貫井	－	－	29	16	15	17	14
葛川細川上	－	－	29	16	15	17	14
葛川細川下	－	－	29	16	15	17	14
甲西岩根	47	43	45	44	37	48	41

中国

都道府県	山口				
リモコン番号	1	2	3	4	5
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	テレビ山口	山口放送	山口朝日放送
山口	16	13	18	20	26
下関	16	13	18	20	26
岩国	38	40	41	39	42
山口鴻ノ峯	37	40	34	36	24
豊田	16	13	18	20	26
阿東嘉年	34	32	22	30	23
周東	30	32	21	27	17
大島	45	40	41	43	42
萩	48	52	46	42	47
長門	41	45	46	42	47
柳井	30	32	21	27	17
美祢	16	13	18	20	26
福栄	－	－	－	49	－
下関西	16	13	18	20	26
下松【V】	49	50	47	48	46
光	29	19	41	43	31
豊北	38	52	37	36	44
山口豊浦	38	52	48	36	44
小郡	43	47	34	36	19
阿東【V】	43	41	46	49	47
岩国御庄【V】	32	40	41	39	42
湯ノ口	30	25	34	22	32
東和	50	40	41	43	42
山口錦	47	45	41	43	49
宇部【V】	43	46	49	52	44
上関	40	44	46	43	42
平生南【V】	49	44	46	43	51
むつみ	43	41	46	49	47
仁保	45	48	51	50	－
須佐田万川	36	51	40	50	43
由宇	50	40	41	43	42
萩大井	16	13	18	20	26
米川	25	29	－	48	－
深須	37	40	41	39	42
美東赤郷	17	25	15	36	19
阿東生雲	40	35	44	51	－
本郷	33	40	36	24	42
美東	37	25	34	22	－
宇部小野	37	25	34	48	50
俵山	43	36	46	45	－
秋芳嘉万	37	43	51	49	－
鹿野	43	45	48	49	50
弥富	19	17	14	15	－
欽明路	36	33	50	49	42
見島本村	27	29	49	44	51
見島宇津	48	47	49	39	46
沖浦【V】	50	40	51	52	47
勝間	36	37	50	49	－
萩中小畑	27	30	－	34	－
和佐【V】	30	32	36	34	－
美和	33	40	－	24	－
東和油田	30	32	36	34	－
防府富海【V】	36	44	－	52	－
佐連【V】	38	39	－	34	－
山口嘉川【V】	45	48	－	－	－
岩国横山	37	26	30	24	－
川棚	38	45	43	37	－
宇津賀	34	32	25	39	26
秋吉	37	25	－	－	－
長島	40	44	－	－	－
和木	38	40	41	39	－
岩国南河内	24	26	－	－	－
下関弟子待	38	50	36	52	－
岩国平田	24	26	－	－	－
福賀	27	17	14	15	－
田万川小川	34	32	－	－	－
下関吉見	43	44	47	45	49
下関福浦	51	45	43	25	－
下関北	51	45	43	25	－
防府迫戸	49	44	41	46	－
宇部二俣瀬	45	48	－	－	－
平生	29	19	－	43	－
大井庄屋	16	13	－	－	－
南豊北	38	35	46	36	44

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

都道府県	鳥取				
リモコン番号	1	2	3	6	8
放送局 / 放送塔	日本海テレビ	NHK教育	NHK総合	山陰放送	山陰中央テレビ
鳥取	38	20	29	31	36
米子	－	20	26	－	－
鉢伏	23	13	14	15	16
岩美	19	13	14	15	16
智頭	19	13	14	15	16
用瀬	19	13	14	15	16
若桜	19	13	14	15	16
倉吉	38	27	29	31	36
郡家	19	13	14	15	16
河原	51	30	33	50	52
米子日南	15	13	14	17	16
香取【V】	42	37	39	46	44
三朝	25	17	18	19	21
中日野	23	18	22	25	24
佐摩	15	13	14	17	16
佐治	28	21	23	25	26
円護寺	19	13	14	15	16
智頭那岐	44	37	40	32	39
智頭山形	44	37	40	32	39
溝口	15	13	14	17	16
倉吉八幡	18	17	22	24	25
鹿野小鷲河	19	13	14	15	16
日野	15	18	22	17	16
米子飯山	－	36	38	－	－
下榎	－	20	26	－	－
鳥取滝山	51	30	33	50	52

都道府県	広島					
リモコン番号	1	2	3	4	5	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	中国放送	広島テレビ	広島ホームテレビ	テレビ新広島
広島	14	15	18	19	22	23
呉	14	15	18	19	22	23
佐東	14	15	18	19	22	23
福山【V】	42	44	16	17	29	28
尾道	42	44	16	17	29	28
三原	30	25	16	32	29	23
三次	14	15	18	19	22	23
可部【V】	14	15	18	19	22	23
西城	42	44	16	17	20	21
竹原	46	15	18	19	22	23
大柿【V】	14	15	18	19	22	23
因島	42	44	16	17	29	28
大門	42	44	16	38	40	36
府中	38	44	16	17	29	28
西条	21	27	16	17	20	28
五日市	14	15	18	19	22	23
大竹【V】	14	15	18	19	22	23
高陽	24	13	26	30	36	28
黒瀬	30	15	18	19	22	23
南加計	42	44	39	40	43	45
豊栄【V】	33	25	49	51	29	28
安芸千代田	21	25	16	17	20	28
庄原	42	44	46	40	48	50
安芸佐伯	42	44	39	41	43	45
白木	21	25	16	17	20	49
河内【V】	21	13	16	17	20	28
大朝	43	44	27	30	29	34
世羅	42	38	37	39	49	47
小奴可【V】	37	39	29	30	20	21
三原中之町	21	20	27	37	39	40
東城【V】	14	15	18	19	22	23
吉田	14	15	18	19	22	23
甲奴【V】	21	25	16	17	20	27
倉橋【V】	14	15	18	19	22	23
父石	14	15	13	19	22	37
協和【V】	30	27	33	34	35	31
鞆【V】	49	51	16	47	29	26
己斐【V】	21	13	16	17	20	27
御調	39	44	16	17	29	28
志和【V】	21	25	16	17	20	24
向原	27	13	34	39	29	43
安浦	42	40	25	30	29	37
戸山	21	13	16	17	20	28
呉広	30	15	18	19	22	23
竹原北	21	13	30	32	37	39
尾道美ノ郷	30	32	33	34	35	31
三原幸崎【V】	14	13	21	30	20	31

都道府県	広島					
リモコン番号	1	2	3	4	5	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	中国放送	広島テレビ	広島ホームテレビ	テレビ新広島
新市常金丸	14	15	25	19	35	31
瀬野	33	34	37	47	48	49
芸北八幡	28	33	16	17	－	－
戸河内	36	37	46	47	48	49
八千代【V】	21	29	16	17	20	28
加計	36	37	46	47	48	49
吉舎	36	38	37	32	33	34
油木	40	38	46	48	36	50
高野	14	15	18	19	22	23
口和【V】	21	13	16	17	20	25
庄原川北	36	38	37	39	35	31
芸北板村	24	26	27	29	－	－
比和	36	38	37	39	35	31
瀬野大山	52	50	－	－	－	－
沼隈【V】	34	35	－	－	－	－
八本松	32	38	－	－	－	－
吉和	24	25	26	27	29	28
仁方	34	36	37	45	29	28
上下	13	25	16	17	20	34
呉小坪	39	40	48	43	41	36
御調今田	40	41	－	－	－	－
御調津蟹	38	46	－	－	－	－
福山千田	38	40	23	25	－	－
三原小坂	27	28	－	－	－	－
音戸【V】	34	29	－	－	－	－
可部南原【V】	29	30	－	－	－	－
可部桐原	38	39	－	－	－	－
因島田熊	42	46	16	17	－	－
久井【V】	36	34	37	39	－	－
神辺下竹田【V】	42	40	－	－	－	－
神辺上竹田【V】	50	43	－	－	－	－
河内小田	46	44	16	17	－	－
福富【V】	36	37	－	－	－	－
駅家服部	47	49	－	－	－	－
賀茂大和	36	34	30	32	－	－
三良坂	36	38	29	31	－	－
双三三和	36	30	34	32	－	－
高宮栃林	29	30	34	33	32	31
安芸温品	21	25	16	17	20	27
高宮	29	27	34	33	51	28
福山南	42	44	16	17	29	28
豊平	43	44	－	－	－	－
甲田	38	45	47	39	41	28
北美土里	43	44	45	46	37	39
南美土里	49	48	47	50	51	28
安佐	33	34	－	－	－	－
安佐北	32	34	－	－	－	－
東城千鳥	24	26	16	17	22	50
東城帝釈	28	38	－	－	－	－
尾道本郷	37	39	－	－	－	－
安芸津	34	40	－	－	－	－
八本松正力	46	51	－	－	－	－
西条東	－	－	35	－	－	－

都道府県	島根				
リモコン番号	1	2	3	6	8
放送局 / 放送塔	日本海テレビ	NHK教育	NHK総合	山陰放送	山陰中央テレビ
松江	41	19	21	45	43
大田	25	20	24	27	26
仁摩	25	20	24	27	26
江津	28	50	48	32	29
益田	33	20	21	44	38
浜田	31	37	35	23	22
木次	27	18	20	32	28
大社	34	52	42	46	36
石見【V】	15	13	14	17	16
瑞穂	24	33	36	27	26
石見大和	24	33	36	27	26
桜江	15	13	14	17	16
西ノ島	24	30	35	28	25
西郷	47	34	39	51	49
津和野	14	25	27	17	15
川本	15	13	14	17	16
柿木	19	28	29	23	22
六日市	14	25	27	17	15
七日市	14	25	27	17	15
西郷中村	24	40	42	28	25

都道府県	島根				
リモコン番号	1	2	3	6	8
放送局 / 放送塔	日本海テレビ	NHK教育	NHK総合	山陰放送	山陰中央テレビ
山代	15	13	14	17	16
宍道湖【V】	24	22	23	26	25
掛合	15	13	14	17	16
浜田浅井	42	37	34	52	46
旭和田	41	47	49	45	43
来島	15	13	14	17	16
大東	15	13	14	17	16
赤名	49	47	48	51	50
頓原	22	18	20	24	23
邑智	42	29	31	50	44
日原	14	29	30	17	15
六日市蔵木	32	35	36	34	33
益田乙吉	25	20	21	44	38
日登	39	36	37	44	42
仁多【V】	15	13	14	17	16
横田	24	22	23	26	25
川本三原	39	33	36	44	42
広瀬	49	47	48	51	50
三隅	－	13	14	－	－
出雲八雲	－	13	15	－	－
池ノ原	－	52	48	－	－
玉造	－	13	15	－	－
大田大浦	31	52	42	46	32

都道府県	岡山						
リモコン番号	1	2	4	5	6	7	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	西日本放送	瀬戸内海放送	山陽放送	テレビせとうち	岡山放送
岡山	32	45	20	30	21	18	27
備前	32	45	34	31	19	29	46
津山	22	13	15	17	19	14	16
笠岡【V】	32	45	20	30	21	18	27
新見	15	13	20	17	21	18	16
久世	22	13	15	17	43	14	47
高梁	33	31	15	17	19	14	16
美作	49	47	34	38	46	23	37
湯原	26	33	15	17	43	－	47
美作加茂	32	13	－	－	43	－	28
井原	32	13	15	17	19	－	16
和気	32	13	15	17	19	14	16
蒜山	32	29	20	30	21	－	27
児島	32	51	15	49	21	－	47
北房	32	13	34	31	46	－	28
備前瀬戸	40	48	－	42	46	－	44
真備	36	13	－	－	19	－	28
賀陽	22	13	－	－	19	－	47
有漢	22	13	34	17	19	14	16
東井原	39	13	－	－	19	－	38
中国勝山	32	45	20	30	21	－	27
長船	39	37	41	31	19	29	47
牛窓	22	38	34	26	46	29	28
西井原	39	13	－	－	19	－	47
足守大井	49	47	－	－	19	－	51
山陽	32	45	34	36	46	38	28
中和	49	50	－	－	19	－	28
建部	32	13	15	17	19	－	16
日生	32	45	20	30	21	－	27
備前伊里	39	37	41	43	38	44	47
久米南	26	40	41	36	46	－	28
周匝	49	47	15	17	19	14	28
建部南	37	39	34	－	48	－	36
玉野和田	36	40	50	49	48	46	47
備前塩田	38	40	41	43	39	44	42
矢掛南	22	13	－	－	19	－	24
御津	22	13	15	17	19	－	16
虫明【V】	48	52	40	42	46	38	47
神根	37	39	29	31	38	33	40
吉永高田	41	42	34	49	43	44	47
鴨方【V】	32	45	41	49	19	－	47
久米南神目	50	48	－	－	44	－	52
吉永	38	40	－	－	－	－	－
加茂市場	22	13	－	－	24	－	47
玉島南【V】	32	45	－	－	－	－	－
英田	40	42	－	－	38	－	44
備前佐伯	22	13	15	17	19	14	47
高梁巨瀬	24	28	－	－	36	－	38
成羽	22	13	－	－	43	－	47
高梁木野山	40	13	－	－	19	－	47

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

都道府県	岡山						
リモコン番号	1	2	4	5	6	7	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	西日本放送	瀬戸内海放送	山陽放送	テレビせとうち	岡山放送
足守福谷	22	13	−	−	19	−	28
御津国ケ原	42	43	−	−	49	−	47
加茂川	22	13	−	−	19	−	16
玉野	38	43	−	−	−	−	−
宇野	22	14	−	−	−	−	−
作東吉野	38	42	−	−	34	−	−
笠岡吉田【V】	50	51	−	−	−	−	−
和気日笠【V】	22	13	−	−	19	−	28
鶴海	50	52	−	−	−	−	−
水島【V】	32	45	41	49	19	33	47
矢掛西【V】	39	13	15	−	19	−	47
真鍋島	50	52	−	−	−	−	−
三石	49	51	−	−	−	−	−
白石島【V】	37	39	−	−	−	−	−
渋川【V】	36	34	−	−	−	−	−
玉島【V】	36	34	−	−	−	−	−
吉見	49	47	−	−	−	−	−
勝田真加部	39	42	34	26	24	41	37
矢掛東【V】	14	31	15	−	19	−	38
作東江見	31	29	−	−	24	−	−
大原	44	46	−	−	−	−	−
木見	36	26	34	29	19	−	28
総社	32	45	15	17	19	14	16
赤坂石相	49	51	−	−	−	−	−
哲西	32	34	29	30	31	−	27
落合河内	32	45	−	−	21	−	28
落合美川	22	13	−	−	48	−	47
玉野田井【V】	48	50	−	−	−	−	−
岡山津島	40	45	39	29	31	33	44
岡山宝伝	51	37	−	−	−	−	−

四国

都道府県	徳島		
リモコン番号	1	2	3
放送局 / 放送塔	四国放送	NHK教育	NHK総合
徳島	31	40	34
鳴門瀬戸	31	40	34
池田	31	40	34
阿波	33	28	29
阿南	22	29	27
鍛冶屋谷	32	39	35
三頭山	31	40	34
脇町西赤谷	22	28	26
日和佐	31	40	34
阿波勝浦	22	29	27
池田松尾	14	36	29
山城	14	36	29
西祖谷山	31	40	34
阿波井川	31	40	34
小松島櫛渕【V】	22	29	27
阿南新野	31	40	34
一宇東	22	28	26
一宇	33	39	37
大歩危	22	28	26
井川井内谷	31	40	34
吾橋	31	40	34
東祖谷山高野	44	48	46
山城大野	31	40	34
三加茂森清	31	40	34
三加茂加茂山【V】	22	40	34
上勝	33	39	37
佐那河内	31	40	34
東祖谷山	22	28	26
海部野江	42	39	35
宍喰	22	29	27
阿南内原	31	40	34
池田馬路	−	40	34
阿波神山	33	39	37
木屋平	−	39	37
東祖谷山久保【V】	31	40	34
一宇明谷	22	28	26
一宇南	22	28	26
阿南南谷	−	46	42
海南相川	44	48	46

都道府県	徳島		
リモコン番号	1	2	3
放送局 / 放送塔	四国放送	NHK教育	NHK総合
鳴門北	−	44	34
鳴門西	−	44	34
羽の浦桜堤	22	29	27

都道府県	高知				
リモコン番号	1	2	4	6	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	高知放送	テレビ高知	高知さんさんテレビ
高知	15	13	17	19	21
虚空蔵	24	23	16	18	20
土佐町	24	23	16	18	20
窪川	34	33	30	31	35
中村	28	29	25	27	26
宿毛平田	34	36	37	41	42
宿毛	15	23	16	24	21
安芸	34	33	16	18	20
佐川	28	29	25	27	26
須崎	34	33	30	31	35
中土佐	28	29	25	27	26
本山	28	29	25	27	26
大豊	45	47	34	36	35
豊永	28	29	25	27	26
吾川	28	29	30	27	26
土佐清水	34	36	37	41	42
室戸	28	29	25	27	26
室戸岬	28	13	25	19	26
梼原	28	29	25	27	26
中村佐岡	34	36	37	41	42
大正	24	23	16	18	20
馬路	28	29	30	27	26
北川	28	29	25	27	26
窪川琴平	24	23	16	18	20
物部	24	23	16	18	20
窪川興津	50	49	46	48	47
大野見	28	29	25	27	26
矢井賀	34	33	30	31	32
土佐葉山	28	29	25	27	26
東津野	34	33	30	31	32
池川	34	35	46	47	45
仁淀	24	23	16	18	20
佐喜浜	42	23	37	18	20
大月弘見	28	29	25	27	26
小筑紫	34	33	25	27	40
東洋野根	42	23	16	18	20
土佐大月	28	33	25	27	40
下川口	28	29	30	27	26
南国八京	28	29	25	27	26
伊野鹿敷	34	36	25	27	26
東洋名留川	28	29	25	27	26
東洋甲浦	36	38	37	35	39
安田	28	29	37	32	36
室戸領家	24	23	22	41	35
沖ノ島母島【V】	28	29	25	27	26
沖ノ島弘瀬	28	29	25	27	26
南国亀岩	28	29	25	27	26
南国白木谷	28	29	25	27	26
須崎久通	28	29	25	27	26
佐川松崎	46	45	42	44	26
大豊大田口	44	46	48	49	50
田野【V】	42	44	−	−	−
安芸川北	42	44	−	−	−
芸西瓜生谷	28	29	25	27	26
須崎小浜	28	26	−	−	−
須崎西糺	28	26	−	−	−
大豊岩原	45	47	−	−	−
土佐佐賀	37	38	−	−	−
土佐田井	45	47	−	−	−
高知御畳瀬	43	45	−	−	−
五台山	28	29	25	27	26
上ノ加江	42	44	−	−	−
窪川志和【V】	28	29	−	−	−
中浜	48	50	−	−	−
土佐清水窪津	43	44	−	−	−
室戸羽根	42	44	−	−	−
大豊西峰	44	46	30	36	35
山田神母ノ木	42	44	−	−	−
十和	34	36	−	−	−

都道府県	愛媛					
リモコン番号	1	2	4	5	6	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	南海放送	愛媛朝日テレビ	あいテレビ	テレビ愛媛
松山	16	13	20	17	21	27
新居浜	41	39	47	51	49	43
川之江	16	22	47	51	49	43
今治	41	39	47	−	−	−
宇和島	19	13	20	23	21	29
中山	24	13	34	17	21	33
宇和石城	15	13	14	17	23	29
北条【V】	16	13	20	17	21	27
新八幡浜	24	30	51	50	47	49
八幡浜	41	39	51	−	−	49
大洲	15	14	31	40	35	29
内子	16	19	32	25	21	27
南宇和	32	31	20	17	18	19
伊予由良【V】	30	28	−	37	35	36
宇和	30	33	43	−	47	44
大三島【V】	35	13	20	−	−	31
野村	15	14	20	−	−	31
菊間	16	13	20	17	21	27
久万	16	14	20	17	21	27
美川	25	19	15	31	29	23
川内	15	14	19	18	22	23
三瓶	37	33	38	−	−	44
伊予吉田	30	28	26	−	−	31
津島	48	45	51	43	39	50
小田	41	39	47	51	50	48
吉海	16	13	20	−	−	24
城辺深浦	30	28	24	−	−	23
西海	30	28	24	−	−	23
城川	48	51	44	37	40	35
津島御槇	19	13	20	−	−	29
宮窪	34	22	37	−	−	26
北条立岩	31	29	25	−	−	24
北条浅海	16	13	45	−	−	36
長浜【V】	30	32	50	−	−	52
松野	41	39	47	−	−	43
宇和正信	41	39	47	−	49	43
久万菅生	36	38	34	40	32	30
大三島大見	32	34	−	−	−	−
大三島野々江【V】	32	34	44	−	−	45
大洲野佐来	43	45	19	25	28	27
長浜櫛生	52	45	−	−	−	−
長浜出海【V】	52	45	−	−	−	−
土居	26	22	37	−	−	31
上浦瀬戸崎【V】	37	39	−	−	−	−
宇和島薬師谷	33	35	−	−	−	−
宇和島保田	33	35	−	−	−	−
保内喜木	37	33	−	−	−	−
松山御幸	49	51	−	−	−	−
三崎	41	39	−	−	−	−
伊予玉川	33	38	−	−	−	−
生名【V】	48	50	−	−	−	−
宇和島下高串	33	35	−	−	−	−
三崎二名津	25	37	−	−	−	−
大洲大川	48	52	−	−	−	−
三崎与侈	37	45	−	−	−	−
三崎串	37	44	−	−	−	−
瀬戸	45	52	−	−	−	−
長浜仁久	45	47	−	−	−	−
大洲徳森	48	39	−	−	−	−
伯方	34	22	−	−	−	−
伯方北浦【V】	34	22	−	−	−	−
伯方伊方	34	52	−	−	−	−
松山高浜【V】	45	47	−	−	−	−
岩城	26	22	−	−	−	−
大三島肥海	32	34	−	−	−	−
伊予青島	37	36	38	28	48	44

02 地上デジタル放送チャンネル

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

都道府県	香川						
リモコン番号	1	2	4	5	6	7	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	西日本放送	瀬戸内海放送	山陽放送	テレビせとうち	岡山放送
高松	24	13	15	17	21	18	27
北讃岐	24	13	–	–	–	–	–
西讃岐	24	13	15	17	21	18	28
小豆島	38	51	20	30	21	46	27
讃岐白鳥	32	45	20	30	21	46	27
坂出東	39	37	41	31	43	14	16
国分寺	22	47	34	26	38	–	16
仁尾	32	13	20	30	21	–	27
詫間	33	26	41	31	19	–	47
綾上	26	22	34	36	43	–	16
土庄	38	22	34	36	43	14	16
観音寺	32	29	34	–	–	–	–
引田安戸	39	33	–	–	–	–	–
大内丹生	38	51	–	–	–	–	–
仁尾曽保	25	45	–	–	–	–	–
大内水主【V】	24	18	–	–	–	–	–
詫間名部戸【V】	33	45	20	30	–	–	–
詫間生里【V】	19	22	15	31	–	–	–
内海橘	32	33	–	–	–	–	–
内海当浜	32	33	–	–	–	–	–
内海岩谷	32	33	–	–	–	–	–
内海福田	32	33	–	–	–	–	–
内海吉田	32	33	–	–	–	–	–
土庄田井	29	31	–	–	–	–	–
津田の松原	38	44	–	–	–	–	–
坂出川津	–	–	47	–	–	49	–
琴平	–	–	34	–	–	40	–

九州

都道府県	福岡						
リモコン番号	1	2	3	4	5	7	8
放送局 / 放送塔	九州朝日放送	NHK教育	NHK総合	RKB毎日放送	福岡放送	TVQ九州放送	テレビ西日本
福岡	31	22	28	30	32	26	34
北九州	31	42	40	30	32	27	29
久留米	31	13	17	30	21	26	29
大牟田	31	13	17	30	21	26	29
行橋【V】	31	42	40	30	32	27	29
宗像	23	22	28	24	20	26	18
糸島【V】	31	22	28	30	32	26	34
須恵	23	22	28	30	43	26	34
黒木	15	20	23	24	32	27	18
北九州田野浦	22	48	37	14	36	19	34
北九州吉田	22	34	48	14	15	17	25
苅田【V】	44	33	50	24	21	52	39
鞍手【V】	31	42	40	30	32	27	29
杷木【V】	31	13	17	30	21	27	29
南大牟田【V】	31	13	17	30	21	26	29
後藤寺	23	42	43	30	20	26	29
嘉穂	31	42	40	30	21	26	29
筑前山田	31	13	17	30	21	26	29
宝珠山	37	47	28	49	32	26	34
早良【V】	41	43	38	36	20	35	18
太宰府【V】	23	49	38	36	20	35	18
大河内	31	23	50	30	32	27	29
築城	44	37	45	14	21	17	15
寺内【V】	22	48	50	43	44	19	49
呼野	41	37	36	24	15	19	39
黒木谷【V】	15	20	23	24	32	27	18
筑後矢部	16	22	40	24	43	19	34
上陽【V】	16	22	40	41	43	19	34
頴田【V】	31	42	40	30	32	27	29
北九州丸山	31	42	35	30	32	27	29
松ケ江【V】	31	42	40	24	47	27	29
藤松	23	42	35	30	37	19	46
小竹【V】	31	42	40	30	32	46	44
北九州伊川【V】	38	51	48	37	15	28	45
星野	16	22	40	25	43	19	34
八女山内【V】	16	22	40	25	43	19	34
甘木千手	38	22	28	36	37	43	34
戸切	48	38	37	45	44	46	49
小峠【V】	31	42	40	30	32	27	29
飯塚南【V】	41	49	25	39	43	46	38
下三緒【V】	41	42	36	39	32	27	29

都道府県	福岡						
リモコン番号	1	2	3	4	5	7	8
放送局 / 放送塔	九州朝日放送	NHK教育	NHK総合	RKB毎日放送	福岡放送	TVQ九州放送	テレビ西日本
豊津【V】	44	33	36	22	47	52	39
玄海北	48	22	35	30	44	26	34
深江【V】	42	50	52	41	46	35	43
香春	44	22	15	48	37	28	34
飯塚高雄	44	22	15	33	37	38	34
若松【V】	31	42	34	30	32	27	29
立花兼松【V】	37	20	23	24	32	27	34
筑前宮田	16	13	14	24	20	15	18
立花口【V】	31	22	28	30	32	26	34
北九州小石【V】	31	42	34	30	32	27	29
上毛唐原	31	33	36	30	32	27	29
上毛土佐井	31	33	36	30	32	27	29
北九州黒川	–	44	43	–	–	–	–
北九州戸畑	–	42	34	–	–	–	–
北九州牧山【V】	–	42	34	–	–	–	–
上三緒【V】	31	42	40	30	32	27	29
嘉穂庄内	37	49	25	14	43	46	19
才田	44	20	15	33	24	35	38
嘉麻平	37	49	36	23	16	35	18
豊前中村	44	33	36	24	21	41	39
北九州谷町	–	42	37	–	–	–	–
豊前大村	44	33	36	24	21	41	39
大牟田甘木	–	50	–	–	–	–	–
久留米東	–	50	46	–	–	–	–
岡垣	–	–	37	–	–	–	–
添田	–	–	36	–	–	–	–
西浦	23	40	42	19	37	46	18

都道府県	佐賀		
リモコン番号	1	2	3
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	サガテレビ
佐賀	33	25	44
伊万里	33	25	44
唐津	33	25	44
城内(NHK)	33	25	–
城内(STS)	–	–	44
日の隈	33	25	–
肥前有田	33	25	44
武雄【V】	33	25	44
呼子	33	25	44
嬉野	24	28	39
多久	15	18	20
江北【V】	15	18	20
小城【V】	46	48	52
大和川上【V】	35	32	–
肥前大和	20	23	35
有明深浦	27	32	37
西有田	36	43	23
肥前高串【V】	17	25	21
伊万里黒川	28	32	24
東脊振松隈【V】	51	52	48
多久納所【V】	15	23	27
肥前大浦	29	30	26
神埼仁比山	–	–	27
基山城戸【V】	47	51	–
基山宮脇	47	51	–
基山園部【V】	18	20	–
太良大浦【V】	52	46	27
塩田【V】	35	32	15
肥前富士	38	39	40
肥前玄海	46	48	–
唐津湊	14	17	–

都道府県	大分				
リモコン番号	1	2	3	4	5
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	大分放送	テレビ大分	大分朝日放送
大分	15	14	22	34	32
野津原【V】	15	14	22	34	32
大分東【V】	15	14	22	34	32
玖珠	15	23	22	25	42
三重	17	16	29	26	18
中津	15	14	22	34	25
佐伯	15	14	22	26	18
日田	15	20	16	25	33
西日田	15	20	39	25	33
国東	15	14	22	47	42
津久見	17	30	40	26	18
臼杵	15	14	22	26	18
西玖珠	29	30	28	31	19
庄内	38	14	37	34	33
湯布院	17	20	29	31	33
津久見南	44	52	46	35	42
安心院	44	52	28	26	47
竹田	15	14	13	25	23
安岐中央【V】	45	38	28	41	42
竹中	38	50	39	43	–
西屋敷【V】	21	43	28	19	–
千歳	47	20	22	34	–
九重	17	20	13	39	33
山国	18	38	28	40	–
緒方	38	20	46	34	48
本耶馬渓【V】	49	38	46	47	–
犬飼	47	20	13	35	–
安岐朝来	31	40	28	26	–
佐賀関【V】	44	30	40	26	–
国見【V】	17	43	46	19	–
湯平	19	20	29	31	33
海添	35	51	29	20	31
直入	36	52	22	48	19
国東重藤【V】	39	38	28	31	–
野津市【V】	23	51	49	47	31
西庄内	49	39	37	47	41
挾間谷	14	38	37	31	32
挾間鬼崎	38	23	37	31	33
竹田中央	51	39	37	35	41
日出生	18	20	16	36	–
東植田【V】	15	14	22	34	33
久住白丹	45	43	37	35	–
五馬	18	38	40	36	–
耶馬溪津民	18	20	28	19	–
玖珠森	21	14	16	26	24
久住	45	43	39	34	–
臼杵下ノ江【V】	35	51	49	47	–
大分西	39	43	38	45	41
一尺屋【V】	47	51	46	48	–
佐志生	35	51	46	48	–
上津江	44	45	46	29	–
前津江	29	51	13	36	–
武蔵【V】	39	38	28	31	–
豊後大田【V】	45	43	39	41	–
竹田南	45	43	22	34	19
天ヶ瀬出口【V】	29	41	46	39	–
宇佐拝田	21	43	29	19	33
東蒲江	25	23	33	42	–
朝地戸崎	47	51	46	52	49
蒲江	39	52	22	34	–
香々地【V】	52	43	–	–	–
大分桃園【V】	38	48	45	28	33
耶馬溪柿坂	29	30	28	31	–
津久見千怒	44	52	46	35	42
朝地【V】	47	51	46	52	49
南院内	19	23	35	31	32
豊後今市【V】	44	20	37	38	–
山香若宮	37	38	28	26	18
耶馬溪下郷	29	30	28	31	–

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

都道府県	宮崎			
リモコン番号	1	2	3	6
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	テレビ宮崎	宮崎放送
宮崎	14	13	16	15
延岡	46	45	43	44
串間	29	28	38	37
日向	46	45	43	44
高千穂	18	17	21	19
真幸	29	28	31	30
飯野	29	28	31	30
日南	52	50	40	39
北五ヶ瀬	45	34	22	16
入郷	28	26	32	30
東郷	18	17	20	19
日向西郷	37	35	41	39
青島	20	18	24	22
串間本城	29	28	38	37
五ヶ瀬	18	17	20	19
北浦	41	37	51	49
酒谷	21	19	27	23
日南細田	14	13	16	15
日之影	28	26	32	30
須木	28	26	32	30
日向八戸	27	25	31	29
岩戸	27	25	31	29
日南南郷	29	28	31	30
串間市木	20	18	24	26
日向北川	27	25	31	29
北諸塚	22	21	24	23
南諸塚	36	34	40	38
椎葉	36	34	40	38
宮崎内海	28	26	32	30
郷之原	28	26	32	30
浦城	20	18	24	22
北延岡	28	26	32	30
油津	45	43	49	47
折生迫	20	18	24	22
杉安	20	18	24	22
高岡	20	18	24	22
日向草場	32	36	34	38
門川	32	31	34	33
大王谷	32	31	34	33
佐土原	28	26	24	30
美々津	28	26	24	22
神門	20	18	24	22
北島浦	18	17	29	26
南島浦	20	19	28	27
平和が丘	28	26	32	30
えびの【V】	45	43	49	47
高鍋	28	26	32	30

都道府県	長崎					
リモコン番号	1	2	3	4	5	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	長崎放送	長崎国際テレビ	長崎文化放送	テレビ長崎
長崎	15	13	14	18	19	20
佐世保	42	40	22	16	38	20
諫早	15	51	23	18	45	20
南串山	15	13	14	18	19	20
島原	15	51	23	18	45	20
南有馬	15	13	14	18	19	20
福江	42	40	24	21	38	34
平戸	52	51	39	18	19	20
厳原【V】	36	49	28	45	52	20
郷ノ浦	36	49	41	45	38	20
松浦	52	51	37	18	19	35
有川	41	43	45	52	49	29
大瀬戸	27	37	35	18	19	20
東長崎	24	35	31	49	17	47
飯盛	24	41	23	49	45	47
矢上	24	41	23	49	45	47
外海	15	13	14	18	19	20
長与【V】	15	13	14	18	19	20
畝刈	47	49	30	44	36	33
吉井	23	30	24	50	48	26
佐々	42	40	22	16	38	34
雲仙	50	36	41	28	49	47
相浦	42	40	22	16	38	20
世知原	42	40	22	16	38	34
江迎鹿町	41	43	24	33	27	26
長崎滑石	15	13	14	18	19	20
波佐見【V】	24	29	32	47	45	41
松浦南	28	30	24	18	19	26
平戸中	50	46	24	18	19	48
平戸南	41	43	24	29	28	39
野母崎	48	51	43	45	36	32
奈摩	41	43	45	52	49	29
松浦福島	23	13	15	－	－	38
宇久	50	46	51	52	19	35
三井楽	41	43	45	50	46	23
早岐【V】	42	40	22	16	38	34
長崎北	15	13	14	18	19	20
長崎西山	15	13	14	18	19	20
佐世保日野	42	40	22	16	38	34
佐世保大野	23	30	21	36	33	32
佐世保赤崎	42	40	22	16	38	34
為石	39	43	23	－	－	45
長崎南	15	13	14	18	19	20
戸町	15	13	14	18	19	20
蚊焼【V】	39	43	26	52	45	28
阿翁	23	24	26	46	30	27
西彼大島	21	36	44	52	49	33
東彼杵	42	40	－	－	－	－
野母高浜	48	49	43	44	46	47
長崎平山【V】	42	40	41	47	33	34
富江	41	43	45	49	46	36
島原北	15	35	23	－	－	20
松浦鷹島【V】	23	13	15	－	－	38
北有馬東	31	33	35	43	39	37
北有馬西【V】	31	33	35	48	39	37
崎戸東	41	43	45	47	49	29
崎戸西	41	43	45	47	49	29
大島徳万	41	43	45	47	49	29
奈良尾	30	32	33	44	39	36
佐世保日宇	42	40	44	47	49	33
大瀬戸雪浦	15	13	－	－	－	－
南鹿町	28	13	14	18	19	25
有川北	21	25	37	27	33	20
御館山【V】	26	30	44	36	33	29
長崎茂木	39	40	23	31	30	26
加津佐	43	51	－	－	－	－
松浦東【V】	23	13	15	45	46	47
小値賀	50	46	51	52	19	35
小佐々楠泊	25	26	14	18	19	20
鬼木中尾	15	13	14	18	19	20
崎山	47	51	39	－	－	32
佐世保柚木	23	30	28	－	－	26

都道府県	熊本					
リモコン番号	1	2	3	4	5	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	熊本放送	熊本県民テレビ	熊本朝日放送	テレビ熊本
熊本	28	24	41	47	49	42
人吉	17	25	18	20	21	19
水俣	20	40	26	30	31	27
牛深	20	13	26	30	28	27
南阿蘇【V】	20	18	21	25	27	23
阿蘇	28	24	43	47	48	42
阿蘇北	14	13	15	20	21	19
肥後小国	14	13	15	20	21	18
清和	39	38	40	46	48	35
蘇陽	15	13	41	47	49	43
矢部	15	13	18	25	27	20
三加和	28	24	41	47	49	42
砥用	29	31	40	46	39	38
菊水	27	25	33	46	48	35
三角	29	25	37	44	48	33
湯浦	43	48	41	47	49	42
芦北	19	13	18	17	15	14
立田山	14	13	26	21	15	27
波野	27	51	40	44	50	42
熊本託麻	29	25	40	46	30	18
玉名	28	24	41	47	49	42
玉東【V】	28	24	41	47	49	42
牛深魚貫	37	38	36	31	29	32
新和	20	40	26	37	31	27
崎津	23	24	34	29	35	28
河浦	19	13	18	17	15	14
苓北	28	24	41	47	49	36
天草	27	25	40	38	26	37
水上	28	27	29	31	32	30
鹿北	29	26	30	21	17	31
本渡北	27	31	40	38	50	37
本渡【V】	29	23	48	21	50	45
有明上津浦	36	50	41	47	49	43
倉岳	28	24	41	47	49	42
栖本	14	13	18	21	15	19
御所浦【V】	19	13	18	21	15	14
泉	14	13	18	20	15	19
小川海東【V】	27	25	29	44	31	39
松島教良木【V】	37	39	40	44	45	43
御所浦嵐口	29	23	43	30	32	36
熊本春日	20	23	33	39	48	35
熊本西【V】	32	35	36	45	50	38
津奈木	23	13	18	17	15	14
大矢野北	27	26	30	39	40	32
牛深内の原	44	41	43	46	45	42
牛深須口	43	40	41	37	39	33
牛深真浦	43	48	41	37	39	33
樋島	14	13	15	19	21	18
二瀬本	28	24	29	31	33	42
水俣西	35	33	17	23	25	21
大矢野湯島【V】	27	25	45	44	48	33
牛深浅海	45	43	41	37	39	35
牛深深海	22	16	28	37	39	33
南関【V】	35	27	37	48	50	46
牛深山の浦	14	13	15	21	25	19
本渡本町	25	13	18	19	15	14
本渡下河内【V】	25	13	18	19	15	14
宮田	28	24	41	47	49	42
大矢野南【V】	29	31	21	17	40	35
水俣東	16	13	18	24	15	14
小島【V】	28	24	41	47	49	42
牛深茂串	41	39	43	47	49	45
津奈木赤崎	33	35	39	46	48	44
松合【V】	33	24	37	48	50	46
松尾西	28	24	34	40	43	37
南阿蘇高森	32	30	－	－	－	－

02 地上デジタル放送チャンネル

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

都道府県	鹿児島					
リモコン番号	1	2	3	4	5	8
放送局 / 放送塔	南日本放送	NHK教育	NHK総合	鹿児島読売テレビ	鹿児島放送	鹿児島テレビ放送
鹿児島	40	18	34	29	36	42
鹿屋	43	17	22	49	41	47
枕崎	20	24	22	39	41	37
阿久根【V】	25	13	15	19	14	21
蒲生	20	24	22	26	41	47
大口	25	24	22	19	41	21
串木野	16	13	15	19	14	21
南種子	16	13	15	17	14	18
中之島	40	20	22	30	34	38
名瀬	16	13	15	17	14	18
瀬戸内	21	20	22	30	31	29
徳之島	16	13	15	17	14	18
知名	21	20	22	25	24	23
頴娃	16	13	15	45	14	35
薩摩出水	38	33	29	43	50	36
川床【V】	44	48	52	46	50	45
長島北	28	42	46	18	44	34
長島南	42	38	31	32	24	36
志布志	20	18	23	45	39	21
財部	40	18	37	29	39	42
川内永利	27	33	28	26	31	37
末吉	20	24	23	26	19	21
伊集院	16	13	15	19	14	21
吉松	27	43	45	18	17	23
種子島	25	28	23	19	27	21
東市来	25	44	35	28	48	23
根占	16	13	15	23	14	21
阿久根西目	31	30	32	17	23	29
牧園	49	45	46	43	52	48
大隅	20	24	23	26	19	21
山川	40	18	34	29	36	42
鹿児島小野	40	18	34	23	36	42
日当山	25	23	27	－	－	21
喜界	28	52	51	32	36	34
与論	30	29	37	33	35	31
大口北	52	50	48	51	41	38
内之浦	34	29	25	41	36	42
田代	20	17	22	26	24	27
坊津南	16	13	15	18	17	14
横川古城【V】	38	49	50	34	52	36
輝北	－	24	23	－	－	－
姶良	49	27	45	19	43	21
大隅松山	37	29	34	－	－	32
鹿児島千年【V】	21	24	22	25	14	16
知覧	43	44	48	49	46	47
枕崎木原	43	50	48	46	44	47
市比野	27	33	28	39	31	37
吹上永吉	43	45	44	46	28	27
重富	－	27	45	－	－	－
大隅横川	17	28	27	18	30	29
大口西	26	36	27	－	－	34
伊集院北【V】	33	17	23	－	－	31
伊集院東【V】	39	33	35	31	41	37
伊集院野田	39	41	35	20	22	37
吹上北	16	13	15	17	14	27
長島蔵之元【V】	25	14	15	33	19	21
名瀬北	21	20	22	29	31	33
赤尾木	50	52	48	33	49	19
名瀬朝仁	45	43	47	23	27	49
名瀬小宿	37	33	31	29	36	35
笠利南	21	20	22	29	27	31
長島小浜	43	14	15	51	23	35
長島浜漉	23	14	15	17	24	35
万膳	18	27	34	32	30	29
鹿屋西【V】	46	19	23	45	36	42
安房	32	35	34	30	33	31
横川山ケ野【V】	26	28	27	32	30	29
一湊	40	29	34	30	32	36
竜ケ水	－	31	17	－	－	－
与路	16	13	15	17	14	18
田皆	30	28	41	－	－	29
大和南	33	35	36	－	－	37
大和北	21	20	22	30	31	29
宇検北	51	25	23	50	27	28
宇検南	39	49	47	45	43	41
天城	34	36	32	－	－	38
山	39	40	42	52	49	41
面縄	39	26	27	－	－	41
笠利	39	41	43	33	35	37

都道府県	鹿児島					
リモコン番号	1	2	3	4	5	8
放送局 / 放送塔	南日本放送	NHK教育	NHK総合	鹿児島読売テレビ	鹿児島放送	鹿児島テレビ放送
住用北	36	43	42	34	44	45
住用南	39	41	40	27	38	28
水の久保	25	17	22	28	27	34
桜島	15	51	50	－	－	13
霧島	－	24	22	－	－	－
鹿島藺牟田	16	13	15	19	14	21
手打	43	28	27	46	45	44
安納南	－	33	31	－	－	－
国上【V】	－	32	30	－	－	－
大隅福山	－	33	31	－	－	－
山川成川	23	32	31	26	24	25
坊津北	－	28	23	－	－	－
名瀬浦上	－	20	22	－	－	－
大勝	－	22	21	－	－	－
川辺高田	44	50	48	49	46	47
名瀬南	－	52	51	－	－	－
薩摩	－	28	27	－	－	－
西之表東	30	32	34	29	36	38
羽島	40	44	35	29	36	42
上伊集院	33	44	31	26	41	37
指宿十町	46	50	48	51	44	52
名瀬大熊	50	48	47	44	46	49
中之島東	－	52	51	－	－	－
伊仙	－	46	44	－	－	－

沖縄

都道府県	沖縄				
リモコン番号	1	2	3	5	8
放送局 / 放送塔	NHK総合	NHK教育	琉球放送	琉球朝日放送	沖縄テレビ放送
沖縄	17	13	14	16	15
今帰仁	38	40	34	42	32
久米島	33	25	30	32	31
佐敷	36	25	30	33	31
石垣	26	24	33	36	35
平良	17	13	14	16	15
多良間	22	18	43	47	45
本部	46	45	48	51	50
沖縄石川	36	25	30	33	31
久米島東	20	19	21	23	22
川平	22	18	19	21	20
祖納	17	13	32	48	42
具志川	19	25	30	23	21
与那国	36	45	17	47	35
内道	19	18	20	22	21
宜野湾	21	19	44	48	46
胡屋	36	25	30	33	31
東江	20	19	21	23	22
数久田	45	36	47	51	49
呉我	45	36	47	51	49
運天原	45	44	46	51	50
恩納	19	25	30	23	21
伊是名東	45	44	26	19	30
伊是名西	37	39	31	35	33
高原	36	25	30	33	31
辺土名	45	44	46	50	48
志喜屋	20	19	21	23	22
北中城	34	32	38	42	40
辺野古	37	35	39	43	41
南大東	32	27	34	38	36
大度	20	19	21	23	22
北大東	42	40	44	48	46

ミッドバンド

チャンネル番号	周波数範囲(MHz)	中心周波数(MHz)
C13	108～114	111
C14	114～120	117
C15	120～126	123
C16	126～132	129
C17	132～138	135
C18	138～144	141
C19	144～150	147
C20	150～156	153
C21	156～162	159
C22	164～170	167

スーパーハイバンド

チャンネル番号	周波数範囲(MHz)	中心周波数(MHz)
C23	222～228	225
C24※	230～236	233
C25※	236～242	239
C26※	242～248	245
C27※	248～254	251
C28	252～258	255
C29	258～264	261
C30	264～270	267
C31	270～276	273
C32	276～282	279
C33	282～288	285
C34	288～294	291
C35	294～300	297
C36	300～306	303
C37	306～312	309
C38	312～318	315
C39	318～324	321
C40	324～330	327
C41	330～336	333
C42	336～342	339
C43	342～348	345
C44	348～354	351
C45	354～360	357
C46	360～366	363
C47	366～372	369
C48	372～378	375
C49	378～384	381
C50	384～390	387
C51	390～396	393
C52	396～402	399
C53	402～408	405
C54	408～414	411
C55	414～420	417
C56	420～426	423
C57	426～432	429
C58	432～438	435
C59	438～444	441
C60	444～450	447
C61	450～456	453
C62	456～462	459
C63	462～468	465

※デジタルの場合[周波数範囲(MHz)]C24:228～234、C25:234～240、C26:240～246、C27:246～252

UHF放送バンド

チャンネル番号	周波数範囲(MHz)	中心周波数(MHz)
13	470～476	473
14	476～482	479
15	482～488	485
16	488～494	491
17	494～500	497
18	500～506	503
19	506～512	509
20	512～518	515
21	518～524	521
22	524～530	527
23	530～536	533
24	536～542	539
25	542～548	545
26	548～554	551
27	554～560	557
28	560～566	563
29	566～572	569
30	572～578	575
31	578～584	581
32	584～590	587
33	590～596	593
34	596～602	599
35	602～608	605
36	608～614	611
37	614～620	617
38	620～626	623
39	626～632	629
40	632～638	635
41	638～644	641
42	644～650	647
43	650～656	653
44	656～662	659
45	662～668	665
46	668～674	671
47	674～680	677
48	680～686	683
49	686～692	689
50	692～698	695
51	698～704	701
52	704～710	707
53	710～716	713
54	716～722	719
55	722～728	725
56	728～734	731
57	734～740	737
58	740～746	743
59	746～752	749
60	752～758	755
61	758～764	761
62	764～770	767

03 各種周波数、BS・CS放送チャンネル

■ 衛星放送チャンネル

BSAT-3/BSAT-4

偏波	トランスポンダ番号	受信周波数(GHz)		BSコンバーター出力周波数(MHz)	
		周波数範囲	中心周波数	右旋局発:10.678GHz、左旋局発:9.505GHz	
				周波数範囲	中心周波数
左旋	BS-2	11.72941～11.76391	11.74666	2224.41～2258.91	2241.66
	BS-4	11.76777～11.80227	11.78502	2262.77～2297.27	2280.02
	BS-6	11.80613～11.84063	11.82338	2301.13～2335.63	2318.38
	BS-8	11.84449～11.87899	11.86174	2339.49～2373.99	2356.74
	BS-10	11.88285～11.91735	11.90010	2377.85～2412.35	2395.10
	BS-12	11.92121～11.95571	11.93846	2416.21～2450.71	2433.46
	BS-14	11.95957～11.99407	11.97682	2454.57～2489.07	2471.82
	BS-16	11.99793～12.03243	12.01518	2492.93～2527.43	2510.18
	BS-18	12.03629～12.07079	12.05354	2531.29～2565.79	2548.54
	BS-20	12.07465～12.10915	12.09190	2569.65～2604.15	2586.90
	BS-22	12.11301～12.14751	12.13026	2608.01～2642.51	2625.26
	BS-24	12.15137～12.18587	12.16862	2646.37～2680.87	2663.62
右旋	BS-1	11.71023～11.74473	11.72748	1032.23～1066.73	1049.48
	BS-3	11.74859～11.78309	11.76584	1070.59～1105.09	1087.84
	BS-5	11.78695～11.82145	11.80420	1108.95～1143.45	1126.20
	BS-7	11.82531～11.85981	11.84256	1147.31～1181.81	1164.56
	BS-9	11.86367～11.89817	11.88092	1185.67～1220.17	1202.92
	BS-11	11.90203～11.93653	11.91928	1224.03～1258.53	1241.28
	BS-13	11.94039～11.97489	11.95764	1262.39～1296.89	1279.64
	BS-15	11.97875～12.01325	11.99600	1300.75～1335.25	1318.00
	BS-17	12.01711～12.05161	12.03436	1339.11～1373.61	1356.36
	BS-19	12.05547～12.08997	12.07272	1377.47～1411.97	1394.72
	BS-21	12.09383～12.12833	12.11108	1415.83～1450.33	1433.08
	BS-23	12.13219～12.16669	12.14944	1454.19～1488.69	1471.44

■ 通信衛星チャンネル

N-SAT-110/JCSAT-15

偏波	トランスポンダ番号	受信周波数(GHz)		110°CSコンバーター出力周波数(MHz)	
		周波数範囲	中心周波数	右旋局発:10.678GHz、左旋局発:9.505GHz	
				周波数範囲	中心周波数
左旋	ND25(仮称)	12.21375～12.24825	12.231	2708.75～2743.25	2726
	ND1	12.25375～12.28825	12.271	2748.75～2783.25	2766
	ND3	12.29375～12.32825	12.311	2788.75～2823.25	2806
	ND5	12.33375～12.36825	12.351	2828.75～2863.25	2846
	ND7	12.37375～12.40825	12.391	2868.75～2903.25	2886
	ND9	12.41375～12.44825	12.431	2908.75～2943.25	2926
	ND11	12.45375～12.48825	12.471	2948.75～2983.25	2966
	ND13	12.49375～12.52825	12.511	2988.75～3023.25	3006
	ND15	12.53375～12.56825	12.551	3028.75～3063.25	3046
	ND17	12.57375～12.60825	12.591	3068.75～3103.25	3086
	ND19	12.61375～12.64825	12.631	3108.75～3143.25	3126
	ND21	12.65375～12.68825	12.671	3148.75～3183.25	3166
	ND23	12.69375～12.72825	12.711	3188.75～3223.25	3206
右旋	ND26(仮称)	12.21075～12.24525	12.228	1532.75～1567.25	1550
	ND2	12.27375～12.30825	12.291	1595.75～1630.25	1613
	ND4	12.31375～12.34825	12.331	1635.75～1670.25	1653
	ND6	12.35375～12.38825	12.371	1675.75～1710.25	1693
	ND8	12.39375～12.42825	12.411	1715.75～1750.25	1733
	ND10	12.43375～12.46825	12.451	1755.75～1790.25	1773
	ND12	12.47375～12.50825	12.491	1795.75～1830.25	1813
	ND14	12.51375～12.54825	12.531	1835.75～1870.25	1853
	ND16	12.55375～12.58825	12.571	1875.75～1910.25	1893
	ND18	12.59375～12.62825	12.611	1915.75～1950.25	1933
	ND20	12.63375～12.66825	12.651	1955.75～1990.25	1973
	ND22	12.67375～12.70825	12.691	1995.75～2030.25	2013
	ND24	12.71375～12.74825	12.731	2035.75～2070.25	2053

■ 通信衛星チャンネル

JCSAT-3A号

通信サービス　スカパー!プレミアムサービス

偏波	トランスポンダ番号	受信周波数(GHz)		CSコンバーター出力周波数(MHz)					
		周波数範囲	中心周波数	局発11.3GHz		局発11.2GHz		局発10.678GHz	
				周波数範囲	中心周波数	周波数範囲	中心周波数	周波数範囲	中心周波数
垂直	K-1(JD17)	12.25025～12.28625	12.26825	950.25～986.25	968.25	1050.25～1086.25	1068.25	1572.25～1608.25	1590.25
	K-3(JD19)	12.29025～12.32625	12.30825	990.25～1026.25	1008.25	1090.25～1126.25	1108.25	1612.25～1648.25	1630.25
	K-5(JD21)	12.33025～12.36625	12.34825	1030.25～1066.25	1048.25	1130.25～1166.25	1148.25	1652.25～1688.25	1670.25
	K-7(JD23)	12.37025～12.40625	12.38825	1070.25～1106.25	1088.25	1170.25～1206.25	1188.25	1692.25～1728.25	1710.25
	K-9(JD25)	12.41025～12.44625	12.42825	1110.25～1146.25	1128.25	1210.25～1246.25	1228.25	1732.25～1768.25	1750.25
	K-11(JD27)	12.45025～12.48625	12.46825	1150.25～1186.25	1168.25	1250.25～1286.25	1268.25	1772.25～1808.25	1790.25
	K-13(JD1)	12.49475～12.52175	12.50825	1194.75～1221.75	1208.25	1294.75～1321.75	1308.25	1816.75～1843.75	1830.25
	K-15(JD3)	12.52475～12.55175	12.53825	1224.75～1251.75	1238.25	1324.75～1351.75	1338.25	1846.75～1873.75	1860.25
	K-17(JD5)	12.55475～12.58175	12.56825	1254.75～1281.75	1268.25	1354.75～1381.75	1368.25	1876.75～1903.75	1890.25
	K-19(JD7)	12.58475～12.61175	12.59825	1284.75～1311.75	1298.25	1384.75～1411.75	1398.25	1906.75～1933.75	1920.25
	K-21(JD9)	12.61475～12.64175	12.62825	1314.75～1341.75	1328.25	1414.75～1441.75	1428.25	1936.75～1963.75	1950.25
	K-23(JD11)	12.64475～12.67175	12.65825	1344.75～1371.75	1358.25	1444.75～1471.75	1458.25	1966.75～1993.75	1980.25
	K-25(JD13)	12.67475～12.70175	12.68825	1374.75～1401.75	1388.25	1474.75～1501.75	1488.25	1996.75～2023.75	2010.25
	K-27(JD15)	12.70475～12.73175	12.71825	1404.75～1431.75	1418.25	1504.75～1531.75	1518.25	2026.75～2053.75	2040.25
水平	K-2(JD18)	12.27025～12.30625	12.28825	970.25～1006.25	988.25	1070.25～1106.25	1088.25	1592.25～1628.25	1610.25
	K-4(JD20)	12.31025～12.34625	12.32825	1010.25～1046.25	1028.25	1110.25～1146.25	1128.25	1632.25～1668.25	1650.25
	K-6(JD22)	12.35025～12.38625	12.36825	1050.25～1086.25	1068.25	1150.25～1186.25	1168.25	1672.25～1708.25	1690.25
	K-8(JD24)	12.39025～12.42625	12.40825	1090.25～1126.25	1108.25	1190.25～1226.25	1208.25	1712.25～1748.25	1730.25
	K-10(JD26)	12.43025～12.46625	12.44825	1130.25～1166.25	1148.25	1230.25～1266.25	1248.25	1752.25～1788.25	1770.25
	K-12(JD28)	12.47025～12.50625	12.48825	1170.25～1206.25	1188.25	1270.25～1306.25	1288.25	1792.25～1828.25	1810.25
	K-14(JD2)	12.50975～12.53675	12.52325	1209.75～1236.75	1223.25	1309.75～1336.75	1323.25	1831.75～1858.75	1845.25
	K-16(JD4)	12.53975～12.56675	12.55325	1239.75～1266.75	1253.25	1339.75～1366.75	1353.25	1861.75～1888.75	1875.25
	K-18(JD6)	12.56975～12.59675	12.58325	1269.75～1296.75	1283.25	1369.75～1396.75	1383.25	1891.75～1918.75	1905.25
	K-20(JD8)	12.59975～12.62675	12.61325	1299.75～1326.75	1313.25	1399.75～1426.75	1413.25	1921.75～1948.75	1935.25
	K-22(JD10)	12.62975～12.65675	12.64325	1329.75～1356.75	1343.25	1429.75～1456.75	1443.25	1951.75～1978.75	1965.25
	K-24(JD12)	12.65975～12.68675	12.67325	1359.75～1386.75	1373.25	1459.75～1486.75	1473.25	1981.75～2008.75	1995.25
	K-26(JD14)	12.68975～12.71675	12.70325	1389.75～1416.75	1403.25	1489.75～1516.75	1503.25	2011.75～2038.75	2025.25
	K-28(JD16)	12.71975～12.74675	12.73325	1419.75～1446.75	1433.25	1519.75～1546.75	1533.35	2041.75～2068.75	2055.25

JCSAT-4B号

通信サービス　スカパー!プレミアムサービス

偏波	トランスポンダ番号	受信周波数(GHz)		CSコンバーター出力周波数(MHz)					
		周波数範囲	中心周波数	局発11.3GHz		局発11.2GHz		局発10.678GHz	
				周波数範囲	中心周波数	周波数範囲	中心周波数	周波数範囲	中心周波数
垂直	K-1	12.2545～12.2815	12.268	954.5～981.5	968	1054.5～1081.5	1068	1576.5～1603.5	1590
	K-3	12.2845～12.3115	12.298	984.5～1011.5	998	1084.5～1111.5	1098	1606.5～1633.5	1620
	K-5	12.3145～12.3415	12.328	1014.5～1041.5	1028	1114.5～1141.5	1128	1636.5～1663.5	1650
	K-7	12.3445～12.3715	12.358	1044.5～1071.5	1058	1144.5～1171.5	1158	1666.5～1693.5	1680
	K-9	12.3745～12.4015	12.388	1074.5～1101.5	1088	1174.5～1201.5	1188	1696.5～1723.5	1710
	K-11	12.4045～12.4315	12.418	1104.5～1131.5	1118	1204.5～1231.5	1218	1726.5～1753.5	1740
	K-13	12.4345～12.4615	12.448	1134.5～1161.5	1148	1234.5～1261.5	1248	1756.5～1783.5	1770
	K-15	12.4645～12.4915	12.478	1164.5～1191.5	1178	1264.5～1291.5	1278	1786.5～1813.5	1800
	K-17(JD1)	12.4945～12.5215	12.508	1194.5～1221.5	1208	1294.5～1321.5	1308	1816.5～1843.5	1830
	K-19(JD3)	12.5245～12.5515	12.538	1224.5～1251.5	1238	1324.5～1351.5	1338	1846.5～1873.5	1860
	K-21(JD5)	12.5545～12.5815	12.568	1254.5～1281.5	1268	1354.5～1381.5	1368	1876.5～1903.5	1890
	K-23(JD7)	12.5845～12.6115	12.598	1284.5～1311.5	1298	1384.5～1411.5	1398	1906.5～1933.5	1920
	K-25(JD9)	12.6145～12.6415	12.628	1314.5～1341.5	1328	1414.5～1441.5	1428	1936.5～1963.5	1950
	K-27(JD11)	12.6445～12.6715	12.658	1344.5～1371.5	1358	1444.5～1471.5	1458	1966.5～1993.5	1980
	K-29(JD13)	12.6745～12.7015	12.688	1374.5～1401.5	1388	1474.5～1501.5	1488	1996.5～2023.5	2010
	K-31(JD15)	12.7045～12.7315	12.718	1404.5～1431.5	1418	1504.5～1531.5	1518	2026.5～2053.5	2040
水平	K-2	12.2695～12.2965	12.283	969.5～996.5	983	1069.5～1096.5	1083	1591.5～1618.5	1605
	K-4	12.2995～12.3265	12.313	999.5～1026.5	1013	1099.5～1126.5	1113	1621.5～1648.5	1635
	K-6	12.3295～12.3565	12.343	1029.5～1056.5	1043	1129.5～1156.5	1143	1651.5～1678.5	1665
	K-8	12.3595～12.3865	12.373	1059.5～1086.5	1073	1159.5～1186.5	1173	1681.5～1708.5	1695
	K10	12.3895～12.4165	12.403	1089.5～1116.5	1103	1189.5～1216.5	1203	1711.5～1738.5	1725
	K-12	12.4195～12.4465	12.433	1119.5～1146.5	1133	1219.5～1246.5	1233	1741.5～1768.5	1755
	K-14	12.4495～12.4765	12.463	1149.5～1176.5	1163	1249.5～1276.5	1263	1771.5～1798.5	1785
	K-16	12.4795～12.5065	12.493	1179.5～1206.5	1193	1279.5～1306.5	1293	1801.5～1828.5	1815
	K-18(JD2)	12.5095～12.5365	12.523	1209.5～1236.5	1223	1309.5～1336.5	1323	1831.5～1858.5	1845
	K-20(JD4)	12.5395～12.5665	12.553	1239.5～1266.5	1253	1339.5～1366.5	1353	1861.5～1888.5	1875
	K-22(JD6)	12.5695～12.5965	12.583	1269.5～1296.5	1283	1369.5～1396.5	1383	1891.5～1918.5	1905
	K-24(JD8)	12.5995～12.6265	12.613	1299.5～1326.5	1313	1399.5～1426.5	1413	1921.5～1948.5	1935
	K-26(JD10)	12.6295～12.6565	12.643	1329.5～1356.5	1343	1429.5～1456.5	1443	1951.5～1978.5	1965
	K-28(JD12)	12.6595～12.6865	12.673	1359.5～1386.5	1373	1459.5～1486.5	1473	1981.5～2008.5	1995
	K-30(JD14)	12.6895～12.7165	12.703	1389.5～1416.5	1403	1489.5～1516.5	1503	2011.5～2038.5	2025
	K-32(JD16)	12.7195～12.7465	12.733	1419.5～1446.5	1433	1519.5～1546.5	1533	2041.5～2068.5	2055

03 各種周波数、BS・CS放送チャンネル

■ BS（BS-ＩF）、CS（CS-ＩF）周波数配列表

	受信する放送	衛星名	コンバーターの局部発振周波数（GHz）	偏波	チャンネル配列
BS	従来の放送、4K放送	BSAT-3	10.678	右旋	1049.48 1087.84 1126.2 1164.56 1202.92 1241.28 1279.64 1318 1356.36 1394.72 1433.08 1471.44 / 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
	4K・8K放送	BSAT-4	9.505	左旋	
110°CS	スカパー！	N-SAT-110	10.678	右旋	1550 1613 1653 1693 1733 1773 1813 / ND26 ND2 ND4 ND6 ND8 ND10 ND12
	4K放送	JCSAT-15	9.505	左旋	
CS	スカパー！プレミアムサービス	JCSAT-3A	11.2	水平	1088 1128 1168 1208 1248 1288 1323 1353 1383 1413 1443 1473 1503 1533 / K-2 [JD18] K-4 [JD20] K-6 [JD22] K-8 [JD24] K-10 [JD26] K-12 [JD28] K-14 [JD2] K-16 [JD4] K-18 [JD6] K-20 [JD8] K-22 [JD10] K-24 [JD12] K-26 [JD14] K-28 [JD16]
				垂直	K-1 [JD17] K-3 [JD19] K-5 [JD21] K-7 [JD23] K-9 [JD25] K-11 [JD27] K-13 [JD1] K-15 [JD3] K-17 [JD5] K-19 [JD7] K-21 [JD9] K-23 [JD11] K-25 [JD13] K-27 [JD15] / 1068 1108 1148 1188 1228 1268 1308 1338 1368 1398 1428 1458 1488 1518
		JCSAT-4B		水平	1083 1113 1143 1173 1203 1233 1263 1293 1323 1353 1383 1413 1443 1473 1503 1533 / K-2 K-4 K-6 K-8 K-10 K-12 K-14 K-16 [JD2] K-20 [JD4] K-22 [JD6] K-24 [JD8] K-26 [JD10] K-28 [JD12] K-30 [JD14] K-32 [JD16]
				垂直	K-1 K-3 K-5 K-7 K-9 K-11 K-13 K-15 K-17 [JD1] K-19 [JD3] K-21 [JD5] K-23 [JD7] K-25 [JD9] K-27 [JD11] K-29 [JD13] K-31 [JD15] / 1068 1098 1128 1158 1188 1218 1248 1278 1308 1338 1368 1398 1428 1458 1488 1518
		JCSAT-3A	10.678	水平	1610 1650 1690 1730 1770 1810 1845 / K-2 [JD18] K-4 [JD20] K-6 [JD22] K-8 [JD24] K-10 [JD26] K-12 [JD28] K-14 [JD2]
				垂直	K-1 [JD17] K-3 [JD19] K-5 [JD21] K-7 [JD23] K-9 [JD25] K-11 [JD27] K-13 [JD1] / 1590 1630 1670 1710 1750 1790 1830
		JCSAT-4B		水平	1605 1635 1665 1695 1725 1755 1785 1815 1845 / K-2 K-4 K-6 K-8 K-10 K-12 K-14 K-16 K-18 [JD2]
				垂直	K-1 K-3 K-5 K-7 K-9 K-11 K-13 K-15 K-17 [JD1] / 1590 1620 1650 1680 1710 1740 1770 1800 1830

1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850

■BS放送（右旋）のテレビ番組チャンネル一覧

トランスポンダ番号	番組名
BS-1	BS朝日 BS-TBS BSテレ東
BS-3	WOWOW プライム NHK BSプレミアム
BS-5	WOWOW ライブ WOWOW シネマ
BS-7	BS朝日 4K BSテレ東 4K BS日テレ 4K
BS-9	BS11 スターチャンネル1 TwellV
BS-11	放送大学 BSスカパー! BS釣りビジョン　※

※2021年4月13日より


トランスポンダ番号	番組名
BS-13	BS日テレ BSフジ BSアニマックス
BS-15	NHK BS1 スターチャンネル2 スターチャンネル3
BS-17	NHK BS 4K BS-TBS 4K BSフジ 4K
BS-19	J SPORTS 1 J SPORTS 2 J SPORTS 3 J SPORTS 4
BS-21	WOWOWプラス グリーンチャンネル BS日本映画専門チャンネル
BS-23	ディズニー・チャンネル　※

※2021年6月1日より

■BS放送（左旋）のテレビ番組チャンネル一覧

トランスポンダ番号	番組名
8ch	ショップチャンネル 4K 4K QVC
12ch	WOWOW 4K
14ch	NHK BS 8K

チャンネル配列



■110° CS放送（右旋）のテレビ番組チャンネル一覧

トランスポンダ番号	番組名
ND2	テレ朝チャンネル2　ニュース・情報・スポーツ ディズニージュニア テレ朝チャンネル1　ドラマ・バラエティ・アニメ TBSチャンネル1
ND4	MTV エンタメ～テレ☆シネドラバラエティ 時代劇専門チャンネル スカイA
ND6	囲碁・将棋チャンネル ホームドラマチャンネル 歌謡ポップスチャンネル CNNj ミュージック・エア ディスカバリーチャンネル アニマルプラネット カートゥーン・ネットワーク
ND8	ショップチャンネル 日テレNEWS24 Mnet 東映チャンネル

トランスポンダ番号	番組名
ND10	スカチャン1 KBS World スカサカ! 衛星劇場
ND12	MUSIC ON!TV（エムオン!） GAORA SPORTS ナショナルジオグラフィック キッズステーション
ND14	ヒストリーチャンネル ザ・シネマ スーパー!ドラマTV ファミリー劇場
ND16	TAKARAZUKA SKY STAGE アニメシアターX（AT-X） AXNミステリー 100%ヒッツ!スペースシャワーTVプラス AXN海外ドラマ BBCワールドニュース

トランスポンダ番号	番組名
ND18	ゴルフネットワーク チャンネル銀河歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 女性チャンネル♪LaLaTV ムービープラス
ND20	フジテレビONE スポーツ・バラエティ スペースシャワーTV フジテレビTWO ドラマ・アニメ フジテレビNEXT ライブ・プレミアム
ND22	QVC TBS チャンネル2 TBS NEWS FOX
ND24	日テレジータス 映画・チャンネルNECO 日テレプラス MONDO TV

■110° CS放送（左旋）のテレビ番組チャンネル一覧

トランスポンダ番号	番組名
ND9	J SPORTS 1（4K） J SPORTS 2（4K）
ND11	J SPORTS 3（4K） J SPORTS 4（4K）
ND19	スターチャンネル 4K スカチャン1 4K
ND21	スカチャン2 4K
ND23	日本映画+時代劇 4K


※スカパーJSAT(株)が有料放送管理事業者として、上記全ての衛星基幹放送事業者が提供している有料放送の役務に係る管理業務を行っているもの。

04 その他資料

■楕円面積算出


楕円の面積算出は下記の通りです。

A（楕円の面積）≒$\frac{\pi}{4}$×a×bで表わします。




■仰角と方位角について

●仰角



（受信点から衛星を見上げた角度）

●方位角



（真北から東まわりに測った衛星の角度）

■主な都市の仰角と方位角（BS・110°CS）

都市名	仰角(°)	方位角(°)	都市名	仰角(°)	方位角(°)	都市名	仰角(°)	方位角(°)	都市名	仰角(°)	方位角(°)	都市名	仰角(°)	方位角(°)
稚　内	29.1	220.9	秋　田	34.5	222.2	長　野	38.2	221.9	大　津	40.9	220.2	高　知	43.5	218.2
北　見	29.2	224.1	仙　台	35.3	224.0	横　浜	38.3	224.5	奈　良	41.2	220.4	松　山	43.7	217.0
釧　路	29.6	225.1	鶴　岡	35.5	222.5	松　本	38.6	221.9	鳥　取	41.4	217.8	山　口	44.1	215.0
旭　川	30.1	222.5	山　形	35.6	223.4	富　山	38.7	220.7	大　阪	41.4	220.0	下　関	44.6	214.4
帯　広	30.3	223.9	福　島	35.9	223.9	甲　府	38.7	223.0	神　戸	41.6	219.6	北九州	44.7	214.3
岩見沢	30.9	222.2	郡　山	36.3	224.0	金　沢	39.1	220.1	姫　路	41.8	218.8	大　分	44.9	215.9
札　幌	31.2	221.7	いわき	36.3	224.9	静　岡	39.4	223.3	米　子	42.0	216.7	福　岡	45.2	213.9
小　樽	31.3	221.3	新　潟	36.6	222.1	福　井	39.8	219.9	和歌山	42.0	219.9	佐　賀	45.6	214.0
室　蘭	32.0	221.8	水　戸	37.0	224.8	岐　阜	40.1	221.0	松　江	42.1	216.3	熊　本	45.8	214.9
函　館	32.5	221.7	宇都宮	37.2	224.0	名古屋	40.1	221.5	岡　山	42.3	217.9	佐世保	46.0	213.2
八　戸	33.1	223.4	千　葉	37.8	224.9	浜　松	40.1	222.7	徳　島	42.5	219.2	宮　崎	46.2	216.6
青　森	33.3	222.3	前　橋	37.9	223.1	豊　橋	40.2	222.3	高　松	42.6	218.4	長　崎	46.3	213.8
弘　前	33.6	222.1	さいたま	37.9	224.2	津	40.8	221.2	福　山	42.9	217.2	鹿児島	47.0	215.6
盛　岡	34.0	223.4	東　京	38.1	224.4	京　都	40.9	220.1	広　島	43.4	216.2	那　覇	53.6	215.8

■ 主な都市の方位角、仰角、偏波角

名称	スカパー!プレミアムサービス					
衛星名(位置)	JCSAT-3A号(東経128度)			JCSAT-4B号(東経124度)		
受信地	方位角(度)	仰角(度)	偏波角(度)	方位角(度)	仰角(度)	偏波角(度)
札　幌	199.2	38.5	13.9	204.6	37.3	17.7
旭　川	200.3	37.5	14.5	205.7	36.3	18.2
稚　内	198.9	36.0	13.1	204.1	34.9	16.7
根　室	204.8	37.0	17.8	210.0	35.5	21.3
帯　広	201.8	38.2	15.8	207.1	36.8	19.5
函　館	198.8	40.1	13.9	204.3	38.8	17.9
青　森	199.1	41.0	14.3	204.7	39.8	18.5
盛　岡	200.1	42.1	15.3	205.8	40.8	19.6
仙　台	200.3	43.7	15.8	206.1	42.3	20.2
秋　田	198.6	42.4	14.2	204.3	41.1	18.5
山　形	199.5	43.9	15.2	205.4	42.5	19.6
福　島	199.9	44.3	15.6	205.8	43.0	20.1
水　戸	200.5	45.8	16.4	206.5	44.4	21.1
宇都宮	199.5	45.8	15.5	205.6	44.4	20.3
前　橋	198.3	46.2	14.6	204.4	44.9	19.4
さいたま	199.4	46.6	15.6	205.6	45.2	20.5
千　葉	200.5	46.7	16.3	206.4	45.3	21.2
東　京	199.7	46.8	15.9	205.9	45.3	20.7
横　浜	199.6	47.0	15.8	205.8	45.6	20.7
新　潟	197.6	44.6	13.8	203.6	43.3	18.4
富　山	195.2	46.4	12.1	201.5	45.2	17.1
金　沢	194.4	46.6	11.5	200.7	45.5	16.5
福　井	193.8	47.3	11.1	200.2	46.2	16.2
甲　府	197.8	47.1	14.3	204.1	45.8	19.3
長　野	196.8	46.2	13.4	203.0	44.9	18.2
岐　阜	194.9	47.9	12.1	201.4	46.7	17.3
静　岡	197.8	47.9	14.5	204.1	46.6	19.6
名古屋	195.2	48.1	12.4	201.7	46.9	17.6
津	194.7	48.7	12.1	201.3	47.5	17.4
大　津	193.5	48.5	11.0	200.1	47.4	16.3
京　都	193.4	48.5	10.9	200.0	47.5	16.2
大　阪	193.0	48.9	10.7	199.7	47.9	16.1
神　戸	192.5	49.0	10.3	199.2	48.0	15.7
奈　良	193.6	48.9	11.1	200.2	47.8	16.5
和歌山	192.6	49.5	10.4	199.4	48.5	15.9
鳥　取	190.7	48.3	8.7	197.3	47.4	14.0
松　江	188.7	48.5	7.0	195.4	47.7	12.5
岡　山	190.3	49.3	8.5	197.1	48.4	14.0
広　島	187.9	49.8	6.5	194.8	49.1	12.1
山　口	186.2	50.1	5.1	193.2	49.5	10.8
徳　島	191.6	49.8	9.6	198.4	48.8	15.2
高　松	190.6	49.6	8.8	197.5	48.7	14.3
松　山	188.5	50.4	7.1	195.5	49.6	12.8
高　知	189.9	50.6	8.3	196.9	49.7	14.0
福　岡	184.3	50.9	3.6	191.5	50.4	9.5
佐　賀	184.2	51.3	3.5	191.4	50.7	9.5
長　崎	183.5	51.9	2.9	190.8	51.4	9.1
熊　本	185.0	51.8	4.2	192.3	51.2	10.3
大　分	186.6	51.2	5.5	193.7	50.5	11.4
宮　崎	186.5	52.7	5.5	193.9	52.0	11.7
鹿児島	184.9	53.1	4.2	192.4	52.6	10.5
那　覇	179.3	59.4	−0.6	188.3	59.1	7.4
石垣島	170.7	61.2	−8.4	180.4	61.6	0.3

■ テレビアンテナ共聴機器　シンボルマーク一覧

名　称	略号	シンボル	備　考
幹　線	TL		●各線を区別するには、幹線、分岐線、分配線、引込線の順に太さを変える。 ●電流を重畳するものは、次の通り表してもよい。 ●配管の部分は、次の通り表してもよい。 ●引込線は、点線で表してもよい。 ●ケーブル埋設線は、次の通り表してもよい。
分　岐　線	BL		
分　配　線	FL		
引　込　線	DL		
BSアンテナ	ANT		CS、BS等用は、その区別を記入する。(BSコンバーター付)
F M アンテナ	ANT	FM	
U H F アンテナ	ANT	UHF	
前置増幅器	HA		
ヘッドエンド	HE		地図上では、幹線を接続する三角形頂点がその位置を示すように使用する。
受信用増幅器(ヘッドアンプ)	HA		
テレビ信号プロセス装置	TVP		
F M 信号調整器	FMP		
パイロット信号発生器	PG		□内は、PG:148、246、451となる。
混　合　器	MIX	M X	
変　調　器	MOD	MOD	
復　調　器	DEM	DEM	
幹線増幅器(トランクアンプ)	TA	A	利得を自動制御するものは、左の様に表してもよい。
幹線分岐増幅器	TBA		分岐端子数に応じて線を出す。
延長増幅器(ラインアンプ)	EA		
中間分岐増幅器	IA		分岐端子数に応じて線を出す。
分岐増幅器	BA		分配端子数に応じて線を出す。
双方向幹線増幅器	TA		
双方向幹線分配増幅器	TDA		
双方向幹線分岐増幅器	TBA		
双方向分岐増幅器	BA		
双方向延長増幅器	EA		
双方向中間分岐増幅器	IA		
混　合　器	MIX		
1分岐器(1端子)	DC		●分岐レベルを明記する場合は、中抜きでレベルを記入してもよい。 15 ●フィッティング接栓を使用区別する場合は、その端子数に・を付けてもよい。
2分岐器(2端子)	DC		
4分岐器(4端子)	DC		

名　称	略号	シンボル	備　考
2分配器	D		
4分配器	D		
6分配器	D		
8分配器	D		
レベル調整器	LC		
BSチューナー	BS TUN		変調器内蔵型
電源装置(パワーサプライ)	PS	PS	
電源挿入器(パワーインジェクター)	PI		
整　合　器	M		
分　波　器	S		
保　安　器	SB		
減衰器(アッテネーター)	ATT		□内は、3、6、10、15、20
終端抵抗器	R		ダミー抵抗器
直列ユニット(中間)(1端子型)	SU		75Ω端子×1
直列ユニット(中間)(2端子型)	SU		75Ω端子×2
直列ユニット(端末)(1端子型)	SU	R	75Ω端子×1
直列ユニット(端末)(2端子型)	SU	R	75Ω端子×2
直列ユニット(中間)(1端子分岐型)	SU		75Ω端子×1
直列ユニット(中間)(2端子分岐型)	SU		75Ω端子×2
直列ユニット(端末)(1端子分岐型)	SU	R	75Ω端子×1
埋込型整合器(1端子型)	M		75Ω端子×1
埋込型整合器(2端子型)	M		75Ω端子×2
テレビ端子			テレビコンセント
テレビ受像機	TV	TV	
ローパスフィルター	FIL	L	
ハイパスフィルター	FIL	H	
バンドパスフィルター	FIL	B	
ノッチフィルター(トラップ)	FIL	T	
電力柱 コンクリート柱	CP		
電力柱 木　柱	WP		
NTT柱 コンクリート柱	CP		
NTT柱 木　柱	WP		
自　立　柱			

名　称	略号	シンボル	備　考
光送信器(直接変調型)	E/O	E/O	IEC based on(IEC 60617-S00213)
光送信器(外部変調型)	E/O	E/O	IEC based on(IEC 60617-S00213)
光受信器	O/E	O/E	IEC based on(IEC 60617-S00213)
光ノード(光送受信器)	OPT N	N (2出力の例)	「N」の代わりに「NODE」と記入してもよい。
光増幅器(光ファイバアンプ)	OPT A	OPT	●「FA」と記入してもよい。 ●必要な場合は波長を付記する。
光終端器	OPT T		
光スイッチ	OPT SW	OPT SW (2出力の場合)	必要に応じて端子を記載する。
光分岐器	OPT C (OPT D)		●等分岐の場合は分配器と称することもある。 ●IEC Directional coupler (IEC 600617-S601340) Splitter (IEC 600617-S601334)
波長多重合波器	WDM	WDM	●多重する波長の数に応じて記入する。 WDM ●波長多重合波器を分波器として利用する場合 WDM
光減衰器	OPT ATT	ATT	●可変の場合、次のシンボルを用いてもよい。 ATT
光ファイバケーブル	OP		●誤解を与えない場合は、次のシンボルを用いてもよい。 ●必要に応じ必数及びその他の情報を表示してもよい。 例 ●波長多重の表示をする場合は、波長とし伝送方向を示す矢印を表示してもよい。 例 (2波多重の場合) (3波多重の場合) ●IEC (IEC 60617-S01318)
光ファイバ接続点	SPL		IEC (IEC 60617-S01325)
クロージャ	CL	CL	必要に応じて種別、出力等を記載する。 CL (分岐を含む場合)
光電気変換映像端末	V-ONU	V-ONU	
FSK送信機	FSK TX	FSK TX	

04 その他資料

■ 75Ω同軸ケーブルの性能表（参考値）

種　別	20℃における標準減衰量(dB/km)												内部導体径(mm)	ケーブル外径(mm)	導体ループ抵抗20℃(Ω/km)
	90MHz	220MHz	470MHz	770MHz	1300MHz	1550MHz	1770MHz	2000MHz	2150MHz	2602MHz	2681MHz	3224MHz			
S-4C-FB	76	121	182	239	320	354	382	410	427	478	487	542	0.8±0.05	6.0	35.7
S-5C-FB	58.8	95	145	192	261	291	315	340	355	400	408	458	1.05±0.05	7.7	21.1
S-7C-FB	41.7	68	105	140	193	215	234	253	265	300	306	346	1.5±0.05	10.2	10.4

※減衰量の最大値は標準値の115%以下です。
※2681MHz以上の標準減衰量については、参考値でありJIS規格値ではありません。

種　別	20℃における標準減衰量(dB/km)										内部導体径(mm)	ケーブル外径(mm)	導体ループ抵抗20℃(Ω/km)
	90MHz	220MHz	470MHz	770MHz	1300MHz	1550MHz	1770MHz	2000MHz	2150MHz	2600MHz			
S-5C-HFL	51.1	81.2	121	158	210	231	249	266	277	309	1.2±0.05	7.7	24.6
S-7C-HFL	34.9	55.9	84.2	111	149	165	178	191	199	223	1.8±0.05	10.0	13.5
S-10C-HFL	26.3	42.2	63.5	83.3	112	124	134	144	150	168	2.4±0.05	12.9	9.2

種　別	20℃における標準減衰量(dB/km)		内部導体径(mm)	ケーブル外径(mm)	導体ループ抵抗20℃(Ω/km)
	220MHz	770MHz			
3C-FV	160	320	0.65±0.02	5.4	54.0
5C-FV	100	205	1.05±0.03	7.5	21.1

■ 共聴用UHFアンテナの用途と材質

低・中層階用　BLKU20L、BLKU20、KU20L、KU20、KU27L、KU27▶P.41　KU20L-H、KU20-H▶P43
材質：アルミ、耐風速：45m/s

中・高層階用　BLKU20LS、BLKU20S、KU20S、KU27LS、KU27S▶P.42
材質：ステンレス、耐風速：60m/s

■ 減衰器の種類

(1)ATT(アッテネーター)


アッテネーターとは、入力レベルが強すぎて、テレビや増幅器が入力オーバーになる場合、電波を一定の値で減衰させる減衰器をいう。


(2)EQ(ケーブル等化器)


EQとは、ケーブルと逆の傾きを持って、ケーブルを等化するもので、例えば6dBEQは、左図のように250MHzのロスが0dBで、250MHzと70MHzのロスの差が、6dBの特性をもっているものです。
(a) 12dBのケーブルと (b) 6dBのEQをつなげば、図の（a+b）のような全帯域でフラットな特性が得られます。

(3)BON(擬似線路回路網)

BONとは、ケーブルと同じ特性をもったものです。12dB（BON）は、250MHzで12dB、70MHzで6dBのロスをもつケーブルと同じ特性をもっています。







■ 用語集　一般用語関係

UHF	Ultra High Frequencyの略で、300～3000MHzの極超短波のことをいいます。テレビ放送や業務用通信、携帯電話などに使用され、テレビでは470～710MHzで40チャンネルが使用されています。
SHF	Super High Frequencyの略で、3000～30000MHzのセンチ波のことをいいます。衛星放送用として11.7～12.2GHz（ギガヘルツ）が割り当てられています。
BS	ブロードキャスティング サテライトの略称で放送衛星のことをいいます。
CS	コミュニケーションズ サテライトの略称で通信衛星のことをいいます。
共聴	ある伝送媒体（光ケーブル・同軸ケーブルなど）を通じて2つ以上の受信端末を設け、共通の情報や番組を見ることができるようにすることで、一般にはホーム共聴、ビル陰共聴と呼ばれるものからCATVまで規模によりさまざまなシステムがあります。
フィルター	ある限られた帯域の電波のみを通過させたり、減衰させたりするもので、通過あるいは減衰させる帯域の種類によって、ハイパスフィルター（HPF）、ローパスフィルター（LPF）、バンドパスフィルター（BPF）、バンドエリミネーターフィルター（BEF）などがあります。
ダミー抵抗	分配器や分岐器などで使用しない端子がある場合、その空き端子で反射波が生じ他の機器に影響を及ぼします。そこでこれを軽減するために取り付ける負荷と同じインピーダンスの抵抗をいいます。
水平偏波・垂直偏波	送信アンテナから送出された電波の電界面が大地と平行のものを水平偏波、大地と垂直のものを垂直偏波といいます。水平偏波に設定したアンテナでは垂直偏波の電波を良好に受信することができません。
Gマーク	BL部品及びこれらと同等の規格で設計・製造された業務用ブースターには「Gマーク」を付けて一般住宅用ブースターと区別しています。
有線テレビジョン放送施設	有線テレビジョン放送を行うための有線電気通信設備をいいます。有線電気通信設備とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいい、すなわち有線テレビを行うための機械、器具（増幅器、変調器、結合器、混合器）、線路（中継増幅器、分岐器）などの他、再送信を行うための受信空中線、給電線などをいいます。
幹線	ヘッドエンドからの信号を伝送する基幹線路をいいます。
分岐線	幹線から分岐する線路。一般には加入者に必要な信号レベルに調整する分岐増幅器までの線路をいいます。
分配線	分岐線から各加入者群に信号を分配する線路で、幹線から直接分配することもあります。
引込線	分配線から個々の加入者までの線路で、加入者の屋内配線は除きます。
ヘッドエンド	幹線に信号を送出するまでのすべての設備で、前置増幅器、チャンネル変換器、プロセス装置、パイロット信号発生器、混合装置などからなります。
受信空中線（受信アンテナ）	テレビジョンおよびFM放送波を受信する空中線をいいます。
前置増幅器（受信増幅器）	空中線において受信した電波を必要なレベルに高める増幅器です。
チャンネル変換器（コンバーター）	受信したチャンネルを他のチャンネルに変換する機器。
テレビ信号プロセス装置	テレビジョン信号をその有線テレビジョン施設に適するように調整、制御する機器です。
パイロット信号発生器	伝送信号のレベルを安定化させるための基準信号を発生する機器で、AGC付増幅器（パイロット信号方式）を使用するときに必要とします。
FTTH	Fiber To The Home　家庭まで光ファイバーを引き込む事。
FTTC	Fiber To The Curb　家庭の一歩手前までは光ファイバーを敷設し、そこから先の家庭まではメタル配線を行う。
FTTB	Fiber To The Building　棟までは光ファイバーが敷設されるが、棟内ではメタル配線。
V-ONU	映像系光終端装置
D-ONU	通信系光終端装置
誤り訂正（誤り制御技術）	伝送途中で発生した符合誤りを検出して、正しい情報を再現する技術の事。
コピー制御	デジタル放送番組などにおけるコンテンツ保護を目的とした技術で、放送番組の中に制御信号を組み込む事により、デジタル受信機・記録機器が、番組ごとに「何回もコピー可」「1回だけコピー可」「コピー不可」の区別が出来る。
トランスモジュレーション伝送方式（TM方式）	受信した電波をヘッドエンドでケーブルテレビに適した変調方式（64QAM）に変換して伝送する方式。受信するにはケーブルテレビ専用のデジタル放送対応STB（セットトップボックス）が必要。
パススルー伝送方式	地上デジタルテレビ放送電波（UHF）を受信し、変調方式を変えずに伝送する方式。地上デジタル放送対応デジタルテレビで受信できるが、周波数変換方式の場合はCATVパススルー対応デジタルテレビが必要。
CAS（限定受信機能）	Conditional Access Systemの略で、視聴者が特定の放送の視聴を希望し、放送事業者と受信契約を結ぶことにより放送サービスを受ける方式。
MPEG	Moving Picture Experts Groupの略。デジタルで映像を高圧縮する技術の名称。MPEG1、MPEG2、MPEG4･･･と数種類あるが、それぞれ特徴や用途が異なる。デジタル放送ではMPEG2の技術を用いて圧縮している。
OFDM（直交周波数分割多重）	Orthogonal Frequency Division Multiplexの略で、地上デジタル放送に用いられる変調方式。1キャリアの伝送レートが低いため、次の信号までの期間が長くマルチパスが吸収され、信号はマルチパスの影響を受けにくい特徴を持ち、帯域幅当たりの伝送速度の向上とマルチパス干渉などの防止の両立が可能である。また、各搬送波に対応する周波数成分が相互に重なり合っても支障なく、FDM（周波数分割多重）方式に比べ、はるかに多くの搬送波が同一帯域幅内に詰め込めるため、周波数利用効率が最も大きい変調方式である。
QAM	Quadrature Amplitude Modulationの略で、直交する2つのAM信号を合成して得られる多相多値の振幅位相変調方式の総称。8値の直交するAM信号を合成した場合、64QAM信号が得られる。
PSK（位相偏移）	Phase Shift Keyingの略。2相PSKは、デジタル信号（2進符号）で搬送波の位相を0、πと変化させる変調方式である。
流合雑音	CATVの双方向通信網において、各家庭から発生する微細なノイズが上り回線をたどり累積する現象。

04 その他資料


■用語集　規格特性関係

デシベル（dB）	入力電力と出力電力との比の常用対数をB（ベル）といい、その1/10をデシベルといいます。アンテナや共聴機器の特性をあらわすのに重要な単位となっています。
デシベルマイクロボルト（dBμV）	1μVの電圧を0dBμVとした絶対表示単位で、増幅器の入力信号レベルや出力レベルなどをあらわすのに使われています。
インピーダンス	高周波に対する抵抗力のことで、単位はΩ（オーム）であらわされます。共聴設備では、この値に不整合が生じると良好な受信ができなくなります。
電圧定在波比（VSWR）	進行波と反射波の比をいいます。この値が大きいと伝送能率が悪くなり、ゴーストが生じるなど良質の画像が得にくくなります。
前後比	アンテナの最大感度方向と、その反対方向180°±60°の範囲内にある最大感度と比のことで、単位はdB（デシベル）です。この値が大きいほど、後方からの不要な電波を受けにくくなります。
半値幅	アンテナの主軸方向の利得より電力で3dB低下する方位の挟む角度のことで、単位は"度"。この値が小さいほど指向性（電波の集中度）の優れたアンテナといえます。一般に素子数が多いほど半値幅は小さくなります。
アンテナの利得	受信アンテナの指定方向の受信電力と同一条件のもとに設置した、半波長ダイポールの受信電力との比を有能利得といい、この値から入力インピーダンスと給電線の特性インピーダンスの不整合による損失を減じたものを動作利得といいます。一般に素子数の多いほど利得も多く、同じ素子数では帯域が広くなるほど利得は少なくなります。
定格出力	増幅器において伝送チャンネル数、利得安定度を考慮して「混変調」「相互変調」等の性能を十分満足させる出力をいいます。定格出力以上で増幅器を動作させますと良質の画像が得られにくくなります。
増幅器の利得	入力信号レベルと出力信号レベルの比のことで、単位はdB（デシベル）であらわします。
雑音指数（NF）	信号が増幅器を通る間に受ける信号対雑音比の劣化の程度の係数をいい、単位はdB（デシベル）であらわします。この値が小さいほど弱い信号まで増幅できる良い増幅器といえます。
結合損失（分岐損失）	分岐器、直列ユニットの入力端子レベルと分岐端子レベルとの比をいい、単位はdB（デシベル）であらわします。
逆結合損失	分岐器、直列ユニットの分岐端子に信号を加えた時に、その入力レベル（分岐端子）と出力端子へ発生するレベルとの比をいい、単位はdB（デシベル）であらわします。
端子間結合損失	分岐器の分岐端子あるいは分配器の分配端子が2個以上あるもので、そのうちの一つの端子に信号を加えた時、その入力レベルと他の分岐または分配端子に生じるレベルの比をいい、単位はdB（デシベル）であらわします。
挿入損失	入力及び出力を有する機器（増幅回路をもつものを除く）を使用した場合、入力端子に信号を加えた時、その入力レベルと出力端子にでてくるレベルの比をいい、単位はdB（デシベル）であらわします。
分配損失	分配器の入力端子に信号を加えた時、その入力レベルと分配端子にでてくる出力レベルの比をいい、単位はdB（デシベル）であらわします。
チルト	増幅器で発生する雑音やひずみを最小にするために、増幅器の入出力における信号のレベルを周波数によって変えることをいいます。
相互変調（IM）	増幅器で2つ以上の信号を増幅する場合、増幅器の非直線性による2次及び3次歪のため各信号間に干渉を生じて、それぞれの信号周波数の和と差、2倍、3倍の周波数を発生するもので、これがビート妨害となって画面に細かい縞模様（アナログ放送の場合）を生じさせます。
スプリアス	送信機の発射する電波のうちで、規定の周波数帯域以外の周波数成分をスプリアスといいます。これは搬送波の高調波や低調波の成分、変調波の側波帯の高次の成分および寄生振動で発生する不要な成分などによるもので他の通信に妨害を与えます。スプリアスの含有量は、電波法の無線設備規則により規定されています。（単位：dBμV）
帯域外減衰量	バンドパス（帯域通過）フィルター、バンドパス内蔵のコンバーターやプロパーアンプ及びバンドパスの組合せによる混合(分波器)において、目的とする周波数帯域以外の所での減衰量で、この値の大きいほど性能が良いとされています。通常何MHz離れた所でいかほど減衰されているのかとの表現をしています。（単位：dB）
阻止帯域減衰量	特定の周波数帯域を通過しないようにするフィルターで、その阻止しようとする帯域内で最少限維持している減衰量のことをいいます。（単位：dB）
複合3次歪（CTB）	CTB（Composite Triple Beat）ともいう。CATVシステムにおける多チャンネルの6MHz間隔の搬送波同士の3次歪成分による干渉（アナログ放送の場合）。チャンネルが増加するに従ってビート数は増え、画質を劣化させる要因となります。（単位：dB）
複合2次歪（CSO）	Composit Second Orderの略でCATVシステムにおける多チャンネルの6MHz間隔の搬送波同士の2次歪成分による干渉。（アナログ放送の場合）チャンネルが増加するに従って歪成分は増え、画質を劣化させる要因となります。（単位：dB）
不要放射	放射を目的としない機器（受信機、高周波利用機器）からの漏洩する電波の総称で、機器の入力端子に規定レベルの信号を加えたとき、外部空間に放射する信号の電界強度をいいます。（単位：dBμV/m）
耐雷性	規定の衝撃波電圧を作動中の機器の指定の端子に加えたとき、機器が耐える値をいいます。（単位：kV）
絶縁耐圧	耐電圧ともいい、絶縁された指定端子間が一定時間耐え得る電圧をいいます。（単位：kV）
位相雑音	位相雑音とは、BSコンバーター等の局部発振周波数の"ゆらぎ"のため、受信信号の位相が本来の位相からずれた場合に発生する雑音のことです。
耐風速	耐風速とは、対象の機器に単位面積当りの受風圧が加わった時に耐えることを示したものです。 受信可能風速：アンテナに風圧を加えている間、電気的性能の低下が許容範囲内であるときの最大風速をいう。 復元可能風速：アンテナに風圧を加えた後、アンテナの方向を再調整することにより電気的性能を満足する最大風速をいう。 破壊風速：アンテナに風圧を加えた後、アンテナの一部又は全部が飛散しない最大風速をいう。
受風面積	アンテナの素子ブラケットなどの投影面積を合計したもので、アンテナマスト強度計算を行う時に用います。
G/T	ジーオーバーティとはアンテナ利得とコンバーター雑音指数から求められるアンテナの総合的な指数を表します。（単位：dB/K）
CINR	Carrier to Interference and Noise Ratioの略で、日本語で表現すると「搬送波レベル対干渉・雑音比」となります。「電波のクリアさ、きれいさ」を示し、高いほど高性能となります。
BS/CS-IF	BS/CSアンテナから同軸ケーブルに流される際の中間周波数(IF)。BS/CS中間周波数。


コンスタレーション

デジタル放送の変調方式は、QPSKや64QAMなどの位相が直交関係にある2つ以上の搬送波を合成して伝送する直交変調が用いられていますが、このときの搬送波をそれぞれI軸とQ軸として位相と振幅に割り当てられたデジタル信号の各シンボル位置を表した物をいう。受信波のC/N比低下や雑音などの妨害波の影響を受けた場合は理想的なシンボル位置（図-1）との差が大きくなって現れる（図-2）

■図1.C/N比が大きいとき



■図2.C/N比が小さいとき



CNR (C/N比)

Carrier to Noise Ratioの略で、搬送波の信号と雑音との量の比率のことをいいます。値が大きいほど信号の品質が良いことを表します。


BER

Bit Error Rateの略で、復調したデジタル信号の誤りビット数をカウントし、全ビット数に占める誤りビット数の割合を表したもの。地上デジタル放送では、受信機入力でのBERが2×10−4以下（ビタビ復号後RS復号前で測定した値）の場合、劣化のない画質で視聴することができます。


MER

Modulation Error Ratioの略で、図-3に示すように、コンスタレーションの理想的なシンボル位置におけるベクトル量Pの電力値と理想的なシンボル位置から受信シンボルまでのベクトル量δPの電力値との比をデシベル値で表したもの。MERとC/N比には、図-4の測定例に示すように、相関性があり、矢印で示した線形領域の範囲内においては、MERからC/N比を推定することができる。

■図3.コンスタレーションとMER



■図4.MERとC/N比の関係（測定例）



摘要				JANコードのみかた
SH スーパーハイビジョン受信マーク登録品	優良住宅部品(BL部品)	HS JEITA ハイシールドマーク	HD ヘッダー品	49 62736 58000 2 国コード / 弊社メーカーコード / 弊社商品コードの下5ケタ / チェックデジット
DH デジタルハイビジョン受信マーク登録品	N NHK共同受信施設仕様準拠品	高シールド 高シールドマーク	SP スライドパック品	
DH デジタルハイビジョン受信マーク710	RoHS対応 RoHS指令対応マーク	受 受注生産品	BP ブリスターパック品	
		在 在庫限り		

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
A	A-1	2058000		2,750	3,025	取付金具	49 62736 58000 2	59
	A1-HD	2180080	HD	オープン	—	取付金具	49 62736 80080 3	59
	ACAUDFB	2182201	RoHS対応	オープン	—	UDF85B/105B付属ACアダプター	49 62736 82201 0	35
	AF-1-SP	2010211	RoHS対応	4,400	4,840	1素子FMアンテナ	49 62736 10211 2	45
	AF-220	2010215	RoHS対応	6,100	6,710	2素子FMアンテナ	49 62736 10215 0	45
	AF-4	2010217	RoHS対応	4,300	4,730	4素子FMアンテナ	49 62736 10217 4	45
	AF5W	2181547	RoHS対応	オープン	—	5素子FMアンテナ	49 62736 81547 0	45
	AFT1	2181284		オープン	—	業務用室内FM輻射アンテナ	49 62736 81284 4	46
	ALS-22U1	2025402	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(1波用)	49 62736 25402 6	194
	ALS-22U10	2025411	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(10波用)	49 62736 25411 8	194
	ALS-22U10-FM□	2027612	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(10波用 FM対応)	49 62736 27612 7	194
	ALS-22U11	2025412	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(11波用)	49 62736 25412 5	194
	ALS-22U11-FM□	2027613	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(11波用 FM対応)	49 62736 27613 4	194
	ALS-22U12	2025413	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(12波用)	49 62736 25413 2	194
	ALS-22U1-FM□	2027603	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(1波用 FM対応)	49 62736 27603 5	194
	ALS-22U2	2025403	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(2波用)	49 62736 25403 3	194
	ALS-22U2-FM□	2027604	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(2波用 FM対応)	49 62736 27604 2	194
	ALS-22U3	2025404	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(3波用)	49 62736 25404 0	194
	ALS-22U3-FM□	2027605	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(3波用 FM対応)	49 62736 27605 9	194
	ALS-22U4	2025405	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(4波用)	49 62736 25405 7	194
	ALS-22U4-FM□	2027606	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(4波用 FM対応)	49 62736 27606 6	194
	ALS-22U5	2025406	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(5波用)	49 62736 25406 4	194
	ALS-22U5-FM□	2027607	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(5波用 FM対応)	49 62736 27607 3	194
	ALS-22U6	2025407	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(6波用)	49 62736 25407 1	194
	ALS-22U6-FM□	2027608	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(6波用 FM対応)	49 62736 27608 0	194
	ALS-22U7	2025408	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(7波用)	49 62736 25408 8	194
	ALS-22U7-FM□	2027609	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(7波用 FM対応)	49 62736 27609 7	194
	ALS-22U8	2025409	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(8波用)	49 62736 25409 5	194
	ALS-22U8-FM□	2027610	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(8波用 FM対応)	49 62736 27610 3	194
	ALS-22U9	2025410	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(9波用)	49 62736 25410 1	194
	ALS-22U9-FM□	2027611	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(9波用 FM対応)	49 62736 27611 0	194
	ALS-30BP	2025625	受	—	—	ブランクパネル	49 62736 25625 0	192
	ALS-30PS	2025624	受	—	—	電源ユニット	49 62736 25624 3	192

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
A	ALS-30SA	2024606	受	—	—	ALS-30S用BS・CSアンプユニット	49 62736 24606 9	191
	ALS-30S-BS-PS2	2024602	受	—	—	BSアクティブレベルセッター (ラックマウント型)	49 62736 24602 1	191
	ALS-30S-CS-PS2	2024604	受	—	—	110°CSアクティブレベルセッター (ラックマウント型)	49 62736 24604 5	191
	ALS-30SPS	2024605	受	—	—	衛星放送アクティブレベルセッター用 電源ユニット	49 62736 24605 2	191
	ALS-30U10PS1	2025635	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (10波用 電源ユニット1台)	49 62736 25635 8	193
	ALS-30U10PS1-FM□	2027623	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (サブラック型 10波用 電源ユニット1台 FM対応)	49 62736 27623 3	193
	ALS-30U10PS2	2025647	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (10波用 電源ユニット2台)	49 62736 25647 1	193
	ALS-30U10PS2-FM□	2027634	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (サブラック型 10波用 電源ユニット2台 FM対応)	49 62736 27634 9	193
	ALS-30U11PS1	2025636	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (11波用 電源ユニット1台)	49 62736 25636 5	193
	ALS-30U11PS1-FM□	2027624	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (サブラック型 11波用 電源ユニット1台 FM対応)	49 62736 27624 0	193
	ALS-30U11PS2	2025648	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (11波用 電源ユニット2台)	49 62736 25648 8	193
	ALS-30U11PS2-FM□	2027635	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (サブラック型 11波用 電源ユニット2台 FM対応)	49 62736 27635 6	193
	ALS-30U12PS1	2025637	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (12波用 電源ユニット1台)	49 62736 25637 2	193
	ALS-30U12PS2	2025649	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (12波用 電源ユニット2台)	49 62736 25649 5	193
	ALS-30U1PS1	2025626	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (1波用 電源ユニット1台)	49 62736 25626 6	193
	ALS-30U1PS1-FM□	2027614	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (サブラック型 1波用 電源ユニット1台 FM対応)	49 62736 27614 1	193
	ALS-30U1PS2	2025638	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (1波用 電源ユニット2台)	49 62736 25638 9	193
	ALS-30U1PS2-FM□	2027625	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (サブラック型 1波用 電源ユニット2台 FM対応)	49 62736 27625 7	193
	ALS-30U2PS1	2025627	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (2波用 電源ユニット1台)	49 62736 25627 3	193
	ALS-30U2PS1-FM□	2027615	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター(サブラック型 2波用 電源ユニット1台 FM対応)	49 62736 27615 8	193
	ALS-30U2PS2	2025639	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (2波用 電源ユニット2台)	49 62736 25639 6	193
	ALS-30U2PS2-FM□	2027626	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (サブラック型 2波用 電源ユニット2台 FM対応)	49 62736 27626 4	193
	ALS-30U3PS1	2025628	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (3波用 電源ユニット1台)	49 62736 25628 0	193
	ALS-30U3PS1-FM□	2027616	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (サブラック型 3波用 電源ユニット1台 FM対応)	49 62736 27616 5	193
	ALS-30U3PS2	2025640	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (3波用 電源ユニット2台)	49 62736 25640 2	193
	ALS-30U3PS2-FM□	2027627	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (サブラック型 3波用 電源ユニット2台 FM対応)	49 62736 27627 1	193
	ALS-30U4PS1	2025629	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (4波用 電源ユニット1台)	49 62736 25629 7	193
	ALS-30U4PS1-FM□	2027617	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (サブラック型 4波用 電源ユニット1台 FM対応)	49 62736 27617 2	193
	ALS-30U4PS2	2025641	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (4波用 電源ユニット2台)	49 62736 25641 9	193
	ALS-30U4PS2-FM□	2027628	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (サブラック型 4波用 電源ユニット2台 FM対応)	49 62736 27628 8	193
	ALS-30U5PS1	2025630	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (5波用 電源ユニット1台)	49 62736 25630 3	193
	ALS-30U5PS1-FM□	2027618	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (サブラック型 5波用 電源ユニット1台 FM対応)	49 62736 27618 9	193
	ALS-30U5PS2	2025642	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (5波用 電源ユニット2台)	49 62736 25642 6	193
	ALS-30U5PS2-FM□	2027629	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (サブラック型 5波用 電源ユニット2台 FM対応)	49 62736 27629 5	193
	ALS-30U6PS1	2025631	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (6波用 電源ユニット1台)	49 62736 25631 0	193
	ALS-30U6PS1-FM□	2027619	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (サブラック型 6波用 電源ユニット1台 FM対応)	49 62736 27619 7	193
	ALS-30U6PS2	2025643	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター (6波用 電源ユニット2台)	49 62736 25643 3	193

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
A	ALS-30U6PS2-FM□	2027630	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター（サブラック型 6波用 電源ユニット2台 FM対応）	49 62736 27630 1	193
	ALS-30U7PS1	2025632	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター（7波用 電源ユニット1台）	49 62736 25632 7	193
	ALS-30U7PS1-FM□	2027620	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター（サブラック型 7波用 電源ユニット1台 FM対応）	49 62736 27620 2	193
	ALS-30U7PS2	2025644	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター（7波用 電源ユニット2台）	49 62736 25644 0	193
	ALS-30U7PS2-FM□	2027631	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター（サブラック型 7波用 電源ユニット2台 FM対応）	49 62736 27631 8	193
	ALS-30U8PS1	2025633	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター（8波用 電源ユニット1台）	49 62736 25633 4	193
	ALS-30U8PS1-FM□	2027621	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター（サブラック型 8波用 電源ユニット1台 FM対応）	49 62736 27621 9	193
	ALS-30U8PS2	2025645	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター（8波用 電源ユニット2台）	49 62736 25645 7	193
	ALS-30U8PS2-FM□	2027632	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター（サブラック型 8波用 電源ユニット2台 FM対応）	49 62736 27632 5	193
	ALS-30U9PS1	2025634	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター（9波用 電源ユニット1台）	49 62736 25634 1	193
	ALS-30U9PS1-FM□	2027622	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター（サブラック型 9波用 電源ユニット1台 FM対応）	49 62736 27622 6	193
	ALS-30U9PS2	2025646	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター（9波用 電源ユニット2台）	49 62736 25646 4	193
	ALS-30U9PS2-FM□	2027633	受	—	—	UHF用アクティブレベルセッター（サブラック型 9波用 電源ユニット2台 FM対応）	49 62736 27633 2	193
	ALS31S-A	2182247		—	—	ALS31S-BSL用アンプユニット	49 62736 82247 8	191
	ALS31S-PS	2182246		—	—	ALS31S-BSL用電源ユニット	49 62736 82246 1	191
	ALS31S-BSL	2182189	RoHS対応 受	—	—	BS（左旋）アクティブレベルセッター	49 62736 82189 1	191
	ANKカナグ（M）	2018762	受	12,300	13,530	アンカー金具　穴間隔500	49 62736 18762 1	67
	ANKカナグA（M）	2180019	受	21,600	23,760	アンカー金具　穴間隔300	49 62736 80019 3	67
	ANKボルト（M）	2018763	受	3,300	3,630	アンテナベース固定金具（アンカーボルト）	49 62736 18763 8	67
	ARBL1（B）	2013163	RoHS対応 BP	7,400	8,140	ブースター内蔵室内アンテナ	49 62736 13163 1	38
	ARBL1（W）	2013161	RoHS対応 BP	7,400	8,140	ブースター内蔵室内アンテナ	49 62736 13161 7	38
	ARL1（B）	2013162	RoHS対応 BP	4,400	4,840	室内アンテナ	49 62736 13162 4	38
	ARL1（W）	2013160	RoHS対応 BP	4,400	4,840	室内アンテナ	49 62736 13160 0	38
	AT-25DR	2180010	RoHS対応	1,800	1,980	サイドベース（φ25mm以下）	49 62736 80010 0	54
	AT-27DR	2180011	RoHS対応	1,600	1,760	サイドベース（φ27mm以下）	49 62736 80011 7	54
	AT-32D	2018708		4,100	4,510	サイドベース（φ32mm マスト用）	49 62736 18708 9	54
	AT-5D	2016006		9,300	10,230	屋根馬	49 62736 16006 8	53
	ATN-0713-A	2026791	受	—	—	光終端器（SC-APC仕様）	49 62736 26791 0	262
	ATN-0713-U	2026790	受	—	—	光終端器（SC-UPC仕様）	49 62736 26790 3	262
	AU14FR	2181302	DH RoHS対応	5,800	6,380	14素子UHFアンテナ	49 62736 81302 5	39
	AU14LXR	2181307	DH RoHS対応	12,400	13,640	14素子高性能UHFアンテナ	49 62736 81307 0	40
	AU14XR	2181306	DH RoHS対応	12,400	13,640	14素子高性能UHFアンテナ	49 62736 81306 3	40
	AU20AX	2011054	DH RoHS対応	13,900	15,290	20素子高性能UHFアンテナ	49 62736 11054 4	40
	AU20FR	2181303	DH RoHS対応	7,200	7,920	20素子UHFアンテナ	49 62736 81303 2	39
	AU20LX	2011055	DH RoHS対応	13,900	15,290	20素子高性能UHFアンテナ	49 62736 11055 1	40
	AU27AX	2011056	DH RoHS対応	17,400	19,140	27素子高性能UHFアンテナ	49 62736 11056 8	40
	AU27LX	2011057	DH RoHS対応	17,400	19,140	27素子高性能UHFアンテナ	49 62736 11057 5	40

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
A	AU5AX	2011075		オープン	—	5素子高性能UHFアンテナ	49 62736 11075 9	39
	AU5F-SP	2011071		3,800	4,180	5素子UHFアンテナ	49 62736 11071 1	39
	AU8F	2011072	SP	3,300	3,630	8素子UHFアンテナ	49 62736 11072 8	39
	AUS14FR	2181304		11,000	12,100	14素子UHFアンテナ塩害・雪害用	49 62736 81304 9	40
	AUS20FR	2181305		13,900	15,290	20素子UHFアンテナ塩害・雪害用	49 62736 81305 6	40
	AUZ14FR	2183381		6,600	7,260	14素子UHFアンテナ塩害用	49 62736 83381 8	40
	AUZ20FR	2183382		8,000	8,800	20素子UHFアンテナ塩害用	49 62736 83382 5	40
	AW200S14	2018734	在	10,200	11,220	ステンレスワイヤー(1.4mm 200m巻)	49 62736 18734 8	57
	AWS-700SR	2018738		740	814	アンテナ支線止め	49 62736 18738 6	57
B	B101E	2181607		3,600	3,960	3.2GHz対応 1分岐器(10dB)	49 62736 81607 1	126
	B101E(10)	2181623		オープン	—	3.2GHz対応 1分岐器(10dB)バルク仕様	49 62736 81623 1	126
	B102E	2181608		4,500	4,950	3.2GHz対応 2分岐器(10dB)	49 62736 81608 8	126
	B102E(10)	2181624		オープン	—	3.2GHz対応 2分岐器(10dB)バルク仕様	49 62736 81264 8	126
	B104E	2181609		5,900	6,490	3.2GHz対応 4分岐器(10dB)	49 62736 81609 5	126
	B104E(10)	2181625		オープン	—	3.2GHz対応 4分岐器(10dB)バルク仕様	49 62736 81625 5	126
	B-3	2058010		オープン	—	アンテナ取付金具	49 62736 58010 1	59
	B440A12K(M)	2180015	受	116,200	127,820	マストベース(400角 40A 1.2m)	49 62736 80015 5	72
	B450A07(N)	2181220		75,400	82,940	マストベース(400角 40A 0.7m)	49 62736 81220 2	72
	B450A07S	2018882	受	417,500	459,250	マストベース (400角 40A 0.7m ステンレス製)	49 62736 18882 6	72
	B450A12K(M)	2180016	受	127,700	140,470	マストベース(400角 50A 1.2m)	49 62736 80016 2	72
	B650A07(M)	2018875	受	92,600	101,860	マストベース(600角 40A 0.7m)	49 62736 18875 8	72
	B7100A11K(M)	2180021	受	196,700	216,370	マストベース(700角 100A 1.1m)	49 62736 80021 6	66
	B7100A14K(M)	2180022	受	228,900	251,790	マストベース(700角 100A 1.4m)	49 62736 80022 3	66
	B750A07(M)	2018876	受	103,000	113,300	マストベース(700角 40A 0.7m)	49 62736 18876 5	72
	B750A07S	2018883	受	477,900	525,690	マストベース (700角 40A 0.7m ステンレス製)	49 62736 18883 3	72
	B750A10(M)	2018878	受	97,200	106,920	マストベース(700角 50A 1.0m)	49 62736 18878 9	66
	B750A10S	2018880	受	496,800	546,480	マストベース (700角 50A 1.0m ステンレス製)	49 62736 18880 2	66
	B765A07(M)	2018764	受	124,200	136,620	マストベース(700角 50A 0.7m)	49 62736 18764 5	72
	B765A07S(M)	2181387	受	539,400	593,340	マストベース (700角 50A 0.7m ステンレス製)	49 62736 81387 2	72
	B780A12K(M)	2180020	受	132,300	145,530	マストベース(700角 80A 1.2m)	49 62736 80020 9	66
	B780A12S	2018881	受	565,800	622,380	マストベース (700角 80A 1.2m ステンレス製)	49 62736 18881 9	66
	BAT-10H3	2026968		3,400	3,740	ブロックアッテネーター (10dB用 電流阻止型 下り減衰用)	49 62736 26968 6	161
	BAT-10L3	2026963		3,400	3,740	ブロックアッテネーター (10dB用 電流阻止型 上り減衰用)	49 62736 26963 1	161
	BAT-15H3	2026969		3,400	3,740	ブロックアッテネーター (15dB用 電流阻止型 下り減衰用)	49 62736 26969 3	161
	BAT-15L3	2026964		3,400	3,740	ブロックアッテネーター (15dB用 電流阻止型 上り減衰用)	49 62736 26964 8	161
	BAT-20H3	2026970		3,400	3,740	ブロックアッテネーター (20dB用 電流阻止型 下り減衰用)	49 62736 26970 9	161
	BAT-20L3	2026965		3,400	3,740	ブロックアッテネーター (20dB用 電流阻止型 上り減衰用)	49 62736 26965 5	161

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
B	BAT-3H3	2026966		3,400	3,740	ブロックアッテネーター（3dB用 電流阻止型 下り減衰用）	49 62736 26966 2	161
	BAT-3L3	2026961		3,400	3,740	ブロックアッテネーター（3dB用 電流阻止型 上り減衰用）	49 62736 26961 7	161
	BAT-6H3	2026967		3,400	3,740	ブロックアッテネーター（6dB用 電流阻止型 下り減衰用）	49 62736 26967 9	161
	BAT-6L3	2026962		3,400	3,740	ブロックアッテネーター（6dB用 電流阻止型 上り減衰用）	49 62736 26962 4	161
	BEQ-10UV	2026398		2,400	2,640	CATV用イコライザー（10dB）	49 62736 26398 1	164
	BEQ-6UV	2026397		2,400	2,640	CATV用イコライザー（6dB）	49 62736 26397 4	164
	BK-32ZR	2018749	RoHS対応	4,100	4,510	アンテナ取付金具（格子手すり用）	49 62736 18749 2	52
	BKC-32	2018748	RoHS対応	4,000	4,400	アンテナ取付金具（格子手すり用）	49 62736 18748 5	52
	BL387E	2182060	RoHS対応 B	444,000	488,400	CS・BS/CATVブースター（38dB型 BL）	49 62736 82060 3	100
	BL40UE	2182061	RoHS対応 B	288,000	316,800	CS・BS/UHFブースター（40dB型 BL）	49 62736 82061 0	103
	BL45E	2182062	RoHS対応 B	218,000	239,800	CS・BSブースター（45dB型 BL）	49 62736 82062 7	98
	BL75SRL1	2182163	RoHS対応 B	139,000	152,900	75cm型BS・110°CSアンテナ（BL）	49 62736 82163 1	27
	BL7702W7E	2182230	RoHS対応 B	292,000	321,200	CATVブースター（40dB BL）	49 62736 82230 0	105
	BL77FE	2182089	RoHS対応 B	6,400	7,040	2端子型テレビ端子（BL）	49 62736 82089 4	141
	BL77FSE	2182092	RoHS対応 B	8,300	9,130	SW付小型テレビ端子（BL）	49 62736 82092 4	135
	BL7FE	2182088	RoHS対応 B	5,200	5,720	1端子型テレビ端子（BL）	49 62736 82088 7	141
	BL7FSE(1)	2182090	RoHS対応 B	4,600	5,060	SW付1端子型テレビ端子（BL）	49 62736 82090 0	135
	BL7FSE(3)	2182091	RoHS対応 B	6,700	7,370	SW付1端子型テレビ端子（BL）	49 62736 82091 7	135
	BL90SRL1	2182164	RoHS対応 B	215,000	236,500	90cm型BS・110°CSアンテナ（BL）	49 62736 82164 8	27
	BL-CE1	2182081	RoHS対応 B	6,000	6,600	1分岐器（BL）	49 62736 82081 8	127
	BL-CE2	2182082	RoHS対応 B	6,700	7,370	2分岐器（BL）	49 62736 82082 5	127
	BL-CE4	2182083	RoHS対応 B	9,200	10,120	4分岐器（BL）	49 62736 82083 2	127
	BL-DE2	2182084	RoHS対応 B	5,200	5,720	2分配器（BL）	49 62736 82084 9	123
	BL-DE4	2182085	RoHS対応 B	7,000	7,700	4分配器（BL）	49 62736 82085 6	123
	BL-DE6	2182086	RoHS対応 B	10,500	11,550	6分配器（BL）	49 62736 82086 3	123
	BL-DE8	2182087	RoHS対応 B	16,900	18,590	8分配器（BL）	49 62736 82087 0	123
	BLKF5WS	2181977	RoHS対応 B	85,700	94,270	5素子FMアンテナ（ステンレス製 FM補完放送対応 BL）	49 62736 81977 5	46
	BLKU20	2014406	RoHS対応 B N	30,500	33,550	20素子UHFアンテナ	49 62736 14406 8	41
	BLKU20L	2014405	RoHS対応 B N	30,500	33,550	20素子UHFアンテナ（BL）	49 62736 14405 1	41
	BLKU20LS	2014524	RoHS対応 B N	81,600	89,760	20素子UHFアンテナ（ステンレス製 BL）	49 62736 14524 9	42
	BLKU20S	2014525	RoHS対応 B N	87,600	96,360	20素子UHFアンテナ（ステンレス製 BL）	49 62736 14525 6	42
	BL-SHM	2182079	RoHS対応 B	12,000	13,200	屋内用CS・BS/FM・UHF（CATV）混合器（BL）	49 62736 82079 5	80
	BL-SHMC	2182080	RoHS対応 B	18,000	19,800	屋内用CS・BS/FM・UHF（CATV）混合器	49 62736 82080 1	80
	BL-WMCE	2182203	RoHS対応 B	17,000	18,700	屋外用混合器（BL）	49 62736 82203 4	81
	BL-WME	2182202	RoHS対応 B	12,200	13,420	屋内用混合器（BL）	49 62736 82202 7	81
	BSP-1141	2018817		29,500	32,450	マスト側面取付金具（100A 中間用）	49 62736 18817 8	64
	BSP-1141S(M)	2018736	受	225,400	247,940	マスト側面取付金具（100A 中間用 ステンレス製）	49 62736 18736 2	64

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
B	BSP-1142	2018818		29,500	32,450	マスト側面取付金具（100A 底用）	49 62736 18818 5	64
	BSP-1142S(M)	2018735	受	225,400	247,940	マスト側面取付金具（100A 底用 ステンレス製）	49 62736 18735 5	64
	BSP-601	2018813		18,400	20,240	マスト側面取付金具（50A 中間用）	49 62736 18813 0	64
	BSP-601S(M)	2018890	受	98,900	108,790	マスト側面取付金具 （50A 中間用 ステンレス製）	49 62736 18890 1	64
	BSP-602	2018814		18,400	20,240	マスト側面取付金具（50A 底用）	49 62736 18814 7	64
	BSP-602S(M)	2018889	受	105,800	116,380	マスト側面取付金具（50A 底用 ステンレス製）	49 62736 18889 5	64
	BSP-901	2018815		21,300	23,430	マスト側面取付金具（80A 中間用）	49 62736 18815 4	64
	BSP-901S(M)	2018892	受	116,200	127,820	マスト側面取付金具 （80A 中間用 ステンレス製）	49 62736 18892 5	64
	BSP-902	2018816		21,300	23,430	マスト側面取付金具（80A 底用）	49 62736 18816 1	64
	BSP-902S(M)	2018891	受	120,800	132,880	マスト側面取付金具（80A 底用 ステンレス製）	49 62736 18891 8	64
C	C1-SMTA	2182323	受	オープン	—	混合分岐ユニット	49 62736 82323 9	217
	C1-SPA	2182313	受	オープン	—	1分岐ユニット	49 62736 82313 0	217
	CC-4-SP	2016717	RoHS対応 SP	1,000	1,100	ケーブル止め（4C同軸用）	49 62736 16717 3	57
	CC-5-SP	2016718	RoHS対応 SP	1,000	1,100	ケーブル止め（5C同軸用）	49 62736 16718 0	57
	CCS04-SP	2183342	RoHS対応 SP	オープン	—	ケーブルストリッパー	49 62736 83342 9	159
	CF75E	2181859	RoHS対応 高シールド BP	6,000	6,600	スキマケーブル	49 62736 81859 4	172
	CF75E(20)	2181942	RoHS対応 高シールド	オープン	—	スキマケーブル	49 62736 81942 3	172
	CK-38WR	2181945	RoHS対応	12,000	13,200	アンテナ取付金具	49 62736 81945 4	52
	COP-2D	2029456	受	—	—	光2分岐カプラー（SC-APC）	49 62736 29456 5	251
	COP-2DU	2029463	受	—	—	光2分岐カプラー（SC-UPC）	49 62736 29463 3	251
	COP-4D	2029457	受	—	—	光4分岐カプラー（SC-APC）	49 62736 29457 2	251
	COP-4DU	2029464	受	—	—	光4分岐カプラー（SC-UPC）	49 62736 29464 0	251
	COP-6D	2029458	受	—	—	光6分岐カプラー（SC-APC）	49 62736 29458 9	251
	COP-6DU	2029465	受	—	—	光6分岐カプラー（SC-UPC）	49 62736 29465 7	251
	COP-8D	2029459	受	—	—	光8分岐カプラー（SC-APC）	49 62736 29459 6	251
	COP-8DU	2029466	受	—	—	光8分岐カプラー（SC-UPC）	49 62736 29466 4	251
	CP-7-SP	2016720	RoHS対応 SP	640	704	ケーブル止め（4C・5C同軸用）	49 62736 16720 3	57
	CRA10	2181266	RoHS対応	オープン	—	室内アンテナ	49 62736 81266 0	38
	CRAB10	2181267	RoHS対応	オープン	—	室内アンテナ（ブースター内蔵）	49 62736 81267 7	38
	CSBE10(20)	2182205	RoHS対応 高シールド	8,400	9,240	CS・BSラインブースター （低利得タイプ バルク仕様）	49 62736 82205 8	98
	CSBE25	2181854	JEITA RoHS対応 高シールド BP	6,980	7,678	3.2GHz対応 CS・BSラインブースター	49 62736 81854 9	88
	CSBE25C-BP	2182206	JEITA RoHS対応 BP	オープン	—	屋外用CS・BSラインブースター	49 62736 82206 5	88
	CSBE25L	2182026	RoHS対応 高シールド	8,400	9,240	CS・BSラインブースター（ローノイズタイプ）	49 62736 82026 9	97
	CSE452	2182138	RoHS対応 高シールド	83,500	91,850	CS・BSブースター	49 62736 82138 9	97
	CSEA25	2181880	RoHS対応 高シールド	オープン	—	CS・BS前置増幅器	49 62736 81880 8	108
	CTF-15S	2026373		1,900	2,090	CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター（20-2150MHz通過）	49 62736 26373 8	163
	CTF-25S	2026374		1,900	2,090	CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター（25-2150MHz通過）	49 62736 26374 5	163

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
C	CTF55E	2182131		オープン	—	CATV流合雑音阻止ハイパスフィルター	49 62736 82131 0	163
	CV-FR	2026713		940	1,034	中継コネクター	49 62736 26713 2	157
	CW-30	2018717		1,760	1,936	アンテナ支線(φ1.6mm 30m)	49 62736 18717 1	57
D	D2E	2181601		3,250	3,575	3.2GHz対応 2分配器	49 62736 81601 9	117
	D2E(10)	2181618		オープン	—	3.2GHz対応 2分配器 バルク仕様	49 62736 81618 7	117
	D2E-BP	2181873		オープン	—	3.2GHz対応 2分配器	49 62736 81873 0	116
	D2EP	2181936		4,300	4,730	全電通2分配器	49 62736 81936 2	119
	D2EP-BP	2181870		オープン	—	3.2GHz対応 2分配器(全端子電通型)	49 62736 81870 9	118
	D2-MITA	2182305	受	オープン	—	2混合ユニット	49 62736 82305 5	217
	D2-SPTA	2182309	受	オープン	—	2分配ユニット	49 62736 82309 3	217
	D3E	2181602		3,900	4,290	3.2GHz対応 3分配器	49 62736 81602 6	117
	D3E(10)	2181619		オープン	—	3.2GHz対応 3分配器 バルク仕様	49 62736 81619 4	117
	D3E-BP	2181874		オープン	—	3.2GHz対応 3分配器	49 62736 81874 7	116
	D3EP	2181937		5,350	5,885	全電通3分配器	49 62736 81937 9	119
	D3EP-BP	2181871		オープン	—	3.2GHz対応 3分配器(全端子電通型)	49 62736 81871 6	118
	D4E	2181603		4,650	5,115	3.2GHz対応 4分配器	49 62736 81603 3	117
	D4E(10)	2181620		オープン	—	3.2GHz対応 4分配器 バルク仕様	49 62736 81620 0	117
	D4E-BP	2181875		オープン	—	3.2GHz対応 4分配器	49 62736 81875 4	116
	D4EP	2181938		6,700	7,370	全電通4分配器	49 62736 81938 6	119
	D4EP-BP	2181872		オープン	—	3.2GHz対応 4分配器(全端子電通型)	49 62736 81872 3	118
	D4-MIT2A	2182314	受	オープン	—	4混合ユニット(入出力背面タイプ)	49 62736 82314 7	217
	D4-MITA	2182306	受	オープン	—	4混合ユニット(入出力両面タイプ)	49 62736 82306 2	217
	D4-SPT2A	2182317	受	オープン	—	4分配ユニット(入出力背面タイプ)	49 62736 82317 8	217
	D4-SPTA	2182310	受	オープン	—	4分配ユニット(入出力両面タイプ)	49 62736 82310 9	217
	D5E	2181604		5,400	5,940	3.2GHz対応 5分配器	49 62736 81604 0	117
	D5EP	2181939		8,450	9,295	全電通5分配器	49 62736 81939 3	119
	D6E	2181605		6,500	7,150	3.2GHz対応 6分配器	49 62736 81605 7	117
	D6E(10)	2181621		オープン	—	3.2GHz対応 6分配器 バルク仕様	49 62736 81621 7	117
	D6EP	2181940		10,500	11,550	全電通6分配器	49 62736 81940 9	119
	D6-MIT2A	2182315	受	オープン	—	6混合ユニット(入出力背面タイプ)	49 62736 82315 4	217
	D6-MITA	2182307	受	オープン	—	6混合ユニット(入出力両面タイプ)	49 62736 82307 9	217
	D6-SPT2A	2182318	受	オープン	—	6分配ユニット(入出力背面タイプ)	49 62736 82318 5	217
	D6-SPTA	2182311	受	オープン	—	6分配ユニット(入出力両面タイプ)	49 62736 82311 6	217
	D8E	2181606		12,500	13,750	3.2GHz対応 8分配器	49 62736 81606 4	117
	D8E(10)	2181622		オープン	—	3.2GHz対応 8分配器 バルク仕様	49 62736 81622 4	117
	D8EP	2181941		15,800	17,380	全電通8分配器	49 62736 81941 6	119
	D8-MIT2A	2182316	受	オープン	—	8混合ユニット(入出力背面タイプ)	49 62736 82316 1	217

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
D	D8-MITA	2182308	受	オープン	—	8混合ユニット（入出力両面タイプ）	49 62736 82308 6	217
	D8-SPT2A	2182319	受	オープン	—	8分配ユニット（入出力背面タイプ）	49 62736 82319 2	217
	D8-SPTA	2182312	受	オープン	—	8分配ユニット（入出力両面タイプ）	49 62736 82312 3	217
	DAカナグ	2026743		3,200	3,520	ブースター取付金具	49 62736 26743 9	60
	DF-75C	2026718	RoHS対応	680	748	3.2GHz ダミー抵抗	49 62736 26718 7	158
	DF-75C-SP	2026738	HS JEITA RoHS対応 高シールド SP	880	968	3.2GHz ダミー抵抗	49 62736 26738 5	158
	DM2B-600	—	受	—	—	ギャップフィラー用電力2分配器	—	272
	DM3B-600	—	受	—	—	ギャップフィラー用電力3分配器	—	272
	DM4B-600	—	受	—	—	ギャップフィラー用電力4分配器	—	272
	DME2-BP	2181993	SH JEITA RoHS対応 高シールド BP	オープン	—	2分配器（屋外用）	49 62736 81993 5	114
	DME2P-BP	2181996	SH JEITA RoHS対応 高シールド BP	オープン	—	2分配器（屋外用）	49 62736 81996 6	115
	DME3-BP	2181994	SH JEITA RoHS対応 高シールド BP	オープン	—	3分配器（屋外用）	49 62736 81994 2	114
	DME3P-BP	2181997	SH JEITA RoHS対応 高シールド BP	オープン	—	3分配器（屋外用）	49 62736 81997 3	115
	DME4-BP	2181995	SH JEITA RoHS対応 高シールド BP	オープン	—	4分配器（屋外用）	49 62736 81995 9	114
	DME4P-BP	2181998	SH JEITA RoHS対応 高シールド BP	オープン	—	4分配器（屋外用）	49 62736 81998 0	115
	DTF-75B	2026727		1,900	2,090	770MHz ダミー抵抗	49 62736 26727 9	158
E	E37FUSL	2181988	RoHS対応 高シールド	65,600	72,160	3.2GHz対応 CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター	49 62736 81988 1	103
	E407SS3	2182041	RoHS対応 高シールド	320,000	352,000	CS・BS/CATVブースター（40dB型）	49 62736 82041 2	100
	E46FUSS2	2182103	RoHS対応 高シールド	203,000	223,300	3.2GHz対応 CS・BS/UHF/V-LOW・FMブースター	49 62736 82103 7	102
	ECE-FA	2181513	受	—	—	光サブラック（SR19 SR19-E）用監視ユニット	49 62736 81513 5	248
	ED215	2181955	RoHS対応 高シールド BP	オープン	—	3.2GHz対応 2分配器（入力ケーブル付）	49 62736 81955 3	124
	ED2L（20）	2181923	HS JEITA RoHS対応 高シールド	オープン	—	分配器（ケーブル付き バルク仕様）	49 62736 81923 2	124
	EDG2P	2181900	SH JEITA RoHS対応 高シールド BP	オープン	—	3.2GHz対応 2分配器	49 62736 81900 3	121
	EDG3P	2181902	SH JEITA RoHS対応 高シールド BP	オープン	—	3.2GHz対応 3分配器	49 62736 81902 7	121
	EDG4P	2181903	SH JEITA RoHS対応 高シールド BP	オープン	—	3.2GHz対応 4分配器	49 62736 81903 4	121
	ET28XL-100-FA	2181515	受	—	—	光サブラック（SR19 SR19-E）用外部変調型 1550nm帯光送信ユニット（SC-APC+10dBm）	49 62736 81515 9	246
F	F-4	2026719	RoHS対応	200	220	F型接栓	49 62736 26719 4	153
	F410	2026706	HS JEITA RoHS対応 高シールド	1,870	2,057	F型接栓（10個入り）	49 62736 26706 4	154
	F410S	2026726	RoHS対応 高シールド	2,100	2,310	カンタンF型コネクター（10個入）	49 62736 26726 2	153
	F-4-SP	2026765	HS JEITA RoHS対応 高シールド SP	400	440	F型接栓（2個入）	49 62736 26765 1	154
	F-4S-SP	2026780	RoHS対応 高シールド SP	550	605	カンタンF型コネクター（2個入）	49 62736 26780 4	153
	F-4コネクタセットSP	2026732	RoHS対応 高シールド SP	860	946	F型接栓2個+中継接栓1個セット	49 62736 26732 3	154
	F-5	2026701	RoHS対応	200	220	F型接栓	49 62736 26701 9	153
	F510	2026707	HS JEITA RoHS対応 高シールド	1,870	2,057	F型接栓（10個入り）	49 62736 26707 1	154
	F510S	2026781	RoHS対応 高シールド	2,100	2,310	カンタンF型コネクター（10個入）	49 62736 26781 1	153
	F-5FB-15-SP	2026768	HS JEITA RoHS対応 高シールド SP	1,100	1,210	防水接栓	49 62736 26768 2	155
	F-5-SP	2026764	HS JEITA RoHS対応 高シールド SP	400	440	F型接栓（2個入）	49 62736 26764 4	154

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
F	F-5S-SP	2026779	SP	550	605	カンタンF型コネクター(2個入)	49 62736 26779 8	153
	F-5コネクタセットSP	2026734	SP	860	946	F型接栓2個+中継接栓1個セット	49 62736 26734 7	154
	FAT10PE	2182134		2,600	2,860	3.2GHz アッテネーター(10dB用電流通過型)	49 62736 82134 1	160
	FAT10PE-SP	2183387	SP	オープン	—	3.2GHz アッテネーター(10dB用 電流通過型)	49 62736 83387 0	160
	FAT15PE	2182135		2,600	2,860	3.2GHz アッテネーター(15dB用電流通過型)	49 62736 82135 8	160
	FAT3PE	2182132		2,600	2,860	3.2GHz アッテネーター(3dB用電流通過型)	49 62736 82132 7	160
	FAT6PE	2182133		2,600	2,860	3.2GHz アッテネーター(6dB用電流通過型)	49 62736 82133 4	160
	FAT6PE-SP	2183386	SP	オープン	—	3.2GHz アッテネーター(6dB用 電流通過型)	49 62736 83386 3	160
	FAT-NTPM	2181195		—	—	NTP用アッテネーター	49 62736 81195 3	281
	FC-AKJ8	2181633		48,400	53,240	CSコンバーターユニット 局発10.678GHz	49 62736 81633 0	34
	FC-AKJ9	2181634		48,400	53,240	CSコンバーターユニット 局発10.678GHz	49 62736 81634 7	34
	FC-ASJ4	2011703		48,400	53,240	CSコンバーターユニット(局発11.3GHz)	49 62736 11703 1	34
	FC-ASJ4(J)	2011722		72,000	79,200	CSコンバーターユニット(局発11.3GHz)	49 62736 11722 2	34
	FC-ASJ5	2011706		48,400	53,240	CSコンバーターユニット(局発11.3GHz)	49 62736 11706 2	34
	FC-ASJ5(J)	2011723		72,000	79,200	CSコンバーターユニット(局発11.3GHz)	49 62736 11723 9	34
	FC-AT8	2181626		48,400	53,240	CSコンバーターユニット 局発11.2GHz	49 62736 81626 2	34
	FC-AT9	2181628		48,400	53,240	CSコンバーターユニット 局発11.2GHz	49 62736 81628 6	34
	FCT30E	2183308		2,600	2,860	電流阻止フィルター	49 62736 83308 5	162
	FDB30S(10)	2181541		15,000	16,500	FTTH用端末補償ブースター	49 62736 81541 8	102
	FEQ-6PC	2026353	在	オープン	—	イコライザー	49 62736 26353 0	164
	F-F	2026715		470	517	F型中継接栓	49 62736 26715 6	156
	F-F10-HD	2026714	HD	4,600	5,060	F型中継接栓(10個入)	49 62736 26714 9	156
	F-FG-SP	2016708	SP	660	726	F型中継接栓(金メッキ仕様)	49 62736 16708 1	156
	F-F-SP	2026736	SP	520	572	F型中継接栓	49 62736 26736 1	156
	FM-5-KA2	2015643	受	オープン	—	高層用5素子FMアンテナ	49 62736 15643 6	44
	FOC-AE8	2181627		84,700	93,170	CSコンバーターユニット偏波分波器付 (水平局発10.678GHz 垂直局発11.2GHz)	49 62736 81627 9	34
	FOC-AE9	2181635		84,700	93,170	CSコンバーターユニット偏波分波器付 (水平局発10.678GHz 垂直局発11.2GHz)	49 62736 81635 4	34
	FOC-ASJ5	2011714		84,700	93,170	CSコンバーターユニット 偏波分波器付き (水平・垂直 局発11.3GHz)	49 62736 11714 7	34
	FOC-AT8	2181825		84,700	93,170	CSコンバーターユニット偏波分波器付 (水平局発11.2GHz 垂直局発11.2GHz)	49 62736 81825 9	34
	FOC-AT9	2181629		84,700	93,170	CSコンバーターユニット偏波分波器付 (水平局発11.2GHz 垂直局発11.2GHz)	49 62736 81629 3	34
	FP4S(N)-SP	2181966	SP	オープン	—	テレビプラグ	49 62736 81966 9	152
	FP4S-SP	2026750	SP	700	770	テレビプラグ	49 62736 26750 7	152
	FP-5FB-15(K)	2018744		540	594	F型接栓 S-5C-FB用ピン付(C15型)	49 62736 18744 7	153
	FP5S(N)-SP	2181967	SP	オープン	—	テレビプラグ	49 62736 81967 6	152
	FP5S-SP	2026751	SP	700	770	テレビプラグ	49 62736 26751 4	152
	FP7EB2-SP	2182030	SP	オープン	—	テレビプラグ	49 62736 82030 6	151
	FP7EB-SP	2182028	SP	オープン	—	テレビプラグ	49 62736 82028 3	151

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格(税別)	標準価格(税込)	商品名	JANコード	掲載ページ
F	FP7EW(バラ)	2182031	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	テレビプラグ	49 62736 82031 3	151
	FP7EW2-SP	2182029	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 SP	オープン	—	テレビプラグ	49 62736 82029 0	151
	FP7EW-SP	2182027	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 SP	オープン	—	テレビプラグ	49 62736 82027 6	151
	FP-7FB-15(K)	2018745		600	660	F型接栓 S-7C-FB用ピン付(C15型)	49 62736 18745 4	153
	FPD2E	2181954	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	コンセント型2分配器	49 62736 81954 6	120
	FPD2PE	2181904	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	2,540	2,794	3.2GHz対応 2分配器	49 62736 81904 1	120
	FT-7(F-7)	2026702		240	264	F型接栓	49 62736 26702 6	153
	FT-TA-2	2026729		2,400	2,640	電源供給アダプター	49 62736 26729 3	162
	FT-TA-3	2026720		6,800	7,480	電源供給アダプター	49 62736 26720 0	162
G	GB37R-HD	2180009	環境にやさしい RoHS対応 HD	540	594	インシュレーター	49 62736 80009 4	56
	GFTA060SF	—	受	—	—	ギャップフィラー用平面型送信アンテナ	—	273
	GFTA082S	—	受	—	—	ギャップフィラー用平面型送信アンテナ	—	273
	GKY10-HD	2016788	環境にやさしい RoHS対応 HD	700	770	防水補助テープ	49 62736 16788 3	158
	GOM10	2025270	受	—	—	UHFギャップフィラー用送信機(10mW)	49 62736 25270 1	272
	GOM50	2025271	受	—	—	UHFギャップフィラー用送信機(50mW)	49 62736 25271 8	272
	GPSNTPS	2181439	環境にやさしい RoHS対応 在	—	—	GPS受信型NTPサーバー	49 62736 81439 8	283
	GPSNTPS用GPSアンテナ	2181440	環境にやさしい RoHS対応 受	—	—	GPSNTPS用GPSアンテナ	49 62736 81440 4	283
	GPSNTPS用アンテナ延長ケーブル(10m)	2181441	環境にやさしい RoHS対応 受	—	—	GPSNTPS用アンテナ延長ケーブル(10m)	49 62736 81441 1	283
	GPSNTPS用アンテナ取付金具	2181442	環境にやさしい RoHS対応 受	—	—	GPSNTPS用アンテナ取付金具	49 62736 81442 8	283
	GTC-081F(10)	2021941	N	9,100	10,010	1GHz CATV1分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21941 4	231
	GTC-082F(10)	2021900	N	9,200	10,120	1GHz CATV2分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21900 1	232
	GTC-111F(10)	2021942	N	9,100	10,010	1GHz CATV1分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21942 1	231
	GTC-112F(10)	2021901	N	9,200	10,120	1GHz CATV2分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21901 8	232
	GTC-114F(10)	2021906	N	10,600	11,660	1GHz CATV4分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21906 3	233
	GTC-141F(10)	2021943	N	9,100	10,010	1GHz CATV1分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21943 8	231
	GTC-142F(10)	2021902	N	9,200	10,120	1GHz CATV2分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21902 5	232
	GTC-144F(10)	2021907	N	10,600	11,660	1GHz CATV4分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21907 0	233
	GTC-148F(10)	2021911	N	15,900	17,490	1GHz CATV8分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21911 7	234
	GTC-171F(10)	2021944	N	9,100	10,010	1GHz CATV1分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21944 5	231
	GTC-172F(10)	2021903	N	9,200	10,120	1GHz CATV2分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21903 2	232
	GTC-174F(10)	2021908	N	10,600	11,660	1GHz CATV4分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21908 7	233
	GTC-178F(10)	2021912	N	15,900	17,490	1GHz CATV8分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21912 4	234
	GTC-201F(10)	2021945	N	9,100	10,010	1GHz CATV1分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21945 2	231
	GTC-202F(10)	2021904	N	9,200	10,120	1GHz CATV2分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21904 9	232
	GTC-204F(10)	2021909	N	10,600	11,660	1GHz CATV4分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21909 4	233
	GTC-208F(10)	2021913	N	15,900	17,490	1GHz CATV8分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21913 1	234
	GTC-232F(10)	2021905		9,200	10,120	1GHz CATV2分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21905 6	232

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
G	GTC-234F(10)	2021910		10,600	11,660	1GHz CATV4分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21910 0	233
	GTC-238F(10)	2021914		15,900	17,490	1GHz CATV8分岐器(双方向 入出力端子FT型)	49 62736 21914 8	234
	GTD-772F(10)(シン)	2021572	N	9,100	10,010	1GHz CATV2分配器(双方向 入力端子FT型)	49 62736 21572 0	228
	GTD-774F(10)	2021566	N	9,900	10,890	1GHz CATV4分配器(双方向 入力端子FT型)	49 62736 21566 9	228
	GTD-778F(10)	2021567	N	14,300	15,730	1GHz CATV8分配器(双方向 入力端子FT型)	49 62736 21567 6	228
H	HALS-10NK1MK	2025367	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 1波VHF MID SHB変換 出力90)	49 62736 25367 8	200
	HALS-10NK1MK-PG□	2025376	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 1波 VHF MID SHB変換 PG付 出力90)	49 62736 25376 0	200
	HALS-10NK2MK	2025368	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 2波VHF MID SHB変換 出力90)	49 62736 25368 5	200
	HALS-10NK2MK-PG□	2025377	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 2波 VHF MID SHB変換 PG付 出力90)	49 62736 25377 7	200
	HALS-10NK3MK	2025369	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 3波VHF MID SHB変換 出力90)	49 62736 25369 2	200
	HALS-10NK3MK-PG□	2025378	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 3波 VHF MID SHB変換 PG付 出力90)	49 62736 25378 4	200
	HALS-10NK4MK	2025370	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 4波VHF MID SHB変換 出力90)	49 62736 25370 8	200
	HALS-10NK4MK-PG□	2025379	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 4波 VHF MID SHB変換 PG付 出力90)	49 62736 25379 1	200
	HALS-10NK5MK	2025371	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 5波VHF MID SHB変換 出力90)	49 62736 25371 5	200
	HALS-10NK5MK-PG□	2025380	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 5波 VHF MID SHB変換 PG付 出力90)	49 62736 25380 7	200
	HALS-10NK6MK	2025372	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 6波VHF MID SHB変換 出力90)	49 62736 25372 2	200
	HALS-10NK6MK-PG□	2025381	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 6波 VHF MID SHB変換 PG付 出力90)	49 62736 25381 4	200
	HALS-10NK7MK	2025373	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 7波VHF MID SHB変換 出力90)	49 62736 25373 9	200
	HALS-10NK7MK-PG□	2025382	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 7波 VHF MID SHB変換 PG付 出力90)	49 62736 25382 1	200
	HALS-10NK8MK	2025374	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 8波VHF MID SHB変換 出力90)	49 62736 25374 6	200
	HALS-10NK8MK-PG□	2025383	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 8波 VHF MID SHB変換 PG付 出力90)	49 62736 25383 8	200
	HALS-10NK9MK	2025375	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 9波VHF MID SHB変換 出力90)	49 62736 25375 3	200
	HALS-10NK9MK-PG□	2025384	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 9波 VHF MID SHB変換 PG付 出力90)	49 62736 25384 5	200
	HALS-10U(デンゲンコード)	2025297	受	—	—	ヘッドアンプ電源コード	49 62736 25297 8	197
	HALS-10U1MR	2025573	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 1波 VHF MID SHB変換 出力100)	49 62736 25573 3	198
	HALS-10U1MR-FM□	2025971	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 1波 VHF MID SHB変換 FM対応)	49 62736 25971 7	198
	HALS-10U1MR-PG□	2025582	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 1波 VHF MID SHB変換 PG付 出力100)	49 62736 25582 5	198
	HALS-10U1MR-PG□-FM□	2025979	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 1波 VHF MID SHB変換 PG付 FM対応 出力100)	49 62736 25979 3	198
	HALS-10U1R	2025555	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 1波 出力100)	49 62736 25555 9	198
	HALS-10U1R-FM□	2025955	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 1波 FM対応)	49 62736 25955 7	198
	HALS-10U1R-PG□	2025564	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 1波 PG付 出力100)	49 62736 25564 1	198
	HALS-10U1R-PG□-FM□	2025963	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 1波 PG付 FM対応)	49 62736 25963 2	198
	HALS-10U2MR	2025574	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 2波 VHF MID SHB変換 出力100)	49 62736 25574 0	198
	HALS-10U2MR-FM□	2025972	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 2波 VHF MID SHB変換 FM対応)	49 62736 25972 4	198
	HALS-10U2MR-PG□	2025583	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 2波 VHF MID SHB変換 PG付 出力100)	49 62736 25583 2	198
	HALS-10U2MR-PG□-FM□	2025980	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 2波 VHF MID SHB変換 PG付 FM対応 出力100)	49 62736 25980 9	198
	HALS-10U2R	2025556	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 2波 出力100)	49 62736 25556 6	198

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
H	HALS-10U2R-FM□	2025956	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 2波 FM対応)	49 62736 25956 4	198
	HALS-10U2R-PG□	2025565	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 2波 PG付 出力100)	49 62736 25565 8	198
	HALS-10U2R-PG□-FM□	2025964	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 2波 PG付 FM対応)	49 62736 25964 9	198
	HALS-10U3MR	2025575	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 3波 VHF MID SHB変換 出力100)	49 62736 25575 7	198
	HALS-10U3MR-FM□	2025973	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 3波 VHF MID SHB変換 FM対応)	49 62736 25973 1	198
	HALS-10U3MR-PG□	2025584	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 3波 VHF MID SHB変換 PG付 出力100)	49 62736 25584 9	198
	HALS-10U3MR-PG□-FM□	2025981	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 3波 VHF MID SHB変換 PG付 FM対応 出力100)	49 62736 25981 6	198
	HALS-10U3R	2025557	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 3波 出力100)	49 62736 25557 3	198
	HALS-10U3R-FM□	2025957	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 3波 FM対応)	49 62736 25957 1	198
	HALS-10U3R-PG□	2025566	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 3波 PG付 出力100)	49 62736 25566 5	198
	HALS-10U3R-PG□-FM□	2025965	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 3波 PG付 FM対応)	49 62736 25965 6	198
	HALS-10U4MR	2025576	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 4波 VHF MID SHB変換 出力100)	49 62736 25576 4	198
	HALS-10U4MR-FM□	2025974	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 4波 VHF MID SHB変換 FM対応)	49 62736 25974 8	198
	HALS-10U4MR-PG□	2025585	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 4波 VHF MID SHB変換 PG付 出力100)	49 62736 25585 6	198
	HALS-10U4MR-PG□-FM□	2025982	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 4波 VHF MID SHB変換 PG付 FM対応 出力100)	49 62736 25982 3	198
	HALS-10U4R	2025558	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 4波 出力100)	49 62736 25558 0	198
	HALS-10U4R-FM□	2025958	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 4波 FM対応)	49 62736 25958 8	198
	HALS-10U4R-PG□	2025567	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 4波 PG付 出力100)	49 62736 25567 2	198
	HALS-10U4R-PG□-FM□	2025966	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 4波 PG付 FM対応)	49 62736 25966 3	198
	HALS-10U5MR	2025577	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 5波 VHF MID SHB変換 出力100)	49 62736 25577 1	198
	HALS-10U5MR-FM□	2025975	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 5波 VHF MID SHB変換 FM対応)	49 62736 25975 5	198
	HALS-10U5MR-PG□	2025586	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 5波 VHF MID SHB変換 PG付 出力100)	49 62736 25586 3	198
	HALS-10U5MR-PG□-FM□	2025983	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 5波 VHF MID SHB変換 PG付 FM対応 出力100)	49 62736 25983 0	198
	HALS-10U5R	2025559	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 5波 出力100)	49 62736 25559 7	198
	HALS-10U5R-FM□	2025959	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 5波 FM対応)	49 62736 25959 5	198
	HALS-10U5R-PG□	2025568	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 5波 PG付 出力100)	49 62736 25568 9	198
	HALS-10U5R-PG□-FM□	2025967	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 5波 PG付 FM対応)	49 62736 25967 0	198
	HALS-10U6MR	2025578	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 6波 VHF MID SHB変換 出力100)	49 62736 25578 8	198
	HALS-10U6MR-FM□	2025976	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 6波 VHF MID SHB変換 FM対応)	49 62736 25976 2	198
	HALS-10U6MR-PG□	2025587	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 6波 VHF MID SHB変換 PG付 出力100)	49 62736 25587 0	198
	HALS-10U6MR-PG□-FM□	2025984	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 6波 VHF MID SHB変換 PG付 FM対応 出力100)	49 62736 25984 7	198
	HALS-10U6R	2025560	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 6波 出力100)	49 62736 25560 3	198
	HALS-10U6R-FM□	2025960	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 6波 FM対応)	49 62736 25960 1	198
	HALS-10U6R-PG□	2025569	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 6波 PG付 出力100)	49 62736 25569 6	198
	HALS-10U6R-PG□-FM□	2025968	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 6波 PG付 FM対応)	49 62736 25968 7	198
	HALS-10U7MR	2025579	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 7波 VHF MID SHB変換 出力100)	49 62736 25579 5	198
	HALS-10U7MR-FM□	2025977	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 7波 VHF MID SHB変換 FM対応)	49 62736 25977 9	198

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
H	HALS-10U7MR-PG□	2025588	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 7波 VHF MID SHB変換 PG付 出力100)	49 62736 25588 7	198
	HALS-10U7MR-PG□ -FM□	2025985	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 7波 VHF MID SHB変換 PG付 FM対応 出力100)	49 62736 25985 4	198
	HALS-10U7R	2025561	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 7波 出力100)	49 62736 25561 0	198
	HALS-10U7R-FM□	2025961	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 7波 FM対応)	49 62736 25961 8	198
	HALS-10U7R-PG□	2025570	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 7波 PG付 出力100)	49 62736 25570 2	198
	HALS-10U7R-PG□-FM □	2025969	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 7波 PG付 FM対応)	49 62736 25969 4	198
	HALS-10U8MR	2025580	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ(ch可変 8波 VHF MID SHB変換 出力100)	49 62736 25580 1	198
	HALS-10U8MR-FM□	2025978	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 8波 VHF MID SHB変換 FM対応)	49 62736 25978 6	198
	HALS-10U8MR-PG□	2025589	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 8波 VHF MID SHB変換 PG付 出力100)	49 62736 25589 4	198
	HALS-10U8MR-PG□ -FM□	2025986	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 8波 VHF MID SHB変換 PG付 FM対応 出力100)	49 62736 25986 1	198
	HALS-10U8R	2025562	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 8波 出力100)	49 62736 25562 7	198
	HALS-10U8R-FM□	2025962	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 8波 FM対応)	49 62736 25962 5	198
	HALS-10U8R-PG□	2025571	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 8波 PG付 出力100)	49 62736 25571 9	198
	HALS-10U8R-PG□-FM □	2025970	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ (ch可変 8波 PG付 FM対応)	49 62736 25970 0	198
	HALS-10U9MR	2025581	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 9波 VHF MID SHB変換 出力100)	49 62736 25581 8	198
	HALS-10U9MR-PG□	2025590	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 9波 VHF MID SHB変換 PG付 出力100)	49 62736 25590 0	198
	HALS-10U9R	2025563	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 9波 出力100)	49 62736 25563 4	198
	HALS-10U9R-PG□	2025572	受	—	—	地上デジタル放送用ヘッドアンプ (ch可変 9波 PG付 出力100)	49 62736 25572 6	198
	HCOPA32DU	2025737	受	—	—	光32分岐カプラ(ラックマウント型)	49 62736 25737 9	252
	HCOPA32DU2	2025738	受	—	—	光32分岐カプラ(ラックマウント型)	49 62736 25738 6	252
	HCOP-HRS	2025719	受	—	—	ハーフラックシャーシ	49 62736 25719 5	206
	HCOP-SRS	2029431		—	—	サブラックシャーシ	49 62736 29431 2	255
	HCOP-SRS-HL	2180113		—	—	サブラックシャーシ	49 62736 80113 8	255
	HDDC	2180049	受	—	—	逆送変換装置(ダウンコンバーター)	49 62736 80049 0	267
	HDLC1	2181992		オープン	—	デジタルレベル測定器	49 62736 81992 8	184
	HDUC	2180050	受	—	—	逆送変換装置(アップコンバーター)	49 62736 80050 6	267
	HE20SRS	2181315	受	—	—	高密度分配混合器ラックマウントシャーシ	49 62736 81315 5	213
	HE21FAN	2181261	受	—	—	ファンユニット	49 62736 81261 5	204
	HE2C	2181317	受	—	—	高密度2混合ユニット(サブラック型)	49 62736 81317 9	214
	HE2D	2181316	受	—	—	高密度2分配ユニット(サブラック型)	49 62736 81316 2	213
	HE31BP	2181262	受	—	—	ブランクパネル	49 62736 81262 2	202
	HE31PS	2181259	受	—	—	サブラック用電源ユニット	49 62736 81259 2	204
	HE31SRS	2181260	受	—	—	サブラックシャーシ	49 62736 81260 8	202
	HE4C	2181319	受	—	—	高密度4混合ユニット(サブラック型)	49 62736 81319 3	214
	HE4D	2181318	受	—	—	高密度4分配ユニット(サブラック型)	49 62736 81318 6	213
	HE6C	2181321	受	—	—	高密度6混合ユニット(サブラック型)	49 62736 81321 6	214
	HE6D	2181320	受	—	—	高密度6分配ユニット(サブラック型)	49 62736 81320 9	213

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
H	HE8C	2181323	受	—	—	高密度8混合ユニット（サブラック型）	49 62736 81323 0	214
	HE8D	2181322	受	—	—	高密度8分配ユニット（サブラック型）	49 62736 81322 3	213
	HEA104A	2183331	受	オープン	—	CATV下り増幅器（ラックマウント型）	49 62736 83331 3	208
	HEO5732B	2182078	受	—	—	光送信機（ラックマウント型）	49 62736 82078 8	241
	HEO5-DS28	2181188	受	—	—	光送信機（ラックマウント型）	49 62736 81188 5	244
	HEO5DS33	2183415		3,800,000	4,180,000	光送信機（サブラック型）	49 62736 83415 0	244
	HEO5ES33	2183416		9,000,000	9,900,000	光送信機（サブラック型）	49 62736 83416 7	245
	HEPB-20A	2025750	受	—	—	電源端子盤	49 62736 25750 8	206
	HEPG20B	2181414	受	—	—	パイロット信号発生器	49 62736 81414 5	207
	HEPG20BU	2181415	受	—	—	パイロット信号発生器	49 62736 81415 2	207
	HES18-2HA	2182322	受	オープン	—	サブラックシャーシー（スライド形、JIS）	49 62736 82322 2	217
	HES18-2UA	2182320	受	オープン	—	サブラックシャーシー（スライド形、EIA）	49 62736 82320 8	217
	HES18C-2UA	2182321	受	オープン	—	サブラックシャーシー（センター取付形）	49 62736 82321 5	217
	HES20ATT	2182787	受	オープン	—	2Uパネル	49 62736 82787 9	218
	HESP32FU	2181862	受	—	—	FM放送用シグナルプセッサー	49 62736 81862 4	203
	HESTM	2181501	受	—	—	HE監視装置	49 62736 81501 2	209
	HESW207	2183445	受	オープン	—	RF信号切換器	49 62736 83445 7	211
	HESWM8B	2181437	受	—	—	8混合器内蔵RF切替器	49 62736 81437 4	210
	HFD-2	2181194		—	—	JJY用2分配器	49 62736 81194 6	280
	HFFEB-SP	2182033	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 鉛フリーはんだ SP	オープン	—	中継接栓	49 62736 82033 7	157
	HFFEW-SP	2182032	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 鉛フリーはんだ SP	オープン	—	中継接栓	49 62736 82032 0	157
	HGEO-11U1R	2025283	受	—	—	ギャップフィラー用地上デジタルヘッドアンプ（1波 落成対応）	49 62736 25283 1	270
	HGEO-11U1RT	2025389	受	—	—	ギャップフィラー用地上デジタルヘッドアンプ（1波 技適対応）	49 62736 25389 0	270
	HGEO-11U2R	2025284	受	—	—	ギャップフィラー用地上デジタルヘッドアンプ（2波 落成対応）	49 62736 25284 8	270
	HGEO-11U2RT	2025390	受	—	—	ギャップフィラー用地上デジタルヘッドアンプ（2波 技適対応）	49 62736 25390 6	270
	HGEO-11U3R	2025285	受	—	—	ギャップフィラー用地上デジタルヘッドアンプ（3波 落成対応）	49 62736 25285 5	270
	HGEO-11U3RT	2025391	受	—	—	ギャップフィラー用地上デジタルヘッドアンプ（3波 技適対応）	49 62736 25391 3	270
	HGEO-11U4R	2025286	受	—	—	ギャップフィラー用地上デジタルヘッドアンプ（4波 落成対応）	49 62736 25286 2	270
	HGEO-11U4RT	2025392	受	—	—	ギャップフィラー用地上デジタルヘッドアンプ（4波 技適対応）	49 62736 25392 0	270
	HGEO-11U5R	2025287	受	—	—	ギャップフィラー用地上デジタルヘッドアンプ（5波 落成対応）	49 62736 25287 9	270
	HGEO-11U5RT	2025393	受	—	—	ギャップフィラー用地上デジタルヘッドアンプ（5波 技適対応）	49 62736 25393 7	270
	HGEO-11U6R	2025288	受	—	—	ギャップフィラー用地上デジタルヘッドアンプ（6波 落成対応）	49 62736 25288 6	270
	HGEO-11U6RT	2025394	受	—	—	ギャップフィラー用地上デジタルヘッドアンプ（6波 技適対応）	49 62736 25394 4	270
	HGEO-11U7R	2025289	受	—	—	ギャップフィラー用地上デジタルヘッドアンプ（7波 落成対応）	49 62736 25289 3	270
	HGEO-11U7RT	2025395	受	—	—	ギャップフィラー用地上デジタルヘッドアンプ（7波 技適対応）	49 62736 25395 1	270
	HGEO-11U8R	2025290	受	—	—	ギャップフィラー用地上デジタルヘッドアンプ（8波 落成対応）	49 62736 25290 9	270
	HGEO-11U8RT	2025396	受	—	—	ギャップフィラー用地上デジタルヘッドアンプ（8波 技適対応）	49 62736 25396 8	270

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
H	HGEO-11U9R	2025291	受	—	—	ギャップフィラー用地上デジタルヘッドアンプ（9波 落成対応）	49 62736 25291 6	270
	HGEO-11U9RT	2025397	受	—	—	ギャップフィラー用地上デジタルヘッドアンプ（9波 技適対応）	49 62736 25397 5	270
	HGRM10-11U1R	2025914	受	—	—	送信機内蔵型地上デジタルヘッドアンプ（1波 落成対応）	49 62736 25914 4	271
	HGRM10-11U1RT	2025925	受	—	—	送信機内蔵型地上デジタルヘッドアンプ（1波 技適対応）	49 62736 25925 0	271
	HGRM10-11U2R	2025915	受	—	—	送信機内蔵型地上デジタルヘッドアンプ（2波 落成対応）	49 62736 25915 1	271
	HGRM10-11U2RT	2025926	受	—	—	送信機内蔵型地上デジタルヘッドアンプ（2波 技適対応）	49 62736 25926 7	271
	HGRM10-11U3R	2025916	受	—	—	送信機内蔵型地上デジタルヘッドアンプ（3波 落成対応）	49 62736 25916 8	271
	HGRM10-11U3RT	2025927	受	—	—	送信機内蔵型地上デジタルヘッドアンプ（3波 技適対応）	49 62736 25927 4	271
	HGRM10-11U4R	2025917	受	—	—	送信機内蔵型地上デジタルヘッドアンプ（4波 落成対応）	49 62736 25917 5	271
	HGRM10-11U4RT	2025928	受	—	—	送信機内蔵型地上デジタルヘッドアンプ（4波 技適対応）	49 62736 25928 1	271
	HGRM10-11U5R	2025918	受	—	—	送信機内蔵型地上デジタルヘッドアンプ（5波 落成対応）	49 62736 25918 2	271
	HGRM10-11U5RT	2025929	受	—	—	送信機内蔵型地上デジタルヘッドアンプ（5波 技適対応）	49 62736 25929 8	271
	HGRM10-11U6R	2025919	受	—	—	送信機内蔵型地上デジタルヘッドアンプ（6波 落成対応）	49 62736 25919 9	271
	HGRM10-11U6RT	2025930	受	—	—	送信機内蔵型地上デジタルヘッドアンプ（6波 技適対応）	49 62736 25930 4	271
	HGRM10-11U7R	2025920	受	—	—	送信機内蔵型地上デジタルヘッドアンプ（7波 落成対応）	49 62736 25920 5	271
	HGRM10-11U7RT	2025931	受	—	—	送信機内蔵型地上デジタルヘッドアンプ（7波 技適対応）	49 62736 25931 1	271
	HGRM10-11U8R	2025921	受	—	—	送信機内蔵型地上デジタルヘッドアンプ（8波 落成対応）	49 62736 25921 2	271
	HGRM10-11U8RT	2025932	受	—	—	送信機内蔵型地上デジタルヘッドアンプ（8波 技適対応）	49 62736 25932 8	271
	HGRM10-11U9R	2025922	受	—	—	送信機内蔵型地上デジタルヘッドアンプ（9波 落成対応）	49 62736 25922 9	271
	HGRM10-11U9RT	2025933	受	—	—	送信機内蔵型地上デジタルヘッドアンプ（9波 技適対応）	49 62736 25933 5	271
	HIカナグ	2026742		1,600	1,760	CATV用タップオフ取付金具	49 62736 26742 2	61
	HKD4	2181891	SH RoHS対応	5,200	5,720	3.2GHz対応 4分配器（本体可動式）	49 62736 81891 4	122
	HKD4PSD	2183431		オープン	—	電源重畳出力4分配器	49 62736 83431 0	17
	HKD5	2181990	SH RoHS対応	6,000	6,600	3.2GHz対応 5分配器（本体可動式）	49 62736 81990 4	122
	HKD6	2181892	SH RoHS対応	7,200	7,920	3.2GHz対応 6分配器（本体可動式）	49 62736 81892 1	122
	HKD6PSD	2183432		オープン	—	電源重畳出力6分配器	49 62736 83432 7	17
	HKD8	2181991	SH RoHS対応	14,500	15,950	3.2GHz対応 8分配器（本体可動式）	49 62736 81991 1	122
	HKDAD	2183437		オープン	—	電源重畳出力分配器用ACアダプター	49 62736 83437 2	17
	HM10B	2180091	RoHS対応 在 BP	オープン	—	HDMIケーブル 1m	49 62736 80091 9	181
	HM15B	2180092	RoHS対応 在 BP	オープン	—	HDMIケーブル 1.5m	49 62736 80092 6	181
	HM20B	2180093	RoHS対応 在 BP	オープン	—	HDMIケーブル 2m	49 62736 80093 3	181
	HOM770E	2182188	RoHS対応	—	—	OFDM変調器（HDMI/SDI入力・HD/SD 1波）	49 62736 82188 4	265
	HOM770IP	2181919	RoHS対応 受	—	—	地上デジタルIP受信機	49 62736 81919 5	264
	HOM-RS1	2180064	受	—	—	1台用ラックマウントシャーシ	49 62736 80064 3	265
	HOM-RS2	2180065	受	—	—	2台用ラックマウントシャーシ	49 62736 80065 0	265
	HOR770IP	2181918	RoHS対応 受	—	—	地上デジタルIP送信機	49 62736 81918 8	264
	HOSP31U□	2181256	受	—	—	地上デジタルシグナルプロセッサー（サブラック型）	49 62736 81256 1	203

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
H	HOSP31UU□-□	2181257	受	—	—	地上デジタルシグナルプロセッサー（サブラック型）	49 62736 81257 8	203
	HOSP31UV□-□	2181258	受	—	—	地上デジタルシグナルプロセッサー（サブラック型）	49 62736 81258 5	203
	HPC-75P	2020399		8,600	9,460	避雷器（電流通過型）	49 62736 20399 4	237
	H-PS2U5	2181502	受	—	—	2U電源ユニット 5V出力	49 62736 81502 9	209
	H-PSU12	2181416	受	—	—	パイロット信号発生器 電源ユニット	49 62736 81416 9	207
	H-PSU12T1	2183446	受	オープン	—	電源ユニット	49 62736 83446 4	211
	H-PSU24T1	2183351	受	オープン	—	電源ユニット	49 62736 83351 1	208
	HRC755B	2182034	受	—	—	遠隔制御装置	49 62736 82034 4	240
	HRCOP2D	2181349	受	—	—	ハーフラック型2分岐光カプラー（SC-APC）	49 62736 81349 0	253
	HRCOP2DU	2025714	受	—	—	2分岐光カプラー（ハーフラック型 SC-UPC）	49 62736 25714 0	252
	HRCOP4D	2181350	受	—	—	ハーフラック型4分岐光カプラー（SC-APC）	49 62736 81350 6	253
	HRCOP4DU	2025715	受	—	—	4分岐光カプラー（ハーフラック型 SC-UPC）	49 62736 25715 7	252
	HRCOP8D	2181351	受	—	—	ハーフラック型8分岐光カプラー（SC-APC）	49 62736 81351 3	253
	HRCOP8DU	2025716	受	—	—	8分岐光カプラー（ハーフラック型 SC-UPC）	49 62736 25716 4	252
	HRCOPA16D	2181352	受	—	—	ハーフラック型16分岐光カプラー（SC-APC）	49 62736 81352 0	253
	HRCOPA16DU	2025736	受	—	—	16分岐光カプラー（ハーフラック型 SC-UPC）	49 62736 25736 2	252
	HRCOPBP	2025718	受	—	—	ブランクパネル	49 62736 25718 8	206
	HRISO5	2029449	受	—	—	光アイソレーター（ハーフラック型）	49 62736 29449 7	245
	HRLS-20RU	2025671	受	—	—	アクティブレベルセッター（ch可変型U-U ハーフラック型）	49 62736 25671 6	195
	HROA4C222	2180034	受	—	—	光増幅器（ハーフラック型）	49 62736 80034 6	250
	HRSP21FU	2181598	受	—	—	FMシグナルプロセッサー（ハーフラック型）	49 62736 81598 2	205
	HS-6-SP	2016721	RoHS対応 SP	1,300	1,430	支線固定くぎ	49 62736 16721 0	56
	HSC-AT11CS-A□	2026622	受	—	—	光アッテネータ（SC-APC）	49 62736 26622 7	262
	HSC-AT11U-A□	2026621	受	—	—	光アッテネータ（SC-UPC）	49 62736 26621 0	262
K	KF5KS	2181299	受	オープン	—	高層用5素子FMアンテナ	49 62736 81299 8	44
	KU20	2014408	RoHS対応	17,000	18,700	20素子UHFアンテナ	49 62736 14408 2	41
	KU20-H	2014416	受	オープン	—	20素子UHFアンテナ 融雪装置付き	49 62736 14416 7	43
	KU20KS	2181270	受	オープン	—	高層用20素子UHFアンテナ	49 62736 81270 7	44
	KU20L	2014407	RoHS対応	28,000	30,800	20素子UHFアンテナ	49 62736 14407 5	41
	KU20L-H	2014417	受	オープン	—	20素子UHFアンテナ 融雪装置付き	49 62736 14417 4	43
	KU20LKS	2181271	受	オープン	—	高層用20素子UHFアンテナ	49 62736 81271 4	44
	KU20S	2014526	RoHS対応	39,000	42,900	20素子UHFアンテナ（ステンレス製）	49 62736 14526 3	42
	KU27	2014415	RoHS対応	35,400	38,940	27素子UHFアンテナ	49 62736 14415 0	41
	KU27L	2014414	RoHS対応	35,400	38,940	27素子UHFアンテナ	49 62736 14414 3	41
	KU27LS	2014527	RoHS対応	68,000	74,800	27素子UHFアンテナ（ステンレス製）	49 62736 14527 0	42
	KU27S	2014528	RoHS対応	68,000	74,800	27素子UHFアンテナ（ステンレス製）	49 62736 14528 7	42
L	LC（コウグ）	2026709		3,700	4,070	ロックコネクター工具	49 62736 26709 5	159

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
L	LCF5	2026711		320	352	ロックコネクター	49 62736 26711 8	159
	LCNF	2026710		320	352	ロックコネクター	49 62736 26710 1	159
	LDF-75C	2026761		940	1,034	ダミー抵抗	49 62736 26761 3	158
	LF965	1323339		—	—	シグナルレベルメーター	—	185
	LKE7	2181610	SH JEITA RoHS対応	1,300	1,430	3.2GHz対応 小型テレビ端子	49 62736 81610 1	138
	LKE7P	2181611	SH JEITA RoHS対応	1,300	1,430	3.2GHz対応 入力-TV間電通小型テレビ端子	49 62736 81611 8	138
	LKE7PSP	2181930	SH JEITA RoHS対応	1,300	1,430	テレビコンセント(端末用電源挿入型)	49 62736 81930 0	138
	LKE7-R	2181612	SH JEITA RoHS対応	2,100	2,310	3.2GHz対応 端末用小型直列ユニット	49 62736 81612 5	138
	LKEW7PSP	2181944	SH JEITA RoHS対応	3,000	3,300	プレート付きテレビ端子	49 62736 81944 7	138
	LP-F	2026760	RoHS対応	740	814	L型接栓	49 62736 26760 6	157
	LPF-1489S	2026323		3,900	4,290	2.1GHz ローパスフィルター	49 62736 26323 3	163
	LPF2070S	2181971	RoHS対応	5,760	6,336	ローパスフィルター	49 62736 81971 3	163
	LP-P	2026759	RoHS対応	740	814	L型接栓	49 62736 26759 0	157
	LP-P-SP	2026766	HS JEITA RoHS対応 SP	740	814	L型接栓	49 62736 26766 8	157
	LSA-10PG451	2025253	受	—	—	PG付出力増幅ユニット(451.25MHz)	49 62736 25253 4	197
	LSK-10PG148	2025385	受	—	—	PG出力ユニット(148MHz)	49 62736 25385 2	200
	LSK-10PG246	2025386	受	—	—	PG出力ユニット(246MHz)	49 62736 25386 9	200
	LSK-10PG451	2025387	受	—	—	PG出力ユニット(451.25MHz)	49 62736 25387 6	200
	LSU-10A	2025250	受	—	—	アンプユニット	49 62736 25250 3	197
	LSU-10FM1	2025936	受	—	—	地上デジタル放送ヘッドアンプ用FMユニット (76-86MHz)	49 62736 25936 6	197
	LSU-10FM2	2025937	受	—	—	地上デジタルヘッドアンプ用FMユニット (76-90MHz)	49 62736 25937 3	197
	LSU-10M	2025249	受	—	—	チャンネルユニットユニバーサル型 (VHF･MID･SHB)	49 62736 25249 7	197
	LSU-10MK-ロ-ロ	2025388	受	—	—	アンプユニット(VHF･MID･SHB)	49 62736 25388 3	200
	LSU-10PA	2025299	受	—	—	電源ユニット	49 62736 25299 2	197
	LSU-10RU	2025254	受	—	—	チャンネルユニットユニバーサル型(UHF)	49 62736 25254 1	197
	LSU-FM1	2027600	受	—	—	アクティブレベルセッター用FMユニット	49 62736 27600 5	192
	LSU-FM2	2027601	受	—	—	アクティブレベルセッター用FMユニット	49 62736 27601 2	192
	LSU-ロ	2025210	受	—	—	UHFアクティブレベルセッター用 チャンネルユニット	49 62736 25210 8	192
M	M-120D	2018767		2,000	2,200	アンテナマスト(φ25mm 1.2m)	49 62736 18767 6	55
	M-12ZM	2018901	RoHS対応	1,600	1,760	アンテナマスト(φ25mm 1.2m)	49 62736 18901 4	55
	M-180D	2018768		2,400	2,640	アンテナマスト(φ25mm 1.8m)	49 62736 18768 3	55
	M-180D3	2018769		3,600	3,960	アンテナマスト(φ32mm 1.8m)	49 62736 18769 0	55
	M-18ZM	2018902	RoHS対応	2,150	2,365	アンテナマスト(φ25mm 1.8m)	49 62736 18902 1	55
	M-18ZMA	2018903	RoHS対応	2,200	2,420	アンテナマスト(φ25mm 1.8m)	49 62736 18903 8	55
	M200	2181444	RoHS対応	オープン	—	テレビ端子台(ホワイト 1個口用)	49 62736 81444 2	142
	M201	2181445		オープン	—	テレビ端子台(ミルキーホワイト 1個口用)	49 62736 81445 9	142
	M202	2183401		オープン	—	テレビ端子台(セラミックホワイト 1個口用)	49 62736 83401 3	143

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
M	M203	2183402		オープン	—	テレビ端子台（利休 1個口用）	49 62736 83402 0	143
	M204	2183403		オープン	—	テレビ端子台（ベージュ 1個口用）	49 62736 83403 7	143
	M206	2183404		オープン	—	テレビ端子台（グレー 1個口用）	49 62736 83404 4	143
	M520	2181446	RoHS対応	オープン	—	大角テレビ端子台（ホワイト 3個口用 2端子）	49 62736 81446 6	142
	M521	2181447	RoHS対応	オープン	—	大角テレビ端子台 （ミルキーホワイト 3個口用 2端子）	49 62736 81447 3	142
	M522	2183397		オープン	—	大角テレビ端子台 （セラミックホワイト 3個口用 2端子）	49 62736 83404 4	143
	M523	2183398		オープン	—	大角テレビ端子台（利休 3個口用 2端子）	49 62736 83398 6	143
	M524	2183399		オープン	—	大角テレビ端子台（ベージュ 3個口用 2端子）	49 62736 83399 3	143
	M526	2183400		オープン	—	大角テレビ端子台（グレー 3個口用 2端子）	49 62736 83400 6	143
	M610	2181487		オープン	—	大角テレビ端子台（ホワイト 1個口用 1端子）	49 62736 81487 9	142
	M620	2181448		オープン	—	大角テレビ端子台（ホワイト 2個口用 2端子）	49 62736 81448 0	142
	MEUV	2181906	SH JEITA RoHS対応 BP	5,300	5,830	3.2GHz対応 BS・CS/UV混合器（屋外用）	49 62736 81906 5	76
	MJF（13-28/30-52）	2020177		10,300	11,330	UHF地域向混合器	49 62736 20177 8	77
	MJZ25	2016756	RoHS対応	1,160	1,276	マスト継ぎ金具（φ25mm マスト用）	49 62736 16756 2	55
	MJZ25-HD	2016757	RoHS対応 HD	1,160	1,276	マスト継ぎ金具（φ25mm マスト用）	49 62736 16757 9	55
	MJZ32	2016758	RoHS対応	1,300	1,430	マスト継ぎ金具（φ32mm マスト用）	49 62736 16758 6	55
	MJZ32-HD	2016759	RoHS対応 HD	1,300	1,430	マスト継ぎ金具（φ32mm マスト用）	49 62736 16759 3	55
	MK-2532-HD	2016767	RoHS対応 HD	460	506	マスト垂直固定金具	49 62736 16767 8	56
	MKE7	2181895	SH JEITA RoHS対応	1,500	1,650	テレビ端子	49 62736 81895 2	140
	MKE7-7	2181897	SH JEITA RoHS対応	2,400	2,640	テレビ端子 中間用	49 62736 81897 6	140
	MKE7P	2181896	SH JEITA RoHS対応	1,500	1,650	テレビ端子	49 62736 81896 9	140
	MP-500A	1323340		—	—	リチウムイオンバッテリー	—	185
	MSKE7	2181898	RoHS対応	3,500	3,850	テレビ端子 上りカットSW付	49 62736 81898 3	134
	MSKE7-7	2181899	RoHS対応	4,500	4,950	テレビ端子 上りカットSW付	49 62736 81899 0	134
	MSUE7B	2181981	RoHS対応	5,200	5,720	小型壁面端子 （スイッチ切換式・大角1端子プレート）	49 62736 81981 2	133
	MSUE7B（20）	2181980	RoHS対応	オープン	—	直列ユニット	49 62736 81980 5	133
	MUE7-7B	2181983	SH JEITA RoHS対応	5,200	5,720	小型直列ユニット（大角1端子プレート）	49 62736 81983 6	139
	MUE7B	2181982	SH JEITA RoHS対応	4,100	4,510	小型壁面端子（大角1端子プレート）	49 62736 81982 9	139
	MUE7-RB	2181984	SH JEITA RoHS対応	4,700	5,170	小型直列ユニット（大角1端子プレート）	49 62736 81984 3	139
	M-UUF2-SP	2020109	RoHS対応 SP	5,600	6,160	UU混合器（両端子電通切換式）	49 62736 20109 9	77
	M-UUF-SP	2020114	RoHS対応 SP	4,600	5,060	UU混合器	49 62736 20114 3	77
	MX（73/76）	2182113	受	オープン	—	HPNA/CATV混合分波器	49 62736 82113 6	82
	MX-455S	2026282		6,300	6,930	特殊混合器	49 62736 26282 3	82
	MXA（13-24/21-62）	2026204		オープン	—	地域向U/U混合器	49 62736 26204 5	78
	MXC（トウキョウ/カントウ）	2026110		オープン	—	UHF地域向混合器	49 62736 26110 9	78
	MXC-SWE	2181856	SH JEITA RoHS対応	12,900	14,190	3.2GHz対応 屋外用CS・BS/FM・UHF（CATV）混合器	49 62736 81856 3	79
	MXC-WP	2026114		9,800	10,780	UV混合器	49 62736 26114 7	82

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
M	MXEUV	2181901	SH JEITA 環境にやさしい RoHS対応 高シールド BP	3,800	4,180	3.2GHz対応 BS・CS/UV混合（分波）器（屋内用）	49 62736 81901 0	76
	MX-SWE	2181858	SH JEITA 環境にやさしい RoHS対応 高シールド	5,900	6,490	3.2GHz対応 屋内用CS・BS/FM・UHF（CATV）混合器	49 62736 81858 7	79
N	N42DU2	2182159	DH JEITA 環境にやさしい RoHS対応	12,800	14,080	UHF電源分離型ブースター	49 62736 82159 4	90
	N42DU2-BP	2182160	DH JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	12,800	14,080	UHF電源分離型ブースター	49 62736 82160 0	90
	NA2GLRS1B	2181740	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 1m	49 62736 81740 5	178
	NA2GLRS2B	2181741	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 2m	49 62736 81741 2	178
	NA2GLRS3B	2181742	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 3m	49 62736 81742 9	178
	NA2GLRS5B	2181743	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 5m	49 62736 81743 6	178
	NA2GLS1B	2181732	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 1m	49 62736 81732 0	176
	NA2GLS2B	2181733	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 2m	49 62736 81733 7	176
	NA2GLS3B	2181734	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 3m	49 62736 81734 4	176
	NA2GLS5B	2181735	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 5m	49 62736 81735 1	176
	NA2GRSW1B	2181774	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 1m	49 62736 81774 0	177
	NA2GRSW2B	2181775	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 2m	49 62736 81775 7	177
	NA2GRSW3B	2181776	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 3m	49 62736 81776 4	177
	NA2GRSW5B	2181777	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 5m	49 62736 81777 1	177
	NA2GSS1B	2181736	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 1m	49 62736 81736 8	177
	NA2GSS2B	2181737	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 2m	49 62736 81737 5	177
	NA2GSS3B	2181738	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 3m	49 62736 81738 2	177
	NA2GSS5B	2181739	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 5m	49 62736 81739 9	177
	NA4GLL10B	2181765	環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 10m	49 62736 81765 8	174
	NA4GLL1B	2181760	環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 1m	49 62736 81760 3	174
	NA4GLL2B	2181761	環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 2m	49 62736 81761 0	174
	NA4GLL3B	2181762	環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 3m	49 62736 81762 7	174
	NA4GLL5B	2181763	環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	テレビ接続ケーブル 5m	49 62736 81763 4	174
	NA4GLL7B	2181764	環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	テレビ接続ケーブル 7m	49 62736 81764 1	174
	NA4GLRS1B	2181744	環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	テレビ接続ケーブル 1m	49 62736 81744 3	175
	NA4GLRS2B	2181745	環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	テレビ接続ケーブル 2m	49 62736 81745 0	175
	NA4GLRS3B	2181746	環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	テレビ接続ケーブル 3m	49 62736 81746 7	175
	NA4GLRS5B	2181747	環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	テレビ接続ケーブル 5m	49 62736 81747 4	175
	NA4GLS10B	2181753	環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	テレビ接続ケーブル 10m	49 62736 81753 5	173
	NA4GLS1B	2181748	環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	テレビ接続ケーブル 1m	49 62736 81748 1	173
	NA4GLS2B	2181749	環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	テレビ接続ケーブル 2m	49 62736 81749 8	173
	NA4GLS3B	2181750	環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	テレビ接続ケーブル 3m	49 62736 81750 4	173
	NA4GLS5B	2181751	環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	テレビ接続ケーブル 5m	49 62736 81751 1	173
	NA4GLS7B	2181752	環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	テレビ接続ケーブル 7m	49 62736 81752 8	173
	NA4GSS10B	2181759	環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	テレビ接続ケーブル 10m	49 62736 81759 7	174

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格(税別)	標準価格(税込)	商品名	JANコード	掲載ページ
N	NA4GSS1B	2181754		オープン	—	テレビ接続ケーブル 1m	49 62736 81754 2	174
	NA4GSS2B	2181755		オープン	—	テレビ接続ケーブル 2m	49 62736 81755 9	174
	NA4GSS3B	2181756		オープン	—	テレビ接続ケーブル 3m	49 62736 81756 6	174
	NA4GSS5B	2181757		オープン	—	テレビ接続ケーブル 5m	49 62736 81757 3	174
	NA4GSS7B	2181758		オープン	—	テレビ接続ケーブル 7m	49 62736 81758 0	174
	NA4NLS1B	2181766		オープン	—	テレビ接続ケーブル 1m	49 62736 81766 5	175
	NA4NLS2B	2181767		オープン	—	テレビ接続ケーブル 2m	49 62736 81767 2	175
	NA4NLS3B	2181768		オープン	—	テレビ接続ケーブル 3m	49 62736 81768 9	175
	NA4NLS5B	2181769		オープン	—	テレビ接続ケーブル 5m	49 62736 81769 6	175
	NA4NRSW1B	2181770		オープン	—	テレビ接続ケーブル 1m	49 62736 81770 2	176
	NA4NRSW2B	2181771		オープン	—	テレビ接続ケーブル 2m	49 62736 81771 9	176
	NA4NRSW3B	2181772		オープン	—	テレビ接続ケーブル 3m	49 62736 81772 6	176
	NA4NRSW5B	2181773		オープン	—	テレビ接続ケーブル 5m	49 62736 81773 3	176
	NAED215L	2181849		5,090	5,599	分配器(ケーブル付き)	49 62736 81849 5	124
	NAED2L	2181846		3,810	4,191	分配器(ケーブル付き)	49 62736 81846 4	124
	NASCUES15L	2181837		4,770	5,247	分波器(ケーブル付き)	49 62736 81837 2	125
	NASCUESL	2181834		3,490	3,839	分波器(ケーブル付き)	49 62736 81834 1	125
	NASUES15L	2181843		5,090	5,599	分波器(ケーブル付き)	49 62736 81843 3	125
	NASUESL	2181840		3,810	4,191	分波器(ケーブル付き)	49 62736 81840 2	125
	NAT-1Z	2018791		2,660	2,926	屋根馬	49 62736 18791 1	53
	NAT-2Z	2018793		2,900	3,190	屋根馬	49 62736 18793 5	53
	NAT-3Z	2018795		4,100	4,510	屋根馬	49 62736 18795 9	53
	NAVB33SUE-BP	2182142		オープン	—	卓上型ブースター	49 62736 82142 6	94
	NAVB33UE-BP	2182144		オープン	—	卓上型ブースター	49 62736 82144 0	94
	NAVBC22CSE-BP	2182148		オープン	—	卓上型ブースター	49 62736 82148 8	95
	NAVBC22SUE-BP	2182146		オープン	—	卓上型ブースター	49 62736 82146 4	95
	NAVBC22UE-BP	2182150		オープン	—	卓上型ブースター	49 62736 82150 1	95
	NBS-100ZR	2018750		10,800	11,880	屋根馬	49 62736 18750 8	53
	NBS-300J	2018701		6,900	7,590	アンテナ取付金具	49 62736 18701 0	52
	NBS-400J	1029935		7,800	8,580	アンテナ取付金具(格子手すり用)	49 62736 29935 5	52
	NBS-600J	1029936		9,100	10,010	アンテナ取付金具(格子手すり用)	49 62736 29936 2	52
	NC44U2	2181499		52,000	57,200	屋外用UHFブースター (44dB型 FM補完放送対応 FMパス)	49 62736 81499 2	93
	NCOP16DU	2020500	受	—	—	光カプラー 棟内用(16分岐型)	49 62736 20500 4	253
	NCOP32DU	2020501	受	—	—	光カプラー 棟内用(32分岐型)	49 62736 20501 1	253
	ND75	2026716		500	550	ダミー抵抗	49 62736 26716 3	158
	NDBU60B(10)	2182008		14,300	15,730	卓上型CATV上りブースター	49 62736 82008 5	105
	NEO5732	2181888	受	—	—	棟内用光送信機(SC-APC +6.5dBm)	49 62736 81888 4	241

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
N	NHC-K1	2020323	RoHS対応	5,400	5,940	CATV保安器	49 62736 20323 9	237
	NHC-K1F	2020324	RoHS対応	5,900	6,490	CATV保安器（上りカットフィルター内蔵）	49 62736 20324 6	237
	NHD-K1	2020321	RoHS対応	4,500	4,950	CATV保安器	49 62736 20321 5	237
	NHD-K2F	2020322	RoHS対応	5,100	5,610	CATV保安器（上りカットフィルター内蔵）	49 62736 20322 2	237
	NH-G2	2020311	RoHS対応	4,400	4,840	CATV保安器	49 62736 20311 6	236
	NH-G4	2020355	RoHS対応	4,400	4,840	CATV保安器	49 62736 20355 0	236
	NH-K1	2020320	RoHS対応 N	4,000	4,400	CATV保安器	49 62736 20320 8	236
	NH-K1（Fナシ）	2020319	RoHS対応 N	3,800	4,180	CATV保安器（F型接栓付属なし）	49 62736 20319 2	236
	NHS-G1M	2183341	RoHS対応	5,300	5,830	CATV保安器	49 62736 83341 2	236
	NKEO5-7S-10	2023788		—	—	屋外用光送信機（+10.5dBm）	49 62736 23788 3	242
	NKEO5-7S-10-60	2180109		—	—	屋外用光送信機（SC-UPC）	49 62736 80109 1	242
	NKEO5-7S-10-60-A	2181292		—	—	屋外用光送信機（SC-APC）	49 62736 81292 9	242
	NKEO5-7S-10-A	2181225	受	—	—	屋外用光送信機（SC-APC）	49 62736 81225 7	242
	NL30S	2022602	RoHS対応	7,200	7,920	BS/UHFチェッカー	49 62736 22602 3	183
	NMPS303A	2026061	受	—	—	無停電電源供給器（AC30Vタイプ）	49 62736 26061 4	227
	NMPS606A	2026063	受	—	—	無停電電源供給器（AC60Vタイプ）	49 62736 26063 8	226
	NMPS615A	2026064	受	—	—	無停電電源供給器（AC60Vタイプ）	49 62736 26064 5	226
	NMPST1001	2026067	受	—	—	無停電電源供給器（耐雷型）	49 62736 26067 6	227
	NMPST303B	2026084	受	—	—	無停電電源供給器（耐雷型）	49 62736 26084 3	227
	NOA4C152	2023605	受	—	—	棟内用光増幅器+D370（+15dBm）	49 62736 23605 3	249
	NOA4C222	2180035	受	—	—	棟内用光増幅器（SC-UPC）	49 62736 80035 3	249
	NOMR-103	2183365	受	オープン	—	光受信機	49 62736 83365 8	261
	NPA25FM5	2181500		30,500	33,550	FM前置増幅器（25dB型）	49 62736 81500 5	108
	NPA25U3	2181288	N	41,000	45,100	UHF前置増幅器（25dB型）	49 62736 81288 2	108
	NPA30U3	2181289	N	42,000	46,200	UHF前置増幅器（30dB型）	49 62736 81289 9	108
	NPS150A	2182153	RoHS対応	8,800	9,680	電源分離ブースタ用電源部	49 62736 81935 5	90
	NPSD5748	2026001	N 受	140,000	154,000	電源降圧器	49 62736 26001 0	222
	NRA40	2023191		93,200	102,520	AM用増幅器	49 62736 23191 1	146
	NRB505	2029514		—	—	自動復帰型ブレーカー	49 62736 29514 2	238
	NRB510	2029515		—	—	自動復帰型ブレーカー	49 62736 29515 9	238
	NRB515	2029516		—	—	自動復帰型ブレーカー	49 62736 29516 6	238
	NRB520	2029517		—	—	自動復帰型ブレーカー	49 62736 29517 3	238
	NRB530	2029518		—	—	自動復帰型ブレーカー	49 62736 29518 0	238
	NRT732	2181886	高シールド 受	—	—	棟内用光受信端末	49 62736 81886 0	260
	NRW40	2181450	RoHS対応 受	—	—	Wi-Fi対応NTPリピータ	49 62736 81450 3	281
	NSB42DSUE	2181893	SH JEITA RoHS対応 高シールド	33,000	36,300	屋外用電源着脱型ブースター	49 62736 81893 8	89
	NSB42DSUE-BP	2181894	SH JEITA RoHS対応 高シールド BP	33,000	36,300	屋外用電源着脱型ブースター	49 62736 81894 5	89

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
N	NSB5PSC	2182076	RoHS対応	—	—	電源分離ブースター用電源部（補修用）	49 62736 82076 4	259
	NSB5PSE	2181920	RoHS対応 廃パーツ	9,800	10,780	電源分離ブースタ用電源部	49 62736 81920 1	89
	NSG1050A	2183349	受	オープン	—	上り信号発生器（10MHz、50MHz）	49 62736 83349 7	187
	NSG1555A	2183347	受	オープン	—	上り信号発生器（15MHz、55MHz）	49 62736 83347 4	187
	NSG2050A	2183348	受	オープン	—	上り信号発生器（20MHz、50MHz）	49 62736 83348 1	187
	NT3747EA	2181189	受	—	—	770MHz CATV増幅器	49 62736 81189 2	225
	NT37TBA	2181272	受 在	—	—	770MHz CATV増幅器	49 62736 81272 1	224
	NT37TDA	2181273	受 在	—	—	770MHz CATV増幅器	49 62736 81273 8	224
	NTC-151	2021761	N	7,500	8,250	770MHz CATV1分岐器（全端子F型）	49 62736 21761 8	235
	NTC-202	2021765	N	8,000	8,800	770MHz CATV2分岐器（全端子F型）	49 62736 21765 6	235
	NTC-204	2021768	N	10,100	11,110	770MHz CATV4分岐器（全端子F型）	49 62736 21768 7	235
	NTEO5B715-3-2060-A	2181527	受	—	—	屋外用光送信機（SC-APC +3.5dBm）	49 62736 81527 2	243
	NTEO5B715-3-2060-U	2181529	受	—	—	屋外用光送信機（SC-UPC +3.5dBm）	49 62736 81529 6	243
	NTEO5B715-6-2060-A	2181526	受	—	—	屋外用光送信機（SC-APC +6.5dBm）	49 62736 81526 5	243
	NTEO5B715-6-2060-U	2181528	受	—	—	屋外用光送信機（SC-UPC +6.5dBm）	49 62736 81528 9	243
	NTOA15B-2060-A	2181451	受	—	—	屋外用光増幅器（SC-APC +15dBm）	49 62736 81451 0	250
	NTOA20B-2060-A	2181452	受	—	—	屋外用光増幅器（SC-APC +20dBm）	49 62736 81452 7	250
	NTPLFR	2180094	RoHS対応	—	—	電波時計用NTPリピータ	49 62736 80094 0	279
	NTPLFR(F)	2180095	RoHS対応 受	—	—	電波時計用NTPリピータ	49 62736 80095 7	280
	NUM770	2181597	受	オープン	—	CATV上り帯域モニター	49 62736 81597 5	164
O	OA08200-FA	2181522	受	—	—	光増幅ユニット（マルチポート型）（8ポート出力）	49 62736 81522 7	247
	OA16200-FA	2181523	受	—	—	光増幅ユニット（マルチポート型）（16ポート出力）	49 62736 81523 4	247
	OAB1170-FA	2183354		—	—	光増幅ユニット（シングルポート型）	49 62736 83354 2	247
	OAB1210D-FA	2183444		—	—	光増幅ユニット（シングルポート型）2段励起型	49 62736 83444 0	247
	OAB1210S-FA	2183355		—	—	光増幅ユニット（シングルポート型）	49 62736 83355 9	247
	OAB4200-FA	2183420		—	—	光増幅ユニット（マルチポート型）（4ポート出力）	49 62736 83420 4	247
	OS212-FA	2181518	受	—	—	光サブラック（SR19 SR19-E）用光スイッチユニット（SP-APC）	49 62736 81518 0	248
	OS8R1-FA	2181869	受	—	—	光スイッチユニット（LC-APC）	49 62736 81869 3	248
	OTSDW27X07-FA	2181516	受	—	—	光サブラック（SR19・SR19-E）用直接輝度変調型1550nm帯光送信ユニット（+7dBm　SC-SPC）	49 62736 81516 6	246
P	P100A25K(M)	2180023	受	104,000	114,400	アンテナマスト（100A 2.5m）	49 62736 80023 0	65
	P-101(M)	2181461		10,900	11,990	側面取付金具40A中間	49 62736 81461 9	70
	P-102(M)	2181462		10,900	11,990	側面取付金具40A底	49 62736 81462 6	70
	P-201(M)	2181463		12,000	13,200	側面取付金具50A中間	49 62736 81463 3	70
	P-202(M)	2181464		12,000	13,200	側面取付金具50A底	49 62736 81464 0	70
	P-2550G(M)	2018863	受	43,700	48,070	アンテナマスト（50A 2.5m）	49 62736 18863 5	65
	P-2880K	2018774		47,800	52,580	アンテナマスト（80A 2.8m）	49 62736 18774 4	65
	P-405S	2018897		580	638	ケーブルクリップ（40A用）	49 62736 18897 0	58

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
P	P-406S	2018898		580	638	ケーブルクリップ(50A用)	49 62736 18898 7	58
	P40A36G	2018870	受	41,400	45,540	アンテナマスト(40A 3.6m)	49 62736 18870 3	71
	P40A36S	2018869	受	211,600	232,760	アンテナマスト(40A 3.6m ステンレス製)	49 62736 18869 7	71
	P40A40	2018867	受	42,400	46,640	アンテナマスト(40A 4.0m)	49 62736 18867 3	71
	P40A40G	2018871	受	46,000	50,600	アンテナマスト(40A 4.0m)	49 62736 18871 0	71
	P40A40S	2018868	受	255,300	280,830	アンテナマスト(40A 4.0m ステンレス製)	49 62736 18868 0	71
	P40A50K(M)	2018899	受	60,400	66,440	アンテナマスト(40A 5.0m)	49 62736 18899 4	73
	P40A55K(M)	2018885	受	58,000	63,800	アンテナマスト(40A 5.5m)	49 62736 18885 7	71
	P50A25S(M)	2018865	受	190,900	209,990	アンテナマスト(50A 2.5m ステンレス製)	49 62736 18865 9	65
	P50A40	2018866	受	59,800	65,780	アンテナマスト(50A 4.0m)	49 62736 18866 6	71
	P80A28S(M)	2018864	受	394,500	433,950	アンテナマスト(80A 2.8m ステンレス製)	49 62736 18864 2	65
	PC-12シヨウ（UHF）	2016715		3,600	3,960	アンテナ固定金具	49 62736 16715 9	59
	PC-12ダイ（VHF）	2016714		4,300	4,730	アンテナ固定金具	49 62736 16714 2	59
	PHM10-BP	2182243	RoHS対応 BP	オープン	—	プレミアムハイスピードHDMIケーブル (4K対応 1.5m)	49 62736 82243 0	181
	PHM15-BP	2182244	RoHS対応 BP	オープン	—	プレミアムハイスピードHDMIケーブル (4K対応 1m)	49 62736 82244 7	181
	PHM20-BP	2182245	RoHS対応 BP	オープン	—	プレミアムハイスピードHDMIケーブル (4K対応 2m)	49 62736 82245 4	181
	PI-1MF	2026047	受	31,500	34,650	電源挿入器(FT座付)	49 62736 26047 8	222
	PI-303	2026041	受	21,000	23,100	電源挿入器(FT端子)	49 62736 26041 6	223
	PI-303F	2026042	受	28,700	31,570	電源挿入器(FT端子)	49 62736 26042 3	223
	PI-310	2026049	受	4,000	4,400	電源挿入器	49 62736 26049 2	223
	PIUDFB	2182200	RoHS対応	オープン	—	UDF85B/105B付属電源挿入器	49 62736 82200 3	35
	PJ35B-SP	2020004	RoHS対応 SP	900	990	整合器	49 62736 20004 7	158
	PMAC	2181512	受	—	—	AC電源ユニット SR19用	49 62736 81512 8	248
	PSK-32F	1029940		7,200	7,920	アンテナ取付金具(コンクリート平面部用)	49 62736 29940 9	52
	PS-101D	2182238	受	26,400	29,040	電源供給器	49 62736 82238 6	221
	PS-800	2026082		オープン	—	融雪アンテナ用電源部	49 62736 26082 9	28
	PSAカナグ	2026744		7,300	8,030	電源供給器用取付金具	49 62736 26744 6	60
	PST303C	2029535	N 受	92,000	101,200	電源供給器	49 62736 29535 7	221
	PST-576	2026039	N 受	331,000	364,100	電源供給器	49 62736 26039 3	221
	PT50A25G(M)	2180017	受	77,100	84,810	アンテナマスト(上部用 50A ツバ上2.5m)	49 62736 80017 9	73
	PT50A30G(M)	2180081	受	78,200	86,020	アンテナマスト(上部用 50A ツバ上3.0m)	49 62736 80081 0	73
	PT50A30S(M)	2180082	受	315,100	346,610	アンテナマスト (上部用 50A ツバ上3.0m ステンレス製)	49 62736 80082 7	73
R	R4	2028491	RoHS対応	33	36	アルミリング	49 62736 28491 7	155
	R405-SP	2028486	RoHS対応 SP	500	550	アルミリング(5個入り)	49 62736 28486 3	155
	R410-SP	2028487	RoHS対応 SP	620	682	アルミリング(10個入り)	49 62736 28487 0	155
	R5	2028492	RoHS対応	33	36	アルミリング	49 62736 28492 4	155
	R505-SP	2028488	RoHS対応 SP	500	550	アルミリング(5個入り)	49 62736 28488 7	155

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
R	R510-SP	2028489	RoHS対応 SP	620	682	アルミリング（10個入り）	49 62736 28489 4	155
	RC60M-12D	1317026		—	—	ACアダプター	—	185
	RFNTPS	2181975		—	—	地上波受信型NTPサーバー	49 62736 81975 1	282
	RFU-7	2022790		3,400	3,740	AM用壁面端子（1端子）	49 62736 22790 7	148
	RFU-77	2022791		5,200	5,720	AM用壁面端子（2端子）	49 62736 22791 4	148
	RFU-77-7	2022792		5,800	6,380	AM用直列ユニット（2端子 中間用）	49 62736 22792 1	148
	RFU-77-R	2022793		5,800	6,380	AM用直列ユニット（2端子 端末用）	49 62736 22793 8	148
	RKB10	2025740	受	—	—	1Hブランクパネル（放熱穴アリ）	49 62736 25740 9	220
	RKB100	2025744	受	—	—	1Hブランクパネル（放熱穴ナシ）	49 62736 25744 7	220
	RKB115	2025746	受	—	—	1Uブランクパネル（放熱穴ナシ）	49 62736 25746 1	220
	RKB15	2025742	受	—	—	1Uブランクパネル（放熱穴アリ）	49 62736 25742 3	220
	RKB20	2025741	受	—	—	2Hブランクパネル（放熱穴アリ）	49 62736 25741 6	220
	RKB200	2025745	受	—	—	2Hブランクパネル（放熱穴ナシ）	49 62736 25745 4	220
	RKB225	2025747	受	—	—	2Uブランクパネル（放熱穴ナシ）	49 62736 25747 8	220
	RKB25	2025743	受	—	—	2Uブランクパネル（放熱穴アリ）	49 62736 25743 0	220
	RKE8100	2181402	受	—	—	ラック 1m	49 62736 81402 2	219
	RKE8120	2181403	受	—	—	ラック 1.2m	49 62736 81403 9	219
	RKE8160	2181404	受	—	—	ラック 1.6m	49 62736 81404 6	219
	RKE8180	2181405	受	—	—	ラック 1.8m	49 62736 81405 3	219
	RKE8200	2181406	受	—	—	ラック 2m	49 62736 81406 0	219
	RKE8200D	2181407	受	—	—	ラック 2mドア付	49 62736 81407 7	219
	RKL81	2181408	受	—	—	RKE8シリーズ用 L型レール	49 62736 81408 4	219
	RKS	2180007	受	—	—	ラック用化粧ネジ	49 62736 80007 0	219
	RKT81	2181409	受	—	—	RKE8シリーズ用 1U棚板	49 62736 81409 1	219
	RKT82	2181410	受	—	—	RKE8シリーズ用 2U棚板	49 62736 81410 7	219
	RM-70	2022714		2,200	2,420	AMラジオ用整合器	49 62736 22714 3	145
	RMC-7	2022700		9,600	10,560	AM用屋外整合器	49 62736 22700 6	145
	RS-101C	2022730		5,100	5,610	AM用1分岐器	49 62736 22730 3	147
	RS-102C	2022731		6,600	7,260	AM用2分岐器	49 62736 22731 0	147
	RS-104C	2022732		8,700	9,570	AM用4分岐器	49 62736 22732 7	147
	RS-2D	2022720		5,100	5,610	AM用2分配器	49 62736 22720 4	147
	RS-3D	2022721		6,700	7,370	AM用3分配器	49 62736 22721 1	147
	RS-4D	2022722		7,200	7,920	AM用4分配器	49 62736 22722 8	147
	RS-6D	2022723		10,400	11,440	AM用6分配器	49 62736 22723 5	147
	RS-MX	2022742		7,100	7,810	AM用屋内混合器	49 62736 22742 6	145
	RS-MXC7	2022719		14,300	15,730	AM用屋外混合器	49 62736 22719 8	145
	RS-RP7B	2181293		6,800	7,480	2.6GHz AMバスユニット	49 62736 81293 6	146

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
R	RZ25	2016726		540	594	支線止め金具(φ25mm マスト用)	49 62736 16726 5	56
	RZ25-HD	2016727	HD	540	594	支線止め金具(φ25mm マスト用)	49 62736 16727 2	56
	RZ32	2016728		720	792	支線止め金具(φ32mm マスト用)	49 62736 16728 9	56
	RZ32-HD	2016729	HD	720	792	支線止め金具(φ32mm マスト用)	49 62736 16729 6	56
S	S35G(5)	2181668		オープン	—	CATV増幅器(35dB型)	49 62736 81668 5	104
	S35GSE(5)	2182069		185,000	203,500	CS･BS/CATVブースター (35dB型)(下り帯域1GHz対応)	49 62736 82069 6	99
	S40G(5)	2181672		オープン	—	CATV増幅器(40dB型)	49 62736 81672 9	104
	S40GSE(5)	2182070		280,000	308,000	CS･BS/CATVブースター (40dB型)(下り帯域1GHz対応)	49 62736 82070 2	99
	S46UF2	2181491		93,000	102,300	UHF/FMブースター (46dB型 FM補完放送対応)	49 62736 81491 6	107
	S4CFB(I)100Mドラム	2016099		25,200	27,720	ドラム巻きケーブル	49 62736 16099 0	180
	S4C-FB(ウスハイ) (100m/ハコ)	1028937		オープン	—	テレビ配線ケーブル 4C ウスハイ	49 62736 28937 0	180
	S4CFB(クロ)100Mドラム	2018984		オープン	—	ドラム巻きケーブル	49 62736 18984 7	180
	S4FBAL10FW-RP	2182214		オープン	—	テレビ配線ケーブル 4C 白 接栓加工+接栓付属	49 62736 82214 0	178
	S4FBAL10W-RP	2182210		オープン	—	テレビ配線ケーブル 4C 白	49 62736 82210 2	178
	S4FBAL15FW-RP	2182215		オープン	—	テレビ配線ケーブル 4C 白 接栓加工+接栓付属	49 62736 82215 7	178
	S4FBAL15W-RP	2182211		オープン	—	テレビ配線ケーブル 4C 白	49 62736 82211 9	178
	S4FBAL20FW-RP	2182216		オープン	—	テレビ配線ケーブル 4C 白 接栓加工+接栓付属	49 62736 82216 4	178
	S4FBAL20W-RP	2182213		オープン	—	テレビ配線ケーブル 4C 白	49 62736 82213 3	178
	S5CFB(H)100Mドラム	2018964		オープン	—	ドラム巻きケーブル	49 62736 18964 9	180
	S5C-FB(ウスハイ) (100m/ハコ)	1028939		オープン	—	テレビ配線ケーブル 5C ウスハイ	49 62736 28939 4	180
	S5C-FB(クロ)(100m/ハコ)	1028938		オープン	—	テレビ配線ケーブル 5C 黒	49 62736 28938 7	180
	S5CFB(クロ)100Mドラム	2018960		オープン	—	ドラム巻きケーブル	49 62736 18960 1	180
	S5FBAL10B-RP	2182220		オープン	—	テレビ配線ケーブル 5C 黒	49 62736 82220 1	179
	S5FBAL10FB-RP	2182224		オープン	—	テレビ配線ケーブル 5C 黒 接栓加工+接栓付属	49 62736 82224 9	179
	S5FBAL10W-RP	2182217		オープン	—	テレビ配線ケーブル 5C 白	49 62736 82217 1	179
	S5FBAL15B-RP	2182221		オープン	—	テレビ配線ケーブル 5C 黒	49 62736 82221 8	179
	S5FBAL15FB-RP	2182225		オープン	—	テレビ配線ケーブル 5C 黒 接栓加工+接栓付属	49 62736 82225 6	179
	S5FBAL15W-RP	2182218		オープン	—	テレビ配線ケーブル 5C 白	49 62736 82218 8	179
	S5FBAL20B-RP	2182222		オープン	—	テレビ配線ケーブル 5C 黒	49 62736 82222 5	179
	S5FBAL20FB-RP	2182226		オープン	—	テレビ配線ケーブル 5C 黒 接栓加工+接栓付属	49 62736 82226 3	179
	S5FBAL20W-RP	2182219		オープン	—	テレビ配線ケーブル 5C 白	49 62736 82219 5	179
	S5FBAL30B-RP	2182223		オープン	—	テレビ配線ケーブル 5C 黒	49 62736 82223 2	179
	SAT-32D	2016005		8,160	8,976	サイドベース(φ32mm以下 スライド式)	49 62736 16005 1	54
	SC05-AC10M	2182052		オープン	—	SC05STカメラ用電源延長ケーブル	49 62736 82052 8	287
	SC05-MK	2182053		オープン	—	SC05STカメラ用マスト取付金具	49 62736 82053 5	287
	SC05-RF05M	2182183		オープン	—	SC05STアンテナ移設ケーブル	49 62736 82183 9	287
	SC05ST	2181986		オープン	—	ワイヤレスセキュリティカメラセット	49 62736 81986 7	286

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
S	SCUESL(20)	2181921		オープン	—	分波器(ケーブル付き バルク仕様)	49 62736 81921 8	125
	SCWP06FHD	2181987		オープン	—	ワイヤレスセキュリティ増設カメラ	49 62736 81987 4	286
	SEQ-16	2026352		7,900	8,690	CATV用レベル調整器	49 62736 26352 3	164
	SGLC32	2181863	在	オープン	—	簡易信号発生器&レベル測定器	49 62736 81863 1	186
	SLDN32C	2183306		—	—	周波数変換装置　ダウンコンバーター	49 62736 83306 1	15
	SLUN32C	2183307		—	—	周波数変換装置　アップコンバーター	49 62736 83307 8	15
	SP-501	2018809		5,900	6,490	マスト側面取付金具(40A 中間用)	49 62736 18809 3	70
	SP-501S	2018896	受	42,400	46,640	マスト側面取付金具 (40A 中間用 ステンレス製)	49 62736 18896 3	70
	SP-502	2018810		5,900	6,490	マスト側面取付金具(40A 底用)	49 62736 18810 9	70
	SP-502S	2018895	受	42,400	46,640	マスト側面取付金具(40A 底用 ステンレス製)	49 62736 18895 6	70
	SP-601	2018811		9,600	10,560	マスト側面取付金具(50A 中間用)	49 62736 18811 6	70
	SP-601S	2018894	受	54,900	60,390	マスト側面取付金具 (50A 中間用 ステンレス製)	49 62736 18894 9	70
	SP-602	2018812		9,600	10,560	マスト側面取付金具(50A 底用)	49 62736 18812 3	70
	SP-602S	2018893	受	54,900	60,390	マスト側面取付金具(50A 底用 ステンレス製)	49 62736 18893 2	70
	SR19-BP	2181514	受	—	—	ブランクパネル	49 62736 81514 2	246
	SR19-E	2181511	受	—	—	サブラックシャーシ	49 62736 81511 1	246
	SR19-E用SRCOPカプラーケース	2183391		—	—	SR19-E用SRCOPカプラーケース	49 62736 83391 7	246
	SRB3020DG(10)	2181666		オープン	—	CATVブースター (双方向タイプ)(上り帯域1GHz対応)	49 62736 81666 8	106
	SRB3020SEG(10)	2182071		36,000	39,600	CS･BS/CATVブースター (双方向タイプ)(上り帯域1GHz対応)	49 62736 82071 9	101
	SRB30SEG(10)	2182072		31,500	34,650	CS･BS/CATVブースター (片方向タイプ)(上り帯域1GHz対応)	49 62736 82072 6	101
	SRB5PS2	2181504	在	10,600	11,660	CATV増幅器専用電源部	49 62736 81504 3	106
	SRBカナグ	2026748		660	726	ブースター取付金具	49 62736 26748 4	60
	SRCOP2D	2181344	受	—	—	サブラック型2分岐光カプラー(SC-APC)	49 62736 81344 5	254
	SRCOP2DU	2029428	受	—	—	2分岐光カプラー(サブラック型 SC-UPC)	49 62736 29428 2	254
	SRCOP2DUW	2180111	受	—	—	2分岐光カプラー(サブラック型 SC-UPC)	49 62736 80111 4	254
	SRCOP2DW	2181347	受	—	—	サブラック型2分岐光カプラー(SC-APC)	49 62736 81347 6	254
	SRCOP4D	2181345	受	—	—	サブラック型4分岐光カプラー(SC-APC)	49 62736 81345 2	254
	SRCOP4DU	2029429	受	—	—	4分岐光カプラー(サブラック型 SC-UPC)	49 62736 29429 9	254
	SRCOP4DUW	2180112	受	—	—	4分岐光カプラー(サブラック型 SC-UPC)	49 62736 80112 1	254
	SRCOP4DW	2181348	受	—	—	サブラック型4分岐光カプラー(SC-APC)	49 62736 81348 3	254
	SRCOP8D	2181346	受	—	—	サブラック型8分岐光カプラー(SC-APC)	49 62736 81346 9	254
	SRCOP8DU	2029430	受	—	—	8分岐光カプラー(サブラック型 SC-UPC)	49 62736 29430 5	254
	SRCOPカナグ	2020504		—	—	光カプラー金具	49 62736 20504 2	255
	SRT15E17	2181830		—	—	NHK仕様光受信端末	49 62736 81830 3	258
	SRT27C14	2181829	在	—	—	光受信端末	49 62736 81829 7	258
	SRT27CW	2182209	受	—	—	光受信端末(遠隔制御対応)	49 62736 82209 6	257
	SRT32CW	2182182	受	—	—	3.2GHz対応光受信端末(遠隔制御対応)	49 62736 82182 2	256

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
S	SRTPS2	2181946		—	—	屋内用電源供給器	49 62736 81946 1	259
	SRTPS3	2182229		—	—	屋内用電源供給器	49 62736 82229 4	259
	SRTスタンド	2181335		—	—	光受信端末用スタンド	49 62736 81335 3	259
	ST-504(M)	2018806	受	4,400	4,840	ステー金具(40A用)	49 62736 18806 2	59
	ST-604(M)	2018808	受	6,650	7,315	ステー金具(50A用)	49 62736 18808 6	59
	STA-41	2029552	在	—	—	JJY向け40KHzアンテナ	49 62736 29552 4	276
	STA-41Bカナグ	2029567	受	—	—	STA-41B金具	49 62736 29567 8	276
	STA-42	2029565	受	—	—	40KHz JJY小型受信アンテナ	49 62736 29565 4	276
	STA-61	2029563	在	—	—	JJY向け60KHzアンテナ	49 62736 29563 0	276
	STA-62	2029566	受	—	—	60KHz JJY小型受信アンテナ	49 62736 29566 1	276
	STC-03	2181193	受	—	—	JJYマッチングボックス	49 62736 81193 9	277
	STD1F	2029561	受	—	—	JJY用復調器	49 62736 29561 6	277
	STG40F(75.0)	2026471	受	—	—	JJY用復調器内蔵輻射アンテナ	49 62736 26471 1	278
	STM-43	2029553	受	—	—	JJY受信用FM変調器	49 62736 29553 1	277
	STM-63	2029564	受	—	—	JJY受信用FM変調器	49 62736 29564 7	277
	STR1F	2022680	受	—	—	JJY輻射アンテナ	49 62736 22680 1	278
	SUESL(20)	2181922	SH JEITA / RoHS対応 / 高シールド	オープン	—	分波器(ケーブル付き バルク仕様)	49 62736 81922 5	125
	SW-140N(200M)ステン	2018776		10,300	11,330	ステンレスワイヤー(1.4mm 200m巻)	49 62736 18776 8	57
	SW-140N(30M)ステン	2018775		2,440	2,684	ステンレスワイヤー(1.4mm 30m巻)	49 62736 18775 1	57
	SW-160N(200M)ステン	2018777		13,500	14,850	ステンレスワイヤー(1.6mm 200m巻)	49 62736 18777 5	57
	SW160N(30M)ステン	2018780		2,900	3,190	ステンレスワイヤー(1.6mm 30m巻)	49 62736 18780 5	57
	SW50	2020051		7,100	7,810	衛星アンテナ切換器	49 62736 20051 1	165
	SW7FE-BP	2182126	RoHS対応 / 高シールド / BP	オープン	—	電波切換器	49 62736 82126 6	165
T	T37UF2	2181494	RoHS対応	57,000	62,700	UHF/FMブースター (37dB型 FM補完放送対応)	49 62736 81494 7	107
	TB4R-SP	2016730	RoHS対応 / SP	1,400	1,540	ターンバックル	49 62736 16730 2	56
	TC-2W081FF	2021964		18,700	20,570	1GHz CATV1分岐器(全端子FT型)	49 62736 21964 3	230
	TC-2W082FF	2021966		22,400	24,640	1GHz CATV2分岐器(全端子FT型)	49 62736 21966 7	230
	TC-2W111FF	2021965		18,700	20,570	1GHz CATV1分岐器(全端子FT型)	49 62736 21965 0	230
	TC-2W112FF	2021967		22,400	24,640	1GHz CATV2分岐器(全端子FT型)	49 62736 21967 4	230
	TD-2W772	2021510	N	9,900	10,890	1GHz CATV用2分配器(双方向)	49 62736 21510 2	229
	TD-2W772FF	2021503	N	19,700	21,670	1GHz CATV用2分配器(双方向 全端子FT型)	49 62736 21503 4	229
	TD-2W774	2021511	N	11,500	12,650	1GHz CATV用4分配器(双方向)	49 62736 21511 9	229
	TEC-1GLF2	2182374		33,000	36,300	CATVローノイズブースター	49 62736 82374 1	96
	TEQ-5YG	2182683	受	オープン	—	ステップイコライザー	49 62736 82683 4	218
	TGS2T(B)	2180066	RoHS対応 / BP	3,200	3,520	雷サージプロテクタ	49 62736 80066 7	166
	TGS2T(W)	2180078	RoHS対応 / BP	3,200	3,520	雷サージプロテクタ	49 62736 80078 0	166
	TGS4T(W)	2180079	RoHS対応 / 在 / BP	4,800	5,280	雷サージプロテクタ	49 62736 80079 7	166

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
T	TIA-212A(G)PS2	2183421	受	オープン	—	下リブースター (212A-FUG×12・212A-PSU×2)	49 62736 83421 1	212
	TIA-212A(R)PS2	2183422	受	オープン	—	上リブースター (212A-RU×12・212A-PSU×2)	49 62736 83422 8	212
	TK-HS	2028010		440	484	タップオフ取付金具	49 62736 28010 0	61
	TPK12	2016786		6,000	6,600	タラップ金具	49 62736 16786 9	58
	TSA-25YG	2182681	受	オープン	—	ステップアッテネーター	49 62736 82681 0	218
	TVF-15-SP	2026767	HS JEITA 環境にやさしい RoHS対応 高シールド SP	1,100	1,210	防水接栓	49 62736 26767 5	155
U	UB-326-HD	2016766	環境にやさしい RoHS対応 HD	420	462	マスト垂直固定金具	49 62736 16766 1	56
	UDF105	2181217	DH 環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	地上デジタル薄型アンテナ	49 62736 81217 2	37
	UDF85	2181216	DH 環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	地上デジタル薄型アンテナ	49 62736 81216 5	35
	UDF85B	2181134	環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	薄型UHFアンテナ(ブースター内蔵)	49 62736 81134 2	35
	UDF90B	2181828	DH 環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	薄型UHFアンテナ	49 62736 81828 0	36
	UDF90C	2181827	DH 環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	薄型UHFアンテナ	49 62736 81827 3	36
	UDF90W	2181675	DH 環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	薄型UHFアンテナ	49 62736 81675 0	36
	UDFK105BC	2182232	環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	UDF105用取付金具BCセット	49 62736 82232 4	37
	UDFK85BC	2182231	環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	UDF85/85B用取付金具BCセット	49 62736 82231 7	37
	UPA16	2023065	環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	UHFブースター	49 62736 23065 5	91
	UPA16K	2023066	環境にやさしい RoHS対応 BP	オープン	—	UHFブースター(電源分離型)	49 62736 23066 2	92
	UPS03	—		—	—	ブースター用電源部	—	92
V	VB33EAD	2183411	環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	卓上型ブースター用ACアダプター	49 62736 83411 2	96
	VBC22EAD	2183412	環境にやさしい RoHS対応	オープン	—	卓上型ブースター用ACアダプター	49 62736 83412 9	96
W	WA6504-SP	2018761	環境にやさしい RoHS対応 SP	2,360	2,596	アンテナ支線止め	49 62736 18761 4	57
	WC-L(15)	2028481		オープン	—	防水キャップ	49 62736 28481 8	156
	WH-025A(F)	2055514		62,100	68,310	AMホイップアンテナ	49 62736 55514 7	47
	WH-025B	2015644	受	オープン	—	高層用AMアンテナ	49 62736 15644 3	44
	WH-2M(MIX)	2055524		21,000	23,100	AM ホイップ型アンテナ	49 62736 55524 6	47
	WKE7-7	2181637	SH JEITA 環境にやさしい RoHS対応 高シールド	2,300	2,530	3.2GHz対応 中間用小型直列ユニット	49 62736 81637 8	137
	WKE7-7P	2181638	SH JEITA 環境にやさしい RoHS対応 高シールド	2,300	2,530	3.2GHz対応 入力-TV間 電通 中間用小型直列ユニット	49 62736 81638 5	137
	WKE7-7PSP	2181929	SH JEITA 環境にやさしい RoHS対応 高シールド SP	2,300	2,530	テレビコンセント(中間用電源挿入型)	49 62736 81929 4	137
	WKE7-7SP	2181928	SH JEITA 環境にやさしい RoHS対応 高シールド SP	2,300	2,530	テレビコンセント(中間用)	49 62736 81928 7	137
	WSKE7	2181613	環境にやさしい RoHS対応 高シールド	2,800	3,080	3.2GHz対応 スイッチ付小型テレビ端子	49 62736 81613 2	132
	WSKE7-7	2181640	環境にやさしい RoHS対応 高シールド	2,900	3,190	3.2GHz対応 中間用スイッチ付直列ユニット	49 62736 81640 8	132
	WSKE7-R	2181641	環境にやさしい RoHS対応 高シールド	2,900	3,190	3.2GHz対応 端末用スイッチ付直列ユニット	49 62736 81641 5	132
	WSUE77-7B(20)	2181659	環境にやさしい RoHS対応 高シールド	オープン	—	3.2GHz対応 中間用スイッチ付2端子型 直列ユニット バルク仕様	49 62736 81659 0	131
	WSUE77-7BE	2181660	環境にやさしい RoHS対応 高シールド	8,300	9,130	3.2GHz対応 中間用スイッチ付2端子型 直列ユニット	49 62736 81660 6	131
	WSUE77B(20)	2181614	環境にやさしい RoHS対応 高シールド	オープン	—	3.2GHz対応 スイッチ付2端子型テレビ端子 バルク仕様	49 62736 81614 9	131
	WSUE77BE	2181615	環境にやさしい RoHS対応 高シールド	7,700	8,470	3.2GHz対応 スイッチ付2端子型テレビ端子	49 62736 81615 6	131
	WSUE77-RB(20)	2181661	環境にやさしい RoHS対応 高シールド	オープン	—	3.2GHz対応 端末用スイッチ付2端子型 直列ユニット バルク仕様	49 62736 81661 3	131

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
W	WSUE77-RBE	2181662		8,000	8,800	3.2GHz対応 端末用スイッチ付2端子型直列ユニット	49 62736 81662 0	131
	WTUE7	2183426		オープン	—	時刻情報輻射器内蔵テレビ端子	49 62736 83426 6	17
	WUE77-7BE	2181651	SH	6,000	6,600	3.2GHz対応 中間用2端子型直列ユニット	49 62736 81651 4	136
	WUE77B(20)	2181616	SH	オープン	—	3.2GHz対応 2端子型テレビ端子 バルク仕様	49 62736 81616 3	136
	WUE77BE	2181617	SH	4,800	5,280	3.2GHz対応 2端子型テレビ端子	49 62736 81617 0	136
	WUE77-RBE	2181653	SH	5,400	5,940	3.2GHz対応 端末用2端子型直列ユニット	49 62736 81653 8	136
Y	YST12	2010002		2,400	2,640	Yステー金具	49 62736 10002 6	58
	YST7	2010001		1,500	1,650	Yステー金具	49 62736 10001 9	58
1	120CSSK	2183332	受	オープン	—	120㎝型CSアンテナ	49 62736 83332 0	30
	120CSSKH	2183343	受	オープン	—	融雪装置付き120㎝型CSアンテナ	49 62736 83343 6	32
	120CSSK-KK	2183344	受	オープン	—	高層用120㎝型CSアンテナ	49 62736 83344 3	33
	120SRL	2181889	受	260,000	286,000	120cm型BS・110°CSアンテナ	49 62736 81889 1	26
	120SRL1H	2182067	受	オープン	—	融雪装置付き120㎝型BS・110°CSアンテナ	49 62736 82067 2	28
	120SRL-KK	2181881	受	オープン	—	高層用120cm型BS・110°CSアンテナ	49 62736 81881 5	29
	18Aカナグ	2026745		9,700	10,670	アンプ取付金具	49 62736 26745 3	61
2	20Aカナグ	2026747		9,700	10,670	アンプ取付金具	49 62736 26747 7	61
	212A-25BCU	2182450	受	オープン	—	BS・CSブースターユニット	49 62736 82450 2	212
	212A-25RU	2182448	受	オープン	—	上りブースターユニット	49 62736 82448 9	212
	212A-28FU	2182449	受	オープン	—	下りブースターユニット	49 62736 82449 6	212
	212A-35FHU	2182451	受	オープン	—	下りブースターユニット	49 62736 82451 9	212
	212A-FUG	2182332	受	オープン	—	下りブースターユニット	49 62736 82332 1	212
	212A-PSU	2182325	受	オープン	—	電源ユニット	49 62736 82325 3	212
	212A-RU	2182327	受	オープン	—	上りブースターユニット	49 62736 82327 7	212
	212A-SR	2182328	受	オープン	—	サブラックシャーシー(EIA)	49 62736 82328 4	212
	212A-SW	2182438	受	オープン	—	RF信号切換器	49 62736 82438 0	211
	21Aカナグ	2026746		9,700	10,670	アンプ取付金具	49 62736 26746 0	61
	25U-A-KA2	2015639	受	オープン	—	高層用20素子UHFアンテナ	49 62736 15639 9	44
	25U-L-KA2	2015640	受	オープン	—	高層用20素子UHFアンテナ	49 62736 15640 5	44
	28Sカナグ	2026741		9,700	10,670	アンプ取付金具	49 62736 26741 5	61
4	45SRL	2181680		オープン	—	45cm型BS・110°CSアンテナ	49 62736 81680 4	25
	45SRLB	2182237		オープン	—	45cm型BS・110°アンテナ(ブラック)	49 62736 82237 9	25
	45SRLST	2181681		オープン	—	45cm型BS・110°CSアンテナセット	49 62736 81681 1	25
	4GLS07B(20)	2183339		1,600	1,760	テレビ接続ケーブル 0.7m ブラック（バルク仕様）	49 62736 83339 9	173
	4GLS2(20)	2181855		オープン	—	テレビ接続ケーブル 2m（バルク仕様）	49 62736 81855 6	173
	4GLS2B(20)	2183340		1,840	2,024	テレビ接続ケーブル 2m ブラック(バルク仕様)	49 62736 83340 5	173
5	5025G(M)	2018884	受	40,500	44,550	アンテナマスト(上部用 40A ツバ上2.5m)	49 62736 18884 0	73
	5025GS(M)	2018860	受	205,900	226,490	アンテナマスト（上部用 40A ツバ上2.5m ステンレス製）	49 62736 18860 4	73

記号	型名	商品コード	摘要	標準価格（税別）	標準価格（税込）	商品名	JANコード	掲載ページ
5	5030G(M)	2018888	受	43,300	47,630	アンテナマスト(上部用 40A ツバ上3.0m)	49 62736 18888 8	73
	5030GS(M)	2018861	受	215,100	236,610	アンテナマスト (上部用 40A ツバ上3.0m ステンレス製)	49 62736 18861 1	73
	5036K(M)	2018886	受	28,800	31,680	アンテナマスト(40A 3.6m)	49 62736 18886 4	71
	50SRL1	2182191		オープン	—	50cm型BS・110°CSアンテナ	49 62736 82191 4	25
6	6025G(M)	2018887	受	47,200	51,920	アンテナマスト(下部用 50A 2.5m)	49 62736 18887 1	73
	6025GS(M)	2018862	受	165,100	181,610	アンテナマスト (下部用 50A 2.5m ステンレス製)	49 62736 18862 8	73
	60CSSK	2182240		オープン	—	60cm型CSアンテナ	49 62736 82240 9	30
	60SRL	2181683		89,000	97,900	60cm型BS・110°CSアンテナ	49 62736 81683 5	26
7	75CSDK1	2182173	受	オープン	—	75cm型CSアンテナ(2衛星受信用)	49 62736 82173 0	31
	75CSSK1	2182168	受	オープン	—	75cm型CSアンテナ(コンバーターユニット無)	49 62736 82168 6	30
	75CSSK1-KK	2182170	受	オープン	—	高層用75cm型CSアンテナ (コンバーターユニット無)	49 62736 82170 9	33
	75CSSK2H	2183419	受	オープン	—	融雪装置付75cm型CSアンテナ	49 62736 83419 8	32
	75SRL2	2182161		118,000	129,800	75cm型BS・110°CSアンテナ	49 62736 82161 7	26
	75SRL2-KK	2182166	受	オープン	—	高層用75cm型BS・110°CSアンテナ	49 62736 82166 2	29
	75SRL3H	2183417	受	オープン	—	融雪装置付き75cm型BS・110°CSアンテナ	49 62736 83417 4	28
9	90CSDK1	2182174	受	オープン	—	90cm型CSアンテナ(2衛星受信用)	49 62736 82174 7	31
	90CSSK1	2182169	受	オープン	—	90cm型CSアンテナ(コンバーターユニット無)	49 62736 82169 3	30
	90CSSK1-KK	2182171	受	オープン	—	高層用90cm型CSアンテナ (コンバーターユニット無)	49 62736 82171 6	33
	90SRL2	2182162		190,000	209,000	90cm型BS・110°CSアンテナ	49 62736 82162 4	26
	90SRL2-KK	2182167	受	オープン	—	高層用90cm型BS・110°CSアンテナ	49 62736 82167 9	29
他	タンシカバー	2181255		オープン	—	端子カバー(保護キャップE)	49 62736 81255 4	141
	トリツケパーツM(100)	2181326		130	143	直列ユニット用取付パーツ	49 62736 81326 1	141
	ノードケーブル10A	2181233	受	—	—	コネクタ付ノードケーブル(SC-APC)	49 62736 81233 2	243
	ノードケーブル10U	2181234	受	—	—	コネクタ付ノードケーブル(SC-UPC)	49 62736 81234 9	243
	ボウスイキャップ100	2028483		110	121	防水キャップ	49 62736 28483 2	156
	ボウスイキャップ120	2028482		140	154	防水キャップ	49 62736 28482 5	156
	ボウスイキャップR	2016390		320	352	防水キャップ	49 62736 16390 8	156

memo

memo

memo

Q&A よくある質問

Q1 新4K8K衛星放送について知りたい

A 2018年12月1日より本格放送が開始されたBS・110°CS放送における4K画質・8K画質の衛星放送のことです。2021年4月現在、民放5チャンネル+NHK4K/8Kと無料放送2チャンネル+有料放送10チャンネルが放送されています。視聴するためには、4K(8K)チューナーが必要です。また、視聴したいチャンネルによってはBS・110°CSアンテナを4K8K対応アンテナに交換したり、宅内の受信機器を交換する必要があります。


周波数	番組名(サービス)
7ch	BS朝日4K
7ch	BSテレ東4K
7ch	BS日テレ4K
17ch	BS-TBS4K
17ch	BSフジ4K
17ch	NHK BS4K

周波数	番組名(サービス)
8ch	SHOP4K CHANNEL
8ch	Q 4K QVC
8ch	ザ・シネマ4K
12ch	WOWOW 4K
14ch	NHK BS8K

周波数	番組名(サービス)
9ch	J SPORTS 1
9ch	J SPORTS 2
11ch	J SPORTS 3
11ch	J SPORTS 4
19ch	STAR4K
19ch	スカチャン1 4K
21ch	スカチャン2 4K
23ch	AK

右・左旋円偏波対応のBS・110°CSアンテナで視聴可能です

現在のBS・110°CSアンテナで視聴可能です



Q2 何故テレビ画面がモザイク状になってしまうのか知りたい(ブロックノイズが発生する)

A テレビに入力する電波の信号レベルが低い場合やコネクタ・ケーブルなどの接続部から不要な電波が飛び込むことなどによって起こります。
対策として、信号レベルが低い場合には、性能の良いアンテナに交換するか、ブースターを設置してください。また、不要な電波が飛び込んでいる場合はF型コネクタを使用したり、シールド性の高い機器やケーブルに交換してください。HSマークやSHマーク、高シールドマーク、シールド性の高い機器の目印です。

※HSマーク…ハイシールドマークのことで、JEITA(一社　電子情報技術産業協会)で審査・登録され、一定以上の遮へい性能を有することを証明するものです。

※SHマーク…スーパーハイビジョン受信マークのことで、JEITA(一社　電子情報技術産業協会)で審査・登録され、一定以上の性能を有することを証明するものです。

※高シールドマーク…放送法「不要放射34dBμV/m以下」に準拠・設計された「Wi-Fiや携帯電話など、電波混信妨害を受けにくい・与えにくい製品」に表記される日本アンテナ独自のマークです。

HS JEITA

SH JEITA

高シールド


Q&A よくある質問

Q3 アンテナ BSアンテナの取付方法を知りたい

A BS・110°CSアンテナを取り付けて視聴するためには、❶方向調整 ❷電源供給が必要となります。

❶方向調整

アンテナを仰角(上下)、方位角(左右)の順に決めて設置します。仰角、方位角はサポートアプリ「BSコンパス」でも確認いただけます。




❷電源供給

BS・110°CSアンテナはテレビやブースターから電気を送らないと視聴することができません。電源供給の方法は設置環境や接続方法により異なります。設置方法は動画でも解説しております。

▶動画はこちら

Q4 アンテナ UHFアンテナの選び方について知りたい

A UHFアンテナは、地上デジタル放送を受信するアンテナです。地上デジタル放送の電波は、送信所から離れるにつれて弱くなっていきます。
電波の強さにより、最適なアンテナを選ぶ目安として、電界強度があります。電界強度には、「強電界」「中電界」「弱電界」「微弱電界」と分かれており、お住まいの地域にあったアンテナをお選びください。





※写真は一例です。

イメージ図はP19を参照ください。

Q5 アンテナ 薄型UHFアンテナの特徴を知りたい

A マスト・ベランダ・側面などに設置が可能です。雪にも強く、外観にマッチします。
※薄型UHFアンテナの選び方についてはQ4と同様で、地上デジタルの送信所に向けて設置する必要があります。







※写真は一例です。

Q6 ブースター 家庭用ブースターの選び方を知りたい

A 家庭用のブースターには屋内用と屋外用があり、地上デジタル放送やBS・110°CS放送の増幅したい電波によって種類が異なります。
分配器で電波を分けた際に1台のテレビの電波を増幅したい場合には屋内用卓上型ブースター、複数のテレビの電波を増幅したい場合には屋外用ブースターの使用をオススメします。






※写真は一例です。

Q7 ブースター テレビのアンテナレベルが何故上がらないのか知りたい

A テレビ画面に表示されるアンテナレベルは電波の強さではなく、電波の品質を示しています。
アンテナの方向調整の目安として利用するためのもので、ブースターで電波を増幅しても数値が上がるとは限りません。
また、電波が強すぎる場合にもアンテナレベルが悪化する場合もあります。



画面イメージ

チューナーのアンテナレベルを上げるには、アンテナ方向の再調整かアンテナの交換が必要！

Q8 分配器 分配器の1端子電通型と全端子電通型の違いについて知りたい

A 分配器には1端子電流通過型と全端子電流通過型の2種類があります。この2つの違いは、BS・110°CSアンテナやブースターに電気を送る時に、片電通の場合は入力端子と1つの出力端子の間しか電気を通過させることしかできませんが、全電通の場合には入力端子とすべての出力端子の間から電気を通過させることが可能です。

1端子電通型



全端子電通型



※写真は一例です。

Q9 分波器 分波器の接続方法を知りたい

A 電波を受信し、その受信した電波を異なる2つの電波に(UHF/BS・CS)を分ける機器です。
テレビの「BS入力」端子に分波器とBS・CSの印がついたプラグを差し込み、「地デジ入力」端子に分波器のもう一方のプラグを差し込みます。



Q10 テレビ端子 テレビ端子の中間用・端末用の違いについて知りたい


A テレビ信号を送る端子が中間型、テレビの電波を取り出すのみの端子が端末型です。

詳しくはP129を参照ください。


Q&A よくある質問

Q11 パーツ 接栓の取付方法を知りたい


A ケーブルの加工方法




カッターナイフなどで点線の部分をカットします。(深さ1mm程度)



外皮から少し程度はなして編組線を丁寧に切り取ってください。



編組線をめくりあげます。



編組線から少しはなして絶縁体を切り、回しながら抜き取ります。



完成


F型接栓を取り付ける場合は接栓加工後、芯線をカットしますので調整できるよう外皮を多めに向き芯線を長めに残してください。

※加工の際、切りくずや工具の使用には十分ご注意ください。
思わぬケガの原因となります。


F型接栓の取付方法



加工したケーブルにアルミリングを差し込みます。



F型接栓をアルミ箔と編組線の間に挿入しアルミリングをペンチでしっかりつぶして固定してください。



芯線の先端を1～2mm斜めにカットしてください。


推奨機種：F-4-SP/F-5-SP

Q12 ケーブル 2Cと4Cと5Cの違いについて知りたい

A ケーブルの太さと減衰量の違いとなります。
2C、4C、5Cと数字が大きくなるほどケーブルが太く減衰量が少なくなります。長く配線する場合には、太い4Cや5Cケーブルがおすすめで、短く配線する場合には、細い2Cケーブルがおすすめです。

Q13 ケーブル プッシュプラグとスクリュープラグの違いについて知りたい

A プッシュ型のケーブルは差し込むだけで接続できます。スクリュー型はF型端子にねじ込んで接続します。また、F型の出力端子にはプッシュ型、スクリュー型どちらも使用できますが、プッシュ型の端子にはプッシュ型のケーブルしか使用できません。ケーブルを選ぶ際は、テレビやテレビ端子の形状をご確認ください。



テレビ端子の形状についてはP169を参照ください。

Q14 レベルチェッカー 使用方法を詳しく知りたい

A 使用方法は動画で解説しております。

▲動画はこちら

環境への取り組み

日本アンテナは2014年に「品質・環境方針」を策定し、継続的に環境保全活動に取り組んでいます。環境マネジメントの国際規格である「ISO14001」を取得し、環境目標を定め、日頃より全社員環境教育を通じ業務に反映させています。

品質・環境方針

基本理念　当社は、情報化社会において、各種アンテナ・関連機器および情報通信システム工事などの幅広い分野で、独自技術による良質の製品、サービスを提供し、高度情報通信社会の構築と発展に寄与する。

経営理念　「協調」「効率」「挑戦」

品質方針　“良い商品を全員の手で！！”

環境方針　“環境にやさしい商品の提供”

行動方針
1）顧客満足及び環境パフォーマンス向上のため、品質・環境目標の設定を行い、マネジメントシステムの継続的改善を行う。
2）３R（リデュース、リユース、リサイクル）の推進により、汚染の予防、気候変動の緩和、生物多様性の保全に努める。
3）当社に適用される、製品関連、環境関連の法規制、顧客要求事項を遵守する。

認証登録

ISO14001認証　JQA-EM1626

該当製品またはサービスの範囲

- CATV、衛星放送、通信衛星、通信、放送受信用の関連電子機器の設計・開発、製造、及び販売
- テレビ受信、通信、放送受信用各種アンテナの設計・開発、製造、及び販売
- パソコン・スマートデバイス周辺機器の設計・開発、及び販売
- 通信、CATVシステムの設計・施工

ISO9001認証　JQA-QMA15980

該当製品またはサービスの範囲

- OEM通信用アンテナの設計・開発及び製造
- テレビ受信用電子機器の設計・開発及び製造
- 官公庁向けテレビ共同受信システム工事及び付帯工事

対象事業所／本社、蕨工場、川里工場、石巻アテックス(株)

RoHS指令への取り組み

RoHS指令とは、特定有害物質を製品の開発から廃棄までのライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を低減することを目的とし、一部の製品を除き電子機器に使用禁止を義務付けること。特定有害物質は、2019年7月改正により、フタル酸系の４物質が追加され、10物質が規制対象となります。RoHS準拠対応製品にはこのマークをつけ、『環境にやさしい』製品づくりを継続しています。

環境にやさしい RoHS対応

グリーン調達活動

健康及び環境に対して有害となる物質がお客様にお届けする製品に混入しないよう、当社のサプライチェーンを通じて、部品、材料のグリーン調達活動を行っています。また、お客様にお届けする製品に有害物質が含まれていないことをチェックするため、蛍光X線分析装置・ガスクロマトグラフ質量分析計を用いて含有成分の測定を実施しています。



ガスクロマトグラフ質量分析装置

紛争鉱物対応方針

近年、コンゴ民主共和国及びその周辺国で採掘される鉱物資源が、深刻な人権侵害や環境破壊を引き起こしている武装勢力の資金源となっていることが懸念されています。それらの鉱物資源は、紛争鉱物（コンフリクト・ミネラル）と呼ばれています。日本アンテナでは、CSRの観点から、この紛争鉱物問題を調達活動の主要課題と位置付け、日本アンテナ製品においてこれらの鉱物を使用しないことを方針としています。

ECOマーク活動

2009年より下記基準項目をクリアした製品のパッケージやカタログ、広告など環境活動のシンボルとして『ECOマーク』をあらたに作成し、順次展開しております。

- 省エネ性能において優れた製品の開発・製造・販売を通じ、地球温暖化防止のお手伝い。
- 3R(リデュース、リユース、リサイクル）のサイクルを通じて廃棄物処理をして、環境に配慮する。
- RoHS指令対応による有害物質の使用禁止。
- 会社、事務所においてはクールビズ・ウォームビズを奨励。
- カタログなど印刷物においてFSC認証紙を使用。

eco 環境にやさしい

CO_2削減への取り組み

日本アンテナは6つのアクションを通じて、全社でCO_2削減に取り組んでいます。
❶温度調節 ❷水道の使い方 ❸自動車の使い方 ❹商品の選び方 ❺買い物とごみ ❻電気の使い方

市場の動きに的確に対応できる
私たちの生産・販売ネットワーク。

Our manufacturing and sales network allows us to respond accurately to the changing market needs.



本 社　Head Office



川里工場　Kawasato Factory



蕨工場　Warabi Factory

国内拠点　Domestic Bases


北海道・東北地域
●札幌営業所　●盛岡営業所　●仙台営業所　●石巻アテックス（子会社）

関東地域
★本社　■蕨工場　□川里工場
★首都圏支店　●横浜支店　●宇都宮営業所　●高崎営業所
●さいたま営業所　●千葉営業所　●水戸出張所　●多摩出張所

東海・北陸地域
●名古屋支店　●静岡営業所　●長野営業所
●北陸営業所　●浜松出張所

近畿・中国・四国地域
●大阪支店　●広島営業所　●高松営業所

九州地域
●福岡支店　●熊本営業所
●鹿児島営業所　●北九州出張所



海外拠点　Overseas Base

上海日安天線有限公司（中国／上海市；子会社）は、商品を日本、中国、そして世界へ提供するためのハブ機能と研究開発機能を担っています。

Shanghai Nissan Tian Line Co., Ltd., our subsidiary company, serves as a hub for delivering our products to Japan, China, and all over the world. Research and development programs have also been underway here.

本 社　Head Office

組織全体を支える中枢として、すべての流れを把握し、様々な提案を各本部へ投げかける"司令塔"です。市場の動向に敏感に目を光らせ、電波の新たな価値を社会に提案しています。

As the central pillar of the organization, the Head Office fully understands all workflows and give orders to regional or sales offices. Reflecting market trends, they are committed to providing new value for radio waves in society.

支店・営業所　Regional Office/Sales Office

お客さまの課題解決に向けた商品の提供・販売・メンテナンスを行い、市場の"フロント"に立つ存在としてご要望にお応えしています。

At the forefront of the market, Regional/Sales offices offer products, sales, and maintenance in order to resolve any issues faced by our customers and meet their needs.

工 場　Factory

お客さま目線を第一に、すべての商品を"生み出す"場所です。長年蓄積してきた専門知識を活かして、高品質な商品開発に取り組んでいます。

With a focus on the viewpoint of the user, this is a place where all our products are generated. We are devoted to crafting high quality products by making use of our accumulated expertise.

首都圏支店	〒116-8561　東京都荒川区西尾久7-49-8	TEL: 03-3893 -5238	FAX: 03-3810 -7438
横浜支店	〒244-0806　神奈川県横浜市戸塚区上品濃10-10	TEL: 045-829-0024	FAX: 045-827-2360
名古屋支店	〒467-0851　愛知県名古屋市瑞穂区塩入町18-1	TEL: 052-822-3321	FAX: 052-822-3353
大阪支店	〒532-0013　大阪府大阪市淀川区木川西3-3-29	TEL: 06-4805-7451	FAX: 06-4805-7456
福岡支店	〒812-0888　福岡県福岡市博多区板付6-12-58	TEL: 092-584-1751	FAX: 092-584-1760
札幌営業所	〒065-0032　北海道札幌市東区北三十二条東10-1-3	TEL: 011-743-8515	FAX: 011-743-8514
盛岡営業所	〒020-0013　岩手県盛岡市愛宕町17-1	TEL: 019-625-3128	FAX: 019-625-3129
仙台営業所	〒984-0012　宮城県仙台市若林区六丁の目中町25-23	TEL: 022-390-0255	FAX: 022-390-0257
宇都宮営業所	〒321-0953　栃木県宇都宮市東宿郷4-1-19　SSSビル　5B	TEL: 028-651-2026	FAX: 028-651-2027
高崎営業所	〒370-0841　群馬県高崎市栄町4-11原地所第2ビル6階2号室	TEL: 027-322-0753	FAX: 027-322-0797
長野営業所	〒381-0034　長野県長野市大字高田1746-1	TEL: 026-244-3135	FAX: 026-244-3542
北陸営業所	〒920-3116　石川県金沢市南森本町ホ47-1	TEL: 076-257-6633	FAX: 076-257-6632
さいたま営業所	〒331-0811　埼玉県さいたま市北区吉野町1-340-2	TEL: 048-651-7361	FAX: 048-652-8220
千葉営業所	〒260-0843　千葉県千葉市中央区末広2-1-18	TEL: 043-265-6401	FAX: 043-268-1205
静岡営業所	〒422-8076　静岡県静岡市駿河区八幡2-12-15	TEL: 054-283-2870	FAX: 054-654-3720
広島営業所	〒733-0035　広島県広島市西区南観音6-2-22	TEL: 082-292-2747	FAX: 082-295-5928
高松営業所	〒761-8054　香川県高松市東ハゼ町5-3	TEL: 087-865-0945	FAX: 087-867-6383
熊本営業所	〒861-4112　熊本県熊本市南区白藤2-2-48	TEL: 096-358-6211	FAX: 096-358-6366
鹿児島営業所	〒891-0115　鹿児島県鹿児島市東開町5-12	TEL: 099-260-9666	FAX: 099-267-6321
水戸出張所	〒310-0852　茨城県水戸市笠原町600-17　朝日ビル208号室	TEL: 029-305-5025	FAX: 029-305-5026
多摩出張所	〒190-0013　東京都立川市富士見町1-34-1　天野ビル503	TEL: 042-540-1100	FAX: 042-540-1101
浜松出張所	〒435-0014　静岡県浜松市東区大蒲町87-12　メゾン・オルセー102号室	TEL: 053-467-5720	FAX: 053-464-4845
北九州出張所	〒802-0081　福岡県北九州市小倉北区紺屋町12-4　大樹生命北九州小倉ビル5階	TEL: 093-541-8800	FAX: 093-541-8801



会社概要

■ 基本情報

設　　立	1953年11月20日
代 表 者	代表取締役社長　瀧澤 功一
資 本 金	4,673百万円(2020年3月31日現在)
年間売上高(連結)	16,535百万円(2019年4月1日～2020年3月31日)
従 業 員(連結)	442名(2020年3月31日現在)
本　　社	東京都荒川区西尾久7-49-8
支　　店	首都圏・横浜・名古屋・大阪・福岡
営 業 所	札幌・盛岡・仙台・宇都宮・高崎・さいたま・千葉・ 北陸・長野・静岡・広島・高松・熊本・鹿児島
出 張 所	水戸・多摩・浜松・北九州
工　　場	蕨工場 埼玉県蕨市北町4-7-4 川里工場 埼玉県鴻巣市赤城台212-9
製　　品	地デジ放送対応アンテナ及び受信機器、CATV機器、衛星放送受信機器 通信衛星受信機器及び各種テレビ受信用電子機器、テレビ用アンテナ 通信用アンテナ、船舶用アンテナ、フィルタ・アンテナ共用機 携帯電話用アンテナ、電気通信工事、IoT用アンテナ
子 会 社	石巻アテックス株式会社　宮城県石巻市蛇田上中埣 36-1


■ 海外ネットワーク

子 会 社	上海日安天線有限公司	中華人民共和国上海市嘉定区江橋鎮金沙江西路1555弄376号2層
	日安天線(蘇州)有限公司	中華人民共和国蘇州市呉江区黎里鎮黎民北路758号

今知りたい情報が見える。

コミュニケーションサイト
『日アンねっと』





本カタログと「日アンねっと」がリンクし、より詳しく
商品情報をお探しいただけるようになりました！

「日アンねっと」と検索していただくか、
下記URLからアクセスしていただけます。
スマートフォンからはQRコードもご利用いただけます。

日アンねっと　検索

https://www.nichian.net



NIPPON ANTENNA
日本アンテナ株式会社

お客様窓口

0570-091039

ご利用時間 9:00～12:00　13:00～17:30(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

ナビダイヤルが利用できない場合は 03-3893-5243

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- 本カタログに掲載された商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするものがあります。お買い上げ販売店または専門施工店にご確認ください。
- 本カタログに掲載された商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 本カタログに掲載された商品は、2021年4月現在のものです。

VEGETABLE OIL INK

本カタログは地球にやさしい植物油インキを使用しています。

2106AG-T