



スイッチ切換時はネジをゆるめて銘板をスライドさせる。
切換後は銘板を元に戻し、ネジを締める。
(シールド性維持のため)

スイッチは出荷時、入力-出力間は双方向、
入力-分岐間は片方向に設定。

項目	型名	CS-104CHS				
周波数帯域 (MHz)		10~55	70~90	90~770	770~1336	1336~2150
挿入損失 (dB)以下	片方向	—	6.4	6.0	7.0	8.5
	双方向	4.5	5.0	5.0	6.0	7.0
結合損失 (dB)以下	片方向	—	14.5	14.5	15.0	19.0
	双方向	12.0	13.0	13.0	14.0	18.0
阻止帯域減衰量※ (dB)以上	※1	40	—	—	—	—
逆結合損失 (dB)以上		20	20	20	20	16
端子間結合損失 (dB)以上		20	20	18	15	13
電圧定在波比以下	※2	2.0	2.0	1.8	2.2	2.5
使用温度範囲 (°C)		-20~+40				

入力-出力間電流通過型
最大 AC30V/1A, DC15V/0.5A
※1 挿入伝送、結合伝送の片方向時の値
※2 片方向時の出力、分岐は除く

8	メタルキャップ	1	黄銅	ニッケルメッキ	空端子用
7	銘板固定ネジ	2	黄銅	ニッケルメッキ	
6	片/双方向切替スイッチ	5			
5	取付ネジ	2	ステンレス		
4	アースネジ	2	ステンレス		
3	銘板	1	アルミ板		スライド式
2	接柱	6	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	一体型
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE 尺	DESIGNED 担	DRAWN 製	INSPECTED 検	APPROVED 承
Free	当	図	図	認

単位 UNIT	重量 WEIGHT	DESCRIPTION
mm		片/双方向切替スイッチ付4分岐器 インターネット対応品

品名 CS-104CHS 外観標準性能表

DRAWING NO.
2P11069F10

日本アンテナ株式会社
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.